LABORATUVAR 5 · Baykal BLE PRO Fiber Lazer

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulne

Ad Soyad	Gürkan Mustafa Buğdaycıoğlu	Grup	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Evet, gerçekten etkiler.
Bileşen var mı? Evet, sistemde Component X kullanılıyor.
Sürüm etkileniyor mu? Evet, sistemdeki sürüm 2.4 zafiyetten etkileniyor.
Açık ulaşılabilir mi? Evet, kütüphane ağ üzerinden veya PLC erişim hatlarından tetiklenebilir durumda.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, üretim hemen durdurulmaz, çünkü; Endüstriyel tesislerde plansız duruşlar yüksek maliyet ve risk yaratır; yama uygulanana kadar geçici güvenlik önlemleri (erişimi kısıtlama, ağı izole etme) alınarak üretim planlı bakım aralığına kadar devam ettirilir.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce test edilir, doğrudan canlı üretime uygulanmaz. Canlı hattı aksatmamak ve olası uyumsuzlukları görmek için üretimden izole edilmiş laboratuvar/test ortamında test edilir.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Evet, etkileyebilir. Yamanın değiştirdiği yazılım/firmware modülleri incelenir; eğer değişiklik Safety PLC veya emniyet fonksiyonuyla ilişkili kütüphaneleri kapsıyorsa safety validation'un tekrarlanması gerekir.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

İlgili PLC/bileşen ağ düzeyinde tamamen izole edilir, yetkisiz IP/port erişimleri güvenlik duvarı ile engellenir, USB/uzak erişim noktaları kapatılır ve hat üzerindeki trafik IDS/IPS ile sıkı takibe alınır.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.