Nama : Abdul Rozak A
NIM : 221344033
Kelas : 2B-TNK
Rangkuman Minggu 9 Mikroprosesor dan Interface

```
TITLE PERKALIAN 8 BIT DENGAN 8 BIT DH*DL=BX
TITLE METODE KOMBINASI PERGESERAN DAN PENJUMLAHAN
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        MOV BX, 0
        ADD DH, 0
        JZ ENDING
        ADD DL, 0
        JZ ENDING

        MOV AH, DL
        AND AH, 0F0H
        MOV CL, 4
        SHR AH, CL
        JZ YYY

PPP:    ADD BL, DH
        ADC BH, 0
        DEC AH
        JNZ PPP
        MOV CL, 4
        SHL BX, CL

YYY:    MOV AH, DL
        AND AH, 0FH
        JZ ENDING

NNN:    ADD BL, DH
        ADC BH, 0
        DEC AH
        JNZ NNN

ENDING: MOV AH, 4CH
        INT 21H

MAIN    ENDP
END     MAIN
```

BX	24	E7
CX	01	04
DX	2F	C9

```
;METODE SHIFT DAN ADD KE KANAN

TITLE
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

        MOV AH,8
        MOV BX,0
        ADD DH,0
        JZ ZZ
        ADD DL,0
        JZ ZZ
        MOV CH,0
        MOV CL,DH
        MOV AL,DL
AA:     SHR AL,1
        JNC BB
        ADD BX,CX
BB:     SHL CX,1
        DEC AH
        JNZ AA

ZZ:     MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

BX	3B	3C
CX	44	00
DX	44	DF

```
;METODE SHIFT DAN ADD KE KIRI

TITLE
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

        MOV AH,8
        MOV BX,0
        ADD DH,0
        JZ ZZ
        ADD DL,0
        JZ ZZ
        MOV AL,DL
BB:     SHL BX,1
        SHL AL,1
        JNC AA
        ADD BL,DH
        ADC BH,0
AA:
        DEC AH
        JNZ BB

ZZ:     MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

BX	28	0A
CX	01	29
DX	29	FA