

Flags im Statusregister

Information

- Material für Vorlesungsreihe Assembler-Programmierung an der HS Bund
- Aktuellste Version: <https://github.com/HSBund/Assembler-Programmierung>
- Fehler/Verbesserungen/Ideen: <https://github.com/HSBund/Assembler-Programmierung/issues>

Status Register (SREG) – Bitbelegung

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Flag	I	T	H	S	V	N	Z	C

Status Register (SREG) – Flags

Flag	Bedeutung	Kurze Erklärung
I	Global Interrupt Enable	Aktiviert (1) bzw. deaktiviert (0) globale Interrupts.
T	Bit Copy Storage	Temporäres Bit für Bit-Kopierbefehle (BST , BLD).
H	Half Carry	Zeigt einen Übertrag zwischen Bit 3 und Bit 4 an (wichtig bei BCD-Arithmetik).
S	Sign Flag	Vorzeichenflag; berechnet als N $\oplus$ V (XOR von N und V).
V	Two's Complement Overflow	Zeigt einen Überlauf bei vorzeichenbehafteten Berechnungen an.
N	Negative Flag	Entspricht dem höchstwertigen Bit (Bit 7) des Ergebnisses.
Z	Zero Flag	Wird gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation 0 ist.
C	Carry Flag	Zeigt einen Übertrag (Addition) oder Borrow (Subtraktion) an.