



消防设施操作员 理论模拟试卷(三)



消防设施操作员（中级）习题集

一单选题

1. 下列选项中, ()不属于集中火灾报警控制器的主要功能 ()。
A.火灾报警功能 B.火灾报警控制功能 C.故障报警功能 D.消防设备联动控制功能
- 2 下列选项中, 不属于消防联动控制器的主要功能 ()。
A. 控制 功 能 B. 火 灾 报 警 功 能 C. 故 障 报 警 功 能 D. 消 防 设 备 联 动 控 制 功 能
3. 集中火灾报警控制器在火灾报警状态下应有火灾声/光警报器控制输出, 还可设置其他控制输出, 这属于集中火灾报警控制器的()。
A.火灾报警功能 B. 火灾报警控制功能 C 故障报警功能 D.信息记录功能
- 4 下列选项中, ()不属于消防控制室图形显示装置的主要功能。
A.火灾报警功能 B.图形显示功能 C.故障状态显示 D.信息记录功能
- 5 下列选项中, ()不属于消防控制室图形显示装置的功能。
A.传输、接收、显示和记录保护区内的火灾探测器信息
B.传输、接收、显示和记录系统中各类消防设备(设施)运行的动态信息
C.传输、接收、显示和记录系统中的消防管理信息
D.按预定逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制
- 6 火灾自动报警系统中, 指示灯亮时应为绿色的是()。
A.屏蔽指示灯 B.全局自动动指示灯 C.漏电断电指示灯 D.系统故障指示灯
- 7 火灾自动报警系统中, 指示灯亮时应为黄色的是()。
A 主电指示灯 B 漏电断电指示灯 C. 屏蔽指示灯 D. 监管报警指示灯
8. 消防联动控制器主电工作时, 在正常状态下()
A 主电工作指示灯点亮, 备电工作指示灯点亮
B. 主电工作指示灯点亮, 控制器由交流电压 220V 电源供电。
C 主电工作指示灯点亮, 控制器由直流电压 220V 电源供电。
D. 主电工作指示灯点亮, 备电故障指示灯点亮
9. 火灾自动报警系统中, 指示灯亮时应为红色的是()。
A. 监管 B. 输出禁止 C. 主电故障 D. 隔离
- 10 正常状态下, 火灾自动报警系统控制器由()电源供电工作。
A. AC 380V B. AC 220V C. DC 380V D. DC 220V
11. 当火灾自动报警系统的备用电源正常工作时, 指示灯点亮, 应显示为()
A. 红色 B. 黄色 C. 绿色 D. 蓝色
12. 自动喷水灭火系统工作状态的检查判断, 可以___依序进行。()
A. 沿水流方向 B. 由上到下 C. 由外到内 D. 由内到外
- 13.根据系统的用途和配置情况, 自动喷水灭火系统不包含()
A.湿式系统 B. 干式系统 C 预作用系统 D.泡沫灭火系统
- 14 要求灭火后必须及时停止喷水, 减少不必要水渍损失的场所应选择()
A. 雨淋系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.重复启闭预作用系统
- 15.湿式系统的适用范围是()。
A.环境温度不低于 4℃且不高于 70℃的场所 B.环境温度低于 4℃或高于 75℃的场所
C.严重危险级级的场所 D.准工作状态下严禁误喷的场所

16.干式系统的适用范围是()。

- A.环境温度不低于 4℃ 且不高于 70℃ 的场所
- B.环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所
- C.代替湿式系统场所
- D.准工作状态下严禁误喷的场所

17. 下列系统中, () 在准工作状态下, 配水管道内充满用于启动系统的有压水, 火灾发生时, 喷头受热开放后即能喷水灭火, 系统响应速度较快,

- A. 湿式系统 B. 干式系统 C. 预作用系统 D. 雨淋系统

18. 下列系统中, () 在准工作状态下, 配水管道内充满用于启动系统的有压气体, 火灾发生时, 喷头受热开放, 配水管道排气充水后喷水灭火, 系统响应速度比湿式系统慢。

- A. 水幕系统 B. 干式系统 C. 预作用系统 D. 雨淋系统

19. 下列系统中, () 在准工作状态下, 配水管道内不充水, 火灾发生时, 由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关连锁控制预作用装置和启动消防水泵, 向配水管道供水, 喷头受热开放后即能喷水灭火。

- A. 湿式系统 B. 干式系统 C. 预作用系统 D. 雨淋系统

20. 下列系统中, () 在火灾发生时, 由火灾自动报警系统或传动管控制自动开启雨淋报警阀组并启动消防水泵, 与该雨淋报警阀组连接的所有开式喷头同时喷水灭火。

- A. 水幕系统 B. 干式系统 C. 预作用系统 D. 雨淋系统

21 下列系统中, () 不具备直接灭火的能力, 主要用于火灾发生时通过密集喷洒形成水墙或水帘来阻隔火蔓延及热扩散, 或直接喷洒到被保护对象上来冷却、降温,

- A. 湿式系统 B. 干式系统 C. 水幕系统 D. 雨淋系统

22. 消防泵组功能检查应通过___进行。()

- A. 试水管路 B. 电路 C. 报警阀 D. 自检模块

23 以下哪种系统能代替干式系统

- A. 湿式系统 B. 水幕系统 C. 预作用系统 D. 雨淋系统

24. () 安装在湿式报警阀后的报警管路上, 是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的容积式装置。

- A. 水力警铃 B. 延迟器 C. 报警阀 D. 压力开关

25() 是一种压力传感器, 其作用是将系统中的水压信号转换为电信号, 启动消防水泵。

- A. 水力警铃 B. 延迟器 C. 报警阀 D. 压力开关

26() 是一种能发出声响的水力驱动报警装置, 安装在报警阀组的报警管路上, 是报警阀组的主要组件之一。

- A. 水力警铃 B. 延迟器 C. 报警阀 D. 压力开关

27 () 是将水流信号转换为电信号的一种报警装置, 一般安装在自动喷水灭火系统的分区配水管上, 其作用是监测和指示开启喷头所在的位置分区, 产生动作信号。

- A. 水力警铃 B. 压力开关 C. 末端试水装置 D. 水流指示器

28.末端试水置的组成不包括

- A.水流指示器 B 试水阀 C.压力表 D 试水接头

29. ()的作用是检验自动喷水灭火系统的可靠性, 测试水流指示器、报警阀, 压力开关, 水力警铃的动作是否正常, 配水管道是否畅通, 也可以检测干式系统和预作用系统充水时间。

- A.泄水阀 B 信号蝶阀 C 末端试水装置, D 水流指示器

30 湿式系统发生火灾时, 受高温烟气作用喷头动作喷水, 且出水压力不低于 ()MPa.

- A.0.01 B. 0.02 D.0.06 C. 0.05

31.发生火灾时, 湿式报警阀开启, 打通输水通道:水力警铃动作, 在 () 远处声强不低于 () dB;

压力开关动作，连锁启动消防水泵，并向火灾自动报警系统发出压力开关动作信号。

A. 3 65 B 3 70 D. 3 80 C. 3 75

32. 准工作状态下，湿式报警阀系统标识清晰，组件齐全，外观完好；主阀前后压力指示正常，表差<() MPa。各项测试功能正常，排水正常，报警阀、压力开关、水力警铃等动作正常。

A. 0.01 B. 0.03 C. 0.05 D. 0.10

33. 消防水池最低有效水位是消防水泵吸水管喇叭口或出水管喇叭口以上() 水位。

A. 0.20m B. 0.50m C. 0.60 D. 1.00m

34 当消防水泵吸水管上设置旋流防止器时，消防水池最低有效水位为旋流防止器顶部以上() 水位。

A. 0.20m B. 0.50m C. 0.3M D. 0.6M

35 自动喷水灭火系统的___是指火灾发生时洒水喷头动作喷水以及日常开展各种功能检查和测试等工作时的状态。

A. 准工作状态 B. 伺应状态 C. 正常工作状态 D. 故障状态

36 机械加压送风系统的风道应采用()制作，且宜优先采用光滑管道，不宜采用土建井道。

A. 易燃材料 B. 可燃材料 C. 难燃材料 D. 不燃材料

37 下列建筑中，必须设机械排烟系统的是（）

A. 建筑高度为 50m 的公共建筑建筑 B. 建筑高度为 100m 的住宅建筑

c. 建筑高度为 100m 的工业建筑 D. 建筑高度为 50m 的农业建筑

38. 排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度的达到()℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性的要求，起隔烟阻火作用的阀门。

A. 70 B. 100 C. 220 D. 280

39 排烟管道隔热材料应为不燃材料，且与可燃物保持不小于（）mm 的距离。

A. 100 B. 150 C. 200 D. 250

40; 以下状态中，()是排烟系统正常工作状态。

A. 风机安装气流方向正确，启停功能正常

B. 排风口的数量与消防技术资料不一致

C. 排烟防火阀关闭和复位功能正常，但无法连锁停止排烟风机

D. 设有补风系统的，联动启动功能正常，但补风口风速不符合设计要求

41. 下列风机中不适用于机械加压送风系统的是（）。

A. 高压离心风机 B. 中压离心风机 C. 低压离心风机 D. 轴流风机

42 接通电源后，集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出火警____、监管、屏蔽和故障报警等信号。

A. 联动 B. 消音 C. 自检 D. 复位

43、集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器件发出的火灾报警信号后，___向相关消防联动控制装置发出控制信号。

A. 根据人工快速选择控制逻辑 B. 根据预定的控制逻辑 C. 直接 D. 间接

44. 当集中火灾报警控制控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时。控制器能在（）内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，指示系统故障。

42. A. 20 B. 40 C. 80 D. 100

45. 区分集中火灾报警控制器的信号类型时，触发火灾报警触发器件发出火警信号，使集中火灾报警控制器处于_____

A. 火警状态 B. 启动状态 C. 自检状态 D. 联动状态

46. 区分集中火灾报警控制器的信号类型时，断开集中火灾报警控制器和火灾探测器之间连

接线，使集中火灾报警控制器处于_____

- A. 释放状态 B. 停机状态 C. 故障状态 D. 自检状态

47. 通过集中火灾报警控制器控制面板显示屏，在_____上可以看到火警信息。

- A. 右侧信息显示列表 B. 火警信息邮件 C. 左侧设备 D. 左侧分类

48. 通过_____可以查看的楼层平面图及相关信息。

- A. 火灾报警控制器 B. 集中火灾报警控制器
C. 液晶显示器 D. 消防控制室图形显示装置

49. 模拟产生各类报警信息操作完毕，应将集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置恢复到_____。

- A. 火警状态 B. 正常监视状态 C. 联动状态 D. 自检状态

50. 集中火灾报警系统的组成不包括

- A. 火灾探测器 B. 手动火灾报警按钮 C. 防排烟系统 D. 消防控制室图形显示装置

51. 触发()可发出火灾报警信号，使集中火灾报警控制器处于火警状态。

- A. 手动火灾报警按钮 B. 输出输入模块 C. 消火栓报警按钮 D. 火灾光警报器

52. 集中火灾报警系统中，触发()向集中火灾报警控制器发出监管信号。

- A. 手动火灾报警按钮 B. 探测器 C. 信号蝶阀 D. 消火栓报警按钮

53. 集中火灾报警系统中，常用火灾监管设备不包括()

- A. 手动火灾报警按钮 B. 压力开关 C. 水流指示器 D. 信号蝶阀

54. 集中火灾报警控制器根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号，至少触发()信号。

- A. 一个 B. 两个 C. 三个 D. 四个

55. 触发双信号，使集中火灾报警控制器根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号。此时联动灯应()。

- A. 点亮，红色 B. 点亮，黄色 C. 点亮，绿色 D. 闪亮，红色

56. 通过集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置查看报警信息确定报警位置的技能操作中：

①在集中火灾报警控制器控制面板显示屏右侧的信息显示列表上查看火警信息，可以同时看到报警编号和位置名称。②在集中火灾报警控制器控制面板的显示屏上找到“火警监管”图标，并点击图标，显示火警监管信息。③点击显示屏第一栏“火警监管”后面的[点此切换]，查看所有的火警信息和报警部位。④找到消防控制室图形显示装置，查看楼层平面图下方的火警状态信息。看“火警”信息标识是否显示红色，信息栏中有没有显示报警详细信息。⑤在楼层平面图中找到报警位置和编号。⑥记录检查情况。

操作顺序正确的是)。

- A. ①②③④⑤⑥ B. ②③①④⑤⑥ C. ④⑤②③①⑥ D. ①⑥①①②③⑥

57. 历史记录每条数量最多保存() 条。

- A. 1000 B. 2000 C. 3000 D. 5000

58. 在集中火灾报警控制器的每种记录列表中，点击功能按键两次可以打印当前显示的 () 条记录

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 50

59. 运行消防控制室图形显示装置软件，“查看” 选项下未包括的菜单是()。

- A. 报警历史记录查询 B. 操作和系统记录查询 C. 设备(设施)查询 D. 气灭记录查询

60. 消防联动控制器采用独立的手动控制单元，每个控制单元通过直接连接的导线和控制模块对应控制一个受控消防设备，属于() 方式。

- A. 自动控制 B. 直接控制 C. 总线控制 D. 直线控制

61. 控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制，属于（ ）方式。
A. 间接控制 B. 直接控制 C. 总线控制 D. 直线控制
62. 总线控制盘操作面板上的每个手动控制单元，包括（ ）
A. 一个操作按钮和两个状态指示灯 B. 一个操作按钮和三个状态指示灯
A. 两个操作按钮和两个状态指示灯 D. 两个操作按钮和三个状态指示灯
63. 总线控制盘设置手动锁，用于选择手动工作模式，可设置（ ）两种工作状态。
手动允许和自动禁止 B. 手动允许和自动允许
C. 手动允许和手动禁止 D. 手动禁止和自动禁止
64. 下列设备中（ ）除采用联动控制方式外，还应采用多线控制盘控制方式实现直接手动控制。
A. 手动报警按钮 B. 排烟阀 C. 排烟风机 D. 防火门
65. 下列关于多线控制盘的工作原理中，说法错误的是（ ）。
A. 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘
B. 消防泵组除采用联动控制方式外，还应采用多线控制盘控制方式，实现直接手动控制
C. 防烟和排烟风机除采用联动控制方式外，还应采用多线控制盘控制方式，实现手动控制
D. 多线控制盘与火灾报警控制器连接，一台火灾报警控制器(联动型)只能设置 1 个多线控制盘
66. 多线控制盘的手动锁处于“禁止”状态时，工作指示灯处于（ ）灯状态。
A. 绿 B. 红 C. 黄 D. 蓝
67. 多线控制盘功能处于异常状态时，手动控制单元中“故障”指示灯处于（ ）状态
A. 黄色闪亮 B. 黄色常亮 C. 绿色常亮 D. 红色闪亮
68. 通过多线控制盘手动启动地下室发电机房排烟机的操作程序，下列说法错误的是（ ）。
A. 接通电源，多线控制盘正常运行，绿色工作指示灯应处于常亮状态
B. 通过面板钥匙将手动工作模式操作权限由“禁止”切换至“允许”状态，“禁止”指示灯熄灭
C. 在多线控制盘上查找到控制该排烟机的手动控制单元
D. 按下控制该地下室发电机房排烟机的启动操作按钮
69. 下列关于线型光束感烟火灾探测器的说法中，错误的是（ ）。
A. 线型光束感烟火灾探测器包括发射器和接收器两部分
B. 当探测器光路上出现烟雾时，会使到达接收器的信号增强
C. 目前广泛使用的是红外光束线型感烟火灾探测器
D. 红外光束线型感烟火灾探测器分为对射型和反射型两种
70. 关于线型感温火灾探测器的分类，下列说法错误的是（ ）。
A. 按敏感部件形式可分为缆式、空气管式、分布式光纤、光栅光纤和线式多点型线型感温探测器
B. 按动作性能可分为定温、差温和差定温线型感温探测器
C. 按可恢复性能可分为可恢复式和不可恢复式线型感温探测器
D. 按定位方式可分为精准定位和概略定位线型感温火灾探测器
71. 关于线型光束感烟火灾探测器的选择，下列说法错误的是（ ）。
A. 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间，宜选择线型光束感烟火灾探测器
B. 有大量粉尘、水雾滞留的场所，不宜选择线型光束感烟火灾探测器
C. 在正常情况下有烟滞留的场所，不宜选择线型光束感烟火灾探测器
D. 可能产生蒸汽和油雾的场所，宜选择线型光束感烟火灾探测器

72. 关于线型感温火灾探测器的选择, 下列说法正确的是()
- A. 液化石油气储罐宜选择线型光纤感温火灾探测器
- B. 各种皮带输送装置宜选择线型光纤感温火灾探测器
- C. 需要监测环境温度的地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器
- D. 城市地铁隧道宜选择缆式线型感温火灾探测器
73. 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为()
- A. 0.3~0.5m B. 0.3~1.0 C. 0.5~1.0m D. 0.5~1.5m
74. 根据规范规定, 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线距地高度不宜超过()。
- A. 10m B. 15m C. 20m D. 25m
75. 相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离最大为()
- A. 10m B. 15m C. 14m D. 25m
76. 线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过()。
- A. 10m B. 30m C. 50m D. 100m
77. 根据规范规定, 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器, 至顶棚的距离宜为()
- A. 0.1m B. 0.5m C. 0.75m D. 1.0m
78. 线型感温火灾探测器至墙壁的距离, 最小宜为()。
- A. 0.1m B. 0.5m C. 0.75m D. 1.0m
79. 关于线型感温火灾探测器的设置, 下列说法正确的是()
- A. 探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时, 应采用非接触式布置
- B. 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器, 至顶棚的距离宜为 0.1m, 探测器至墙壁的距离宜为 0.5~1.5m
- C. 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所
- D. 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时, 宜采用两只相同火灾探测器的报警信号组合
80. 测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时, 应使用温度不低于()°C 的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。
- A. 30 B. 50 C. 54 D. 60
81. 测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时, 应使用温度不低于 54°C 的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。线型感温火灾探测器应在()s 内发出火灾报警信号。
- A. 10 B. 20 C. 30 D. 60
82. 测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时, 拆除连接处理信号单元与终端之间任一端线型感温火灾探测器的感温电缆, 会使()
- A. 线型感温火灾探测器黄色故障报警确认灯点亮, 火灾报警控制器显示故障报警信号
- B. 线型感温火灾探测器黄色故障和红色报警确认灯点亮, 火灾报警控制器显示故障报警信号
- C. 线型感温火灾探测器黄色故障报警确认灯点亮, 火灾报警控制器显示火警信号
- D. 线型感温火灾探测器黄色故障和红色报警确认灯点亮, 火灾报警控制器显示故障和火警报警信号
83. 直流供电型火灾显示盘通常采用()。
- A. DC 24V B. DC 12V C. AC 12V D. AC 24V
84. 某办公楼共 15 层, 每层划分为一个防火分区, 共划分为 5 个报警区域, 根据相关规定, 该办公楼至少安装()个火灾显示盘。
- A. 5 B. 15 C. 20 D. 30

85. 某建筑的火灾显示盘采用壁挂方式安装，下列做法不正确的是（ ）。
- A. 火灾显示盘底边距地 1.3m B. 火灾显示盘底边距地 1.4m
C. 火灾显示盘底边距地 1.5m D. 火灾显示盘底边距地 1.6m
86. 火灾显示盘工作状态指示灯，监管报警状态以（ ）色指示。
- A. 红 B. 绿 C. 黄 D. 蓝
87. 火灾显示盘工作状态指示灯，电源正常工作状态和系统正常运行状态以（ ）色指示。
- A. 红 B. 绿 C. 黄 D. 蓝
88. 火灾显示盘应具有的功能不包括（ ）。
- A. 火灾报警显示 B. 故障显示 C. 信息显示 D. 复位
89. 火灾报警控制器发出火灾报警信号后，火灾显示盘应在（ ）s 内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位。
- A. 1 B. 3 C. 10 D. 30
90. 火灾显示盘显示的信息等级，由低到高排列正确的是（ ）。
- A. 火灾报警、监管报警、故障 B. 火灾报警、故障、监管报警
C. 故障、监管报警、火灾报警 D. 监管报警、故障、火灾报警
91. 采用主电源为 220V、50Hz 交流电源供电的火灾显示盘，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作（ ）h，且应有过流保护措施。
- A. 1 B. 4 C. 5 D. 10
92. 测试火灾显示盘功能时，下列操作错误的是（ ）。
- A. 接通电源，使与火灾报警控制器连接的火灾显示盘处于正常运行状态
B. 测试火灾显示盘自检功能。按下面板的自检按钮，火灾显示盘自动对各种显示器件进行检查
C. 测试火灾显示盘故障报警功能。具有故障显示功能的火灾显示盘应设有专用故障总指示灯，当有故障信号存在时，该指示灯应点亮
D. 将具有故障显示功能的火灾显示盘所辖区域内任意一只感烟火灾探测器或感温火灾探测器从其底座上拆卸下来，火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后 5s 内发出故障声、光信号，指示故障发生部位，黄色故障指示灯点亮
93. 测试火灾显示盘功能时，下列操作错误的是（ ）。
- A. 利用火灾探测器加烟器向所辖区域内任意一只感烟火灾探测器加烟或直接按下手动火灾报警按钮报警，火灾显示盘应能接收火灾报警信号，指示火灾报警状态的红色指示灯点亮，并发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位
B. 当模拟所辖区域内火灾报警或故障报警时，火灾显示盘应能接收信号，并发出火灾报警或故障报警声信号
C. 火灾显示盘发出火灾报警或故障报警声信号后，按下火灾显示盘消音键，可消除当前报警声，消音指示灯应点亮，也可按下火灾报警控制器消音键使火灾显示盘消音
D. 测试火灾显示盘复位功能。将拆卸的火灾探测器探头重新安装到底座上，消除探测器内及周围烟雾，更换或复位手动火灾报警按钮的启动零件，然后按下火灾显示盘复位键，火灾显示盘复位，恢复正常监视状态
94. 消除火灾显示盘光报警信号，操作正确的是（ ）。
- A. 按火灾显示盘面板上的消音键消除
B. 按火灾显示盘面板上的复位键消除
C. 按火灾报警控制器复位键消除
D. 按火灾报警控制器消音键消除

95. 干式自动喷水灭火系统的组成中, 不包括
A. 闭式喷头 B. 湿式报警阀组 C. 末端试水装置 D. 气压维持设备
- 96 下列场所中, 可以采用湿式自动喷水灭火系统的是
A. 环境温度 2° C 的场所 B. 环境温度 4° C 的场所
C. 环境温度 80C 的场所 D. 环境温度 75° C 的场所
97. 关于湿式系统的工作原理, 下列说法错误的是()。
A. 湿式系统在准工作状态时, 由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力
B. 发生火灾时, 火源周围环境温度上升, 闭式喷头受热后开启喷水, 水流指示器动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器, 指示起火区域
C. 湿式报警阀自动打开后, 消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并输出启动消防水泵信号, 完成系统的启动
D. 系统启动后, 由消防水泵和高位消防水箱向开放的喷头供水, 开放的喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒, 实施灭火
98. 关于干式系统的工作原理, 下列说法错误的是()
A. 干式系统在准工作状态时, 由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力, 系统侧管道内充满有压气体(通常采用压缩空气), 报警阀处于关闭状态
B. 发生火灾时, 闭式喷头受热开启, 管道中的有压气体从喷头喷出, 干式报警阀系统侧压力下降, 造成干式报警阀水源侧压力大于系统侧压力, 干式报警阀被自动打开
C 干式报警阀被自动打开后, 压力水进入供水管道, 将剩余压缩空气从系统立管底端或横干管最高处的排气阀或已打开的喷头处喷出, 然后喷水灭火
D. 系统启动后, 由消防水泵向开放的喷头供水, 开放的喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒, 实施灭火
- 99 根据系统的用途和配置情况, 自动喷水灭火系统的分类中, 不包括()。
A. 雨淋系统 B. 开式系统 C. 湿式系统 D. 干式系统
100. 干式自动喷水灭火系统准工作扶态时, 配水管管道内充满用于启动系统的_____
A. 有压气体 B. 有压水 C. 真空状态 D. 负压气体

多项选择题

1. 下列属于集中火灾报警控制器主要组成的有
A. 显示板 B. 指示灯 C. 打印机 D. 主板 E. 总线控制盘
2. 消防控制室图形显示装置应记录() 信息。
A. 报警时间 B. 报警部位 C. 复位操作 D. 消防联动设备的启动和动作反馈 E 动作反馈
3. 火灾自动报警系统中, 指示灯亮时应为红色的有
A. 火警指示灯 B. 反馈指示灯 C. 气体喷洒指示灯 D. 输出禁止指示灯 E. 监管指示灯
4. 火灾自动报警系统的工作状态包括()
A 消音状态。 B 屏蔽状态 C 主/备电故障状态 D 设备反馈状态 E 火警指示状态
5. 火灾自动报警系统的功能包括()
A 探测早期火灾 B 发出火灾报警 C 防止火灾蔓延 D 启动自动灭火设备 E 控制设备
- 6 通过___可判断集中火灾自动报警控制器的工作状态。
A. 显示屏上文字信息 B. 面板指示灯 C. 消防控制室图形显示装置
D. 消防联动控制器 E 面板提示音
- 7 湿式自动喷水灭火系统主要由 () 组成。
A. 开式喷头 B. 湿式报警阀组 C. 水流指示器 D. 充气设备 E 管道和供水设施

8 消防供水设施通常包括()， 主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证，是自动喷水灭火系统的重要组成部分。

A. 消防水泵接合器 B. 高位消防水箱 C. 增(稳)压设施 D. 消防水泵 E 水流指示器

9 打开末端试水装置出水，且出水压力不低于 0.05MPa，下列组件中()不动作。

A. 水流指示器 B. 洒水喷头 C. 报警阀 D. 压力开关 E. 泄水阀

10 打开警铃试验阀，()会进行动作。

A. 水流指示器 B. 洒水喷头 C. 压力开关 D. 报警阀 E. 水力警铃

11 打开报警阀泄水阀，()会进行动作。

A. 水流指示器 B. 洒水喷头 C. 压力开关 D. 报警阀 E. 水力警铃

12 检查判断消防供水设施的工作状态时，需要()

A. 检查消防供水设施组件的齐全性、外观完整性，系统和组件标志。

B. 测试水流指示器功能

C. 检查就地水位显示装置，核校有效储水量

D. 检查消防泵组电器控制柜是否处于手动位

E. 测试消防泵组手动启停功能和稳压泵自动启停功能

13. 判断自动喷水灭火系统工作状态时，检查判断报警阀组的工作状态，包括_____

A. 检查报警阀组组件的齐全性和外观完整性

B. 检查各管路阀门启闭状态和各处压力表指示

C. 测试水流指示器功能

D. 测试报警阀、延迟器、压力开关和水力警铃的动作情况

检查分区管路控制阀开启状态

14. 判断自动喷水灭火系统工作状态时，下列可合并进行检查的是

A. 报警阀 B. 压力开关 C. 末端试水装置

D 水力警铃 E. 气压充气设备

15 末端试水装置其作用有

A. 检验自动喷水灭火系统的可靠性

B. 测试水流指示器，报警阀，压力开关的动作是否正常

C. 测试配水管道是否畅通

D. 检测干式系统和预作用系统的充水时间

E. 检测系统最不利点处的工作压力是否正常

16 机械加压送风系统的组件主要包括()

A. 送风机 B. 送风口 C. 风道 D. 挡烟垂壁 E. 排烟窗

17. 机械排烟系统的组件主要包括()

A. 挡烟垂壁 B. 防火阀 C. 排烟阀 D. 送风口 E. 排烟风机

18. 下列关于防排烟系统的组件中说法不正确的是()。

A. 排烟防火阀平时呈开启状态 B. 排烟阀平时呈开启状态

C. 排烟阀平时呈关闭状态 D. 防火阀平时呈关闭状态

E. 送风口通常设置走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上

19 判断防烟排烟系统的工作状态，需要的操作程序应包括()。

A. 检查判断防烟排烟系统管道的工作状态

B. 检查判断防烟排烟系统风机及电气控制柜的工作状态

C. 检查判断排烟防火阀的工作状态

D. 检查系统的连锁和联动控制功能

E. 检查判断送风口(排烟口)的工作状态

20. 下列需要安装排烟防火阀的部位有()。
- A. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
 - B. 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
 - C. 排烟风机入口处
 - D. 穿越防火隔墙处
 - E. 管道穿越防火分区处
21. 下列必须采用机械加压送风系统的情况是_____
- A. 建筑高度 100m 的公共建筑
 - B. 建筑高度 100m 的住宅建筑
 - C. 建筑高度 100m 的工业建筑
 - D. 不能设置自然通风系统的建筑
 - E. 建筑高度 50m 的住宅建筑
22. 机械加压送风系统电气控制柜用于_____
- A. 运行模式切换
 - B. 系统运行状态指示
 - C. 风机现场启(停)控制
 - D. 接收消防联动控制器控制指令
 - E. 反馈风机工作状态
23. 排烟防火阀一般由_____等部件组成。
- A. 阀体
 - B. 显示面板
 - C. 感温器
 - D. 叶片
 - E. 执行机构
24. 防排烟系统工作状态的检查判断方法有_____
- A. 功能测试
 - B. 外观检查
 - C. 直观判断
 - D. 分析判断
 - E. 技术比对
25. 测试排烟防火阀的现场关闭和复位功能, 操作步骤包括_____
- A. 拉动拉环
 - B. 关闭排烟防火阀
 - C. 向开启方向推动手柄
 - D. 排烟防火阀复位
 - E. 再次关闭排烟防火阀
26. 电气火灾监控系统主要包括()
- A. 电气火灾监控设备
 - B. 剩余电流式电气火灾监控探测器
 - C. 测温式电气火灾监控探测器
 - D. 电气火灾监控设备
 - C. E. 可燃气体报警控制器
27. 可燃气体探测报警系统主要包括()。
- A. 可燃气体报警控制器
 - B. 电气火灾监控设备
 - C. 火灾声光警报器
 - D. 图形显示装置
 - E. 可燃气体探测器
28. 消防设备末端配电装置由()等器件组成。
- A. 配电箱
 - B. 按钮
 - C. 指示灯
 - D. 转换开关
 - E. 断路器
29. 故障电弧是种气体游离放电现象, 引起故障电弧的原因有很多, 如()。
- A. 电气线路或是设备中绝缘层老化破损
 - B. 电压过高
 - C. 空气潮湿
 - D. 电流过低
 - E. 电压过低
30. 电气火灾监控设备可以集中处理并显示各传感器监测到的是_上传给图形显示装置。
- A. 各种状态
 - B. 指示报警部位及类型
 - C. 储存历史数据
 - D. 故障报警
 - E. 报警信息
31. 测温式电气火灾监控探测器报警设定值可为_____℃
- A. 130
 - B. 100
 - C. 180
 - D. 160
 - E. 40

32. 可燃气体报警控制器的功能有_____
- A. 监控 B. 供电 C. 故障报警 D. 储存历史数据 E. 报警
33. 消防设备末端配电装置外观, 一般有_____
- A. 1#电源指示灯 B. 2#电源指示灯 C. 1#电源合闸指示灯
D. 2#电源合闸指示灯 E. 2#电源开闸指示灯
34. 独立式电气火灾监控探测器的优势有_____
- A. 高压配电线路适用 B. 报警精度高 C. 可靠性强 D. 简单实用 E. 安装方便
35. 集中火灾报警系统中, 常用火灾联动设备包括()
- A. 消防水泵控制柜 B. 常开防火门 C. 消防电梯 D. 卷帘门 E. 火灾声光警报
36. 集中火灾报警系统由_____, 消防控制室图形显示装置、集中火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
- A. 火灾探测器 B. 手动火灾报警按钮
C. 火灾声光警报器 D. 消防应急广播 E. 消防专用电话
37. 火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后, 集中火灾报警控制器能_____
- A. 发出火灾报警声信号 B. 发出火灾报警光信号 C. 指示火灾发生部位
D. 记录火灾报警时间 E. 启动消防设备
38. 集中火灾报警控制器在接收到火灾报警信号后, 发出控制信号, 控制各类消防设备实现_____等消防保护功能。
- A. 人员疏散 B. 防止火势蔓延 C. 启动自动灭火设备
D. 控制消防设备 E. 指示消防任务
39. 集中火灾报警控制器对火灾探测器等设备可以进行_____操作。
- A. 单独屏蔽 B. 取消屏蔽 C. 解除屏蔽 D. 指示屏蔽部位 E. 释放
40. 当集中火灾报警控制器_____发生故障时, 控制器能发出故障声、光信号, 指示系统故障。
- A. 主电 B. 压力开关 C. 控制器与其连接的部件
D. 喷头 E. 备电.

三 判断题

- 消防联动控制器应能检查本机的功能:在执行自检功能期间, 其受控设备均不应动作, 这属于消防联动控制器的自检功能。
- 消防联动控制器可以采用数字和/或中文显示相关信息。
- 消防控制室图形显示装置由硬件和软件两部分组成。
- 消防控制室图形显示装置在与消防联动控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时, 可发出与火灾报警信号相同的故障声、光信号。
- 消防联动控制器多线控制盘, 也称为直接手动控制单元。
- 消防联动控制器的总线上有设备处于隔离状态时, 屏蔽指示灯为红色。
- 集中火灾报警控制器所有控制模块处于禁止输出状态时, 输出禁止指示灯为红色。
- 消防联动控制器联网本机接收到其他控制器发送信号时时, 指示灯为绿色。
- 消防联动控制器收到气体喷洒反馈信号时, 气体喷洒指示灯为绿色。
- 报警阀组是使水能够单方面流入喷水系统供水管道同时进行报警的阀组。
- 检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态前, 需要准备《消防设施保养记录表》
- 火灾自动报警系统控制器的电源工作状态分为正常工作状态和故障故障状态。
- 查看所有火警信息和报警部位, 需要在集中火灾报警控制器面板上显示屏找到“火警监管”图标, 并点击图标。

- 14 火灾报警控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。
15. 当集中火灾报警控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应能显示故障部位、故障类型等所有故障信息，这属于集中火灾报警控制器的故障报警功能。
16. 可燃气体报警控制器中消音键的功能是在正常运行状态下对所发生的事件进行消音；复位键的功能是在按压复位按钮后，监控器清除当前的所有报警和故障显示，使监控器恢复正常状态。
- 17 根据所安装喷头的结构形式，自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统。
18. 在湿式和干式自动喷水灭火系统中，开式喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务，其喷水口平时由热敏感元件组成的释放机构封闭，火灾发生时受热开启。
- 19 在雨淋自动喷水灭火系统中，应设置充气 and 气压维持装置。该装置是雨淋系统的重要组成部分，主要用于向系统侧管网充气和保持系统侧管网内气压。
- 20 自动喷水灭火系统的工作状态可以简单划分为系统正常工作状态、准工作状态(也称系统日常待命时的状态或伺应状态)和故障状态。
21. 准工作状态下，水流指示器无须标注水流指示方向，安装牢固，末端测试时报警功能正常。
22. 消防泵组功能检查应通过试水管路进行。
23. 报警阀、压力开关、水力警铃的检查，宜与末端试水装置的检查合并进行：当利用报警阀泄水阀进行检查时，供水侧管路控制阀宜关闭，检查完毕后恢复开启状态。
24. 干式自动喷水灭火系统在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水。
- 25 发生火灾时自动喷水灭火系统受高温烟气作用，喷头动作喷水，且出水压力不低 0.01MPa。
26. 当利用报警阀泄水阀检查判断自动喷水灭火系统工作状态时，报警管路控制阀亦打开，检查完毕后恢复关闭状态。
- 27 排烟系统是通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层、前室、避难层等空间的系统。
- 28 防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统
29. 自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于疏散楼梯间。
- 30 常闭式送风口采用手动开启，常用于前室或合用前室。
31. 排烟系统是通过采用自然排烟方式，将房间、走道等空间的火灾烟气排至在建筑物外的系统。
32. 挡烟垂壁按挡烟部位的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁，中性挡烟垂壁和刚性挡烟垂壁。
- 33 检查防排烟系统的电气控制柜的供电状态，实施主/备电切换时，双电源转换开关应处于自动控制状态，测试完成后复位。
34. 排烟阀安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)，平时呈开启状态并满足漏风量要求。
35. 自然通风口平时为开启状态，正压送风口前室为常闭状态，楼梯间为常开状态，排烟口为常闭状态。
- 36 温度传感器，能够感受温度并转换成可用输出信号。按测量方式可分为接触式和非接触式两类，是测温式电气火灾监控探测器的核心测量部件。
- 37 电气火灾监控设备应能对本机及所配接的电气火灾监控探测器进行功能检查，在执行自检期间，与其连接的外接设备应按相应指令动作，还应能手动检查其音响器件和面板上所有指示灯、显示器的工作状态。
- 38 点型可燃气体探测器一般用于民用建筑，适用于通风良好的场所。
- 39 当可燃气体探测器探测到可燃气体浓度值大于或等于相应报警浓度设定值时，控制器面板上相应的可燃气体探测器黄色报警灯长亮，蜂鸣器长鸣，系统发出声光报警信号，系统报警输出(继电器动作)报警锁定。

40. 当可燃气体探测报警系统有故障发生时，控制器面板上相应的红色故障灯长亮，蜂鸣器同步报出故障声(长鸣)，故障继电器输出，可通过控制器上、下键查询实时故障类型。
41. 当可燃气体探测报警系统主机处于监控状态时，系统响应按键输入;无事件情况下(不报警、不报故障)，液晶显示最高浓度的可燃气体探测器的值与时钟的实时时间。
42. 可燃气体报警控制器中消音键的功能是在正常运行状态下对所发生的事件进行消音;复位键的功能是在按压复位按钮后，监控器清除当前的所有报警和故障显示，使监控器恢复正常状态。
- 43 消防设备电源末端切换就是消防设备的两个电源相互切换，互为备用电源的一种供电形式。其中一个作为主电源，另一个作为备用电源，当主电源损坏或故障时，备用电源通过末端切换装置手动投入使用。
- 44 判断电气火灾监控系统的工作状态时，为避免发生危险，开机前应先闭合主电源空气开关再闭合备用电源开关，关机前先断开备用电源开关，再断开主电源空气开关。
- 45 判断消防设备末端配电装置的工作状态，其操作人员必须具备电工作业证。
- 46 集中火灾报警控制器对火灾探测器等设备不可以进行单独屏蔽、解除屏蔽(取消屏蔽、释放)操作。
- 47 断开集中火灾报警控制器和火灾探测器之间的连接线，会使集中火灾报警控制器处于火警状态。
48. 火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后，集中火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火警报警信号，发出火灾报警声光信号，火灾报警声光信号持续 60s 后自动复位。
49. 电气火灾监控设备是电气火灾监控系统的核心控制单元，是与监管人员进行人机交互的重要设备之一。()
50. 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统配电线路和消防配电线路中。()
51. 温度传感器能够感受温度并转换成可用输出信号，是测温式电气火灾监控探测器的核心测量部件。()
52. 查看所有的火警信息和报警部位，需要在集中火灾报警控制器控制面板的显示屏上“火警监管”图标，并点击图标查看。
- 53 消防控制室图形显示装置的显示屏上一般都有各楼层平面示意图，上面标明了各消防设施的名称、类型、所在位置等信息。()
54. 可燃气体报警控制器正常运行状态下可自动进行故障报警复位操作。()
55. 模拟产生各类报警信息时不损坏系统组件，无法得到真实信息。()
- 56 集中火灾报警控制器接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火警报警信号，发出火灾报警声、光信号持续 15s。()
57. 对于联动型火灾报警控制器，有时也把压力开关、水流指示器、信号蝶阀等传递的信号设为监管信号。()
58. 集中火灾报警控制器对火灾探测器等设备进行屏蔽后可以指示屏蔽部位。
59. 当集中火灾报警控制器发生故障时，控制器能在 10s 内发出故障声、光信号，指示系统故障。()
60. 常用火灾报警触发设备有感烟，感温探测器、手动火灾报警按钮、红外火焰探测器等。

1. D
2. B
3. B
4. A
5. D
6. B
7. C
8. B
9. A
10. B
11. C
12. A
13. D
14. D
15. A
16. B
17. A
18. B
19. C
20. D
21. C
22. A
23. C
24. B
25. D
26. A
27. D
28. A
29. C
30. C
31. B
32. A
33. C
34. A
35. C
36. D
37. C
38. D
39. B
40. A
41. A
42. A
43. B
44. D

45. A
46. C
47. A
48. D
49. B
50. C
51. A
52. C
53. A
54. B
55. A
56. A
57. A
58. A
59. D
60. B
61. A
62. A
63. C
64. C
65. D
66. B
67. B
68. D
69. B
70. D
71. D
72. C
73. B
74. C
75. C
76. D
77. A
78. D
79. C
80. C
81. C
82. A
83. A
84. A
85. D
86. A
87. B
88. D

- 89. B
- 90. C
- 91. B
- 92. D
- 93. B
- 94. A
- 95. B
- 96. B
- 97. D
- 98. C
- 99. B
- 100. B

二多选题

- 1. ABCD
- 2. ABCD
- 3. ABCE
- 4. ABCDE
- 5. ABCDE
- 6. ABE
- 7. BCE
- 8. ABCD
- 9. BE
- 10. CE
- 11. CDE
- 12. ACE
- 13. ABD
- 14. ABCD
- 15. ABCDE
- 16. ABC
- 17. ACE
- 18. BCD
- 19. ABCD
- 20. ABCE
- 21. ACDE
- 22. ABCDE
- 23. ACDE
- 24. ABCDE
- 25. ABCD
- 26. ABCD
- 27. ACDE
- 28. ABCD
- 29. ABC
- 30. ABDE
- 31. ABCD

- 32. AC
- 33. ABCD
- 34. BCDE
- 35. ADE
- 36. ABCDE
- 37. ABCD
- 38. ABC
- 39. ABCE
- 40. AC

三判断题

- 1. V
- 2. X
- 3. V
- 4. X
- 5. V
- 6. X
- 7. X
- 8. X
- 9. X
- 10. V
- 11. X
- 12. X
- 13. X
- 14. V
- 15. V
- 16. V
- 17. V
- 18. X
- 19. X
- 20. V
- 21. X
- 22. V
- 23. V
- 24. X
- 25. V
- 26. X
- 27. X
- 28. X
- 29. V
- 30. X
- 31. X
- 32. V
- 33. X
- 34. X

- 35. V
- 36. V
- 37. X
- 38. X
- 39. X
- 40. V
- 41. V
- 42. V
- 43. X
- 44. V
- 45. X
- 46. X
- 47. X
- 48. X
- 49. V
- 50. V
- 51. V
- 52. X
- 53. X
- 54. X
- 55. X
- 56. V
- 57. V
- 58. X
- 59. V
- 60. V