Note de changement NC-2026-05

Champ	Valeur
Identifiant	F2-CHG-ATS-01
Objet	Mise à jour du firmware de l'ATS-01 (2.1 vers 2.4)
Date de l'opération	2026-10-23
Niveau	Technicien N2

1. Contenu de la mise à jour

Tableau 1 - Évolutions du firmware 2.4 (page 1)

Évolution	Description
Journal d'événements	Journal étendu : horodatage à la seconde
Affichage	Correction de l'affichage de la tension groupe
Paramètres	**Les paramètres sont réinitialisés aux valeurs usine à la fin de la mise à jour**

Tableau 2 - Valeurs usine et valeurs du site (page 1)

Paramètre	Valeur usine	Valeur du site à rétablir
Mains fail delay	2 s	2 s
Gen start retries	3	3
TD - Transfer Delay	10 s	5 s
Retransfer delay	120 s	120 s
Cooldown	180 s	180 s

2. Actions obligatoires après la mise à jour

Étape	Action	Responsable
1	Relire tous les paramètres (Tableau 2)	N2
2	Rétablir TD à 5 s	N2
3	Remettre le sélecteur sur AUTO	N2
4	Réaliser un essai de transfert (F2-ESS-ATS-01)	N2 et N1
5	Consigner dans l'historique	N2

3. Retour d'expérience

Le 2026-10-26, lors d'une coupure réseau, le transfert a eu lieu 12 s après la coupure au lieu de 7 s : TD était resté à la valeur usine de 10 s (alarme T201). Les actions 1 et 2 n'avaient pas été réalisées après la mise à jour du 2026-10-23. TD a été remis à 5 s le jour même (rapport RI-2026-021, voir F2-SCN-ATS-01 et F2-HIS-ATS-01).

Règle : toute mise à jour du firmware est suivie de la relecture complète des paramètres.