

Telit SE873K5-D 资料汇总

整理日期：2026-09-17 | 用途：X-Watch Rev1.0 GNSS 模块选型参考 | 数据来源：Telit 官方产品简介 [02.2026] (标注为初步数据)、官网与新闻稿

1. 概述

SE873K5-D 是 SE873K5 (单频 L1) 的双频版本，基于 Airoha AG3335 系列芯片，2026-03-09 发布。发布时提供 EVT 样品，计划 2026 年 Q2 量产 (当前量产状态未核实)。模组集成 Flash、RTC、TCXO、前置 SAW 滤波器和可调增益 LNA，可接有源或无源天线。

2. 型号

型号	主电源	第二电源	与 SE873K5 引脚兼容
SE873K5-DP	1.8 V	无	是
SE873K5-DB	1.8 V	0.83 V / 0.7 V / 0.65 V	否 (多一个第二电源引脚)

3. 主要参数

项目	参数
频段	GPS/QZSS L1+L5、GLONASS L1、Galileo E1+E5、北斗 B1+B2、NavIC L5
增强	SBAS (EGNOS、WAAS、GAGAN、MSAS) 或 QZSS L1S；支持 DGNSS
封装	7 × 7 × 2.25 mm，20 焊盘 QFN，0.5 g
温度	工作和存储均为 -40 ~ +85 °C
供电	主电源 1.75–1.85 V；DB 版另加 0.65–0.83 V
灵敏度	捕获 -147 dBm；跟踪和导航 -165 dBm
定位精度	水平 CEP50 < 1 m
首次定位 (90% @ -130 dBm)	热启动 1 s；冷启动 26 s
接口	第 1 串口：UART、I ² C 或 SPI (SPI 在路线图上)；第 2 串口：I ² C；1PPS
协议和功能	NMEA；本地和服务器 A-GNSS；抗干扰；低功耗模式；固件可升级；扩展星历存储
认证	RoHS、RED

4. 功耗 (@1Hz，早期样品初步数据)

供电方式	捕获	跟踪和导航	休眠 (RTC 模式)
1.8 V 单电源 (DP)	83 mW	90 mW	36 μW
1.8 V + 0.83 V (DB)	64 mW	64 mW	36 μW
1.8 V + 0.7 V (DB，仅 1Hz)	39 mW	40 mW	36 μW

5. 与其他方案对比

	移远 LC79H(AL)	SE873K5-DP	SE873K5-DB (0.7V)
面积	10.1×9.7 ≈ 98 mm ²	7×7 = 49 mm ²	49 mm ² ，外加 DC-DC 和电感
高度	2.4 mm	2.25 mm	2.25 mm
跟踪功耗	59.4 mW	90 mW	40 mW
供电	1.8 V	1.8 V	1.8 V + 0.7 V
资料	公开	官网注册后下载	官网注册后下载

6. Telit 下载区文件清单

地址：<https://www.telit.com/se873K5-d-download-zone/> 除产品简介外，其余文件都要登录 Telit 账号；带 NDA_request 的文件还要另外申请 NDA。

类别	文件名	获取方式
产品简介	TC_SE873K5-D_Product_Brief.pdf	公开（已下载到本文件夹）
用户手册	TC_SE873K5_Product_Family_Hardware_Design_Guide_r6.pdf	需登录
用户手册	TC_V15_Software_User_Guide_r11.pdf	需登录
应用笔记	TC_SE873K5-Dx_HW_Reference_Design_Application_Note_r1.pdf	需登录
应用笔记	TC_Kx_Series_Power_Modes_Application_Modes_r4.pdf	需登录
应用笔记	TC_Kx_Family_I2C_Application_Note_r3.pdf	需登录
应用笔记	TC_Kx_Family_Cold_Start_Aiding_Application_Note_r3.pdf	需登录
应用笔记	TC_Kx_Family_AGNSS_EE_Application_Note_r6.pdf	需登录
应用笔记	TC_K5_Family_EPO_Data_Manager_Core_Library_Application_Note_r5_NDA_request.pdf	需登录 + NDA
应用笔记	TC_Kx_Family_Flashing_Core_Library_Application_Note_r4_NDA_request.pdf	需登录 + NDA
应用笔记	TC_AGNSS_Customer_Distribution_Server_Implementation_r1_NDA_request.pdf	需登录 + NDA
开发套件	TC_SE873K5-D_Product_Family_EVK_User_Guide_r0.pdf	需登录
软件工具	TC_TelitView_Install_2_6_2.zip	需登录
认证文件	TC_SE873K5-DB_SE873K5-DP_EU-DoC.pdf	需登录

画原理图前建议优先获取：Hardware Design Guide r6、HW Reference Design Application Note r1、Power Modes Application Note r4。

7. 参考链接

产品页：<https://www.telit.com/devices/se873k5-d/>

下载区：<https://www.telit.com/se873K5-d-download-zone/>

发布新闻稿：<https://www.telit.com/press/telit-cinterion-expands-next-generation-gnss-portfolio-with-new-dual-band-modules/>

单频版 SE873K5 产品页：<https://www.telit.com/devices/se873k5/>

GPS World 报道：<https://www.gpsworld.com/telit-cinterion-adds-dual-band-l1l5-gnss-modules-for-trackers-and-high-precision-iot/>