MD. HASAN
Sr. Engineer, NOC

এই নির্দেশিকায় **C-DATA FD1616S-B1 OLT** একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে ***configure*** করার প্রক্রিয়া সহজ বাংলায় তুলে ধরা হয়েছে। এতে ***Management IP***, **VLAN**, ***Routing***, ***Uplink***, **DBA** ও ***Traffic Profile***, **ONU** ***Registration*** এবং ***Service Port configuration*** প্রয়োজনীয় ***command*** ও ব্যাখ্যাসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এটি মূলত ***Network Engineer***, ***NOC Engineer***, ***ISP Technician*** ও শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি। এখানে ব্যবহৃত **IP** ও **VLAN** শুধু উদাহরণ; বাস্তব নেটওয়ার্কে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত তথ্য ব্যবহার করতে হবে।

-MD. HASAN

MD. HASAN
Sr. Engineer, NOC

TABLE OF CONTENTS

Step 1: Laptop থেকে **OLT connect** 3
Step 2: Configuration mode 4
Step 3: OLT hostname 4
Step 4: Local MGMT IP 4
Step 5: নতুন **administrator** 5
Step 6: Management services 5
Step 7: VLAN তৈরি 6
Step 8: Production management IP 6
Step 9: Default route 7
Step 10: Retail uplink configure 7
Step 11: Corporate uplink configure 8
Step 12: Uplink-এর অপর পাশ 8
Step 13: Gateway test 9
Step 14: DBA Profile 9
Step 16: VLAN 501 line profile 11
Step 17: PON authentication manual করা 12
Step 18: Unregistered ONU খুঁজে বের করা 12
Step 19: ONU Configuration 12
Step 20: Service-port তৈরি 13
Step 21: ONU status পরীক্ষা 13
Step 22: MAC address পরীক্ষা 14
Step 23: Routing পরীক্ষা 14
Step 25: Configuration যাচাই ও **save** 16

MD. HASAN
Sr. Engineer, NOC

Complete Configuration Guide for the C-DATA OLT: From Initial Setup to Service Deployment

নিচে **C-DATA FD1616S-B1 OLT** একেবারে নতুন অবস্থায় **configure** করার **command** এবং প্রতিটি **command** কী কাজ করে—দুটোই দিলাম।

আমি একটি উদাহরণ **IP** ব্যবহার করছি:

Local OLT IP: 192.168.1.100/24
Laptop IP: 192.168.1.10/24

Production Management VLAN: 112
New OLT IP: 10.49.12.222/30
New Gateway: 10.49.12.221
Retail uplink: XGE 0/0/1
Test customer VLAN: 501
Test GPON port: GPON 1

সতর্কতা: 10.49.12.222/30 এবং 10.49.12.221 **IP** ঠিকানাগুলো শুধু উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনে প্রকৃত **IP** ঠিকানা ব্যবহার করুন।

Step 1: Laptop থেকে OLT connect

Physical connection:

Laptop Ethernet Port
|
| LAN Cable
▼
OLT MGMT Port

Laptop-এ দিন:

IP address: 192.168.1.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: N/A
DNS: N/A

CMD থেকে পরীক্ষা: **ping 192.168.1.100**

এটি কী করে? **Laptop** থেকে 192.168.1.100 **IP-**এর **OLT reachable** কি না পরীক্ষা করে।

Reply এলে **SSH:** **ssh username@192.168.1.100**

অথবা **browser:** **http://192.168.1.100**

Step 2: Configuration mode

OLT-তে **login** করার পর:

```
# enable
# configure terminal
```

কিছু **firmware**-এ:

```
# enable
# config
```

Command	কাজ
enable	**Administrator/privileged mode**-এ যায়
configure terminal	**Configuration mode** চালু করে
config	কিছু **firmware**-এ **configuration mode**-এর সংক্ষিপ্ত **command**

Step 3: OLT hostname

Command:

```
(config)# sysname Ambarkhana_GPON-01
```

Command Explanation:

OLT-এর নাম নির্ধারণ করে। **Monitoring, SSH** এবং **configuration backup**-এ এই নাম দেখা যাবে।

Step 4: Local MGMT IP

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# interface mgmt
Ambarkhana_GPON-01(config-interface-mgmt)# ip address 192.168.1.100 24
Ambarkhana_GPON-01(config-interface-mgmt)# exit
```

Command Explanation:

Command	কাজ
interface mgmt	**Dedicated management port**-এর **configuration**-এ যায়