

SOP: Retur av litiumbatterier

Håndtering av robotgressklippere og øvrige Li-ion produkter (returflyt)

Dokumenttype	Standard Operating Procedure (SOP)
Gyldighet	Hele virksomheten
Omfang	Sjåfør, terminalmottak og mellomlagring i returmiljø
Risikonivå	Kritisk HMS/Sikkerhet

1. Formål

Sikre trygg, ensartet og sporbar håndtering av produkter med litiumbatterier ved retur fra sluttkunde, terminalmottak og mellomlagring. Prosedyren skal redusere brannrisiko, personskade og feil i returflyt.

2. Gjelder for

- Robotgressklippere
- El-sparkesykler
- Andre batteridrevne produkter med Li-ion batteri

3. Returkontroll hos sluttkunde (sjåfør)

Sjåfør skal alltid gjennomføre kort visuell og verbal kontroll før lasting.

GRØNN – NORMAL RETUR	RØD – TAS IKKE MED I RETUR
Eksempler: • Angrerett • Feilbestilling • Normal funksjonsfeil • Ingen synlig skade • Ingen varme/lukt Tiltak: → Tas med til terminal i ordinær returflyt.	Eksempler: • Varm enhet • Røyk/svidd lukt • Oppsvulming • Lekkasje • Branntilløp Tiltak: • Tas ikke med i retur • Avvik loggføres i Goran med bilder og kommentar • Kunde informeres om at sikkerhetsrutine stopper transport

4. Terminalhåndtering – gule bur

- Tillatt i gule bur: ordinære robotgressklippere og normal elektronikkretur uten faresymptomer.
- Behold original emballasje når mulig.
- Ikke overbelast eller stapp bur; sørg for luftsirkulasjon og stabil plassering.
- Unngå slag, klem og annen mekanisk skade under intern transport.
- Rød-returer skal aldri settes i gult bur.

5. Mellomlagring og beredskap

- Plasser retur i definert returmiljø adskilt fra brennbart materiale.
- Ved tegn til varme/røyk/lukt: isoler område, varsle ansvarlig leder og følg lokal beredskapsplan.
- Dokumenter hendelsen med tidspunkt, enhets-ID/ordrenummer og tiltak.

6. Roller og ansvar

Rolle	Ansvar
-------	--------

Sjåfør	Utføre returkontroll hos sluttkunde, stoppe RØD-retur og registrere avvik i Goran.
Terminalpersonell	Motta GRØNN-retur, plassere korrekt i gule bur og sikre forsvarlig håndtering.
Driftsleder	Følge opp avvik, sikre etterlevelse av SOP og iverksette korrigerende tiltak.

Viktig: Ved tvil om batterisikkerhet skal enheten behandles som RØD-retur og ikke transporteres.

Dokumentet er utarbeidet for MAVI Logistikk og kan publiseres i fanen «Rutiner og prosedyrer».