

Totally Integrated Automation Portal

LIST_INSTRUC [FB2]

LIST_INSTRUC Propiedades

General

Nombre	LIST_INSTRUC	Número	2	Tipo	FB	Idioma	AWL
Numeración	automática						

Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizada					

Nombre	Tipo de datos	Offset	Valor predet.	Accesible desde HMI	Visible en HMI	Valor de ajuste	Comentario
Input							
Output							
InOut							
Static							
Temp							
Constant							

Segmento 1: GRUPO 1

0001

A

"START"

0002

A

"B0 "

0003

O

"K1 "

0004

AN

"K2 "

0005

=

"K1 "

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"B0"	%I124.3	Bool	
"K1"	%M0.0	Bool	
"K2"	%M0.1	Bool	
"START"	%I124.0	Bool	

Segmento 2: GRUPO 2

Totally Integrated Automation Portal			
0001	A	"A1 "	
0002	A	"K1 "	
0003	O	"K2 "	
0004	AN	"K3 "	
0005	=	"K2 "	
Símbolo		Dirección	Tipo Comentario
"A1"		%I124.2	Bool
"K1"		%M0.0	Bool
"K2"		%M0.1	Bool
"K3"		%M0.2	Bool
Segmento 3: GRUPO 3			
0001	A	"B1 "	
0002	A	"K2 "	
0003	O	"K3 "	
0004	AN	"K4 "	
0005	=	"K3 "	
Símbolo		Dirección	Tipo Comentario
"B1"		%I124.4	Bool
"K2"		%M0.1	Bool
"K3"		%M0.2	Bool
"K4"		%M0.3	Bool
Segmento 4: GRUPO 4			
0001	A	"A0 "	
0002	A	"K3 "	
0003	O	"K4 "	
0004	AN	"K1 "	
0005	=	"K4 "	
Símbolo		Dirección	Tipo Comentario
"A0"		%I124.1	Bool
"K1"		%M0.0	Bool
"K3"		%M0.2	Bool

Totally Integrated Automation Portal				
Símbolo		Dirección	Tipo	Comentario
"K4"		%M0.3	Bool	
Segmento 5: SALIDA Y1				
0001	A	"K1 "		
0002	=	"Y1 "		
0003				
Símbolo		Dirección	Tipo	Comentario
"K1"		%M0.0	Bool	
"Y1"		%Q124.0	Bool	
Segmento 6: SALIDA Y2				
0001	A	"K3 "		
0002	=	"Y2 "		
0003				
Símbolo		Dirección	Tipo	Comentario
"K3"		%M0.2	Bool	
"Y2"		%Q124.1	Bool	
Segmento 7: SALIDA Y3				
0001	A	"K2 "		
0002	=	"Y3 "		
0003				
Símbolo		Dirección	Tipo	Comentario
"K2"		%M0.1	Bool	
"Y3"		%Q124.2	Bool	
Segmento 8: SALIDA Y4				
0001	A	"K4 "		

Totally Integrated Automation Portal														
<div>0002 = "Y4 "</div> <div>0003</div>														
<table><tr><th>Símbolo</th><th>Dirección</th><th>Tipo</th><th>Comentario</th></tr><tr><td>"K4"</td><td>%M0.3</td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>"Y4"</td><td>%Q124.3</td><td>Bool</td><td></td></tr></table>			Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario	"K4"	%M0.3	Bool		"Y4"	%Q124.3	Bool	
Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario											
"K4"	%M0.3	Bool												
"Y4"	%Q124.3	Bool												