

ORDRSP Anwendungshandbuch

Version:	1.1b
Stand MIG:	1.4c
Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	5
2	Aufbau des Dokumentes.....	5
3	Übersicht der Pakete in der ORDRSP	5
4	Anwendungsübersichten	7
4.1	Geschäftsdatenanfrage	7
4.1.1	Erläuterung.....	7
4.1.2	Ablehnung der Anfrage zur Übermittlung von Stammdaten	7
4.1.3	Ablehnung der Anfrage zur Übermittlung von Werten	9
4.1.4	Ablehnung der Anfrage von Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl	11
4.1.5	Ablehnung der Anfrage des MSB Gas	13
4.2	Mehr-/Mindermengenabrechnung, Ablehnung der Anforderung der Allokationsliste	15
4.3	Sperrung / Entsperrung.....	17
4.3.1	Bestätigung bzw. Ablehnung des Auftrags bzw. der Anfrage.....	17
4.3.2	Bestätigung bzw. Ablehnung der Stornierung	21
4.4	Bestellung einer Konfiguration	23
4.4.1	Erläuterung.....	23
4.4.2	Mitteilung zur Bestellung einer Konfiguration	23
4.4.3	Mitteilung zur Änderung einer Zählzeitdefinition	25
4.4.4	Mitteilung zur Änderung.....	27
4.4.5	Mitteilung zur Konfigurationsänderung.....	29
4.4.6	Mitteilung zur Änderung Prognosegrundlage	31
4.5	Ablehnung der Reklamation einer Definition	33
4.6	Mitteilung zur Beendigung einer Konfiguration	36
4.7	Mitteilung zur Reklamation einer Konfiguration	38
4.8	Ablehnung der Reklamation von Werten	40
4.9	Geräteübernahme.....	43
4.9.1	Erläuterung.....	43
4.9.2	Antwort Bestellung Geräteübernahmeangebot	43
4.10	Antwort Gerätewechselabsicht	46

4.11	Antwort Weiterverpflichtung.....	49
4.12	Antwort Beauftragung Änderung der Technik der Lokation (Messlokationsänderung)	51
4.13	Ablehnung Anforderung von Werten	56
4.14	Antwort auf Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF.....	58
4.15	Bestätigung und Ablehnung einer Bestellung/Abbestellung bzw. Stornierung ESA.....	61
4.16	Bearbeitungsstand zur Bestellung Änderung von Abrechnungsdaten	65
5	Anwendungsübersicht MaBiS.....	67
6	Anwendungsübersicht HKN-R	69
6.1	Erläuterung.....	69
6.2	Antwort auf Anforderung	69
7	Änderungshistorie	72

1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Marktes und fokussiert sich auf die Anforderungen der GPKE, GeLi Gas, WiM, MaBiS der Bundesnetzagentur, sowie der Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Minderungen Strom und Gas, den Sperrprozessen Gas, den Prozessen zum Informationsaustausch zwischen Netzbetreiber und Herkunftsnachweisregister (HKN-R) des Umweltbundesamts (UBA) und stellt die Beschreibung der Anwendung der ORDRSP-Nachrichtenbeschreibung dar. Die Nachricht ORDRSP wird entsprechend den Anforderungen der Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.

In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der ORDRSP zur GPKE, GeLi Gas, WiM, MaBiS der Bundesnetzagentur, sowie der Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Minderungen Strom und Gas, den Sperrprozessen Gas, den Prozessen zum Informationsaustausch zwischen Netzbetreiber und Herkunftsnachweisregister (HKN-R) des Umweltbundesamts (UBA) dargestellt.

In der EDIFACT-Kommunikation mit dem Umweltbundesamt (UBA) wird als MP-ID für das UBA die GLN 4399902157025 genutzt. Aufgrund der expliziten Zuordnung und der speziellen Rolle erfolgt keine Aufnahme in der Codenummerndatenbank des BDEW.

Herkunftsnachweise werden für Strommengen ausgestellt, die mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt wurden. Somit sind die Anwendungsfälle mit der Kommunikation des UBA ausschließlich für Strom-Netzbetreiber und das UBA relevant.

Die Ausprägung der Nachrichten im Geschäftsdatenanfrage dient in allen Prozessen ausschließlich der Anfrage zur Übermittlung von Geschäftsdaten und deren Beantwortung. Sie dient an dieser Stelle nicht der Beauftragung zur Erhebung der Daten.

Die Nachrichten werden durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der ORDRSP

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.
[2P]	[49]	[49] nur, wenn in ursprünglicher Nachricht IMD++Z60 (Abbestellung Messprodukt mit Zählzeitdefinition des LF) vorhanden war
[3P]	[3] $\wedge$ [4]	[3] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
		[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden
[4P]	[3] $\wedge$ [14]	[3] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden
[5P]	[5] $\wedge$ [15]	[5] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden [15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden
[6P]	[5] $\wedge$ [14]	[5] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden
[7P]	[492]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
[8P]	[493]	[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas

4 Anwendungsübersichten

4.1 Geschäftsdatenanfrage

4.1.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Geschäftsdatenanfrage sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.1.2 Ablehnung der Anfrage zur Übermittlung von Stammdaten

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung der Anfrage Stammdaten NB an LF, MSB 19101	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z14 Stammdaten der Markt- oder Messlokation	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [521]	[521] Hinweis: Wert aus BGM+Z14/Z61/Z62 DE1004 der ORDERS, mit der die Anforderung von Stammdaten erfolgt ist
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19101 Ablehnung Anfrage Stammdaten	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung der Anfrage Stammdaten NB an LF, MSB 19101	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2	AJT	1082	E_0441 EBD Nr. E_0441	X [4] ∧ [492]	[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden [492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom [493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
			E_0443 EBD Nr. E_0443	X [14] ∧ [493]	
			E_3004 EBD Nr. E_3004	X [14]	
			G_0049 Codeliste Gas Nr. G_0049	X [4] ∧ [493]	
MP-ID Absender					
SG3					Muss
SG3	NAD	00017			Muss
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Empfänger					
SG3					Muss
SG3	NAD	00020			Muss
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS					Muss
UNS		00029			
UNS		0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT					Muss
UNT		00032			
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.1.3 Ablehnung der Anfrage zur Übermittlung von Werten

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Ablehnung der Anfrage Werte MSB an LF (Strom), NB an LF (Gas) 19102	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH	00001		Muss	
UNH 0062		Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065		ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D	Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A	Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN	UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht				
BGM	00002		Muss	
BGM 1001	7	Prozessdatenbericht	X	
	Z28	Energiemenge und Leistungsmaximum	X	
	Z48	Lastgang Marktlokation, Tranche	X	
BGM 1004		Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum				
DTM	00003		Muss	
DTM 2005	137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung				
IMD	00010		Muss [1]	[1] Wenn BGM+7 vorhanden
IMD 7081	Z11	Lastgangdaten	X	
	Z12	Zählerstände	X	
	Z35	Energiemenge Einzelwert	X	
Referenz Nachrichtennummer				
SG1			Muss	
SG1 RFF	00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON	Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154		Referenz Nachrichtennummer	X [522]	[522] Hinweis: Wert aus BGM+7/Z28/Z48 DE1004 der ORDERS, mit der die Anforderung von Werten erfolgt ist.
Prüfidentifikator				
SG1			Muss	
SG1 RFF	00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13	Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19102	Ablehnung Anfrage Werte	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung				
SG2			Muss	
SG2 AJT	00015		Muss	
SG2 AJT 4465		Code des Prüfschritts	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung der Anfrage Werte MSB an LF (Strom), NB an LF (Gas)	Bedingung
			Kommunikation von		
			Prüfidentifikator	19102	
SG2	AJT	1082	E_0442 EBD Nr. E_0442	X [492]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom [493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
			G_0050 Codeliste Gas Nr. G_0050	X [493]	
MP-ID Absender					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS 00029				Muss	
UNS	0081		S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT 00032				Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.1.4 Ablehnung der Anfrage von Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung der Anfrage Brennwert / Zustandszahl	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 19103	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	7 Prozessdatenbericht	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
IMD 00010		Muss	
IMD 7081	Z10 Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [523]	[523] Hinweis: Wert aus BGM+7 DE1004 der ORDERS, mit der die Anforderung Anforderung von Brennwert und Zustandszahl erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19103 Ablehnung Brennwert und Zustandszahl	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	G_0015 Codeliste Gas Nr. G_0015	X	
MP-ID Absender			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Ablehnung der Anfrage Brennwert / Zustandszahl	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an LF 19103	
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [29]	[29] MP-ID nur aus Sparte Gas
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Empfänger						
SG3	NAD	00020			Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [29]	[29] MP-ID nur aus Sparte Gas
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Abschnitts-Kontrollsegment						
	UNS	00029			Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT	00032			Muss	
	UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
	UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.1.5 Ablehnung der Anfrage des MSB Gas

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung der Anfrage vom MSB Gas NB (Strom) an MSB (Gas) 19104	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z14 Stammdaten der Markt- oder Messlokation	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [524]	[524] Hinweis: Wert aus BGM+Z14 DE1004 der ORDERS, mit der die Anfrage vom MSB Gas erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19104 Ablehnung Anfrage vom MSB Gas	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0443 EBD Nr. E_0443	X	
MP-ID Absender			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	
SG3 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3 NAD 3039	MP-ID	X [30] $\wedge$ [32]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom [32] MP-ID mit Rolle NB

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung der Anfrage vom MSB Gas NB (Strom) an MSB (Gas) 19104	Bedingung
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Ansprechpartner					
SG6					Muss
SG6	CTA	00018			Muss
SG6	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG6	CTA	3412	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung					
SG6					Muss
SG6	COM	00019			
SG6	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939] [50]) ∨ ([940] [51]))) ∧ [540]	[50] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [51] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG6	COM	3155	EM Elektronische Post FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger					
SG3					Muss
SG3	NAD	00020			Muss
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [29] ∧ [31]	[29] MP-ID nur aus Sparte Gas [31] MP-ID mit Rolle MSB
SG3	NAD	3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS					Muss
UNS	0081		S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT					Muss
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.2 Mehr-/Mindermengenabrechnung, Ablehnung der Anforderung der Allokationsliste

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung der Anforderung Allokationsliste NB an LF 19110	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z24 Allokationsliste (MMMA)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Abonnement			
IMD 00009		Muss	
IMD 7081	Z01 Start Abo	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [525]	[525] Hinweis: Wert aus BGM+Z24 DE1004 der ORDERS, mit der die Anforderung Allokationsliste erfolgt ist
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19110 Ablehnung Allokationsliste	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	G_0001 Codeliste Gas Nr. G_0001	X	
MP-ID Absender			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	
SG3 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung der Anforderung Allokationsliste NB an LF 19110	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [29]	[29] MP-ID nur aus Sparte Gas
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [29]	[29] MP-ID nur aus Sparte Gas
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS				Muss	
UNS		00029			
UNS		0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT				Muss	
UNT		00032			
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.3 Sperrung / Entsperrung

4.3.1 Bestätigung bzw. Ablehnung des Auftrags bzw. der Anfrage

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung g Sperr- /Entsperr- auftrag NB an LF 19116	Ablehnung Sperr- /Entsperr- auftrag NB an LF 19117	Bestätigung g Anfrage Sperrung MSB an NB 19118	Ablehnung Anfrage Sperrung MSB an NB 19119	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment						
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	
UNH 0065	ORDRS Bestellantwort	X	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	
Beginn der Nachricht						
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	Z51 Sperrung	X	X	X	X	
	Z52 Entsperrung	X	X			
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	X	
Nachrichtendatum						
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZ ZZ	X	X	X	X	
Referenz Nachrichtennummer						
SG1		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	X [529]	X [529]	X [529]	[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS
Prüfidentifikator						
SG1		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestätigen g Sperr- /Entsperr- auftrag NB an LF 19116	Ablehnung Sperr- /Entsperr- auftrag NB an LF 19117	Bestätigen g Anfrage Sperrung MSB an NB 19118	Ablehnung Anfrage Sperrung MSB an NB 19119	Bedingung
SG1	RFF	1154	19116 Bestätigung Sperr- /Entsperrauftrag	X				
			19117 Ablehnung Sperr- /Entsperrauftrag		X			
			19118 Bestätigung Anfrage Sperrung			X		
			19119 Ablehnung Anfrage Sperrung				X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung SG2				Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2	AJT	00015						
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts	X [17]	X [18]	X [17]	X [18]	[17] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Zustimmung zugeordnet sein [18] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet sein
SG2	AJT	1082	E_0470 EBD Nr. E_0470	X [24] $\wedge$ [492]	X [24] $\wedge$ [492]			[24] Wenn BGM+Z51 vorhanden
			E_0488 EBD Nr. E_0488			X [492]	X [492]	[25] Wenn BGM+Z52 vorhanden
			E_0497 EBD Nr. E_0497	X [25] $\wedge$ [492]	X [25] $\wedge$ [492]			[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
			E_1000 EBD Nr. E_1000	X [24] $\wedge$ [493]	X [24] $\wedge$ [493]			[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
			E_1001 EBD Nr. E_1001			X [493]	X [493]	
			E_1004 EBD Nr. E_1004	X [25] $\wedge$ [493]	X [25] $\wedge$ [493]			
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise) SG2								
SG2	FTX	00016			Muss [27] $\vee$ [28] $\vee$ [44]		Muss [33] $\vee$ [43]	[27] Wenn AJT+A05+E_0470 vorhanden [28] Wenn AJT+A99 vorhanden [33] Wenn AJT+A02/A03+E_0488 vorhanden [43] Wenn AJT+A02/A03+E_1001 vorhanden [44] Wenn AJT+A05+E_1000 vorhanden
SG2	FTX	4451	AAP Antwort (Freier Text)		X		X	
SG2	FTX	4440	Freier Text		X		X	
MP-ID Absender SG3				Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG3	NAD	00017						

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestätigung g Sperr- /Entsperr- auftrag	Ablehnung Sperr- /Entsperr- auftrag	Bestätigung g Anfrage Sperrung	Ablehnung Anfrage Sperrung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an LF 19116	NB an LF 19117	MSB an NB 19118	MSB an NB 19119	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenausstell er bzw. -absender	X	X	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	
MP-ID Empfänger								
SG3	NAD	00020		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfän ger	X	X	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	
Währungsangaben								
SG8	CUX	00023		Soll ([11] V [45]) ∧ [12]				[11] Wenn AJT+A09+E_0470 vorhanden [12] Wenn der NB eine unverbindliche Preisinformation angeben kann [45] Wenn AJT+A09+E_1000 vorhanden
SG8	CUX	00023		Muss				
SG8	CUX	6347	2 Referenzwährung	X				
SG8	CUX	6345	EUR Euro	X				
SG8	CUX	6343	9 Auftragswährung	X				
Positionsdaten								
SG27	LIN	00024		Muss ([11] V [45]) ∧ [2036]				[11] Wenn AJT+A09+E_0470 vorhanden [45] Wenn AJT+A09+E_1000 vorhanden [2036] Pro Nachricht ist die SG27 genau einmal anzugeben
SG27	LIN	00024		Muss				
SG27	LIN	1082	Positionsnummer	X [903]				[903] Format: Möglicher Wert: 1

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung g Sperr- /Entsperr- auftrag NB an LF 19116	Ablehnung Sperr- /Entsperr- auftrag NB an LF 19117	Bestätigung g Anfrage Sperrung MSB an NB 19118	Ablehnung Anfrage Sperrung MSB an NB 19119	Bedingung
Besondere Sachverhalte zur Sperrung (nicht pauschal im Preisblatt abgebildet)						
SG27						
SG27 FTX 00025		Muss				
SG27 FTX 4451	ABO Information über Abweichung	X				
SG27 FTX 4440	Freier Text	X				
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS 00029		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	X	X	
Mindestbetrag (netto) der Kosten einer Sperrung						
MOA 00030		Muss [37]				
						[37] Wenn in dieser Nachricht das SG8 CUX+2 vorhanden
MOA 5025	Z02 Mindestbetrag	X				
MOA 5004	Geldbetrag	X [902] ∧ [930]				
						[902] Format: Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen
Höchstbetrag (netto) der Kosten einer Sperrung						
MOA 00031		Muss [37]				
						[37] Wenn in dieser Nachricht das SG8 CUX+2 vorhanden
MOA 5025	Z03 Höchstbetrag	X				
MOA 5004	Geldbetrag	X [902] ∧ [930]				
						[902] Format: Format: Möglicher Wert: ≥ 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen
Nachrichten-Endesegment						
UNT 00032		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	

4.3.2 Bestätigung bzw. Ablehnung der Stornierung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung Stornierung Sperr-/Entsperr- auftrag NB an LF 19128	Ablehnung Stornierung Sperr-/Entsperr- auftrag NB an LF 19129	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z51 Sperrung	X	X	
	Z52 Entsperrung	X	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Referenz einer vorangegangenen Nachricht				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00012		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz einer vorangegangenen Nachricht	X ([24] $\wedge$ [533]) $\vee$ ([25] $\wedge$ [534])	X ([24] $\wedge$ [533]) $\vee$ ([25] $\wedge$ [534])	[24] Wenn BGM+Z51 vorhanden [25] Wenn BGM+Z52 vorhanden [533] Hinweis: Wert aus BGM+Z51 DE1004 der ORDCHG [534] Hinweis: Wert aus BGM+Z52 DE1004 der ORDCHG
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG1 RFF 1154	19128 Bestätigung Stornierung Sperr-/Entsperrauftrag	X		
	19129 Ablehnung Stornierung Sperr-/Entsperrauftrag		X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Bestätigung Stornierung Sperr-/Entsperr- auftrag NB an LF 19128 Muss	Ablehnung Stornierung Sperr-/Entsperr- auftrag NB an LF 19129 Muss	Bedingung
SG2	Kommunikation von Prüfidentifikator		Muss	Muss	
SG2 AJT	00015		Muss	Muss	
SG2 AJT	4465	Code des Prüfschritts	X [17]	X [18]	[17] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Zustimmung zugeordnet sein [18] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet sein
SG2 AJT	1082	E_0468 EBD Nr. E_0468 E_1006 EBD Nr. E_1006	X [492] X [493]	X [492] X [493]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom [493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
MP-ID Absender					
SG3			Muss	Muss	
SG3 NAD	00017		Muss	Muss	
SG3 NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3 NAD	3039	MP-ID	X	X	
SG3 NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X X	X X X	
MP-ID Empfänger					
SG3			Muss	Muss	
SG3 NAD	00020		Muss	Muss	
SG3 NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3 NAD	3039	MP-ID	X	X	
SG3 NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X X	X X X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS	00029		Muss	Muss	
UNS	0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT	00032		Muss	Muss	
UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

4.4 Bestellung einer Konfiguration

4.4.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Bestellung einer Konfiguration sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.4.2 Mitteilung zur Bestellung einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Mitteilung zur Bestellung Konfiguration	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB, LF, MSB 19132	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z73 Bestellung einer Konfiguration	X	
	Z74 Bestellung eines Angebots einer Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [539]	[539] Hinweis: Wert aus BGM+Z73/Z74 DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung der Konfiguration erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19132 Mitteilung zur Bestellung Änderung einer Konfiguration	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Mitteilung zur Bestellung Konfiguration MSB an NB, LF, MSB 19132	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG2	AJT	00015		Muss	
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2	AJT	1082	E_0526 EBD Nr. E_0526 E_0527 EBD Nr. E_0527 E_0533 EBD Nr. E_0533	X [15] X [14] X [4]	[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden [15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)					
SG2					
SG2	FTX	00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2	FTX	4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2	FTX	4440	Freier Text	X	
MP-ID Absender					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS				Muss	
UNS	0081		S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT				Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.4.3 Mitteilung zur Änderung einer Zählzeitdefinition

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Mitteilung zur Änderung Zählzeitdefinition NB, MSB an LF 19124	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z56 Änderung individueller Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19124 Mitteilung zur Änderung Zählzeitdefinition	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0523 EBD Nr. E_0523 E_0533 EBD Nr. E_0533	X [3] X [10]	[3] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden [10] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle MSB vorhanden
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2			
SG2 FTX 00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2 FTX 4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2 FTX 4440	Freier Text	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Mitteilung zur Änderung Zählzeitdefinition NB, MSB an LF 19124	Bedingung
MP-ID Absender SG3					Muss	
SG3	NAD	00017			Muss	
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger SG3					Muss	
SG3	NAD	00020			Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment						
	UNS	00029			Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT	00032			Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	

4.4.4 Mitteilung zur Änderung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Mitteilung zur Änderung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB 19120	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z68 Änderung	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19120 Mitteilung zur Änderung	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0526 EBD Nr. E_0526	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2			
SG2 FTX 00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2 FTX 4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2 FTX 4440	Freier Text	X	
MP-ID Absender			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Mitteilung zur Änderung MSB an NB 19120	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS 00029				Muss	
UNS	0081		S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT 00032				Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.4.5 Mitteilung zur Konfigurationsänderung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Mitteilung zur Konfigurations- änderung MSB an MSB 19127	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z31 Änderung Gerätekonfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19127 Mitteilung zur Konfigurationsänderung	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0527 EBD Nr. E_0527 E_0539 EBD Nr. E_0539	X [1P0..1] X [2P0..1]	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2 FTX 00016			
SG2 FTX 4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2 FTX 4440	Freier Text	X	
MP-ID Absender			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Mitteilung zur Konfigurations- änderung MSB an MSB 19127	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG3				Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS		00029		Muss	
UNS	0081		S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT		00032		Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.4.6 Mitteilung zur Änderung Prognosegrundlage

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Mitteilung zur Änderung Prognosegrundlage NB an LF 19121	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z30 Änderung Prognosegrundlage	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19121 Mitteilung zur Änderung Prognosegrundlage	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0523 EBD Nr. E_0523	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2			
SG2 FTX 00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2 FTX 4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2 FTX 4440	Freier Text	X	
MP-ID Absender			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Mitteilung zur Änderung Prognosegrundlage NB an LF 19121	Bedingung
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Empfänger					
SG3	NAD	00020		Muss Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
	UNS	00029		Muss	
	UNS	0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
	UNT	00032		Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.5 Ablehnung der Reklamation einer Definition

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung Reklamation einer Definition NB an LF, MSB	Bedingung
	Kommunikation von		
	Prüfidentifikator	LF an MSB, NB 19123	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z55 Reklamation der Übersicht der Definitionen oder einer Definition	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS
Referenz einer vorangegangenen Nachricht			
SG1		Muss [66] ∨ [67] ∨ [68] ∨ [69]	[66] wenn SG2 AJT+A01/A02/A03+E_0544 vorhanden [67] wenn SG2 AJT+A01/A02/A03+E_0545 vorhanden [68] wenn SG2 AJT+A02/A03+E_0546 vorhanden [69] wenn SG2 AJT+A01/A02/A03+E_0547 vorhanden
SG1 RFF 00012		Muss	
SG1 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung Reklamation einer Definition NB an LF, MSB	Bedingung
			Kommunikation von		
			Prüfidentifikator	LF an MSB, NB 19123	
SG1	RFF	1154	Referenz einer vorangegangenen Nachricht	$X ([60] \wedge [63]) \vee ([61] \wedge [64]) \vee ([62] \wedge [65])$	[60] wenn es sich bei der Reklamation um die Reklamation der Übersicht der Zählzeitdefinitionen handelte [61] wenn es sich bei der Reklamation um die Reklamation der Übersicht der Schaltzeitdefinitionen handelte [62] wenn es sich bei der Reklamation um die Reklamation der Übersicht der Leistungskurvendefinitionen handelte [63] Dokumentennummer aus BGM+Z60 DE1004 der UTILTS [64] Dokumentennummer aus BGM+Z78 DE1004 der UTILTS [65] Dokumentennummer aus BGM+Z79 DE1004 der UTILTS
Referenz Vorgangsnummer SG1				Muss [56] $\vee$ [57] $\vee$ [58] $\vee$ [59]	[56] wenn SG2 AJT+A02/A03/A06/A07/A10/A11+E_05 48 vorhanden [57] wenn SG2 AJT+A02/A03/A06/A07/A10/A11+E_05 49 vorhanden [58] wenn SG2 AJT+A02/A03/A06/A07+E_0550 vorhanden [59] wenn SG2 AJT+A02/A03/A06/A07/A10/A11+E_05 51 vorhanden
SG1	RFF	00013		Muss	
SG1	RFF	1153	TN Transaktions- Referenznummer	X	
SG1	RFF	1154	Referenz Vorgangsnummer	$X ([70] \wedge [53]) \vee ([71] \wedge [54]) \vee ([52] \wedge [55])$	[52] wenn es sich bei der Reklamation um die Reklamation der ausgerollten Leistungskurvendefinitionen handelte [53] Vorgangsnummer aus IDE DE7402 der UTILTS mit BGM+Z59 [54] Vorgangsnummer aus IDE DE7402 der UTILTS mit BGM+Z80 [55] Vorgangsnummer aus IDE DE7402 der UTILTS mit BGM+Z81 [70] wenn es sich bei der Reklamation um die Reklamation der ausgerollten Zählzeitdefinitionen handelte [71] wenn es sich bei der Reklamation um die Reklamation der ausgerollten Schaltzeitdefinitionen handelte
Prüfidentifikator SG1				Muss	
SG1	RFF	00014		Muss	
SG1	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	19123 Ablehnung der Reklamation einer Definition	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung SG2				Muss	
SG2	AJT	00015		Muss	
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung Reklamation einer Definition	Bedingung	
			Kommunikation von	NB an LF, MSB		
				LF an MSB, NB		
			Prüfidentifikator	19123		
SG2	AJT	1082	E_0544	EBD Nr. E_0544	X [3P0..1]	
			E_0545	EBD Nr. E_0545	X [4P0..1]	
			E_0546	EBD Nr. E_0546	X [5P0..1]	
			E_0547	EBD Nr. E_0547	X [6P0..1]	
			E_0548	EBD Nr. E_0548	X [3P0..1]	
			E_0549	EBD Nr. E_0549	X [4P0..1]	
			E_0550	EBD Nr. E_0550	X [5P0..1]	
			E_0551	EBD Nr. E_0551	X [6P0..1]	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)						
SG2						
SG2	FTX	00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden	
SG2	FTX	4451	AAP	Antwort (Freier Text)	X	
SG2	FTX	4440	Freier Text		X	
MP-ID Absender						
SG3						
SG3	NAD	00017		Muss		
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger						
SG3						
SG3	NAD	00020		Muss		
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS						
	UNS	00029		Muss		
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT						
	UNT	00032		Muss		
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	

4.6 Mitteilung zur Beendigung einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Mitteilung zur Beendigung Konfiguration	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an NB, LF, MSB 19131	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z72 Beendigung einer Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [537]	[537] Hinweis: Wert aus BGM+Z72 DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung Beendigung der Konfiguration erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19131 Antwort auf Bestellung Beendigung einer Konfiguration	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0538 EBD Nr. E_0538 E_0539 EBD Nr. E_0539 E_0540 EBD Nr. E_0540	X [15] X [14] X [4]	[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden [15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Mitteilung zur Beendigung Konfiguration MSB an NB, LF, MSB 19131	Bedingung
SG2	FTX	00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2	FTX	4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2	FTX	4440	Freier Text	X	
MP-ID Absender					
SG3	NAD	00017		Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger					
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
	UNS	00029		Muss	
	UNS	0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
	UNT	00032		Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.7 Mitteilung zur Reklamation einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bearbeitungsstand	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	Reklamation Konfiguration MSB an NB, LF, MSB 19130	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z76 Reklamation einer Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
geplanter Behebungszeitpunkt			
DTM 00006		Muss [46] ∨ [47] ∨ [48]	[46] Wenn AJT+A06+E_0552 vorhanden [47] Wenn AJT+A06+E_0553 vorhanden [48] Wenn AJT+A06+E_0554 vorhanden
DTM 2005	292 Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [538]	[538] Hinweis: Wert aus BGM+Z76 DE1004 der ORDERS, mit der die Reklamation der Konfiguration erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19130 Bearbeitungsstand zur Reklamation einer Konfiguration	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bearbeitungsstand	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	Reklamation Konfiguration MSB an NB, LF, MSB 19130	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0552 EBD Nr. E_0552	X [15]	[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden
	E_0553 EBD Nr. E_0553	X [4]	[14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden
	E_0554 EBD Nr. E_0554	X [14]	[15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2			
SG2 FTX 00016		Muss [72] ∨ [73] ∨ [74]	[72] wenn AJT+A04+E_0552 vorhanden [73] wenn AJT+A04+E_0553 vorhanden [74] wenn AJT+A04+E_0554 vorhanden
SG2 FTX 4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2 FTX 4440	Freier Text	X	
MP-ID Absender			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	
SG3 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3 NAD 3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger			
SG3		Muss	
SG3 NAD 00020		Muss	
SG3 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3 NAD 3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment			
UNS		Muss	
UNS 00029			
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT		Muss	
UNT 00032			
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.8 Ablehnung der Reklamation von Werten

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Ablehnung Reklamation MSB an LF, NB, ÜNB, MSB (Strom)	Bedingung
	Prüfidentifikator	19114	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z34 Reklamation von Werten	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
IMD 00010		Muss	
IMD 7081	Z11 Lastgangdaten	X	
	Z12 Zählerstände	X	
	Z35 Energiemenge Einzelwert	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [527]	[527] Hinweis: Wert aus BGM+Z34 DE1004 der ORDERS, mit der die Reklamation von Werten erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19114 Ablehnung der Reklamation von Werten	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von		Ablehnung Reklamation MSB an LF, NB, ÜNB, MSB (Strom) 19114	Bedingung
SG2	AJT	1082	S_0076	Codeliste Strom Nr. S_0076	X [15]	[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden [15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden [16] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle ÜNB vorhanden
			S_0077	Codeliste Strom Nr. S_0077	X [14]	
			S_0078	Codeliste Strom Nr. S_0078	X [4]	
			S_0079	Codeliste Strom Nr. S_0079	X [16]	
MP-ID Absender						
SG3	NAD	00017			Muss	
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Ansprechpartner						
SG6	CTA	00018			Muss	
SG6	CTA	3139	IC	Informationskontakt	X	
SG6	CTA	3412	Kontakt		X	
Kommunikationsverbindung						
SG6	COM	00019			Muss	
SG6	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation		X ((([939] [50]) ∨ ([940] [51]))) ∧ [540]	[50] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [51] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG6	COM	3155	EM	Elektronische Post	X [1P0..1]	
			FX	Telefax	X [1P0..1]	
			TE	Telefon	X [1P0..1]	
			AJ	weiteres Telefon	X [1P0..1]	
			AL	Handy	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger						
SG3	NAD	00020			Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment						
	UNS	00029			Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT	00032			Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Ablehnung Reklamation MSB an LF, NB, ÜNB, MSB (Strom) 19114	Bedingung
UNT 0074	Prüfidentifikator Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.9 Geräteübernahme

4.9.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Geräteübernahme sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.9.2 Antwort Bestellung Geräteübernahmeangebot

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung Bestellung MSBA an MSBN 19001	Ablehnung Bestellung MSBA an MSBN 19002	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator				
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z10 Geräteübernahme	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Ausführungsdatum				
DTM 00004		Muss	Muss	
DTM 2005	203 Ausführungsdatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB3]	X [UB3]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Referenz Nachrichtennummer				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [518]	X [518]	[518] Hinweis: Wert aus BGM+Z10 DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung erfolgt ist
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestätigung Bestellung MSBA an MSBN 19001	Ablehnung Bestellung MSBA an MSBN 19002	Bedingung
SG1	RFF	1154	19001 Bestellbestätigung 19002 Ablehnung der Bestellung	X	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung						
SG2				Muss	Muss	
SG2	AJT	00015		Muss	Muss	
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts	X	X	
SG2	AJT	1082	G_0061 Codeliste Gas Nr. G_0061 G_0074 Codeliste Gas Nr. G_0074 S_0067 Codeliste Strom Nr. S_0067 S_0068 Codeliste Strom Nr. S_0068	X [493] X [492]	X [493]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom [493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
MP-ID Absender						
SG3				Muss	Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X X	X X	
Ansprechpartner						
SG6				Muss	Muss	
SG6	CTA	00018		Muss	Muss	
SG6	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	
SG6	CTA	3412	Kontakt	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme
Kommunikationsverbindung						
SG6				Muss	Muss	
SG6	COM	00019				
SG6	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939] [50]) ∨ ([940] [51])) ∧ [540])	X ((([939] [50]) ∨ ([940] [51])) ∧ [540])	[50] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [51] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG6	COM	3155	EM Elektronische Post FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bestätigung Bestellung	Ablehnung Bestellung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		MSBA an MSBN 19001	MSBA an MSBN 19002	
MP-ID Empfänger							
SG3					Muss	Muss	
SG3	NAD	00020			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Positionsdaten							
SG27					Soll [84] ^ [2036]		[84] Wenn es sich bei dem Angebot für das die Bestellbestätigung übermittelt wird, um ein Geräteübernahmeangebot eines Smartmeter-Gateways handelt. [2036] Pro Nachricht ist die SG27 genau einmal anzugeben
SG27	LIN	00024			Muss		
SG27	LIN	1082	Positionsnummer		X		
IP-Adresse des Absenders							
SG27					Muss		
SG27	FTX	00026			Muss		
SG27	FTX	4451	Z27	IP-Adresse des Absenders	X		
SG27	FTX	4440	IP-Adresse des Absenders		X		
IP-Range des Absenders							
SG27					Muss		
SG27	FTX	00027			Muss		
SG27	FTX	4451	Z28	IP-Range des Absenders	X		
SG27	FTX	4440	untere Grenze der IP-Range des Absenders		X		
SG27	FTX	4440	obere Grenze der IP-Range des Absenders		X		
APN-Kommunikationsdaten-Zugriffsparameter							
SG27					Muss		
SG27	FTX	00028			Muss		
SG27	FTX	4451	Z33	APN-Kommunikationsdaten-Zugriffsparameter	X		
SG27	FTX	4440	APN-Name		X		
SG27	FTX	4440	User		X		
SG27	FTX	4440	Password		X		
Abschnitts-Kontrollsegment							
UNS					Muss	Muss	
	UNS	00029			Muss	Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment							
UNT					Muss	Muss	
	UNT	00032			Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	X	

4.10 Antwort Gerätewechselabsicht

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung Geräte- wechsel- absicht MSBA an MSBN 19015	Ablehnung Geräte- wechsel- absicht MSBA an MSBN 19016	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z13 Gerätewechselabsicht	X	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Referenz Nachrichtennummer				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [535]	X [535]	[535] Hinweis: Wert aus BGM+Z13 DE1004 der ORDERS, mit der die Ankündigung Gerätewechselabsicht erfolgt ist.
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG1 RFF 1154	19015 Bestätigung Gerätewechselabsicht	X		
	19016 Ablehnung Gerätewechselabsicht		X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung				
SG2		Muss	Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X [38]	X [39]	[38] Möglicher Wert: ZB4 oder ZB5 [39] Möglicher Wert: E17 oder Z07

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bestätigung Geräte- wechsel- absicht	Ablehnung Geräte- wechsel- absicht	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		MSBA an MSBN 19015	MSBA an MSBN 19016	
SG2	AJT	1082	G_0059 Codeliste Gas Nr. G_0059		X [8P0..1]	X [8P0..1]	
			G_0060 Codeliste Gas Nr. G_0060		X [8P0..1]	X [8P0..1]	
			S_0065 Codeliste Strom Nr. S_0065		X [7P0..1]	X [7P0..1]	
			S_0066 Codeliste Strom Nr. S_0066		X [7P0..1]	X [7P0..1]	
MP-ID Absender					Muss	Muss	
SG3	NAD	00017			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
MP-ID Empfänger					Muss	Muss	
SG3	NAD	00020			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Beteiligter Marktpartner						Muss [42]	[42] Wenn SG2 AJT+Z07 (Antwortkategorie: Ablehnung (Keine Berechtigung)) vorhanden
MP-ID							
SG3	NAD	00021				Muss	
SG3	NAD	3035	VY	andere zugehörige Partei		X	
SG3	NAD	3039	MP-ID			X [536]	[536] Hinweis: Es ist die MP-ID des Eigentümers (MSB) zur bilateralen Klärung anzugeben, wenn der angefragte MSB nicht selber der Eigentümer ist.
SG3	NAD	3055	9	GS1		X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)		X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH		X	
Name und Lieferadresse für Altgeräte							

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bestätigung Geräte- wechsel- absicht MSBA an MSBN 19015	Ablehnung Geräte- wechsel- absicht MSBA an MSBN 19016	Bedingung
SG3			Kommunikation von Prüfidentifikator		Muss [41]		[41] wenn SG2 AJT (Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung) DE4465 mit Wert ZB5 vorhanden
SG3	NAD	00022			Muss		
SG3	NAD	3035	Z22	Lieferadresse für Altgeräte	X		
SG3	NAD	3036	Beteiligter		X		
SG3	NAD	3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X		
SG3	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X		
SG3	NAD	3164	Ort		X		
SG3	NAD	3251	Postleitzahl, Code		M [40] S [34]		[34] wenn vorhanden [40] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält
SG3	NAD	3207	Ländername, Code		X		
Abschnitts-Kontrollsegment							
	UNS	00029			Muss	Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment							
	UNT	00032			Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	X	

4.11 Antwort Weiterverpflichtung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung Weiterverpflichtung ung MSBA an NB 19003	Ablehnung Weiterverpflichtung ung MSBA an NB 19004	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z11 Weiterverpflichtung zum Betrieb der Messlokation	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
verschobener Abmeldetermin				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	Z02 Verschiebener Abmeldetermin	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB3] $\wedge$ [503] $\wedge$ [504]	X [UB3] $\wedge$ [503]	[503] Hinweis: Datum, bis zu dem der MSBA zur Fortführung verpflichtet wurde [504] Hinweis: Ggf. korrigiert bei einer Zeitangabe in der ORDERS, die außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums ist. Als Antwort wird dann in SG2 AJT Zustimmung mit Terminänderung angegeben.
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Referenz Nachrichtennummer				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X	X	
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestätigung Weiterverpflichtung MSBA an NB 19003	Ablehnung Weiterverpflichtung MSBA an NB 19004	Bedingung	
SG1	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	
SG1	RFF	1154	19003	Fortführungsbestätigung MSBA	X		
			19004	Ablehnung Fortführung		X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung							
SG2				Muss	Muss		
SG2	AJT	00015		Muss	Muss		
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts		X	X	
SG2	AJT	1082	G_0072	Codeliste Gas Nr. G_0072	X [493]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom [493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas	
			G_0073	Codeliste Gas Nr. G_0073			X [493]
			S_0061	Codeliste Strom Nr. S_0061	X [492]		
			S_0062	Codeliste Strom Nr. S_0062			X [492]
MP-ID Absender							
SG3				Muss	Muss		
SG3	NAD	00017		Muss	Muss		
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
MP-ID Empfänger							
SG3				Muss	Muss		
SG3	NAD	00020		Muss	Muss		
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment							
UNS				Muss	Muss		
	UNS	00029					
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment							
UNT				Muss	Muss		
	UNT	00032					
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	X	

4.12 Antwort Beauftragung Änderung der Technik der Lokation (Messlokationsänderung)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19005	Ablehnung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19006	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z12 Änderung der Technik der Lokation	X [548]	X [548]	[547] Hinweis: Wenn es sich um die Bestellung eines vorherigen Angebots im Rahmen der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" handelt. [548] Hinweis: Hinweis: wenn es sich um die Beauftragung einer Änderung gemäß WiM Teil1 UC "Messlokationsänderung" handelt.
	Z93 Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation	X [547]	X [547]	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Ausführungsdatum				
DTM 00004		Muss [83]	Muss [83]	[83] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden
DTM 2005	203 Ausführungsdatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB3]	X [UB3]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Startdatum oder Zeitpunkt				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Bestätigung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19005	Ablehnung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19006	Bedingung
DTM 00007	Kommunikation von Prüfidentifikator			Muss [82] $\wedge$ ([78] $\vee$ [79])	[78] Wenn AJT+A04+E_0279 vorhanden [79] Wenn AJT+A04+E_0283 vorhanden [82] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden
DTM 2005	469	Startdatum oder - zeitpunkt, frühestes/r		X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB1] [545]	[545] Hinweis: Angabe des Beginnzeitpunkts des realistisch möglichen Umsetzungstermins der zum Zeitpunkt der Ablehnung ermittelt werden kann.
DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ		X	
Endedatum oder Zeitpunkt					
DTM 00008				Muss [82] $\wedge$ ([78] $\vee$ [79])	[78] Wenn AJT+A04+E_0279 vorhanden [79] Wenn AJT+A04+E_0283 vorhanden [82] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden
DTM 2005	472	Endedatum oder - zeitpunkt, spätestes/r		X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X [UB1] [546]	[546] Hinweis: Angabe des Endezeitpunkts des realistisch möglichen Umsetzungstermins der zum Zeitpunkt der Ablehnung ermittelt werden kann.
DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ		X	
Referenz Nachrichtennummer					
SG1			Muss	Muss	
SG1 RFF 00011			Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON	Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer		X ([82] $\wedge$ [543]) $\vee$ ([83] $\wedge$ [513])	X ([82] $\wedge$ [543]) $\vee$ ([83] $\wedge$ [513])	[82] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden [83] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden [513] Hinweis: Wert aus BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung erfolgt ist. [543] Hinweis: Wert aus BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung erfolgt ist.

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Bestätigung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19005	Ablehnung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19006	Bedingung
Referenz einer vorangegangenen Nachricht SG1				Muss [82] $\wedge$ ([80] $\vee$ [81])	[80] Wenn AJT+A05+E_0279 vorhanden [81] Wenn AJT+A05+E_0283 vorhanden [82] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden
SG1 RFF 00012				Muss	
SG1 RFF 1153	ACW	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht		X	
SG1 RFF 1154		Referenz einer vorangegangenen Nachricht		X [544]	[544] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der PRICAT mit der das Preisblatt B des MSB, auf die aus Sicht des MSB das Angebot basiert, übermittelt wurde.
Prüfidentifikator					
SG1			Muss	Muss	
SG1 RFF 00014			Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	
SG1 RFF 1154	19005	Auftragsbestätigung der Änderung der Technik	X		
	19006	Ablehnung der Änderung der Technik		X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung					
SG2			Muss	Muss	
SG2 AJT 00015			Muss	Muss	
SG2 AJT 4465		Code des Prüfschritts	X [17]	X [18]	[17] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Zustimmung zugeordnet sein [18] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet sein
SG2 AJT 1082	E_0249	EBD Nr. E_0249	X [83] $\wedge$ [15]	X [83] $\wedge$ [15]	[4] Wenn MP-ID in SG3
	E_0250	EBD Nr. E_0250	X [83] $\wedge$ [4]	X [83] $\wedge$ [4]	NAD+MR mit Rolle LF
	E_0279	EBD Nr. E_0279	X [82] $\wedge$ [15]	X [82] $\wedge$ [15]	vorhanden
	E_0283	EBD Nr. E_0283	X [82] $\wedge$ [4]	X [82] $\wedge$ [4]	[15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden [82] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden [83] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)					
SG2					
SG2 FTX 00016				Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestätigung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19005	Ablehnung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19006	Bedingung
SG2	FTX	4451	AAP Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG2	FTX	4440	Antwort (Freier Text)		X	
			Freier Text		X	
MP-ID Absender						
SG3				Muss	Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- / Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Ansprechpartner						
SG6				Muss	Muss	
SG6	CTA	00018		Muss	Muss	
SG6	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	
SG6	CTA	3412	Kontakt	X	X	
Kommunikationsverbindung						
SG6				Muss	Muss	
SG6	COM	00019				
SG6	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X (([939] [50]) ∨ ([940] [51])) ∧ [540]	X (([939] [50]) ∨ ([940] [51])) ∧ [540]	[50] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [51] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG6	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			TE Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AL Handy	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger						
SG3				Muss	Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS		00029		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Bestätigung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19005	Ablehnung Auftrag Änderung Technik MSB an LF, NB 19006	Bedingung
UNS	0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT	00032		Muss	Muss	
UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

4.13 Ablehnung Anforderung von Werten

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung Anforderung Werte MSB an LF, NB, MSB (Strom), MSB an NB (Gas) 19007	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	7 Prozessdatenbericht	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
IMD 00010		Muss	
IMD 7081	Z13 Werteermittlung	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [519]	[519] Hinweis: Wert aus BGM+7 DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19007 Ablehnung Anforderung Messwerte	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Ablehnung	Bedingung
			Kommunikation von		Anforderung Werte	
			Prüfidentifikator		MSB an LF, NB, MSB (Strom), MSB an NB (Gas)	
					19007	
SG2	AJT	1082	G_0075	Codeliste Gas Nr. G_0075	X [493]	[4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden
			S_0073	Codeliste Strom Nr. S_0073	X [15] ∧ [492]	[14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden
			S_0074	Codeliste Strom Nr. S_0074	X [14] ∧ [492]	[15] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden
			S_0075	Codeliste Strom Nr. S_0075	X [4] ∧ [492]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
						[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
MP-ID Absender						
SG3					Muss	
SG3	NAD	00017			Muss	
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039		MP-ID	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Empfänger						
SG3					Muss	
SG3	NAD	00020			Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039		MP-ID	X	
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS		00029			Muss	
UNS	0081		S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT		00032			Muss	
UNT	0074			Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062			Nachrichten-Referenznummer	X	

4.14 Antwort auf Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung Beendigung Rechnungsab- wicklung MSB LF an MSB	Ablehnung Beendigung Rechnungsab- wicklung MSB LF an MSB	Bedingung
	Kommunikation von			
	Prüfidentifikator	MSB an LF 19009	MSB an LF 19010	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z29 Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Ausführungsdatum				
DTM 00004		Muss	Muss	
DTM 2005	203 Ausführungsdatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Abonnement				
IMD 00009		Muss	Muss	
IMD 7081	Z02 Ende Abo	X	X	
Referenz Nachrichtennummer				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [520]	X [520]	[520] Hinweis: Wert aus BGM+Z29 DE1004 der ORDERS, mit der die Anfrage zur Beendigung der Rechnungsabwicklung erfolgt ist.
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Bestätigung Beendigung Rechnungsab- wicklung MSB LF an MSB	Ablehnung Beendigung Rechnungsab- wicklung MSB LF an MSB	Bedingung
			Kommunikation von		MSB an LF 19009	MSB an LF 19010	
			Prüfidentifikator				
SG1	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X	
SG1	RFF	1154	19009	Bestätigung Beendigung Rechnungsabwicklung MSB über LF	X		
			19010	Ablehnung Beendigung Rechnungsabwicklung MSB über LF		X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung					Muss	Muss	
SG2	AJT	00015			Muss	Muss	
SG2	AJT	4465	Code des Prüfschritts		X [17]	X [18]	[17] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Zustimmung zugeordnet sein [18] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet sein
SG2	AJT	1082	E_0206	EBD Nr. E_0206	X [9]	X [9]	[9] Wenn MP-ID in SG3
			E_0209	EBD Nr. E_0209	X [10]	X [10]	NAD+MS mit Rolle LF vorhanden [10] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MS mit Rolle MSB vorhanden
MP-ID Absender					Muss	Muss	
SG3	NAD	00017			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
MP-ID Empfänger					Muss	Muss	
SG3	NAD	00020			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					Muss	Muss	
UNS	00029				Muss	Muss	
UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil		X	X	
Nachrichten-Endesegment					Muss	Muss	
UNT	00032				Muss	Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Bestätigung Beendigung Rechnungsab- wicklung MSB LF an MSB	Ablehnung Beendigung Rechnungsab- wicklung MSB LF an MSB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator		MSB an LF 19009	MSB an LF 19010	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer		X	X	

4.15 Bestätigung und Ablehnung einer Bestellung/Abbestellung bzw. Stornierung ESA

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung der Ab-/Bestellung von Werten	Ablehnung der Ab-/Bestellung von Werten	Bestätigung der Stornierung einer Bestellung	Ablehnung der Stornierung einer Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an ESA 19011	MSB an ESA 19012	MSB an ESA 19013	MSB an ESA 19014	
Nachrichten-Kopfsegment						
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	
UNH 0065	ORDRS Bestellantwort P	X	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	
Beginn der Nachricht						
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	Z57 Übermittlung von Werten an ESA	X	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	X	
Nachrichtendatum						
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZ ZZ	X	X	X	X	
Abonnement						
IMD 00009		Muss	Muss			
IMD 7081	Z01 Start Abo	X	X			
	Z02 Ende Abo	X	X			
	Z03 ohne Abo	X	X			
Referenz Nachrichtennummer						
SG1		Muss	Muss			
SG1 RFF 00011		Muss	Muss			
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X			
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [529]	X [529]			[529] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDERS

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestätigung der Ab-/Bestellung von Werten	Ablehnung der Ab-/Bestellung von Werten	Bestätigung der Stornierung einer Bestellung	Ablehnung der Stornierung einer Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an ESA 19011	MSB an ESA 19012	MSB an ESA 19013	MSB an ESA 19014	
Referenz einer vorangegangenen Nachricht SG1 SG1 RFF 00012				Muss Muss	Muss Muss	
SG1 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht			X	X	
SG1 RFF 1154	Referenz einer vorangegangenen Nachricht			X [530]	X [530]	[530] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM DE1004 der ORDCHG
Prüfidentifikator SG1 SG1 RFF 00014		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	X	
SG1 RFF 1154	19011 Bestätigung der Ab-/Bestellung von Werten für ESA	X				
	19012 Ablehnung der Ab-/Bestellung von Werten für ESA		X			
	19013 Bestätigung der Stornierung einer Bestellung für ESA			X		
	19014 Ablehnung der Stornierung einer Bestellung für ESA				X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung SG2 SG2 AJT 00015		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X [17]	X [18]	X [17]	X [18]	[17] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Zustimmung zugeordnet sein [18] Der hier angegebene Code des Prüfschritts muss im EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet sein
SG2 AJT 1082	E_0254 EBD Nr. E_0254 E_0256 EBD Nr. E_0256 E_0257 EBD Nr. E_0257	X [22] X [21] ∨ [23]	X [22] X [21] ∨ [23]		X X	[21] Wenn IMD++Z01 vorhanden [22] Wenn IMD++Z02 vorhanden [23] Wenn IMD++Z03 vorhanden
MP-ID Absender SG3 SG3 NAD 00017		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestätigung der Ab-/Bestellung von Werten	Ablehnung der Ab-/Bestellung von Werten	Bestätigung der Stornierung einer Bestellung	Ablehnung der Stornierung einer Bestellung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an ESA 19011	MSB an ESA 19012	MSB an ESA 19013	MSB an ESA 19014	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	X [30]	X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	X X	
MP-ID Empfänger				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	X [30]	X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	X X	
Positionsdaten								
SG27	LIN			Soll [75]				[75] Wenn es sich um die Antwort auf eine Bestellung handelt in der ein Messprodukt der Codeliste der Konfigurationen aus dem Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ bestellt wurde.
SG27	LIN	00024		Muss				
SG27	LIN	1082	Positionsnummer	X [903]				[903] Format: Möglicher Wert: 1
IP-Adresse des Absenders								
SG27	FTX	00026		Muss [77]				[77] Wenn FTX+Z28 (IP-Range des Absenders) nicht vorhanden
SG27	FTX	4451	Z27 IP-Adresse des Absenders	X				
SG27	FTX	4440	IP-Adresse des Absenders	X				
IP-Range des Absenders								
SG27	FTX	00027		Muss [76]				[76] Wenn FTX+Z27 (IP-Adresse des Absenders) nicht vorhanden

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestäti- gung der Ab- /Bestellung von Werten	Ablehnung der Ab- /Bestellung von Werten	Bestäti- gung der Stornier- ung einer Bestellung	Ablehnung der Stornier- ung einer Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an ESA 19011	MSB an ESA 19012	MSB an ESA 19013	MSB an ESA 19014	
SG27 FTX 4451	Z28 IP-Range des Absenders	X				
SG27 FTX 4440	untere Grenze der IP-Range des Absenders	X				
SG27 FTX 4440	obere Grenze der IP-Range des Absenders	X				
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS 00029		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	X	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT 00032		Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	

4.16 Bearbeitungsstand zur Bestellung Änderung von Abrechnungsdaten

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bearbeitungsstand Bestellung Änderung Abrechnungsdaten NB an LF 19133	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z91 Bestellung Änderung Abrechnungsdaten	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X [542]	[542] Hinweis: Wert aus BGM+Z91 DE1004 der ORDERS, mit der die Bestellung Änderung der Abrechnungsdaten erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19133 Bearbeitungsstand Bestellung Abrechnungsdaten	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0595 EBD Nr. E_0595	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
SG2			
SG2 FTX 00016		Muss [28]	[28] Wenn AJT+A99 vorhanden
SG2 FTX 4451	AAP Antwort (Freier Text)	X	
SG2 FTX 4440	Freier Text	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bearbeitungsstand Bestellung Änderung Abrechnungsdaten NB an LF 19133	Bedingung
MP-ID Absender			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG3				Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS		00029		Muss	
UNS	0081		S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT		00032		Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

5 Anwendungsübersicht MaBiS

In diesem Kapitel wird der folgende Anwendungsfall ORDRSP zu MaBiS-Prozessen tabellarisch dargestellt:

Ablehnung der Abbestellung bzw. Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone vom ÜNB an den BKV.

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Ablehnung Ab-/Bestellung Aggregationsebene ÜNB an BKV 19204	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	BK Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Referenz Nachrichtennummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	19204 Ablehnung Ab-/Bestellung der Aggregationsebene	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	
SG2 AJT 1082	E_0003 EBD Nr. E_0003	X	
	E_0022 EBD Nr. E_0022	X	
MP-ID Absender			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Ablehnung Ab-/Bestellung Aggrega- tionsebene ÜNB an BKV 19204	Bedingung
SG3			Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss	
SG3	NAD	00017		Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger					
SG3				Muss	
SG3	NAD	00020		Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
UNS				Muss	
UNS		00029			
UNS		0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT				Muss	
UNT		00032			
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

6 Anwendungsübersicht HKN-R

6.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Anwendungsübersicht HKN-R sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

6.2 Antwort auf Anforderung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abl. der Anforderung	Best. der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten bzw. Messwertübermittlung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an UBA 19301	NB an UBA 19302	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRSP Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.4c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	7 Prozessdatenbericht	X	X	
	Z14 Stammdaten der Markt- oder Messlokation	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Abonnement				
IMD 00009		Muss	Muss	
IMD 7081	Z01 Start Abo	X		
	Z02 Ende Abo	X	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung				
IMD 00010		Muss [1]	Muss [1]	[1] Wenn BGM+7 vorhanden
IMD 7081	Z11 Lastgangdaten	X	X	
	Z12 Zählerstände	X	X	
Referenz Nachrichtennummer				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Abl. der Anforderung	Best. der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten bzw. Messwert-übermittlung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an UBA 19301	NB an UBA 19302	
SG1 RFF 1154	Referenz Nachrichtennummer	X	X	
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG1 RFF 1154	19301 Ablehnung Abo	X		
	19302 Bestätigung Ende Abo		X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung				
SG2		Muss	Muss	
SG2 AJT 00015		Muss	Muss	
SG2 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X	X	
SG2 AJT 1082	S_0092 Codeliste Strom Nr. S_0092	X		
	S_0093 Codeliste Strom Nr. S_0093		X	
MP-ID Absender				
SG3		Muss	Muss	
SG3 NAD 00017		Muss	Muss	
SG3 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3 NAD 3039	MP-ID	X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Ansprechpartner				
SG6		Muss	Muss	
SG6 CTA 00018		Muss	Muss	
SG6 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	
SG6 CTA 3412	Kontakt	X	X	
Kommunikationsverbindung				
SG6		Muss	Muss	
SG6 COM 00019		Muss	Muss	
SG6 COM 3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	$X (([939] [50]) \vee ([940] [51])) \wedge [540]$	$X ((([939] [50]) \vee ([940] [51]))) \wedge [540]$	[50] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [51] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Abl. der Anforderung	Best. der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten bzw. Messwert-übermittlung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an UBA 19301	NB an UBA 19302	
SG6	COM	3155	EM	Elektronische Post	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			FX	Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			TE	Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AJ	weiteres Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AL	Handy	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger					Muss	Muss	
SG3	NAD	00020			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	MP-ID		X [30]	X [30]	[30] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG3	NAD	3055	9	GS1	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment							
UNS 00029					Muss	Muss	
UNS 0081			S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment							
UNT 00032					Muss	Muss	
UNT 0074			Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	
UNT 0062			Nachrichten-Referenznummer		X	X	

7 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.1a	Version 1.1b	Version AHB aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
26144	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Kann“ in SG6 Ansprechpartner	SG6 Ansprechpartner inkl. Untersegmente vorhanden	SG6 Ansprechpartner inkl. Untersegmente nicht vorhanden	Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“.	Genehmigt
26198	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Muss“ in SG6 Ansprechpartner, COM DE3148	$X (([939] [50]) \vee ([940] [51])) \wedge [540]$ [50] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [51] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	$X (([939] [50]) \vee ([940] [51])) \wedge [540]$ [50] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [51] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [540] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	Einbau des XODER Operator zur korrekten Abgrenzung der Bedingungen.	Genehmigt
26199	Kapitel 3 Übersicht der Pakete in der ORDRSP	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Erweiterung der Pakete aufgrund der Nutzung in Anwendungsfällen.	Genehmigt
26223	Kapitel 4.1.2 Ablehnung der Anfrage zur Übermittlung von Stammdaten, 19101 Ablehnung der Anfrage Stammdaten, SG2 Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung, AJT, DE1082	E_0441 EBD Nr. E_0441 X [4] $\wedge$ [492] E_0443 EBD Nr. E_0443 X [14] $\wedge$ [492] E_3004 EBD Nr. E_3004 X [14] $\wedge$ [493] G_0049 Codeliste Gas Nr. G_0049 X [4] $\wedge$ [493] Bedingung: [4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden [492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom	E_0441 EBD Nr. E_0441 X [4] $\wedge$ [492] E_0443 EBD Nr. E_0443 X [14] $\wedge$ [493] E_3004 EBD Nr. E_3004 X [14] G_0049 Codeliste Gas Nr. G_0049 X [4] $\wedge$ [493] Bedingung: [4] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle LF vorhanden [14] Wenn MP-ID in SG3 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden [492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom	Über EBD E_0443 prüft der NB Strom die Anfrage des MSB aus der Sparte Gas. Daher muss die Voraussetzung nicht [492], sondern [493] an diesem EBD-Code sein. Über EBD E_3004 prüft der NB Gas die Anfrage des MSB aus der Sparte Strom und auch der Sparte Gas. Daher muss die Voraussetzung mit der Prüfung auf die Sparte des Empfängers entfernt werden.	Genehmigt: Fehler (27.03.2026)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
		[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas]	[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas]		
27214	Kapitel 4.1.3 Ablehnung der Anfrage zur Übermittlung von Werten, Prüfidentifikator 19102, Ablehnung der Anfrage Werte	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Anpassung des Anwendungsfalls aufgrund der Einführung der WiM Gas 2.0. Der Anwendungsfall findet in der Sparte Gas keine Anwendung mehr zwischen MSB und NB, weshalb die Voraussetzungen und Codes überarbeitet wurden.	Genehmigt
27244	Kapitel 4.2.2 Ablehnung der Anforderung der bilanzierten Menge, Prüfidentifikator 19115, Ablehnung der Anforderung bilanzierten Menge	Vorhanden	Nicht vorhanden	Im Kapitel 6.3 der Anwendungshilfe "Einführungsszenario zum LFW24" bzw. im Kapitel 4.1 der Anwendungshilfe "Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Minderungen Strom und Gas" wird definiert, dass der ÜNB "die Übermittlung der bilanzierten Energiemenge für Marktlifikationen, die auf Basis von Profilen bilanziert werden, an den NB für die Mehr-/Minderungenabrechnung Strom" ab dem 01.10.2026 00:00 Uhr einstellt.	Genehmigt
26200	Kapitel 4.5 Ablehnung der Reklamation einer Definition, Prüfidentifikator 19123, Ablehnung Reklamation einer Definition	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Anpassung an die korrekte Notation (Nutzung von Paketen) in einzelnen Segmenten mit mehreren Codes.	Genehmigt
26214	Kapitel 4.8 Ablehnung der Reklamation von Werten, Prüfidentifikator 19114 Ablehnung Reklamation	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Anpassung des Anwendungsfalls aufgrund der Einführung der WiM Gas 2.0. Der Anwendungsfall findet nur noch in der Sparte Strom Anwendung, weshalb die spartenspezifischen Voraussetzungen und Codes vollständig überarbeitet wurden.	Genehmigt
26123	Kapitel 4.9.2 Antwort Bestellung Geräteübernahmeangebot, Bestätigung Bestellung, 19001	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Aufnahme der Informationen für den automatisierten GWA-Wechsel mit Geräteübernahme. Details siehe VDE FNN Hinweis "Prozessbeschreibung eines GWA-Wechsels im Rahmen eines MSB-Wechsels mit Geräteübernahme gemäß WiM Strom".	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
26201	Kapitel 4.10 Antwort Gerätewechselab- sicht, Prüfidentifika- tor 19015, 19016 Be- stätigung, Ableh- nung Gerätewech- selabsicht	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Anpassung an die korrekte Notation (Nutzung von Paketen) in einzelnen Segmenten mit mehreren Codes.	Genehmigt
27212	Kapitel 4.12 Antwort Beauftragung Ände- rung der Technik der Lokation (Messloka- tionsänderung), Prüfidentifikator 19005 Bestätigung Auftrag Änderung Technik, 19006 Ab- lehnung Auftrag Än- derung Technik	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Anpassung der Anwendungsfälle auf- grund der Einführung der WiM Gas 2.0. Die Anwendungsfälle finden nur noch in der Sparte Strom Anwen- dung, weshalb die spartenspezifi- schen Voraussetzungen und Codes vollständig überarbeitet wurden.	Genehmigt