

PARTIN Anwendungshandbuch

Version:	1.1
Stand MIG:	1.1
Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
2	Aufbau des Dokumentes	4
3	Übersicht der Pakete in der PARTIN.....	4
4	Übersichtstabelle der auszutauschenden Kommunikationsdaten und Kommunikationsparameter	6
	4.1 Übersichtstabelle der Sparte Strom	6
	4.2 Übersichtstabelle der Sparte Gas.....	8
	4.3 Übersichtstabelle für den spartenübergreifenden Austausch.....	9
5	Übermittlung Kommunikationsdaten in der Sparte Strom	11
	5.1 Übermittlung der Kommunikationsdaten des LF, NB und MSB.....	11
	5.2 Übermittlung der Kommunikationsdaten des BKV, BIKO und ÜNB.....	31
	5.3 Übermittlung der Kommunikationsdaten des ESA	43
6	Übermittlung Kommunikationsdaten in der Sparte Gas	51
	6.1 Übermittlung der Kommunikationsdaten des LF, NB und MSB.....	51
	6.2 Übermittlung der Kommunikationsdaten des MGV	68
7	Übermittlung Kommunikationsdaten spartenübergreifend.....	77
	7.1 Übermittlung der Kommunikationsdaten des NB Gas, MSB Gas und MSB Strom	77
8	Änderungshistorie.....	84

1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Regelungen des deutschen Energiemarkts für die Sparten Strom und Gas. Im Fokus stehen die Anforderungen zu den Kommunikationsdaten von Marktpartnern. Dieses Anwendungshandbuch stellt die Beschreibung der Anwendung der PARTIN-Nachrichtenbeschreibung dar.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps PARTIN zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachrichtenbeschreibung und das Anwendungshandbuch werden durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der PARTIN

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.
[2P]	[11] ∨ [12] ∨ [13] ∨ [27] ∨ [28] ∨ [29] ∨ [30] ∨ [43]	[11] Wenn SG4 NAD+SU (Lieferant) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [12] Wenn SG4 NAD+DDM (Netzbetreiber) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [13] Wenn SG4 NAD+DEB (Messstellenbetreiber) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [27] Wenn SG4 NAD+Z31 (Übertragungsnetzbetreiber) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [28] Wenn SG4 NAD+Z34 (Bilanzkoordinator) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [29] Wenn SG4 NAD+Z35 (Bilanzkreisverantwortlicher) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [30] Wenn SG4 NAD+Z36 (Energieserviceanbieter) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [43] Wenn SG4 NAD+Z71 (Marktgebietsverantwortlicher) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden
[3P]	[14] ∨ [15] ∨ [16] ∨ [31] ∨ [32] ∨ [33] ∨ [34] ∨ [44]	[14] Wenn SG4 NAD+SU (Lieferant) DE3207 der Code „DE“ nicht vorhanden ist [15] Wenn SG4 NAD+DDM (Netzbetreiber) DE3207 der Code „DE“ nicht vorhanden ist [16] Wenn SG4 NAD+DEB (Messstellenbetreiber) DE3207 der Code „DE“ nicht vorhanden ist [31] Wenn SG4 NAD+Z31 (Übertragungsnetzbetreiber) DE3207 mit Code „DE“ nicht vorhanden [32] Wenn SG4 NAD+Z34 (Bilanzkoordinator) DE3207 mit Code „DE“ nicht vorhanden

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
		[33] Wenn SG4 NAD+Z35 (Bilanzkreisverantwortlicher) DE3207 mit Code „DE“ nicht vorhanden [34] Wenn SG4 NAD+Z36 (Energieserviceanbieter) DE3207 mit Code „DE“ nicht vorhanden [44] Wenn SG4 NAD+Z71 (Marktgebietsverantwortlicher) DE3207 mit Code „DE“ nicht vorhanden
[4P]	[508]	[508] Hinweis: Der LF in seiner Funktion als Grund- und Ersatzversorger muss den NB, in deren Netzgebiet der LF als Grund- und Ersatzversorger ist, einen Bilanzkreis für verbrauchende Marktkationen übermitteln, um dem NB die Möglichkeit zu geben, eine Zuordnung bei fehlender Antwort auf die EoG Anmeldung durchführen zu können.

4 Übersichtstabelle der auszutauschenden Kommunikationsdaten und Kommunikationsparameter

In den nachfolgenden Tabellen sind die auszutauschenden Kommunikationsdaten und Kommunikationsparameter zwischen den einzelnen Marktrollen aufgelistet. Ein „x“ in einer Zelle bedeutet, dass im entsprechendem Anwendungsfall diese Information vom Absender an den Empfänger aufgeführt ist, eine Aussage zu den vorhandenen Voraussetzungen oder Bedingungen am Segment im Anwendungsfall kann aus der Tabelle nicht entnommen werden. Ein „-“ in einer Zelle bedeutet, dass diese Information zwischen dem Absender und Empfänger nicht ausgetauscht wird.

Die Tabellen dienen ausschließlich zur Übersicht der vorhandenen Kommunikationswege und den darin auszutauschenden Informationen. Falls es zwischen den Tabellen und den Anwendungsfällen inhaltliche Differenzen geben sollte, sind immer die Aussagen im Anwendungsfall für die Übermittlung der Daten maßgeblich.

4.1 Übersichtstabelle der Sparte Strom

In der nachfolgenden Tabelle ist der spartenreine Datenaustausch zwischen Marktpartner in der Sparte Strom aufgelistet.

Absender	LF				NB						MSB					BKV			BIKO			ÜNB					ESA
Empfänger	LF	NB	MSB	ÜNB	LF	MSB	NB	BKV	BIKO	ÜNB	NB	LF	ÜNB	MSB	ESA	NB	BIKO	ÜNB	NB	BKV	ÜNB	NB	LF	BKV	BIKO	MSB	MSB
Informationen zum Unternehmen																											
Name und Adresse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bankverbindung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Internetseite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gericht und Handelsregister-Nummer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Steuernummer, Umsatzsteuernummer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Faxnummer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erreichbarkeit an Werktagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bilanzkreis	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Name und Anschrift der Ansprechpartner																											
Übertragungsweg / Datenaustausch	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Absender	LF				NB						MSB					BKV			BIKO			ÜNB					ESA
Empfänger	LF	NB	MSB	ÜNB	LF	MSB	NB	BKV	BIKO	ÜNB	NB	LF	ÜNB	MSB	ESA	NB	BIKO	ÜNB	NB	BKV	ÜNB	NB	LF	BKV	BIKO	MSB	MSB
Rahmenverträge	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x
Kündigungsprozess	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wechselprozesse	x	x	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stammdatenprozesse	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-
Einspeiseprozesse	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abrechnungsprozesse	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
MMMA-Prozesse	x	x	x	-	x	x	-	-	-	x ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x ¹	-	-	-	-	-
Bewegungsdaten	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x
Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	x	x	x	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Die Informationen werden bis zum 01.01.2029 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit ausgetauscht.

4.2 Übersichtstabelle der Sparte Gas

In der nachfolgenden Tabelle ist der spartenreine Datenaustausch zwischen Marktpartner in der Sparte Gas aufgelistet.

Absender	LF			NB				MSB			MGV
Empfänger	LF	NB	MSB	LF	MSB	NB	MGV	NB	LF	MSB	NB
Informationen zum Unternehmen											
Name und Adresse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bankverbindung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Internetseite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gericht und Handelsregister-Nummer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Steuernummer, Umsatzsteuernummer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Faxnummer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erreichbarkeit an Werktagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bilanzkreis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Name und Anschrift der Ansprechpartner											
Übertragungsweg / Datenaustausch	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rahmenverträge	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	x
Kündigungsprozess	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Wechselprozesse	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
Stammdatenprozesse	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	-
Einspeiseprozesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abrechnungsprozesse	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	x
MMMA-Prozesse	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x
Bewegungsdaten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	x	x	x	x	x	-	-	x	x	-	-
Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	x

Absender	LF			NB				MSB			MGV
Empfänger	LF	NB	MSB	LF	MSB	NB	MGV	NB	LF	MSB	NB
Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-

4.3 Übersichtstabelle für den spartenübergreifenden Austausch

In der nachfolgenden Tabelle ist der spartenübergreifende Datenaustausch zwischen Marktpartner in der Sparte Gas und Strom aufgelistet.

Absender	MSB [Strom]		NB [Gas]	MSB [Gas]
Empfänger	NB [Gas]	MSB [Gas]	MSB [Strom]	MSB [Strom]
Informationen zum Unternehmen				
Name und Adresse	x	x	x	x
Bankverbindung	x	x	x	x
Internetseite	x	x	x	x
Gericht und Handelsregister-Nummer	x	x	x	x
Steuernummer, Umsatzsteuernummer	x	x	x	x
Faxnummer	x	x	x	x
Erreichbarkeit an Werktagen	x	x	x	x
Bilanzkreis	-	-	-	-
Name und Anschrift der Ansprechpartner				
Übertragungsweg / Datenaustausch	x	x	x	x
Rahmenverträge	-	-	-	-
Kündigungsprozess	-	-	-	-
Wechselprozesse	-	-	-	-
Stammdatenprozesse	x	x	x	x
Einspeiseprozesse	-	-	-	-
Abrechnungsprozesse	-	-	-	-

Absender	MSB [Strom]		NB [Gas]	MSB [Gas]
Empfänger	NB [Gas]	MSB [Gas]	MSB [Strom]	MSB [Strom]
MMMA-Prozesse	-	-	-	-
Bewegungsdaten	-	-	-	-
Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	-	-	-	-
Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	-	-	-	-
Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau	-	-	-	-

5 Übermittlung Kommunikationsdaten in der Sparte Strom

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die PARTIN in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

5.1 Übermittlung der Kommunikationsdaten des LF, NB und MSB

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	LF an	NB an	MSB an	
	Prüfidentifikator	LF/NB/MSB/ÜNB	LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
		37000	37001	37002	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	PARTIN Partnerstammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	1.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	10 Partnerstammdaten	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [9]	S [9]	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum					
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	X [931][494]	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Prüfidentifikator					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00004		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG1 RFF 1154	37000 Kommunikationsdaten des LF Strom	X			
	37001 Kommunikationsdaten des NB Strom		X		
	37002 Kommunikationsdaten des MSB Strom			X	
Versionsnummer					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00005		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	AGK Anwendungsreferenznummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908][505]	X [908][505]	X [908][505]	[505] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW). [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab							
SG1							
SG1	DTM	00006		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG1	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	X [UB1]	X [UB1]	
SG1	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Vorgängerversion							
SG1							
SG1	RFF	00007		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	RFF	1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	Muss	Muss	Muss	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908]	X [908]	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender							
SG2							
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
MP-ID Empfänger							
SG2							
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment							
UNS							
UNS	00010			Muss	Muss	Muss	
UNS	0081	D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
Name und Adresse des Unternehmens SG4				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00011		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	SU Lieferant	X			
			DDM Netzbetreiber		X		
			DEB Messstellenbetreiber			X	
SG4	NAD	3036	Name	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3164	Ort	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden [506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
Bankverbindung SG4							
SG4	FII	00012		Muss	Muss	Muss	
SG4	FII	3035	BK Kreditinstitut	X	X	X	
SG4	FII	3194	IBAN	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	K	K	K	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4 FII 3433	BIC	X	X	X	
SG4 FII 3432	Name des Kreditinstituts	X	X	X	
Internetseite (URL)					
SG4 FTX 00013		Muss	Muss	Muss	
SG4 FTX 4451	Z13 Internetseite	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Internetseite	X	X	X	
Gericht und Handelsregister-Nummer					
SG4 FTX 00014		Soll [3]	Soll [3]	Soll [3]	[3] wenn vorhanden
SG4 FTX 4451	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Gericht	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Handelsregister-Nummer	X	X	X	
Steuernummer, Umsatzsteuernummer					
SG6		Muss [504] $\wedge$ [509]	Muss [504] $\wedge$ [509]	Muss [504] $\wedge$ [509]	[504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird. [509] Hinweis: Falls die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer in einem bilateral ausgetauschten Dokument (z.B. Wiederverkäufernachweis eines LF) ausgetauscht wurde, ist zwingend diese ohne Veränderungen (z.B. Umrechnung auf die bundeseinheitliche Steuernummer) zu nutzen.
SG6 RFF 00015		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	VA Umsatzsteuernummer	X [2P0..1] $\vee$ [3P1..1]	X [2P0..1] $\vee$ [3P1..1]	X [2P0..1] $\vee$ [3P1..1]	
	FC Steuernummer	X [2P0..1]	X [2P0..1]	X [2P0..1]	
SG6 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X	X	X	
Faxnummer					
SG6 RFF 00016		Kann	Kann	Kann	
SG6 RFF 1153	Z25 Faxnummer	X	X	X	
SG6 RFF 1154	Faxnummer	X [940]	X [940]	X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
Erreichbarkeit an Werktagen					
SG12		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI 00017		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI 7059	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	X	X	X	
Erreichbarkeit					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ ÜNB	NB an LF/MSB/NB/ BKV/BIKO/Ü NB	MSB an NB/LF/ÜNB/ MSB/ESA	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG12					
SG12 DTM 00018		Muss	Muss	Muss	
SG12 DTM 2005	Z36 Verfügbarkeit Montag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z37 Verfügbarkeit Dienstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z38 Verfügbarkeit Mittwoch	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z39 Verfügbarkeit Donnerstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z40 Verfügbarkeit Freitag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
SG12 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [503]	X [503]	X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12 DTM 2379	501 HHMMHHMM	X	X	X	
Bilanzkreis					
SG12		Soll [25] Λ [10]			[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtempfänger) in der Rolle NB
SG12 CCI 00019		Muss			
SG12 CCI 7059	Z19 Bilanzkreis	X			
SG12 CCI 7037	Bilanzkreis	X			
Verwendungszweck					
SG12					
SG12 CAV 00020		Muss			
SG12 CAV 7111	Z48 Bilanzkreis für verbrauchende Marklokation	X [4P0..1]			
	Z49 Bilanzkreis für erzeugende Marklokation EEG	X [1P0..1]			
	Z50 Bilanzkreis für erzeugende Marklokation KWKG	X [1P0..1]			
	Z51 Bilanzkreis für sonstige erzeugende Marklokation	X [1P0..1]			
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch					
SG4		Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00021		Muss	Muss	Muss	
SG4 NAD 3035	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00022		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00023		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Strom	Kommunikat ionsdaten des NB Strom	Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ ÜNB	NB an LF/MSB/NB/ BKV/BIKO/Ü NB	MSB an NB/LF/ÜNB/ MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4				Muss [10] Λ [17]	Muss [10] Λ [18]	Muss [10] Λ [21]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB [21] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/ESA
SG4	NAD	00024		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00025		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM	00026		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess SG4				Muss [5] ∧ [10]	Muss [10] ∧ [22]		[5] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB
SG4	NAD	00027		Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse	X	X		
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG7	CTA	00028		Muss		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X		X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]		X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00029		Muss		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]		X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]		X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]		X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]		X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse							
SG4	NAD	00030		Muss [10] ∧ [17]	Muss [10] ∧ [17]	Muss [10] ∧ [17]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB
SG4	NAD	3035	Z13 Ansprechpartner Wechselprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00031		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	00032		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse SG4				Muss [10]	Muss [10] ∧ [19]	Muss [10] ∧ [19]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [19] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB/NB/ÜNB
SG4	NAD	00033		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00034		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00035		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4				Muss [10] Λ [17]	Muss [10] Λ [18]	Muss [10] Λ [23]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB [23] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB/ÜNB
SG4	NAD	00036		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z16 Ansprechpartner Einspeiseprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00037		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM	00038		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse SG4				Muss [10] [17]	Muss [10] [18]	Muss [10] [24]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB [24] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB/LF/MSB/ESA
SG4	NAD	00039		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ ÜNB	NB an LF/MSB/NB/ BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/ MSB/ESA	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4 NAD 3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner					
SG7		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 00040		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7 CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7		Muss	Muss	Muss	
SG7 COM 00041		Muss	Muss	Muss	
SG7 COM 3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7 COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse					
SG4		Muss [10] ∧ [17]	Muss [10] ∧ ([18] ∨ ([35] ∧ [51]))		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB [35] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle ÜNB [51] Wenn DTM+137 (Nachrichtendatum) im DE2380 ≤ 202812312300?+00
SG4 NAD 00042		Muss	Muss		
SG4 NAD 3035	Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner							
SG7	CTA	00043		Muss Muss	Muss Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X		
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00044		Muss	Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Name und Anschrift Bewegungsdaten							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Strom	Kommunikat ionsdaten des NB Strom	Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ ÜNB	NB an LF/MSB/NB/ BKV/BIKO/Ü NB	MSB an NB/LF/ÜNB/ MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4				Muss [10]	Muss [10] ^ [19]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [19] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichteneempfänger) in der Rolle LF/MSB/NB/ÜNB
SG4	NAD	00045		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z19	Ansprechpartner Bewegungsdaten	X	X	X
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00046		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC	Informationskontakt	X	X	X
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM	00047		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an BKV/BIKO/ÜNB	MSB an MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
			Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung SG4	Muss [10] ∧ [17]	Muss [10] ∧ [20]		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB [20] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB/ÜNB
SG4	NAD	00048		Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	Z20 Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse	X	X		
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ ÜNB	NB an LF/MSB/NB/ BKV/BIKO/Ü NB	MSB an NB/LF/ÜNB/ MSB/ESA	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
Ansprechpartner					
SG7		Muss	Muss		
SG7 CTA 00049		Muss	Muss		
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X		
SG7 CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7		Muss	Muss		
SG7 COM 00050		Muss	Muss		
SG7 COM 3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7 COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Name und Anschrift					
Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement					
SG4		Muss [10]	Muss [10]		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00051		Muss	Muss		
SG4 NAD 3035	Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	X	X		
SG4 NAD 3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4 NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4 NAD 3164	Ort	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Strom	Kommunikat ionsdaten des NB Strom	Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ ÜNB	NB an LF/MSB/NB/ BKV/BIKO/Ü NB	MSB an NB/LF/ÜNB/ MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss		
SG7	CTA	00052		Muss	Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X		
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7				Muss	Muss		
SG7	COM	00053		Muss	Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau SG4					Muss [10] ∧ [18]		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichteneempfänger) in der Rolle LF/MSB
SG4	NAD	00054			Muss		
SG4	NAD	3035	Z33 Ansprechpartner technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau		X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Strom	Kommunikationsdaten des NB Strom	Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/NB/MSB/ÜNB	NB an LF/MSB/NB/BKV/BIKO/ÜNB	MSB an NB/LF/ÜNB/MSB/ESA	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG4	NAD	3036	Name		X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung		X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X		
SG4	NAD	3164	Ort		X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl		M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code		X		
Ansprechpartner					Muss		
SG7	CTA	00055			Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt		X		
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit		X [501]		[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					Muss		
SG7	COM	00056			Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse		X ((([939][6]) ∨ ([940][8]))) ∧ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax		X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Nachrichten-Endesegment					Muss	Muss	Muss
UNT	00057				Muss	Muss	Muss
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.2 Übermittlung der Kommunikationsdaten des BKV, BIKO und ÜNB

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜNB	Kommunikationsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜNB	Kommunikationsdaten des ÜNB Strom ÜNB an NB/LF/BKV/BIKO/MSB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	37003	37004	37005	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH	00001	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	PARTIN Partnerstammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	1.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM	00002	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	10 Partnerstammdaten	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [9]	S [9]	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum					
DTM	00003	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	X [931][494]	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Prüfidentifikator					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF	00004	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG1 RFF 1154	37003 Kommunikationsdaten des BKV Strom	X			
	37004 Kommunikationsdaten des BIKO Strom		X		
	37005 Kommunikationsdaten des ÜNB Strom			X	
Versionsnummer					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF	00005	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	AGK Anwendungsreferenznummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜNB B	Kommunikationsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜNB B	Kommunikationsdaten des ÜNB Strom ÜNB an NB/LF/BKV/BIKO/MSB	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	37003	37004	37005	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908][505]	X [908][505]	X [908][505]	[505] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW). [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab							
SG1							
SG1	DTM	00006		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG1	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	X [UB1]	X [UB1]	
SG1	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Vorgängerversion							
SG1							
SG1	RFF	00007		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	RFF	1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	Muss	Muss	Muss	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908]	X [908]	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender							
SG2							
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
MP-ID Empfänger							
SG2							
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment							
UNS							
UNS	00010			Muss	Muss	Muss	
UNS	0081	D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	X	X	
Name und Adresse des Unternehmens							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BIKO/MSB 37005	Bedingung
SG4			Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00011		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z31 Übertragungsnetzbetreiber			X	
			Z34 Bilanzkoordinator		X		
			Z35 Bilanzkreisverantwortlicher	X			
SG4	NAD	3036	Name	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3164	Ort	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden [506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
Bankverbindung							
SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	FII	00012					
SG4	FII	3035	BK Kreditinstitut	X	X	X	
SG4	FII	3194	IBAN	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	K	K	K	
SG4	FII	3433	BIC	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜN B	Kommunikationsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜN B	Kommunikationsdaten des ÜNB Strom ÜNB an NB/LF/BKV/BIKO/MSB	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	37003	37004	37005	
SG4 FII 3432	Name des Kreditinstituts	X	X	X	
Internetseite (URL)					
SG4					
SG4 FTX 00013		Muss	Muss	Muss	
SG4 FTX 4451	Z13 Internetseite	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Internetseite	X	X	X	
Gericht und Handelsregister-Nummer					
SG4					
SG4 FTX 00014		Soll [3]	Soll [3]	Soll [3]	[3] wenn vorhanden
SG4 FTX 4451	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Gericht	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Handelsregister-Nummer	X	X	X	
Steuernummer, Umsatzsteuernummer					
SG6					
SG6 RFF 00015		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	VA Umsatzsteuernummer	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	
	FC Steuernummer	X [2P0..1]	X [2P0..1]	X [2P0..1]	
SG6 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X	X	X	
Faxnummer					
SG6					
SG6 RFF 00016		Kann	Kann	Kann	
SG6 RFF 1153	Z25 Faxnummer	X	X	X	
SG6 RFF 1154	Faxnummer	X [940]	X [940]	X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
Erreichbarkeit an Werktagen					
SG12					
SG12 CCI 00017		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI 7059	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	X	X	X	
Erreichbarkeit					
SG12					
SG12 DTM 00018		Muss	Muss	Muss	
SG12 DTM 2005	Z36 Verfügbarkeit Montag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z37 Verfügbarkeit Dienstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z38 Verfügbarkeit Mittwoch	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z39 Verfügbarkeit Donnerstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z40 Verfügbarkeit Freitag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
SG12 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [503]	X [503]	X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12 DTM 2379	501 HHMMHHMM	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BIKO/MSB 37005	Bedingung
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch SG4		Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00021		Muss	Muss	Muss	
SG4 NAD 3035	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	X	X	
SG4 NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4 NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4 NAD 3164	Ort	X	X	X	
SG4 NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4 NAD 3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 00022		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7 CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung: SG7					
SG7 COM 00023		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BIKO/MSB 37005	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator					
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse		X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM	Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			TE	Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			FX	Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge SG4					Muss [10] ∧ [35]	Muss [10] ∧ [36]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [35] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle ÜNB [36] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle BKV	
SG4	NAD	00024			Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	Z11	Ansprechpartner Rahmenverträge	X	X		
SG4	NAD	3036	Name		X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.	
SG4	NAD	3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X	X		
SG4	NAD	3164	Ort		X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl		M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden	
SG4	NAD	3207	Ländername, Code		X	X		
Ansprechpartner SG7					Muss	Muss		
SG7	CTA	00025			Muss	Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BKO Strom BKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BKO/MSB 37005	Bedingung
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X		X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]		X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00026		Muss		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]		X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]		X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]		X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]		X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse							
SG4	NAD	00033				Muss [10] ∧ [17]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB
SG4	NAD	3035	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse			Muss X	
SG4	NAD	3036	Name			X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung			X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach			X	
SG4	NAD	3164	Ort			X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BKO Strom BKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BKO/MSB 37005	Bedingung
SG4	NAD	3251	Postleitzahl			M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code			X	
Ansprechpartner SG7						Muss	
SG7	CTA	00034				Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt			X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit			X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7						Muss	
SG7	COM	00035					
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse			X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax			X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse SG4						Muss [10] ∧ [25] ∧ [51]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB [51] Wenn DTM+137 (Nachrichtendatum) im DE2380 ≤ 202812312300?+00
SG4	NAD	00042				Muss	
SG4	NAD	3035	Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse			X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BIKO/MSB 37005	Bedingung
SG4	NAD	3036	Name			X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung			X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach			X	
SG4	NAD	3164	Ort			X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl			M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code			X	
Ansprechpartner							
SG7	CTA	00043				Muss Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt			X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit			X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00044				Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse			X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax			X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Bewegungsdaten							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BKO Strom BKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BKO/MSB 37005	Bedingung
SG4				Muss [10] $\wedge$ [17]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichteneempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB
SG4	NAD 00045			Muss	
SG4	NAD 3035	Z19	Ansprechpartner Bewegungsdaten	X	
SG4	NAD 3036	Name		X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD 3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X	
SG4	NAD 3164	Ort		X	
SG4	NAD 3251	Postleitzahl		M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD 3207	Ländername, Code		X	
Ansprechpartner					
SG7				Muss	
SG7	CTA 00046			Muss	
SG7	CTA 3139	IC	Informationskontakt	X	
SG7	CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit		X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7				Muss	
SG7	COM 00047			Muss	
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse		X ((([939][6]) $\vee$ ([940][8])) $\wedge$ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Kommunikat ionsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜN B 37003	Kommunikat ionsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜN B 37004	Kommunikat ionsdaten des ÜNB Strom ÜN an NB/LF/BKV/ BIKO/MSB 37005	Bedingung
			Kommunikation von					
			Prüfidentifikator					
SG7	COM	3155	EM	Elektronische Post				X [1P1..1]
			TE	Telefon				X [1P1..1]
			FX	Telefax				X [1P0..1]
Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung SG4								Muss [10] ^ [25] [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB
SG4	NAD	00048						Muss
SG4	NAD	3035	Z20	Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse				X
SG4	NAD	3036	Name					X [500] [500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung				X
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach					X
SG4	NAD	3164	Ort					X
SG4	NAD	3251	Postleitzahl					M [2] S [3] [2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code					X
Ansprechpartner SG7								Muss
SG7	CTA	00049						Muss
SG7	CTA	3139	IC	Informationskontakt				X
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit					X [501] [501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7								
SG7	COM	00050						Muss

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des BKV Strom BKV an NB/BIKO/ÜNB B	Kommunikationsdaten des BIKO Strom BIKO an NB/BKV/ÜNB B	Kommunikationsdaten des ÜNB Strom ÜNB an NB/LF/BKV/BIKO/MSB 37005	Bedingung
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse				X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]) [6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax				X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]
Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement SG4				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10] ∧ [26]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [26] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB/LF/BKV/BIKO
SG4	NAD	00051		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00052		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des BKV Strom	Kommunikationsdaten des BIKO Strom	Kommunikationsdaten des ÜNB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	NB/BIKO/ÜNB B	NB/BKV/ÜNB B	NB/LF/BKV/BIKO/MSB	
			Prüfidentifikator	37003	37004	37005	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	00053					
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Nachrichten-Endesegment							
UNT				Muss	Muss	Muss	
UNT							
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

5.3 Übermittlung der Kommunikationsdaten des ESA

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des ESA Strom	Bedingung
			Kommunikation von	ESA an MSB	
			Prüfidentifikator	37006	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH				Muss	
UNH					
UNH	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH	0065	PARTIN	Partnerstammdaten	X	
UNH	0052	D	Entwurfs-Version	X	
UNH	0054	20B	Ausgabe 2020 - B	X	
UNH	0051	UN	UN/CEFACT	X	
UNH	0057	1.1	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht					
BGM				Muss	
BGM					
BGM	1001	10	Partnerstammdaten	X	
BGM	1004		Dokumentennummer	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
	Kommunikation von	ESA Strom	
	Prüfidentifikator	ESA an MSB	
		37006	
BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00004		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	37006 Kommunikationsdaten des ESA Strom	X	
Versionsnummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00005		Muss	
SG1 RFF 1153	AGK Anwendungsreferenznummer	X	
SG1 RFF 1056	Versionsnummer	X [908][505]	[505] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW). [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab			
SG1			
SG1 DTM 00006		Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
SG1 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Vorgängerversion			
SG1		Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1 RFF 00007		Muss	
SG1 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	
SG1 RFF 1056	Versionsnummer	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Empfänger			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
			Kommunikation von	ESA Strom	
			Prüfidentifikator	ESA an MSB	
				37006	
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
	UNS	00010		Muss	
	UNS	0081	D Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	
Name und Adresse des Unternehmens					
SG4				Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00011		Muss	
SG4	NAD	3035	Z36 Energieserviceanbieter	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3164	Ort	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] $\wedge$ [506] S [3] $\wedge$ [506]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden [506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
Bankverbindung					
SG4				Muss	
SG4	FII	00012		Muss	
SG4	FII	3035	BK Kreditinstitut	X	
SG4	FII	3194	IBAN	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	K	
SG4	FII	3433	BIC	X	
SG4	FII	3432	Name des Kredinstituts	X	
Internetseite (URL)					
SG4				Muss	
SG4	FTX	00013		Muss	
SG4	FTX	4451	Z13 Internetseite	X	
SG4	FTX	4440	Internetseite	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Kommunikationsdaten des	Bedingung
	Kommunikation von		ESA Strom	
	Prüfidentifikator		ESA an MSB	
			37006	
Gericht und Handelsregister-Nummer SG4				
SG4 FTX 00014			Soll [3]	[3] wenn vorhanden
SG4 FTX 4451	Z15	Gericht und Handelsregister-Nummer	X	
SG4 FTX 4440	Gericht		X	
SG4 FTX 4440	Handelsregister-Nummer		X	
Steuernummer, Umsatzsteuernummer SG6			Muss [504] $\wedge$ [509]	[504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird. [509] Hinweis: Falls die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer in einem bilateral ausgetauschten Dokument (z.B. Wiederverkäufernachweis eines LF) ausgetauscht wurde, ist zwingend diese ohne Veränderungen (z.B. Umrechnung auf die bundeseinheitliche Steuernummer) zu nutzen.
SG6 RFF 00015			Muss	
SG6 RFF 1153	VA	Umsatzsteuernummer	X [2P0..1] $\vee$ [3P1..1]	
	FC	Steuernummer	X [2P0..1]	
SG6 RFF 1154	Referenz, Identifikation		X	
Faxnummer SG6			Kann	
SG6 RFF 00016			Kann	
SG6 RFF 1153	Z25	Faxnummer	X	
SG6 RFF 1154	Faxnummer		X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
Erreichbarkeit an Werktagen SG12			Muss	
SG12 CCI 00017			Muss	
SG12 CCI 7059	Z40	Erreichbarkeit des Unternehmens	X	
Erreichbarkeit SG12			Muss	
SG12 DTM 00018			Muss	
SG12 DTM 2005	Z36	Verfügbarkeit Montag	X [1P1..1]	
	Z37	Verfügbarkeit Dienstag	X [1P1..1]	
	Z38	Verfügbarkeit Mittwoch	X [1P1..1]	
	Z39	Verfügbarkeit Donnerstag	X [1P1..1]	
	Z40	Verfügbarkeit Freitag	X [1P1..1]	
	Z41	Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P0..1]	
SG12 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12 DTM 2379	501	HHMMHHMM	X	
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch SG4			Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00021			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des ESA Strom ESA an MSB 37006	Bedingung
SG4	NAD	3035	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	
SG7	CTA	00022		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung: SG7				Muss	
SG7	COM	00023		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X $((([939][6]) \vee ([940][8])) \wedge [502])$	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge SG4				Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00024		Muss	
SG4	NAD	3035	Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
		Kommunikation von	ESA Strom	
		Prüfidentifikator	ESA an MSB	
			37006	
SG4	NAD 3164	Ort	X	
SG4	NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD 3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner				
SG7	CTA		Muss	
SG7	CTA 00025		Muss	
SG7	CTA 3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung				
SG7	COM		Muss	
SG7	COM 00026		Muss	
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8]))) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift				
Ansprechpartner				
Abrechnungsprozesse				
SG4	NAD		Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD 00039		Muss	
SG4	NAD 3035	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse	X	
SG4	NAD 3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD 3164	Ort	X	
SG4	NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD 3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner				
SG7	CTA		Muss	
SG7	CTA 00040		Muss	
SG7	CTA 3139	IC Informationskontakt	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des ESA Strom ESA an MSB 37006	Bedingung
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung:					
SG7	COM	00041		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8]))) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Bewegungsdaten					
SG4	NAD	00045		Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	3035	Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner					
SG7	CTA	00046		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung:					
SG7	COM	00047		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des ESA Strom ESA an MSB 37006	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse		X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]) [6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM	Elektronische Post	X [1P1..1]
			TE	Telefon	X [1P1..1]
			FX	Telefax	X [1P0..1]
Nachrichten-Endesegment					
UNT		00057			Muss
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer		X

6 Übermittlung Kommunikationsdaten in der Sparte Gas

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die PARTIN in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

6.1 Übermittlung der Kommunikationsdaten des LF, NB und MSB

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
	Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/ MGW/LF	MSB an NB/MSB/LF	
	Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	PARTIN Partnerstammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	1.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	10 Partnerstammdaten	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [9]	S [9]	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum					
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	X [931][494]	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Prüfidentifikator					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00004		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG1 RFF 1154	37008 Kommunikationsdaten des LF Gas	X			
	37009 Kommunikationsdaten des NB Gas		X		
	37010 Kommunikationsdaten des MSB Gas			X	
Versionsnummer					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00005		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	AGK Anwendungsreferenznummer	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908][505]	X [908][505]	X [908][505]	[505] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW). [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab SG1							
SG1	DTM	00006		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG1	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	X [UB1]	X [UB1]	
SG1	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Vorgängerversion SG1				Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	RFF	00007		Muss	Muss	Muss	
SG1	RFF	1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	X	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908]	X [908]	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender SG2				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [41]	X [41]	X [41]	[41] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2	NAD	332		X	X	X	
MP-ID Empfänger SG2				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [41]	X [41]	X [41]	[41] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
SG2	NAD	332		X	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment UNS				Muss	Muss	Muss	
UNS	00010						
UNS	0081	D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	X	X	
Name und Adresse des Unternehmens SG4				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00011		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von		37008	37009	37010	
			Prüfidentifikator					
SG4	NAD	3035	SU	Lieferant	X			
			DDM	Netzbetreiber		X		
			DEB	Messstellenbetreiber			X	
SG4	NAD	3036	Name		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3164	Ort		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3251	Postleitzahl		M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden [506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3207	Ländername, Code		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
Bankverbindung								
SG4	FII	00012			Muss	Muss	Muss	
SG4	FII	3035	BK	Kreditinstitut	X	X	X	
SG4	FII	3194	IBAN		X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers		X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers		K	K	K	
SG4	FII	3433	BIC		X	X	X	
SG4	FII	3432	Name des Kredinstituts		X	X	X	
Internetseite (URL)								
SG4	FTX	00013			Muss	Muss	Muss	
SG4	FTX	4451	Z13	Internetseite	X	X	X	
SG4	FTX	4440	Internetseite		X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
Gericht und Handelsregister-Nummer SG4					
SG4 FTX 00014		Soll [3]	Soll [3]	Soll [3]	[3] wenn vorhanden
SG4 FTX 4451	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Gericht	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Handelsregister-Nummer	X	X	X	
Steuernummer, Umsatzsteuernummer SG6		Muss [504] Λ [509]	Muss [504] Λ [509]	Muss [504] Λ [509]	[504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird. [509] Hinweis: Falls die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer in einem bilateral ausgetauschten Dokument (z.B. Wiederverkäufernachweis eines LF) ausgetauscht wurde, ist zwingend diese ohne Veränderungen (z.B. Umrechnung auf die bundeseinheitliche Steuernummer) zu nutzen.
SG6 RFF 00015		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	VA Umsatzsteuernummer	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	
	FC Steuernummer	X [2P0..1]	X [2P0..1]	X [2P0..1]	
SG6 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X	X	X	
Faxnummer SG6		Kann	Kann	Kann	
SG6 RFF 00016		Kann	Kann	Kann	
SG6 RFF 1153	Z25 Faxnummer	X	X	X	
SG6 RFF 1154	Faxnummer	X [940]	X [940]	X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
Erreichbarkeit an Werktagen SG12		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI 00017		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI 7059	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	X	X	X	
Erreichbarkeit SG12					
SG12 DTM 00018		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/MGV/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG12	DTM	2005	Z36 Verfügbarkeit Montag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			Z37 Verfügbarkeit Dienstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			Z38 Verfügbarkeit Mittwoch	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			Z39 Verfügbarkeit Donnerstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			Z40 Verfügbarkeit Freitag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
SG12	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [503]	X [503]	X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12	DTM	2379	501 HHMMHHMM	X	X	X	
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch SG4				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00021		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00022		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM	00023		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von	37008	37009	37010	
			Prüfidentifikator				
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ([[939][6]) ∨ ([[940][8]]) ∧ [502]	X ([[939][6]) ∨ ([[940][8]]) ∧ [502]	X ([[939][6]) ∨ ([[940][8]]) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge SG4				Muss [10]	Muss [10] ∧ [46]	Muss [10] ∧ [45]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [45] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB [46] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB/MGV
SG4	NAD	00024		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00025		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von				
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7							
SG7	COM	00026		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift							
Ansprechpartner							
Kündigungsprozess							
SG4							
				Muss [5] ∧ [10]	Muss [10] ∧ [22]		[5] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB
SG4	NAD	00027		Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse	X	X		
SG4	NAD	3036	Name	X [500]		X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X		X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X		X	
SG4	NAD	3164	Ort	X		X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von	37008	37009	37010	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]		M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X		X	
Ansprechpartner SG7				Muss		Muss	
SG7	CTA	00028		Muss		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X		X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]		X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7				Muss		Muss	
SG7	COM	00029					
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]		X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse SG4				Muss [10]	Muss [10] ∧ [17]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB
SG4	NAD	00030		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z13 Ansprechpartner Wechselprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von	37008	37009	37010	
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00031		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM	00032		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse SG4				Muss [10]	Muss [10] ∧ [17]	Muss [10] ∧ [45]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [17] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB/MSB [45] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB
SG4	NAD	00033		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/MGV/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG4	NAD	3035	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00034		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung				Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	00035		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
			Kommunikation von	37008	37009	37010	
			Prüfidentifikator				
SG4				Muss [10]	Muss [10] $\wedge$ [46]	Muss [10] $\wedge$ [45]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [45] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB [46] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB/MGV
SG4	NAD	00039		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner							
SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00040		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7							
SG7	COM	00041		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/MGV/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ([[939][6]] ∨ ([[940][8]])) Λ [502]	X ([[939][6]] ∨ ([[940][8]])) Λ [502]	X ([[939][6]] ∨ ([[940][8]])) Λ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse SG4				Muss [10] [25]	Λ Muss [10] [49]		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB [49] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MGV
SG4	NAD	00042		Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse	X	X		
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss		
SG7	CTA	00043		Muss	Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/ MGVL/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM	00044		Muss	Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Name und Anschrift Bewegungsdaten SG4							
SG4	NAD	00045		Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	3035	Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7							
SG7	CTA	00046		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/ MGVL/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7							
SG7	COM	00047		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung							
SG4							
				Muss [10]	Muss [10] ∧ [18]	Muss [10] ∧ [45]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB [45] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB
SG4	NAD	00048		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z20 Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/ MGVL/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	00049		Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	00050		Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement SG4				Muss [10] ∧ [45]	Muss [10] ∧ [50]		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [45] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/NB [50] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MGV/NB
SG4	NAD	00051		Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
			Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/MGV/LF	MSB an NB/MSB/LF	
			Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner							
SG7	CTA	00052		Muss	Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	Muss	Muss		
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM	00053		Muss	Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]		
			TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]		
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]		
Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikat ionsdaten des LF Gas LF an NB/MSB/LF	Kommunikat ionsdaten des NB Gas NB an NB/MSB/ MGV/LF	Kommunikat ionsdaten des MSB Gas MSB an NB/MSB/LF	Bedingung
	Kommunikation von				
	Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG4			Muss [10] $\wedge$ [22]	Muss [10] $\wedge$ [25]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB
SG4	NAD 00054		Muss	Muss	
SG4	NAD 3035	Z33	X	X	
		Ansprechpartner technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau			
SG4	NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	
SG4	NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	
SG4	NAD 3164	Ort	X	X	
SG4	NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD 3207	Ländername, Code	X	X	
Ansprechpartner					
SG7			Muss	Muss	
SG7	CTA 00055		Muss	Muss	
SG7	CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	
SG7	CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7					
SG7	COM 00056		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Kommunikationsdaten des LF Gas	Kommunikationsdaten des NB Gas	Kommunikationsdaten des MSB Gas	Bedingung
		Kommunikation von	LF an NB/MSB/LF	NB an NB/MSB/ MGVL/LF	MSB an NB/MSB/LF	
		Prüfidentifikator	37008	37009	37010	
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse		X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax		X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT 00057		Muss	Muss	Muss	
	UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
	UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

6.2 Übermittlung der Kommunikationsdaten des MGVL

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Kommunikationsdaten des MGVL Gas	Bedingung
		Kommunikation von	MGVL an NB	
		Prüfidentifikator	37011	
Nachrichten-Kopfsegment				
	UNH 00001		Muss	
	UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
	UNH 0065	PARTIN Partnerstammdaten	X	
	UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
	UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	
	UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
	UNH 0057	1.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht				
	BGM 00002		Muss	
	BGM 1001	10 Partnerstammdaten	X	
	BGM 1004	Dokumentennummer	X	
	BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum				
	DTM 00003		Muss	
	DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MGV Gas MGV an NB 37011	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00004		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	37011 Kommunikationsdaten des MGV Gas	X	
Versionsnummer			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00005		Muss	
SG1 RFF 1153	AGK Anwendungsreferenznumm er	X	
SG1 RFF 1056	Versionsnummer	X [908][505]	[505] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW). [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab			
SG1			
SG1 DTM 00006		Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1 DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
SG1 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Vorgängerversion			
SG1		Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1 RFF 00007		Muss	
SG1 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	
SG1 RFF 1056	Versionsnummer	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00008		Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X [41]	[41] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	
MP-ID Empfänger			
SG2		Muss	
SG2 NAD 00009		Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X [41]	[41] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG2 NAD 3055	9 GS1 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	
Abschnitts-Kontrollsegment			
UNS 00010		Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Kommunikationsdaten des	Bedingung
	Kommunikation von		MGV Gas	
	Prüfidentifikator		MGV an NB	
			37011	
UNS 0081	D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	
Name und Adresse des Unternehmens				
SG4			Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00011			Muss	
SG4 NAD 3035	Z71	Marktgebietsverantwortlicher	X	
SG4 NAD 3036	Name		X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4 NAD 3045	Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4 NAD 3042		Straße und Hausnummer oder Postfach	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4 NAD 3164	Ort		X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4 NAD 3251	Postleitzahl		M [2] $\wedge$ [506] S [3] $\wedge$ [506]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden [506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4 NAD 3207	Ländername, Code		X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
Bankverbindung				
SG4			Muss	
SG4 FII 00012				
SG4 FII 3035	BK	Kreditinstitut	X	
SG4 FII 3194	IBAN		X	
SG4 FII 3192	Name des Kontoinhabers		X	
SG4 FII 3192	Name des Kontoinhabers		K	
SG4 FII 3433	BIC		X	
SG4 FII 3432	Name des Kreditinstituts		X	
Internetseite (URL)				
SG4			Muss	
SG4 FTX 00013				
SG4 FTX 4451	Z13	Internetseite	X	
SG4 FTX 4440	Internetseite		X	
Gericht und Handelsregister-Nummer				
SG4			Soll [3]	[3] wenn vorhanden
SG4 FTX 00014				
SG4 FTX 4451	Z15	Gericht und Handelsregister-Nummer	X	
SG4 FTX 4440	Gericht		X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MGV Gas MGV an NB 37011	
SG4 FTX 4440	Handelsregister-Nummer	X	
Steuernummer, Umsatzsteuernummer SG6		Muss [504] $\wedge$ [509]	[504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird. [509] Hinweis: Falls die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer in einem bilateral ausgetauschten Dokument (z.B. Wiederverkäufernachweis eines LF) ausgetauscht wurde, ist zwingend diese ohne Veränderungen (z.B. Umrechnung auf die bundeseinheitliche Steuernummer) zu nutzen.
SG6 RFF 00015		Muss	
SG6 RFF 1153	VA Umsatzsteuernummer FC Steuernummer	X [2P0..1] $\vee$ [3P1..1] X [2P0..1]	
SG6 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X	
Faxnummer SG6		Kann	
SG6 RFF 00016		Kann	
SG6 RFF 1153	Z25 Faxnummer	X	
SG6 RFF 1154	Faxnummer	X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
Erreichbarkeit an Werktagen SG12		Muss	
SG12 CCI 00017		Muss	
SG12 CCI 7059	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	X	
Erreichbarkeit SG12		Muss	
SG12 DTM 00018		Muss	
SG12 DTM 2005	Z36 Verfügbarkeit Montag Z37 Verfügbarkeit Dienstag Z38 Verfügbarkeit Mittwoch Z39 Verfügbarkeit Donnerstag Z40 Verfügbarkeit Freitag Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
SG12 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12 DTM 2379	501 HHMMHHMM	X	
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch SG4		Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00021		Muss	
SG4 NAD 3035	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	
SG4 NAD 3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
			Kommunikation von	MGV Gas	
			Prüfidentifikator	MGV an NB	
				37011	
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner					
SG7	CTA	00022		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7	COM	00023		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge					
SG4				Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00024		Muss	
SG4	NAD	3035	Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MGV Gas MGV an NB 37011	
Ansprechpartner			
SG7		Muss	
SG7 CTA 00025		Muss	
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	
SG7 CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung			
SG7		Muss	
SG7 COM 00026		Muss	
SG7 COM 3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7 COM 3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	
	TE Telefon	X [1P1..1]	
	FX Telefax	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse			
SG4		Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00039		Muss	
SG4 NAD 3035	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse	X	
SG4 NAD 3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4 NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4 NAD 3164	Ort	X	
SG4 NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4 NAD 3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner			
SG7		Muss	
SG7 CTA 00040		Muss	
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	
SG7 CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung			
SG7			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des MGV Gas MGV an NB 37011	Bedingung
SG7	COM	00041	Kommunikation von Prüfidentifikator	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X $(([939][6]) \vee ([940][8])) \wedge [502]$	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA- Prozesse SG4				Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00042		Muss	
SG4	NAD	3035	Z18 Ansprechpartner MMMA- Prozesse	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner SG7				Muss	
SG7	CTA	00043		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7				Muss	
SG7	COM	00044		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X $(([939][6]) \vee ([940][8])) \wedge [502]$	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
			Kommunikation von	MGV Gas	
			Prüfidentifikator	MGV an NB	
				37011	
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	
Name und Anschrift					
Bewegungsdaten					
SG4				Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00045		Muss	
SG4	NAD	3035	Z19 Ansprechpartner	X	
			Bewegungsdaten		
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der	X	
			Firmenbezeichnung		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder	X	
			Postfach		
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner					
SG7				Muss	
SG7	CTA	00046		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7				Muss	
SG7	COM	00047			
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502])	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	
Name und Anschrift					
Ansprechpartner					
Bilanzierungsprozesse /					
Bilanzkreismanagement					
SG4				Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00051		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Kommunikationsdaten des	Bedingung
			Kommunikation von	MGV Gas	
			Prüfidentifikator	MGV an NB	
				37011	
SG4	NAD	3035	Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	
Ansprechpartner					
SG7				Muss	
SG7	CTA	00052		Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung:					
SG7				Muss	
SG7	COM	00053		Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X $((([939][6]) \vee ([940][8])) \wedge [502])$	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Nachrichten-Endesegment					
	UNT	00057		Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7 Übermittlung Kommunikationsdaten spartenübergreifend

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die PARTIN in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

7.1 Übermittlung der Kommunikationsdaten des NB Gas, MSB Gas und MSB Strom

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Spartenüb. Kommunikationsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
	Prüfidentifikator	37012	37013	37014	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	PARTIN Partnerstammdaten	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	1.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	10 Partnerstammdaten	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [9]	S [9]	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum					
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	X [931][494]	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Prüfidentifikator					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 00004		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG1 RFF 1154	37012 Spartenüb. Kommunikationsdaten des NB Gas	X			
	37013 Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Gas		X		
	37014 Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Strom			X	
Versionsnummer					
SG1		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Spartenüb. Kommunikationsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikationsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
			Prüfidentifikator	37012	37013	37014	
SG1	RFF	00005		Muss	Muss	Muss	
SG1	RFF	1153	AGK Anwendungsreferenznummer	X	X	X	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908][505]	X [908][505]	X [908][505]	[505] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW). [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab							
SG1	DTM	00006		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG1	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	X [UB1]	X [UB1]	
SG1	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Vorgängerversion							
SG1	RFF	00007		Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	RFF	1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	X	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer	X [908]	X [908]	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender							
SG2	NAD	00008		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [41]	X [41]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom [41] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG2	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 293 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	
MP-ID Empfänger							
SG2	NAD	00009		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [1]	X [1]	X [41]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom [41] Nur MP-ID aus Sparte Gas

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von		NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
			Prüfidentifikator		37012	37013	37014	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH			X	
Abschnitts-Kontrollsegment								
UNS 00010					Muss	Muss	Muss	
UNS 0081			D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	X	X	
Name und Adresse des Unternehmens								
SG4					Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD	00011			Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	DDM	Netzbetreiber	X			
			DEB	Messstellenbetreiber		X	X	
SG4	NAD	3036	Name		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3045	202	Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3164	Ort		X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
SG4	NAD	3251	Postleitzahl		M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	M [2] ∧ [506] S [3] ∧ [506]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden [506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
			Prüfidentifikator	37012	37013	37014	
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X [506]	X [506]	X [506]	[506] Hinweis: Das Datenelement ist so zu füllen, dass sein Inhalt den Vorgaben des USt.-Gesetzes genügt, so dass der Empfänger diese Daten in einer INVOIC nutzen kann.
Bankverbindung							
SG4							
SG4	FII	00012		Muss	Muss	Muss	
SG4	FII	3035	BK Kreditinstitut	X	X	X	
SG4	FII	3194	IBAN	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	K	K	K	
SG4	FII	3433	BIC	X	X	X	
SG4	FII	3432	Name des Kredinstituts	X	X	X	
Internetseite (URL)							
SG4							
SG4	FTX	00013		Muss	Muss	Muss	
SG4	FTX	4451	Z13 Internetseite	X	X	x	
SG4	FTX	4440	Internetseite	X	X	X	
Gericht und Handelsregister-Nummer							
SG4							
SG4	FTX	00014		Soll [3]	Soll [3]	Soll [3]	[3] wenn vorhanden
SG4	FTX	4451	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer	X	X	X	
SG4	FTX	4440	Gericht	X	X	X	
SG4	FTX	4440	Handelsregister-Nummer	X	X	X	
Steuernummer, Umsatzsteuernummer							
SG6							
SG6	RFF	00015		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG6	RFF	1153	VA Umsatzsteuernummer	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	
			FC Steuernummer	X [2P0..1]	X [2P0..1]	X [2P0..1]	
SG6	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X	X	X	
Faxnummer							
SG6							
SG6	RFF	00016		Kann Kann	Kann Kann	Kann Kann	
SG6	RFF	1153	Z25 Faxnummer	X	X	X	
SG6	RFF	1154	Faxnummer	X [940]	X [940]	X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
Erreichbarkeit an Werktagen							
SG12							
SG12	CCI	00017		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG12	CCI	7059	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	X	X	X	
Erreichbarkeit							
SG12							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
	Prüfidentifikator	37012	37013	37014	
SG12 DTM 00018		Muss	Muss	Muss	
SG12 DTM 2005	Z36 Verfügbarkeit Montag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z37 Verfügbarkeit Dienstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z38 Verfügbarkeit Mittwoch	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z39 Verfügbarkeit Donnerstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z40 Verfügbarkeit Freitag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
SG12 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [503]	X [503]	X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12 DTM 2379	501 HHMMHHMM	X	X	X	
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch SG4		Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD 00021		Muss	Muss	Muss	
SG4 NAD 3035	Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	X	X	
SG4 NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4 NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4 NAD 3164	Ort	X	X	X	
SG4 NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4 NAD 3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner SG7		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 00022		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7 CTA 3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.

Kommunikationsverbindung:

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
	Kommunikation von	NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
	Prüfidentifikator	37012	37013	37014	
SG7					
SG7 COM	00023	Muss	Muss	Muss	
SG7 COM 3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7 COM 3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse					
SG4		Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 NAD	00033	Muss	Muss	Muss	
SG4 NAD 3035	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse	X	X	X	
SG4 NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB / Z31 / Z34 / Z35 / Z36 / Z71 eingetragen werden.
SG4 NAD 3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	X	X	
SG4 NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4 NAD 3164	Ort	X	X	X	
SG4 NAD 3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält [3] wenn vorhanden
SG4 NAD 3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner					
SG7		Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA	00034	Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des NB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Gas	Spartenüb. Kommunikat ionsdaten des MSB Strom	Bedingung
			Kommunikation von	NB Gas an MSB Strom	MSB Gas an MSB Strom	MSB Strom an NB Gas/MSB Gas	
			Prüfidentifikator	37012	37013	37014	
SG7	CTA	3412	Name der organisatorischen Einheit	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung:							
SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	00035					
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	X (([939][6]) ∨ ([940][8])) ∧ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Nachrichten-Endesegment							
UNT				Muss	Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

8 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.0f	Version 1.1	Version aktualisiert. Zusätzlich werden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
26179	Alle Anwendungsfälle Alle SG7 Kontaktinformationen COM Kommunikationsverbinding DE3148	$X ((([939][6]) \vee ([940][8]))) \wedge [502]$ [6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	$X ((([939][6]) \vee ([940][8]))) \wedge [502]$ [6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	Einbau des XODER Operator zur korrekten Abgrenzung der Bedingungen.	Genehmigt
26231	4.1 Übersichtstabelle der Sparte Strom	Tabelleneintrag 1: Absender: NB Empfänger: ÜNB [...] Name und Anschrift der Ansprechpartner [...] MMMA-Prozesse "X" [...] Tabelleneintrag 2: Absender: ÜNB Empfänger: NB [...] Name und Anschrift der Ansprechpartner [...] MMMA-Prozesse "X"	Tabelleneintrag 1: Absender: NB Empfänger: ÜNB [...] Name und Anschrift der Ansprechpartner [...] MMMA-Prozesse "X (Fußnote 1)" [...] Tabelleneintrag 2: Absender: ÜNB Empfänger: NB [...] Name und Anschrift der Ansprechpartner [...] MMMA-Prozesse "X (Fußnote 1)"	Der ÜNB nimmt ab dem 01. 10.2026 00:00 Uhr nicht mehr an den Prozessen zur MMMA teil. Um ggf. Rechnungskorrekturen oder andere Informationen auszutauschen, werden die Ansprechpartner der Markttrollen NB und ÜNB bis zum 01.01.2029 00:00 Uhr ausgetauscht.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
		[...]	[...] Fußnote 1: Die Informationen werden bis zum 01.01.2029 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit ausgetauscht.		
26969	SG2 MP-ID Absender SG3 Kontaktinformationen Alle Anwendungsfälle	CTA-Segment "Ansprechpartner" und COM-Segment "Kommunikationsverbindung" vorhanden	CTA-Segment "Ansprechpartner" und COM-Segment "Kommunikationsverbindung" nicht vorhanden	Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“	Genehmigt
26841	SG4 Unternehmensinformationen SG6 Steuernummer, Umsatzsteuernummer RFF Steuernummer, Umsatzsteuernummer Anwendungsfälle 37000 Kommunikationsdate n des LF Strom 37001 Kommunikationsdate n des NB Strom 37002 Kommunikationsdate	SG6 Muss [504] [504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird.	SG6 Muss [504] ∧ [509] [504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird. [509] Hinweis: Falls die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer in einem bilateral ausgetauschten Dokument (z.B. Wiederverkäufelnachweis eines LF) ausgetauscht wurde, ist zwingend diese ohne Veränderungen (z.B. Umrechnung auf die bundeseinheitliche Steuernummer) zu nutzen.	In der PARTIN ist die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu übermitteln, welche vorher in einem möglichen bilateral ausgetauschten Dokument genannt wurde. Eine Transformation auf eine bundeseinheitliche Steuernummer soll nicht erfolgen.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	n des MSB Strom 37008 Kommunikationsdate n des LF Gas 37009 Kommunikationsdate n des NB Gas 37010 Kommunikationsdate n des MSB Gas 37011 Kommunikationsdate n des MGW Gas				
26842	SG4 Unternehmensinfor mationen SG6 Steuernummer, Umsatzsteuernumm er RFF Steuernummer, Umsatzsteuernumm er Anwendungsfall 37006 Kommunikationsdate n des ESA Strom	SG6 Muss	SG6 Muss [504] ∧ [509] [504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird. [509] Hinweis: Falls die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer in einem bilateral ausgetauschten Dokument (z.B. Wiederverkäufernachweis eines LF) ausgetauscht wurde, ist zwingend diese ohne Veränderungen (z.B. Umrechnung auf die bundeseinheitliche Steuernummer) zu nutzen.	In der PARTIN ist die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu übermitteln, welche vorher in einem möglichen bilateral ausgetauschten Dokument genannt wurde. Eine Transformation auf eine bundeseinheitliche Steuernummer soll nicht erfolgen.	Genehmigt
27081	SG4 Unternehmensinfor mationen SG6 Faxnummer	SG6 -- RFF Kann	SG6 Kann RFF Kann	Auf Ebene der Segmentgruppe fehlte der AHB-Status. Dieser Fehler wurde behoben.	Genehmigt: Fehler (02.03. 2026)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Anwendungsfall Alle Anwendungsfälle				
27010	SG4 NAD+Z13 Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse SG7 COM Kommunikationsverb indung DE3155 Anwendungsfall 37010 Kommunikationsdate n des MSB Gas	TE nicht vorhanden	TE X [1P1..1]	Neben dem Fax und der Emailadresse wird auch eine Telefonnummer übertragen.	Genehmigt: Fehler (11.12. 2025)
26232	SG4 Ansprechpartner MMMA Prozesse Anwendungsfall 37001 Kommunikationsdate n des NB	Muss [10] $\wedge$ [20] [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [20] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB/ ÜNB	Muss [10] $\wedge$ ([18] $\vee$ ([35] $\wedge$ [51])) [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF/MSB [35] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle ÜNB [51] Wenn DTM+137 (Nachrichtendatum) im DE2380 $\leq$ 202812312300?+00	Der ÜNB nimmt ab dem 01. 10.2026 00:00 Uhr nicht mehr an den Prozessen zur MMMA teil. Um ggf. Rechnungskorrekturen oder andere Informationen auszutauschen, werden die Ansprechpartner der Marktrollen NB und ÜNB bis zum 01.01.2029 00:00 Uhr ausgetauscht.	Genehmigt
26233	SG4 Ansprechpartner MMMA Prozesse Anwendungsfall 37005 Kommunikationsdate	Muss [10] $\wedge$ [25] [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB	Muss [10] $\wedge$ [25] $\wedge$ [51] [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB	Der ÜNB nimmt ab dem 01. 10.2026 00:00 Uhr nicht mehr an den Prozessen zur MMMA teil. Um ggf. Rechnungskorrekturen oder andere Informationen	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	n des ÜNB		[51] Wenn DTM+137 (Nachrichtendatum) im DE2380 ≤ 202812312300?+00	auszutauschen, werden die Ansprechpartner der Marktrolle NB und ÜNB bis zum 01.01.2029 00:00 Uhr ausgetauscht.	