

REQOTE Anwendungshandbuch

Version:	1.2
Stand MIG:	1.3c
Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	4
2	Aufbau des Dokumentes.....	4
3	Übersicht der Pakete in der REQOTE	4
4	Anwendungsübersichten	5
4.1	Geräteübernahme.....	5
4.1.1	Erläuterung.....	5
4.1.2	Anforderung eines Geräteübernahmeangebotes.....	5
4.2	Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF.....	8
4.3	Anfrage von Werten.....	11
4.4	Bestellung einer Konfiguration	16
4.4.1	Erläuterung.....	16
4.4.2	Anfrage einer Konfiguration	16
4.5	Anfrage Änderung der Technik der Lokation.....	24
5	Änderungshistorie	31

1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Marktes und fokussiert sich auf die Anforderungen der GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur und stellt die Beschreibung der Anwendung der REQOTE-Nachrichtenbeschreibung dar. Die Nachricht REQOTE wird entsprechend den Anforderungen der Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.

In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der REQOTE zur GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur dargestellt.

Die Nachrichten werden durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der REQOTE

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

4 Anwendungsübersichten

4.1 Geräteübernahme

4.1.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Geräteübernahme sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.1.2 Anforderung eines Geräteübernahmeangebotes

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage Geräteübernahmeangebot MSBN an MSBA 35001	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	REQOTE Anfrage	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	311 Aufforderung zur Angebotsabgabe (Anfrage)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn			
DTM 00004		Muss	
DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB3]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	35001 Anforderung Angebot Geräteübernahme	X	
MP-ID Absender			
SG11		Muss	
SG11 NAD 00016		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage Geräteübernahmeangebot MSBN an MSBA 35001	Bedingung
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X	
SG11	NAD	3055	9 GS1	X	
		293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)		X	
		332 DE, DVGW Service & Consult GmbH		X	
Ansprechpartner SG14				Muss	
SG14	CTA	00017		Muss	
SG14	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG14	CTA	3412	Kontakt	X [500]	[500] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme
Kommunikationsverbindung SG14				Muss	
SG14	COM	00018			
SG14	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939] [39]) ∨ ([940] [40]))) ∧ [514]	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P0..1]	
		FX Telefax		X [1P0..1]	
		TE Telefon		X [1P0..1]	
		AJ weiteres Telefon		X [1P0..1]	
		AL Handy		X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger SG11				Muss	
SG11	NAD	00019		Muss	
SG11	NAD	3035	MR Nachrichtempfänger	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X	
SG11	NAD	3055	9 GS1	X	
		293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)		X	
		332 DE, DVGW Service & Consult GmbH		X	
Liefer-, bzw. Bezugsort SG11				Muss	
SG11	NAD	00020		Muss	
SG11	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	
Meldepunkt SG11				Muss	
SG11	LOC	00021			
SG11	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	
SG11	LOC	3225	Identifikator	X [951] [503]	[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Positionsdaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	Geräteübernahmeangebot MSBN an MSBA 35001	
SG27		Muss [2005]	[2005] Pro Nachricht ist die SG27 genau einmal anzugeben.
SG27 LIN 00027		Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Abschnitts-Kontrollsegment			
UNS 00051		Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00052		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.2 Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage Rechnungsabwicklung MSB über LF LF an MSB 35002	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	REQOTE Anfrage	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z29 Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF	X	
BGM 1004	Dokumentenummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Ausführungsdatum			
DTM 00005		Muss [2]	[2] Wenn DTM+469 (Beginn zum nächstmöglichen Termin) nicht vorhanden.
DTM 2005	203 Ausführungsdatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Startdatum oder Zeitpunkt			
DTM 00006		Muss [1]	[1] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) nicht vorhanden.
DTM 2005	469 Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	35002 Anfrage Rechnungsabwicklung MSB über LF	X	
MP-ID Absender			
SG11		Muss	
SG11 NAD 00016		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage Rechnungsabwicklung MSB über LF LF an MSB 35002	Bedingung
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Ansprechpartner SG14				Muss	
SG14	CTA	00017		Muss	
SG14	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG14	CTA	3412	Kontakt	X [501]	[501] Hinweis: Angabe eines Ansprechpartners für die Rechnungsabwicklung
Kommunikationsverbindung: SG14				Muss	
SG14	COM	00018			
SG14	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X (([939] [39]) ∨ ([940] [40])) ∧ [514]	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14	COM	3155	EM Elektronische Post FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger SG11				Muss	
SG11	NAD	00019		Muss	
SG11	NAD	3035	MR Nachrichtempfänger	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Liefer-, bzw. Bezugsort SG11				Muss	
SG11	NAD	00020		Muss	
SG11	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	
Meldepunkt SG11				Muss	
SG11	LOC	00021			
SG11	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	
SG11	LOC	3225	Identifikator	X [950] [502]	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [950] Format: Marktlotions-ID
Positionsdaten SG27				Muss [2005]	[2005] Pro Nachricht ist die SG27 genau einmal anzugeben.
SG27	LIN	00027		Muss	
SG27	LIN	1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage Rechnungsabwicklung MSB über LF LF an MSB 35002	Bedingung
Abschnitts-Kontrollsegment				
UNS	00051			Muss
UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X
Nachrichten-Endesegment				
UNT	00052			Muss
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X

4.3 Anfrage von Werten

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Anfrage von Werten ESA an MSB 35003	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	REQOTE Anfrage	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z57 Übermittlung von Werten an ESA	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn			
DTM 00004		Muss	
DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)			
FTX 00009		Kann	
FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
FTX 4440	Freier Text	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	35003 Anfrage von Werten für ESA	X	
MP-ID Absender			
SG11		Muss	
SG11 NAD 00016		Muss	
SG11 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11 NAD 3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator		Anfrage von Werten ESA an MSB 35003	Bedingung
SG11 NAD 3055	9	GS1	X	
	293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Ansprechpartner				
SG14			Muss	
SG14 CTA 00017			Muss	
SG14 CTA 3139	IC	Informationskontakt	X	
SG14 CTA 3412	Kontakt		X	
Kommunikationsverbindung				
SG14			Muss	
SG14 COM 00018				
SG14 COM 3148		Kommunikationsadresse, Identifikation	X (([939] [39]) ∨ ([940] [40])) ∧ [514]	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14 COM 3155	EM	Elektronische Post	X [1P0..1]	
	FX	Telefax	X [1P0..1]	
	TE	Telefon	X [1P0..1]	
	AJ	weiteres Telefon	X [1P0..1]	
	AL	Handy	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger				
SG11			Muss	
SG11 NAD 00019			Muss	
SG11 NAD 3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG11 NAD 3039	MP-ID		X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11 NAD 3055	9	GS1	X	
	293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Liefer-, bzw. Bezugsort				
SG11			Muss	
SG11 NAD 00020			Muss	
SG11 NAD 3035	DP	Lieferanschrift	X	
Meldepunkt				
SG11			Muss	
SG11 LOC 00021				
SG11 LOC 3227	172	Meldepunkt	X	
SG11 LOC 3225	Identifikator		X ([950] [502]) ∨ ([951] [503]) ∨ ([950] [504]) ∨ ([960] [510])	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlotation [504] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche [510] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlotation [950] Format: Marktlotations-ID [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlotations-ID
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend				

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Anfrage von Werten ESA an MSB 35003	Bedingung
SG27		Soll [24] $\wedge$ [2063]	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [2063] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00036		Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z67 Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend	X	
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend			
SG27			
SG27 PIA 00037		Muss	
SG27 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code	X [41]	[41] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.1 „Werte nach Typ 2 aus Backend“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11 Produkt	X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW			
SG27		Soll [24] $\wedge$ [2064]	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [2064] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00038		Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z68 Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW	X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW			
SG27			
SG27 PIA 00039		Muss	
SG27 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code	X [42]	[42] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11 Produkt	X	
Zieladresse URI			
SG27			
SG27 FTX 00040		Muss [512]	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.
SG27 FTX 4451	Z17 Zieladresse URI	X	
SG27 FTX 4440	Zieladresse URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte	X [515]	[515] Hinweis: Es ist eine URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.
SG27 FTX 4440	Zieladresse URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte	X [516]	[516] Hinweis: Es ist eine URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Anfrage von Werten ESA an MSB 35003	Bedingung
Zertifikatsaussteller (Issuer)			
SG27			
SG27 FTX 00041		Muss [512]	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.
SG27 FTX 4451	Z24 Aussteller (Issuer)	X	
SG27 FTX 4440	Zertifikatsaussteller	X [967]	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4
Zertifikatsnutzer (Subject)			
SG27			
SG27 FTX 00042		Muss [512]	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.
SG27 FTX 4451	Z23 Zertifikatsnutzer (Subject)	X	
SG27 FTX 4440	Zertifikatsnutzer	X [967]	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4
Schwellwerte			
SG28		Muss [2066] $\wedge$ [43]	[43] Wenn innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist. [2066] Diese SG28 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
SG28 CCI 00044		Muss	
SG28 CCI 7059	Z60 Schwellwerte	X	
SG28 CCI 7037	Messprodukt-Position-Code	X [37]	[37] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.
SG28 CCI 7036	oberer Schwellwert	X [906] $\wedge$ [962]	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen [962] Format: max. 6 Vorkommastellen
SG28 CCI 7036	unterer Schwellwert	X [906] $\wedge$ [962]	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen [962] Format: max. 6 Vorkommastellen
Abschnitts-Kontrollsegment			
UNS			
UNS 00051		Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT			
UNT 00052		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Anfrage von Werten ESA an MSB 35003	Bedingung
UNT 0062	 Nachrichten-Referenznummer	X	

4.4 Bestellung einer Konfiguration

4.4.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Bestellung einer Konfiguration sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.4.2 Anfrage einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage einer Konfiguration NB, LF an MSB 35004	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	REQOTE Anfrage	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	274 Bestellung eines Angebots einer Konfiguration	X [36]	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden.
	282 Bestellung eines Angebots einer Konfiguration durch den LF	X [35]	[36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden.
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn			
DTM 00004		Muss [16]	[16] Wenn SG1 RFF+Z41 (Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM) nicht vorhanden.
DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Grund des Angebots			
IMD 00008		Muss	
IMD 7081	Z55 Änderung Konfiguration	X	
	Z64 Neukonfiguration	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage einer Konfiguration NB, LF an MSB 35004	Bedingung
SG1	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	35004 Anfrage einer Konfiguration	X	
Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM SG1				Muss [15]	[15] Wenn DTM+76 (Datum zum geplanten Leistungsbeginn) nicht vorhanden
SG1	RFF	00012		Muss	
SG1	RFF	1153	Z41 Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM	X	
SG1	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X [507]	[507] Hinweis: Vorgangsnummer aus SG4 IDE+24 DE7402 der UTILMD mit BGM+E01 mit der die Anmeldung des MSB-Wechsels erfolgt ist.
Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung SG1				Muss [18]	[18] Wenn IMD++Z55 (Änderung Konfiguration) vorhanden.
SG1	RFF	00013		Muss	
SG1	RFF	1153	Z42 Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)	X	
SG1	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X [508]	[508] Hinweis: Wert aus BGM+Z73 DE1004 der IFTSTA mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde
Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung SG1				Muss [18]	[18] Wenn IMD++Z55 (Änderung Konfiguration) vorhanden.
SG1	RFF	00014		Muss	
SG1	RFF	1153	Z43 Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)	X	
SG1	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X [509]	[509] Hinweis: Vorgangsnummer aus CNI DE1490 der IFTSTA mit BGM+Z73 mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde
MP-ID des NB des Vorgangs der Anmeldung nach WiM SG11				Muss [17]	[17] Wenn SG1 RFF+Z41 (Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM) vorhanden.
SG11	NAD	00015		Muss	
SG11	NAD	3035	DDM Netzbetreiber	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Absender SG11				Muss	
SG11	NAD	00016		Muss	
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Anfrage einer Konfiguration	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	NB, LF an MSB 35004	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Ansprechpartner					
SG14				Muss	
SG14	CTA	00017		Muss	
SG14	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG14	CTA	3412	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung					
SG14				Muss	
SG14	COM	00018			
SG14	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X (([939] [39]) ∨ ([940] [40])) ∧ [514]	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P0..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	
			TE Telefon	X [1P0..1]	
			AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	
			AL Handy	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger					
SG11				Muss	
SG11	NAD	00019		Muss	
SG11	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Liefer-, bzw. Bezugsort					
SG11				Muss	
SG11	NAD	00020		Muss	
SG11	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	
Meldepunkt					
SG11				Muss	
SG11	LOC	00021			
SG11	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage einer Konfiguration	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB, LF an MSB 35004	
SG11 LOC 3225	Identifikator	X ([950] [502] $\wedge$ ([20] $\vee$ [22])) $\vee$ ([951] [503] $\wedge$ ([22] $\vee$ [23])) $\vee$ ([960] [510] $\wedge$ ([20] $\vee$ [21] $\vee$ [22])) $\vee$ ([961] [511] $\wedge$ ([19] $\vee$ [20] $\vee$ [21]))	[19] Wenn SG27 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) vorhanden. [20] Wenn SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) vorhanden. [21] Wenn SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) vorhanden. [22] Wenn SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) vorhanden. [23] Wenn SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) vorhanden. [59] Wenn SG27 LIN++ZH5 (Erforderliche Konfiguration Steuerbox) vorhanden. [502] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [510] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [511] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource [950] Format: Marktlotions-ID [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlokations-ID [961] Format: SR-ID
Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen SG27		Soll [24] $\wedge$ [2060] $\wedge$ [28]	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2060] Pro Nachricht ist die SG27 LIN+Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00028		Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z64 Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen	X	
Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen SG27			
SG27 PIA 00029		Muss	
SG27 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code	X [29]	[29] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.1 „Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11 Produkt	X	
Zugeordnete Schaltzeitdefinition SG28		Muss	
SG28 CCI 00030		Muss	
SG28 CCI 7059	Z52 Code der Schaltzeitdefinition	X	
SG28 CCI 7037	Code der Schaltzeitdefinition	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage einer Konfiguration NB, LF an MSB 35004	Bedingung
Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen SG27			Soll [24] $\wedge$ [2061] $\wedge$ ([25] $\vee$ [27] $\vee$ [28])	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [25] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktllokation angegeben ist. [27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2061] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) maximal einmal anzugeben.
	SG27	LIN 00031	Muss	
	SG27	LIN 1082	Positionennummer	X [903] [903] Format: Möglicher Wert: 1
	SG27	LIN 1229	Z65 Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen	X
Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen SG27			Muss	
	SG27	PIA 00032		
	SG27	PIA 4347	5 Produktidentifikation	X
	SG27	PIA 7140	Produkt-Code	X [30] [30] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.2 „Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition“ enthalten sind.
Zugeordnete Leistungskurvendefinitionen SG28				
	SG28	CCI 00033		Muss Muss
	SG28	CCI 7059	Z53 Code der Leistungskurvendefinition	X
	SG28	CCI 7037	Code der Leistungskurvendefinition	X
Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal SG27			Soll [24] $\wedge$ [2062] $\wedge$ ([27] $\vee$ [28])	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2062] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) maximal einmal anzugeben.
	SG27	LIN 00034	Muss	
	SG27	LIN 1082	Positionennummer	X [903] [903] Format: Möglicher Wert: 1
	SG27	LIN 1229	Z66 Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal	X
Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage einer Konfiguration NB, LF an MSB 35004	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG27				
SG27	PIA	00035	Muss	
SG27	PIA	4347	5	Produktidentifikation
SG27	PIA	7140		Produkt-Code
			X [31]	[31] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.3 „Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal“ enthalten sind.
SG27	PIA	7143	Z11	Produkt
			X	
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend				
SG27				
			Soll [24] $\wedge$ [2063] $\wedge$ ([25] $\vee$ [26] $\vee$ [27])	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [25] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist. [26] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [2063] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben.
SG27	LIN	00036	Muss	
SG27	LIN	1082		Positionsnummer
SG27	LIN	1229	Z67	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
			X	
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend				
SG27				
SG27	PIA	00037	Muss	
SG27	PIA	4347	5	Produktidentifikation
SG27	PIA	7140		Produkt-Code
			X [32]	[32] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.5 „Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB“ enthalten sind.
SG27	PIA	7143	Z11	Produkt
			X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW				
SG27				
			Soll [24] $\wedge$ [2064] $\wedge$ [26]	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll. [26] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [2064] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben.
SG27	LIN	00038	Muss	
SG27	LIN	1082		Positionsnummer
			X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage einer Konfiguration NB, LF an MSB 35004	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG27 LIN 1229	Z68	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW	X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW				
SG27 PIA 00039			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140		Produkt-Code	X [33]	[33] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Zieladresse URI				
SG27 FTX 00040			Muss [512]	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.
SG27 FTX 4451	Z17	Zieladresse URI	X	
SG27 FTX 4440		Zieladresse URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte	X [515]	[515] Hinweis: Es ist eine URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.
SG27 FTX 4440		Zieladresse URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte	X [516]	[516] Hinweis: Es ist eine URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.
Zertifikatsaussteller (Issuer)				
SG27 FTX 00041			Muss [512]	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.
SG27 FTX 4451	Z24	Aussteller (Issuer)	X	
SG27 FTX 4440		Zertifikatsaussteller	X [967]	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4
Zertifikatsnutzer (Subject)				
SG27 FTX 00042			Muss [512]	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.
SG27 FTX 4451	Z23	Zertifikatsnutzer (Subject)	X	
SG27 FTX 4440		Zertifikatsnutzer	X [967]	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4
Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW				
SG28 CCI 00043			Muss	
SG28 CCI 7059	Z54	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW	X	
SG28 CCI 7037	ZF7	selbstständige Änderungsmöglichkeit erforderlich	X	
	ZF8	selbstständige Änderungsmöglichkeit nicht erforderlich	X	
Schwellwerte				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage einer Konfiguration NB, LF an MSB 35004	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG28			Muss [2065] $\wedge$ [38]	[38] Wenn innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist. [2065] Diese SG28 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
SG28 CCI 00044			Muss	
SG28 CCI 7059	260	Schwellwerte	X	
SG28 CCI 7037		Messprodukt-Position-Code	X [37]	[37] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.
SG28 CCI 7036		oberer Schwellwert	X [906] $\wedge$ [962]	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen [962] Format: max. 6 Vorkommastellen
SG28 CCI 7036		unterer Schwellwert	X [906] $\wedge$ [962]	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen [962] Format: max. 6 Vorkommastellen
Abschnitts-Kontrollsegment				
UNS 00051			Muss	
UNS 0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment				
UNT 00052			Muss	
UNT 0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

4.5 Anfrage Änderung der Technik der Lokation

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	REQOTE Anfrage	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z93 Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Startdatum oder Zeitpunkt			
DTM 00006		Muss	
DTM 2005	469 Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] [520]	[520] Hinweis: Angabe des Beginnzeitpunkts des gewünschten Umsetzungstermins aus Sicht des Anfragenden.
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Enddatum oder Zeitpunkt			
DTM 00007		Muss	
DTM 2005	472 Enddatum oder -zeitpunkt, spätestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] [521]	[521] Hinweis: Angabe des Endezeitpunkts des gewünschten Umsetzungstermins aus Sicht des Anfragenden.
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Vollmacht des Kunden			
FTX 00010		Soll [35] $\wedge$ [53]	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden. [53] Wenn der LF der Marktlotation der genannten Lokation im gewünschten Umsetzungszeitraum nicht zugeordnet ist.
FTX 4451	Z13 Internetseite	X	
FTX 4441	Passwort	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
FTX 4440	Link zur Vollmacht des Kunden	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00011		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	35005 Anfrage Angebot Änderung Technik	X	
MP-ID Absender			
SG11		Muss	
SG11 NAD 00016		Muss	
SG11 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11 NAD 3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Empfänger			
SG11		Muss	
SG11 NAD 00019		Muss	
SG11 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG11 NAD 3039	MP-ID	X [10]	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Liefer-, bzw. Bezugsort			
SG11		Muss	
SG11 NAD 00020		Muss	
SG11 NAD 3035	DP Lieferanschrift	X	
Meldepunkt			
SG11		Muss	
SG11 LOC 00021		X	
SG11 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	
SG11 LOC 3225	Identifikator	X ([951] [503]) ∨ ([961] [511]) ∨ ([960] [510])	[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [510] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [511] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlokations-ID [961] Format: SR-ID
Referenz auf ID der Marktlokation			
SG12		Muss [44]	[44] Wenn in SG27 LIN (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Produkt-Code vorhanden ist der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" in der "Spalte Bezeichnung" mit dem Wert "weitere Energieflussrichtung" vorhanden ist.
SG12 RFF 00022		Muss	
SG12 RFF 1153	Z18 Marktlokation	X	
SG12 RFF 1154	ID der Marktlokation	X [950]	[950] Format: Marktlokations-ID
Referenz auf ID der Technischen Ressource			

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG12			Muss [2067] $\wedge$ ([45] $\vee$ [27])	[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [45] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2067] Die SG12 RFF+Z37 Referenz auf ID der Technischen Ressource ist so oft zu wiederholen, bis alle IDs der Technischen Ressourcen angegeben sind, die der Steuerbaren Ressource in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) mit diesem Vorgang zugeordnet werden sollen, genannt sind.
SG12 RFF 00023			Muss	
SG12 RFF 1153	Z37	Technische Ressource	X	
SG12 RFF 1154		ID der Technischen Ressource	X [922] [517]	[517] Hinweis: Verwendung der ID der Technischen Ressource [922] Format: TR-ID
Kunde des Lieferanten				
SG11			Muss [35] $\wedge$ [518]	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden. [518] Hinweis: zur Angabe von Kontaktdaten des Kunden des Lieferanten um die Änderung an der Technik zu vereinfachen.
SG11 NAD 00024			Muss	
SG11 NAD 3035	Z09	Kunde des LF	X	
Kontaktdaten des Kunden				
SG14			Muss	
SG14 CTA 00025			Mus	
SG14 CTA 3139	IC	Informationsstelle	X	
SG14 CTA 3412		Kontaktdaten	X	
Kommunikationsverbindung				
SG14			Muss	
SG14 COM 00026				
SG14 COM 3148		Nummer / Adresse	X (([939] [39]) $\vee$ ([940] [52])) $\wedge$ [514]	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [52] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / AL Vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14 COM 3155	EM	E-Mail	X [1P0..1]	
	TE	Telefon	X [1P0..1]	
	AL	Handy	X [1P0..1]	
Erforderliches Produkt der Messlokation				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27			Muss [2068] $\wedge$ [26]	[26] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [2068] Diese SG27 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die innerhalb des gewünschten Umsetzungstermins (Zeitintervall aus DTM+469 (Startdatum oder Zeitpunkt) und DTM+472 (Endedatum oder Zeitpunkt)) aus Sicht des Anfragenden gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" möglich sind, genannt sind.
SG27 LIN 00045			Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27 LIN 1229	Z19	Erforderliches Produkt der Messlokation	X	
Erforderliches Produkt der Messlokation				
SG27				
SG27 PIA 00046			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code		X [47] $\wedge$ (([35] $\wedge$ [49]) $\vee$ ([36] $\wedge$ [48]))	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden. [36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden. [47] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Messlokation" vorhanden sind. [48] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist. [49] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Erforderliches Produkt der Netzlokation				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27			Muss [2068] $\wedge$ [27]	[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [2068] Diese SG27 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die innerhalb des gewünschten Umsetzungstermins (Zeitintervall aus DTM+469 (Startdatum oder Zeitpunkt) und DTM+472 (Endedatum oder Zeitpunkt)) aus Sicht des Anfragenden gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" möglich sind, genannt sind.
SG27 LIN 00047			Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27 LIN 1229	Z55	Erforderliches Produkt der Netzlokation	X	
Erforderliches Produkt der Netzlokation				
SG27				
SG27 PIA 00048			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code		X [50] $\wedge$ (([35] $\wedge$ [49]) $\vee$ ([36] $\wedge$ [48]))	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden. [36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden. [48] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist. [49] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist. [50] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Netzlokation" vorhanden sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27			Muss [2068] $\wedge$ [28]	[28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2068] Diese SG27 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die innerhalb des gewünschten Umsetzungstermins (Zeitintervall aus DTM+469 (Startdatum oder Zeitpunkt) und DTM+472 (Endedatum oder Zeitpunkt)) aus Sicht des Anfragenden gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" möglich sind, genannt sind.
SG27 LIN 00049			Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27 LIN 1229	Z56	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource	X	
Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource				
SG27			Muss	
SG27 PIA 00050			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code		X [51] $\wedge$ (([35] $\wedge$ [49]) $\vee$ ([36] $\wedge$ [48]))	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden. [36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden. [48] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist. [49] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist. [51] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Steuerbare Ressource" vorhanden sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Abschnitts-Kontrollsegment				
UNS			Muss	
UNS 0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment				
UNT			Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anfrage Angebot Änderung Technik NB, LF an MSB 35005	Bedingung
UNT 0074	Kommunikation von Prüfidentifikator Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

5 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.1	Version 1.2	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
26193	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Muss“ in SG14 Ansprechpartner, COM DE3148	$X (([939] [39]) \vee ([940] [40])) \wedge [514]$ [39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	$X (([939] [39]) \vee ([940] [40])) \wedge [514]$ [39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	Einbau des XODER Operator zur korrekten Abgrenzung der Bedingungen.	Genehmigt
26147	Kapitel 4.5 Anfrage Änderung der Technik der Lokation, SG14 Ansprechpartner	SG14 Ansprechpartner inkl. Untersegmente vorhanden	SG14 Ansprechpartner inkl. Untersegmente nicht vorhanden	Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“.	Genehmigt