

IFTSTA Anwendungshandbuch

Version:	2.1
Stand MIG:	2.1
Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	4
2	Aufbau des Dokumentes.....	4
3	Übersicht der Pakete in der IFTSTA	4
4	Hinweis zum Kapitel „Informationen zur Privilegierung nach EnFG“	4
5	IFTSTA-Anwendungsfälle in den MaBiS-Prozessen.....	4
5.1	Übermittlung des Prüfstatus (Antwort auf Summenzeitreihen)	5
5.2	Übermittlung der Abweisung der Summenzeitreihe	8
5.3	Übermittlung des Daten- und Prüfstatus zur Summenzeitreihe	10
6	IFTSTA-Anwendungsfälle vorwiegend in den WiM-Prozessen	15
6.1	Übermittlung des Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MSB-Wechsels 1/2.....	16
6.2	Übermittlung des Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MSB-Wechsels 2/2.....	18
6.3	Übermittlung des MSB-Wechselabmeldestatus an MSBA (ausschließlich in der Sparte Strom).....	22
6.4	Übermittlung des Messstellenumbaustatus.....	24
6.5	Mitteilung über erfolgten Geräteausbau.....	28
6.6	Mitteilung über gescheiterte Turnusauslesung (ausschließlich in der Sparte Gas)	30
6.7	Informationsaustausch im Rahmen des Ersteinbaus eines iMS	32
6.8	Information zur Ablehnung eines Angebots oder einer Anfrage	36
6.9	Bestellung.....	39
7	IFTSTA-Anwendungsfälle vorwiegend in den GPKE-Prozessen	41
7.1	Status zum Lieferschein	42
7.2	Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung 1/2	45
7.3	Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung 2/2	49
7.4	Bestellung einer Konfiguration	51
7.5	Beendigung einer Konfiguration	54
7.6	Informationen zur Privilegierung nach EnFG	56
7.7	Bearbeitungsstandsmeldung	61
8	IFTSTA-Anwendungsfälle in den Redispatch-Prozessen.....	64
9	Änderungshistorie	72

1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der IFTSTA für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur IFTSTA eine Wiederholung des UNH-Segments erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Übertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z. B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus bzw. mehrere Vollzugsmeldungen an denselben Marktpartner) unter einem UNH-Segment empfiehlt sich.

Die Nachricht IFTSTA wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der IFTSTA

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

4 Hinweis zum Kapitel „Informationen zur Privilegierung nach EnFG“

Der Zeitpunkt ab wann und für welche Zeiträume die Informationen ausgetauscht werden, ergibt sich aus dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der relevanten §§ des Gesetzes. Aussagen zu dieser Fragestellung werden nicht durch EDI@Energy beantwortet. Durch die EDI@Energy-Dokumente werden lediglich die Vorgaben zur Möglichkeit zum strukturierten Austausch und zur automatisierten Verarbeitung dieser Informationen zur Verfügung gestellt.

5 IFTSTA-Anwendungsfälle in den MaBiS-Prozessen

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die IFTSTA in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

5.1 Übermittlung des Prüfstatus (Antwort auf Summenzeitreihen)

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Statusmeldung LF an NB / ÜNB 21000	Statusmeldung NB an NB 21001	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z03 MaBiS Meldung(en)	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Dokumentendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Empfänger				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
MP-ID Absender				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Einzelheiten zu Equipment				
SG4		Muss	Muss	
SG4 EQD 00006		Muss	Muss	
SG4 EQD 8053	Z01 Laufende Nummer	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Statusmeldung LF an NB / ÜNB 21000	Statusmeldung NB an NB 21001	Bedingung
SG4	EQD	8260	Vorgangsnummer	X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Prüfidentifikator						
SG4						
SG4	RFF	00007		Muss	Muss	
SG4	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG4	RFF	1154	21000 MaBiS / Statusmeldung vom LF an NB/ÜNB	X		
			21001 MaBiS / Statusmeldung vom NB an NB		X	
Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe						
SG4						
SG4	RFF	00008		Muss	Muss	
SG4	RFF	1153	AUU Referenz auf eine Zeitreihe	X	X	
SG4	RFF	1154	Version der Summenzeitreihe	X	X	
Meldepunkt						
SG6						
SG6	LOC	00009		Muss Muss	Muss Muss	
SG6	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	
SG6	LOC	3225	Identifikator	X [951] [504]	X [951] [504]	[504] Hinweis: Verwendung der ID des MaBiS-ZP [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Betrachtungszeitintervall						
SG6						
SG6	DTM	00010		Muss	Muss	
SG6	DTM	2005	492 Bilanzierungsdatum, - zeit, -periode	X	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
SG6	DTM	2379	610 CCYYMM	X	X	
Zeitpunkt der Statusvergabe						
SG6						
SG6	DTM	00011		Muss	Muss	
SG6	DTM	2005	334 Statusveränderung, Datum/Zeit	X	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [495]	X [931] [495]	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG6	DTM	2379	304 CCYYMMDDHHMMSSZZZ	X	X	
Prüfstatus Antwort auf Summenzeitreihen						
SG7						
				Muss [4]	Muss [4]	[4] Wenn SG7 STS+Z02 nicht vorhanden.
SG7	STS	00012		Muss	Muss	
SG7	STS	9015	Z01 Prüfstatus Antwort auf Summenzeitreihen	X	X	
SG7	STS	4405	Z07 Zeitreihe akzeptiert	X	X	
			Z08 Zeitreihe nicht akzeptiert	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Statusmeldung LF an NB / ÜNB 21000	Statusmeldung NB an NB 21001	Bedingung
SG7	STS	9013	Code des Prüfschritts	X [43] V [44]	X [43] V [44]	[43] Wenn STS+Z01+Z07 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich. [44] Wenn STS+Z01+Z08 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG7	STS	1131	E_0007 EBD Nr. E_0007 E_0040 EBD Nr. E_0040 E_0041 EBD Nr. E_0041 E_0093 EBD Nr. E_0093	X X X	 X	
Abweisung der Summenzeitreihe SG7				Muss [3]	Muss [3]	[3] Wenn SG7 STS+Z01 nicht vorhanden.
SG7	STS	00013		Muss	Muss	
SG7	STS	9015	Z02 Abweisung der Summenzeitreihe	X	X	
SG7	STS	9013	Code des Prüfschritts	X [51]	X [51]	[51] Es sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Abweisung" möglich.
SG7	STS	1131	E_0007 EBD Nr. E_0007 E_0040 EBD Nr. E_0040 E_0041 EBD Nr. E_0041 E_0093 EBD Nr. E_0093	X X X	 X	
Nachrichten-Endesegment UNT 00133				Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	

5.2 Übermittlung der Abweisung der Summenzeitreihe

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Abweisung BIKO an NB / ÜNB 21002	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z03 MaBiS Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Einzelheiten zu Equipment			
SG4		Muss	
SG4 EQD 00006		Muss	
SG4 EQD 8053	Z01 Laufende Nummer	X	
SG4 EQD 8260	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Prüfidentifikator			
SG4		Muss	
SG4 RFF 00007		Muss	
SG4 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Abweisung BIKO an NB / ÜNB 21002	Bedingung
SG4	RFF	1154	21002 MaBiS / Abweisung vom BIKO an NB/ÜNB	X	
Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe					
SG4					
SG4	RFF	00008		Muss	
SG4	RFF	1153	AUU Referenz auf eine Zeitreihe	X	
SG4	RFF	1154	Version der Summenzeitreihe	X	
Meldepunkt					
SG6					
SG6	LOC	00009		Muss	
SG6	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	
SG6	LOC	3225	Identifikator	X [951] [504]	[504] Hinweis: Verwendung der ID des MaBiS-ZP [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Betrachtungszeitintervall					
SG6					
SG6	DTM	00010		Muss	
SG6	DTM	2005	492 Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG6	DTM	2379	610 CCYYMM	X	
Zeitpunkt der Statusvergabe					
SG6					
SG6	DTM	00011		Muss	
SG6	DTM	2005	334 Statusveränderung, Datum/Zeit	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [495]	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG6	DTM	2379	304 CCYYMMDDHHMMSSZZZ	X	
Abweisung der Summenzeitreihe					
SG7					
SG7	STS	00013		Muss	
SG7	STS	9015	Z02 Abweisung der Summenzeitreihe	X	
SG7	STS	9013	Code des Prüfschritts	X	
SG7	STS	1131	E_0008 EBD Nr. E_0008	X	
			E_0023 EBD Nr. E_0023	X	
			E_0029 EBD Nr. E_0029	X	
			E_0036 EBD Nr. E_0036	X	
			E_0038 EBD Nr. E_0038	X	
			E_0073 EBD Nr. E_0073	X	
			E_0080 EBD Nr. E_0080	X	
Nachrichten-Endesegment					
UNT					
UNT		00133		Muss	
UNT		0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT		0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

5.3 Übermittlung des Daten- und Prüfstatus zur Summenzeitreihe

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Status- meldung	Status- meldung	Status- meldung	Bedingung
	Kommunikation von	BIKO an NB / ÜNB	BIKO an BKV / NB	BKV / NB an BIKO	
	Prüfidentifikator	21003	21004	21005	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	Z03 MaBiS Meldung(en)	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Dokumentendatum					
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	X [931]	X [931]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
MP-ID Absender					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
Einzelheiten zu Equipment					
SG4		Muss	Muss	Muss	
SG4 EQD 00006		Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Status- meldung BIKO an NB / ÜNB	Status- meldung BIKO an BKV / NB	Status- meldung BKV / NB an BIKO	Bedingung
			Kommunikation von	21003	21004	21005	
			Prüfidentifikator				
SG4	EQD	8053	Z01 Laufende Nummer	X	X	X	
SG4	EQD	8260	Vorgangsnummer	X [911]	X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Prüfidentifikator SG4							
SG4	RFF	00007		Muss	Muss	Muss	
SG4	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG4	RFF	1154	21003 MaBiS / Statusmeldung vom BIKO an NB/ÜNB	X			
			21004 MaBiS / Statusmeldung vom BIKO an BKV/NB		X		
			21005 MaBiS / Statusmeldung vom BKV/NB an BIKO			X	
Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe SG4							
SG4	RFF	00008		Muss	Muss	Muss	
SG4	RFF	1153	AUU Referenz auf eine Zeitreihe	X	X	X	
SG4	RFF	1154	Version der Summenzeitreihe	X	X	X	
Meldepunkt SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	LOC	00009		Muss	Muss	Muss	
SG6	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG6	LOC	3225	Identifikator	X [951]	[504] X [951]	[504] X [951]	[504] Hinweis: Verwendung der ID des MaBiS-ZP [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Betrachtungszeitintervall SG6							
SG6	DTM	00010		Muss	Muss	Muss	
SG6	DTM	2005	492 Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode	X	X	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	X	
SG6	DTM	2379	610 CCYYMM	X	X	X	
Zeitpunkt der Statusvergabe SG6							
SG6	DTM	00011		Muss	Muss	Muss	
SG6	DTM	2005	334 Statusveränderung, Datum/Zeit	X	X	X	
SG6	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	[495] X [931]	[495] X [931]	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG6	DTM	2379	304 CCYYMMDDHHMMSSZZZ	X	X	X	
Abweisung der Summenzeitreihe SG7						Muss [5]	[5] Wenn SG7 STS+Z03 nicht vorhanden.
SG7	STS	00013				Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Status- meldung	Status- meldung	Status- meldung	Bedingung
			Kommunikation von	BIKO an NB / ÜNB	BIKO an BKV / NB	BKV / NB an BIKO	
			Prüfidentifikator	21003	21004	21005	
SG7	STS	9015	Z02 Abweisung der Summenzeitreihe			X	
SG7	STS	9013	Code des Prüfschritts			X [51]	[51] Es sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Abweisung" möglich.
SG7	STS	1131	E_0062 EBD Nr. E_0062			X	
			E_0063 EBD Nr. E_0063			X	
			E_0064 EBD Nr. E_0064			X	
			E_0065 EBD Nr. E_0065			X	
			E_0098 EBD Nr. E_0098			X	
			E_0099 EBD Nr. E_0099			X	
Prüfstatus zur Summenzeitreihe SG7				Muss ([6] ∧ [7]) v [8]		Muss [4]	[4] Wenn SG7 STS+Z02 nicht vorhanden. [6] Wenn für das 3-Tupel (MaBiS-ZP, Betrachtungszeitraum, Version der Summenzeitreihe) dem BIKO der Prüfstatus vorliegt, so ist dieser immer zusammen mit dem Datenstatus zu übertragen. [7] Wenn der Datenstatus "Abgerechnete Daten" bzw. "Abgerechnete Daten Korrektur-BKA" nicht vorhanden. [8] Wenn der Datenstatus einer NZR vom BIKO an NB nicht vorhanden.
SG7	STS	00014		Muss		Muss	
SG7	STS	9015	Z03 Prüfstatus zur Summenzeitreihe	X		X	
SG7	STS	4405	Z07 Zeitreihe akzeptiert	X		X	
			Z08 Zeitreihe nicht akzeptiert	X		X	
SG7	STS	9013	Code des Prüfschritts	X [45] v [46]		X [45] v [46]	[45] Wenn STS+Z03+Z07 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD- Cluster "Zustimmung" möglich. [46] Wenn STS+Z03+Z08 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD- Cluster "Ablehnung" möglich.
SG7	STS	1131	E_0062 EBD Nr. E_0062	X		X	
			E_0063 EBD Nr. E_0063	X		X	
			E_0064 EBD Nr. E_0064	X		X	
			E_0065 EBD Nr. E_0065	X		X	
			E_0098 EBD Nr. E_0098	X		X	
			E_0099 EBD Nr. E_0099	X		X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Status- meldung	Status- meldung	Status- meldung	Bedingung
			Kommunikation von	BIKO an NB / ÜNB	BIKO an BKV / NB	BKV / NB an BIKO	
			Prüfidentifikator	21003	21004	21005	
Datenstatus zur Summenzeitreihe							
SG7				Muss	Muss		
SG7	STS	00015		Muss	Muss		
SG7	STS	9015	Z04 Datenstatus zur Summenzeitreihe	X	X		
SG7	STS	4405	Code des Prüfschritts	X	X		
SG7	STS	1131	E_0026 EBD Nr. E_0026	X [29]	X [16]		[16] Wenn MP-ID in SG1
			E_0042 EBD Nr. E_0042	X [29]	X [16]		NAD+MR in der Rolle
			E_0043 EBD Nr. E_0043	X [29]	X [16]		BKV
			E_0053 EBD Nr. E_0053	X [29]	X [26]		[26] Wenn MP-ID in SG1
			E_0054 EBD Nr. E_0054	X [29]	X [26]		NAD+MR in der Rolle NB
			E_0055 EBD Nr. E_0055	X [29]	X [26]		[29] Wenn MP-ID in SG1
			E_0056 EBD Nr. E_0056	X [26]	X [16]		NAD+MR in der Rolle
			E_0057 EBD Nr. E_0057	X [26]	X [16]		ÜNB
			E_0058 EBD Nr. E_0058	X [26]	X [16]		
			E_0059 EBD Nr. E_0059	X [29]	X [26]		
			E_0060 EBD Nr. E_0060	X [29]	X [26]		
			E_0061 EBD Nr. E_0061	X [29]	X [26]		
			E_0066 EBD Nr. E_0066		X [26]		
			E_0067 EBD Nr. E_0067		X [26]		
			E_0075 EBD Nr. E_0075	X [26]	X [16]		
			E_0076 EBD Nr. E_0076	X [26]	X [16]		
			E_0077 EBD Nr. E_0077	X [26]	X [16]		
			E_0082 EBD Nr. E_0082	X [26]	X [16]		
			E_0083 EBD Nr. E_0083	X [26]	X [16]		
			E_0084 EBD Nr. E_0084	X [26]	X [16]		
Abweisung Statusmeldung/- änderung							
SG7					Soll ([10] V [17]) ∧ [510]		[10] Wenn Meldung des BKV/NB/ÜNB nach Frist eingeht. [17] Wenn Meldung des BKV auf falscher Aggregationsebene eingeht. [510] Hinweis: Es ist neben der Information über die Ablehnung auch der unverändert gebliebene Datenstatus informell mitzugeben.
SG7	STS	00016			Muss		
SG7	STS	9015	Z13 Abweisung Statusmeldung/- änderung		X		
SG7	STS	9013	Code des Prüfschritts		X		
SG7	STS	1131	E_0019 EBD Nr. E_0019		X		
			E_0021 EBD Nr. E_0021		X		
			E_0025 EBD Nr. E_0025		X		
			E_0030 EBD Nr. E_0030		X		
			E_0074 EBD Nr. E_0074		X		
			E_0081 EBD Nr. E_0081		X		
Nachrichten-Endesegment							
UNT 00133				Muss	Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Status- meldung	Status- meldung	Status- meldung	Bedingung
	Kommunikation von	BIKO an NB / ÜNB	BIKO an BKV / NB	BKV / NB an BIKO	
	Prüfidentifikator	21003	21004	21005	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

6 IFTSTA-Anwendungsfälle vorwiegend in den WiM-Prozessen

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die IFTSTA in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

6.1 Übermittlung des Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MSB-Wechsels 1/2

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Statusmeldung NB an MSBA / LF 21007	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			
SG14			

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Statusmeldung NB an MSBA / LF	Bedingung
	Prüfidentifikator	21007	
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [951] [505]	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
MSB-Wechselstatus			
SG15		Muss	
SG15 STS 00019		Muss	
SG15 STS 9015	Z10 MSB-Wechsel nach MsbG	X	
SG15 STS 4405	209 Lieferung, geplant	X	
Prüfidentifikator			
SG15		Muss	
SG15 RFF 00020		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21007 WiM / Statusmeldung (Planungszeitpunkt) vom NB an MSBA	X	
Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht)			
SG15			
SG15 RFF 00023		Muss [20]	[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF
SG15 RFF 1153	TN Transaktions-Referenznummer	X	
SG15 RFF 1154	Vorgangsnummer	X [531]	[531] Vom MSBN in Schritt 1 des SD verwendete Vorgangsnummer, damit der LF diese bei der Bestellung einer Konfiguration beim MSBN, unter dem Vorbehalt, dass der MSB-Wechsel an der Messlokation erfolgreich sein wird, verwenden kann.
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15			
SG15 DTM 00024		Muss	
SG15 DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB3] $\wedge$ [496] $\wedge$ [520]	[496] Der Zeitpunkt muss > dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [520] Hinweis: Zeitpunkt, zu dem der Wechsel erfolgt, falls er zustande kommt
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Messstellenbetreiber an der Messlokation			
SG17		Muss	
SG17 NAD 00025		Muss	
SG17 NAD 3035	DEB Messstellenbetreiber	X	
SG17 NAD 3039	MP-ID	X	
SG17 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

6.2 Übermittlung des Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MSB-Wechsels 2/2

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Status- meldung MSBN an NB	Status- meldung gMSB / MSBN an NB MSBN an MSBA	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Status- meldung NB an MSBN	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Bedingung
	Prüfidentifikator	21009	21010	21011	21012	21013	
Nachrichten-Kopfsegment							
UNH	00001	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	X	
Beginn der Nachricht							
BGM	00002	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	X	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	X	X	
Dokumentendatum							
DTM	00003	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHM MZZZ	X	X	X	X	X	
MP-ID Empfänger							
SG1		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD	00004	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	X	X	X	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	X	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	X	
MP-ID Absender							
SG1		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD	00005	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Status- meldung MSBN an NB	Status- meldung gMSB / MSBN an NB MSBN an MSBA	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Status- meldung NB an MSBN	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Bedingung
			Prüfidentifikator	21009	21010	21011	21012	21013	
SG1	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenausst eller bzw. - absender	X	X	X	X	X	
SG1	NAD	3039	MP-ID	X	X	X	X	X	
SG1	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	X	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	X	X	X	
Sendungsdaten									
SG14				Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG14	CNI	00017		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG14	CNI	1490	Vorgangsnummer	X [911]	X [911]	X [911]	X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt									
SG14				Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG14	LOC	00018		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG14	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	X	X	
SG14	LOC	3225	Identifikator	X [951] [505]	X [951] [505]	X [951] [505]	X [951] [505]	X [951] [505]	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnu ng
MSB-Wechselstatus									
SG15				Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG15	STS	00019		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG15	STS	9015	Z10 MSB-Wechsel nach MsbG	X	X	X	X	X	
SG15	STS	4405	Z13 gescheitert	X		X		X	
			Z14 erfolgreich		X		X		
SG15	STS	9013	Code des Prüfschritts			X			
			E17 Ablehnung wg. Fristüberschreitun g					X	
SG15	STS	1131	G_005 Codeliste Gas Nr. 5 G_0055			X [493]			[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
			S_0057 Codeliste Strom Nr. S_0057			X [492]			[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
Prüfidentifikator									
SG15				Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG15	RFF	00020		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG15	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Status- meldung MSBN an NB	Status- meldung gMSB / MSBN an NB MSBN an MSBA	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Status- meldung NB an MSBN	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Bedingung
	Prüfidentifikator	21009	21010	21011	21012	21013	
SG15 RFF 1154	21009 WiM / Statusmeldung (gescheitert) vom MSBN an NB 21010 WiM / Statusmeldung (erfolgreich) vom MSBN an NB 21011 WiM / Statusmeldung (MSB/Scheitermel- dung) vom NB an MSBN / MSBA / LF 21012 WiM / Statusmeldung (erfolgreich) vom NB an MSBN 21013 WiM / Statusmeldung (gescheitert) vom NB an MSBN / MSBA / LF	X					
Referenz Nachrichtennummer SG15 SG15 RFF 00021				Muss	Muss		
SG15 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht			X	X		
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation			X	X		
Referenz Vorgangsnummer SG15 SG15 RFF 00022				Muss	Muss		
SG15 RFF 1153	ADY Mitteilungsnumme r			X	X		
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation			X	X		
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne SG15 SG15 DTM 00024				Muss	Muss		
SG15 DTM 2005	293 Fertigstellungsdatu m/-zeit		X		X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Status- meldung MSBN an NB	Status- meldung gMSB / MSBN an NB MSBN an MSBA	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Status- meldung NB an MSBN	Status- meldung NB an MSBN / MSBA / LF	Bedingung
	Kommunikation von						
	Prüfidentifikator	21009	21010	21011	21012	21013	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X ([UB3] [26] ∧ ([521] ∨ [522])) ∨ ([931] [117])		X [UB3] ∧ [521]		[26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB [117] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle MSB [521] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem der MSBN tatsächlich den Messstellenbetrieb übernimmt [522] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem der gMSB den Messstellenbetrieb übernimmt [931] Format: ZZZ = +00
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHM MZZZ		X		X		
Nachrichten- Endesegment							
UNT 00133		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten- Referenznummer	X	X	X	X	X	

6.3 Übermittlung des MSB-Wechselabmeldestatus an MSBA (ausschließlich in der Sparte Strom)

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Statusmeldung NB an MSBA 21018	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			
SG14		Muss	
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Statusmeldung NB an MSBA 21018	Bedingung
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [951] [505]	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
MSB-Wechselstatus			
SG15		Muss	
SG15 STS 00019		Muss	
SG15 STS 9015	Z10 MSB-Wechsel nach MsbG	X	
SG15 STS 4405	Z14 erfolgreich	X	
Prüfidentifikator			
SG15		Muss	
SG15 RFF 00020		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	Z1018 WiM / Statusmeldung vom NB an MSBA	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15		Muss	
SG15 DTM 00024		Muss	
SG15 DTM 2005	293 Fertigstellungsdatum/-zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] $\wedge$ [522]	[522] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem der gMSB den Messstellenbetrieb übernimmt
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Messstellenbetreiber an der Messlokation			
SG17		Muss	
SG17 NAD 00025		Muss	
SG17 NAD 3035	DEB Messstellenbetreiber	X	
SG17 NAD 3039	MP-ID	X	
SG17 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

6.4 Übermittlung des Messstellenumbaustatus

Wird die Scheitermeldung im Rahmen des Ersteinbaus eines iMS verwendet, ist diese Statusmeldung an alle im Prozess genannten Markttrollen zu senden. In allen anderen Anwendungsfällen wird die Statusmeldung an den Marktpartner gesendet, der die Änderung an der Messlokation beauftragt hat. Die anderen, der Messlokation zugeordneten Marktpartner, erhalten keine IFTSTA.

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Status-meldung MSB an LF	Status-meldung MSB an NB / MSB	Bedingung
	Prüfidentifikator	21025	21027	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH	00001	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM	00002	Muss	Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Dokumentendatum				
DTM	00003	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Empfänger				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD	00004	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	X	[28] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
MP-ID Absender				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD	00005	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	X	[28] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Sendungsdaten				
SG14		Muss	Muss	
SG14 CNI	00017	Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von		Status-meldung MSB an LF	Status-meldung MSB an NB / MSB	Bedingung
			Prüfidentifikator		21025	21027	
SG14	CNI	1490	Vorgangsnummer		X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt							
SG14							
SG14	LOC	00018			Muss	Muss	
SG14	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	
SG14	LOC	3225	Identifikator		X (([951] [505]) ∨ ([960] [532]) ∨ ([961] [533]))	X ((([951] [505]) ∨ ([960] [532]) ∨ ([961] [533])))	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [532] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [533] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlokations-ID [961] Format: SR-ID
Status des Umbaus der Messlokation							
SG15							
SG15	STS	00026			Muss	Muss	
SG15	STS	9015	Z15	Messstellenumbau	X	X	
SG15	STS	4405	Z13	gescheitert	X	X	
			Z14	erfolgreich			
SG15	STS	9013	Code des Prüfschritts		X [153] ∧ [538]	X [153] ∧ [538]	[103] Wenn in diesem STS
			Z74	kein Zugang	X [103] ∧ [537]	X [103] ∧ [537]	DE1131 nicht vorhanden
			Z75	Kommunikationsstörung	X [103] ∧ [537]	X [103] ∧ [537]	[153] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0286 [537] Hinweis: Der Code ist nötig, da dieser Anwendungsfall auch in allen Use-Cases zur Anwendung kommt, in denen sich die in diesem Segment zu übertragende Information nicht anhand eines Entscheidungsbaus ergibt. [538] Hinweis: An dieser Stelle wird der Code aus dem EBD übermittelt
SG15	STS	1131	E_0286	EBD Nr. E_0286	S [155]	S [155] ∧ [26]	[26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB [155] Wenn dieser Anwendungsfall im Rahmen des Use-Cases "Messlokationsänderung vom NB an MSB" oder "Messlokationsänderung vom LF an MSB" der Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" oder der WiM verwendet wird.
Prüfidentifikator							
SG15							
SG15	RFF	00027			Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von	Status-meldung MSB an LF	Status-meldung MSB an NB / MSB	Bedingung
			Prüfidentifikator	21025	21027	
SG15	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG15	RFF	1154	21025 WiM / Statusmeldung (gescheitert) vom MSB an LF	X		
			21027 WiM / Statusmeldung (gescheitert) vom MSB an NB / MSB		X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
SG15						
SG15	DTM	00028				
SG15	DTM	2005	293 Fertigstellungsdatum/-zeit			
SG15	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG15	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ			
Sendungspositionseinzelheiten						
SG25						
				Muss [154]	Muss [154]	[154] Wenn STS+Z15+Z13+A99:E_0286 in dieser SG14 vorhanden
SG25	GID	00029		Muss	Muss	
SG25	GID	1496	Sendungsposition	X [903]	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text						
SG25						
SG25	FTX	00030		Muss	Muss	
SG25	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	X	
SG25	FTX	4440	Freier Text	X	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT						
		00133		Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	

6.5 Mitteilung über erfolgten Geräteausbau

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Gerätestatus MSB an MSB 21036	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Gerätestatus MSB an MSB 21036	Bedingung
SG14			
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [951] [505]	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Gerätestatus			
SG15			
SG15 STS 00047		Muss	
SG15 STS 9015	Z26 Gerätestatus	X	
SG15 STS 4405	Z35 ausgebaut	X	
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 00048		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21036 WiM / Gerätestatus	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15			
SG15 DTM 00049		Muss	
SG15 DTM 2005	293 Fertigstellungsdatum/-zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [495]	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133			
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

6.6 Mitteilung über gescheiterte Turnusauslesung (ausschließlich in der Sparte Gas)

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Informationsmeldung MSB an NB (nur Gas) 21028	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [28]	[28] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [28]	[28] Nur MP-ID aus Sparte Gas
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			
SG14		Muss	
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [951] [505]	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Informationsmeldung MSB an NB (nur Gas) 21028	Bedingung
Turnusauslesungsstatus			
SG15		Muss	
SG15 STS 00031		Muss	
SG15 STS 9015	Z12 Ab-/Auslesung	X	
SG15 STS 4405	Z13 gescheitert	X	
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X	
SG15 STS 1131	G_0077 Codeliste Gas Nr. G_0077	X	
Prüfidentifikator			
SG15		Muss	
SG15 RFF 00032		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21028 WiM / Informationsmeldung vom MSB an NB	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15		Muss	
SG15 DTM 00033		Muss	
SG15 DTM 2005	7 Gültigkeitsdatum/-zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB2] $\wedge$ [495]	[495] Der Zeitpunkt muss $\leq$ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

6.7 Informationsaustausch im Rahmen des Ersteinbaus eines iMS

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Vorabinfor- mation	iMS- Ersteinbau- zust.	Bestandss. / Eigenausbau iMS	Bedingung
	Kommunikation von	gMSB an MSB / LF / NB	MSB an gMSB	MSB an gMSB	
	Prüfidentifikator	21029	21030	21031	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH 00001		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
BGM 00002		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
Dokumentendatum					
DTM 00003		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
MP-ID Empfänger					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	
MP-ID Absender					
SG1		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	
Sendungsdaten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Vorabinfor- mation	iMS- Ersteinbau- zust.	Bestandss. / Eigenausbau iMS	Bedingung
	Kommunikation von		gMSB an MSB / LF / NB	MSB an gMSB	MSB an gMSB	
	Prüfidentifikator		21029	21030	21031	
SG14			Muss	Muss	Muss	
SG14 CNI		00017	Muss	Muss	Muss	
SG14 CNI	1490	Vorgangsnummer	X [911]	X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt						
SG14						
SG14 LOC		00018	Muss	Muss	Muss	
SG14 LOC	3227	172 Meldepunkt	X	X	X	
SG14 LOC	3225	Identifikator	X [951] [505]	X [951] [505]	X [951] [505]	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Ersteinbau iMS Planungsstatus						
SG15			Muss [19]	Muss	Muss	[19] Wenn SG15 STS+Z24 nicht vorhanden.
SG15 STS		00034	Muss	Muss	Muss	
SG15 STS	9015	Z19 Ersteinbau iMS	X	X	X	
SG15 STS	4405	Z17 geplant Z30 zugestimmt Z31 widersprochen	X	X [503]	X	[503] Hinweis: Auf Selbsteinbau eines iMS oder einer mME wird verzichtet
SG15 STS	9013	Code des Prüfschritts		X [48]	X [47]	[47] Es sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich. [48] Es sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich.
SG15 STS	1131	E_0233 EBD Nr. E_0233		X	X	
Prüfidentifikator						
SG15						
SG15 RFF		00035	Muss	Muss	Muss	
SG15 RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG15 RFF	1154	21029 WiM / Vorabinformation 21030 WiM / Zustimmung iMS- Ersteinbau 21031 WiM / Bestandsschutz / Eigenausbau iMS	X	X	X	
Referenz auf die Marktlokation						
SG15						
SG15 RFF		00036	Muss [20]			[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF
SG15 RFF	1153	AVE Meldepunkt	X			
SG15 RFF	1154	ID einer Marktlokation	X [950] [506]			[506] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [950] Format: Marktlokations-ID

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Vorabinfor- mation	IMS- Ersteinbau- zust.	Bestandss. / Bedingung Eigenausbau IMS
	Kommunikation von	gMSB an MSB / LF / NB	MSB an gMSB	MSB an gMSB
	Prüfidentifikator	21029	21030	21031
Referenz Nachrichtennummer SG15				
SG15 RFF	00037		Muss	Muss
SG15 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht		X	X
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation		X	X
Referenz Vorgangsnummer SG15				
SG15 RFF	00038		Muss	Muss
SG15 RFF 1153	ADY Mitteilungsnummer		X	X
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation		X	X
Referenz auf den Preisschlüsselstamm SG15				
SG15 RFF	00039	Muss [20] $\wedge$ [144]		[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF [144] Wenn RFF+Z45 in dieser SG15 nicht vorhanden
SG15 RFF 1153	Z17 Preisschlüsselstamm	X		
SG15 RFF 1154	Code des Preisschlüsselstamms	X		
Referenz auf die Artikel-ID SG15				
SG15 RFF	00040	Muss [20] $\wedge$ [145]		[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF [145] Wenn RFF+Z17 in dieser SG15 nicht vorhanden
SG15 RFF 1153	Z45 Referenz auf die Artikel- ID	X		
SG15 RFF 1154	Artikel-ID	X		
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne SG15				
SG15 DTM	00041	Muss	Muss	
SG15 DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [496]	X [496]	[496] Der Zeitpunkt muss > dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
SG15 DTM 2379	102 CCYYMMDD	X	X	
Ersteinbau mME Planungsstatus SG15				
SG15 STS	00042	Muss [18] $\wedge$ [20]		[18] Wenn SG15 STS+Z19 nicht vorhanden. [20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF
SG15 STS 9015	Z24 Ersteinbau mME	X		
SG15 STS 4405	Z17 geplant	X		
Prüfidentifikator SG15				
SG15 RFF	00043	Muss		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Vorabinfor- mation	IMS- Ersteinbau- zust.	Bestandss. / Eigenausbau	Bedingung
	Kommunikation von	gMSB an MSB / LF / NB	MSB an gMSB	IMS MSB an gMSB	
	Prüfidentifikator	21029	21030	21031	
SG15 RFF 1153	213 Prüfidentifikator	X			
SG15 RFF 1154	21029 WiM / Vorabinformation	X			
Referenz auf die Marktllokation					
SG15					
SG15 RFF	00044	Muss			
SG15 RFF 1153	AVE Meldepunkt	X			
SG15 RFF 1154	ID einer Marktllokation	X [950] [506]			[506] Hinweis: Verwendung der ID der Marktllokation [950] Format: Marktllokations-ID
Beginn des Zeitintervalls					
SG15					
SG15 DTM	00045	Muss			
SG15 DTM 2005	469 Startdatum oder - zeitpunkt, frühestes/r	X			
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] $\wedge$ [496]			[496] Der Zeitpunkt muss > dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X			
Ende des Zeitintervalls					
SG15					
SG15 DTM	00046	Muss			
SG15 DTM 2005	472 Endedatum oder - zeitpunkt, spätestes/r	X			
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] $\wedge$ [496]			[496] Der Zeitpunkt muss > dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X			
Nachrichten-Endesegment					
UNT 00133					
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

6.8 Information zur Ablehnung eines Angebots oder einer Anfrage

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf das Angebot	Ablehnung der Anfrage	Bedingung
	Kommunikation von	LF an MSB	MSB an ESA / LF	
	Prüfidentifikator	21032	21033	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Dokumentendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Empfänger				
SG1 NAD 00004		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	Muss	Muss	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
MP-ID Absender				
SG1 NAD 00005		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	Muss	Muss	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Sendungsdaten				
SG14 CNI 00017		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf das Angebot LF an MSB	Ablehnung der Anfrage MSB an ESA / LF / NB 21033	Bedingung
SG14 CNI 1490	Kommunikation von Prüfidentifikator Vorgangsnummer	21032 X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt SG14 SG14 LOC 00018		Muss	Muss [149] $\wedge$ [150]	[149] Wenn in dieser SG14 STS DE1131 $\leftrightarrow$ E_0278 [150] Wenn in dieser SG14 STS DE1131 $\leftrightarrow$ E_0281
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	X	
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [950] [506]	X ([950] [506]) $\vee$ ([951] [505]) $\vee$ ([960] [532]) $\vee$ ([961] [533])	[505] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [506] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [532] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [533] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource [950] Format: Marktlokations- ID [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlokations-ID [961] Format: SR-ID
Status zum Angebot oder Anfrage SG15 SG15 STS 00050		Muss Muss	Muss Muss	
SG15 STS 9015	Z20 Status des referenzierten Dokuments	X	X	
SG15 STS 4405	Z32 abgelehnt	X	X	
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X	X	
SG15 STS 1131	E_0205 EBD Nr. E_0205 E_0207 EBD Nr. E_0207 E_0208 EBD Nr. E_0208 E_0252 EBD Nr. E_0252 E_0524 EBD Nr. E_0524 E_0531 EBD Nr. E_0531 E_0278 EBD Nr. E_0278 E_0281 EBD Nr. E_0281	X X X	X [20] X [76] X [26] X [20] X [26] X [20]	[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF [26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB [76] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle ESA
Prüfidentifikator SG15 SG15 RFF 00051		Muss	Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG15 RFF 1154	21032 WiM / Angebotsablehnung (LF an MSB) 21033 WiM, GPKE / Anfrageablehnung (MSB an ESA / LF / NB)	X	 X	
Referenziertes Angebot / Anfrage SG15 SG15 RFF 00052		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Antwort auf das Angebot LF an MSB	Ablehnung der Anfrage MSB an ESA / LF / NB 21033	Bedingung
			Kommunikation von			
			Prüfidentifikator	21032		
SG15	RFF	1153	AAG Angebotsnummer	X		
			AAV Nummer der Anfrage		X	
SG15	RFF	1154	Dokumenten-/Vorgangsnummer der Bezugsnachricht	X [501]	X [502]	[501] Hinweis: Aus QUOTES BGM DE1004 [502] Hinweis: Aus REQOTE BGM DE1004
Frühester Zeitpunkt SG15						
SG15	DTM	00053			Muss [30]	[30] Wenn in dieser SG15 STS+Z20+Z32+A07:E_0207 vorhanden.
SG15	DTM	2005	469 Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r		X	
SG15	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB1]	
SG15	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ		X	
Sendungspositionseinzelheiten SG25						
					Muss [129] √ [130] √ [151] √ [152]	[129] Wenn STS+Z20+Z32+A99:E_0524 in dieser SG14 vorhanden [130] Wenn STS+Z20+Z32+A99:E_0531 in dieser SG14 vorhanden [151] Wenn STS+Z20+Z32+A99:E_0278 in dieser SG14 vorhanden [152] Wenn STS+Z20+Z32+A99:E_0281 in dieser SG14 vorhanden
SG25	GID	00054			Muss	
SG25	GID	1496	Sendungsposition		X	
Freier Text SG25						
SG25	FTX	00055			Muss	
SG25	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)		X	
SG25	FTX	4440	Freier Text		X	
Nachrichten-Endesegment UNT						
		00133		Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

6.9 Bestellung

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Bestellung (WiM) MSB an ESA 21042	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z09 WiM Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Bestellung			
SG15		Muss	
SG15 STS 00056		Muss	
SG15 STS 9015	Z21 Bestellung	X	
SG15 STS 4405	105 beendet	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Bestellung (WiM) MSB an ESA 21042	Bedingung
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 00057		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21042 WiM / Umsetzungsstatus der Bestellung	X	
Referenz auf die Bestellung			
SG15			
SG15 RFF 00058		Muss	
SG15 RFF 1153	AGI Beantragungsnummer	X	
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X [519]	[519] Hinweis: Aus ORDERS BGM DE1004
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15			
SG15 DTM 00059		Muss	
SG15 DTM 2005	93 Datum Vertragsende	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT			
UNT 00133		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7 IFTSTA-Anwendungsfälle vorwiegend in den GPKE-Prozessen

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die IFTSTA in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

7.1 Status zum Lieferschein

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Rückmeld. a. Liefers. LF an NB 21035	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z33 GPKE Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Status des Lieferscheins			
SG15		Muss	
SG15 STS 00063		Muss	
SG15 STS 9015	Z25 Status des Lieferscheins	X	
SG15 STS 4405	Z30 zugestimmt	X	
	Z31 widersprochen	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Rückmeld. a. Liefers. LF an NB 21035	Bedingung
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X [49] v [50]	[49] Wenn STS+Z25+Z30 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich. [50] Wenn STS+Z25+Z31 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG15 STS 1131	E_0456 EBD Nr. E_0456	X	
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 00064		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21035 GPKE / Rückmeldung auf Lieferschein	X	
Lieferschein			
SG15			
SG15 RFF 00065		Muss	
SG15 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	
SG15 RFF 1154	Referenznummer	X [512]	[512] Hinweis: Aus MSCONS BGM DE1004
Ansicht des Senders			
SG16		Muss [23]	[23] Wenn SG15 STS+Z25+Z31+A06 / A09 / A10 / A11 / A13 / A14 / A15 / A16 vorhanden.
SG16 EFI 00066		Muss	
SG16 EFI 7008	Z01 Ansicht des Senders	X	
Beginn Messperiode			
SG16			
SG16 DTM 00067		Muss [31]	[31] Wenn in dieser SG16 in QTY in DE6411 KWH/K3 vorhanden.
SG16 DTM 2005	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	
SG16 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] $\wedge$ [495]	[495] Der Zeitpunkt muss $\leq$ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
SG16 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Ende Messperiode			
SG16			
SG16 DTM 00068		Muss [33]	[33] Wenn in dieser SG16 DTM+163 vorhanden.
SG16 DTM 2005	164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit	X	
SG16 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] $\wedge$ [495]	[495] Der Zeitpunkt muss $\leq$ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
SG16 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Leistungsperiode			
SG16			
SG16 DTM 00069		Muss [32]	[32] Wenn in dieser SG16 in QTY in DE6411 KWT/K5 vorhanden.
SG16 DTM 2005	306 Leistungsperiode	X	
SG16 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG16 DTM 2379	610 CCYYMM	X	
Menge			
SG16			
SG16 QTY 00070		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator		Rückmeld. a. Liefers. LF an NB 21035	Bedingung
SG16	QTY	6063	Z20	Tarifstufe 0	X	
			Z21	Tarifstufe 1	X	
			Z22	Tarifstufe 2	X	
			Z23	Tarifstufe 3	X	
			Z24	Tarifstufe 4	X	
			Z25	Tarifstufe 5	X	
			Z26	Tarifstufe 6	X	
			Z27	Tarifstufe 7	X	
			Z28	Tarifstufe 8	X	
			Z29	Tarifstufe 9	X	
SG16	QTY	6060	Menge		X [902] [906] $\wedge$ [530]	[530] Hinweis: Hier ist die Arbeit bzw. Leistung anzugeben, die der Sender der IFTSTA im Lieferschein für den von ihm genannten Zeitraum / Leistungsperiode erwartet hätte. [902] Format: Wert darf nur positiv oder 0 sein [906] Format: max. 3 Nachkommastellen
SG16	QTY	6411	KWH	kilowatt hour	X	
			KWT	kilowatt	X	
			K3	kilovolt ampere reactive hour	X	
			K5	kilovolt ampere (reactive)	X	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT	00133	Muss			
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	

7.2 Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung 1/2

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Auftragsstatus (Sperrern) NB an LF / MSB / ÜNB 21039	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z33 GPKE Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Auftragsstatus (Sperren) NB an LF / MSB / ÜNB 21039	Bedingung
SG14			
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [950] [506]	[506] Hinweis: Verwendung der ID der Marktklokation [950] Format: Marktklokations-ID
Auftragstatus Sperren			
SG15			
		Muss [78]	[78] Wenn STS+Z38 in dieser SG14 nicht vorhanden
SG15 STS 00105		Muss	
SG15 STS 9015	Z37 Auftragsstatus Sperren	X	
SG15 STS 4405	Z13 gescheitert Z14 erfolgreich Z32 abgelehnt	X ([91] ∨ [133]) ∧ [20] X [91] ∨ [133] X [92] ∨ [134]	[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF [91] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0472 [92] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0501 [133] Wenn in diesem STS DE1131 = E_1003 [134] Wenn in diesem STS DE1131 = E_1002
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X ([93] ∨ [94] ∨ [107])	[93] Wenn STS+Z37+Z13 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "gescheitert" möglich. [94] Wenn STS+Z37+Z14 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "erfolgreich" möglich. [107] Wenn STS+Z37+Z32 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG15 STS 1131	E_0472 EBD Nr. E_0472 E_0501 EBD Nr. E_0501 E_1002 EBD Nr. E_1002 E_1003 EBD Nr. E_1003	X X [20] X [20] X	[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 00106		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21039 GPKE, Awh Sperrp. Gas / Auftragsstatus (Sperren)	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15			
SG15 DTM 00107		Muss [77]	[77] Wenn STS+Z37+Z14 in dieser SG14 vorhanden
SG15 DTM 2005	293 Fertigstellungsdatum/-zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [495]	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Sendungspositionseinzelheiten			
SG25			
		Muss ([83] ∨ [85] ∨ [131] ∨ [132])	[83] Wenn STS+Z37+Z13+A04/A05/A06:E_0472 in dieser SG14 vorhanden [85] Wenn STS+Z37+Z32+A01:E_0501 in dieser SG14 vorhanden [131] Wenn STS+Z37+Z13+A04/A05/A06:E_1003 in dieser SG14 vorhanden [132] Wenn STS+Z37+Z32+A01:E_1002 in dieser SG14 vorhanden
SG25 GID 00108		Muss	
SG25 GID 1496	Sendungsposition	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Auftragsstatus (Sperren) NB an LF / MSB / ÜNB 21039	Bedingung
Freier Text			
SG25			
SG25 FTX 00109		Muss	
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG25 FTX 4440	Freier Text	X	
Auftragstatus Entsperren			
SG15			
SG15 STS 00110		Muss [79]	[79] Wenn STS+Z37 in dieser SG14 nicht vorhanden
SG15 STS 9015	Z38 Auftragsstatus Entsperren	X	
SG15 STS 4405	Z13 gescheitert Z14 erfolgreich	X [95] ∨ [137] X [95] ∨ [137] ∨ [96] ∨ [138]	[95] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0499 [96] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0487 [137] Wenn in diesem STS DE1131 = E_1005 [138] Wenn in diesem STS DE1131 = E_1020
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X ((([97] ∨ [98]) ∧ ([95] ∨ [137]))) ∨ [99] ∨ [139])	[95] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0499 [97] Wenn STS+Z38+Z13 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "gescheitert" möglich. [98] Wenn STS+Z38+Z14 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "erfolgreich" möglich. [99] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0487, dann ist nur der Code A01 möglich. [137] Wenn in diesem STS DE1131 = E_1005 [139] Wenn in diesem STS DE1131 = E_1020, dann ist nur der Code A01 möglich.
SG15 STS 1131	E_0487 EBD Nr. E_0487 E_0499 EBD Nr. E_0499 E_1005 EBD Nr. E_1005 E_1020 EBD Nr. E_1020	X X X X	
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 00111		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21039 GPKE, Awh Sperrp. Gas / Auftragsstatus (Sperren)	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15			
SG15 DTM 00112		Muss [80]	[80] Wenn STS+Z38+Z14 in dieser SG14 vorhanden
SG15 DTM 2005	293 Fertigstellungsdatum/-zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [495]	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Sendungspositionseinheiten			
SG25			
SG25 GID 00113		Muss [84] ∨ [136]	[84] Wenn STS+Z38+Z13+A02:E_0499 in dieser SG14 vorhanden [136] Wenn STS+Z38+Z13+A02:E_1005 in dieser SG14 vorhanden
SG25 GID 1496	Sendungsposition	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Auftragsstatus (Sperrungen) NB an LF / MSB / ÜNB 21039	Bedingung
Freier Text SG25			
SG25 FTX 00114			Muss
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG25 FTX 4440	Freier Text	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133			Muss
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7.3 Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung 2/2

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Info Entsperrauftrag NB an MSB 21040	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z33 GPKE Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Info Entsperrauftrag NB an MSB 21040	Bedingung
SG14			
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	
SG14 LOC 3225	Identifikator	X [950] [506]	[506] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [950] Format: Marktlotions-ID
Information über Entsperrauftrag			
SG15		Muss	
SG15 STS 00115		Muss	
SG15 STS 9015	Z39 Information über Entsperrauftrag	X	
SG15 STS 4405	Z17 geplant	X	
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 00116		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21040 GPKE, Awh Sperrp. Gas / Information über Entsperrauftrag	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
SG15			
SG15 DTM 00117		Muss	
SG15 DTM 2005	293 Fertigstellungsdatum/-zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7.4 Bestellung einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestellungsantwort / - mitteilung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an LF / MSB / NB	
	Prüfidentifikator	NB an LF 21043	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z73 Bestellung einer Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Bestellung			
SG15		Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bestellungsantwort / - mitteilung	Bedingung
			Kommunikation von	MSB an LF / MSB / NB	
			Prüfidentifikator	NB an LF	
				21043	
SG15	STS	00056		Muss	
SG15	STS	9015	Z21 Bestellung	X	
SG15	STS	4405	Z13 gescheitert	X ([120] ∨ [121]) ∧ [117]	[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF
			Z14 erfolgreich	X ([120] ∨ [121]) ∧ [117]	[26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB
			Z32 abgelehnt	X ([118] ∧ [140]) ∨ [119] ∨ ([120] ∧ [114] ∧ [26]) ∨ ([120] ∧ [115] ∧ [20]) ∨ [142] ∨ ([121] ∧ [20])	[114] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MS in der Rolle MSB
			Z43 bestätigt	X [119] ∨ ([120] ∧ [114] ∧ [26]) ∨ ([120] ∧ [115] ∧ [20]) ∨ [142] ∨ ([121] ∧ [20])	[115] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MS in der Rolle NB
			Z44 bereits eingerichtet / umgesetzt	X [118] ∧ [141]	[117] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle MSB
					[118] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0526
					[119] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0528
					[120] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0529
					[121] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0536
					[140] Wenn in diesem STS DE9013 <> A01
					[141] Wenn in diesem STS DE9013 = A01
					[142] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0535
SG15	STS	9013	Code des Prüfschritts	X	
SG15	STS	1131	E_0526 EBD Nr. E_0526	X [115] ∧ [20]	[20] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle LF
			E_0528 EBD Nr. E_0528	X [114] ∧ [117]	[26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB
			E_0529 EBD Nr. E_0529	X ([114] ∧ ([26] ∨ [117])) ∨ ([115] ∧ [20])	[114] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MS in der Rolle MSB
			E_0535 EBD Nr. E_0535	X [114] ∧ [117]	[115] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MS in der Rolle NB
			E_0536 EBD Nr. E_0536	X ([114] ∧ ([20] ∨ [117]))	[117] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle MSB
Prüfidentifikator					
SG15	RFF	00057		Muss	
SG15	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15	RFF	1154	21043 GPKE / Bestellungsantwort / -mitteilung	X	
Referenz auf die Bestellung					
SG15	RFF	00058		Muss	
SG15	RFF	1153	AGI Beantragungsnummer	X	
SG15	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X [519]	[519] Hinweis: Aus ORDERS BGM DE1004
Statusveränderungszeitpunkt					
SG15	DTM	00060		Muss	
SG15	DTM	2005	334 Statusveränderung, Datum/Zeit	X	
SG15	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
SG15	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Sendungspositionseinzelheiten					

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bestellungsantwort / - mitteilung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an LF / MSB / NB	
	Prüfidentifikator	NB an LF	
		21043	
SG25		Muss [135]	[135] Wenn in dieser SG15 in STS+Z21 DE9013 = A99
SG25 GID	00061	Muss	
SG25 GID 1496	Sendungsposition	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text			
SG25		Muss	
SG25 FTX	00062	Muss	
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG25 FTX 4440	Freier Text	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT	00133	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7.5 Beendigung einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Bestellungsbeendigung MSB an NB / LF 21044	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z72 Beendigung einer Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Bestellung			
SG15		Muss	
SG15 STS 00056		Muss	
SG15 STS 9015	Z21 Bestellung	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Bestellungsbeendigung MSB an NB / LF 21044	Bedingung
SG15 STS 4405	105 beendet	X	
Prüfidentifikator			
SG15			
SG15 RFF 1153 00057		Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG15 RFF 1154	21044 GPKE / Bestellungsbeendigung	X	
Referenz auf die Bestellung			
SG15			
SG15 RFF 1153 00058		Muss	
SG15 RFF 1153	AGI Beantragungsnummer	X	
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X [519]	[519] Hinweis: Aus ORDERS BGM DE1004
Statusveränderungszeitpunkt			
SG15			
SG15 DTM 2005 00060		Muss	
SG15 DTM 2005	334 Statusveränderung, Datum/Zeit	X	
SG15 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
SG15 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7.6 Informationen zur Privilegierung nach EnFG

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	EnFG Informationen LF an NB 21045	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z86 EnFG Informationen	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Meldepunkt			
SG14		Muss	
SG14 LOC 00018		Muss	
SG14 LOC 3227	172 Meldepunkt	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator		EnFG Informationen LF an NB 21045	Bedingung
SG14	LOC	3225	Identifikator		X [950] [506]	[506] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [950] Format: Marktlotations-ID
Grund der Privilegierung nach EnFG						
SG15					Muss	
SG15	STS	00118			Muss	
SG15	STS	9015	Z41	Grund der Privilegierung nach EnFG	X	
SG15	STS	9013	ZU5	§ 21 EnFG Stromspeicher und Verlustenergie	X	
			ZU6	§ 22 EnFG elektrisch angetriebene Wärmepumpen	X	
			ZU7	§ 23 EnFG Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen	X	
			ZU8	§§ 25 - 27 EnFG Herstellung von Grünen Wasserstoff	X	
			ZU9	§§ 30 - 35 EnFG stromkostenintensive Unternehmen	X	
			ZV0	§ 36 EnFG Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen	X	
			ZV1	§ 37 EnFG Schienenbahnen	X	
			ZV2	§ 38 EnFG elektrische betriebene Bussen im Linienverkehr	X	
			ZV3	§ 39 EnFG Landstromanlagen	X	
SG15	STS	9013	ZU5	§ 21 EnFG Stromspeicher und Verlustenergie	X [143]	[143] Wenn mehr als ein Grund vorliegt und die voranstehenden DE9013 dieses STS nicht ausreichen
			ZU6	§ 22 EnFG elektrisch angetriebene Wärmepumpen	X [143]	
			ZU7	§ 23 EnFG Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen	X [143]	
			ZU8	§§ 25 - 27 EnFG Herstellung von Grünen Wasserstoff	X [143]	
			ZU9	§§ 30 - 35 EnFG stromkostenintensive Unternehmen	X [143]	
			ZV0	§ 36 EnFG Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen	X [143]	
			ZV1	§ 37 EnFG Schienenbahnen	X [143]	
			ZV2	§ 38 EnFG elektrische betriebene Bussen im Linienverkehr	X [143]	
			ZV3	§ 39 EnFG Landstromanlagen	X [143]	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	EnFG Informationen LF an NB 21045	Bedingung
SG15	STS	9013	ZU5 § 21 EnFG Stromspeicher und Verlustenergie	X [143]	[143] Wenn mehr als ein Grund vorliegt und die voranstehenden DE9013 dieses STS nicht ausreichen
			ZU6 § 22 EnFG elektrisch angetriebene Wärmepumpen	X [143]	
			ZU7 § 23 EnFG Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen	X [143]	
			ZU8 §§ 25 - 27 EnFG Herstellung von Grünen Wasserstoff	X [143]	
			ZU9 §§ 30 - 35 EnFG stromkostenintensive Unternehmen	X [143]	
			ZV0 § 36 EnFG Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen	X [143]	
			ZV1 § 37 EnFG Schienenbahnen	X [143]	
			ZV2 § 38 EnFG elektrische betriebene Bussen im Linienverkehr	X [143]	
			ZV3 § 39 EnFG Landstromanlagen	X [143]	
SG15	STS	9013	ZU5 § 21 EnFG Stromspeicher und Verlustenergie	X [143]	[143] Wenn mehr als ein Grund vorliegt und die voranstehenden DE9013 dieses STS nicht ausreichen
			ZU6 § 22 EnFG elektrisch angetriebene Wärmepumpen	X [143]	
			ZU7 § 23 EnFG Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen	X [143]	
			ZU8 §§ 25 - 27 EnFG Herstellung von Grünen Wasserstoff	X [143]	
			ZU9 §§ 30 - 35 EnFG stromkostenintensive Unternehmen	X [143]	
			ZV0 § 36 EnFG Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen	X [143]	
			ZV1 § 37 EnFG Schienenbahnen	X [143]	
			ZV2 § 38 EnFG elektrische betriebene Bussen im Linienverkehr	X [143]	
			ZV3 § 39 EnFG Landstromanlagen	X [143]	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator		EnFG Informationen LF an NB 21045	Bedingung
SG15	STS	9013	ZU5	§ 21 EnFG Stromspeicher und Verlustenergie	X [143]	[143] Wenn mehr als ein Grund vorliegt und die voranstehenden DE9013 dieses STS nicht ausreichen
			ZU6	§ 22 EnFG elektrisch angetriebene Wärmepumpen	X [143]	
			ZU7	§ 23 EnFG Umlageerhebung bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen	X [143]	
			ZU8	§§ 25 - 27 EnFG Herstellung von Grünen Wasserstoff	X [143]	
			ZU9	§§ 30 - 35 EnFG stromkostenintensive Unternehmen	X [143]	
			ZV0	§ 36 EnFG Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen	X [143]	
			ZV1	§ 37 EnFG Schienenbahnen	X [143]	
			ZV2	§ 38 EnFG elektrische betriebene Bussen im Linienverkehr	X [143]	
			ZV3	§ 39 EnFG Landstromanlagen	X [143]	
Prüfidentifikator SG15						
SG15	RFF	00119			Muss	
SG15	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	
SG15	RFF	1154	21045	GPKE / Privilegierungsinformation nach EnFG	X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne SG15						
SG15	DTM	00120			Muss	
SG15	DTM	2005	273	Gültigkeitszeitspanne	X	
SG15	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG15	DTM	2379	602	CCYY	X	
Privilegierte Energiemenge SG16						
SG16	EFI	00121			Muss	
SG16	EFI	7008	Z02	Privilegierte Energiemenge	X	
Beginn des Zeitraums SG16						
SG16	DTM	00122			Muss	
SG16	DTM	2005	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	
SG16	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG16	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Ende des Zeitraums SG16						
SG16	DTM	00123			Muss	
SG16	DTM	2005	164	Verarbeitung, Endedatum/- zeit	X	
SG16	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG16	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	EnFG Informationen LF an NB 21045	Bedingung
Menge SG16			
SG16 QTY 00124		Muss	
SG16 QTY 6063	136 Erreichte Menge in dem Zeitintervall	X	
SG16 QTY 6060	Menge	X	
SG16 QTY 6411	KWH Kilowattstunde	X	
Name und Anschrift SG17		Muss	
SG17 NAD 00125		Muss	
SG17 NAD 3035	Z09 Kunde des LF	X	
SG17 NAD 3036	Name	X	
SG17 NAD 3045	Z01 Struktur von Personennamen	X	
	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X	
Sendungspositionseinzelheiten SG25		Soll [1]	[1] Wenn die Übermittlung nicht codierbarer Informationen nötig ist.
SG25 GID 00126		Muss	
SG25 GID 1496	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text SG25			
SG25 FTX 00127		Muss	
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG25 FTX 4440	Freier Text	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT 00133		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7.7 Bearbeitungsstatusmeldung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Bearbeitungs- statusmeldung	Bedingung
	Kommunikation von	LF an MSB / NB MSB an LF / MSB / NB / ÜNB NB an LF / MSB / ÜNB	
	Prüfidentifikator	21047	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z33 GPKE Meldung(en)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Dokumentendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
MP-ID Empfänger			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Absender			
SG1		Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Sendungsdaten			
SG14		Muss	
SG14 CNI 00017		Muss	
SG14 CNI 1490	Vorgangsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Bearbeitungsstatus			

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Bearbeitungs- standsmeldung	Bedingung
	Kommunikation von		LF an MSB / NB MSB an LF / MSB / NB / ÜNB NB an LF / MSB / ÜNB	
	Prüfidentifikator		21047	
SG15			Muss	
SG15	STS	00128	Muss	
SG15	STS	9015	Z43	Veränderungsstatus der Daten
SG15	STS	4405	Z47	Änderung der Daten
SG15	STS	9013	Z48	keine Änderung der Daten
SG15	STS	9013	Code des Prüfschritts	X [100] ∨ [101]
SG15	STS	1131	E_0573	EBD Nr. E_0573
			E_0576	EBD Nr. E_0576
			E_0577	EBD Nr. E_0577
			E_0584	EBD Nr. E_0584
			E_0585	EBD Nr. E_0585
			E_0586	EBD Nr. E_0586
			E_0587	EBD Nr. E_0587
			E_0588	EBD Nr. E_0588
			E_0589	EBD Nr. E_0589
			E_0595	EBD Nr. E_0595
			E_0613	EBD Nr. E_0613
			E_0616	EBD Nr. E_0616
			E_0618	EBD Nr. E_0618
			E_0619	EBD Nr. E_0619
			E_0620	EBD Nr. E_0620
			E_0626	EBD Nr. E_0626
			E_0627	EBD Nr. E_0627
			E_0628	EBD Nr. E_0628
			E_0629	EBD Nr. E_0629
			E_0630	EBD Nr. E_0630
			E_0632	EBD Nr. E_0632
			E_0633	EBD Nr. E_0633
			E_0634	EBD Nr. E_0634
			E_0635	EBD Nr. E_0635
Prüfidentifikator				
SG15				
SG15	RFF	00129		Muss
SG15	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator
SG15	RFF	1154	21047	GPKE / Bearbeitungsstandsmeldun g
Referenzangaben				
SG15				
SG15	RFF	00130		Muss
SG15	RFF	1153	ACW	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
SG15	RFF	1154	Referenznummer	X [535]
Sendungspositionseinzelhei ten				
SG25			Muss [148]	[148] Wenn in dieser SG15 STS+Z43+Z48+A99:E_0595 vorhanden

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Bearbeitungs- standsmeldung	Bedingung
			Kommunikation von	LF an MSB / NB MSB an LF / MSB / NB / ÜNB NB an LF / MSB / ÜNB	
			Prüfidentifikator	21047	
SG25	GID	00131		Muss	
SG25	GID	1496	Sendungsposition	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text					
SG25					
SG25	FTX	00132		Muss	
SG25	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG25	FTX	4440	Freier Text	X	
Nachrichten-Endesegment					
	UNT	00133		Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

8 IFTSTA-Anwendungsfälle in den Redispatch-Prozessen

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00001		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	IFTSTA Multimodaler Statusbericht	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.1 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00002		Muss	Muss	
BGM 1001	249 Redispatch Meldung(en)	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Dokumentendatum				
DTM 00003		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten- /Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
MP-ID Empfänger				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD 00004		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	
MP-ID Absender				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD 00005		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [27]	X [27]	[27] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	
Sendungsdaten				
SG14		Muss [525]	Muss [525]	[525] Hinweis: Je SG14 sind nur Statusinformationen zu einer MSCONS enthalten
SG14 CNI 00017		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG14	CNI	1490	Vorgangsnummer	X [911]	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
Status der Ausfallarbeit SG15				Muss [57] $\wedge$ [58] Soll [60]	Muss [58] $\wedge$ [59]	[57] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z28 ist [58] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z29 ist [59] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z30 ist [60] Wenn zusätzlich zum Fahrplananteil auch die Ausfallarbeit zu identischem Wert aus RFF+ACW nicht o.k. ist
SG15	STS	00071		Muss	Muss	
SG15	STS	9015	Z27 Status der Ausfallarbeit	X	X	
SG15	STS	4405	Z30 zugestimmt	X	X	
			Z32 abgelehnt	X		
SG15	STS	9013	Code des Prüfschritts	X [62] $\vee$ [63]	X	[62] Wenn STS+Z27+Z30 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich. [63] Wenn STS+Z27+Z32 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG15	STS	1131	E_0900 EBD Nr. E_0900		X	
			E_0902 EBD Nr. E_0902	X		
Prüfidentifikator SG15						
SG15	RFF	00072		Muss	Muss	
SG15	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG15	RFF	1154	21037 RD / NB-Bewertung	X		
			21038 RD / BTR-Bewertung		X	
Referenzangaben SG15						
SG15	RFF	00073		Muss	Muss	
SG15	RFF	1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	
SG15	RFF	1154	Referenznummer	X [523]	X [523]	[523] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS, auf die sich die Statusangabe bezieht
Gegenvorschlag SG15						
SG15	RFF	00074		Soll [72]		[72] Wenn Gegenvorschlag erstellt werden kann

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG15 RFF 1153	ACE Nummer des zugehörigen Dokuments	X		
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X [524]		[524] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS, die den Gegenvorschlag enthält
Ansprechpartner zum Gegenvorschlag bzw. zur Korrekturanforderung SG17				
SG17 NAD		Muss		[52] Wenn STS+Z27+Z32 vorhanden
SG17 NAD 3035	PK Ansprechpartner	X		
Ansprechpartner SG18				
SG18 CTA		Muss		
SG18 CTA 3139	IC Informationskontakt	X		
SG18 CTA 3412	Kontakt	X		
Kommunikationsverbindung SG18				
SG18 COM		Muss		
SG18 COM 3148	Nummer / E-Mail Adresse	X		
SG18 COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P1..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]		
Sendungspositionseinzelheiten SG25				
SG25 GID		Muss		[52] Wenn STS+Z27+Z32 vorhanden
SG25 GID 1496	Positionsnummer	X [903]		[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text SG25				
SG25 FTX		Muss		
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		
SG25 FTX 4440	Freier Text	X		
Status des Fahrplananteils SG15				
		Muss [56] $\wedge$ [58] Soll [61]		[56] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z27 ist [58] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z29 ist [61] Wenn zusätzlich zur Ausfallarbeit auch der Fahrplananteil zu identischem Wert aus RFF+ACW nicht o.k. ist
SG15 STS		Muss		
SG15 STS 9015	Z28 Status des Fahrplananteils	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG15 STS 4405	Z30 zugestimmt Z32 abgelehnt	X X		
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X [64] V [65]		[64] Wenn STS+Z28+Z30 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich. [65] Wenn STS+Z28+Z32 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG15 STS 1131	E_0902 EBD Nr. E_0902	X		
Prüfidentifikator				
SG15				
SG15 RFF 00081		Muss		
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X		
SG15 RFF 1154	21037 RD / NB-Bewertung	X		
Referenzangaben				
SG15				
SG15 RFF 00082		Muss		
SG15 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X		
SG15 RFF 1154	Referenznummer	X [523]		[523] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS, auf die sich die Statusangabe bezieht
Gegenvorschlag				
SG15				
SG15 RFF 00083		Soll [72]		[72] Wenn Gegenvorschlag erstellt werden kann
SG15 RFF 1153	ACE Nummer des zugehörigen Dokuments	X		
SG15 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X [524]		[524] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS, die den Gegenvorschlag enthält
Ansprechpartner zum Gegenvorschlag bzw. zur Korrekturanforderung				
SG17		Muss [53]		[53] Wenn STS+Z28+Z32 vorhanden
SG17 NAD 00084		Muss		
SG17 NAD 3035	PK Ansprechpartner	X		
Ansprechpartner				
SG18		Muss		
SG18 CTA 00085		Muss		
SG18 CTA 3139	IC Informationskontakt	X		
SG18 CTA 3412	Kontakt	X		
Kommunikationsverbindung				
SG18				
SG18 COM 00086		Muss		
SG18 COM 3148	Nummer / E-Mail Adresse	X		
SG18 COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P1..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]		
Sendungspositionseinzelhei- ten				
SG25		Muss [53]		[53] Wenn STS+Z28+Z32 vorhanden

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG25 GID 00087		Muss		
SG25 GID 1496	Positionsnummer	X [903]		[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text SG25				
SG25 FTX 00088		Muss		
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		
SG25 FTX 4440	Freier Text	X		
Status des Gegenvorschlags der Ausfallarbeit SG15		Muss [56] $\wedge$ [57]	Muss [56] $\wedge$ [59] Soll [70]	[56] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z27 ist [57] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z28 ist [59] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z30 ist [70] Wenn zusätzlich zum Gegenvorschlag des Fahrplananteils auch der Gegenvorschlag der Ausfallarbeit zu identischem Wert aus RFF+ACW nicht o.k. ist
SG15 STS 00089		Muss	Muss	
SG15 STS 9015	Z29 Status des Gegenvorschlags der Ausfallarbeit	X	X	
SG15 STS 4405	Z30 zugestimmt Z32 abgelehnt	X X	X X	
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts	X [66] v [67]	X [66] v [67]	[66] Wenn STS+Z29+Z30 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich. [67] Wenn STS+Z29+Z32 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG15 STS 1131	E_0901 EBD Nr. E_0901 E_0903 EBD Nr. E_0903	X	X	
Prüfidentifikator SG15				
SG15 RFF 00090		Muss	Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG15 RFF 1154	21037 RD / NB-Bewertung 21038 RD / BTR-Bewertung	X	X	
Referenzangaben SG15				
SG15 RFF 00091		Muss	Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG15 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	
SG15 RFF 1154	Referenznummer	X [523]	X [523]	[523] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS, auf die sich die Statusangabe bezieht
Ansprechpartner, der den Gegenvorschlag ablehnt				
SG17		Muss [54]	Muss [54]	[54] Wenn STS+Z29+Z32 vorhanden
SG17 NAD 00092		Muss	Muss	
SG17 NAD 3035	PK Ansprechpartner	X	X	
Ansprechpartner				
SG18		Muss	Muss	
SG18 CTA 00093		Muss	Muss	
SG18 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	
SG18 CTA 3412	Kontakt	X	X	
Kommunikationsverbindung				
SG18		Muss	Muss	
SG18 COM 00094		Muss	Muss	
SG18 COM 3148	Nummer / E-Mail Adresse	X	X	
SG18 COM 3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
	TE Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
	AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
	AL Handy	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Sendungspositionseinzelheiten				
SG25		Muss [54]	Muss [54]	[54] Wenn STS+Z29+Z32 vorhanden
SG25 GID 00095		Muss	Muss	
SG25 GID 1496	Positionsnummer	X [903]	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text				
SG25		Muss	Muss	
SG25 FTX 00096		Muss	Muss	
SG25 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	X	
SG25 FTX 4440	Freier Text	X	X	
Status des Gegenvorschlags des Fahrplananteils				
SG15		Muss [56] $\wedge$ [58]	Soll [71]	[56] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z27 ist [58] Wenn in dieser SG15 STS das SG15 RFF+ACW nicht identisch mit dem SG15 RFF+ACW der SG15 STS+Z29 ist [71] Wenn zusätzlich zum Gegenvorschlag der Ausfallarbeit auch der Gegenvorschlag des Fahrplananteils zu identischem Wert aus RFF+ACW nicht o.k. ist

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG15 STS 00097			Muss	
SG15 STS 9015	Z30 Status des Gegenvorschlags des Fahrplananteils		X	
SG15 STS 4405	Z30 zugestimmt		X	
	Z32 abgelehnt		X	
SG15 STS 9013	Code des Prüfschritts		X [68] V [69]	[68] Wenn STS+Z30+Z30 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Zustimmung" möglich. [69] Wenn STS+Z30+Z32 vorhanden, dann sind nur Codes aus dem EBD-Cluster "Ablehnung" möglich.
SG15 STS 1131	E_0903 EBD Nr. E_0903		X	
Prüfidentifikator				
SG15 RFF 00098			Muss	
SG15 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator		X	
SG15 RFF 1154	21038 RD / BTR-Bewertung		X	
Referenzangaben				
SG15 RFF 00099			Muss	
SG15 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht		X	
SG15 RFF 1154	Referenznummer		X [523]	[523] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS, auf die sich die Statusangabe bezieht
Ansprechpartner, der den Gegenvorschlag ablehnt				
SG17			Muss [55]	[55] Wenn STS+Z30+Z32 vorhanden
SG17 NAD 00100			Muss	
SG17 NAD 3035	PK Ansprechpartner		X	
Ansprechpartner				
SG18			Muss	
SG18 CTA 00101			Muss	
SG18 CTA 3139	IC Informationskontakt		X	
SG18 CTA 3412	Kontakt		X	
Kommunikationsverbindung				
SG18			Muss	
SG18 COM 00102	Nummer / E-Mail Adresse		X	
SG18 COM 3148			X	
SG18 COM 3155	EM Elektronische Post		X [1P1..1]	
	TE Telefon		X [1P0..1]	
	AJ weiteres Telefon		X [1P0..1]	
	AL Handy		X [1P0..1]	
Sendungspositionseinzelheiten				
SG25			Muss [55]	[55] Wenn STS+Z30+Z32 vorhanden
SG25 GID 00103			Muss	
SG25 GID 1496	Positionsnummer		X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
Freier Text				
SG25			Muss	
SG25 FTX 00104			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Ansicht NB NB an BTR 21037	Ansicht BTR BTR an NB 21038	Bedingung
SG25	FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)		X	
SG25	FTX	4440	Freier Text		X	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT	00133		Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

9 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000		Version: 2.0h	Version: 2.1	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
26114	Kapitel "Übermittlung des Messstellenumbaustatus"	Tabelle mit den vier Anwendungsfällen: Statusmeldung von MSB an LF, dem der PID 21024 zugeordnet ist, Statusmeldung vom MSB an LF, dem der PID 21025 zugeordnet ist, Statusmeldung vom MSB an NB, dem der PID 21026 zugeordnet ist, Statusmeldung von MSB an NB / MSB, dem der PID 21027 zugeordnet ist.	Tabelle mit den zwei Anwendungsfällen: Statusmeldung vom MSB an LF, dem der PID 21025 zugeordnet ist, Statusmeldung von MSB an NB / MSB, dem der PID 21027 zugeordnet ist.	Diese beiden Anwendungsfälle Statusmeldung von MSB an LF, dem der PID 21024 zugeordnet ist und Statusmeldung vom MSB an NB, dem der PID 21026 zugeordnet ist, werden nicht mehr benötigt.	Genehmigt
26172	Kapitel "Mitteilung über erfolgten Geräteausbau (ausschließlich in der Sparte Strom)"	Text der Überschrift: Mitteilung über erfolgten Geräteausbau (ausschließlich in der Sparte Strom)	Text der Überschrift: Mitteilung über erfolgten Geräteausbau	Dieser Anwendungsfall wird auch in der Sparte Gas benötigt.	Genehmigt
27201	Kapitel "Bearbeitungsstands meldung" Anwendungsfall "Bearbeitungsstands meldung", dem der PID 21047 zugeordnet ist	Zeile "Kommunikation von": LF an MSB / NB / ÜNB [...]	Zeile "Kommunikation von": LF an MSB / NB [...]	Den Fall, dass dieser Anwendungsfall vom LF an den ÜNB gesendet wird gibt es nicht mehr.	Genehmigt
26171	SG1 MP-ID Empfänger NAD MP-ID Empfänger 3039 Anwendungsfall "Gerätestatus" vom MSB an MSB, dem	X [27] [27] Nur MP-ID aus Sparte Strom	X	Anwendungsfall wird auch in der Sparte Gas benötigt	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	der PID 21036 zugeordnet ist				
26173	SG1 MP-ID Empfänger NAD MP-ID Empfänger DE3055 Anwendungsfall "Gerätestatus" vom MSB an MSB, dem der PID 21036 zugeordnet ist	9 GS1 X 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) X	9 GS1 X 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) X 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH X	Anwendungsfall wird auch in der Sparte Gas benötigt	Genehmigt
26176	SG1 MP-ID Absender NAD MP-ID Absender 3039 Anwendungsfall "Gerätestatus" vom MSB an MSB, dem der PID 21036 zugeordnet ist	X [27] [27] Nur MP-ID aus Sparte Strom	X	Anwendungsfall wird auch in der Sparte Gas benötigt	Genehmigt
26174	SG1 MP-ID Absender NAD MP-ID Absender DE3055 Anwendungsfall "Gerätestatus" vom MSB an MSB, dem der PID 21036 zugeordnet ist	9 GS1 X 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) X	9 GS1 X 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) X 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH X	Anwendungsfall wird auch in der Sparte Gas benötigt	Genehmigt
26944	SG1 MP-ID Absender	SG2 Ansprechpartner vorhanden	SG2 Ansprechpartner nicht vorhanden	Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“	Genehmigt
26175	SG14 CNI-LOC-SG15 SG15 MSB-	DE9031 mit: Z11 Wechsel auf iMS	DE9013 nicht vorhanden	Zum Zeitpunkt des Versand eines IFTSTA-Geschäftsvorfalles	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Wechselstatus STS MSB- Wechselstatus DE9013 Anwendungsfall "Statusmeldung" vom MSB an MSB, dem der PID 21007 zugeordnet ist	ZI2 Beibehaltung der bisherigen Messtechnik vorhanden		in der Ausprägung "Statusmeldung", der der Prüfidentifikator 21007 zugeordnet ist, kann der NB nicht beurteilen, welche Messtechnik Vorort verbaut wurde.	
27167	SG14 CNI-LOC-SG15 SG15 MSB- Wechselstatus DTM Datum/ Uhrzeit/Zeitspanne DE2380 Anwendungsfall "Statusmeldung", dem der PID 21018 zugeordnet ist	X [UB3] $\wedge$ [522] [522] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem der gMSB den Messstellenbetrieb übernimmt	X [UB1] $\wedge$ [522] [522] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem der gMSB den Messstellenbetrieb übernimmt	Der Anwendungsfall wird in der Sparte Gas nicht mehr benötigt, daher kann von UB3 auf UB1 präzisiert werden.	Genehmigt
27168	SG14 CNI-LOC-SG15 SG15 MSB- Wechselstatus SG17 Messstellenbetreiber an der Messlokation NAD Messstellenbetreiber an der Messlokation DE3055 Anwendungsfall "Statusmeldung", dem der PID 21018 zugeordnet ist	9 GS1 X 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) X 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH X	9 GS1 X 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) X	Der Anwendungsfall wird in der Sparte Gas nicht mehr benötigt, daher kann der Code 332 entfernt werden.	Genehmigt
26170	SG14 CNI-LOC-SG15 SG15 Status des Umbaus der	X [153] [153] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0286	X [153] $\wedge$ [538] [153] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0286	Präzisierung	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Messlokation STS Status des Umbaus der Messlokation DE9013 Anwendungsfall Statusmeldung vom MSB an LF, dem der PID 21025 zugeordnet ist		[538] Hinweis: An dieser Stelle wird der Code aus dem EBD übermittelt		
26790	Kapitel 6.5 Übermittlung des Messstellenumbaus SG15 STS+Z15 Status des Umbaus der Messlokation DE9013 Anwendungsfall "Statusmeldung" MSB an NB / MSB, dem der PID 21027 zugeordnet ist	Code des Prüfschritts = X [26] $\wedge$ [153] [153] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0286 [26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB	Code des Prüfschritts = X [153] $\wedge$ [538] [153] Wenn in diesem STS DE1131 = E_0286 [538] Hinweis: An dieser Stelle wird der Code aus dem EBD übermittelt	Die Bedingung [26] wurde zum DE1131 verschoben, da die Bedingung [153] auf das Vorhandensein des EBD-Codes im DE1131 abzielt und dies nur vorhanden sein kann, wenn die Bedingung [26] auch erfüllt ist. Der Hinweis wurde ergänzt, da es Irritationen beim Lesen in diesem Datenelement gab. Dies ist derzeit der einzige Fall, bei dem in einem Datenelement Codes im AHB als auch Codes aus einem EBD vorkommen können.	Genehmigt: Fehler (23.06.2025)
26789	Kapitel 6.5 Übermittlung des Messstellenumbaus SG15 STS+Z15 Status des Umbaus der Messlokation DE1131 Anwendungsfall "Statusmeldung" MSB an LF, dem der PID 21025 zugeordnet ist	Anwendungsfall, dem der PID 21025 zugeordnet ist: E_0286 = X Anwendungsfall, dem der PID 21027 zugeordnet ist: E_0286 = X	Anwendungsfall, dem der PID 21025 zugeordnet ist: E_0286 = S [155] Anwendungsfall, dem der PID 21027 zugeordnet ist: E_0286 = S [155] $\wedge$ [26] [155] Wenn dieser Anwendungsfall im Rahmen des Use-Cases "Messlokationsänderung vom NB an MSB" oder "Messlokationsänderung vom LF an MSB" der Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" oder der	Aktuell ist in diesem Segment immer ein EBD im DE1131 anzugeben. Dies wurde korrigiert, da dieser Geschäftsvorfall auch in Geschäftsvorfällen verwendet wird, welche kein EBD vorgelagert haben.	Genehmigt: Fehler (23.06.2025)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	"Statusmeldung" MSB an NB / MSB, dem der PID 21027 zugeordnet ist		WiM verwendet wird. [26] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR in der Rolle NB		
27061	Kapitel mit den Anwendungsfall "Informationsmeldu ng", dem der PID 21015 zugeordnet ist	Kapitel vorhanden	Kapitel nicht vorhanden	Dieser Anwendungsfall wird gemäß Anwendungshilfe – Wechselprozesse im Messwesen für die Sparte Gas (WiM Gas 2.0) nicht mehr benötigt.	Genehmigt
27062	Anwendungsfall „Statusmeldung“, dem der PID 21018 zugeordnet ist	Anwendungsfall ist für die Sparten Gas und Strom ausgeprägt	Anwendungsfall ist für die Sparte Strom ausgeprägt	Dieser Anwendungsfall wird gemäß Anwendungshilfe – Wechselprozesse im Messwesen für die Sparte Gas (WiM Gas 2.0) in der Sparte Gas nicht mehr benötigt.	Genehmigt