1. Czym jest Internet Information Services (IIS)?

- **Definicja:** IIS to rozszerzalne oprogramowanie serwera sieci Web stworzone przez firmę Microsoft do użytku z rodziną systemów Windows NT.
- **Obsługiwane protokoły:** Serwer obsługuje protokoły takie jak HTTP, HTTP/2, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP oraz NNTP.
- **Historia i rozwój:** Pierwsze wersje wywodzą się z dodatków do Windows NT, natomiast współczesne wydania (np. IIS 8.0, 8.5 oraz 10.0) oferują zaawansowane mechanizmy wydajnościowe, obsługę protokołu $HTTP/2$, konteneryzację, centralne zarządzanie certyfikatami SSL czy funkcję Server Name Indication (SNI).

2. Mechanizmy uwierzytelniania w IIS

Począwszy od wersji 6.0, IIS obsługuje następujące metody weryfikacji tożsamości użytkowników:

- Uwierzytelnianie anonimowe
- Uwierzytelnianie dostępu podstawowego
- Uwierzytelnianie dostępu szyfrowanego
- Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows
- Uwierzytelnianie UNC
- Uwierzytelnianie certyfikatu

3. Konfiguracja serwera WWW IIS w systemie Windows Server (Instrukcja krok po kroku)

Krok 1: Instalacja roli serwera

1. Na serwerze z zainstalowanym systemem Windows Server dodaj nową rolę o nazwie **Serwer sieci Web (IIS)**, upewniając się, że obsługuje ona protokół HTTP.

Krok 2: Przygotowanie folderu i uprawnień

1. Utwórz na dysku folder o ścieżce **C:\www**.
2. Skonfiguruj uprawnienia zabezpieczeń (ACL) dla tego folderu w następujący sposób:

- **Administratorzy:** Pełna kontrola
- **Użytkownicy:** Odczyt i wykonywanie

Krok 3: Utworzenie strony testowej

1. Wewnątrz folderu C:\www utwórz plik tekstowy o nazwie **test.html**.
2. Wklej do niego poniższą zawartość HTML i zapisz plik:

   HTML

   ```
   <html>
   ```

```
<body>
<p>Strona testowa</p>
</body>
</html>
```

Krok 4: Konfiguracja nowej witryny w IIS

1. Uruchom menedżer usług Internet Information Services (IIS).
2. Utwórz nową witrynę sieci Web, wskazując jako ścieżkę fizyczną utworzony folder **C:\www**.
3. Skonfiguruj powiązania witryny tak, aby działała wyłącznie pod adresem IP interfejsu LAN oraz na porcie **8080**.