

# Final Code

<b>Team Id</b>	<i>PNT2022TMID33446</i>
<b>Project</b>	<i>Gas Leakage Monitoring and Alerting System For Industries</i>
<b>Team Members</b>	<i>Suriyaprakash S, Rajesh G, Ragul R, Sujith M</i>

## **FINAL CODE:**

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
float gasPin = A0;
float gasLevel;
int ledPin = 2;
int buttonPin = 3;
int buzzPin = 4;
int buttonState;
int fan = 5;
void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(gasPin,INPUT);
  pinMode(fan,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Welcome");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("PNT2022TMID33446");
  delay(500);
  lcd.clear();
}
void loop(){
  // Read the value from gas sensor and button
  gasLevel = analogRead(gasPin);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // call the function for gas detection and button work
  gasDetected(gasLevel);
  buzzer(gasLevel);
  exhaustFanOn(buttonState);
}
// Gas Leakage Detection & Automatic Alarm and Fan ON
```

```

void gasDetected(float gasLevel){
  if(gasLevel >= 200){
    digitalWrite(buzzPin,HIGH);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    digitalWrite(fan,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("GAS:");
    lcd.print(gasLevel);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN ON");
    delay(1000);
    lcd.clear();
  }else{
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,LOW);
    digitalWrite(fan,LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("GAS:");
    lcd.print(gasLevel);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN OFF");
    delay(100);
    lcd.clear();
  }
}

//BUZZER
void buzzer(float gasLevel){
  if(gasLevel>=200)
  {
    for(int i=0; i<=30; i=i+10)
    {
      tone(4,i);
      delay(300);
      noTone(4);
      delay(4300);
    }
  }
}

// Manually Exhaust FAN ON
void exhaustFanOn(int buttonState){
  if(buttonState == HIGH){
    digitalWrite(fan,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);

```

```

lcd.print("Button State:");
lcd.print(buttonState);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("FAN ON");
delay(10000);
lcd.clear();
}

}

```

## OUTPUT:

