> E-BOOK GRATUITO · COMPUTADOR E SUPORTE

Upgrade de memória RAM: quando vale a pena e como fazer certo

Como saber se o seu computador está sem memória, quanto de RAM faz sentido hoje e o que conferir antes de comprar o pente.

Por **Iago Silva Rezende**, perito forense digital e analista de TI · atualizado em novembro de 2026

Neste material

01 A resposta curta

02 Como saber se falta memória

03 Quanto de RAM faz sentido

04 O que conferir antes de comprar

05 Na hora de instalar

06 Checklist rápido

CAPÍTULO 01

A resposta curta

A memória RAM é a "mesa de trabalho" do computador. Tudo o que está aberto agora (navegador, abas, planilhas, programas) fica nela. Quando a mesa fica pequena, o computador passa a usar o disco como apoio, e tudo fica lento.

Aumentar a RAM resolve bem quando o problema é muita coisa aberta ao mesmo tempo. Não resolve um disco lento (HD antigo) nem um processador fraco. Por isso, o primeiro passo é medir.

CAPÍTULO 02

Como saber se falta memória

1. No Windows, aperte **Ctrl + Shift + Esc** para abrir o Gerenciador de Tarefas.
2. Vá em **Desempenho** e clique em **Memória**.
3. Use o computador como no seu dia a dia, com as abas e programas de sempre, e olhe o uso.

O que aparece	O que significa
Uso quase sempre acima de 80 a 90%	Falta memória. O upgrade costuma ajudar bastante.
Uso baixo, mas o disco fica em 100%	O gargalo é o disco. Um SSD resolve mais que RAM.
Uso baixo e processador em 100%	O limite é o processador. Mais RAM ajuda pouco.

Nessa mesma tela aparece também quantos **slots** (encaixes) estão em uso e a velocidade da memória, informação útil para a compra.

CAPÍTULO 03

Quanto de RAM faz sentido

- **8 GB:** o mínimo confortável hoje para navegar, estudar e usar programas de escritório no Windows.
- **16 GB:** bom para quem trabalha com muitas abas, planilhas grandes, videochamadas e vários programas abertos.
- **32 GB ou mais:** para edição de vídeo, programação pesada, máquinas virtuais e jogos mais exigentes.

São referências gerais. O que vale é o seu uso, medido no passo anterior.

CAPÍTULO 04

O que conferir antes de comprar

1. **Tipo de memória:** DDR3, DDR4 ou DDR5. Um tipo não encaixa no lugar do outro.
2. **Formato:** notebook usa pente menor (SO-DIMM); desktop usa o pente comum (DIMM).
3. **Limite da placa-mãe:** quanto de memória ela aceita e quantos slots tem.
4. **Memória soldada:** muitos notebooks finos têm a RAM soldada na placa, sem upgrade. Confira o modelo exato antes.
5. **Pares iguais:** dois pentes iguais (mesma capacidade e velocidade) costumam render melhor que um só, porque trabalham em dupla (dual channel).

> **Cuidado**
>
> Comprar pela foto ou só pela capacidade é o erro mais comum. Anote o modelo do computador e confira a compatibilidade antes de pagar.

CAPÍTULO 05

Na hora de instalar

- Desligue da tomada (no notebook, desconecte o carregador) e descarregue a eletricidade estática tocando numa parte metálica.
- Encaixe o pente no ângulo certo até as travas fecharem. Não force.
- Ligue e confira no Gerenciador de Tarefas se a memória nova aparece inteira.
- Se o computador não ligar ou apitar, desligue e confira o encaixe. Persistindo, pode ser incompatibilidade.

Se preferir, eu faço a avaliação e a instalação, conferindo antes se o upgrade realmente vai resolver o seu caso.

CAPÍTULO 06

Checklist rápido

- ☐ Medi o uso de memória no Gerenciador de Tarefas.
- ☐ Confirmei que o gargalo é a RAM, e não o disco.
- ☐ Sei o tipo (DDR4, DDR5) e o formato (notebook ou desktop).
- ☐ Conferi se a memória do meu notebook não é soldada.
- ☐ Vou comprar em par, se possível.

Precisa de ajuda com um caso real?

Eu atendo Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica, Cotia, São Paulo e também de forma remota. A conversa inicial é sem compromisso e com sigilo.

WhatsApp (11) 95947-3491 · rezendecyber.com.br