TFT1
3-5-TFT-MODULE-ILI9488

SD_SCK 18 SD_SCK
SD_MISO 17 SD_MISO
SD_MOSI 16 SD_MOSI
SD_CS 15 SD_CS

C_INT 14
C_SDA 13
C_RST 12
C_SCL 11
NC 10
MISO 9
LED 8 LED_TFT
SCK 7 SCK_TFT
MOSI 6 MOSI_TFT
DC 5 DC_TFT
RESET 4 RESET_TFT
CS 3 CS_TFT
GND 2 GND
VCC 1 3.3v

U3
SMD24L01+SMD COPY

3.3V GND CE CSN SCK MOSI MISO IRQ
nrf_pin3.3v GND CE_nrf CSN_nrf SCK_nrf MOSI_nrf MISO_nrf

U8
DS3231 PI

3.3v VCC
SDA_rtc SDA
SCL_rtc SCL
IO4
GND GND

VCC SDA SCL NC GND

U10
ANALOG_MODULE_KEYES COPY

Key_out 1 OUT
3.3v 2 VCC
GND 3 GND

U12
Micro SD Card

3v3 CS MOSI CLK MISO Gnd
3.3v SD_CS SD_MOSI SD_SCK SD_MISO GND

U5
DC-DC-3.3v

3.3v 3 OUT+ IN+ 1 VIN
GND 4 OUT- IN- 2 GND

U11
TEMT6000

3.3v 1 VCC
GND 2 GND
OUT 3 TEMT

U6
DC-DC-5v

5v 3 OUT+ IN+ 1 VIN
GND 4 OUT- IN- 2 GND

U1
ESP32S3

1 3v3
2 3v3
3 RST
TEMT 4
Key_out 5
SD_CS 6
LED_pin 7
CE_nrf 8
SCK_nrf 9
MOSI_nrf 10
MISO_nrf 11
RESET_TFT 12
13
14
DC_TFT 15
CS_TFT 16
MOSI_TFT 17
SCK_TFT 18
19
CSN_nrf 20
5v 21
GND 22

GND 23 GND
TX 24
RX 25
1 26 SDA_rtc
2 27 SCL_rtc
42 28
41 29 SD_MISO
40 30 SD_MOSI
39 31 SD_SCK
38 32
37 33
36 34
35 35
0 36
45 37
48 38
47 39 SCL_I2C
21 40 SDA_I2C
20 41
19 42
GND 43 GND
GND 44 GND
5Vin
GND

LED_TFT
Q2 AO3402A
Q3 A03401
R2 10kΩ
R1 10kΩ
LED_pin
GND
3.3v

GND GND
C2 100uF
U2 47UF50V-1206
3.3v nrf_pin3.3v

U7
SCD40/41-MODULE

GND 1 GND
3.3v 2 VCC
SCL_I2C 3 SCL
SDA_I2C 4 SDA

VIN
2
U9
Kondensator 1000mf16v
1
GND
1 1
2 2
Kontakt 2pin
U4

2
TEMP-HUM-PRES-BME280

5v 1 VIN
GND 2 GND
SCL_I2C 3 SCL
SDA_I2C 4 SDA

TITLE: Sheet_1	REV: 1.0
EasyEDA Company: Your Company	Sheet: 1/1
Date: 2026-11-03 Drawn By: bars33	