

ACT-T1342EW

ISAPI Full API Documentation

Справочник по ISAPI для терминала контроля доступа/распознавания лиц (capability-driven)

Базовый адрес устройства: <http://192.168.1.101>

Дата генерации: 15.12.2025

Версия: 1.1

В документе есть два слоя: Verified (что подтверждено capabilities вашего устройства) и Typical (типовые URI для терминалов Access Control; включены как справочник - проверяйте через capabilities).

Содержание

Placeholder for table of contents	0
-----------------------------------	---

1. Обзор ISAPI

ISAPI (Intelligent Security API) — HTTP-протокол Hikvision на уровне приложений для управления устройствами и выгрузки данных. Обычно поддерживаются XML и JSON (часто через параметр `?format=json`).

Официальные ISAPI Developer Guides для конкретных серий/прошивок доступны через портал TPP и выдаются после принятия Materials License Agreement.

1.1 Как получить «полный список возможностей» именно вашей прошивки

Сначала ориентируйтесь не на «универсальные списки URI», а на capability endpoints:

```
GET /ISAPI/System/capabilities
GET /ISAPI/AccessControl/capabilities
GET /ISAPI/AccessControl/AcsEvent/capabilities?format=json
GET /ISAPI/AccessControl/UserInfo/capabilities?format=json
GET /ISAPI/AccessControl/CardInfo/capabilities?format=json
GET /ISAPI/Intelligent/FDLib/capabilities?format=json (если есть лица)
```

Этот документ даёт типовой справочник, но единственный источник истины для устройства — его capabilities.

2. Аутентификация, форматы, ошибки

2.1 HTTP Digest

Для терминалов доступа наиболее часто используется HTTP Digest. В примерах используется curl.

```
curl --digest -u "admin:YOUR_PASSWORD" "http://192.168.1.101/ISAPI/System/deviceInfo"
```

2.2 Время и диапазоны

Для фильтров событий используйте ISO 8601. Практично указывать смещение (например, +03:00).

2.3 ResponseStatus

При ошибке ISAPI часто возвращает ResponseStatus (XML/JSON) с statusCode/statusString/subStatusCode/errorCode/errorMsg.

Важно для вашего устройства: POST /ISAPI/AccessControl/AcsEvent требует обязательный параметр minor; иначе будет MessageParametersLack: minor.

3. Карта API (high level)

Ниже перечислены основные разделы, которые обычно встречаются на терминалах контроля доступа. Конкретная доступность зависит от модели/прошивки.

3.1 System

Метод	URI	Назначение	Статус
GET	/ISAPI/System/capabilities	Capabilities устройства	Typical

GET	/ISAPI/System/deviceInfo	Информация об устройстве	Typical
GET/PUT	/ISAPI/System/time	Время/таймзона устройства	Typical

3.2 События реального времени

Метод	URI	Назначение	Статус
GET	/ISAPI/Event/notification/alertStream	Поток уведомлений (multipart)	Typical

3.3 AccessControl

Метод	URI	Назначение	Статус
GET	/ISAPI/AccessControl/capabilities	Capabilities подсистемы AccessControl	Typical
GET	/ISAPI/AccessControl/AcsEvent/capabilities?format=json	Capabilities события событий	Verified
POST	/ISAPI/AccessControl/AcsEvent?format=json	Получить/выгрузка событий	Verified
GET	/ISAPI/AccessControl/AcsEvent/StorageCapabilities?format=json	Capabilities хранения объектов	Typical
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/AcsEvent/StorageConfiguration/retention	Получить/установка/retention	Typical
GET	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/capabilities?format=json	Capabilities управления персонами	Typical
POST	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Record?format=json	Создать пользователя	Typical
POST	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Search?format=json	Поиск пользователей	Typical
GET	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/capabilities?format=json	Capabilities карт	Typical
POST	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/Record?format=json	Создать карту/привязать	Typical
PUT	/ISAPI/AccessControl/RemoteControl/Stop?format=json	Остановить	Typical

3.4 Intelligent / Face (FDLib)

Метод	URI	Назначение	Статус
POST	/ISAPI/Intelligent/FDLib/FaceDataRecord?format=json	Записать лицо (multipart)	Typical
POST	/ISAPI/Intelligent/FDLib/FDSearch?format=json	Поиск лица	Typical

4. AccessControl: события (AcsEvent)

4.1 Capabilities (Verified)

Получить capability схемы поиска:

GET /ISAPI/AccessControl/AcsEvent/capabilities?format=json

Ключевые лимиты, полученные с устройства:

Параметр	Значение
searchID	1..64 (строка)
searchResultPosition	0..150000 (смещение результата)
maxResults	1..30 (максимум 30 за запрос)
major	опции: 0, 1, 2, 3, 5
minor	обязателен; категории: minorEvent/minorOperation/minorAlarm/minorException
фильтры	startTime, endTime, cardNo, name, employeeNoString, beginSerialNo, endSerialNo
поля в ответе (InfoList)	time, netUser, remoteHostAddr, cardNo, cardType, cardReaderNo, doorNo, emp

4.2 Search: POST /AcsEvent (Verified)

Запрос событий выполняется POST-ом с объектом AcsEventCond. Схема зависит от прошивки; но у вас точно доступны: searchID, searchResultPosition, maxResults, major, minor, startTime, endTime, timeReverseOrder, picEnable, beginSerialNo/endSerialNo.

4.2.1 Минимальный рабочий пример

```
curl --digest -u "admin:YOUR_PASSWORD" -H "Content-Type: application/json" -X POST "http://192.168.1.101/ISAPI/AccessControl/AcsEvent"
{
  "AcsEventCond": {
    "searchID": "s1",
    "searchResultPosition": 0,
    "maxResults": 30,
    "major": 5,
    "minor": 0,
    "startTime": "2025-12-15T00:00:00+03:00",
    "endTime": "2025-12-15T23:59:59+03:00"
  }
}
```

Если нужно получать URL снимка, добавьте picEnable: true.

4.2.2 Пагинация

Так как maxResults ограничен 30, используйте пагинацию через searchResultPosition: 0, 30, 60, ...

4.2.3 Инкремент по serialNo

Для больших журналов удобнее хранить последний serialNo и догружать только новые записи через beginSerialNo/endSerialNo.

4.3 Скачать pictureURL

```
curl --digest -u "admin:YOUR_PASSWORD" "http://192.168.1.101<PICTURE_URL>" --output event.jpg
```

5. AccessControl: хранение событий (StorageCfg)

На многих терминалах доступна настройка хранения/retention журнала AcsEvent. Проверьте через capabilities:

```
GET /ISAPI/AccessControl/AcsEvent/StorageCfg/capabilities?format=json
GET /ISAPI/AccessControl/AcsEvent/StorageCfg?format=json
PUT /ISAPI/AccessControl/AcsEvent/StorageCfg?format=json
```

Типовые параметры: включено/выключено хранение, размер/срок хранения, политика перезаписи. Конкретные поля зависят от прошивки.

6. AccessControl: персоны и карты

6.1 UserInfo

Схема UserInfo отличается по сериям, но чаще всего включает employeeNo (ID), name, userType, Valid, doorRight/RightPlan.

Метод	URI	Назначение
GET	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/capabilities?format=json	Возможности управления персонами
GET	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Count?format=json	Количество персон
POST	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Record?format=json	Добавить пользователя
PUT	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Modify?format=json	Изменить пользователя
PUT	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Delete?format=json	Удалить пользователя(ей)
POST	/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Search?format=json	Поиск/листинг (постранично)

6.2 CardInfo

Карта обычно создаётся/привязывается через cardNo + employeeNo.

Метод	URI	Назначение
GET	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/capabilities?format=json	Возможности управления картами
POST	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/Record?format=json	Добавить карту
PUT	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/Modify?format=json	Изменить карту
PUT	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/Delete?format=json	Удалить карту(ы)
POST	/ISAPI/AccessControl/CardInfo/Search?format=json	Поиск/листинг карт

7. AccessControl: управление дверью и расписания

7.1 RemoteControl

Открытие двери обычно делается PUT-запросом. Часто принимается XML:

```
PUT /ISAPI/AccessControl/RemoteControl/door/1
<RemoteControlDoor><cmd>open</cmd></RemoteControlDoor>
```

7.2 Расписания/планы (Typical)

В продвинутых сценариях встречаются план-шаблоны (проверка по карте/лицу, расписания дверей, праздничные группы, очистка планов). Ниже — распространённые URI, которые встречаются в документации Person-Based Access Control:

Метод	URI	Назначение
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/VerifyPlanTemplate/<TemplateName>?format=json	Шаблон верификации
GET	/ISAPI/AccessControl/CardReaderPlan/capabilities?format=json	Capabilities расписаний кардридера
GET	/ISAPI/AccessControl/DoorStatusWeekPlanCfg/capabilities?format=json	Capabilities недельного плана двери
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/DoorStatusWeekPlanCfg/<PlanNo>?format=json	Недельный план двери
GET	/ISAPI/AccessControl/DoorStatusHolidayPlanCfg/capabilities?format=json	Capabilities праздничных планов двери
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/DoorStatusHolidayPlanCfg/<PlanNo>?format=json	Праздничный план
GET	/ISAPI/AccessControl/DoorStatusHolidayGroupCfg/capabilities?format=json	Capabilities групп праздников
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/DoorStatusHolidayGroupCfg/<GroupNo>?format=json	Группа праздников
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/ClearPlansCfg?format=json	Очистка расписаний

8. Time Attendance (Typical)

Если терминал используется как T&A, часто доступны endpoints для недельного плана посещаемости и шаблонов планов. Проверяйте через /ISAPI/AccessControl/capabilities (флаги isSupportAttendanceWeekPlan / isSupportAttendancePlanTemplate).

Метод	URI	Назначение
GET	/ISAPI/AccessControl/Attendance/weekPlan/capabilities?format=json	Capabilities недельного плана посещаемости
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/Attendance/weekPlan/<PlanNo>?format=json	Недельный план посещаемости
GET	/ISAPI/AccessControl/Attendance/planTemplate/capabilities?format=json	Capabilities шаблона плана посещаемости
GET	/ISAPI/AccessControl/Attendance/planTemplate?format=json	Список шаблонов планов
GET/PUT	/ISAPI/AccessControl/Attendance/planTemplate/<TemplateName>?format=json	Шаблон плана посещаемости
PUT	/ISAPI/AccessControl/ClearAttendancePlan?format=json	Очистка плана посещаемости

9. Архитектуры интеграции

9.1 Pull (опрос)

Опрос журнала через AcsEvent с пагинацией. Плюсы: простой, минусы: задержка, нагрузка при частом опросе.

9.2 Push (alertStream)

Держите соединение к /ISAPI/Event/notification/alertStream и парсите события по мере прихода. Часто это multipart/mixed. Плюсы: почти realtime; минусы: нужен устойчивый соединённый клиент/демон.

Приложение А. AcsEvent minor-коды (из устройства, Verified)

A.1 minorEvent

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 75, 76, 80, 104, 116, 117, 130, 132, 142, 151, 152, 155, 164, 193, 208, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 153, 154, 168, 51, 181, 156, 157, 217

A.2 minorOperation

80, 90, 93, 94, 112, 113, 118, 119, 121, 122, 123, 126, 134, 135, 240, 241, 311, 312, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1035, 1036, 1038, 1049, 1050, 1057, 1058, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 9729, 1078

A.3 minorAlarm

1028, 1029, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1030, 1031, 1039, 1040

A.4 minorException

38, 39, 1024, 1031, 1032, 1059, 1060, 1064, 1065, 1033, 1034, 1039, 1040

Приложение В. Источники

[1] Hikvision Technology Partner Program (TPP): ISAPI & OTAP Developer Guide (страница поиска и загрузки, требуется Materials License Agreement).

https://tpp.hikvision.com/download/ISAPI_OTAP

[2] Hikvision webinar PDF: Overview of 3rd Party Integration (описание ISAPI, URL format, примеры /ISAPI/System/deviceInfo, как получать материалы на TPP).

https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/vn/webinar/Thang3_Hikvision_Tich_Hop_He_Thong_Overview-of-3rd-Party-Integration.pdf

[3] Hikvision ENPInfo: /ISAPI/System/capabilities (описание запроса GET /ISAPI/System/capabilities).

https://enpinfo.hikvision.com/unzip/20201110210551_77443_doc/GUID-931A5A8A-BFC6-49A9-B2BA-7103078F84EA.html

[4] StackOverflow: пример использования FaceDataRecord и multipart для загрузки лица (DS-K1T671M и др.).

<https://stackoverflow.com/questions/65385496/how-to-send-multipart-data-in-post-request-hikvision-isapi>

[5] openHAB community: обсуждение /ISAPI/Event/notification/alertStream (долгое соединение, поток уведомлений).

<https://community.openhab.org/t/hikvision-event/8736>

[6] ISAPI (Person-Based Access Control) Developer Guide — список URI для расписаний/attendance и др. (копия в открытом доступе).

<https://www.scribd.com/document/833701192/ISAPI-Person-Based-Access-Control>

[7] ISAPI Developer Guide (Fingerprint Terminals / Face Terminals) — упоминание StorageCfg URI. (копия в открытом доступе).

<https://www.scribd.com/document/818735538/ISAPI-Developer-Guide-FingerPrint-Terminals-Ultra-Series-2024-05-29>