

感谢您购买我们的产品，我的世界小电视

我的世界小电视是一款以游戏《我的世界》为主题，集合了动画播放、天气显示、电脑性能监控、甚至文件存储器于一体，小而强大的电子工具。使用ESP32-PICO-D4 核心，在保障了性能的同时拥有相比起以往的主控更低的功耗。同时，我的世界小电视非常适合作为桌面摆件来装点您的桌面，让您的桌面更生动更智能。

基础使用说明

注意：请使用 USB A转 USB C数据线连接小电视。

连接通电后，前方 LED 灯亮起固定颜色并显示开机界面，请在此期间平放并静置小电视。

（注：我们的固件有别于开源方案，可以直接使用，但仍然推荐您连接到小电视的 Wifi并找到 Web Server App 再根据里面所显示的ip 地址：192.168.123.38连接到 Web 设置界面后对小电视进行配置）

待 LED 灯开始色彩变换后代表开机完成，基础操作为：左右倾斜切换 App、前后倾斜进入和退出 App。

产品介绍

本项目为我们在开源PCB的基础上优化了电路走线使得同样设备条件下的性能比市面其他产品更优；固件也是我们针对《我的世界》小电视的特点，特别优化了性能成果。

我们保证长期对固件进行更新，不断添加实用的新功能。后续新固件可以通过**AIO**程序刷写到小电视中：

[AIO程序下载](#)

其他文件也可以一起下载，方便您使用，包括了：最新**2.1.13**版本固件、**AIO**多功能固件说明书、**PC**资源监控配置教程、彩屏投屏助手、文件管理器**APP**使用演示

[下载链接](#)

详细使用说明

1 第一步：开机

1.1

👤 由于我们的电路设计关系，请使用USB Type A到Type C的线！否则容易导致充电头不给小电视供电！⚡



类似这样的线

1.2

插上线通电的最初大约5秒钟是小电视的加速度传感器初始化的时间，在完成之前小电视前部的LED灯显示白色，这段时间内请保证设备平放，保障设备的正常运行。初始化完成LED灯会开始发出不同颜色的光。

🏆 第二步：基本操作

↔以小电视为中心点，向左右倾斜切换不同APP选项

⬆向后倾斜并保持约1秒进入APP(受限于芯片性能和联网速度，部分APP启动可能需要更长的时间)

⬇向前倾斜并保持约1秒退出APP。

🏆 第三步：小电视联网

还是先放出[这位UP的原视频](#)。

- ①简单来说，小电视滑动到“Web Server”这个APP
- ②向后倾斜打开这个APP(此时小电视会生成一个叫做“HoloCubic_AIO”的Wi-Fi)
- ③电脑或手机、平板设备Wi-Fi连接这个叫做“HoloCubic_AIO”的Wi-Fi(无密码)
- ④电脑或手机、平板连上这个Wi-Fi后，打开浏览器，输入：192.168.4.2(如果没反应，请确认你的设备正确连接到了HoloCubic_AIO的Wi-Fi 😊)



此处还是借用下UP主的视频截图

- ⑤在系统设置里输入你需要小电视连接的WI-FI的信息并保存。
- ⑥保存后小电视网络会自动重启，只要WI-FI信息没有错，就代表连接WI-FI成功

⚠️注：由于设备单片机性能有限，个别APP如天气、股票等的显示可能不会像平时我们使用手机那么快，请谅解。

主要APP使用指南

1Media APP

- MC 相关素材已经放入 SD 卡中, App 启动后可以直接显示。
- 如果需要放入自己想要的素材, 可以使用转换工具:

<https://pan.baidu.com/s/1rR5HSonoCkkNgrQ66qgPUw?pwd=8866> 提取码: 8866

2小电视打开Web Server以打开小电视的Wi-Fi, 您的电脑或其他设备连接到小电视的Wi-Fi

3访问192.168.4.2, 并进入“新版天气”界面, 这里需要你输入1.城市编码([从这里获取](#))2.你的高德天气API([这里获取](#))【⚠注意:这部分需要您自行进行注册】)

4输入完这些信息后小电视退出Web Server, 打开Weather App, 过一小会就能看到实时天气了😊

5Weather 天气APP

还是先贴上[固件原作者的教程视频](#)

6Stocks 股票 APP

小电视打开Web Server以开启自带Wi-Fi, 并实用电脑等设备连接到该Wi-Fi后浏览器访问192.168.4.2在股票一栏界面中输入你关注的股票代码(目前仅支持A股代码)

7投屏

[视频教程](#)😊

有任何问题，请您随时联系我们！