

Рекомендации по работе с программой NetEmul и подготовки отчета по лабораторной работе

1. Работа в системе моделирования NetEmul выполняется с использованием следующих трех меню и соответствующих пунктов (кнопок):
 - 1) **Главное меню:** Файл / Правка / Вид / Объект / Сервис / Скрипты / Помощь
 - 2) **Меню устройств:** Перемещение объектов / Вставить текстовую запись / Создать соединение / Добавить компьютер / Добавить концентратор / Добавить коммутатор / Добавить маршрутизатор / Отправить данные / Запустить-остановить
 - 3) **Меню управления** устройствами (зависит от типа устройства и при наведении курсора на соответствующее устройство вызывается нажатием правой кнопки мышки, при этом часть пунктов меню появляется в виде кнопок рядом с меню устройств):
 - **КОМПЬЮТЕР:** Свойства / Таблица маршрутизации / Интерфейсы / Программы / ARP-таблица / Показать журнал / Конструктор пакетов ... / Об устройстве / Задать описание ... / Удалить
 - **КОНЦЕНТРАТОР:** Свойства / Показать журнал / Об устройстве / Задать описание ... / Удалить
 - **КОММУТАТОР:** Свойства / Таблица коммутации / Показать журнал / Об устройстве / Задать описание ... / Удалить
 - **МАРШРУТИЗАТОР:** Свойства / Таблица маршрутизации / Интерфейсы / Программы / ARP-таблица / Показать журнал / Об устройстве / Задать описание ... / Удалить
2. В меню **Сервис/Настройки (Service/Settings)** следует ознакомиться с параметрами настроек, которые в дальнейшем будут использоваться по умолчанию, но при необходимости могут быть изменены для каждого устройства в каждом конкретном случае в процессе построения компьютерной сети.
3. После построения компьютерной сети (все устройства сети и связи между ними) необходимо выполнить настройку оборудования. Каждое сетевое устройство сопровождается цветным индикатором, означающим:
 - красный цвет – устройство не подключено;
 - желтый – устройство подключено, но не настроено;
 - зеленый – устройство подключено, настроено и готово к работе.

Для того чтобы можно было легко отслеживать работу оборудования и процесс передачи пакетов в сети необходимо каждому устройству сети дать

уникальное имя (идентификатор), указав его в окне **Описание** (пункт меню устройства: **Задать описание...**). Оно в дальнейшем будет всплывать в подсказке при наведении мышки на устройство, а также будет находиться в заголовке при открытии журнала устройства.

4. Настройка компьютерной сети заключается в распределении (назначении) IP-адресов сетевым **Интерфейсам**, после которой индикация устройств должна измениться с желтой на зеленую. При этом возможны два способа распределения IP-адресов:
 - ручное назначение адресов выполняется администратором сети (при совпадении адресов выдается ошибка).
 - автоматическое распределение адресов с использованием DHCP-сервера (обычно используется при ограниченном адресном пространстве, когда число доступных адресов меньше числа компьютеров).
5. IP-адреса интерфейсам назначаются в пункте **Интерфейсы** меню управления компьютером или маршрутизатором, при этом маска появляется автоматически. При необходимости маску можно изменить вручную.
ВНИМАНИЕ: после ввода IP-адреса не следует нажимать на кнопку **Сбросить статистику**, поскольку в этом случае IP-адрес принимает прежнее значение (обнуляется, если введен впервые).
6. Каждый сетевой интерфейс (в том числе сетевой адаптер) имеет свой собственный уникальный MAC-адрес, который в модели NetEmul присваивается автоматически. В пункте **Интерфейс** в строке «MAC-адрес» при желании можно задать другой MAC-адрес.
7. По умолчанию каждый компьютер имеет одну сетевую карту (один сетевой интерфейс). При необходимости могут быть добавлены ещё одна или несколько сетевых карт (интерфейсов) с помощью кнопки **Добавить** в пункте **Интерфейс**, либо указать **Количество интерфейсов по умолчанию** в меню **Сервис/Настройки** для конкретного компьютера. Аналогично, количество портов концентратора, коммутатора и маршрутизатора можно задавать нажатием правой кнопки мышки в появляющемся меню (пункт **Свойства**), либо задать необходимые значения в меню **Сервис/Настройки**.
8. После нажатия на кнопки **Применить** и **ОК** появляется анимация движущихся по сети пакетов, если кнопка **Запустить-Остановить** в головном меню в состоянии **Запустить**. Для отслеживания действий (переданных кадров и пакетов), выполняемых устройством после

назначения IP-адреса, следует подключить журнал (пункт **Показать журнал** в меню управления соответствующего устройства).

9. При ручной настройке устройств для отслеживания передаваемых служебных пакетов кнопку «**Запустить-Остановить**» в Меню устройств следует установить в положение **Остановить**, а после завершения настройки перевести в положение **Запустить**!
10. После назначения IP-адресов компьютерам и интерфейсам маршрутизатора следует ознакомиться с содержанием таблицы маршрутизации и агрег-таблицы и объяснить произошедшие изменения в таблицах.
11. Таблицы маршрутизации заполняются *автоматически* только для тех подсетей, которые непосредственно подключены к маршрутизатору. Для остальных подсетей, не связанных с данным маршрутизатором напрямую, записи в таблице маршрутизации могут быть заполнены вручную (статические записи).
12. При ручном заполнении таблицы маршрутизации (формировании статических записей) в пункте **Свойства** меню управления компьютерами флажок **Включить маршрутизацию** не следует устанавливать, если *компьютер является оконечным оборудованием* и не реализует функции маршрутизации. При этом здесь же в **Свойствах** должен быть указан **Шлюз по умолчанию**. В то же время, если компьютер, выполняющий, например, функции сервера, подключен к маршрутизатору и реализует маршрутизацию, то флажок **Включить маршрутизацию** обязательно должен быть установлен, как и во всех маршрутизаторах!
13. Флажок **Включить маршрутизацию** устанавливается в компьютерах и маршрутизаторах при маршрутизации по протоколу RIP. Для этого во всех сетевых устройствах, поддерживающих маршрутизацию, должен быть загружен протокол (программа) RIP (меню управления устройствами / пункт **Программы**).
14. В таблице маршрутизации для записи *по умолчанию* (**Адрес назначения: 0.0.0.0**) *обязательно указываются* выходной **Интерфейс** и **Шлюз**.
15. При статической маршрутизации *в сети с кольцевыми маршрутами подсеть с концентратором не должна подключаться к двум маршрутизаторам*, поскольку это приводит к **дублированию** передаваемых пакетов, которые двигаются в сети сразу по двум разным маршрутам!!!

16. При проведении всех настроек следует вести **журналы** (желательно с включенным временем) для обменивающихся данными компьютеров и сетевых устройств (коммутаторов, маршрутизаторов) с целью отслеживания последовательности передачи по сети кадров и пакетов, и их дальнейшего анализа.
17. Передача данных (пакетов) должна быть *проиллюстрирована* (вживую или путем сохранения скриншотов журналов), *проанализирована* и подробно *описана* с указанием типов передаваемых кадров и пакетов, их последовательности, значения и смысла полей заголовков и т.п. для протоколов UDP и TCP.