

QUIZ RÉSEAUX — 192.168.1.28/27

1. À quel masque décimal correspond /27 ?

- A. 255.255.255.192
- B. 255.255.255.224
- C. 255.255.255.240
- D. 255.255.255.0

2. Combien d'adresses IP contient chaque sous-réseau /27 (au total, y compris réseau et broadcast) ?

- A. 8
- B. 16
- C. 32
- D. 64

3. Quelle est l'adresse réseau du sous-réseau /27 contenant 192.168.1.28 ?

- A. 192.168.1.16
- B. 192.168.1.24
- C. 192.168.1.0
- D. 192.168.1.28

4. Quelle est l'adresse de broadcast de ce sous-réseau /27 ?

- A. 192.168.1.30
- B. 192.168.1.63
- C. 192.168.1.255
- D. 192.168.1.31

5. Quelle est la plage d'adresses hôtes utilisables dans ce sous-réseau /27 ?

- A. 192.168.1.0 à 192.168.1.31
- B. 192.168.1.1 à 192.168.1.30
- C. 192.168.1.1 à 192.168.1.31
- D. 192.168.1.28 à 192.168.1.30

6. Combien d'hôtes utilisables y a-t-il dans un sous-réseau /27 ?

- A. 32
- B. 31
- C. 30
- D. 28

7. 192.168.1.28 est-elle une adresse hôte utilisable dans ce sous-réseau /27 ?

- A. Non, c'est l'adresse de broadcast
- B. Oui, c'est une adresse hôte valide

- C. Non, c'est l'adresse réseau
- D. Impossible à dire

8. Combien de sous-réseaux /27 peut-on créer à partir d'un réseau /24 comme 192.168.1.0/24 ?

- A. 8
- B. 4
- C. 16
- D. 32

9. Une machine A a l'IP 192.168.1.28/27 et une machine B a l'IP 192.168.1.35/27. Sont-elles sur le même sous-réseau ?

- A. Oui, même sous-réseau /27
- B. Non, sous-réseaux /27 différents
- C. Impossible à déterminer
- D. Cela dépend de la passerelle

10. En numérotant les 8 sous-réseaux /27 de 192.168.1.0/24 à partir de 1, dans lequel se trouve 192.168.1.28 ?

- A. 5e sous-réseau (192.168.1.128/27)
- B. 2e sous-réseau (192.168.1.32/27)
- C. 1er sous-réseau (192.168.1.0/27)
- D. 3e sous-réseau (192.168.1.64/27)