PAYware Wynid

Verifone®

SPÉCIFICATION D'INTÉGRATION

PAIEMENT PROXIMITÉ - MPE

CATALOGUE DES MESSAGES

Service : **Service Intégration**
Projet : **PAIEMENT PROXIMITÉ - MPE**
Version : **2.10-FR**
Date : **21/02/2022**

BUREAUX

Verifone Siège – *Headquarters*

Verifone Systems France

12, rue Paul Dautier
78140 Vélizy Villacoublay
France
Tél : +33 (0)1 39 45 12 10

Verifone Systems France

Wynid et support clients
Immeuble le Mustang
144, Rue d'Odin
34000 Montpellier
France
Tel: + 33 (0)4 67 66 53 66 Fax: + 33 (0)4 67 66 53 67

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

TABLEAU DES RÉVISIONS

Index	Date	Commentaire	Auteur
2.10-FR	21/02/2022	Avertissement sur le « lissage » des login et logoff	Gilles DUCHEMIN
2.9-FR	20/09/2021	Possibilité de spécifier une application pour le débit et l'annulation chèque (notamment pour l'applicatif chèque différé)	Gilles DUCHEMIN
2.8-FR	20/01/2021	Ajout commande de maintenance pour compatibilité ascendante	Gilles DUCHEMIN
2.7-FR	26/09/2019	Préliminaires : ilot label, gestion des ticket, numéro poste, etc.	Sce intégration
2.6-FR	24/04/2019	Coquilles diverses	Sce intégration
2.5-FR	10/10/2017	Ajout Paiement partiel et VWAY sur duplicata et débit	Sce intégration
2.4-FR	12/12/2016	Ajout P2PE	Sce intégration
2.3-FR	08/06/2016	Refonte du Catalogue des messages MPE sous le Nouveau Template	Sce intégration

-

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Verifone

PAYware Wynid

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

1. LÉGENDE 1

1.1. format des données transportées 1

1.2. conditions de présence des données 2

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 3

PRÉLIMINAIRES 4

1. NUMÉRO DE POSTE 4

2. ÎLOT LABEL 4

3. IDENTIFIANT SERVEUR 5

4. GESTION DES TICKETS 6

4.1. introduction 6

4.2. contenu 6

4.3. méthode : récupération des tickets Par la messagerie (recommandé) 7

4.4. méthode : récupération des tickets Par fichier texte 7

4.5. résumé 8

4.6. exemple 9

SERVICE — MAINTENANCE (LOGIN) 12

1. CARACTÉRISTIQUES 12

2. IMPACT PCI4 ET PLUS 12

3. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 14

4. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 15

5. EXEMPLE 17

SERVICE — LOGOFF 20

1. CARACTÉRISTIQUES 20

2. IMPACT PCI4 ET PLUS 20

3. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 21

4. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 21

5. EXEMPLE 22

SERVICE — MAINTENANCE MONÉTIQUE 24

1. CARACTÉRISTIQUES 24

2. IMPACT PCI4 ET PLUS 24

3. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 25

4. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 27

5. EXEMPLE 28

PAIEMENT — DÉBIT PAR CARTE 29

1. CARACTÉRISTIQUES 29

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 29

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 31

4. EXEMPLE 34

PAIEMENT — CRÉDIT PAR CARTE 38

1. CARACTÉRISTIQUES 38

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 38
3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 40
4. EXEMPLE 43
.PAIEMENT — ANNULATION PAR CARTE 44
1. CARACTÉRISTIQUES 44
2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 44
3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 46
4. EXEMPLE 48
PAIEMENT — DÉBIT PAR CHÈQUE 50
1. CARACTÉRISTIQUES 50
2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 50
3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 51
4. EXEMPLE 53
PAIEMENT — ANNULATION PAR CHÈQUE 54
1. CARACTÉRISTIQUES 54
2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 54
3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 56
4. EXEMPLE 57
PAIEMENT — DUPLICATA TOUS PAIEMENTS 58
1. CARACTÉRISTIQUES 58
2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE 58
3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE 59
4. EXEMPLE 60
4.1. duplicata d'un débit 60
4.2. duplicata d'un crédit 61
FIN DE DOCUMENT 62

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

INTRODUCTION

Ce document décrit les fonctionnalités d'intégration de la solution **PAYware Wynid**.

1. LÉGENDE

1.1. FORMAT DES DONNÉES TRANSPORTÉES

Les « **données »** sont transportées :

- au format ASCII,
- encapsulées dans un format propriétaire : ***{Etiquette}Valeur***

  - Les « ***Etiquettes***» :
    - sont fixes
    - **{SS}, {PS} et {F}** sont mises en place automatiquement par la **DLL (wcl_dll.cll)** lors de l'appel à la fonction **SWimApiSendMessage**

  - Les « ***Valeurs***» possèdent un format particulier par étiquette, de type :
    - **AnsX** : Donnée codée sur X octets ASCII (terminée par un nul)
    - **Ans..Y** : Donnée codée sur 1 à Y octets ASCII (terminée par un nul)
    - **AnsX..Y** : Donnée codée sur X à Y octets ASCII (terminée par un nul)

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

1.2. CONDITIONS DE PRÉSENCE DES DONNÉES

Le tableau, ci-dessous, décrit les **conditions de présence des données** :

Présence	Condition
M	Donnée obligatoire dans le message
N	Donnée nécessaire mais non obligatoire (pas d'erreur retournée si absente, mais possible erreur sur ticket)
O	Donnée facultative dans le message
O (1)	Donnée facultative, obligatoirement présente dans le message en cas de résultat positif
R	Donnée obligatoire, répétable dans le message
I	Données **non nécessaires** – ignorée par le traitement de l'application mais conservée dans les traces

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

Le tableau, ci-dessous, regroupe les documentations et spécifications sur lesquelles se réfère ce document :

- Documentations et spécifications du GIE et des émetteurs.
- Documentations internes VERIFONE.

Désignation	Rédacteur	Version	Date
Manuel de Paiement sur Automate MPA 5.2.2	GIE CB	5.2.2	10/2000
Mise à jour du référentiel CB5.2 – Bulletin n°3 – Téléchargement de logiciel	GIE CB		03/2003
Mise à jour du référentiel CB5.2 – Bulletin n°6 – Exigences sécuritaires Paiement de Proximité et Paiement sur Automate	GIE CB		01/2005
Mise à jour du référentiel CB5.2 – Bulletin n°7 – Modalités d'implémentation de PCI PED dans les solutions CB5.2	GIE CB		06/2005
Mise à jour du référentiel CB5.2 – Bulletin n°8 – Communications avec le système d'acceptation paiement	GIE CB		12/2005
Mise à jour du référentiel CB5.2 – Bulletin n°10 – Télécollecte Paiement de Proximité et Paiement sur Automate	GIE CB		06/2007
Multi-application : Ergonomie des terminaux – Bulletin n°11 – Paiement de Proximité et Paiement sur Automate	GIE CB		02/2008
Bulletin n°13	GIE CB	1.0.0	03/2010
CB2A Autorisation – Version 1.1.2	GIE CB	1.1.2	04/2003
CB2A Télécollecte Téléparamétrage Gestion de Réseau – Version 1.1.3	GIE CB	1.1.3	04/2003
CB2A Télécollecte Téléparamétrage Gestion de Réseau – Services additionnels – Évolution communications Accepteurs-Acquéreurs	GIE CB	1.1.6	11/2005

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PRÉLIMINAIRES

1. NUMÉRO DE POSTE

L'ensemble des requêtes décrites peuvent, sauf mention contraire, être enrichies du tag suivant :

Etiquette		Données			Présence
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans_3	**M**

Remarque	***Si la donnée*** **EFTAG_HEAD_POSTE** ***est absente, le client monétique utilisera comme numéro de poste la valeur de la variable*** **IdStation** ***utilisée dans la fonction*** **[SWimApiOpen]**. *Ce tag est obligatoire, le développement ne doit pas se baser sur le mécanisme de sécurité qui complète si ce tag est absent.*

2. ÎLOT LABEL

L'identifiant d'un magasin ou d'un groupe de caisse d'un magasin peut s'effectuer par l'intermédiaire d'une donnée – appelée dans la solution PAYware Wynid, **îlot label** – transmise au(x) serveur(s) monétique(s). Cette donnée est soit :

- Envoyée **dans toutes les requêtes** par l'application de vente au travers du tag **EFTAG_DATA_ILOT_NAME {D7V}**.
  C'est cette option qui est préconisée (la valeur étant alors définie dans un fichier de configuration de l'application de vente)
- paramétrée dans le fichier **[\WPAF\WCLOP_00.WT]** du client monétique au label **[IlotLabel:abcde]** dans lequel **abcde** est la valeur de l'îlot label.

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans_6	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	
	***Lorsqu'une valeur a été valorisée au moins une fois pour le tag* `EFTAG_DATA_ILOT_NAME {D7V}` *par l'application de vente dans une requête, elle est ensuite mémorisée dans le fichier* `[\WCFG\WCLOP_00.WT]` *du client monétique à la balise* `[IlotLabel]`.**
	Ce tag est obligatoire, le développement ne doit pas se baser sur le mécanisme de sécurité qui complète si ce tag est absent. *Ce mécanisme reste utilisable uniquement pour les périodes de transition entre un environnement serveur magasin vers un environnement serveur centralisé mutualisé*

3. IDENTIFIANT SERVEUR

Le tag VWAY permet d'indiquer quel serveur réalise un traitement :

- Envoyé **dans une requête** il permet de forcer le traitement vers une (des) instance(s) de serveur(s) spécifique(s).
- Renseigné **dans la réponse** il indique quelle instance serveur a réalisé le traitement.

Dans un contexte multi-serveur il est indispensable que le traitement soit réalisé par le même serveur.

Pour les requêtes DUPLICATA, ANNULATION, VERIF/WRITE, PLBS, ou toute autre traitement qui est réalisé en plusieurs étapes, (remarque 2) ce tag doit contenir la valeur mémorisée par l'encaissement lors de la réponse au traitement initial, ceci afin que le traitement soit poursuivi par le même serveur.

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	**Valeur/Exemple**	**Format**	
`EFTAG_DATA_VWAY`	`VWAY`		Identifiant du numéro de serveur monétique qui va traiter la requête (cf. Remarques) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 2 ⇒ 2nde ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 3 ⇒ 3ème ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline	Ans 1	**O** **R**

Remarques

1	*Ce tag est positionné par le client monétique en retour de traitement.* *Il est valorisé au numéro de la ressource du fichier NET_00.WT qui a réalisé le traitement.*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarques	
2	*Ce tag doit être positionné par l'encaissement pour toutes les requêtes qui nécessite de retrouver la transaction de débit initiale :* • *Duplicata* • *Annulation* • *Write (automate et PLBS).* *Note : en monétique intégrée PLBS, si la monétique gère le dossier, le client se connecte automatiquement sur le bon serveur.* *Ce fonctionnement est décrit dans la spécification d'intégration PLBS*
3	*Permet de forcer le traitement vers un ou des serveurs (tag répétable).* *L'ordre de traitement des serveurs en cas de répétition du tag est l'ordre croissant 1, 2, 3, 4 (identifiés dans le fichier net_00.wt).*

4. GESTION DES TICKETS

4.1. INTRODUCTION

Une partie des requêtes décrites dans cette documentation génère des tickets. La récupération de ceux-ci peut être effectuée de 2 manières.

Par :

- **MESSAGERIE (recommandé)**
- **FICHIER TEXTE SUR LE DISQUE**

4.2. CONTENU

- L'ordre des tickets est le suivant : **Ticket client suivi du Ticket commerçant (si présent)**.
- La génération du ticket commerçant est optionnelle et dépend d'un paramétrage du système monétique.
- Le ticket est transmis au format texte. Dans certains cas il est nécessaire d'imprimer du graphique.
- L'emplacement d'un graphique logo est indiqué par la présence d'une balise faisant référence à l'image qui doit être imprimée.

- Paiement sans contact : La norme impose que le reçu d'un paiement sans contact contienne le logo adapté.
  - La balise (% img 'ctls.png' %) indique que le logiciel de caisse doit imprimer en lieu et place de cette balise le logo 'ctls.png' dans le répertoire [\CLIENT\WIMG\] du client monétique.

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT)))

- Paiement Alipay. Le ticket contient 2 balises :

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

- La balise (% img 'alipaylogo.png' %) indique que le logiciel de caisse doit imprimer en lieu et place de cette balise le logo Alipay présent dans l'image « alipaylogo.png » dans le répertoire [\CLIENT\WIMG\] du client monétique.
- Une balise (% ean D92 %) indique que le logiciel de caisse doit générer et imprimer en lieu et place de cette balise le code barre présent dans le tag EFTAG_DATA_EAN_128 {D92}.

Important	- **L'application de vente ne doit pas archiver le contenu du ticket commerçant (règle PCI).** - Cas fichier temporaire : L'application de vente doit **impérativement** supprimer le fichier après prise en compte. - Le contenu du reçu CB ne doit en aucun cas être modifié entre sa première et sa dernière ligne

4.3. MÉTHODE : RÉCUPÉRATION DES TICKETS PAR LA MESSAGERIE (RECOMMANDÉ)

La récupération des tickets qui concerne le transactionnel (requêtes de paiement, débit, crédit ou annulation, et duplicata) doit être réalisée au travers de la messagerie (raison PCI) :

l'application de vente signale à la monétique que le ticket doit lui être envoyé au travers de la messagerie en valorisant le tag `EFTAG_TICKET_TAG {TT}` à `eftag_all_ticket_tag (valeur=1)`.

La monétique renvoie alors le ticket – si besoin – dans le tag `EFTAG_DATA_TICKET {D3L}`.

4.4. MÉTHODE : RÉCUPÉRATION DES TICKETS PAR FICHIER TEXTE

Le ***fichier ticket*** est déposé par la monétique dans le répertoire de l'exécutable client monétique `[MCL_71.EXE]` dont l'emplacement est fourni par l'application de vente lors de l'appel au service de la **DLL** `[SWimApiOpen]`.

L'application de vente signale à la monétique que le ticket doit lui être envoyé au travers d'un fichier local en valorisant le tag `EFTAG_TICKET_TAG {TT}` à `eftag_no_ticket_tag (valeur=0)`.

Le fichier `[TICKETCB.XXX]` (dans lequel `XXX` est le ***numéro de poste***) est déposé sur le disque dur une fois la réponse renvoyée par la monétique.

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Le fichier ticket, formaté par la monétique, est mis à disposition de l'application de vente pour impression. L'application de vente imprime le contenu du fichier tel quel en gérant le séparateur de coupe.

Le fichier ticket est nommé **`[TICKETCB.XXX]`** dans lequel **XXX** représente le ***numéro de poste*** sur **3 digits**.

Exemple 1	*Le ticket mis à disposition pour un* numéro de poste `002` *sera nommé* `[TICKETCB.002]`.

4.5. RÉSUMÉ

Chaque requête émise par l'application de vente, décrite dans cette documentation et pouvant générer un ticket, peut être enrichie du tag suivant :

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	**Valeur**	**Nom**	**Valeur/Exemple**	**Format**	
`EFTAG_TICKET_TAG`	`TT`	**`eftag_all_ticket_tag`** **`eftag_no_ticket_tag`**	Gestion des tickets en mode message : `2` ➔ Tickets entre server et caisse via message tag et par fichier (voir remarque) `1` ➔ Tickets entre server et caisse via message tag `0` ➔ Tickets dans fichier local TICKETCB.xxx	Ans_1	**N**

Suivant le type de requête, il est préconisé d'utiliser la méthode suivante pour la récupération des tickets :

Type de Requête			Méthode utilisée
Transactionnel	**:**	**requêtes de paiement, Débit, Crédit, Annulation, Duplicata, Login, Logoff**	**Messagerie (*)**
Autres requêtes	**:**	**Journaux, Totaux, Télécollecte, etc.**	**Fichier (*)**

(*) : Le buffer d'échange de la messagerie est limité à des requêtes / réponses de **10240 octets** (paramètre de l'application d'encaissement).

Certaines réponses à des requêtes peuvent générer un ou plusieurs tickets de taille importante, dans ces cas l' échange par fichier texte est obligatoire..

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	- *Pendant les phases de développement et pilote, il est recommandé d'utiliser la valeur* **eftag_pos_ticket_tag (2)** *afin d'avoir un fonctionnement mixte tag* **(D3L)** *et fichier texte.* - *Le tag D3L pouvant contenir des données cartes sensibles n'est pas tracé dans les log Wynid.* - *Le logiciel d'encaissement ne doit pas tracer le contenu du tag {D3L}*

Note	le tag ticket **{D3L}** n'étant plus tracé par le client monétique, les traces d'exemples ci-après ont été modifiées pour faire apparaitre son contenu.

4.6. EXEMPLE

Exemple de ticket CB contact avec signature

```
      CARTE BANCAIRE
      TRANSACTION DE TEST CB
      a0000000031010
      VISA VSDC37
      LE 24-03-17 A 12-30-39
      TEST ATOS WORDLI
      41 BLOIS
      1999151
      00000001999151
      26550
      XXXXXXXXXXXX0010
      176ed0b1d6f067ca
      024 005 024002 000021
      C                    @
      MONTANT
            53.00        EUR
      DEBIT
      SIGNATURE DU PORTEUR



      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
      CENTRE DE TEST CB
--/--
```

```
      CARTE BANCAIRE
      TRANSACTION DE TEST CB
      a0000000031010
      VISA VSDC37
      LE 24-03-17 A 12-30-39
      TEST ATOS WORDLI
      41 BLOIS
      1999151
      00000001999151
      26550
      2010
      4761739001010010
      176ed0b1d6f067ca
      fin 311220
      024 005 024002 000021
      C                    @
      No AUTO: TST531
      MONTANT
            53.00        EUR
      DEBIT
      SIGNATURE DU PORTEUR



      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
      CENTRE DE TEST CB

--/--
```

Exemple de ticket CB sans contact

```
        (% img 'ctls.png' %)
      a0000000031010
      VISA VSDC37
      LE 14-03-17 A 16-52-21
      TEST 1999XXX
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      10278
      XXXXXXXXXXXX0010
      f24e97349158e094
      032 701 002138 000009
      C                    @
      MONTANT
            1.00         EUR
      Pour information:
            6.56         FRF
      DEBIT
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER

--/--
```

```
        (% img 'ctls.png' %)
      a0000000031010
      VISA VSDC37
      LE 14-03-17 A 16-52-21
      TEST 1999XXX
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      10278
      2010
      4761739001010010
      f24e97349158e094
      fin 311220
      032 701 002138 000009
      C                    @
      No AUTO: TST203
      MONTANT
            1.00         EUR
      Pour information:
            6.56         FRF
      DEBIT
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER

--/--
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Exemple de ticket Alipay

```
    (% img 'alipaylogo.png' %)
    ------------------------
    Merchant: VERIFONE SHOP
    Merchant No: VF00001

    2016-03-21 11:26:54
    Transaction Type:
            PAYMENT
    Channel: Alipay
    ------------------------
    Alipay User login Id:
            1386****789
    AMOUNT (EUR):
            100.00
    AMOUNT (RMB):
            742.43
    EXCHANGE RATE :
    1 EUR = 7.43980 RMB
    ------------------------
    Cashier Id: 123456
    Terminal Id: 001
    ------------------------
    Alipay Transaction Id:
    20170321134567890124
    Partner Transaction Id:
    2017038901236789
(% ean D92 %)
```

Exemple de ticket imprimé par l'encaissement




```
------------------------
Merchant: VERIFONE SHOP
Merchant No: VF00001

2016-03-21 11:26:54
Transaction Type:
        PAYMENT
Channel: Alipay
------------------------
Alipay User login Id:
        1386****789
AMOUNT (EUR):
        100.00
AMOUNT (RMB):
        742.43
EXCHANGE RATE :
1 EUR = 7.43980 RMB
------------------------
Cashier Id: 123456
Terminal Id: 001
------------------------
Alipay Transaction Id:
20170321134567890124
Partner Transaction Id:
2017038901236789
```



© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

SERVICE — MAINTENANCE (LOGIN)

1. CARACTÉRISTIQUES

À l'ouverture de la caisse, l'application de vente devra demander une ouverture de session monétique.

Cette opération a pour but d'effectuer une mise à jour du suivi de parc ainsi qu'une éventuelle mise à jour si celle-ci est activée.

Dans ce dernier cas cette opération réalise un contrôle et une mise à jour des logiciels ou des paramètres bancaires du lecteur de cartes en cas de nécessité.

Le délai de réalisation de l'opération peut varier entre quelques secondes (30 s environ) si aucune mise à jour n'est requise, 2 à 3 minutes si une mise à jour des paramètres est requise, et parfois plusieurs dizaine de minutes si une mise à jour des logiciels est requise.

Important	**Lorsqu'elle effectuée de manière automatique, l'envoi de cette commande doit être « lissée » dans le temps sur un ensemble de caisses de façon à ne pas surcharger le serveur monétique. Il est ainsi conseillé de tirer un nombre aléatoire dans une plage d'environ une heure de temps sur chacune des caisses afin que celle-ci ne se connecte pas de manière simultanée avec les autres.**

Quel que soit le résultat de cette opération, l'application de vente ne doit pas mettre la monétique hors service.

2. IMPACT PCI4 ET PLUS

Cette nouvelle norme demande que le terminal de paiement soit redémarré toutes les 24h.

Verifone propose donc la solution suivante :

- **Le terminal contient un compteur interne**. Au bout de 24h, quel que soit l'état du terminal sous tension, il redémarrera. En cours d'opération ou non.
  - Inconvénient : Si le terminal est en cours de traitement monétique, cette action sera interrompue et la liaison synchrone avec la caisse perdue.
- **Evolution de l'intégration monétique** :
  - Ajout d'un tag `EFTAG_DATA_PAD_RESET {TM16}` dans les requêtes de maintenance monétique et/ou logoff envoyées par l'encaissement
  - Ajout d'un label LoginLogoffRebootLevel dans le fichier `WCL\WPAF\wclop_00.wt` dont la valeur est envoyée si le tag `EFTAG_DATA_PAD_RESET` n'est pas dans la requête envoyée par l'encaissement (login ou logoff)

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

- Plusieurs valeurs possibles pour le tag `EFTAG_DATA_PAD_RESET` ou le label du fichier `wclop_00.wt` :
  - 0 : pas de reboot
  - 1 : reset application
  - 2 : hard reboot terminal (force le reboot du terminal **avant le login** et **après le logoff**)

➔ **Il est préconisé d'envoyer requêtes de Maintenance le matin et LogOff le soir afin d'éviter tout désagrément.**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

3. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

Etiquette		Données			Présence
Nom	**Valeur**	**Nom**	**Valeur/Exemple**	**Format**	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_login	c2g	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_TILL_RIGHT	DAY	eftag_data_till_right_no eftag_data_till_right_yes	Niveau d'intégration encaissement (voir remarque 1) - 0 : pas de capacité – l'encaissement ne sait pas gérer le 'tour de clef 'mainteneur - 1 : capacité – l'encaissement sait gérer le 'tour de clef mainteneur'	Ans 1	**O**
EFTAG_DATA_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste		**N**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**O**
EFTAG_DATA_PAD_RESET	TM16	eftag_reboot_none eftag_reboot_vipa eftag_reboot_os	- 0 : Pas de reboot - 1 : Restart application VIPA - 2 : Reboot Terminal (Remarque 2)		**N**
EFTAG_TICKET_TAG	TT	eftag_all_ticket_tag	Mode gestion des tickets : 1 ➔ Tickets dans la messagerie entre serveur et caisse	Ans 1	**O**

Remarques	1	*Ce tag est optionnel.* • *Tag absent dans la requête. Le client monétique ajoute la valeur du paramètre stocké dans le fichier Wclop_00.wt* • *Défaut du paramètre dans le Wclop : la valeur par défaut sera eftag_data_till_right_no 0 = pas de gestion du 'tour de clef', ce qui conduira à un rejet tant que le terminal n'aura pas été identifié par requête d'authentification*
	2	*La règlementation PCI demande le reboot du terminal. Ce tag* EFTAG_DATA_PAD_RESET *positionné à la valeur* **eftag_reboot_os** *force le reboot du terminal avant l'exécution de la maintenance.*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

4. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

Etiquette		Données			Présence
Nom	**Valeur**	**Nom**	**Valeur/Exemple**	**Format**	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_login	c2g	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR	D9A		Identifiant du code constructeur du Lecteur (cf.Remarque 3) 109 ➔ PAYware Wynid	Ans..3	**O(1)**
EFTAG_DATA_LPP_MODEL	D9B		Identifiant modèle Lecteur (cf.Remarque 3) 600 ➔ Vx 820 V/OS 680 ➔ Vx 675 V/OS 640 ➔ Ux 300 V/OS 700 ➔ P400	Ans..3	**O(1)**
EFTAG_LPP_SERIAL_NUM	MF		Numéro de série du Lecteur (cf.Remarque 3)	Ans..12	**O(1)**
EFTAG_DATA_SECURE_STATUS	DAZ	eftag_secure_stat_ok eftag_secure_stat_notauth eftag_secure_stat_locked eftag_secure_stat_unknown eftag_secure_stat_notactive	Statut de l'authentification (cf.Remarque 2) 01 ➔ OK 12 ➔ Echec authentification 13 ➔ Lecteur verrouillé 14 ➔ Lecteur inconnue 15 ➔ Lecteur non activé SRED Autres (> 10) ➔ KO	Ans..2	**O(1)**
EFTAG_DATA_TICKET	D3L		Ticket (cf. Remarque 1)	Ans..10240	**O**
EFTAG_TIME_SINCE_REBOOT	**DBX**		**Temps depuis le dernier reboot du terminal. Exprimé en secondes**	**Ans..10**	**O**
EFTAG_DATA_RESULT	RS	eftag_result_ok eftag_result_ko_on_line eftag_result_ko eftag_result_ko_authent eftag_result_time_exceeded eftag_result_lan_failure	01 ➔ OK 10 ➔ OK 11 ➔ KO 19 ➔ KO 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée	Ans..2	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

		eftag_result_periph_acces eftag_result_pos_abort eftag_result_periph_syntax eftag_result_user_abort eftag_result_pos_syntax eftag_result_srv_syntax eftag_result_other_error	32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique 35 ➔ Abandon utilisateur 36 ➔ Erreur syntaxe TPV 37 ➔ Erreur syntaxe serveur 99 ➔ Autres erreurs		

Remarque	
1	Dans le cas où un ticket est disponible, il est recommandé de l'imprimer, quel que soit le résultat du traitement.
2	Le tag EFTAG_DATA_SECURE_STATUS {DAZ} est obligatoire dans le cas d'un refus EFTAG_DATA_SECURE_STATUS {RS} = eftag_result_ko_authent (19). Il permet d'identifier la cause du rejet d'une étape d'authentification (échec authentification, lecteur verrouillé, inconnu, non activé SRED, …).
3	Les tags EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR {D9A}, EFTAG_DATA_LPP_MODEL {D9B}, EFTAG_LPP_SERIAL_NUM {MF} sont obligatoires dans le cas de l'exécution d'une étape d'authentification lecteur réussie ou d'un refus pour motif EFTAG_DATA_RESULT = eftag_result_ko_authent (19).

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

5. EXEMPLE

Ouverture de session

mise-à-jour sans ticket

```
(POS) {SV}s0{CD}c2g{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** MAINTENANCE ** {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s5{CD}c27{D34}HP   PATIENTEZ    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}MISE A JOUR LECTEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171ker_0     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}..... 0/100 .....   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171ker_0     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}..... 99/100 .....  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171ker_0     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}______OK________    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171ker_0     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}______OK________    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171emv_3     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}..... 0/100 .....   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171emv_3     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}..... 99/100 .....  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171emv_3     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}______OK________    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD 171emv_3     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}______OK________    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD logo         {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}..... 0/100 .....   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD logo         {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}..... 98/100 .....  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD logo         {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}______OK________    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}UPLOAD logo         {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}______OK________    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}MISE A JOUR LECTEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     EFFECTUEE      {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EFFECTUEE       {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** MAINTENANCE ** {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     DEMARRAGE      {F}
(WCL) {SS}A{PS}144{RS}01{SV}s0{CD}c2g{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Ouverture de session

mise-à-jour avec ticket

```
(POS) {SV}s0{CD}c2g{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** MAINTENANCE ** {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     EFFECTUEE      {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MISE A JOUR POSTE  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}[V][WPAF\param_00.wt{F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}(______OK________)  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MISE A JOUR POSTE  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     EFFECTUEE      {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** MAINTENANCE ** {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     DEMARRAGE       {F}
(WCL) {SS}A{PS}144{RS}01{D3L}
      ####################
MAINTENANCE POSTE CLIENT          .
Constructeur                    109
Modele                          710
Date Instal.                12-04-23
Reference                       502
Licence                WYNID
Poste                  144 00000000
Le               30-10-12  11-38-08
FICHIER CLIENT CHARGE   param_00.wt
      ####################
--/--{SV}s0{CD}c2g{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Ouverture de session **Sans mise-à-jour**	(POS) {SV}s0{CD}c2g{PS}144{SS}R{F} (WCL) 0 (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} ** MAINTENANCE ** {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION SERVEUR {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} EN COURS... {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} EFFECTUEE {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} EN COURS... {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} EFFECTUEE {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} ** MAINTENANCE ** {F} (WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} DEMARRAGE {F} (WCL) {SS}A{PS}144{RS}10{SV}s0{CD}c2g{F}

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

SERVICE — LOGOFF

1. CARACTÉRISTIQUES

À la fermeture de la caisse, l'application de vente devra demander une fermeture de session monétique. Cette opération a pour but d'une part de remonter les opérations effectuées en mode dégradé (sans serveur monétique), et d'autre part de fermer la session monétique « virtuelle » ouverte au niveau du lecteur de cartes.

Le délai de réalisation peut varier suivant le nombre d'opérations dégradées à remonter (au maximum 999).

Le temps de remontée d'une opération est d'environ 2 s.

Important	**Lorsqu'elle effectuée de manière automatique et si cela est possible, l'envoi de cette commande doit être « lissée » dans le temps sur un ensemble de caisses de façon à ne pas surcharger le serveur monétique. Il est ainsi conseillé de tirer un nombre aléatoire dans une plage d'environ une heure de temps sur chacune des caisses afin que celle-ci ne se connecte pas de manière simultanée avec les autres.**

Quel que soit le résultat de cette opération, l'application de vente ne doit pas mettre la monétique hors service.

2. IMPACT PCI4 ET PLUS

Cette nouvelle norme demande que le terminal de paiement soit redémarré toutes les 24h.

Verifone propose donc la solution suivante :

- **Le terminal contient un compteur interne**. Au bout de 24h, quel que soit l'état du terminal sous tension, il redémarrera. En cours d'opération ou non.
  - Inconvénient : Si le terminal est en cours de traitement monétique, cette action sera interrompue et la liaison synchrone avec la caisse perdue.
- **Evolution de l'intégration monétique** :
  - Ajout d'un tag `EFTAG_DATA_PAD_RESET` {TM16} dans les requêtes de maintenance monétique et/ou logoff envoyées par l'encaissement
  - Ajout d'un label LoginLogoffRebootLevel dans le fichier WCL\WPAF\wclop_00.wt dont la valeur est envoyée si le tag `EFTAG_DATA_PAD_RESET` n'est pas dans la requête envoyée par l'encaissement (login ou logoff)

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

- Plusieurs valeurs possibles pour le tag EFTAG_DATA_PAD_RESET ou le label du fichier wclop_00 :
  - 0 : pas de reboot
  - 1 : reset application
  - 2 : hard reboot terminal (force le reboot du terminal **avant le login** et **après le logoff**)

Il est préconisé d'envoyer requêtes de Maintenance le matin et LogOff le soir afin d'éviter tout désagrément.

3. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

Etiquette		Données			Présence
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_logoff	c2h	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**M**
EFTAG_DATA_PAD_RESET	**TM16**	eftag_reboot_none eftag_reboot_vipa eftag_reboot_os	- 0 : Pas de reboot - 1 : Restart application VIPA - 2 : Reboot Terminal (Remarque 2)	**N 1**	**N**
EFTAG_TICKET_TAG	TT	eftag_all_ticket_tag	Mode gestion des tickets : 1 ➔ Tickets dans la messagerie entre serveur et caisse	Ans 1	**M**

4. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

Etiquette		Données			Présence
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	**SV**	**eftag_service_card**	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	**CD**	**eftag_command_logoff**	c2h	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_TICKET	**D3L**		Ticket (cf. Remarque)	Ans..10240	**O**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

EFTAG_DATA_RESULT	**RS**	**eftag_result_ok** **eftag_result_ko_on_line** **eftag_result_ko** **eftag_result_time_exceeded** **eftag_result_lan_failure** **eftag_result_periph_acces** **eftag_result_pos_abort** **eftag_result_periph_syntax** **eftag_result_user_abort** **eftag_result_pos_syntax** **eftag_result_srv_syntax** **eftag_result_other_error**	01 ➔ OK 10 ➔ OK 11 ➔ KO 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée 32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique 35 ➔ Abandon porteur 36 ➔ Erreur de syntaxe TPV 37 ➔ Erreur de syntaxe serveur 99 ➔ Autres erreurs	Ans..2	**M**

Remarque	***Dans le cas où un ticket est disponible, il est recommandé de l'imprimer, quel que soit le résultat du traitement.***

5. EXEMPLE

Fermeture de session sans ticket

```
(POS) {SV}s0{CD}c2h{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL) {SS}A{PS}144{SV}s0{CD}c2h{RS}10{F}
```

Fermeture de session avec ticket

```
(POS) {SV}s0{CD}c2h{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN  COURS...    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} TRANSFERT TRANSAC. {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}DEGRADEES EN COURS..{F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}   1 TRANSACTIONS   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}DEGRADEES A REMONTER{F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} TRANSFERT TRANSAC. {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}DEGRADEES EFFECTUEE {F}
(WCL) {D3L}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

```
     CARTE BANCAIRE
      LE 30-10-12 A 12-22-35
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020202535-
                           901
      144 401 144007 000047
      S                    *
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
      CARTE BANCAIRE
      LE 30-10-12 A 12-22-35
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      ------020202535-
      12/12                901
      144 401 144007 000047
      S                    *
      No AUTO:
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--
```

```
      CARTE BANCAIRE
      LE 30-10-12 A 12-22-36
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020004137-
                           901
      144 401 144008 000047
      S                    *
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
      CARTE BANCAIRE
      LE 30-10-12 A 12-22-36
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      ------020004137-
      12/12                901
      144 401 144008 000047
      S                    *
      No AUTO:
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--
```

```
======================
CARTES DEGRADEES
LE 30-10-12 A 12-22-22
PAYWARE WYNID
----------------------
------020202535-
12/12
MONTANT
1.00EUR
DEBIT: ACCEPTE
----------------------
------020004137-
12/12
MONTANT
1.00EUR
DEBIT: ACCEPTE
======================
TICKET A CONSERVER
======================
--/--{SS}A{PS}144{SV}s0{CD}c2h{RS}01{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

SERVICE — MAINTENANCE MONÉTIQUE

Important	- **Cette commande est uniquement décrite à des fins de compatibilité ascendante avec les logiciels de caisses l'ayant déjà implémentée.** - Elle ne doit pas (plus) être implémenté, la commande de login (`{SV}s0{CD}c2g`) effectuant la fonctionnalité de mise-à-jour.

1. CARACTÉRISTIQUES

Pour éviter un retard lors de la mise à jour de logiciels ou de paramètres bancaires du lecteur de cartes lors de l'ouverture de session monétique, l'application de vente pourra demander quotidiennement (durant une phase d'inactivité, la nuit par exemple) une mise à jour monétique.

Le délai de réalisation de l'opération peut varier entre quelques secondes (30 s environ) si aucune mise à jour n'est requise, 2 à 3 minutes si une mise à jour des paramètres est requise, et parfois plusieurs dizaine de minutes si une mise à jour des logiciels est requise.

Important	**Lorsqu'elle effectuée de manière automatique, l'envoi de cette commande doit être « lissée » dans le temps sur un ensemble de caisses de façon à ne pas surcharger le serveur monétique. Il est ainsi conseillé de tirer un nombre aléatoire dans une plage d'environ une heure de temps sur chacune des caisses afin que celle-ci ne se connecte pas de manière simultanée avec les autres.**

Quel que soit le résultat de cette opération, l'application de vente ne doit pas mettre la monétique hors service.

2. IMPACT PCI4 ET PLUS

Cette nouvelle norme demande que le terminal de paiement soit redémarré toutes les 24h.

Verifone propose donc la solution suivante :

- **Le terminal contient un compteur interne**. Au bout de 24h, quel que soit l'état du terminal sous tension, il redémarrera. En cours d'opération ou non.
  - Inconvénient : Si le terminal est en cours de traitement monétique, cette action sera interrompue et la liaison synchrone avec la caisse perdue.
- **Évolution de l'intégration monétique** :

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

- Ajout d'un tag `EFTAG_TERMINAL_REBOOT {DBU}` dans les requêtes de maintenance monétique envoyées par l'encaissement (attention ce tag est différent de celui utilisé dans la requête de login).
- Plusieurs valeurs possibles pour le tag `EFTAG_TERMINAL_REBOOT`:
  - 0 : pas de reboot
  - 1 : reset application
  - 2 : hard reboot terminal

3. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	**Valeur**	**Nom**	**Valeur/Exemple**	**Format**	
EFTAG_HEAD_SERVICE	**SV**	**eftag_service_telem**	s2	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	**CD**	**eftag_command_eft_update**	c1c	Ans..3	**M**
EFTAG_FORCE_UPDATE	**D2R**		Indicateur de forçage de mise-à-jour : 04 ➔ Mise-à-jour des paramètres 08 ➔ Mise-à-jour des logiciels 12 ➔ Mise-à-jour complète	Ans..2	**O**
EFTAG_DATA_LOGO_UPDATE	**D49**	**eftag_logo_update_maybe** **eftag_logo_update_wanted**	Nécessité de chargement du logo : 0 ➔ Uniquement si chargement du noyau 1 ➔ Forcé	Ans 1	**O**
EFTAG_TERMINAL_REBOOT	**DBU**	**eftag_reboot_none** **eftag_reboot_vipa** **eftag_reboot_os**	- 0 : Pas de reboot - 1 : Restart application VIPA - 2 : Reboot Terminal (Remarque 1)		
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	**D7V**		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**O**
EFTAG_TICKET_TAG	**TT**	**eftag_all_ticket_tag**	Gestion des tickets en mode message : 2 ➔ Tickets entre le TPV et le client	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	
1	*La règlementation PCI demande le reboot du terminal. Ce tag* `EFTAG_DATA_REBOOT` *positionné à la valeur* **`eftag_reboot_os`** *force le reboot du terminal avant l'exécution de la maintenance.*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

4. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_telem	s2	Ans..3	M
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_eft_update	c1c	Ans..3	M
EFTAG_TIME_SINCE_REBOOT	DBX		Temps depuis le dernier reboot du terminal. Exprimé en secondes	Ans..10	O
EFTAG_DATA_RESULT	RS	eftag_result_ok eftag_result_ko_on_line eftag_result_ko eftag_result_time_exceeded eftag_result_lan_failure eftag_result_periph_acces eftag_result_pos_abort eftag_result_pos_syntax eftag_result_srv_syntax eftag_result_other_error	01 ➔ Mise-à-jour effectuée 10 ➔ Mise-à-jour effectuée 11 ➔ Mise-à-jour non effectuée 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée 32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 36 ➔ Erreur syntaxe TPV 37 ➔ Erreur syntaxe serveur 99 ➔ Autres erreurs	Ans..2	M

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

5. EXEMPLE

```
(POS) {SV}s2{CD}c1c{D7V}VERIFONE{D49}1{PS}1{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** MAINTENANCE ** {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MAINTENANCE P2PE   {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    checking...     {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}VERIFICATION LECTEUR{F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     EFFECTUEE      {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MAINTENANCE P2PE   {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}      START         {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MAINTENANCE        {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   TERM REBOOT      {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MAINTENANCE P2PE   {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    checking...     {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} MAINTENANCE P2PE   {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}       END          {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EN COURS...     {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} VERIFICATION POSTE {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}    EFFECTUEE       {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** MAINTENANCE ** {F}
(WCL) {WCL}12.3.0.000000_Nov 26 2020{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}     DEMARRAGE      {F}
(WCL) {SS}A{PS}101{SV}s2{CD}c1c{RS}01{VWAY}1{DBX}209{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PAIEMENT — DÉBIT PAR CARTE

1. CARACTÉRISTIQUES

La requête de débit ci-dessous permet d'effectuer un paiement par carte.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

Etiquette		Données			Présence
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_debit	c1	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant demandé en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_MODE_EXPLOIT	D13	**eftag_mode_exploit_normal** **eftag_mode_exploit_tests**	Type de mode de fonctionnement (cf. Remarque 1) pour les automates uniquement : 0 ⇒ Mode exploitation (cartes de test refusées) 1 ⇒ Mode test (cartes de test acceptées)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_USER	E6		Numéro d'hôtesse de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_ENVOICE	E7		Numéro de ticket de caisse	Ans 12	**N**
EFTAG_DATA_MON_ENVOICE	D90		Numéro de transaction monétique de 0001 à 9999 (cf. Remarque 2).	Ans 4	**N**
EFTAG_DATA_TILL_RIGHT	DAY	eftag_data_till_right_no eftag_data_till_right_yes	Niveau d'intégration encaissement (voir remarque 3) • 0 : pas de capacité – l'encaissement ne sait pas gérer le 'tour de clef 'mainteneur • 1 : capacité – l'encaissement sait gérer le 'tour de clef mainteneur'	Ans 1	**O**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**M**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application autorisée à traiter la carte (cf. Remarque 4)	Ans 2	**O** **R**
EFTAG_DATA_PARTIAL_AMOUNT	DAU		Indicateur de gestion de l'autorisation partielle (cf. Remarque 5) :	Ans 1	**O**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

		eftag_partial_amount_no eftag_partial_amount_yes	- 0 ou absent : paiement partiel non Supporté - 1 paiement : partiel supporté		
EFTAG_DATA_TRD_FOOD	DAJ	eftag_food_not_eligible	00 ou absent ➔ transaction non-éligible au traitement via applications monétiques compatibles TRD (cf. Remarque 7)	Ans 2	**O**
EFTAG_TICKET_TAG	TT	eftag_all_ticket_tag	Mode de gestion des tickets : 1 ➔ Tickets dans la messagerie entre le serveur et la caisse	Ans 1	**M**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique qui va traiter la requête (cf. Remarque 6) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 2 ⇒ 2nde ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 3 ⇒ 3ème ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline	Ans 1	**O** **R**

Remarques

1	*Ce paramètre est uniquement fonctionnel pour les automates uniquement ; pour les logiciel de vente avec opérateur de caisse, il est inopérant. L'application de vente de l'automate devra être paramétrable en mode production ou recette de manière à ce que le tag* **EFTAG_DATA_MODE_EXPLOIT {D13}** *soit correctement valorisé. Si tel n'est pas le cas, c'est la valeur de la balise* **[TestCardMode]** *du fichier* **[\WCFG\WCLOP_00.WT]** *qui sera prise en compte.*
2	*Ce tag est utilisé dans le mécanisme de gestion des transactions doublées suite notamment à un dysfonctionnement du logiciel de caisse :* • *Ce compteur a une valeur cyclique variant de 0001 à 9999.* • *Il doit être incrémenté par l'application de vente à chaque fois que la transaction est acceptée et enregistrée coté encaissement* • *chaque requête de paiement doit contenir le tag EFTAG_DATA_MON_ENVOICE {D90} avec la valeur du compteur mémorisée (en cas de reboot caisse par exemple).* • *si le serveur monétique reçoit une requête contenant le même montant et même valeur de tag EFTAG_DATA_MON_ENVOICE {D90}, et si la carte présentée est identique, alors la transaction précédente est considérée comme un doublon et ne sera pas télé-collectée.*
3	*Ce tag est optionnel.* • *Tag absent dans la requête. Le client monétique ajoute la valeur du paramètre stocké dans le fichier Wclop_00.wt* • *Défaut du paramètre dans le Wclop : la valeur par défaut sera eftag_data_till_right_no 0 = pas de gestion du 'tour de clef', ce qui conduira à un rejet tant que le terminal n'aura pas été identifié par requête d'authentification*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarques

4	*Un ou plusieurs identifiants d'application peuvent être transmis dans la requête afin de limiter à une liste donnée les applications susceptibles d'accepter la carte.* Exemple : Pour implémenter sur l'application de vente une touche « CARTE AMEX », la présence de l'étiquette EFTAG_DATA_NTRANSAC {D16} valorisée avec l'identifiant de l'application AMEX Iso (90) sera nécessaire. L'étiquette peut être répétée pour ajouter plusieurs identifiants d'applications.
5	*L'information associée au tag EFTAG_DATA_PARTIAL_AMOUNT {DAU} est destinée aux applications sachant gérer le mode de paiement partiel. Positionné à '0' ou absent, l'encaissement indique son incapacité à gérer le mode d'autorisation partiel. Positionné à '1', l'encaissement indique le contraire. Partant de cette information, l'application compatible déclenche ou non les traitements associés (message d'autorisation avec indication du support de l'autorisation partielle, …) selon le paramétrage du service de paiement partiel positionné côté application.* *Il est recommandé de ne pas gérer le paiement partiel sur les solutions de paiement ne possédant pas d'opérateur de caisse (type borne de commande ou caisse libre-service).*
6	*Le tag EFTAG_DATA_TRD_FOOD {DAJ} est utilisé pour le traitement des transactions Titres Restaurants Dématérialisés (TRD). Une documentation spécifique décrit les règles de fonctionnement de ce mode de paiement.*
7	*Permet de forcer le traitement vers un ou des serveurs. L'ordre de traitement des serveurs en cas de répétition du tag est l'ordre croissant 1, 2, 3, 4 (identifiés dans le fichier net_00.wt).*

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

Etiquette		Données			Présence
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_debit	c1	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant traité en centimes (cf. Remarque 6)	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_PAN	D1A		Numéro porteur carte (cf. Remarque 1)	Ans..19	**O (1)**
EFTAG_DATA_DATE_F	D18		Date d'expiration carte (AAMM)	Ans 4	**O (1)**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application carte	Ans 2	**O (1)**
EFTAG_DATA_SEQ	D17		Numéro de séquence de la transaction dans le fichier	Ans..6	**O**
EFTAG_DATA_REA	D1S		Conditions de réalisation de la transaction (cf. Remarque 2)	Ans..6	**O (1)**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

EFTAG_DATA_IND_FOR	D1I		@ = Appel en autorisation accepté par le centre	Ans..1	**O**
EFTAG_DATA_CALL_N	D1C		Numéro d'autorisation	Ans 6	**O**
EFTAG_DATA_DATE_T	D1E		Date locale de la transaction (JJMMAA)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_TIME_T	D1F		Heure locale de la transaction (hhmmss)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_SOUS_APPLICATION	D46		Code sous application : 1010 ➔ Sodexo (affiliée Conecs) 2000 ➔ Natixis Intertitres (affiliée Conecs) 3010 ➔ Edenred (affiliée Conecs) 4000 ➔ Chèque déjeuner (affiliée Conecs) Tag absent ➔ le PAN de la carte n'a pas été associé à un ETR connu de l'application monétique TRD (cf remarque 4)	Ans 4	**O**
EFTAG_DATA_TICKET	D3L		Ticket	Ans..10240	**O (1)**
EFTAG_DATA_MODE_OFFLINE	D32	eftag_offline_no eftag_offline_yes eftag_offline_WT eftag_offline_yes_server eftag_offline_yes_wcl	Information mode dégradé (cf. Remarque 3) : 0 ➔ Paiement effectuée en mode normal 1 ➔ RUF 2 ➔ RUF 3 ➔ Paiement offline serveur 4 ➔ Paiement offline client	Ans..1	**M**
EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR	D9A		Identifiant du code constructeur du Lecteur (cf.Remarque 5) 109 ➔ PAYware Wynid	Ans..3	**O(1)**
EFTAG_DATA_LPP_MODEL	D9B		Identifiant modèle Lecteur (cf.Annexe ID lecteurs) 600 ➔ Vx 820 V/OS 680 ➔ Vx 675 V/OS 640 ➔ Ux 300 V/OS ...	Ans..3	**O(1)**
EFTAG_LPP_SERIAL_NUM	MF		Numéro de série du Lecteur (cf.Remarque 5)	Ans..12	**O(1)**
EFTAG_DATA_SECURE_STATUS	DAZ	eftag_secure_stat_ok eftag_secure_stat_notauth eftag_secure_stat_locked eftag_secure_stat_unknown eftag_secure_stat_noactive	Statut de l'authentification (cf.Remarque 4) 01 ➔ OK 12 ➔ Echec authentification 13 ➔ Lecteur verrouillé 14 ➔ Lecteur inconnu 15 ➔ Lecteur non activé SRED Autres (> 10) ➔ KO	Ans..2	**O(1)**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué la requête. (cf Remarque 7)	Ans 1	**M**
EFTAG_DATA_RESULT	RS	eftag_result_ok_xxx	00,01,02,...,09 ➔ OK	Ans..2	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

		eftag_result_ko_xxx	10,11,12,...,18 ➔ KO		
		eftag_result_ko_authent	19 ➔ KO		
		eftag_result_cam_mute	20 ➔ Carte muette		
		eftag_result_cam_unknown	21 ➔ Carte invalide		
		eftag_result_time_exceeded	30 ➔ Délai maximal dépassé		
		eftag_result_lan_failure	31 ➔ Connexion serveur échouée		
		eftag_result_periph_acces	32 ➔ Lecteur en panne		
		eftag_result_pos_abort	33 ➔ Abandon caisse		
		eftag_result_periph_syntax	34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique		
		eftag_result_user_abort	35 ➔ Abandon porteur		
		eftag_result_pos_syntax	36 ➔ Erreur syntaxe TPV		
		eftag_result_srv_syntax	37 ➔ Erreur syntaxe serveur		
			51 ➔ Terminal en erreur – Status non reconnu		
		eftag_result_other_error	99 ➔ Autre erreur		

Remarque

1	*En fonction de l'application sélectionnée, le numéro de carte du porteur peut être tronqué.*
2	*L'identification du besoin d'une signature sur le ticket commerçant s'effectue par l'analyse du **4ème digit** des conditions de réalisation (tag : EFTAG_DATA_REA {D1S}).* *Lorsque ce digit est valorisé à 5 ou 8, une signature est nécessaire.* *En l'absence de valorisation de ce champ ou pour toute autre valeur, aucune signature n'est nécessaire.*
3	*Si le tag EFTAG_DATA_MODE_OFFLINE {D32} est absent, cela signifie que le paiement a été effectué en mode normal (valeur par défaut eftag_offline_no).* *La présence de ce tag ne préjuge en rien du succès ou non de la transaction, qui reste donné par le tag EFTAG_DATA_RESULT {RS}.* *Cette fonctionnalité n'est gérée qu'à partir de la version 8.8.24.0 du client monétique.*
4	*Le tag EFTAG_DATA_SECURE_STATUS {DAZ} est obligatoire dans le cas d'un refus EFTAG_DATA_RESULT {RS} = eftag_result_ko_authent (19). Il permet d'identifier la cause du rejet d'une étape d'authentification (échec authentification, lecteur verrouillé, inconnu, non activé SRED, …).*
5	*Les tags EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR {D9A}, EFTAG_DATA_LPP_MODEL {D9B}, EFTAG_LPP_SERIAL_NUM {MF} sont obligatoires dans le cas de l'exécution d'une étape d'authentification lecteur réussie ou d'un refus pour motif EFTAG_DATA_RESULT = eftag_result_ko_authent (19).*
6	*Le montant traité peut être égal ou inférieur au montant demandé dans le cas de paiement partiel*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	
7	*Il est conseillé de mémoriser la valeur du VWAY avec la transaction aboutie associée pour le traitement d'une éventuelle annulation ou duplicata*

4. EXEMPLE

Paiement CB accepté

avec autorisation

```
(POS) {SV}s0{CD}c1{E6}Agent007{E7}13245{D0}978{D10}100{D90}1584{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   INSEREZ  CARTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}SAISIE CODE         {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}PORTEUR EN COURS... {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} CARTE DE TEST      {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} AUTOR EN COURS     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} PAIEMENT ACCEPTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   RETIREZ  CARTE   {F}
(WCL)
{SS}A{SV}s0{PS}144{D2Y}144{CD}c1{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}100{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}110003{D1A}----------
-----
{D15}2{D3E}0001{D16}20{D17}144002{D3A}054{D28}{D2N}1999141{D1Z}762e337a1abfa777{D18}1
21231{D2Z}000047{D1I}@{D1C}TST967{D47}0{D1D}00{D29}{MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S
}105111{D12}250{D9E}RETIREZ CARTE{D3L}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

```
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-00-03
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020202535-
      762e337alabfa777
      144 401 144002 000047
      C                    @
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
```

```
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-00-03
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      ------000000535-
      762e337alabfa777
      fin 311212
      144 401 144002 000047
      C                    @
      No AUTO: TST967
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--{VWAY}1{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Paiement CB accepté

avec forçage

```
(POS) {SV}s0{CD}c1{E6}Agent007{E7}13246{D0}978{D10}100{D90}1585{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   INSEREZ  CARTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}SAISIE CODE         {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}PORTEUR EN COURS... {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} CARTE DE TEST      {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} AUTOR EN COURS     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c44{E8}12{E9}2{EA}0{EB}0{EJ}{EE}59{EK}1{ED}FORCAGE
{EK}2{ED}ABANDON     {F}
(POS) {SV}s6{CD}c44{EK}1{SS}R{PS}144{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} FORCAGE            {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c21{EE}60{EP}0{F}
(POS) {SV}s6{CD}c21{EF}V{SS}R{PS}144{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}Forcage             {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} PAIEMENT ACCEPTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   RETIREZ  CARTE   {F}
(WCL)
{SS}A{SV}s0{PS}144{D2Y}144{CD}c1{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX{RS}03{D0}978{D10}100{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}105714{D1A}----------
-----
{D15}2{D3E}0001{D16}20{D17}144001{D3A}054{D28}{D2N}1999141{D1Z}e9a46af38f0ed375{D18}1
21231{D1I}@{D1C}TST911{D47}0{D1D}00{D29}{MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S}105111{D12
}250{D9E}RETIREZ CARTE{D3L}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

```
       CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 10-57-14
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020004137-
      e9a46af38f0ed375
      144 401 144001
      C                  *
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
```

```
 CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB
LE 30-10-12 A 10-57-14
TEST WYNID LIBERTE
STRASBOURG
67000
1999141
05008582846521
2010
------000000137-
e9a46af38f0ed375
fin 311212
144 401 144001
C                  *
No AUTO: TST911
MONTANT
       1.00        EUR
Pour information:
       6.56        FRF
DEBIT
CARTE DE TEST
TICKET COMMERCANT
A CONSERVER
--/--{VWAY}1{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PAIEMENT — CRÉDIT PAR CARTE

1. CARACTÉRISTIQUES

La requête ci-dessous permet d'effectuer un crédit au porteur.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	**eftag_service_card**	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	**eftag_command_credit**	c2	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_USER	E6		Numéro d'hôtesse de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_ENVOICE	E7		Numéro de ticket de caisse	Ans 12	**N**
EFTAG_DATA_MON_ENVOICE	D90		Numéro de transaction monétique de 0001 à 9999 (cf. Remarque 1).	Ans 4	**O**
EFTAG_DATA_TILL_RIGHT	DAY	**eftag_data_till_right_no** **eftag_data_till_right_yes**	Niveau d'intégration encaissement (voir remarque 3) - 0 : pas de capacité – l'encaissement ne sait pas gérer le 'tour de clef 'mainteneur - 1 : capacité – l'encaissement sait gérer le 'tour de clef mainteneur'	Ans 1	**O**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**M**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application autorisée à traiter la carte (cf. Remarque 2)	Ans 2	**O** **R**
EFTAG_TICKET_TAG	TT	**eftag_all_ticket_tag**	Mode de gestion des tickets : 1 ➔ Tickets dans la messagerie entre serveur et caisse	Ans 1	**M**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique qui va traiter la requête (cf. Remarque 3) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 2 ⇒ 2nde ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]`	Ans 1	**O** **R**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
			3 ⇒ 3ème ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline		

Remarque

1	*Ce tag est utilisé dans le mécanisme de gestion des transactions doublées suite notamment à un dysfonctionnement du logiciel de caisse :* • *ce compteur transactionnel doit être incrémenté par l'application de vente à chaque fois que la transaction est acceptée* **(valeur cyclique de 0001 à 9999)**. • *dans chaque requête de paiement, ajouter le tag* **EFTAG_DATA_MON_ENVOICE {D90}** *avec la valeur de ce compteur.* • *si le serveur monétique reçoit une requête contenant le même montant et même valeur de tag* **EFTAG_DATA_MON_ENVOICE {D90}**, *et si la carte présentée est identique, alors la transaction précédente est considérée comme un doublon et ne sera pas télécollectée.*
2	*Un ou plusieurs identifiants d'application peuvent être transmis dans la requête afin de limiter à une liste donnée les applications susceptibles d'accepter la carte.* *Par exemple, pour implémenter sur l'application de vente une touche* **« CARTE AMEX »**, *la présence de l'étiquette* **EFTAG_DATA_NTRANSAC {D16}** *valorisée avec l'identifiant de l'application* **AMEX** *sera nécessaire.* *L'étiquette peut être répétée pour ajouter plusieurs identifiants d'application*
3	*Ce tag est optionnel.* • *Tag absent dans la requête. Le client monétique ajoute la valeur du paramètre stocké dans le fichier Wclop_00.wt* *Défaut du paramètre dans le Wclop : la valeur par défaut sera eftag_data_till_right_no 0 = pas de gestion du 'tour de clef', ce qui conduira à un rejet tant que le terminal n'aura pas été identifié par requête d'authentification*
4	*Permet de forcer le traitement vers un ou des serveurs. L'ordre de traitement des serveurs en cas de répétition du tag est l'ordre croissant 1, 2, 3, 4 (identifiés dans le fichier net_00.wt).*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	M
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_credit	c2	Ans..3	M
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	M
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	M
EFTAG_DATA_PAN	D1A		Numéro porteur carte (cf. Remarque 1)	Ans..19	O (1)
EFTAG_DATA_DATE_F	D18		Date d'expiration carte (AAMM)	Ans 4	O (1)
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application carte	Ans 2	O (1)
EFTAG_DATA_SEQ	D17		Numéro de séquence de la transaction dans le fichier	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_REA	D1S		Conditions de réalisation de la transaction (cf. Remarque 2)	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_DATE_T	D1E		Date locale de la transaction (JJMMAA)	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_TIME_T	D1F		Heure locale de la transaction (hhmmss)	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_TICKET	D3L		Ticket	Ans..10240	O (1)
EFTAG_DATA_MODE_OFFLINE	D32	eftag_offline_no eftag_offline_yes eftag_offline_WT eftag_offline_yes_server eftag_offline_yes_wcl	Information mode dégradé (cf. Remarque 3) : 0 ➔ Paiement effectuée en mode normal 1 ➔ RUF 2 ➔ RUF 3 ➔ Paiement offline serveur 4 ➔ Paiement offline client	Ans..1	M
EFTAG_DATA_SECURE_STATUS	DAZ	eftag_secure_stat_ok eftag_secure_stat_notauth eftag_secure_stat_locked eftag_secure_stat_unknown eftag_secure_stat_noactive	Statut de l'authentification (cf.Remarque 4) 01 ➔ OK 12 ➔ Echec authentification 13 ➔ Lecteur verrouillé 14 ➔ Lecteur inconnu 15 ➔ Lecteur non activé SRED Autres (> 10) ➔ KO	Ans..2	O(1)
EFTAG_LPP_SERIAL_NUM	MF		Numéro de série du Lecteur (cf.Remarque 4)	Ans..12	O(1)
EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR	D9A		Identifiant constructeur du Lecteur (cf.Remarque 4) 109 ➔ PAYware Wynid	Ans..3	O(1)

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_DATA_LPP_MODEL	D9B		Identifiant modèle Lecteur (cf.Annexe ID lecteur)	Ans..3	**O(1)**
EFTAG_DATA_SOUS_APPLICATION	D46		Code sous application : 1010 ➔ Sodexo (affiliée Conecs) 2000 ➔ Natixis Intertitres (affiliée Conecs) 3010 ➔ Edenred (affiliée Conecs) 4000 ➔ Chèque déjeuner (affiliée Conecs) Tag absent ➔ le PAN de la carte n'a pas été associé à un ETR connu de l'application monétique TRD (cf remarque 4)	Ans 4	**O**
EFTAG_DATA_RESULT	RS	**eftag_result_ok_xxx** **eftag_result_ko_xxx** **eftag_result_cam_mute** **eftag_result_cam_unknown** **eftag_result_time_exceeded** **eftag_result_lan_failure** **eftag_result_periph_acces** **eftag_result_pos_abort** **eftag_result_periph_syntax** **eftag_result_user_abort** **eftag_result_pos_syntax** **eftag_result_srv_syntax** **eftag_result_other_error**	00, 01, 02,…, 09 ➔ OK 10, 11, 12,…, 19 ➔ KO 20 ➔ Carte muette 21 ➔ Carte invalide 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée 32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique 35 ➔ Abandon porteur 36 ➔ Erreur syntaxe TPV 37 ➔ Erreur syntaxe serveur 99 ➔ Autre erreur	Ans 2	**M**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué la requête.	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	
1	*En fonction de l'application sélectionnée, le numéro de carte du porteur peut être tronqué.*
2	*L'identification du besoin d'une signature sur le ticket commerçant s'effectue par l'analyse du* **4ème digit** *des conditions de réalisation (tag* **EFTAG_DATA_REA {D1S}***).* *Lorsque ce digit est valorisé à* **5 ou 8***, une signature est nécessaire.* *En l'absence de valorisation de ce champ ou pour toute autre valeur, aucune signature n'est nécessaire.*
3	*Le tag EFTAG_DATA_SECURE_STATUS {DAZ} est obligatoire dans le cas d'un refus EFTAG_DATA_RESULT {RS} =eftag_result_ko_authent (19). Il permet d'identifier la cause du rejet d'une étape d'authentification (échec authentification, lecteur verrouillé, inconnu, non activé SRED, …).*
4	*Les tags EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR {D9A}, EFTAG_DATA_LPP_MODEL {D9B}, EFTAG_LPP_SERIAL_NUM {MF} sont obligatoires dans le cas de l'exécution d'une étape d'authentification lecteur réussie ou d'un refus pour motif EFTAG_DATA_RESULT = eftag_result_ko_authent (19).*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

4. EXEMPLE

```
(POS) {SV}s0{CD}c2{E6}Agent007{E7}13249{D0}978{D10}100{D90}1590{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}    ** CREDIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   INSEREZ  CARTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}    ** CREDIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} PAIEMENT ACCEPTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                     {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}    ** CREDIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   RETIREZ  CARTE   {F}
(WCL)
{SS}A{SV}s0{PS}144{D2Y}144{CD}c2{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}100{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}111322{D1A}------
----------
{D15}2{D3E}0001{D16}20{D17}144006{D3A}054{D28}{D2N}1999141{D18}121231{D2Z}000047{D1I}*{D47}0{D29}{MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S}105011{D12}250{D9E}RETIREZ
CARTE{D3L}
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-13-22
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020202535-
      144 401 144006 000047
      C
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      CREDIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-13-22
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      ------000000535-
      fin 311212
      144 401 144006 000047
      C
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      CREDIT
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--{VWAY}1{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PAIEMENT — ANNULATION PAR CARTE

1. CARACTÉRISTIQUES

La requête d'annulation permet d'annuler une transaction de débit précédemment effectuée avec une carte donnée.

Une transaction de débit ne peut être annulée qu'une fois, dans la journée de réalisation du débit, sur présentation de la carte ayant servie au débit et en présence du montant exact du débit.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_cancel	c3	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	DO		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_USER	E6		Numéro d'hôtesse de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_ENVOICE	E7		Numéro de ticket de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_MON_ENVOICE	D90		Numéro de transaction monétique de 1 à 9999 (cf. Remarque 1).	Ans 4	**O**
EFTAG_DATA_TILL_RIGHT	DAY	eftag_data_till_right_no eftag_data_till_right_yes	Niveau d'intégration encaissement (voir remarque 3) - 0 : pas de capacité – l'encaissement ne sait pas gérer le 'tour de clef 'mainteneur - 1 : capacité – l'encaissement sait gérer le 'tour de clef mainteneur'	Ans 1	**O**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**M**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application autorisée à traiter la carte (cf. Remarque 2)	Ans 2	**O** **R**
EFTAG_TICKET_TAG	TT	eftag_all_ticket_tag	Mode de gestion des tickets : 1 ➔ Tickets dans la messagerie entre serveur et caisse	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué le débit correspondant (cf. Remarque 4) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 2 ⇒ 2nde ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 3 ⇒ 3ème ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline	Ans 1	**M**

Remarque

1	*Ce tag est utilisé dans le mécanisme de gestion des transactions doublées suite notamment à un dysfonctionnement du logiciel de caisse :* • *ce compteur transactionnel doit être incrémenté par l'application de vente à chaque fois que la transaction est acceptée* (valeur cyclique de 0001 à 9999). • *dans chaque requête de paiement, ajouter le tag* EFTAG_DATA_MON_ENVOICE {D90} *avec la valeur de ce compteur.* • *si le serveur monétique reçoit une requête contenant le même montant et même valeur de tag* EFTAG_DATA_MON_ENVOICE {D90}*, et si la carte présentée est identique, alors la transaction précédente est considérée comme un doublon et ne sera pas télé-collectée.*
2	*Un ou plusieurs identifiants d'application peuvent être transmis dans la requête afin de limiter à une liste donnée les applications susceptibles d'accepter la carte.* Exemple : Pour implémenter sur l'application de vente une touche « CARTE AMEX », la présence de l'étiquette EFTAG_DATA_NTRANSAC {D16} valorisée avec l'identifiant de l'application AMEX Iso (90) sera nécessaire. L'étiquette peut être répétée pour ajouter plusieurs identifiants d'applications.
3	*Ce tag est optionnel.* • *Tag absent dans la requête. Le client monétique ajoute la valeur du paramètre stocké dans le fichier Wclop_00.wt* *Défaut du paramètre dans le Wclop : la valeur par défaut sera eftag_data_till_right_no 0 = pas de gestion du 'tour de clef', ce qui conduira à un rejet tant que le terminal n'aura pas été identifié par requête d'authentification*
4	*Préciser le serveur qui a traité le paiement associé à cette requête.*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	**eftag_service_card**	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	**eftag_command_cancel**	c3	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_PAN	D1A		Numéro porteur carte (cf. Remarque 1)	Ans..19	**O (1)**
EFTAG_DATA_DATE_F	D18		Date d'expiration carte (AAMM)	Ans 4	**O (1)**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application carte	Ans 2	**O (1)**
EFTAG_DATA_SEQ	D17		Numéro de séquence de la transaction dans le fichier	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_REA	D1S		Conditions de réalisation de la transaction (cf. Remarque 2)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_DATE_T	D1E		Date locale de la transaction (JJMMAA)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_TIME_T	D1F		Heure locale de la transaction (hhmmss)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_TICKET	D3L		Ticket	Ans..10240	**O (1)**
EFTAG_DATA_MODE_OFFLINE	D32	eftag_offline_no eftag_offline_yes eftag_offline_WT eftag_offline_yes_server eftag_offline_yes_wcl	Information mode dégradé (cf. Remarque 3) : 0 ➔ Paiement effectuée en mode normal 1 ➔ RUF 2 ➔ RUF 3 ➔ Paiement offline serveur 4 ➔ Paiement offline client	Ans..1	**M**
EFTAG_DATA_SOUS_APPLICATION	D46		Code sous application : 1010 ➔ Sodexo (affiliée Conecs) 2000 ➔ Natixis Intertitres (affiliée Conecs) 3010 ➔ Edenred (affiliée Conecs) 4000 ➔ Chèque déjeuner (affiliée Conecs) Tag absent ➔ le PAN de la carte n'a pas été associé à un ETR connu de l'application monétique TRD (cf remarque 4)	Ans 4	**O**
EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR	D9A		Identifiant du code constructeur du Lecteur (cf.Remarque 5) 109 ➔ PAYware Wynid	Ans..3	**O(1)**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_DATA_LPP_MODEL	D9B		Identifiant modèle Lecteur (cf.Annexe ID lecteur)	Ans..3	**O(1)**
EFTAG_LPP_SERIAL_NUM	MF		Numéro de série du Lecteur (cf.Remarque 5)	Ans..12	**O(1)**
EFTAG_DATA_SECURE_STATUS	DAZ	**eftag_secure_stat_ok** **eftag_secure_stat_notauth** **eftag_secure_stat_locked** **eftag_secure_stat_unknown** **eftag_secure_stat_noactive**	Statut de l'authentification (cf.Remarque 4) 01 ➔ OK 12 ➔ Echec authentification 13 ➔ Lecteur verrouillé 14 ➔ Lecteur inconnu 15 ➔ Lecteur non activé SRED Autres (> 10) ➔ KO	Ans..2	**O(1)**
EFTAG_DATA_RESULT	RS	**eftag_result_ok_xxx** **eftag_result_ko_xxx** **eftag_result_ko_authent** **eftag_result_cam_mute** **eftag_result_cam_unknown** **eftag_result_time_exceeded** **eftag_result_lan_failure** **eftag_result_periph_acces** **eftag_result_pos_abort** **eftag_result_periph_syntax** **eftag_result_user_abort** **eftag_result_pos_syntax** **eftag_result_srv_syntax** **eftag_result_other_error**	00, 01, 02, … 09 ➔ OK 10, 11, 12, … 18 ➔ KO 19 ➔ KO 20 ➔ Mute card 21 ➔ Invalid card 30 ➔ Timeout 31 ➔ Connection to server failed 32 ➔ Device unreachable 33 ➔ Tills abort 34 ➔ Peripheral syntax error 35 ➔ Card holder abort 36 ➔ Tills syntax error 37 ➔ Server syntax error 99 ➔ Other errors	Ans 2	**M**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué la requête	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	
1	*En fonction de l'application sélectionnée, le numéro de carte du porteur peut être tronqué.*
2	*L'identification du besoin d'une signature sur le ticket commerçant s'effectue par l'analyse du* **4ème digit** *des conditions de réalisation (tag :* **EFTAG_DATA_REA {D1S}***).* *Lorsque ce digit est valorisé à* **5 ou 8***, une signature est nécessaire.* *En l'absence de valorisation de ce champ ou pour toute autre valeur, aucune signature n'est nécessaire.*
3	*Le tag* **EFTAG_DATA_SOUS_APPLICATION {D46}** *est :* • *remonté par l'application monétique de gestion de* **Titre Restaurant Dématérialisé (TRD) CONECS** *(absent du message pour les autres applications).* • *utilisé pour retourner l'identifiant unique de l'***Emetteur de Titre Restaurant (ETR)** *de la transaction.* *Il offre au logiciel d'encaissement la possibilité de calculer et mettre à jour ses propres sous totaux par* **ETR***.* *Dans le contexte d'une transaction* **TRD***, son absence signifie que le* **PAN** *de la carte n'a pas été associé à un* **ETR** *connu de l'application monétique* **CONECS***.*
4	*Le tag EFTAG_DATA_SECURE_STATUS {DAZ} est obligatoire dans le cas d'un refus EFTAG_DATA_RESULT {RS} = eftag_result_ko_authent (19). Il permet d'identifier la cause du rejet d'une étape d'authentification (échec authentification, lecteur verrouillé, inconnu, non activé SRED, …).*
5	*Les tags EFTAG_DATA_LPP_CONSTRUCTOR {D9A}, EFTAG_DATA_LPP_MODEL {D9B}, EFTAG_LPP_SERIAL_NUM {MF} sont obligatoires dans le cas de l'exécution d'une étape d'authentification lecteur réussie ou d'un refus pour motif EFTAG_DATA_RESULT = eftag_result_ko_authent (19).*

4. EXEMPLE

```
(POS) {SV}s0{CD}c3{E6}Agent007{E7}13248{D0}978{D10}100{D90}1589{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** ANNULATION **  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   INSEREZ  CARTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** ANNULATION **  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}CARTE NO:           {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}------020202535-    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c21{EE}60{EP}0{F}
(POS) {SV}s6{CD}c21{EF}C{SS}R{PS}144{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}DATE D'EXPIRATION:  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}31/12/12            {F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

```
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c21{EE}60{EP}0{F}
(POS) {SV}s6{CD}c21{EF}V{SS}R{PS}144{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} PAIEMENT ACCEPTE   {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}  ** ANNULATION **  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   RETIREZ  CARTE   {F}
(WCL) {SS}A{SV}s0{PS}144{D2Y}144{CD}c3{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}100{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}111016{D1A}-----
----------{D15}2{D3E}0001{D16}20{D17}144005{D3A}054{D28}{D2N}1999141{D1Z}7c31b34a066b40a3
{D18}121231{D2Z}000047{D1I}@{D1C}TST115{D47}0{D1D}00{D29}{MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S}105111{D12}250{D9E}RETIREZ CARTE{D3L}
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-10-16
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020202535-
      7c31b34a066b40a3
      144 401 144005 000047
      C                 @
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      ANNULATION
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
       CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-10-16
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      ------000000535-
      7c31b34a066b40a3
      fin 311212
      144 401 144005 000047
      C                 @
      No AUTO: TST115
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      ANNULATION
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--{VWAY}1{F}
##############################################################################
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PAIEMENT — DÉBIT PAR CHÈQUE

1. CARACTÉRISTIQUES

La requête de débit ci-dessous permet d'effectuer un paiement par chèque.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	**Valeur**	**Nom**	**Valeur/Exemple**	**Format**	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_chek	s1	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_debit	c1	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_CHEQUE_NB	D40		Numéro de chèque (cf. Remarques 2)	Ans 35	**O**
EFTAG_DATA_ORIGIN	D15	eftag_origin_manuel eftag_origin_cheque	Périphérique de lecture du chèque : 0 ➔ Saisie manuelle 7 ➔ Lecture piste CMC7 (cf. Remarques 1)	Ans..2	**O**
EFTAG_DATA_USER	E6		Numéro d'hôtesse de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_ENVOICE	E7		Numéro de ticket de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**N**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application autorisée à traiter le chèque (cf. Remarque 4)	Ans 2	**O R**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique qui va traiter la requête (cf. Remarque 3) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 2 ⇒ 2nde ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 3 ⇒ 3ème ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline	Ans 1	**O R**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarques	
1	*Lorsque l'application de vente fournit la piste* **CMC7** *du chèque, elle doit valoriser les étiquettes :* • **EFTAG_DATA_CHEQUE_NB {D40}** *et* **EFTAG_DATA_ORIGIN {D15}**. *En l'absence de valorisation de ces étiquettes, la monétique prendra en charge la lecture de la piste* **CMC7** *du chèque.* *Dans ce cas et en fonction du branchement du lecteur chèque (type de lecteur, branchement sur port série ou derrière lecteur de carte), le client monétique doit être correctement paramétré au niveau des fichiers* **[\WCFG\MED_00.WT], [\WCFG\COM_00.WT] et [\WPAF\WCLOP_00.WT]**.
2	*Le numéro de chèque* **DxxxxxxxDyyyyyyyyyyyyyFzzzzzzzzzzzzB** *doit être formaté de la manière suivante :* • **xxxxxxx** *représente les* **7 chiffres** *du numéro de chèque,* • **yyyyyyyyyyyy** *représente les* **12 chiffres** *du code banque,* • **zzzzzzzzzzzz** *représente les* **12 chiffres** *du numéro de compte.*
3	*Permet de forcer le traitement vers un ou des serveurs. L'ordre de traitement des serveurs en cas de répétition du tag est l'ordre croissant 1, 2, 3, 4 (identifiés dans le fichier net_00.wt).*
4	*Un ou plusieurs identifiants d'application peuvent être transmis dans la requête afin de limiter à une liste donnée les applications susceptibles d'accepter le chèque.* Exemple : Pour implémenter sur l'application de vente une touche « Chèque Différé », la présence de l'étiquette EFTAG_DATA_NTRANSAC {D16} valorisée avec l'identifiant de l'application Chèque Différé (72) sera nécessaire. L'étiquette peut être répétée pour ajouter plusieurs identifiants d'applications.

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_chek	s1	Ans..3	M

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_debit	c1	Ans..3	M
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	M
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	M
EFTAG_DATA_CHEQUE_NB	D40		Numéro du chèque	Ans 35	O (1)
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application chèque	Ans 2	O (1)
EFTAG_DATA_SEQ	D17		Numéro de séquence de la transaction dans le fichier	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_DATE_T	D1E		Date locale de la transaction (JJMMAA)	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_TIME_T	D1F		Heure locale de la transaction (hhmmss)	Ans..6	O (1)
EFTAG_DATA_CALL_N	D1C		Numéro d'autorisation (cf. Remarque 1)	Ans..12	O
EFTAG_DATA_RESULT	RS	eftag_result_ok_xxx eftag_result_ko_xxx eftag_result_ko_authent eftag_result_cam_mute eftag_result_cam_unknown eftag_result_time_exceeded eftag_result_lan_failure eftag_result_periph_acces eftag_result_pos_abort eftag_result_periph_syntax eftag_result_user_abort eftag_result_pos_syntax eftag_result_srv_syntax eftag_result_other_error	00, 01, 02,…, 09 ➔ OK 10, 11, 12,…, 18 ➔ KO 19 ➔ KO 20 ➔ Carte muette 21 ➔ Carte invalide 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée 32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique 35 ➔ Abandon porteur 36 ➔ Erreur syntaxe TPV 37 ➔ Erreur syntaxe serveur 99 ➔ Autre erreur	Ans 2	M
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué la requête. (remarque 2)	Ans 1	M

Remarque	
1	*Un numéro d'autorisation peut être reçu dans le cas où un organisme garantisseur a été paramétré sur le serveur monétique*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarque	
2	*Il est conseillé de mémoriser la valeur du VWAY avec la transaction aboutie associée pour le traitement d'une éventuelle annulation ou duplicata.*

4. EXEMPLE

```
(POS) {SV}s1{CD}c1{E6}Agent007{E7}00001{D0}978{D10}100{D40}D0680025D066016607908F001819511799B{D15}7{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     ** DEBIT **    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}Paiement accepte    {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
(WCL)
{SS}A{SV}s1{PS}144{D2Y}144{CD}c1{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}100{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}174321{D70}0680025{D15
}7{D3E}0001{D16}70{D17}144007{D1A}----------------------------------{D40}------25D066016607908F001819511799-{D1I}*{D28}
{D2N}ABCDE00{D2Z}000006{D47}0{D29}                                          {E7}00001{E6}Agent007{D3A}006{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PAIEMENT — ANNULATION PAR CHÈQUE

1. CARACTÉRISTIQUES

La requête d'annulation permet d'annuler une transaction de débit précédemment effectuée avec un chèque. Une transaction de débit ne peut être annulée qu'une fois, dans la journée de réalisation du débit, sur présentation du chèque ayant servi au débit et en présence du montant exact du débit.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	**eftag_service_chek**	s1	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	**eftag_command_cancel**	c3	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_FLASH_LEVEL	D3H		Niveau de Flash-Info souhaité : 0 ➔ Pas de flash Info	Ans..2	**O**
EFTAG_DATA_CHEQUE_NB	D40		Numéro de chèque (cf. Remarques)	Ans 35	**O**
EFTAG_DATA_ORIGIN	D15	**eftag_origin_manuel** **eftag_origin_cheque**	Périphérique de lecture du chèque : 0 ➔ Saisie manuelle 7 ➔ Lecture piste CMC7	Ans..2	**O**
EFTAG_DATA_USER	E6		Numéro d'hôtesse de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_ENVOICE	E7		Numéro de ticket de caisse	Ans 12	**O**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**M**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application autorisée à traiter le chèque (cf. Remarque 4)	Ans 2	**O** **R**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué le débit correspondant (cf. Remarque 3) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 2 ⇒ 2nde ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 3 ⇒ 3ème ressource du fichier `[\WCFG\NET_00.WT]` 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

Remarques	
1	*Lorsque l'application de vente fournit la piste* **CMC7** *du chèque, elle doit valoriser les étiquettes :* • **EFTAG_DATA_CHEQUE_NB {D40}** *et* **EFTAG_DATA_ORIGIN {D15}**. *En l'absence de valorisation de ces étiquettes, la monétique prendra en charge la lecture de la piste* **CMC7** *du chèque.*
2	*Le numéro de chèque* **DxxxxxxxDyyyyyyyyyyyyyFzzzzzzzzzzzzB** *doit être formaté de la manière suivante :* • **xxxxxxx** *représente les* **7 chiffres** *du numéro de chèque,* • **yyyyyyyyyyyy** *représente les* **12 chiffres** *du code banque,* • **zzzzzzzzzzzz** *représente les* **12 chiffres** *du numéro de compte.*
3	*Préciser le serveur qui a traité le paiement associé à cette requête.*
4	*Un ou plusieurs identifiants d'application peuvent être transmis dans la requête afin de limiter à une liste donnée les applications susceptibles d'accepter le chèque.* Exemple : Pour implémenter sur l'application de vente une touche « Chèque Différé », la présence de l'étiquette EFTAG_DATA_NTRANSAC {D16} valorisée avec l'identifiant de l'application Chèque Différé (72) sera nécessaire. L'étiquette peut être répétée pour ajouter plusieurs identifiants d'applications.

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	**Valeur**	**Nom**	**Valeur/Exemple**	**Format**	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_chek	s1	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_cancel	c3	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_AMOUNT_0	D10		Montant en centimes	Ans..12	**M**
EFTAG_DATA_MONEY_0	D0		Code monnaie (978 : Euro)	Ans 3	**M**
EFTAG_DATA_CHEQUE_NB	D40		Numéro de chèque	Ans 35	**O (1)**
EFTAG_DATA_NTRANSAC	D16		Identifiant de l'application chèque	Ans 2	**O (1)**
EFTAG_DATA_SEQ	D17		Numéro de séquence de la transaction dans le fichier	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_DATE_T	D1E		Date locale de la transaction (JJMMAA)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_TIME_T	D1F		Heure locale de la transaction (hhmmss)	Ans..6	**O (1)**
EFTAG_DATA_RESULT	RS	eftag_result_ok_xxx eftag_result_ko_xxx eftag_result_cam_mute eftag_result_cam_unknown eftag_result_time_exceeded eftag_result_lan_failure eftag_result_periph_acces eftag_result_pos_abort eftag_result_periph_syntax eftag_result_user_abort eftag_result_pos_syntax eftag_result_srv_syntax eftag_result_other_error	00, 01, 02,…, 09 ➔ OK 10, 11, 12,…, 19 ➔ KO 20 ➔ Carte muette 21 ➔ Carte invalide 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée 32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique 35 ➔ Abandon porteur 36 ➔ Erreur syntaxe TPV 37 ➔ Erreur syntaxe serveur 99 ➔ Autre erreur	Ans 2	**M**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué la requête	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

4. EXEMPLE

(POS) {SV}s1{CD}c3{E6}Agent007{E7}00001{D0}978{D10}100{D40}D0680025D066016607908F001819511799B{D15}7{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} ** ANNULATION ** {F}
(WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION SERVEUR {F}
(WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}Annulation acceptee {F}
(WCL) {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} {F}
(WCL)
{SS}A{SV}s1{PS}144{D2Y}144{CD}c3{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}100{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}174343{D70}0680025{D15}7{D3E}0001{D16}70{D17}144008{D1A}----------{D40}------25D066016607908F001819511799-{D1D} {D1I}@{D1C} {D28} {D2N}ABCDE00{D2Z}000006{D47}0{D29}
{E7}00001 {E6}Agent007 {D3A}006{F}

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

PAIEMENT — DUPLICATA TOUS PAIEMENTS

1. CARACTÉRISTIQUES

La **requête de duplicata** permet de rééditer le(s) ticket(s) d'une ou plusieurs transactions.

2. ENCODAGE DE LA REQUÊTE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	**eftag_service_card**	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	**eftag_command_duplic**	c4	Ans..3	**M**
EFTAG_TICKET_TAG	TT	**eftag_all_ticket_tag**	Mode de gestion des tickets : 1 ➔ Tickets dans la messagerie entre le serveur et la caisse	Ans 1	**M**
EFTAG_HEAD_POSTE	PS		Numéro de poste	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_ILOT_NAME	D7V		Label identifiant un magasin ou un groupe de caisses du magasin	Ans..6	**M**
EFTAG_DATA_USER	E6		Numéro d'hôtesse de caisse (*cf. Remarque*)	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_ENVOICE	E7		Numéro de ticket de caisse (*cf. Remarque*)	Ans 12	**O**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué le débit correspondant (cf. Remarque 3) : 1 ⇒ 1ère ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 2 ⇒ 2nde ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 3 ⇒ 3ème ressource du fichier [\WCFG\NET_00.WT] 4 ⇒ Ressource dégradée ou offline	Ans 1	**M**

Remarque	
1	*L'ensemble **numéro d'hôtesse de caisse** et/ou **numéro de ticket** identifie une transaction de manière unique dans une journée*
2	*La fourniture de ces informations optionnelles dans les requêtes de paiement et de duplicata permet la **réédition d'un ticket donné**.*
3	*Préciser le serveur qui a traité le paiement associé à cette requête.*

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

3. DÉCODAGE DE LA RÉPONSE

ÉTIQUETTE		DONNÉES			PRÉSENCE
Nom	Valeur	Nom	Valeur/Exemple	Format	
EFTAG_HEAD_SERVICE	SV	eftag_service_card	s0	Ans..3	**M**
EFTAG_HEAD_COMMAND	CD	eftag_command_duplic	c4	Ans..3	**M**
EFTAG_DATA_TICKET	D3L		Ticket	Ans..10240	**O (1)**
EFTAG_DATA_RESULT	RS	eftag_result_ok_xxx eftag_result_ko_xxx eftag_result_ko_authent eftag_result_cam_mute eftag_result_cam_unknown eftag_result_time_exceeded eftag_result_lan_failure eftag_result_periph_acces eftag_result_pos_abort eftag_result_periph_syntax eftag_result_user_abort eftag_result_pos_syntax eftag_result_srv_syntax eftag_result_other_error	00,01,02,...,09 ➔ OK 10,11,12,...,18 ➔ KO 19 ➔ KO 20 ➔ Carte muette 21 ➔ Carte invalide 30 ➔ Délai maximal dépassé 31 ➔ Connexion serveur échouée 32 ➔ Lecteur en panne 33 ➔ Abandon caisse 34 ➔ Erreur de syntaxe périphérique 35 ➔ Abandon porteur 36 ➔ Erreur syntaxe TPV 37 ➔ Erreur syntaxe serveur 51 ➔ Terminal en erreur – Status non reconnu 99 ➔ Autre erreur	Ans..2	**M**
EFTAG_DATA_VWAY	VWAY		Identifiant du numéro de serveur monétique ayant effectué la requête	Ans 1	**M**

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

4. EXEMPLE

4.1. DUPLICATA D'UN DÉBIT

```
(POS) {SV}s0{CD}c4{E6}Agent007{E7}13245{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}   ** DUPLICATA **  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL) {SS}A{SV}s0{PS}144{D2Y}144{CD}c4{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}0{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}105714{D1A}-------
---------{D15}2{D3E}0001{D16}20{D17}144001{D3A}054{D28}{D2N}1999141{D1Z}e9a46af38f0ed375
{D18}121231{D2Z}000047{D1I}@{D1C}TST911{D47}0{D1D}00{D29}{MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S}105111{D3L}
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-00-03
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020202535-
      762e337a1abfa777
      144 401 144002 000047
      C                    @
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DUPLICATA
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
      CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-00-03
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      4970100202025355
      762e337a1abfa777
      fin 311212
      144 401 144002 000047
      C                    @
      No AUTO: TST967
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DUPLICATA
      DEBIT
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--{VWAY}1{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

4.2. DUPLICATA D'UN CRÉDIT

```
(POS) {SV}s0{CD}c4{E6}Agent007{E7}13249{TT}2{PS}144{SS}R{F}
(WCL) 0
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}   ** DUPLICATA **  {F}
(WCL)  {SS}A{PS}144{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
(WCL) {SS}A{SV}s0{PS}144{D2Y}144{CD}c4{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}0{D1}978{D11}100{D1E}301012{D1F}111322{D1A}-------
---------{D15}2{D3E}0001{D16}20{D17}144006{D3A}054{D28}{D2N}1999141{D1Z}                    {D18}121231{D2Z}000047{D1I}@{D1C}      {D47}0{D1D}
{D29}{MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S}105011{D3L}
       CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-13-22
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      ------020202535-
      144 401 144006 000047
      C
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DUPLICATA
      CREDIT
      CARTE DE TEST
      TICKET CLIENT
      A CONSERVER
--/--
       CARTE BANCAIRE
      a0000000421010
      CB
      LE 30-10-12 A 11-13-22
      TEST WYNID LIBERTE
      STRASBOURG
      67000
      1999141
      05008582846521
      2010
      ------000000535-
      fin 311212
      144 401 144006 000047
      C
      MONTANT
              1.00        EUR
      Pour information:
              6.56        FRF
      DUPLICATA
      CREDIT
      CARTE DE TEST
      TICKET COMMERCANT
      A CONSERVER
--/--{VWAY}1{F}
```


© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.

FIN DE DOCUMENT

© 2022 VeriFone. All rights reserved. No portion of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of said company. All trademarks are the property of their respective owners.