



**POLYTECHNIQUE
MONTREAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

INF3500 - Conception et réalisation de systèmes numériques

Note 1 Installation des *board files* PYNQ

Marc-Antoine MANNINGHAM
Beaurel FOHOM

Automne 2025

Installation avec l'installateur de Vivado

Si votre version de Vivado est suffisamment récente, vous pouvez installer les *board files* PYNQ au moment de sélectionner la *board* pour le projet. Pour cela, appuyez sur « Refresh » dans la fenêtre du choix de la carte. Ensuite, cherchez « pynq » dans la barre de recherche et installez la carte avec le bouton « Télécharger ». Vous pouvez ensuite la sélectionner pour votre projet.

Installation à la main

Chercher les sources

Le bundle de *board files* est disponible sur le site du fabricant : <https://www.tulembedded.com/FPGA/ProductsPYNQ-Z2.html>. Vous pouvez le télécharger directement en utilisant ce [lien de téléchargement](#).

Installer le bundle

Une fois le fichier .zip téléchargé, déplacez-le dans <xilinx-install-dir>/Vivado/2022.2/data/boards/board_files/. Sous Linux, le chemin d'installation par défaut de Vivado est souvent /tools/Xilinx, éventuellement /opt/Xilinx. Sous Windows, il s'agit souvent de C:\Xilinx.

De là, dézippez le fichier .zip dans ce répertoire. Cela devrait créer un dossier <xilinx-install-dir>/Vivado/2022.2/data/boards/board_files/pynq-z2. C'est tout !

Note : Si Vivado était déjà lancé avant de procéder à l'installation, il faudra le relancer pour avoir accès aux nouveaux *board files*.