产品工程变更通知单

一、变更主题&目的

新增功能:“支持一路 ADC 可以分时复用差分 MIC 和单端 MIC 模式的场景”。

二、适用范围

JL710N & AC710N 系列产品。

三、变更类型

- ☐ PCN-01/ Product
- ☐ PCN-02/ Process
- ☐ PCN-03/ Material
- ☐ PCN-04/ Equipment
- ☐ PCN-05/ Measurement / Inspections
- ☐ PCN-06/ Product Transfer
- ☑ PCN-07/ Test Soft/hard ware
- ☐ PCN-08/ Test Condition
- ☐ PCN-09/ Others

四、变更验证计划

①变更内容说明:
1，AUDIO ADC 输入口 AIN_A1 由 PA2 改为 PA3。
2，AUDIO ADC 输入口 AIN_B1 由 PB9 改为 PB8。
3，版本号做变更，由 C 变更为 D，D 版能兼容 C 版的应用功能。

②变更验证计划：新打样型号 AC7106C8_PVD 进行验证。

五、变更验证结果

①新样品的新增功能测试结果正常，具体测试结果参见附录 1。
②新样品其他功能测试结果正常，测试内容包含样片烧写测试、上电测试、Flash 指标测试、功耗测试、性能指标测试，具体测试结果参见附录 2。

六、客户批准

签名:

时间:

注意：请您于 30 天内确认回传《工程变更通知单》，如超过 30 天未回复，则视为认同《工程变更通知单》的信息。谢谢!

附录 1：新增功能测试结果

Pin	描述		新增功能测试
	C版	D版	
PA2	AIN_A1(Audio ADC Positive Input) AIN_AN(Audio ADC Negative Input)	AIN_AN(Audio ADC Negative Input)	D版通过将AIN_A1与AIN_AN，AIN_B1与AIN_BN分开2个不同的Pin，在硬件外围已经固化好不做变化的基础上，可软件实现“支持一路ADC可以分时复用差分MIC和单端MIC模式的场景”的功能。 测试结果正常；
PA3	ADC4(ADC Input Channel 4)	AIN_A1(Audio ADC Positive Input) ADC4(ADC Input Channel 4)	
PB9	AIN_B1(Audio ADC Positive Input) AIN_BN(Audio ADC Negative Input)	AIN_BN(Audio ADC Negative Input)	
PB8	ADC12(ADC Input Channel 12)	AIN_B1(Audio ADC Positive Input) ADC12(ADC Input Channel 12)	

附录 2：其他功能测试结果

序号	测试项目	测试内容	测试结果		测试结果	备注
			C 版	D 版		
1	样片烧写测试	芯片查空	正常	正常	PASS	
2		烧写固件			PASS	
3		校验固件			PASS	
4		加 KEY 测试			PASS	
5	上电测试	开机测试	正常	正常	PASS	
6		搜索蓝牙			PASS	
7		连接手机			PASS	
8		回连测试			PASS	
9		播放音乐			PASS	
10		电话功能			PASS	
11		时钟频率	240M 通过	240M 通过	PASS	
12	Flash 指标测试	读写测试	TSHSLx2&4(ns) read=20ns	TSHSLx2&4(ns) read=20ns	PASS	
13	功耗测试	关机功耗	1.98uA	2.01uA	PASS	基于 AC710N_earphone_v3.0.0_patch07 测试
14		未连接蓝牙状态	0.57mA	0.41mA	PASS	
15		连接待机功耗	0.27mA	0.22mA	PASS	
16		播歌状态	4.64mA	4.56mA	PASS	
17		通话状态	8.63mA	8.61mA	PASS	
18	性能指标测试	RF 指标测试	符合 datasheet	符合 datasheet	PASS	
19		DAC&ADC 指标测试			PASS	

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY