1-Phase AC Motor F.L.A.			CONDUCTOR AMPERAGE RATING		OVERCURRENT TIME DELAY (175%)		CIRCUIT BREAKER (250%)	
	VOLTAGE							
HP	**110-120**	**220-240**	**110-120**	**220-240**	**110-120**	**220-240**	**110-120**	**220-240**
0.1	3	1.5	3.75	1.875	5.25	2.625	7.5	3.75
1/8	3.8	1.9	4.75	2.375	6.65	3.325	9.5	4.75
1/6	4.4	2.2	5.5	2.75	7.7	3.85	11	5.5
1/4	5.8	2.9	7.25	3.625	10.15	5.075	14.5	7.25
1/3	7.2	3.6	9	4.5	12.6	6.3	18	9
1/2	9.8	4.9	12.25	6.125	17.15	8.575	24.5	12.25
3/4	13.8	6.9	17.25	8.625	24.15	12.075	34.5	17.25
1	16	8	20	10	28	14	40	20
1.5	20	10	25	12.5	35	17.5	50	25
2	24	12	30	15	42	21	60	30
3	34	17	42.5	21.25	59.5	29.75	85	42.5
5	56	28	70	35	98	49	140	70
7.5	80	40	100	50	140	70	200	100
10	100	50	125	62.5	175	87.5	250	125
			RULE 28-106 (1)		TABLE 29		TABLE 29	
			ALL CONDUCTOR RATINGS LISTED ARE MIN RATINGS		ALL OVERCURRENT DEVICE RATINGS LISTED ARE MAX RATINGS			
					REFER TO TABLE 13 FOR STANDARD OVERCURRENT DEVICE SIZES			
			REFER TO TABLE 2 FOR COPPER CABLE SIZES		IF TABLE 29 DOES NOT ALLOW MOTOR TO START, USE RULE 28-200 (4)			