13. Tenzor napětí a posuvňových složek

- obecný případ napětí
  - $\vec{p}_n$ napětí vektor
  - $\vec{n}$ jednotkový vektor normály k libovolné části roviny, jejíž $\vec{n}$ je jednotkový
  - $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$
  - $\vec{n} = \vec{e}_1 \cos\alpha + \vec{e}_2 \cos\beta + \vec{e}_3 \cos\gamma$
  - $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ jednotkové báze
  - α, β, γ úhly, které svírá $\vec{n}$ s jednotkovými bázovými vektory
  - $\vec{p}_n = \vec{p}_1 \cos\alpha + \vec{p}_2 \cos\beta + \vec{p}_3 \cos\gamma$
  - $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$ napětové vektory v bázových rovinách
- tenzor napětí je definován jako takový lineární vektorový operátor, který každému vektoru $\vec{n}$ přiřadí vektor napětí $\vec{p}_n$ pro libovolný vektor $\vec{n}$
  - $\vec{p}_n = \mathbf{T}\vec{n}$
  - $\mathbf{T}$ je tenzor napětí
  - $\mathbf{T}$ je symetrický tenzor druhého řádu
  - $\mathbf{T}$ je lineární operátor, který každému vektoru $\vec{n}$ přiřadí vektor napětí $\vec{p}_n$
  - $\mathbf{T}$ je lineární transformace, která každému vektoru $\vec{n}$ přiřadí vektor napětí $\vec{p}_n$
  - $\mathbf{T}$ je lineární zobrazení, které každému vektoru $\vec{n}$ přiřadí vektor napětí $\vec{p}_n$
  - $\mathbf{T}$ je lineární vektorová funkce, která každému vektoru $\vec{n}$ přiřadí vektor napětí $\vec{p}_n$
- složky tenzoru napětí v bázi $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$
  - $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$
  - $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$ normálové složky napětí
  - $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{21}, \sigma_{23}, \sigma_{31}, \sigma_{32}$ smykové složky napětí
  - $\vec{p}_1 = \sigma_{11}\vec{e}_1 + \sigma_{21}\vec{e}_2 + \sigma_{31}\vec{e}_3$
  - $\vec{p}_2 = \sigma_{12}\vec{e}_1 + \sigma_{22}\vec{e}_2 + \sigma_{32}\vec{e}_3$
  - $\vec{p}_3 = \sigma_{13}\vec{e}_1 + \sigma_{23}\vec{e}_2 + \sigma_{33}\vec{e}_3$
- σ_{11} tenzor tahového napětí
- σ_{12} napětí ve rovnoběžném směru
- σ_{13} smykové složky napětí ve směru kolmém na $\vec{e}_1$
- tenzor napětí je symetrický
  - $\sigma_{12} = \sigma_{21}, \sigma_{13} = \sigma_{31}, \sigma_{23} = \sigma_{32}$
  - $\mathbf{T} = \mathbf{T}^T$
  - $\mathbf{T}$ je samosdružený tenzor
- složky napětí v libovolné bázi
  - $\mathbf{T}' = \mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{A}^T$
  - $\mathbf{A}$ je matice transformace
  - $\mathbf{A}$ je ortogonální matice
  - $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$
  - $\mathbf{A}$ je matice, jejíž sloupce jsou složky vektorů nové báze v původní bázi
- složky tenzoru napětí v bázi $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$
  - $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$
  - $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$ normálové složky napětí
  - $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{21}, \sigma_{23}, \sigma_{31}, \sigma_{32}$ smykové složky napětí
  - $\vec{p}_1 = \sigma_{11}\vec{e}_1 + \sigma_{21}\vec{e}_2 + \sigma_{31}\vec{e}_3$
  - $\vec{p}_2 = \sigma_{12}\vec{e}_1 + \sigma_{22}\vec{e}_2 + \sigma_{32}\vec{e}_3$
  - $\vec{p}_3 = \sigma_{13}\vec{e}_1 + \sigma_{23}\vec{e}_2 + \sigma_{33}\vec{e}_3$
- složky napětí v libovolné bázi
  - $\mathbf{T}' = \mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{A}^T$
  - $\mathbf{A}$ je matice transformace
  - $\mathbf{A}$ je ortogonální matice
  - $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$
  - $\mathbf{A}$ je matice, jejíž sloupce jsou složky vektorů nové báze v původní bázi
- hlavní napětí a hlavní směry napětí
  - $\det(\mathbf{T} - \sigma\mathbf{E}) = 0$
  - $\mathbf{E}$ je jednotková matice
  - σ je hlavní napětí
  - $\sigma^3 - I_1\sigma^2 + I_2\sigma - I_3 = 0$
  - $I_1 = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$
  - $I_2 = \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{13} \\ \sigma_{31} & \sigma_{33} \end{vmatrix}$
  - $I_3 = \det \mathbf{T}$
  - I_1, I_2, I_3 invariant tenzoru napětí
  - $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ hlavní napětí
  - $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3$ hlavní směry napětí
  - $(\mathbf{T} - \sigma_1\mathbf{E})\vec{n}_1 = \vec{0}$
  - $(\mathbf{T} - \sigma_2\mathbf{E})\vec{n}_2 = \vec{0}$
  - $(\mathbf{T} - \sigma_3\mathbf{E})\vec{n}_3 = \vec{0}$
- hlavní napětí jsou kořeny charakteristického polynomu, hlavní směry jsou vlastní vektory tenzoru napětí
- hlavní napětí jsou vždy reálná
- hlavní směry jsou na sebe kolmé
- pokud jsou hlavní napětí různá, jsou hlavní směry určeny jednoznačně
- pokud jsou dvě hlavní napětí stejná, každý směr kolmý k hlavnímu směru je hlavním směrem
- pokud jsou všechna hlavní napětí stejná, každý směr je hlavním směrem
- hlavní smykové složky napětí
  - $\sigma_{s1} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}$
  - $\sigma_{s2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$
  - $\sigma_{s3} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$
  - $\sigma_{s1}, \sigma_{s2}, \sigma_{s3}$ hlavní smykové složky napětí
- maximální smykové složky napětí
  - $\sigma_{s,max} = \max(|\sigma_{s1}|, |\sigma_{s2}|, |\sigma_{s3}|)$
  - $\sigma_{s,max}$ maximální smykové složky napětí
- hydrostatické napětí
  - $\sigma_h = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$
  - σ_h hydrostatické napětí
- deviátor napětí
  - $\mathbf{D} = \mathbf{T} - \sigma_h\mathbf{E}$
  - $\mathbf{D}$ deviátor napětí
  - $\mathbf{E}$ jednotková matice
  - σ_h hydrostatické napětí
- složky deviátoru napětí v bázi $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$
  - $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} - \sigma_h & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} - \sigma_h & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} - \sigma_h \end{pmatrix}$
  - $\sigma_{11} - \sigma_h, \sigma_{22} - \sigma_h, \sigma_{33} - \sigma_h$ normálové složky napětí
  - $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{21}, \sigma_{23}, \sigma_{31}, \sigma_{32}$ smykové složky napětí
- složky deviátoru napětí v libovolné bázi
  - $\mathbf{D}' = \mathbf{A}\mathbf{D}\mathbf{A}^T$
  - $\mathbf{A}$ je matice transformace
  - $\mathbf{A}$ je ortogonální matice
  - $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$
  - $\mathbf{A}$ je matice, jejíž sloupce jsou složky vektorů nové báze v původní bázi
- hlavní napětí a hlavní směry napětí
  - $\det(\mathbf{D} - \sigma\mathbf{E}) = 0$
  - $\mathbf{E}$ je jednotková matice
  - σ je hlavní napětí
  - $\sigma^3 - I_1\sigma^2 + I_2\sigma - I_3 = 0$
  - $I_1 = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$
  - $I_2 = \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{13} \\ \sigma_{31} & \sigma_{33} \end{vmatrix}$
  - $I_3 = \det \mathbf{D}$
  - I_1, I_2, I_3 invariant deviátoru napětí
  - $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ hlavní napětí
  - $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3$ hlavní směry napětí
  - $(\mathbf{D} - \sigma_1\mathbf{E})\vec{n}_1 = \vec{0}$
  - $(\mathbf{D} - \sigma_2\mathbf{E})\vec{n}_2 = \vec{0}$
  - $(\mathbf{D} - \sigma_3\mathbf{E})\vec{n}_3 = \vec{0}$
- hlavní napětí jsou kořeny charakteristického polynomu, hlavní směry jsou vlastní vektory deviát