

九州华科代码管理要求V1.0-20241107

从即日起，所有新建项目、已建好的项目，请全体驱动部、GMS认证部、成都协议部、稳定性部、展讯软件部、长沙软件部按以下要求执行。

项目包含两类：**量产项目和推广项目**，部分项目可能会有基础项目

驱动新建工程命名要求

1. 新建工程命名要简洁明确，控制工程名字的长度，一般非必要的关键词可以不要。如：`drv` 和 `inCELL` 都不要写入命名中
2. 尽量不要差分文件在 `product` 目录，特别是 `.c` `.h` 等能通过宏定义控制的文件
3. 部分推广项目不需要新建工程，每一个驱动工程师都应该清楚是否需要新建工程
4. 需新建工程时，都必须由项目经理提任务给驱动工程师如无任务单，不可以新建工程。驱动工程师自己所建用于调试的工程，不可以给 MMI 软件使用
5. 除客户机型和特殊配置选配的信息可以大写外，其余信息都必须使用小写字母和 `_` 和数字
6. 具体要求规范见 [MTK 驱动工程命名要求](#) 和 [SPRD驱动工程命名要求](#)
7. `NV` 和 `modem` 相关修改必须要由驱动或者成都协议提交，不可由MMI提交

GMS同事新建分支命名要求

1. 项目启动的时候必须新建分支，GMS 软件同事不允许在 `product` 目录增加文件，所有内容都必须在分支主干代码修改
2. 具体要求规范见 [GMS 项目新建分支命名要求](#)

成都协议上传代码要求：

1. 代码只能上传到 `drvonly`分支 和 `MMI`软件分支，成都协议同事不允许在 `product` 目录增加文件，所有内容都必须在分支主干代码修改
2. `NV` 和 `modem` 相关修改必须要由驱动或者成都协议提交，不可由MMI提交
3. 所有涉及到 `NV` 和 `modem` 的相关修改都必须提交到 `drvonly`分支

稳定性上传代码要求：

1. 代码只能上传到 `drvonly`分支 和 `MMI`软件分支，稳定性同事不允许在 `product` 目录增加文件，所有内容都必须在分支主干代码修改

MMI软件新建分支命名要求

1. 项目启动的时候必须新建分支，MMI 软件不允许在 `product` 目录增加文件，所有内容都必须在分支主干代码修改
2. 若新建分支时还没有 GMS 型号（客户未提供 GTM 表，或者 GTM 表 未确认），那分支名直接用驱动建的工程名 + （特殊用途选配）
3. 每一位 MMI 软件工程师都应该清楚软件的用途是什么，如不清楚，则需要找项目确认
4. 新建分支后，如无特殊情况，必须以 `master` 为基础分支去新建分支，或以非 `master` 分支为基础分支去新建分支后，必须执行 `git merge master`

特殊情况有：

- 1) 新项目只用过 SMR，不可以更新 `mainline` 和安全补丁等
 - 2) 新项目为推广软件，部分推广软件可能为特殊情况，MMI软件工程师需要根据实际情况去判断是否为特殊情况
5. 新建分支的指令为：`git checkout -b newbranchname`
 6. 临时项目需要新建分支时，都必须填写好特殊用途选配
 7. 所有在研项目都必须新建分支
 8. GMS `model` 型号名需要从项目所释放的 GTM 表中获得或由项目直接告知
 9. 具体要求规范见 [量产项目分支命名要求](#)、[推广项目分支命名要求（驱动已新建工程）](#)和[推广项目分支命名要求（驱动未新建工程）](#)
 10. `NV` 和 `modem` 相关修改必须要由驱动或者成都协议提交，不可由MMI提交
 11. 分支建立后，必须要经常 `git merge master`，如不能再 `git merge master`，则必须 `git merge drvonly`

注意：

展讯项目的驱动分支与平台有关，对应关系如下：

A14

驱动分支：`drvonly`

对应平台：`SC9863A/SC9863A1/T606/T616/T620`

驱动分支：`drvonly_vnd_main`

对应平台：`SC7731E/SC9832E/T310/T610/T618/T760/T765/T820`

A15

驱动分支：`drvonly`

对应平台：`SC9863A/SC9863A1/T606/T616/T620`

驱动分支：`drvonly_vnd_main`

对应平台：`T760/T765/T820`

MTK驱动工程命名要求

除客户机型和特殊配置选配的信息可以大写外，其余信息都必须使用小写字母和 _ 和数字

主板名（memory类型可选）+ 平台名称安卓版本简称 + LCD分辨率 + 客户名称（2个字用全拼, 3个字可全拼可简拼, 4个字简拼）+ 客户机型 + （特殊配置选配）

例如：

1. j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519（客户名称为 3 个字，故简拼为 trx）
2. j563_65u0_hd720_1640_lhtc_tc6797b（客户名称为 4 个字，故简拼为 lhtc）
3. j535aef_62t0_hd720_1600_bopai_el01c_go（项目为 go 版本，故带有 go 后缀）
4. j518e_65u0_hd720_1612_tianlong_v461a_multi_nv_mini（项目为 mini 软件，故带有 mini 后缀）
5. j518e_65u0_hd720_1612_tianlong_v461a_multi_nv_pwg（项目为 pwg 运营商，故带有 pwg 后缀）
6. j555bef_8765u0_qhd480_960_jhm_h5501（memory 类型为 ef）
7. j518aif_39t0_qhd_480_960_bopai_f5501（memory类型为 if）
8. 和其他项目需求完全一样时，仅有内存不同时，新建工程必须添加后缀来显示内存大小
j535aef_62t0_hd720_1600_bopai_el01c_3_32（内存大小为 3G + 32G）
j535aef_62t0_hd720_1600_bopai_el01c_2_32（内存大小为 2G + 32G）
j535aef_62t0_hd720_1600_bopai_el01c_3_64（内存大小为 3G + 64G）
9. j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Efuse（特殊用途为 Efuse）

SPRD驱动工程命名要求

除客户机型和特殊配置选配的信息可以大写外，其余信息都必须使用小写字母和 `_` 和数字

主板名 + memory 类型 + 平台名称 + LCD 分辨率 + 客户名称（2个字用全拼, 3个字可全拼可简拼, 4个字简拼）+ 客户机型 + （特殊配置选配）

例如：

1. j555b_d3ef_63a_hd_720_1600_bopai_m6511yn（memory类型为 d3ef，客户名称为博派，客户机型为m6511yn）
2. j518e_d3ef_63a_qhd_576_1280_trx_s6518_blu_j12_go（客户名称为天锐祥，项目为 go 版本，故带有 go 后缀）
3. j535c_d4ef_t606_hd_720_1612_tugao_t1_s3_p70_pwg（项目为 pwg 运营商，故带有 pwg 后缀）
4. j555b_d3ef_63a_hd_720_1600_bopai_m6511yn_efuse（特殊用途为 efuse）
5. j535c_d4ef_t606_hd_720_1612_tugao_t1_s3_p70（客户名称为图高，客户机型为 t1_s3_p70）
6. j535_d4f_63a_hd_720_1600_xkzn_xk05c_e2（客户名称为小酷智能，客户机型为 xk05c_e2）

量产项目分支命名要求

驱动工程名 + GMS 型号 + （特殊用途选配）

例如：

驱动新建工程名：j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519

GMS model型号：（Quantum）

SW Property	软件属性	
ro.product.model (Model Name)	ro.product.model (型号名称)	Quantum
ro.product.name (Product Name)	ro.product.name (产品名称)	由客户填写
ro.product.brand (Brand Name)	ro.product.brand (品牌名称)	由客户填写
ro.product.device (Device Name)	ro.product.device (设备名称)	由客户填写
ro.product.manufacturer	ro.product.manufacturer (制造商名称)	由客户填写

则量产项目分支命名为：

- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum（无特殊用途且 GMS model 型号名为 Quantum）
- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum_payjoy（特殊用途为内置 payjoy）
- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519（无 GMS model 型号名）
- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519（无 GMS model 型号名且特殊用途为内置payjoy）

注：若项目不是以 master 项目为基础分支时，如无特殊情况，则 MMI 软件在新建分支后，必须执行 git merge master

特殊情况有：

- 1) 新项目只用过 SMR，不可以更新 mainline 和安全补丁等

MMI 软件工程师需要根据实际情况去判断是否为特殊情况

推广项目分支命名要求（驱动已新建工程）

驱动新建的工程名 + `tuiguang` + （特殊用途选配）

例如：

驱动工程名：j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519

则推广项目分支命名为：

- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_tuiguang
- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_tuiguang_nogms（不带GMS包）

推广项目分支命名要求（驱动未新建工程）

基础分支名 + `tuiguang` + （特殊用途选配）

例如：

基础分支名：j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum

则推广项目分支名为：

- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum_tuiguang
- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum_tuiguang_nogms（不带GMS包）

GMS项目新建分支命名要求

MMI 上层软件分支名+（特殊用途选配）+ GSM

例如：

MMI 软件分支名： j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum

GMS 项目分支命名为：

- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum_GMS（无特殊用途）
- j518f_65u0_hd720_1612_trx_s6519_Quantum_LR_GMS（软件需过LR）