

I/O	Air780E PIN Name		Air780EG PIN Name		Air780EX PIN Name	Air700E PIN Name	Powerup default	paddr [7:2]	Alt Func0	Alt Func1	Alt Func2	Alt Func3	Alt Func4	Alt Func5	Alt Func6		
SWD (休眠掉电)	LDO_CTL	97	LDO_CTL	97			I&PU	11	SWCLKA				GPIO12				
	I2C_SCL	67	I2C_SCL	67			I&PU	13	SWCLKC		I2C0_SCL	UART2_DTRn	GPIO14	UART0_DCDn	KPC_R4		
	I2C_SDA	66	I2C_SDA	66			I&PU	14	SWDIOC	I2S2_MCLK	I2C0_SDA	UART2_DCDn	GPIO15	UART0_DTRn	KPC_C4		
GPIO (休眠掉电)	USB_BOOT	82	USB_BOOT	82	USB_BOOT	6	USB_BOOT	25	I&PD	15	GPIO0				KPC_R4		
	LCD_RST	49	LCD_RST	49			I&PD	16	GPIO1					PWM0	KPC_R3		
	MAIN_DCD	21	MAIN_DCD	21	MAIN_DCD	21			I&PU	17	GPIO2	UART1_DTRn		ONEW	PWM1	KPC_R2	
	CAM_MCLK	54					I&PU	18	GPIO3	I2S1_MCLK	UART1_DCDn		SPI0_SSn1		KPC_C4		
	CAM_SPI_CLK	80					I&PU	19	GPIO4	I2S1_BCLK	I2C1_SDA	ONEW			KPC_R1		
	CAM_PWDN	81					I&PU	20	GPIO5	I2S1_LRCK	I2C1_SCL				KPC_R0		
	CAM_SPI_D0	55					I&PU	21	GPIO6	I2S1_DIN		UART2_RXD			KPC_C3		
	CAM_SPI_D1	56					I&PU	22	GPIO7	I2S1_DOUT		UART2_TXD	ONEW		KPC_C2		
	LCD_CS	52	LCD_CS	52			I&PU	23	GPIO8	SPI0_SSn0	I2C1_SDA	UART2_RTSn					
	LCD_DOUT	50	LCD_DOUT	50			I&PU	24	GPIO9	SPI0_MOSI	I2C1_SCL	UART2_CTSn					
	AUX_RXD /LCD_RS	28/51	LCD_RS	51	AUX_RXD	28	AUX_RXD	32	I&PU	25	GPIO10	SPI0_MISO		UART2_RXD			
	AUX_TXD /LCD_CLK	29/53	LCD_CLK	53	AUX_TXD	29	AUX_TXD	31	I&PU	26	GPIO11	SPI0_SCLK		UART2_TXD			
	CAM_I2C_SDA	58					I&PU	27	GPIO12	SPI1_SSn0	I2C0_SDA	UART0_RTSn		UART2_RXD	KPC_C1		
	CAM_I2C_SCL	57					I&PU	28	GPIO13	SPI1_MOSI	I2C0_SCL	UART0_CTSn		UART2_TXD	KPC_C0		
	DBG_RXD	38	DBG_RXD	38	DBG_RXD	38	DBG_RXD	2	I&PU	29		SPI1_MISO		UART0_RXD		PWM0	
	DBG_TXD	39	DBG_TXD	39	DBG_TXD	39	DBG_TXD	3	I&PU	30		SPI1_SCLK		UART0_TXD		PWM1	
	MAIN_CTS	22	MAIN_CTS	22	MAIN_CTS	22			I&PU	31	GPIO16	UART1_RTSn	I2C0_SDA	UART0_RXD	SPI1_SSn1	PWM2	
	MAIN_RTS	23	MAIN_RTS	23	MAIN_RTS	23			I&PU	32	GPIO17	UART1_CTSn	I2C0_SCL	UART0_TXD		PWM3	
	MAIN_RXD	17	MAIN_RXD	17	MAIN_RXD	17	MAIN_RXD	15	I&PU	33	GPIO18	UART1_RXD				PWM4	
	MAIN_TXD	18	MAIN_TXD	18	MAIN_TXD	18	MAIN_TXD	14	I&PU	34	GPIO19	UART1_TXD				PWM5	
Audio (休眠掉电)	I2S_BCK	30	I2S_BCK	30	I2S_BCK	30	I2S_BCK	39	I&PD	35	GPIO29	I2S0_BCLK			PWM1	KPC_C0	
	I2S_LRCK	31	I2S_LRCK	31	I2S_LRCK	31	I2S_LRCK	40	I&PD	36	GPIO30	I2S0_LRCK			PWM2	KPC_C1	
	I2S_DIN	32	I2S_DIN	32	I2S_DIN	32	I2S_DIN	38	I&PD	37	GPIO31	I2S0_DIN			PWM3	KPC_C2	
	I2S_DOUT	33	I2S_DOUT	33	I2S_DOUT	33	I2S_DOUT	37	I&PD	38		I2S0_DOUT	I2S2_MCLK		GPIO18	PWM4	KPC_C3
	I2S_MCLK	26	I2S_MCLK	26	I2S_MCLK	26	I2S_MCLK	41	I&PD	39		I2S0_MCLK			GPIO19	PWM0	KPC_C4
AON GPIO (休眠保持)	AGPIOWU0	102	AGPIOWU0	102			AGPIO0	48	I&PD	40	GPIO20	WAKEUP3					
	AGPIOWU1	107	AGPIOWU1	107			MAIN_RI	5	I&PD	41	GPIO21	WAKEUP4					
	MAIN_DTR	19	MAIN_DTR	19	MAIN_DTR	19	MAIN_DTR	50	I&PD	42	GPIO22	WAKEUP5					
	AGPIO3	99	AGPIO3	99					I&PD	43	GPIO23				PWM0	KPC_R4	
	MAIN_RI	20	MAIN_RI	20	MAIN_RI	20			I&PD	44	GPIO24				PWM1	KPC_R3	
	AGPIO5	106	AGPIO5	106					I&PD	45	GPIO25				PWM2	KPC_R2	
	STATUS	25	STATUS	25	STATUS	25			I&PD	46	GPIO26				PWM3	KPC_R1	
	NET_STATUS	16	NET_STATUS	16	NET_STATUS	16	NET_STATUS	27	I&PD	47	GPIO27				PWM4	KPC_R0	
	LCD_TE	78	LCD_TE	78					I&PU	48	GPIO28			ONEW	PWM5		
WAKEUP (休眠唤醒)	WAKEUP0	101	WAKEUP0	101			WAKEUP0	29	I&PU			WAKEUP0					
	VBUS	61	VBUS	61	VBUS	6	VBUS	6	I&PD			WAKEUP1					
	USIM_DET	79	USIM_DET	79			WAKEUP2	26	I&PU			WAKEUP2					

注意事项:

- 1
- AONGPIO管脚休眠模式下可保持，保持高或低。
- 2
- AONGPIO管脚当配置为GPIO时无法设置为内部上拉或者内部下拉。
- 3
- WAKEUP管脚只能作为输入中断，无法设置为输出
- 4
- WAKEUP管脚固定电平1.8V，由于内部分压，内部上拉电平测量在1.1V左右
- 5
- WAKEUP管脚内部上下拉非常弱，驱动能力<30uA.
- 6
- 系统休眠后外部只能通过WAKEUP管脚或者LPUART串口唤醒，AONGPIO虽然在休眠下不掉电，但是无法触发中断。
- 7
- 普通GPIO在休眠后均会处于掉电状态，并且会随着系统间歇性唤醒与网络交互而频繁产生高脉冲。