

Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Integração - Erro 775 - Portador &1 não vinculado ao título

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Ocorrência

No momento da integração da nota com o **Contas a Receber** ocorre o **erro 775 - Portador &1 não vinculado ao título !**

Ajuda: O portador Informado &1 não está relacionado ao estabelecimento informado &1. Deve ser verificado o cadastro de portadores do estabelecimento.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Financeiro Universal (UFN) – Versão 12

Causa

Esta situação ocorre por duas situações:

- 1) O portador em questão não está cadastrado ou vinculado ao estabelecimento em questão.
- 2) O portador em questão não está sendo informado na emissão da nota.

Solução

Para corrigir este erro, deverá acessar o cadastro **Portador - prgint/ufn/ufn008aa.r** e verificar se há o cadastro do mesmo e se este está **vinculado ao estabelecimento do erro**.

Manutenção Portadores (1.00.00.011)

Arquivo Ajuda

Portador: CXDOL

Tipo Portador: Caixa ☒ Atualiza PR Fluxo Caixa

Pessoa Jurídica: 0 ☒ Atualiza RE Fluxo Caixa

Nome: Caixa

País:

ID Federal:

Banco:

Agência Bancária: ☐ Agrupa Títulos Cobr Especial

Nome Abreviado: CX DOLAR ☐ Calcula Data Vencido Cobr Especial

Estabelecimentos do Portador

Estab	Nome
401	Estabelecimento 401

Estabelecimentos do Portador

Também é necessário que haja cadastro no programa **Manutenção Finalidades Econômicas Portador Estabelecimento - prgint/ufn/ufn103aa.r** e incluir o cadastro conforme mensagem de erro.

06.9.5545 - Manutenção Finalidades Econômicas Portador Estabelecimento - ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 401 Estabelecimento 401

Portador: CXDOL Caixa

Carteira: ACR COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES

Finalidade: GEREN Dolar

Conta Corrente: CX DOL400 CX DOL400

Saldo Cobrança: 0,00

E por fim, verificar ainda o programa **Manutenção Portador Banco - prgint/ufn/ufn013aa.r** se há o cadastro correto.

06.9.5545 - Manutenção Portador Banco - 1.00.00.006

Arquivo Ajuda

Módulo: acr Contas a Receber

Estabelecimento: 401 Estabelecimento 401

Portador: CXDOL Caixa

Carteira: adm CARTOES DE CREDITO/ADMINISTRADORAS

Finalidade: corrente Corrente

Parâmetros de Envio

Valor Min Envio:	0,00	Dias Min Envio:	0
Valor Max Envio:	999.999.999,00	Dias Max Envio:	0
Dias Confirmação:	0	Respons Emis Boleto:	Banco
Dias Float:	0	Confirmação Sacado:	Não
Nr. última GPS:	0	Altera Boleto e Gera:	Alt. Vencido

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Caso todos os cadastros estejam corretos e vinculados ao estabelecimento da mensagem de erro, e a mensagem ainda ocorre, é necessário verificar se o portador está, de fato, sendo informado no faturamento, ou seja, na emissão da nota. Caso não esteja, é necessário informar e validar.