

Visão Geral do Programa

Seque a tela de consulta e abaixo as informações de cada campo - Aba Item:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Id. Endereço	Número do identificador de endereço.
Endereço	Localização completa - Bloco/Rua/Nível/Coluna.
Item	Código do item. Quando esta coluna estiver vazia indica que não há item neste endereço. Esta situação irá ocorrer quando na geração do inventário (wm2001) estiver marcado o parâmetro "Gera contagem Endereços Com/Sem Saldo".
Ref.	Referência do item.
Nr. Série/Lote	Número de série/lote do item.
Embalagem	Embalagem do item.
Saldo	Saldo do item no momento da geração do inventário.
1a. Contagem	Quantidade contada do item na primeira contagem. Situações: Quando estiver com valor "?" significa que a contagem não foi iniciada. Quando estiver com valor zero, significa que foi contado como vazio ou se houver mais de um item no endereço e um dos itens não for contado.
2a. Contagem	Quantidade contada do item na segunda contagem. Situações: 1) Quando estiver com valor "?" significa que a contagem não foi iniciada ou a contagem do endereço foi encerrada. 2) Quando estiver com valor zero, significa que foi contado como vazio ou se houver mais de um item no endereço e um dos itens não for contado.
3a. Contagem	Quantidade contada do item na terceira contagem. Situações: 1) Quando estiver com valor "?" significa que a contagem não foi iniciada ou a contagem do endereço foi encerrada. 2) Quando estiver com valor zero, significa que foi contado como vazio ou se houver mais de um item no endereço e um dos itens não for contado..
Qtd. Final	Quantidade final da contagem do item. Situações: 1) Quando estiver com valor "?" indica que a situação do inventário do item pode estar "Não Iniciado" ou "Em Processo".

	2) Quando estiver com valor "0" indica que a contagem deste item foi zero. Neste caso a linha ficará destacada em "Vermelho".
User 1a.Cont	Usuário que realizou a primeira contagem.
User 2a.Cont	Usuário que realizou a segunda contagem.
User 3a.Cont	Usuário que realizou a terceira contagem.
Situação	Situação do inventário do item. Pode ser: Não Iniciado / Em Processo / Concluído ou Atualizado.
Origem	Origem da geração do endereço de inventário. Pode ser: Inventário - quando o endereço é criado na geração do inventário. Manual - quando o endereço é criado manualmente, ou seja, após a geração do inventário. Obs.: Atualmente é considerada a origem como "Manual" quando na geração do inventário não for marcado o parâmetro "Bloqueia Endereços".
Comp. End.Outro Item	Indica se o item compartilha endereço com outro item.
Comp.End.Outro Lote	Indica se o Item compartilha endereço com outro lote.
Tipo Controle	Indica o tipo de controle do item, podendo ser: Total, Consignado ou Físico.
Total Endereços	Indica a quantidade de endereços apresentados no browser.



- Botão Filtro: Ao pressionado irá abrir a tela de filtros: Tem por objetivo selecionar o inventário desejado.

06.9.5632 - WM1021A - 2.00.00.001 - Filtro Acompanhamento Contagem Inven...

Filtros

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Local: 8 Local 8 - Controla Etiqueta

Data Inventario: 29/03/2021

Num.Invent: 1

Bloco: [] [] ZZZ

Rua: [] [] ZZZ

Nível: [] [] ZZZ

Coluna: [] [] ZZZ

Situação Item Inventário

☒ Não Iniciado ☒ Em Processo ☒ Concluído ☐ Atualizado

OK Cancelar

Código do estabelecimento.



- Botão Atualizar: Quando pressionado irá atualizar as informações de acordo com as opções de filtro.

Segue a tela de consulta e abaixo as informações de cada campo - Aba Etiqueta:

