

Equipamento - WM1050

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Equipamento - WM1050

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta função o WMS estabelece as possibilidades de acesso de um equipamento para uma determinada rua e nível. Para cada rua e nível também é possível estabelecer a prioridade de uso do equipamento. No caso de dois ou mais equipamentos possuírem acesso a uma mesma rua e nível, o WMS selecionará o equipamento ativo de maior prioridade.

Equipamento

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento de equipamentos coletores de dados e de transporte controlados pelo WMS.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1050A que permite informar os dados do equipamento.
Copiar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1050A com as informações do equipamento selecionado, sendo necessário somente alterar qualquer das informações para gerar um novo equipamento.
Modificar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1050A com as informações do equipamento, permitindo ser alterada.

Equipamento - Acesso

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento de equipamentos coletores de dados e de transporte controlados pelo WMS.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1050B que permite informar rua e nível de acesso do equipamento.
Copiar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1050B com as informações da rua selecionadas, sendo necessário somente alterar qualquer das informações para gerar um novo relacionamento com o equipamento.
Modificar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1050 com as informações da rua e nível selecionados, permitindo alterar a prioridade de uso do equipamento.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será permitido eliminar o relacionamento da rua com o equipamento. Será apresentada a mensagem "Confirma exclusão do registro?", sendo necessário acionar o botão SIM para confirmar; ou NÃO para cancelar.
Gerar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Geração Acesso Equipamento , por intermédio da qual é permitido informar uma faixa de ruas e níveis a ser considerada para geração automática de relacionamentos com o equipamento.

WM1050A

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações do equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento Ativo no WMS	Quando assinalado, indica que o equipamento está ativo e que pode ser sugerida a sua utilização pelo WMS. Quando não assinalado, indica que o equipamento não está em atividade. Exemplo: Equipamento em manutenção.
Tipo Equipamento	Selecionar o tipo de equipamento a ser considerado para o cadastro.

Equipamento Em Processo no WMS	Quando assinalado, indica que o equipamento não está disponível por estar vinculado a uma tarefa no WMS ainda não concluída.
--------------------------------	--

WM1050B

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações da rua que o equipamento terá acesso.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código que identifica o estabelecimento que o equipamento terá acesso.
Local	Inserir o código que identifica o local que o equipamento terá acesso.
Bloco	Inserir o código que identifica o bloco que o equipamento terá acesso.
Rua	Inserir o código que identifica a rua que o equipamento terá acesso.
Nível	Inserir o código que identifica o nível que o equipamento terá acesso.
Prioridade	Inserir a prioridade a ser considerada para utilização do equipamento para a rua e nível. A prioridade é definida de 0 a 99, pelo critério de quanto menor o número maior a prioridade. Zero (0) é a mais alta prioridade; Noventa e nove (99) a menor.

WM1050C

Objetivo da tela:	Permitir informar uma faixa de ruas e níveis a ser considerada para geração automática de relacionamentos com o equipamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Geração por	Selecionar o tipo de geração de acesso a ser considerado para o equipamento. As opções disponíveis são: Rua – permite gerar o acesso do equipamento a uma rua e uma faixa de níveis; Nível – permite gerar o acesso do equipamento a um nível para uma faixa de ruas.
Estabelecimento	Inserir o código que identifica o estabelecimento relacionado ao equipamento.
Local	Inserir o código que identifica o local relacionado ao equipamento.
Bloco	Inserir o código que identifica o bloco relacionado ao equipamento.
Rua	Inserir a rua para acesso do equipamento, quando a geração for por rua; ou uma faixa de ruas para acesso do equipamento, quando a geração for por nível.
Nível	Inserir o nível para acesso do equipamento, quando a geração for por nível; ou uma faixa de níveis para acesso do equipamento, quando a geração for por rua.
Prioridade	Inserir a prioridade a ser considerada para utilização do equipamento para a rua e nível. A prioridade é definida de 0 a 99, pelo critério de quanto menor o número maior a prioridade. Zero (0) é a mais alta prioridade; Noventa e nove (99) a menor.
Eliminar Relacionamentos Existentes	Quando assinalado, indica que os relacionamentos anteriores do equipamento serão eliminados antes da geração dos novos relacionamentos. Quando não assinalado os relacionamentos anteriores permanecerão, sendo acrescidos novos conforme parametrização de geração informada.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Cadastro Local \(WM0240\)](#)

[Manutenção de Blocos \(WM0104\)](#)

[Tipo Equipamento \(WM0270\)](#)

[Manutenção de Rua \(WM0105\)](#)

[Manutenção de Nível \(WM0106\)](#)

documento_de_referencia logistica
warehouse_management_system mwm versao_12 wm1050
equipamento



Política de
privacidade

Termos
de uso