

Cadastro Endereço WMS - WM0280

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Cadastro Endereço WMS - WM0280

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastramento e a manutenção dos endereços mapeados no WMS.

Cadastro Endereço

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento e a manutenção dos endereços mapeados no WMS.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Impressão Etiqueta Endereço	Quando acionado, é apresentada o programa Impressão de Etiquetas de Endereços (BC9047) , na qual permite a impressão de etiquetas dos endereços dos depósitos de armazenagens.
Gerar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Geração Automática Endereço , na qual poderá ser efetuada a geração de endereços de armazenagem por faixa.
Bloqueio / Liberação de Endereços	Quando acionado, é apresentada a tela Bloqueio Endereço por Faixa , na qual permite realizar o bloqueio e desbloqueio de endereços de espera, aumentando o controle sobre os endereços.
Data Última Contagem	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Manutenção Data Última Contagem (WM0280C) que permite atualizar a data da última contagem de inventário do endereço e das etiquetas relacionadas.  Importante: A funcionalidade chamada é facilitadora, visto que a data da contagem sempre será atualizada no momento em que for feito o acerto do inventário. Caso o usuário desejar antecipar a contagem de um item que ainda não tenha expirado no inventário cíclico, ele poderá alterar a data de contagem para que o item entre em um próximo ciclo. Também poderá ser utilizada para postergar a contagem do item.
Atualiza Classificação ABC	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Atualiza Classificação ABC (WM0280F) , que permite informar as faixas das coordenadas dos endereços e indicar qual classe será atualizada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento do endereço de armazenagem a ser identificado.
Local	Inserir o código do local do endereço de armazenagem a ser identificado.
Bloco	Inserir o código do bloco que compõe a identificação do endereço.
Rua	Inserir o código da rua que compõe a identificação do endereço.
Nível	Inserir o código do nível que compõe a identificação do endereço.
Coluna	Inserir o código da coluna que compõe a identificação do endereço.
Posição Endereço	Selecionar a posição ocupada pelo endereço em relação ao sentido de acesso da rua.  Importante: Esse campo está desabilitado para edição, devido a uma melhoria no sistema, estando hoje disponível apenas como documental. Os clientes que já utilizavam essa função não serão afetados.
Classificação ABC	Selecionar a classificação a ser considerada para o endereço. As opções disponíveis são: • A; • B;

	• C.
Tipo Endereço	Informar o tipo do endereço. É apresentado ao lado o status do endereço e abaixo a descrição do tipo de endereço informado. O status do endereço, é informado para o tipo de endereço por intermédio do programa Cadastro Tipo de Endereço (WM0250), podendo ter o status: • Normal – endereço padrão de armazenamento; • Excedente – endereço criado pelo usuário para tratar manualmente excedentes de armazenagem de itens; • Reserva – endereço reservado, movimentado exclusivamente de forma manual; • Pick to Clean – endereço de separação de mercadorias para embarque. Contém somente embalagens abertas ou que poderão ser abertas; • Doca – endereço de descarga e embarque; • Sob Encomenda – endereço reservado para itens fabricados sob encomenda, com ordem de produção e pedido de venda informado nas etiquetas.
Capacidade Endereço UA	Exibe a capacidade total do endereço em unidade de armazenagem (UA) conforme parametrizado para o tipo de endereço por intermédio do programa Cadastro Tipo de Endereço (WM0250) . É permitida a sua alteração.
Capacidade Utilizada End UA	Exibe a capacidade e o percentual em UA utilizados do endereço. Importante: A capacidade utilizada é calculada por intermédio da somatória do volume das embalagens do item armazenadas no endereço comparado a capacidade padrão do tipo de endereço do endereço. O volume das embalagem do item é parametrizado por intermédio do programa Manutenção Item x Embalagem x Local (WM0192).
Capacidade Endereço Peso	Exibe a capacidade do endereço em peso. conforme parametrizado para o tipo de endereço por intermédio do programa Cadastro Tipo de Endereço (WM0250) . É permitida a sua alteração.
Capacidade Utilizada End. Peso	Exibe a capacidade e o percentual em peso utilizado do endereço. Importante: A capacidade utilizada é calculada por intermédio da somatória do peso das embalagens do item armazenadas no endereço, mais o peso dos itens contidos nas mesmas. O peso das embalagem do item é parametrizado por intermédio do programa Manutenção Item x Embalagem x Local (WM0192); o peso do item, por intermédio do programa Item (WM0108).
Bloqueio Armazenamento	Quando assinalado, determina que o endereço está bloqueado para armazenamento. Nota: Quando o endereço for bloqueado ou liberado para armazenamento, ao confirmar a alteração, será apresentada a tela WM0280E, na qual é possível informar o motivo do bloqueio ou desbloqueio do endereço para armazenamento.
Bloqueio Retirada	Quando assinalado, determina que o endereço está bloqueado para retirada. Nota: Quando o endereço for bloqueado ou liberado para retirada, ao confirmar a alteração, será apresentada a tela WM0280E, na qual é possível informar o motivo do bloqueio ou desbloqueio do endereço para retirada.

Geração Automática Endereço

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados para a geração automática do endereço.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento do endereço de armazenagem a ser identificado.
Local	Inserir o código do local do endereço de armazenagem a ser identificado.
Tipo Box	Informar o tipo do endereço. É apresentado ao lado o status do endereço e abaixo a descrição do tipo de endereço informado. O status do endereço, é informado para o tipo de endereço por intermédio do programa Cadastro Tipo de Endereço (WM0250), podendo ter o status: • Normal – endereço padrão de armazenamento.

	• Excedente – endereço criado pelo usuário para tratar manualmente excedentes de armazenagem de itens. • Reserva – endereço reservado, movimentado exclusivamente de forma manual. • Pick to Clean – endereço de separação de mercadorias para embarque. Contém somente embalagens abertas ou que poderão ser abertas. • Doca – endereço de descarga e embarque. • Sob Encomenda – endereço reservado para itens fabricados sob encomenda, com ordem de produção e pedido de venda informado nas etiquetas.
Capacidade Endereço UA	Inserir a capacidade total do endereço em unidade de armazenamento (UA).
Capacidade Endereço Peso	Inserir a capacidade do endereço em peso.
Posição Endereço	Selecionar a posição ocupada pelo endereço em relação ao sentido de acesso da rua. ⓘ Importante: Esse campo está desabilitado para edição, devido a uma melhoria no sistema, estando disponível apenas como documental. Os clientes que já utilizavam essa função não serão afetados.
Classe ABC	Selecionar a classificação a ser considerada para a geração de endereços. As opções disponíveis são: • A; • B; • C.
Bloco	Informar uma faixa de códigos de blocos a serem considerados para a geração de endereços.
Rua	Informar uma faixa de códigos de ruas a serem consideradas para a geração de endereços.
Nível	Informar uma faixa de códigos de níveis a serem considerados para a geração de endereços.
Coluna	Informar uma faixa de códigos de colunas a serem consideradas para a geração de endereços.

Manutenção Data Última Contagem

Objetivo da tela:	Permitir alterar a data da última contagem dos itens nos endereços, e nas etiquetas relacionadas ao endereço. ⚠ Nota: Com o botão esquerdo do mouse é possível selecionar o item que irá sofrer a alteração de data, mantendo pressionada a tecla Ctrl, é possível selecionar vários itens.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualiza Data	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Manutenção Data Última Contagem (WM0380D) , na qual será possível informar uma nova data para os itens selecionados, ou para todos os itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código e a descrição do estabelecimento do endereço de armazenagem.
Local	Exibe o código e a descrição do local do endereço de armazenagem.
Identificador Endereço	Exibe o código e a descrição do identificador do endereço de armazenagem.

Manutenção Data Última Contagem

Objetivo da tela:	Permitir atualizar para a mesma data os itens selecionados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Últ. Contagem	Inserir data para atualizar itens selecionados ou todos os itens.
Atualiza Data Todos Itens	Quando assinalado, indica que todos os itens do endereço serão atualizados com a mesma data.

Bloqueio Endereço por Faixa – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir definir os parâmetros de seleção dos endereços a serem apresentados na pasta Manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento do endereço de espera a ser considerado para seleção.
Local	Inserir o código do local do endereço de espera a ser considerado para seleção.
Bloco	Informar uma faixa de códigos de blocos a serem considerados para seleção.
Rua	Informar uma faixa de códigos de ruas a serem consideradas para seleção.
Nível	Informar uma faixa de códigos de níveis a serem considerados para seleção.
Coluna	Informar uma faixa de códigos de colunas a serem consideradas para seleção.

Bloqueio Endereço por Faixa – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir inserir os motivos de que levaram ao bloqueio e/ou liberação de armazenamento e/ou de retirada.

Importante:
O histórico dos motivos de bloqueio ou liberação podem ser consultados por intermédio do programa [Consulta Histórico Bloqueio Endereços Espera \(WM0482\)](#).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Motivo Bloqueio p/ Armazenamento	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi bloqueado para armazenamento.
Motivo Bloqueio p/ Retirada	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi bloqueado para retirada.
Motivo Liberação p/ Armazenamento	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi liberado para armazenamento.
Motivo Liberação p/ Retirada	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi liberado para retirada.

Bloqueio Endereço por Faixa – Pasta Manutenção

Objetivo da tela: Permitir selecionar os endereços a serem bloqueados ou liberados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar Filtro na Seleção	Quando acionado, aplica o filtro definido para seleção dos itens.
Bloqueio / Liberação	Quando acionado, bloqueia ou libera, de acordo com a opção selecionada e endereços selecionados. Importante:

	Somente os endereços selecionados são considerados.
Selecionar Todos os Registros	Quando acionado, seleciona todos os endereços apresentados para serem considerados pelo bloqueio ou liberação.
Deselecionar Todos Registros	Quando acionado, deselecta todos os endereços apresentados para serem considerados pelo bloqueio ou liberação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filtro na Seleção	Selecionar os filtros a serem aplicados para seleção dos endereços. As opções disponíveis são: Bloqueio Armazenamento: quando assinalado, determina que os endereços com bloqueio de armazenamento devem ser considerados para seleção; Bloqueio Retirada: quando assinalado, determina que os endereços com bloqueio de retirada devem ser considerados para seleção; Considera Ambos: quando assinalado, determina que ambas as situações devem ser consideradas para seleção.
Armazenamento	Selecionar o tratamento a ser aplicado aos endereços selecionados. As opções disponíveis são: Bloqueia: quando selecionado, determina que os endereços selecionados devem ser bloqueados; Libera: quando selecionado, determina que os endereços selecionados devem ser liberados.
Retirada	Selecionar o tratamento a ser aplicado aos endereços selecionados. As opções disponíveis são: Bloqueia: quando selecionado, determina que os endereços selecionados devem ser bloqueados; Libera: quando selecionado, determina que os endereços selecionados devem ser liberados.

Bloqueio e Liberação Endereços – Pasta Bloqueio

Objetivo da tela:	Permitir registrar o motivo do bloqueio do endereço.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Motivo Bloqueio p/ Armazenamento	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi bloqueado para armazenamento.
Motivo Bloqueio p/ Retirada	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi bloqueado para retirada.

Bloqueio e Liberação Endereços – Pasta Liberação

Objetivo da tela:	Permitir registrar o motivo da liberação do endereço.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Motivo Liberação p/ Armazenamento	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi liberado para armazenamento.
Motivo Liberação p/ Retirada	Inserir o motivo pelo qual o endereço foi liberado para retirada.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System](#)

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Manutenção Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Manutenção Local \(WM0240\)](#)

[Manutenção Bloco \(WM0104\)](#)

- Manutenção Rua (WM0105)
- Manutenção Nível (WM0106)
- Manutenção Coluna (WM0107)
- Cadastro Tipo de Endereço (WM0250)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia logistica
warehouse_management_system mwm versao_12 wm0280
cadastro_endereco_wms



Política de
privacidade

Termos
de uso