

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reaproveitamento de Item Configurado na Produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida

Como usar o saldo de um item configurado já fabricado?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Para que o saldo de um item configurado - **Acabado** possa ser requisitado em **Ordem de Produção** de outro item, é necessário:

1. Marcar o parâmetro **Gera Reserva Configurado** no **CP0106 - Parâmetros da Produção**. Este parâmetro inibe a requisição automática de um item configurado filho à **Ordem de Produção** do item configurado pai, ao ser apontada a **Ordem de Produção** do item configurado filho. Sendo assim, o item configurado filho ficará com saldo em estoque, aguardando consumo. Para controlar o consumo deste item configurado filho, é utilizada a tabela de saldos: **saldo-op-config**.
2. Quando a **Ordem de Produção** do item configurado pai for reportada, sua quantidade será enviada ao **Estoque**. Como este configurado pai não é consumido por mais ninguém, não há necessidade de guardar o seu saldo na tabela **saldo-op-config**, estando esta quantidade já disponível em estoque para uso, consumo, venda, etc.
3. Ao criar manualmente uma outra **Ordem de Produção**, é possível inserir como reserva o item configurado pai, que já está em **Estoque**. Para **Ordens** com linhas de processo, é necessário informar o lote e localização exatos do estoque, já na reserva.

 **ATENÇÃO:** Apenas o item configurado pai - **Acabado** é que pode ser utilizado como reserva em **OPs** manuais, pois quando criadas **Ordens de Produção** via o configurado **CF0501 - Geração ordens configuração**, são criados registros de relação entre as **OPs** pai e **OPs** filhas.

4. Caso a **OP - Ordem de Produção** seja de linha de serviço, será possível o consumo do item configurado no **CP0309 - Manutenção requisição de Materiais**. Caso esta **OP** seja de linha de processo, o consumo ocorrerá durante o apontamento da produção.

 **ATENÇÃO:** No **CP0309 - Manutenção requisição de Materiais**, não será possível utilizar as funções automáticas de requisição e de devolução, quando um dos componentes da **Ordem de Produção** for configurado, sendo necessário o consumo manual - individual de cada componente da **OP**, independentemente de ser ou não o componente configurado.