

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Parada em reporte

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

A **Produção** permite sobreposição de apontamentos de paradas?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - A partir da versão 12

Solução

Foi criado o parâmetro **Parada em Reporte** para o centro de trabalho no programa **SF0104 - Manutenção Centro de Trabalho**, que quando marcado, permite que sejam criadas paradas em período de produção.

Exemplo

Quando o parâmetro está **desmarcado**:

Reporte de Produção - 08:00 até 10:00

Apontamento de parada - 07:30 até 08:30 - não permite

Apontamento de parada - 07:30 até 10:30 - não permite

Apontamento de parada - 09:00 até 11:00 - não permite

Apontamento de parada - 08:00 até 10:00 - não permite

Apontamento de parada - 08:01 até 10:00 - não permite

Apontamento de parada - 08:00 até 09:59 - não permite

Apontamento de parada - 08:01 até 09:59 - permite

Apontamento de parada - 08:30 até 09:30 - permite

Com o parâmetro **marcado**:

Reporte de Produção - 08:00 até 10:00

Apontamento de parada - 07:30 até 08:30 - permite

Apontamento de parada - 07:30 até 10:30 - permite

Apontamento de parada - 09:00 até 11:00 - permite

Apontamento de parada - 08:00 até 10:00 - permite

Apontamento de parada - 08:01 até 10:00 - permite

Apontamento de parada - 08:00 até 09:59 - permite

Apontamento de parada - 08:01 até 09:59 - permite

Apontamento de parada - 08:30 até 09:30 - permite

O parâmetro só funciona quando for criado um apontamento de parada em cima de um apontamento de produção, não o inverso. Não é tratado via *Dispatch List*.

O **SFC - Chão de Fábrica** tem enfoque nas máquinas **CT - Centro de Trabalho**, sejam elas

manuals ou não.

Os apontamentos, sejam de produção, parada ou itens de controle, são limitados aos turnos produtivos destes **CTs**. Exceção apenas aos apontamentos de itens de controle, que podem ser simultâneos aos dois primeiros, pois é apenas informativo e pode ser correlacionado aos mesmos.

Exemplo

Considerando que tenhamos 3 turnos diários para um **CT**, **00:00 às 08:00**, **08:00 às 16:00**, **16:00 às 24:00** teremos disponibilidade de **24h** no dia, que é o limite para o **CT**. Não confundir com capacidade, que pode ultrapassar **24h**.

Importante

Os turnos não são para os operadores, e sim para **CT**, e neste caso não há como um **CT** estar trabalhando e parado simultaneamente, pois é conceitual o **CT** estar em apenas um dos dois estados durante um intervalo de tempo.

Utilizar o parâmetro selecionado afetará os indicadores do **Chão de fábrica**.