

PGFE0166 - Como configurar Parâmetros por Filial no módulo SIGAGFE ou qualquer outro módulo do Protheus?

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Produto:	Protheus																											
Ocorrência:	Como configurar Parâmetros por Filial no módulo SIGAGFE ou qualquer outro módulo do Protheus?																											
Passo a passo:	Os parâmetros do Protheus são mantidos pelo programa "Bases de Dados" que fica no módulo SIGACFG, no caminho "Base de Dados >> Dicionário". Dentro deste programa ao expandir o "+" que fica à esquerda, será exibido a opção "Parâmetros" e ao selecionar esta opção todos os parâmetros de todos os módulos do Protheus serão exibidos. Por padrão, os parâmetros do Protheus são criados com o campo "Filial" em branco. Isso quer dizer que este parâmetro será utilizado por todas as Filiais. Quando é necessário configurar o parâmetro por filial, o mesmo deverá ser duplicado de forma manual por este programa, informando a Filial. Exemplo: O Cliente deseja que os parâmetros de CFOP Estadual (MV_CFOFR1) e CFOP Interestadual (MV_CFOFR2) sejam diferentes para as Filiais "1", "2" e "3". E que sejam iguais para as Filiais "4" e "5". Desta forma o Cliente deverá manter os parâmetros "MV_CFOFR1" e "MV_CFOFR2" com a Filial em branco onde neste caso vai atender as Filiais "4" e "5". Além disso deverá criar/duplicar os parâmetros "MV_CFOFR1" e "MV_CFOFR2" para as filiais "1", "2" e "3" informando os valores diferenciados para cada Filial. Neste exemplo acima os parâmetros ficarão conforme grid abaixo. <table><tr><th>Filial</th><th>Nome</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td>MV_CFOFR1</td><td>"Valor Default - Filial 4 e 5"</td></tr><tr><td>1</td><td>MV_CFOFR1</td><td>"Valor da Filial 1"</td></tr><tr><td>2</td><td>MV_CFOFR1</td><td>"Valor da Filial 2"</td></tr><tr><td>3</td><td>MV_CFOFR1</td><td>"Valor da Filial 3"</td></tr><tr><td></td><td>MV_CFOFR2</td><td>"Valor Default - Filial 4 e 5"</td></tr><tr><td>1</td><td>MV_CFOFR2</td><td>"Valor da Filial 1"</td></tr><tr><td>2</td><td>MV_CFOFR2</td><td>"Valor da Filial 2"</td></tr><tr><td>3</td><td>MV_CFOFR2</td><td>"Valor da Filial 3"</td></tr></table>	Filial	Nome	Valor		MV_CFOFR1	"Valor Default - Filial 4 e 5"	1	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 1"	2	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 2"	3	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 3"		MV_CFOFR2	"Valor Default - Filial 4 e 5"	1	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 1"	2	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 2"	3	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 3"
Filial	Nome	Valor																										
	MV_CFOFR1	"Valor Default - Filial 4 e 5"																										
1	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 1"																										
2	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 2"																										
3	MV_CFOFR1	"Valor da Filial 3"																										
	MV_CFOFR2	"Valor Default - Filial 4 e 5"																										
1	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 1"																										
2	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 2"																										
3	MV_CFOFR2	"Valor da Filial 3"																										
Observações:	Após criar os parâmetros por Filial, ao abrir o Programa "Parâmetros do Módulo" do SIGAGFE será possível manter os mesmos por Filial. Para isso basta selecionar a Filial desejada antes de abrir o programa onde será visualizado e alterado o parâmetro da Filial corrente.																											

 Macro desconhecida:'rate'

base_de_conhecimento

versao_12

sigagfe

mp_gfe_sup

pgfe0166

como

configurar

parâmetros

por

filial

módulo

gfe

qualquer

outro

protheus



Política de
privacidade

Termos
de uso