

116

HUAWEI-SWITCH-L2MAM-EXT-MIB

- 116.1 功能简介
- 116.2 单节点详细描述
- 116.3 MIB Table详细描述
- 116.4 告警节点详细描述

116.1 功能简介

该MIB主要用来配置设备Mac Trap的使能，和发送Mac Trap的时间间隔，提供了端口使能情况的查询和当前发送Trap的时间间隔查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSWITCH-L2MAM-EXT(315)

116.2 单节点详细描述

116.2.1 hwMacTrapInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.2.1	hwMacTrapInterval	Integer 32	read-write	时间间隔值	实现与MIB文件定义一致。

116.3 MIB Table 详细描述

116.3.1 hwMacTrapPortCfgTable 详细描述

该表列出了端口Mac Trap的使能情况

该表的索引是hwMacTrapPortCfgIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.1.1.1.1	hwMacTrapPortCfgIfIndex	INTEGER	not-accessible	端口索引值	与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.1.1.1.2	hwMacTrapPortCfgLearn	Integer32	read-write	端口使能学习Trap	与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.1.1.1.3	hwMacTrapPortCfgAging	Integer32	read-write	端口使能老化Trap	与MIB文件定义一致

创建约束

对表节点进行set操作时需指定索引hwMacTrapPortCfgIfIndex。

修改约束

在修改值时重新设置的值为enable或者disable，不能为其它值。

删除约束

不能对值进行删除。

读取约束

该表无读取约束。

116.4 告警节点详细描述

116.4.1 hwMacTrapAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.1	hwMacTrapAlarm	hwMacTrapMacInfo	当MAC学习或者老化时发送Trap。	与MIB文件定义一致。

告警信息的格式为：L2IFPPI/5/MACCHANGE_TRAPINFO:OID [*oid*] Mac address information: [*OCTET*].

其中*OCTET*对应信息为 *TypeIfindexVlaninvalidVlanidMac-address*。各字段含义如下：

- Type：MAC变化的类型标志。其中01代表MAC地址学习，02代表MAC地址老化。
- Ifindex：发送MAC变化的接口索引。
- Vlaninvalid：VLAN标志位。其中1代表MAC地址是学习在VLAN上的。
- Vlanid：VLAN ID。
- Mac-address：MAC地址。

例如，设备上有如下告警：L2IFPPI/5/MACCHANGE_TRAPINFO:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.1 Mac address information:0200000006103e80000111105ee.

各个字段的含义如下：

- 02：MAC地址老化。
- 00000006：接口索引。
- 1：MAC地址是学习在VLAN上的。
- 03e8：十六进制，转化成十进制为1000，即代表的是VLAN ID为1000。
- 0000111105ee：老化的MAC地址。

116.4.2 hwPortVlanSecureMacAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.2	hwPortVlanSecureMacAlarm	ifDescr hwCfgFdbMac hwCfgFdbVlanId hwPortSecurityProtectAction	端口安全MAC地址数达到最大数后，收到非法MAC地址时上报告警。	与MIB文件定义一致。

116.4.3 hwSlotMacUsageRaisingThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.3	hwSlotMacUsageRaisingThreshold	hwBaseTrapEventTyp e hwBaseTrapSeverity hwBaseTrapProbable Cause hwMacEntityUsage hwMacEntityUsageT hreshold entPhysicalName	MAC表资源使用率超过告警上限阈值。	与MIB文件定义一致。

116.4.4 hwSlotMacUsageFallingThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.4	hwSlotMacUsageFallingThreshold	hwBaseTrapEventTyp e hwBaseTrapSeverity hwBaseTrapProbable Cause entPhysicalName	MAC表资源使用率低于告警下限阈值。	与MIB文件定义一致。

116.4.5 hwMacTrapHashConflictAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.6	hwMacTrapHashConflictAlarm	ifDescr hwCfgFdbMac hwCfgFdbVlanId hwCfgFdbVsiName	MAC地址Hash冲突时上报的告警信息。	与MIB文件定义一致。

116.4.6 hwTrunkMemSpeedDifferentAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.7	hwTrunkMemSpeedDifferentAlarm	ifDescr	Eth-Trunk接口中活动接口速率不一致告警。	与MIB文件定义一致。

116.4.7 hwTrunkMemSpeedDifferentResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.8	hwTrunkMemSpeedDifferentResume	ifDescr	Eth-Trunk接口中活动接口速率不一致恢复告警。	与MIB文件定义一致。

116.4.8 hwPortsecStaticFlpAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.9	hwPortsecStaticFlpAlarm	- hwCfgFdbMac - hwCfgFdbVlanId - ifDescr	配置了端口安全的接口接收到报文的源MAC地址已经存在在其他接口的静态MAC表中。	与MIB文件定义一致。

116.4.9 hwSlotMuxMacUsageAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.10	hwSlotMuxMacUsageAlarm	hwBaseTrapEventTyp e hwBaseTrapSeverity hwBaseTrapProbable Cause hwMacEntityUsage hwMacEntityUsageT hreshold entPhysicalName	MUX MAC地址使用率达到或超过上限阈值。	与MIB文件定义一致。

116.4.10 hwSlotMuxMacUsageResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315.3.11	hwSlotMuxMacUsageResume	hwBaseTrapEventTyp e hwBaseTrapSeverity hwBaseTrapProbable Cause hwMacEntityUsage hwMacEntityUsageT hreshold entPhysicalName	MUX MAC地址使用率恢复到下限阈值以下。	与MIB文件定义一致。