

# 137 HUAWEI-WLAN-GLOBAL-MIB

---

[137.1 功能简介](#)

[137.2 表间关系](#)

[137.3 单节点详细描述](#)

[137.4 MIBTable详细描述](#)

[137.5 告警节点详细描述](#)

[137.6 不支持节点](#)

## 137.1 功能简介

HUAWEI-WLAN-GLOBAL-MIB主要用于修改和查询系统的全局配置信息，包括系统全局配置信息、全局用户统计信息、全局射频统计信息、系统全局统计信息等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanGlobalManagement(12)。

## 137.2 表间关系

无

## 137.3 单节点详细描述

### 137.3.1 hwWlanAccessMaxApNumber 详细描述

| OID                                     | 节点名称                    | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义          | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.1.2 | hwWlanAccessMaxApNumber | Integer32 | read-only | 最大允许的AP连接数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.2 hwWlanAccessMaxStaNumber 详细描述

| OID                                     | 节点名称                     | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义            | 实现规格        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.1.3 | hwWlanAccessMaxStaNumber | Integer32 | read-only | AC最大允许的终端连接数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.3 hwWlanCurJointApNum 详细描述

| OID                                     | 节点名称                | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                                     | 实现规格        |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.1 | hwWlanCurJointApNum | Integer32 | read-only | 当前连接到AC的AP数量的统计。统计不包含状态为idle和fault的AP。统计仅包含普通AP，不包含RU。统计仅包含普通AP，不包含RU。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.4 hwWlanCurAssocStaNum 详细描述

| OID                                     | 节点名称                 | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义             | 实现规格        |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.2 | hwWlanCurAssocStaNum | Integer32 | read-only | 基于AC的当前关联总用户数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.5 hwWlanCurAuthSuccessStaNum 详细描述

| OID                             | 节点名称                       | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                 | 实现规格        |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.3 | hwWlanCurAuthSuccessStaNum | Integer32 | read-only | 基于AC的当前所有在线终端数的统计。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.6 hwWlanReassocSuccessTimes 详细描述

| OID                             | 节点名称                      | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义             | 实现规格        |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.4 | hwWlanReassocSuccessTimes | Integer32 | read-only | 基于AC的漫游成功次数统计。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.7 hwWlanCurAssoc2gStaNum 详细描述

| OID                             | 节点名称                   | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义           | 实现规格        |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.5 | hwWlanCurAssoc2gStaNum | Integer32 | read-only | AC上2.4G用户总数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.8 hwWlanCurAssoc5gStaNum 详细描述

| OID                             | 节点名称                   | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义         | 实现规格        |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.6 | hwWlanCurAssoc5gStaNum | Integer32 | read-only | AC上5G用户总数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.9 hwWlanDualBandStaNum 详细描述

| OID                                     | 节点名称                 | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义     | 实现规格        |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.7 | hwWlanDualBandStaNum | Integer32 | read-only | 双频终端数。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.10 hwWlanGlobalUpSpeed 详细描述

| OID                                     | 节点名称                | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                         | 实现规格        |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.8 | hwWlanGlobalUpSpeed | Unsigned32 | read-only | 系统上行速率(上行吞吐量)。<br>单位：Kbps。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.11 hwWlanGlobalDownSpeed 详细描述

| OID                                     | 节点名称                  | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                         | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.9 | hwWlanGlobalDownSpeed | Unsigned32 | read-only | 系统下行速率(下行吞吐量)。<br>单位：Kbps。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.12 hwWlanCurAssoc2gStaType 详细描述

| OID                                      | 节点名称                    | 数据类型                | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                     | 实现规格        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.11 | hwWlanCurAssoc2gStaType | String<br>( 1-250 ) | read-only | 2.4G频段接入的用户类型。包括<br>11b、<br>11g、11n<br>20MHz、<br>11n<br>40MHz、<br>11ax<br>20MHz、<br>11ax<br>40MHz、<br>11be<br>20MHz、<br>11be<br>40MHz。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.13 hwWlanCurAssoc5gStaType 详细描述

| OID                                      | 节点名称                    | 数据类型                | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                        | 实现规格        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.12 | hwWlanCurAssoc5gStaType | String<br>( 1-250 ) | read-only | 5G频段接入的用户类型。包括11a、11n 20MHz、11n 40MHz、11ac 20MHz、11ac 40MHz、11ac 80MHz、11ac 160MHz、11ax 20MHz、11ax 40MHz、11ax 80MHz、11ax 160MHz、11be 20MHz、11be 40MHz、11be 80MHz、11be 160MHz、11be 320MHz。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.14 hwWlanCurAssoc6gStaNum 详细描述

| OID                                      | 节点名称                   | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义         | 实现规格        |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.13 | hwWlanCurAssoc6gStaNum | Integer32 | read-only | AC上6G用户总数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.15 hwWlanCurAssoc6gStaType 详细描述

| OID                                      | 节点名称                    | 数据类型   | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                  | 实现规格        |
|------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.2.14 | hwWlanCurAssoc6gStaType | String | read-only | 6G频段接入的用户类型。包括<br>11ax<br>20MHz、<br>11ax<br>40MHz、<br>11ax<br>80MHz、<br>11ax<br>160MHz、<br>11be<br>20MHz、<br>11be<br>40MHz、<br>11be<br>80MHz、<br>11be<br>160MHz、<br>11be<br>320MHz。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.16 hwWlanStaRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                        | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                       | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.1 | hwWlanStaRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 终端速率达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>速率 > 24Mbps | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.17 hwWlanStaSnrComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                           | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                       | 实现规格        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.2 | hwWlanSta<br>SnrComplianceRate | Integer32 | read-only | 终端信噪比达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>信噪比 > 20dB | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.18 hwWlanStaResendRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                  | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                      | 实现规格        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.3 | hwWlanSta<br>ResendRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 终端重传率达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>重传率 < 50% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.19 hwWlanStaDropRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                     | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.4 | hwWlanSta<br>DropRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 终端丢包率达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>丢包率 < 5% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.20 hwWlanStaComplianceRate 详细描述



| OID                                     | 节点名称                        | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.5 | hwWlanSta<br>ComplianceRate | Integer32 | read-only | 终端总体达标率。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.21 hwStaSnrNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                       | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                     | 实现规格        |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.6 | hwStaSnrNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G信噪比不达标用户数量。<br>达标标准：<br>信噪比 > 20dB | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.22 hwStaRateNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                        | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                     | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.7 | hwStaRateNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G速率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>速率 > 24Mbps | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.23 hwStaResendRateNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                              | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                    | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.8 | hwStaResendRateNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G重传率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>重传率 < 50% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.24 hwStaDropRateNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                        | 数据类型           | 最大访问权限    | 含义                                         | 实现规格            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.9 | hwStaDrop<br>RateNonco<br>mpliance2g<br>Cnt | Unsigned3<br>2 | read-only | 2.4G丢包率<br>不达标用户<br>数量。<br>达标标准：<br>丢包率<5% | 与MIB文件<br>定义一致。 |

### 137.3.25 hwStaThruputNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                       | 数据类型           | 最大访问权限    | 含义                                                                          | 实现规格            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.10 | hwStaThru<br>putNonco<br>mpliance2g<br>Cnt | Unsigned3<br>2 | read-only | 2.4G吞吐量<br>不达标用户<br>数量，吞吐<br>量为上下行<br>吞吐量之<br>和。<br>达标标准：<br>吞吐量<br>>12Mbps | 与MIB文件<br>定义一致。 |

### 137.3.26 hwStaSnrNoncompliance5gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                               | 数据类型           | 最大访问权限    | 含义                                             | 实现规格            |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.11 | hwStaSnrN<br>oncomplia<br>nce5gCnt | Unsigned3<br>2 | read-only | 5G信噪比不<br>达标用户数<br>量。<br>达标标准：<br>信噪比<br>>20dB | 与MIB文件<br>定义一致。 |

### 137.3.27 hwStaRateNoncompliance5gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                        | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                     | 实现规格        |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.12 | hwStaRateNoncompliance5gCnt | Unsigned32 | read-only | 5G速率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>速率<br>>24Mbps | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.28 hwStaResendRateNoncompliance5gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                              | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                    | 实现规格        |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.13 | hwStaResendRateNoncompliance5gCnt | Unsigned32 | read-only | 5G重传率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>重传率<br><50% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.29 hwStaDropRateNoncompliance5gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                            | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                               | 实现规格        |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.14 | hwStaDropRateNoncompliance5gCnt | Unsigned32 | read-only | 5G丢包率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>丢包率<5% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.30 hwStaThruputNoncompliance5gCnt 详细描述

| OID                              | 节点名称                              | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                            | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.15 | hwStaThroughputNoncompliance5gCnt | Unsigned32 | read-only | 5G吞吐量不达标用户数量，吞吐量为上下行吞吐量之和。<br>达标标准：吞吐量>12Mbps | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.31 hwStaGlobalWirelessPacketDelay 详细描述

| OID                              | 节点名称                           | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                          | 实现规格        |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.16 | hwStaGlobalWirelessPacketDelay | Unsigned32 | read-only | 目前在线的无线用户发送报文的平均延迟时间。单位是ms。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.32 hwStaGlobalWirelessPacketDropRate 详细描述

| OID                              | 节点名称                              | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.17 | hwStaGlobalWirelessPacketDropRate | Unsigned32 | read-only | 用户接入丢包率。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.33 hwStaGlobalTotalAccessTime 详细描述

| OID                              | 节点名称                       | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义             | 实现规格        |
|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.18 | hwStaGlobalTotalAccessTime | Unsigned32 | read-only | 用户上线总时长。单位是ms。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.34 hwStaGlobalAccessExperience 详细描述

| OID                              | 节点名称                        | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.19 | hwStaGlobalAccessExperience | OCTET STRING | read-only | <p>基于用户时延、丢包率、接入成功率、接入时长对用户体验性进行统计，统计标准如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 优质：<br/>平均丢包率 &lt;1%且空口平均时延 &lt;50ms。</li><li>• 良好：<br/>平均丢包率 &lt;5%且空口平均时延 &lt;100ms。</li><li>• 一般：<br/>丢包率 ≥5%或空口平均时延 &gt;100ms。</li><li>• 较差：<br/>接入成功率小于10%或者接入阶段的时延大于 2s。</li></ul> | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.35 hwStaGlobalAssocRate 详细描述

| OID                                      | 节点名称                 | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                         | 实现规格        |
|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.20 | hwStaGlobalAssocRate | Unsigned32 | read-only | 终端关联速率，单位为个/秒。<br>统计周期为5秒。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.36 hwStaGlobalAuthRateDot1x 详细描述

| OID                                      | 节点名称                     | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                  | 实现规格        |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.21 | hwStaGlobalAuthRateDot1x | Unsigned32 | read-only | 802.1X认证用户的认证速率，单位为个/秒。<br>统计周期为5秒。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.37 hwStaGlobalAuthRatePortal 详细描述

| OID                                      | 节点名称                      | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                  | 实现规格        |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.22 | hwStaGlobalAuthRatePortal | Unsigned32 | read-only | Portal认证用户的认证速率，单位为个/秒。<br>统计周期为5秒。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.38 hwStaGlobalAuthRateMac 详细描述

| OID                              | 节点名称                   | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                               | 实现规格        |
|----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.23 | hwStaGlobalAuthRateMac | Unsigned32 | read-only | MAC认证用户的认证速率，单位为个/秒。<br>统计周期为5秒。 | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.39 hwStaSnrNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                              | 节点名称                       | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                             | 实现规格        |
|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.24 | hwStaSnrNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G信噪比不达标用户数量。<br>达标标准：信噪比>20dB | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.40 hwStaRateNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                              | 节点名称                        | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                             | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.25 | hwStaRateNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G速率不达标用户数量。<br>达标标准：速率>24Mbps | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.41 hwStaResendRateNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                              | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                | 实现规格        |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.26 | hwStaResendRateNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G重传率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>重传率<50% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.42 hwStaDropRateNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                            | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                               | 实现规格        |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.27 | hwStaDropRateNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G丢包率不达标用户数量。<br>达标标准：<br>丢包率<5% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.43 hwStaThruputNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                           | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                                | 实现规格        |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.3.28 | hwStaThruputNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G吞吐量不达标用户数量，吞吐量为上下行吞吐量之和。<br>达标标准：<br>吞吐量>12Mbps | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.44 hwWlanRfChannelUtilRateComplianceRate 详细描述



| OID                                     | 节点名称                                      | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                           | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.1 | hwWlanRf<br>ChannelUtilRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 射频信道利用达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>信道利用率<br><70% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.45 hwWlanRfNoiseComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                            | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                             | 实现规格        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.2 | hwWlanRf<br>NoiseComplianceRate | Integer32 | read-only | 射频噪声强度达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>噪声强度<br><-80dBm | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.46 hwWlanRfChannelJamRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                     | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                        | 实现规格        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.3 | hwWlanRf<br>ChannelJamRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 射频干扰率达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>干扰率<br><40% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.47 hwWlanRfResendRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                 | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                    | 实现规格        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.4 | hwWlanRf<br>ResendRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 射频重传率达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>重传率<50% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.48 hwWlanRfDropRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                               | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                   | 实现规格        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.5 | hwWlanRf<br>DropRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 射频丢包率达标率。<br>单位：%<br>达标标准：<br>丢包率<5% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.49 hwWlanRfComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                       | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格        |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.6 | hwWlanRf<br>ComplianceRate | Integer32 | read-only | 射频总体达标率。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.50 hwWlanRfNoiseNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                      | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.7 | hwWlanRf<br>NoiseNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G噪声强度不达标射频数。<br>达标标准：<br>噪声强度<-80dBm | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.51 hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                      | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                      | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.8 | hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G信道利用率不达标射频频数。<br>达标标准：<br>信道利用率<70% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.52 hwWlanRfLoadNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                     | 节点名称                           | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                  | 实现规格        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.9 | hwWlanRfLoadNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G负载不达标射频频数。<br>达标标准：<br>在线用户数<40 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.53 hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance2gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                     | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                  | 实现规格        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.10 | hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance2gCnt | Unsigned32 | read-only | 2.4G干扰率不达标射频频数。<br>达标标准：<br>干扰率<40% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.54 hwWlanRfNoiseNoncompliance5gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                        | 数据类型           | 最大访问权限    | 含义                                                 | 实现规格            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.11 | hwWlanRf<br>NoiseNonc<br>ompliance5<br>gCnt | Unsigned3<br>2 | read-only | 5G噪声强度<br>不达标射频频<br>数。<br>达标标准：<br>噪声强度<br><-80dBm | 与MIB文件<br>定义一致。 |

**137.3.55 hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance5gCnt 详细描述**

| OID                                      | 节点名称                                                      | 数据类型           | 最大访问权限    | 含义                                                | 实现规格            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.12 | hwWlanRf<br>ChannelUti<br>lRateNonc<br>ompliance5<br>gCnt | Unsigned3<br>2 | read-only | 5G信道利用<br>率不达标射频频<br>数。<br>达标标准：<br>信道利用率<br><70% | 与MIB文件<br>定义一致。 |

**137.3.56 hwWlanRfLoadNoncompliance5gCnt 详细描述**

| OID                                      | 节点名称                                       | 数据类型           | 最大访问权限    | 含义                                  | 实现规格            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.13 | hwWlanRfL<br>oadNonco<br>mpliance5g<br>Cnt | Unsigned3<br>2 | read-only | 5G负载不达标<br>射频频数。<br>标准：在线<br>用户数<40 | 与MIB文件<br>定义一致。 |

**137.3.57 hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance5gCnt 详细描述**

| OID                                      | 节点名称                                                 | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                    | 实现规格        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.14 | hwWlanRf<br>ChannelJamRateNon<br>compliance<br>5gCnt | Unsigned32 | read-only | 5G干扰率不达标射频频数。<br>达标标准：<br>干扰率<br><40% | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.58 hwWlanRfNoiseNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                    | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                         | 实现规格        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.15 | hwWlanRf<br>NoiseNoncompliance6<br>gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G噪声强度不达标射频频数。<br>达标标准：<br>噪声强度<br><-80dBm | 与MIB文件定义一致。 |

137.3.59 hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                                  | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                        | 实现规格        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.16 | hwWlanRf<br>ChannelUtilRateNonc<br>ompliance6<br>gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G信道利用率不达标射频频数。<br>达标标准：<br>信道利用率<br><70% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.60 hwWlanRfLoadNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                           | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                   | 实现规格        |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.17 | hwWlanRfLoadNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G负载不达标射频数。<br>达标标准：<br>在线用户数<br><40 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.61 hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance6gCnt 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                     | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                   | 实现规格        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.4.18 | hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance6gCnt | Unsigned32 | read-only | 6G干扰率不达标射频数。<br>达标标准：<br>干扰率<br><40% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.62 hwWlanApNormalRatio 详细描述

| OID                                     | 节点名称                | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                 | 实现规格        |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.5.1 | hwWlanApNormalRatio | Integer32 | read-only | 状态正常（normal或commit）的AP的占比。<br>单位：% | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.63 hwWlanApStaOnlineFailRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                    | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                           | 实现规格        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.5.2 | hwWlanApStaOnlineFailRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 用户接入失败率达标（包括关联失败率和认证失败率）的AP数占比。<br>单位：%<br>达标标准：用户接入失败率<20%。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.64 hwWlanApStaOfflineRateComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                                 | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                            | 实现规格        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.5.3 | hwWlanApStaOfflineRateComplianceRate | Integer32 | read-only | 用户异常掉线率达标的AP数占比。<br>单位：%<br>达标标准：用户异常掉线率<20%。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.65 hwWlanApStaOnlineCntComplianceRate 详细描述

| OID                                     | 节点名称                               | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                       | 实现规格        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.5.4 | hwWlanApStaOnlineCntComplianceRate | Integer32 | read-only | 在线用户数达标的AP数占比。<br>单位：%<br>达标标准：在线用户数<60。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.66 hwWlanApComplianceRate 详细描述

| OID                             | 节点名称                   | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格        |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.5 | hwWlanApComplianceRate | Integer32 | read-only | AP总体达标率。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.67 hwWlanServiceNormalAPCount 详细描述

| OID                             | 节点名称                       | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                               | 实现规格        |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.6 | hwWlanServiceNormalAPCount | Unsigned32 | read-only | 状态为 normal, standby, committing 和 download 的AP数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.68 hwWlanApCount 详细描述

| OID                             | 节点名称          | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义    | 实现规格        |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.7 | hwWlanApCount | Unsigned32 | read-only | AP总数。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.69 hwWlanSecurityProfileName 详细描述

| OID                              | 节点名称                      | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义     | 实现规格          |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.2.14 | hwWlanSecurityProfileName | OCTET STRING | read-only | 安全模板名称 | 实现与MIB文件定义一致。 |



### 137.3.70 hwWlanEncryptionAlgorithm 详细描述

| OID                              | 节点名称                      | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义     | 实现规格          |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.2.15 | hwWlanEncryptionAlgorithm | OCTET STRING | read-only | 加密算法名称 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 137.3.71 hwWlanSecurityPara 详细描述

| OID                              | 节点名称               | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义     | 实现规格          |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.2.16 | hwWlanSecurityPara | OCTET STRING | read-only | 无线安全参数 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 137.4 MIBTable 详细描述

### 137.4.1 hwWlanOnlineStaCntHistoryTable 详细描述

该表用来描述系统接入用户数历史统计，1min统计一次，AC保存最近16min的数据。

该表的索引是hwWlanOnlineStaCntTime。

| OID                               | 节点名称                   | 数据类型       | 最大访问权限         | 含义             | 实现规格        |
|-----------------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.1 | hwWlanOnlineStaCntTime | Unsigned32 | not-accessible | 统计时间，表索引。      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.2 | hwWlanOnlineStaCnt     | Integer32  | read-only      | 系统接入用户数。       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.3 | hwWlan2gOnlineStaCnt   | Integer32  | read-only      | 系统2.4G频段接入用户数。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.4 | hwWlan5gOnlineStaCnt   | Integer32  | read-only      | 系统5G频段接入用户数。   | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                       | 节点名称                     | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义           | 实现规格        |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.6.1.5 | hwWlan6g<br>OnlineStaCnt | Integer32 | read-only | 系统6G频段接入用户数。 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

137.4.2 hwWlanSpeedHistoryTable 详细描述

该表用来描述系统有效吞吐量历史统计，1min统计一次，AC保存最近16min数据。  
该表的索引是hwWlanSpeedHistoryTime。

| OID                                       | 节点名称                   | 数据类型       | 最大访问权限         | 含义                      | 实现规格        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.7.1.1 | hwWlanSpeedHistoryTime | Unsigned32 | not-accessible | 统计时间，表索引。               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.7.1.2 | hwWlanUpSpeedHistory   | Integer32  | read-only      | 所有AP上行有效吞吐量。<br>单位：Kbps | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.<br>2011.6.139.<br>12.1.7.1.3 | hwWlanDownSpeedHistory | Integer32  | read-only      | 所有AP下行有效吞吐量。<br>单位：Kbps | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

137.4.3 hwWlanApGroupStatisticsTable 详细描述

该表用来统计AP组下各频段用户数。

该表的索引是hwWlanApGpStatAPGroupName。

| OID                               | 节点名称                           | 数据类型         | 最大访问权限         | 含义           | 实现规格        |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.1 | hwWlanApGpStatAPGroupName      | OCTET STRING | not-accessible | 表索引。         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.2 | hwWlanApGpStatCurAssoc2gStaNum | Unsigned32   | read-only      | AP组下2.4G用户数。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.3 | hwWlanApGpStatCurAssoc5gStaNum | Unsigned32   | read-only      | AP组下5G用户数。   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.4 | hwWlanApGpStatCurAssoc6gStaNum | Unsigned32   | read-only      | AP组下6G用户数。   | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

137.5 告警节点详细描述

137.5.1 hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrap 详细描述

| OID                              | 节点名称                                   | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 含义            | 实现规格          |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.11 | hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称</li><li>hwWlanWapiCertificateType: WAPI证书的类型</li><li>hwWlanWapiCertificateFileName: WAPI证书的文件名</li><li>hwWlanWapiCertificateStartTime: WAPI证书生效开始时间</li><li>hwWlanWapiCertificateEndTime: WAPI证书生效结束时间</li></ul> | WAPI证书即将超期告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

137.5.2 hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrapRestore 详细描述

| OID                              | 节点名称                                          | 绑定变量                                                                                                                                  | 含义              | 实现规格          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.12 | hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrapRestore | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称</li><li>hwWlanWapiCertificateType: WAPI证书的类型</li></ul> | WAPI证书即将超期告警恢复。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 137.5.3 hwWlanWapiCertificateInvalidTrap 详细描述

| OID                              | 节点名称                             | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                | 含义              | 实现规格          |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.13 | hwWlanWapiCertificateInvalidTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称</li><li>hwWlanWapiCertType: WAPI证书的类型</li><li>hwWlanWapiCertFileName: WAPI证书的文件名</li><li>hwWlanWapiCertStartTime: WAPI证书生效开始时间</li><li>hwWlanWapiCertEndTime: WAPI证书生效结束时间</li></ul> | WAPI证书不在有效期内告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 137.5.4 hwWlanWapiCertificateInvalidTrapRestore 详细描述

| OID                              | 节点名称                                    | 绑定变量                                                                                                                           | 含义                | 实现规格          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.14 | hwWlanWapiCertificateInvalidTrapRestore | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称</li><li>hwWlanWapiCertType: WAPI证书的类型</li></ul> | WAPI证书不在有效期内告警恢复。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 137.5.5 hwWlanInsecureEncryptionAlgorithm 详细描述

| OID                                      | 节点名称                              | 绑定变量                                                                                                                         | 含义                          | 实现规格          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.12.3.1.<br>17 | hwWlanInsecureEncryptionAlgorithm | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanSecurityProfileName: 不安全模板名称</li><li>hwWlanEncryptionAlgorithm: 加密算法名称</li></ul> | 设备重启时所绑定的安全模板下配置了不安全加密算法告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 137.5.6 hwWlanSecurityParaNotSetTrap 详细描述

| OID                                      | 节点名称                         | 绑定变量                                                                       | 含义           | 实现规格          |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.12.3.1.<br>18 | hwWlanSecurityParaNotSetTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanSecurityPara: 无线安全参数</li></ul> | 无线安全参数未设置告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 137.5.7 hwWlanSecurityParaNotSetTrapRestore 详细描述

| OID                                      | 节点名称                                | 绑定变量                                                                       | 含义             | 实现规格          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.12.3.1.<br>19 | hwWlanSecurityParaNotSetTrapRestore | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanSecurityPara: 无线安全参数</li></ul> | 无线安全参数未设置告警恢复。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 137.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 137-1 不支持节点列表

| 节点OID                         | 节点名                  | 所属Table |
|-------------------------------|----------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.1 | hwWlanGlobalWorkMode | 单节点     |

| 节点OID                           | 节点名                         | 所属Table |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.1 | hwWlanBackLicAgeTrap        | 告警节点    |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.2 | hwWlanBackLicAgeRestoreTrap | 告警节点    |