

139 HUAWEI-WLAN-AP-UPDATE-MIB

[139.1 功能简介](#)

[139.2 表间关系](#)

[139.3 单节点详细描述](#)

[139.4 MIBTable详细描述](#)

[139.5 告警节点详细描述](#)

[139.6 不支持节点](#)

139.1 功能简介

HUAWEI-WLAN-AP-UPDATE-MIB用于AP升级特性的管理。包括AP升级模式、FTP服务器、SFTP服务器、最大连接数的配置，AP升级进度的查询以及对单AP或多AP进行升级、升级完成后重启或取消升级的操作。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanApUpdate(14)。

139.2 表间关系

无

139.3 单节点详细描述

139.3.1 hwWlanApUpdateFTPIPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.1	hwWlanApUpdateFTPIPAddress	IpAddress	read-write	FTP升级模式下的FTP服务器的IP地址。	与MIB文件定义一致。

139.3.2 hwWlanApUpdateFTPUsername 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.2	hwWlanApUpdateFTPUsername	OCTET STRING	read-write	FTP升级模式下的FTP服务器的用户名。 说明 需要和 hwWlanApUpdateFTPIPAddress 同时配置。	与MIB文件定义一致。

139.3.3 hwWlanApUpdateFTPPassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.3	hwWlanApUpdateFTPPassword	OCTET STRING	read-write	FTP升级模式下的FTP服务器端的密码。 说明 需要和 hwWlanApUpdateFTPIPAddress 同时配置。	与MIB文件定义一致。

139.3.4 hwWlanApUpdateMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.4	hwWlanApUpdateMode	INTEGER{ftp(1),ac(2),sftp(3)}	read-write	AP升级模式。	与MIB文件定义一致。

139.3.5 hwWlanApUpdateSFTPIPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.5	hwWlanApUpdateSFTPIPAddress	IpAddress	read-write	SFTP升级模式下的SFTP服务器的IP地址。	与MIB文件定义一致。

139.3.6 hwWlanApUpdateSFTPUsername 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.6	hwWlanApUpdateSFTPUsername	OCTET STRING	read-write	SFTP升级模式下的SFTP服务器的用户名。 说明 需要和hwWlanApUpdateSFTPIPAddress同时配置。	与MIB文件定义一致。

139.3.7 hwWlanApUpdateSFTPPassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.7	hwWlanAp UpdateSFT PPassword	OCTET STRING	read-write	SFTP升级模 式下的SFTP 服务器端的 密码。 说明 需要和 hwWlanAp UpdateSFT PIPAddress 同时配置。	与MIB文件 定义一致。

139.3.8 hwWlanApUpdateFTPMaxConnectNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.8	hwWlanAp UpdateFTP MaxConne ctNum	Integer32	read-write	IPv4 FTP服 务最大连接 个数。	与MIB文件 定义一致。

139.3.9 hwWlanApUpdateSFTPMaxConnectNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.9	hwWlanAp UpdateSFT PMaxConn ectNum	Integer32	read-write	IPv4 SFTP 服务最大连 接个数。	与MIB文件 定义一致。

139.3.10 hwWlanApUpdateFTPIIPv4Port 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.18	hwWlanAp UpdateFTPI IPv4Port	Integer32 (1..65535)	read-write	FTP升级模 式下的IPv4 FTP服务器 端的端口 号。 缺省值是 21。	与MIB文件 定义一致。

139.3.11 hwWlanApUpdateFTPIIPv6Port 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.19	hwWlanAp UpdateFTPI IPv6Port	Integer32 (1..65535)	read-write	FTP升级模 式下的IPv6 FTP服务器 端的端口 号。 缺省值是 21。	与MIB文件 定义一致。

139.3.12 hwWlanApUpdateSFTPIIPv4Port 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.20	hwWlanAp UpdateSFT PIIPv4Port	Integer32 (1..65535)	read-write	SFTP升级模 式下的IPv4 SFTP服务器 端的端口 号。 缺省值是 22。	与MIB文件 定义一致。

139.3.13 hwWlanApUpdateSFTPIIPv6Port 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 14.3.1.21	hwWlanAp UpdateSFT PIIPv6Port	Integer32 (1..65535)	read-write	SFTP升级模 式下的IPv6 SFTP服务器 端的端口 号。 缺省值是 22。	与MIB文件 定义一致。

139.3.14 hwWlanApUpdateOperAdminOper 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.7.1	hwWlanApUpdateOperAdminOper	INTEGER{start(1),reset(2),cancel(3)}	read-write	批量升级AP操作。 - start(1)：批量升级开始。 - reset(2)：对升级成功的AP进行重启。 - cancel(3)：取消批量升级。 执行升级相关操作时，hwWlanApUpdateAdminOper必须配置，hwWlanApUpdateApType、hwWlanApUpdateApGroup至少配置一个，也可以同时配置。此三个节点Read的值没有任何意义，因此不支持Get。	与MIB文件定义一致。

139.3.15 hwWlanApUpdateOperApType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.7.2	hwWlanApUpdateOperApType	Integer32	read-write	批量升级AP设备类型索引。	与MIB文件定义一致。

139.3.16 hwWlanApUpdateOperApGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.7.3	hwWlanApUpdateOperApGroup	OCTET STRING(0-35)	read-write	批量升级AP所在组的名称。	与MIB文件定义一致。

139.3.17 hwWlanApUpdateOperPercent 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.7.4	hwWlanApUpdateOperPercent	Integer32(0-100)	read-only	AP升级进度，已完成升级的AP占待升级的AP的百分比。	与MIB文件定义一致。

139.4 MIBTable 详细描述

139.4.1 hwWlanApUpdateTable 详细描述

AP升级表用于指定AP类型和升级文件名的对应关系以及按类型进行批量升级操作。

该表的索引是hwWlanApType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.2. 1.1	hwWlanApUpdateFilename	OCTET STRING	read- create	AP升级文件的文件名。 创建配置时需要和 hwWlanApUpdateRowStatus同时使用，修改配置不需要和 hwWlanApUpdateRowStatus同时使用。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.2. 1.4	hwWlanApUpdateRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read- create	行状态，主要用 createAndGo(4)和 destroy(6)。 配置时，需要指定 hwWlanApType和 hwWlanApUpdateFilename；删除配置时，需要指定 hwWlanApType。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.2. 1.5	hwWlanApUpdatePatchFilename	OCTET STRING	read- create	AP补丁升级文件的文件名。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

139.4.2 hwWlanApUpdateProgressTable 详细描述

该表用于查询正在升级的AP的进度。

该表的索引是hwWlanApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.1	hwWlanApUpdateProgressStatus	INTEGER{noUpdateResult(1), updating(2), updateSuccessful(3), updateFailed(4), insufficientApMemory(5), failToDownloadFile(6), efsAndVersionMismatched(7), invalidFileName(8), efsAndApTypeMismatched(9), fileContentError(10), writingMemoryError(11), updateTimeout(12), apAcLinkDown(13), noNeedToUpdate(14), updateCancel(15), sendFirstFileFailed(16), receiveFileFailed(17), retransferFileFailed(18), updateOverMaxTime(19), noResult(2	read-only	AP升级状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		0), waitForNextBatch(21), noNeedUpdateNeedReset(22), neitherNeededUpdateNorReset(23) , fileLoading(24), identifierError(25), notInConfig(26), getFtpInfoFailed(27), getSftpInfoFailed(28), blockFull(29), readFileFailed(30), normalToStandby(31), modeChanged(32), succeedNeedReset(33), succeedAutoResetting(34), sendUpgradeCfgErr(35), sendUpgradeRequestErr(36), waitFragmentationTimeout(37) , upgradeCfgResponse			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		Err(38), processUpgradeFilename(39), cannotGetApType(40), batchUpgradeApTypeMismatched(41), analyzeVersionErr(42), abnormalUpgradeErr(43), isUpdatingNow(44), succeedNeedModeSwitch(45), updateFsmStateCheckFailed(46), fileChanged(47), passwordIsTooLong(48), configchanged(49), succeedResetting(50), flashNotSupportupgrade(51), updatefailwhenAPbackup(52), incompatibleHardwareBOMVersion(53), continueSendingImagePieceTi			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		meout(54), backingUpTheSystemSoftware(55), patchChecksumError(56), patchFileError(57), patchActiveFailed(58), vrpPatchProcessActiveFailed(59), vfpPatchActiveFailed(60), kernelPatchActivated(61), patchInnerProcError(62), wifiTargetChipPatchActiveFailed(63), notSupportPatchUpdate(64), insufficientStorageSpace(65), insufficientMemorySpaceInAc(66), patchVersionMismatch(67), insufficientMemoryAsNgeEnable(68), apNotSupportFtpSft			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		pPort(69), apNotSup portHoup ModeUpd ate(70), apNotSup portPatch NextStartu p(71), ftpServerN otSupport Rest(72), rateOfThe OpticalNot Match(73) ,noUpdate ProgressSt atus(255)}			
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.2	hwWlanApUpdateProgress	Integer32	read-only	AP升级进度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.3	hwWlanApFlashProgress	Integer32	read-only	写Flash进度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.4	hwWlanApUpdateType	INTEGER{autoUpdate(1), onlineUpdate(2)}	read-only	AP的升级类型: 1表示自动升级 (auto Update) 2表示在线升级 (onlin eUpdat e)	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.5	hwWlanApUpdateFileType	INTEGER{fit(1),fat(2),fatCloud(3),patch(4)}	read-only	AP的升级文件类型: • 1表示fit • 2表示fat • 3表示fatCloud • 4表示补丁	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.6	hwWlanApUpdateFileVersion	OCTET STRING(1..64)	read-only	AP的升级版本号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.7	hwWlanApUpdateLastEndTime	OCTET STRING(1..22)	read-only	AP上次升级结束时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.8	hwWlanApUpdateApGroup	OCTET STRING(1..35)	read-only	升级AP所属AP组。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.9	hwWlanApUpdateApPartitionId	Integer32	read-only	信道分组的ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.10	hwWlanApUpdateApChannel	Integer32	read-only	AP的信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.3. 1.11	hwWlanApUpdatePatchFileNextStartup	Integer32	read-only	AP补丁升级下次启动标识。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

139.4.3 hwWlanSingleApUpdateTable 详细描述

单AP升级表用于指定AP索引和升级文件名的对应关系以及按指定AP进行升级操作。

该表的索引是hwWlanApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.4. 1.1	hwWlanSingleApUpdateAdminOper	INTEGER{start(1),reset(2),cancel(3),patchupgrade(4),patchdelete(5)}	read-write	单AP升级操作。 - start(1)：升级开始 - reset(2)：对升级完的AP进行重启 - cancel(3)：取消升级 - patchupgrade(4)：补丁升级 - patchdelete(5)：删除补丁 当对AP进行升级操作时，需要和hwWlanSingleApUpdateFilename一起使用。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.4. 1.2	hwWlanSingleApUpdatePercent	Integer32	read-only	单AP升级进度。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.4. 1.3	hwWlanSingleApUpdateFilename	OCTET STRING	read- create	升级的AP类型对应的文件名。 当对AP进行升级操作时，需要和hwWlanSingleApUpdateAdminOper一起使用。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

139.4.4 hwWlanApTypeGroupUpdateTable 详细描述

AP升级表用于指定AP类型、AP组和升级文件名的对应关系以及按类型和组进行批量升级操作。

该表的索引是hwWlanApType和hwAPGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.5. 1.1	hwWlanApTypeGroupUpdateFilename	OCTET STRING	read-write	升级的AP类型和组对应的文件名。 创建配置时需要和hwWlanApTypeGroupUpdateRowStatus同时使用，修改配置不需要和hwWlanApTypeGroupUpdateRowStatus同时使用。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.5. 1.4	hwWlanApTypeGroupUpdateRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。 配置时，需要指定hwWlanApType、hwAPGroupName和hwWlanApTypeGroupUpdateFilename；删除配置时，需要指定hwWlanApType和hwAPGroupName。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.3.5. 1.5	hwWlanApTypeGroupUpdatePatchFilename	OCTET STRING	read-write	基于AP类型和AP组的补丁升级文件的文件名。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

139.4.5 hwWlanApUpdateScheduleTaskTable 详细描述

AP定时升级表，用来定制升级任务。
该表的索引是hwWlanApUpdateScheduleTaskId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.1	hwWlanApUpdateScheduleTaskId	Integer32(0-31)	not-accessible	升级任务的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.2	hwWlanApUpdateScheduleTaskStartTime	OCTET STRING(1-16)	read-write	升级任务开始的时间，格式为YYYY/MM/DD，HH:MM。YYYY/MM/DD取值范围是2000/01/01~2050/12/31，HH:MM取值范围是00:00~23:59。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.3	hwWlanApUpdateScheduleTaskStopTime	OCTET STRING(1-16)	read-write	升级任务结束的时间，格式为YYYY/MM/DD，HH:MM。YYYY/MM/DD取值范围是2000/01/01~2050/12/31，HH:MM取值范围是00:00~23:59。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.4	hwWlanApUpdateScheduleTaskApType	Integer32(0-65535)	read-write	AP设备类型索引，必须是已存在的AP类型。没有配置此节点时的值为空。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.5	hwWlanApUpdateScheduleTaskApGroup	OCTET STRING(0-35)	read-write	AP所在组的名称。没有配置此节点时的值为空字符串。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.6	hwWlanApUpdateScheduleTaskState	INTEGER{IDLE(1),RUNNING(2),IDLE(1),WAITING(3),DONE(4),OVERTIME(5),DEAD(6)}	read-only	任务的当前状态： • IDLE: 任务未激活。 • RUNNING: 任务正在执行。 • WAITING: 任务启动时间已到，但此时已有任务执行，该任务等待。 • DONE: 任务已执行。 • OVERTIME: 任务等待超时。 • DEAD: 用户配置的任务启动时间早于系统时间，或任务异常停止。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.6.1.7	hwWlanApUpdateScheduleTaskRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

hwWlanApUpdateScheduleTaskApType和hwWlanApUpdateScheduleTaskApGroup不能同时为非法值。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

139.5 告警节点详细描述

139.5.1 hwWlanApUpdateBeginTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.1.1	hwWlanApUpdateBeginTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	升级开始告警。	current

139.5.2 hwWlanApUpdateResultTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.14.1.2	hwWlanApUpdateResultTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApUpdateResult: AP升级结果, INTEGER{success(1),failureUnknownError(2),failureInsufficientMemory(3),failureDownloadFileFailure(4),failureMismatchVersionEfsAndFileName(5),failureInvalidFileName(6),failureMismatchApTypeInEfs(7),failureFileContentError(8),failureWriteFlashFailure(9),failureTimeoutForUpgrade(10),failureCommunicationFaultApAndAc(11),insufficientStorageSpace(65) }	升级结果告警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		- hwWlanApUpdateTime: 升级时间, OCTET STRING - hwWlanApUpdateByFileName: 升级文件名, OCTET STRING - hwWlanApUpdateNextOper: 升级后下一步动作, INTEGER{notReset(1), reset(2)} - hwWlanApUpdateResultStatus: AP升级结果状态, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32		

139.5.3 hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3	hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	Uboot版本与AP版本不匹配告警。	current

139.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 139-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.10	hwWlanApUpdateFTPIPV6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.11	hwWlanApUpdateSFTPIPV6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.12	hwWlanApUpdateFTPIPV6Username	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.13	hwWlanApUpdateFTPIPV6Password	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.14	hwWlanApUpdateSFTPIPV6Username	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.15	hwWlanApUpdateSFTPIPV6Password	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.16	hwWlanApUpdateFTPIPV6MaxConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.1.17	hwWlanApUpdateSFTPIPV6MaxConnectNum	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.2.1.2	hwWlanApUpdateAdminOper	hwWlanApUpdateTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.2.1.3	hwWlanApUpdatePercent	hwWlanApUpdateTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.5.1.2	hwWlanApTypeGroupUpdateAdminOper	hwWlanApTypeGroupUpdateTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.3.5.1.3	hwWlanApTypeGroupUpdatePercent	hwWlanApTypeGroupUpdateTable