

# 143 HUAWEI-WLAN-STATION-MIB

---

[143.1 功能简介](#)

[143.2 表间关系](#)

[143.3 单节点详细描述](#)

[143.4 MIBTable详细描述](#)

[143.5 告警节点详细描述](#)

[143.6 不支持节点](#)

## 143.1 功能简介

WLAN终端管理主要是以终端为核心，统计其相关信息。包括基于终端的接入信息、上线失败信息、离线信息、漫游轨迹统计。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanStation(18)。

## 143.2 表间关系

无

## 143.3 单节点详细描述

### 143.3.1 hwWlanConflictStaMac 详细描述

| OID                                | 节点名称                 | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义                | 实现规格        |
|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2.19 | hwWlanConflictStaMac | MacAddresses | read-only | IP地址冲突的STA的MAC地址。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 143.3.2 hwMaxUserSipfpmFlowNum 详细描述

| OID                                | 节点名称                   | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义              | 实现规格        |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2.20 | hwMaxUserSipfpmFlowNum | OCTET STRING | read-only | 用户S-IPFPM流最大数量。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 143.3.3 hwCurUserSipfpmFlowNum 详细描述

| OID                                | 节点名称                   | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义                | 实现规格        |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2.21 | hwCurUserSipfpmFlowNum | OCTET STRING | read-only | 用户S-IPFPM流当前使用数量。 | 与MIB文件定义一致。 |

## 143.4 MIBTable 详细描述

### 143.4.1 hwWlanStationTable 详细描述

该表用来描述终端的接入信息。

该表的索引是hwWlanStaMac。

| OID                                       | 节点名称               | 数据类型                                    | 最大访问权限                        | 含义                                  | 实现规格        |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.1 | hwWlanStaMac       | MacAddress                              | accessible<br>-for-<br>notify | STA终端的MAC地址，用于标识STA，作为索引查询该STA关联信息。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.2 | hwWlanStaUsername  | OCTET<br>STRING                         | read-only                     | 用户名。                                | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.3 | hwWlanStaApMac     | MacAddress                              | read-only                     | 用户所在的AP的MAC地址。                      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.4 | hwWlanStaApName    | OCTET<br>STRING                         | read-only                     | 用户所在的AP的名称。                         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.5 | hwWlanStaApGroup   | OCTET<br>STRING                         | read-only                     | 用户所在的AP组。                           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.6 | hwWlanStaRadioId   | Unsigned32                              | read-only                     | STA关联的AP上的射频ID。                     | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.7 | hwWlanStaAssocBand | Unsigned32{2.<br>4G(1),5G(2),6<br>G(3)} | read-only                     | 用户所在频段。                             | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                   | 数据类型                                                                           | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                    | 实现规格        |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.8  | hwWlanStaSupportBand   | Unsigned32                                                                     | read-only | 终端支持的频段，用bit位表示。<br>此节点为位图形式。对应bit位为1表示支持对应的频段。 <ul style="list-style-type: none"><li>• bit0为1：2.4G</li><li>• bit1为1：5G</li><li>• bit2为1：6G</li></ul> | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.9  | hwWlanStaAccessChannel | Integer32                                                                      | read-only | STA工作信道。                                                                                                                                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.10 | hwWlanStaRfMode        | INTEGER{unknown(0),dotb(1),dotg(2),dotn(3),dota(4),dotac(5),dotax(6),dotbe(7)} | read-only | 用户射频模式。其中，unknown(0)表示无效值。                                                                                                                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.11 | hwWlanStaHtMode        | INTEGER{invalid(1),ht40(2),ht20(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6)}                  | read-only | STA的HT模式。                                                                                                                                             | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.12 | hwWlanStaMcsVal        | Unsigned32                                                                     | read-only | Mcs值。                                                                                                                                                 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.13 | hwWlanStaShortGIStatus | INTEGER{nonsupport(1),support(2)}                                              | read-only | STA的ShortGI的支持状态。                                                                                                                                     | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                   | 数据类型                                                                                              | 最大访问权限    | 含义                               | 实现规格        |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.14 | hwWlanStaConnectRxRate | Unsigned32                                                                                        | read-only | AP接收用户发送报文的连接速率。<br>单位：<br>Mbps。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.15 | hwWlanStaConnectTxRate | Unsigned32                                                                                        | read-only | AP向用户发送报文的连接速率。<br>单位：<br>Mbps。  | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.16 | hwWlanStaEssName       | OCTET<br>STRING                                                                                   | read-only | STA关联的ESS。                       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.17 | hwWlanStaBSSID         | MacAddress                                                                                        | read-only | 终端管理的空口地址。                       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.18 | hwWlanStaSsid          | OCTET<br>STRING                                                                                   | read-only | STA关联的SSID。                      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.19 | hwWlanStaStatus        | INTEGER{age(1),associated<br>NotAuthenticated(2),associatedAndAuthenticated(3),roam(4),backup(5)} | read-only | 用户在线状态。                          | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                  | 数据类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.20 | hwWlanStaAuthenMethod | INTEGER{wepOpenSystem(1),wepOpenSystemMac(2),wepOpenSystem8021X(3),wepOpenSystemPortal(4),wepShareKey(5),wepShareKeyMac(6),wepShareKey8021X(7),wepShareKeyPortal(8),wpa8021X(9),wpaPreShareKey(10),wpaPskMac(11),wpaPskPortal(12),wpa2Dot1x(13),wpa2PreShareKey(14),wpa2PskMac(15),wpa2PskPortal(16),wapiCertification(17),wapiPreShareKey(18),wpaWpa2PreShareKey(19),wpaWpa2PskMac(20),wpaWpa2PskPortal(21),wpaWpa2Dot1x(22),wapiPskPortal(23),macDot1x(24),wepShareKey8021XMac(25),wpa8021XMac(26),wpa2Dot1xMac(27),wpaWpa2Dot1xMac(28),wepOpenSystemPortalMac(29),wepShareKeyPortalMac(30),wpaPskPortalMac(3 | read-only | 用户的认证方法。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID | 节点名称 | 数据类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最大访问权限 | 含义 | 实现规格 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|
|     |      | 1),wpa2PskPortalMac(32),wpaWpa2PskPortalMac(33),wapiPskPortalMac(34),wpaPpsk(35),wpaPpskMac(36),wpaPpskPortal(37),wpaPpskPortalMac(38),wpa2Ppsk(39),wpa2PpskMac(40),wpa2PpskPortal(41),wpa2PpskPortalMac(42),wpaWpa2Ppsk(43),wpaWpa2PpskMac(44),wpaWpa2PpskPortal(45),wpaWpa2PpskPortalMac(46),wep8021X(47),wpa3Dot1x(48),wpa3Dot1xMac(49),wpa3Sae(50),wpa3SaePortal(51),wpa3SaeMac(52),wpa3SaePortalMac(53),wpa2PskWpa3Sae(54),wpa2PskWpa3SaePortal(55),wpa2PskWpa3SaePortalMac(56),wpa2PskWpa3SaeMac(57),wpaDpsk(58),wpaDpskMac(59),wpa2Dpsk(60),wpa2DpskMac(61),wpaWpa2Dpsk(62),wpaWpa2DpskMac(63),O |        |    |      |

| OID                                        | 节点名称                   | 数据类型                                                                                                   | 最大访问权限    | 含义                                   | 实现规格        |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
|                                            |                        | WE(64),OWE<br>MAC(65),OW<br>EPortal(66),O<br>WEPortalMA<br>C(67),wpa2Rp<br>sk(68),wpa2R<br>pskMac(69)} |           |                                      |             |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.21 | hwWlanStaEncryptMethod | INTEGER{wpiS<br>ms4(1),wep4<br>0(2),wep104(<br>3),tkip(4),aes(<br>5),none(6)}                          | read-only | 用户的加密方法。                             | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.22 | hwWlanStaQosMode       | INTEGER{wm<br>m(1),null(2)}                                                                            | read-only | STA的Qos模式。                           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.23 | hwWlanStaRoamStatus    | INTEGER{no(1<br>,yes(2)}                                                                               | read-only | STA的漫游状态。                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.24 | hwWlanStaVlan          | Unsigned32                                                                                             | read-only | 连接用户VLAN。                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.25 | hwWlanStaIP            | IpAddress                                                                                              | read-only | 连接用户IP地址。                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.27 | hwWlanStaGateway       | IpAddress                                                                                              | read-only | 用户的网关。                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.28 | hwWlanStaAssocTime     | Integer32                                                                                              | read-only | 关联时间，用户初次关联的时间。<br>单位：秒（1970年以来的秒数）。 | 与MIB文件定义一致。 |



| OID                                        | 节点名称                | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                              | 实现规格          |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.29 | hwWlanStaAccessTime | Integer32 | read-only | 用户开始认证的时间。<br><br>如果是不认证用户，该时间基本等于 hwWlanStaAssocTime，但对于用户认证，时间会晚于 hwWlanStaAssocTime，特别是 portal 认证。<br><br>单位：秒（1970 年以来的秒数）。 | 与 MIB 文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                                       | 实现规格        |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.30 | hwWlanStaOnlineTime | Integer32 | read-only | <p>STA的关联时间（在线时间），从STA第一次关联开始计时。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>STA漫游切换到另一个AP时，在线时间继续统计，不会清零。</li><li>STA解除关联时，STA数据会清除，该STA下次上线时，统计重新开始。</li></ul> <p>单位：秒（1970年以来的秒数）。</p> | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                          | 数据类型                                   | 最大访问权限     | 含义                                     | 实现规格          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.31 | hwWlanStaAccessOnlineTime     | Integer32                              | read-only  | 认证成功到当前的时间，主要针对 portal 认证的用户。<br>单位：秒。 | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.32 | hwWlanStaStatOperMode         | INTEGER{invalid(1),clearstatistics(2)} | read-write | 清除终端统计。                                | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.33 | hwWlanStaWirelessStatRxFrames | Counter64                              | read-only  | 用户上行接收帧数。                              | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.34 | hwWlanStaWirelessRxBytes      | Counter64                              | read-only  | 用户上行接收字节。                              | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.35 | hwWlanStaWirelessRxRate       | Unsigned32                             | read-only  | 用户上行速率。<br>单位：bps。                     | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.36 | hwWlanStaWirelessStatTxFrames | Counter64                              | read-only  | 用户下行接收帧数。                              | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.37 | hwWlanStaWirelessTxBytes      | Counter64                              | read-only  | 用户下行接收字节。                              | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.38 | hwWlanStaWirelessTxRate       | Unsigned32                             | read-only  | 用户下行速率。<br>单位：bps。                     | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.39 | hwWlanStaPeriodSendDropFrames | Counter64                              | read-only  | 统计周期内(echo 周期)，用户下行丢包（帧）数。             | 与 MIB 文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                        | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                                                    | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.40 | hwWlanStaPeriodResendFrames | Counter64 | read-only | 统计周期内(echo周期), 用户下行重传包(帧)数。                                                           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.42 | hwWlanStaRssi               | Integer32 | read-only | 连接用户信号强度(RSSI)。                                                                       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.44 | hwWlanStaSnrUs              | Integer32 | read-only | 上行方向的STA信噪比(AP测量), 单位为0.01dB。其中, 特殊值“0x7FFFFF”表示测量的数据超出表示范围, “0x7FFFFFE”表示当前不能获取该测量值。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                     | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                                                                  | 实现规格        |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.45 | hwWlanStaRxPowerUs       | Integer32  | read-only | 上行方向的STA接收功率（AP测量），单位为0.01dB。其中，特殊值“0x7FFFFF”表示测量的数据超出表示范围，“0x7FFFFFE”表示当前不能获取该测量值。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.46 | hwWlanStaChannelUtilRate | Unsigned32 | read-only | STA工作信道的利用率。在相同时刻，与AP的信道利用率hwWlanRadioChannelUtilizationRate相同。<br>单位：<br>%。        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.47 | hwWlanStaChannelBusyRate | Unsigned32 | read-only | STA工作信道的繁忙率。与hwWlanStaChannelUtilRate取值相同。<br>单位：<br>%。                             | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                       | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                        | 实现规格        |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.48 | hwWlanStaChannelTxRatio    | Unsigned32 | read-only | STA工作信道的发包利用率。<br>单位：<br>%。                                                                                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.49 | hwWlanStaChannelRxRatio    | Unsigned32 | read-only | STA工作信道的收包利用率。<br>单位：<br>%。                                                                                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.50 | hwWlanStaChannelFreeRate   | Unsigned32 | read-only | STA工作信道的空闲率。空闲率=100%-繁忙率。<br>单位：<br>%。                                                                                    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.51 | hwWlanStaChannelInterfRate | Unsigned32 | read-only | STA工作信道的干扰率。<br>单位：<br>%。<br><b>说明</b><br>发包利用率和收包利用率均为有效的信道利用率，而干扰率是无效的信道利用率，来自其他AP或无线设备的同频干扰。<br>发包利用率+收包利用率+干扰率=信道利用率。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                          | 数据类型                              | 最大访问权限    | 含义                               | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.52 | hwWlanStaPeriodSendFrames     | Unsigned32                        | read-only | 统计周期内(echo周期), 用户下行帧数。           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.53 | hwWlanStaApld                 | Unsigned32                        | read-only | AP ID。                           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.54 | hwWlanStationUapsdCapacity    | Integer32                         | read-only | UAPSD开关状态。                       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.55 | hwWlanStationPowerSavePercent | Integer32                         | read-only | 用户节电百分比。                         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.62 | hwWlanStaVHTCapable           | INTEGER{nonsupport(1),support(2)} | read-only | STA是否支持802.11ac。                 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.63 | hwWlanStaVHTTxBF Capable      | INTEGER{nonsupport(1),support(2)} | read-only | STA是否支持802.11ac的显式Beamforming。   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.64 | hwWlanStaMUMIMOCapable        | INTEGER{nonsupport(1),support(2)} | read-only | STA是否支持MU-MIMO。                  | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.67 | hwWlanStaWirelessPacketDelay  | Unsigned32                        | read-only | 目前在线的无线用户发送报文的平均延迟时间。<br>单位: ms。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.68 | hwWlanStaAccessSuccessRate    | Unsigned32                        | read-only | 用户接入成功率。                         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.69 | hwWlanStaTotalAccessTime      | Unsigned32                        | read-only | 用户上线总时长。<br>单位: ms。              | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                              | 数据类型                               | 最大访问权限    | 含义                                                          | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.70 | hwWlanStaDelayStatus              | INTEGER{delayoffline(1),normal(2)} | read-only | 用户当前状态。<br>delayoffline表示该用户处于延迟下线状态，<br>normal表示该用户处于正常状态。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.71 | hwWlanStaAssocDuration            | Unsigned32                         | read-only | 用户关联过程耗时。<br>单位：<br>ms。                                     | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.72 | hwWlanStaWpaDuration              | Unsigned32                         | read-only | WPA密钥协商过程耗时。<br>单位：<br>ms。                                  | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.73 | hwWlanStaAuthDuration             | Unsigned32                         | read-only | 用户认证过程耗时。<br>单位：<br>ms。                                     | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.74 | hwWlanStaDhcpDuration             | Unsigned32                         | read-only | 用户通过DHCP报文获取IP地址耗时。<br>单位：<br>ms。                           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.77 | hwWlanStaWirelessStatRxIPv6Frames | Counter64                          | read-only | IPv6下行流量速率统计。                                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.78 | hwWlanStaWirelessRxIPv6Bytes      | Counter64                          | read-only | IPv6下行流量字节数统计。                                              | 与MIB文件定义一致。 |



| OID                                 | 节点名称                              | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义             | 实现规格        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.79 | hwWlanStaWirelessStatTxIPv6Frames | Counter64    | read-only | IPv6上行流量速率统计。  | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.80 | hwWlanStaWirelessTxIPv6Bytes      | Counter64    | read-only | IPv6上行流量字节数统计。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.81 | hwWlanStaGatewayIPv6              | OCTET STRING | read-only | 用户IPv6网关地址。    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.82 | hwWlanStaCategoryName             | OCTET STRING | read-only | 终端大类信息。        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.83 | hwWlanStaVendorName               | OCTET STRING | read-only | 终端厂商信息。        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.84 | hwWlanStaModelName                | OCTET STRING | read-only | 终端型号信息。        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.85 | hwWlanStaOS                       | OCTET STRING | read-only | 终端操作系统信息。      | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                    | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                                                                                           | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.86 | hwWlanStaHeCapabilities | Integer32 | read-only | 终端HE能力信息。 <ul style="list-style-type: none"><li>• bit1: STA是否支持OFDMA。</li><li>• bit2: STA是否支持BSS Color。</li><li>• bit3: STA是否支持OFDMA RA。</li><li>• bit4: STA是否支持接收带TRS字段的帧。</li><li>• bit5: STA是否支持接收带BSR字段的帧。</li><li>• bit6: STA是否支持下行子带MU-MIMO。</li></ul> | 与MIB文件定义一致。 |

| OID | 节点名称 | 数据类型 | 最大访问权限 | 含义                                                                                                                                                                                   | 实现规格 |
|-----|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |      |      |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• bit7: STA是否支持上行全带 MU-MIMO。</li><li>• bit8: STA是否支持上行子带 MU-MIMO。</li><li>• bit9: STA是否支持空间复用省电模式。</li><li>• bit10: STA是否支持 HE txbf。</li></ul> |      |

| OID                                        | 节点名称             | 数据类型            | 最大访问权限    | 含义                                                                                  | 实现规格        |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.2.<br>1.87 | hwWlanStaApOruld | OCTET<br>STRING | read-only | 分布式AP场景中，STA关联的ORU ID。<br><br>特别地，如果STA关联到2.4GHz射频，此处会显示两个ORU ID，STA实际关联到的ORU是其中之一。 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.2 hwWlanStationApStatTable 详细描述

该表用来描述基于AP的终端统计信息。

该表的索引是hwWlanApAssocStatApMac。

| OID                                       | 节点名称                   | 数据类型       | 最大访问权限         | 含义        | 实现规格        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.1 | hwWlanApAssocStatApMac | MacAddress | not-accessible | AP的MAC地址。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                                | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                         | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.2  | hwWlanTotalOnlineTime               | Unsigned32 | read-only | 所有曾关联到该AP的STA在线总累计时间，单位为秒。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.3  | hwWlanTotalAssociatedStationCount   | Unsigned32 | read-only | 所有曾关联到该AP的STA个数统计。         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.4  | hwWlanCurrentAssociatedStationCount | Unsigned32 | read-only | 当前正在和该AP处于关联状态的STA个数统计。    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.5  | hwWlanAssociationRequestCount       | Unsigned32 | read-only | 该AP上接收到的关联请求统计。            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.6  | hwWlanAssociationRejectCount        | Unsigned32 | read-only | 该AP上拒绝的关联请求统计。             | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.7  | hwWlanAssociationFailedCount        | Unsigned32 | read-only | 该AP上关联失败的统计（不包括拒绝的统计）。     | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.8  | hwWlanReAssociationRequestCount     | Unsigned32 | read-only | 该AP上接收到的重关联请求统计。           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.9  | hwWlanReAssociationRejectCount      | Unsigned32 | read-only | 该AP上拒绝的重关联请求统计。            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.10 | hwWlanReAssociationFailedCount      | Unsigned32 | read-only | 该AP上重关联失败的统计（不包括拒绝的统计）。    | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                        | 节点名称                                | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义                         | 实现规格        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.11 | hwWlanDisAssocOfUserNotifiedCount   | Unsigned32 | read-only | STA主动下线次数的统计。              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.12 | hwWlanDisAssocOfStaRoamCount        | Unsigned32 | read-only | STA漫游到其它AP而解除关联的统计。        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.13 | hwWlanDisAssocOfStaAgeCount         | Unsigned32 | read-only | STA异常下线而解除关联的统计。           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.14 | hwWlanDisAssocOfApUnableHandleCount | Unsigned32 | read-only | AP能力不足而解除关联的统计。            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.15 | hwWlanDisAssocOfOtherReasonsCount   | Unsigned32 | read-only | 其它原因导致而解除关联的统计。            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.16 | hwWlanAssocRequestCntByResource     | Unsigned32 | read-only | 因资源不足导致的拒绝STA关联的统计。        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.17 | hwWlanStaExceptionalOfflineCount    | Unsigned32 | read-only | STA异常下线次数的统计。              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.18 | hwWlanReAssociationSuccessCount     | Unsigned32 | read-only | 重关联成功次数。                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.3.<br>1.19 | hwWlanBSNotSupportAssocFailCount    | Unsigned32 | read-only | 因终端不支持基本速率集要求的速率而关联失败的总次数。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                 | 节点名称                                 | 数据类型       | 最大访问权限    | 含义          | 实现规格        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.20 | hwWlanStaAccessRequestCount          | Unsigned32 | read-only | 接入总次数。      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.21 | hwWlanStaAccessRequestFailedCount    | Unsigned32 | read-only | 接入失败总次数。    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.22 | hwWlanStaAuthenRequestCount          | Unsigned32 | read-only | 认证总次数。      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.23 | hwWlanStaAuthenRequestFailedCount    | Unsigned32 | read-only | 认证失败总次数。    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.24 | hwWlanRefusedStaNumByResource        | Unsigned32 | read-only | 拒绝STA的计数统计。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.25 | hwWlanStaAssocAndReAssocRequestCount | Unsigned32 | read-only | 用户请求接入次数。   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.26 | hwWlanStaAuthenRequestSuccessCount   | Unsigned32 | read-only | 用户成功接入次数。   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.27 | hwWlanStationApStatApId              | Unsigned32 | read-only | AP ID。      | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.3 hwWlanStaOnlineFailTable 详细描述

该表用来描述终端上线失败信息。

该表的索引是hwWlanStaOnlineFailMacAddress和  
hwWlanStaOnlineFailReasonIndex。

| OID                                         | 节点名称                            | 数据类型         | 最大访问权限         | 含义          | 实现规格        |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.1 | hwWlanStaOnlineFailMacAddress   | MacAddress   | not-accessible | 用户MAC地址。    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.2 | hwWlanStaOnlineFailReasonIndex  | Unsigned32   | not-accessible | ReasonId。   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.3 | hwWlanStaOnlineFailApMac        | MacAddress   | read-only      | AP的MAC地址。   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.4 | hwWlanStaOnlineFailApName       | OCTET STRING | read-only      | AP的名称。      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.5 | hwWlanStaOnlineFailRadioId      | Unsigned32   | read-only      | 射频ID。       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.6 | hwWlanStaOnlineFailWlanId       | Unsigned32   | read-only      | WLAN ID。    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.7 | hwWlanStaOnlineFailLastFailTime | OCTET STRING | read-only      | 用户上线失败记录时间。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.8 | hwWlanStaOnlineFailReason       | OCTET STRING | read-only      | 用户失败原因。     | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.9 | hwWlanStaOnlineFailSsid         | OCTET STRING | read-only      | SSID。       | 与MIB文件定义一致。 |



| OID                                          | 节点名称                             | 数据类型                                                                                        | 最大访问权限     | 含义                                | 实现规格        |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.10 | hwWlanStaOnlineFailureReasons    | RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-write | 行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>1.1.11 | hwWlanStaOnlineFailureReasonApId | Unsigned32                                                                                  | read-only  | AP ID。                            | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.4 hwWlanStaOnlineFailureReasonTable 详细描述

该表用来查看终端上线失败原因信息。

该表的索引是hwWlanStaOnlineFailureReasonCode。

| OID                                         | 节点名称                             | 数据类型       | 最大访问权限         | 含义          | 实现规格        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>2.1.1 | hwWlanStaOnlineFailureReasonCode | Unsigned32 | not-accessible | 终端上线失败原因索引。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                         | 节点名称                              | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义          | 实现规格        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>2.1.2 | hwWlanStaOnlineFailureReasonDesc  | OCTET STRING | read-only | 终端上线失败原因描述。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.4.<br>2.1.3 | hwWlanStaOnlineFailureReasonCount | Unsigned32   | read-only | 终端上线失败原因计数。 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.5 hwWlanStaOfflineTable 详细描述

该表用来描述终端离线信息。

该表的索引是hwWlanStaOfflineMacAddress和hwWlanStaOfflineReasonIndex。

| OID                                         | 节点名称                        | 数据类型       | 最大访问权限         | 含义        | 实现规格        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.5.<br>1.1.1 | hwWlanStaOfflineMacAddress  | MacAddress | not-accessible | 用户MAC地址。  | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.5.<br>1.1.2 | hwWlanStaOfflineReasonIndex | Unsigned32 | not-accessible | ReasonId。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.5.<br>1.1.3 | hwWlanStaOfflineApMac       | MacAddress | read-only      | AP的MAC地址。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                   | 节点名称                          | 数据类型                                                                                        | 最大访问权限     | 含义                                 | 实现规格        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.4  | hwWlanStaOfflineApName        | OCTET STRING                                                                                | read-only  | AP的名称。                             | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.5  | hwWlanStaOfflineRadiId        | Unsigned32                                                                                  | read-only  | 射频ID。                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.6  | hwWlanStaOfflineWlanId        | Unsigned32                                                                                  | read-only  | WLAN ID。                           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.7  | hwWlanStaOfflineLastFailTime  | OCTET STRING                                                                                | read-only  | 用户上线失败记录时间。                        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.8  | hwWlanStaOfflineReason        | OCTET STRING                                                                                | read-only  | 用户失败原因。                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.9  | hwWlanStaOfflineSsid          | OCTET STRING                                                                                | read-only  | SSID。                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.10 | hwWlanStaOfflineFailRowStatus | RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-write | 行状态, 主要用createAndGo(4)和destroy(6)。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.11 | hwWlanStaOfflineApId          | Unsigned32                                                                                  | read-only  | AP ID。                             | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.6 hwWlanStaOfflineReasonTable 详细描述

该表用来查看终端离线原因信息。

该表的索引是hwWlanStaOfflineReasonCode。

| OID                                         | 节点名称                        | 数据类型         | 最大访问权限         | 含义        | 实现规格        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.5.<br>2.1.1 | hwWlanStaOfflineReasonCode  | Unsigned32   | not-accessible | 终端离线原因索引。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.5.<br>2.1.2 | hwWlanStaOfflineReasonDesc  | OCTET STRING | read-only      | 终端离线原因描述。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.5.<br>1.1.3 | hwWlanStaOfflineReasonCount | Unsigned32   | read-only      | 终端离线原因计数。 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.7 hwWlanStaRoamTraceTable 详细描述

该表用来描述终端漫游轨迹。

该表的索引是hwWlanStaRoamTraceStaMac和hwWlanStaRoamTraceIndex。

| OID                                          | 节点名称                      | 数据类型         | 最大访问权限         | 含义                                                                                         | 实现规格        |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.1  | hwWlanStaRoamTraceStaMac  | MacAddress   | not-accessible | 终端MAC地址。                                                                                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.2  | hwWlanStaRoamTraceIndex   | Integer32    | not-accessible | 内部ID。                                                                                      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.3  | hwWlanStaRoamTraceTime    | Unsigned32   | read-only      | 漫游时间。                                                                                      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.4  | hwWlanStaRoamTraceAcIp    | IpAddress    | read-only      | 终端接入的AP与AC建链的AC侧IPv4地址。                                                                    | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.6  | hwWlanStaRoamTraceApName  | OCTET STRING | read-only      | 当前终端关联的AP的名称。                                                                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.7  | hwWlanStaRoamTraceRadioid | Integer32    | read-only      | 当前终端关联的射频ID。                                                                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.8  | hwWlanStaRoamTraceBssid   | MacAddress   | read-only      | 当前终端所在的BSSID。                                                                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.9  | hwWlanStaRoamTraceInRate  | Integer32    | read-only      | 漫游入时的速率。                                                                                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.10 | hwWlanStaRoamTraceOutRate | Integer32    | read-only      | 漫游出时的速率。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>高16位：TX速率</li> <li>低16位：RX速率</li> </ul> | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.11 | hwWlanStaRoamTraceInRssi  | Integer32    | read-only      | 漫游入时的接入RSSI。                                                                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.12 | hwWlanStaRoamTraceOutRssi | Integer32    | read-only      | 漫游出时的RSSI。                                                                                 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                                          | 节点名称                         | 数据类型                 | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                      | 实现规格        |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.13 | hwWlanStaRoamTraceRoamType   | INTEGER{1,2,3}       | read-only | 漫游类型： <ul style="list-style-type: none"><li>1: 二层漫游</li><li>2: 三层漫游</li><li>3: 不漫游</li></ul>                                                                                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.15 | hwWlanStaRoamTraceInfo       | INTEGER{0,1,2,3,4,5} | read-only | 当前终端的漫游轨迹。 <ul style="list-style-type: none"><li>0: 普通漫游</li><li>1: 该值无意义</li><li>2: PMK快速漫游</li><li>3: 802.11r快速漫游</li><li>4: 802.11r over-the-ds漫游</li><li>5: 华为私有802.11r漫游</li></ul> | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.6.<br>1.1.16 | hwWlanStaRoamTraceMemberAcIP | IpAddress            | read-only | 终端漫游后的AC用于漫游组建链的IPv4地址。                                                                                                                                                                 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

## 修改约束

该表不支持修改。

## 删除约束

该表不支持删除。

## 读取约束

该表无读取约束。

# 143.5 告警节点详细描述

## 143.5.1 hwWlanStaAuthErrorTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                   | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 含义        | 状态      |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.1 | hwWlanStaAuthErrorTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32</li><li>hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress</li><li>hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING</li><li>hwWlanStaAuthenticationMode: 干扰STA的认证模式, Integer32</li><li>hwWlanStaFailCodeType: STA鉴权、关联失败的错误码类型,</li></ul> | 终端鉴权失败通告。 | current |



| OID | 节点名称 | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                               | 含义 | 状态 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     |      | <div>INTEGER{reasonCode(1),statusCode(2)}</div> <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanStaAuthenticationFailCause: STA 鉴权失败的原因, Integer32</li><li>hwWlanStaAuthenticationFailCauseStr: 用户认证失败原因, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> |    |    |

143.5.2 hwWlanStaAssoFailTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                      | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 含义            | 状态      |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.2 | hwWlanStaAs<br>soFailTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanAp<br/>Mac: AP的<br/>MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanRa<br/>dioID: 射<br/>频ID,<br/>Unsigned3<br/>2</li><li>hwWlanSt<br/>aMac: STA<br/>的MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanAp<br/>Name: AP<br/>的名称,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanSt<br/>aAssocBssi<br/>d: STA关<br/>联的<br/>BSSID,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanSt<br/>aSsid: STA<br/>关联的<br/>SSID,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanSt<br/>aFailCodeT<br/>ype: STA<br/>鉴权、关联<br/>失败的错误<br/>码类型,<br/>INTEGER{r<br/>easonCod<br/>e(1),status<br/>Code(2)}</li><li>hwWlanSt<br/>aAuthentic<br/>ationFailCa</li></ul> | 终端关联失败<br>通告。 | current |

| OID | 节点名称 | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                      | 含义 | 状态 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     |      | <div>use: STA<br/>鉴权失败的原因,<br/>Integer32</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanStaAuthentic<br/>ationFailCa<br/>useStr: 用<br/>户认证失败<br/>原因,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanAp<br/>Id: AP<br/>ID,<br/>Unsigned3<br/>2</li></ul></div> |    |    |

143.5.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                               | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 含义            | 状态      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.3 | hwWlanUserInvalidCertificationTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32</li><li>hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress</li><li>hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> | 非法证书用户侵入网络通告。 | current |

143.5.4 hwWlanStaRepititiveAttackTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                                | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 含义             | 状态      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.4 | hwWlanStaRe<br>pitiveAttack<br>Trap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanAp<br/>Mac: AP的<br/>MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanRa<br/>dioID: 射<br/>频ID,<br/>Unsigned3<br/>2</li><li>hwWlanSt<br/>aMac: STA<br/>的MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanAp<br/>Name: AP<br/>的名称,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanSt<br/>aAssocBssi<br/>d: STA关<br/>联的<br/>BSSID,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanSt<br/>aSsid: STA<br/>关联的<br/>SSID,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanAp<br/>Id: AP<br/>ID,<br/>Unsigned3<br/>2</li></ul> | 客户端重放攻<br>击通告。 | current |

143.5.5 hwWlanStaTamperAttackTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                      | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 含义      | 状态      |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.5 | hwWlanStaTamperAttackTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32</li><li>hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress</li><li>hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> | 篡改攻击通告。 | current |

143.5.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                           | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 含义          | 状态      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.6 | hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32</li><li>hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress</li><li>hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> | 安全等级降低攻击通告。 | current |

143.5.7 hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap 详细描述

| OID                                       | 节点名称                                  | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 含义         | 状态      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.7 | hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32</li><li>hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress</li><li>hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> | 地址重定向攻击通告。 | current |

143.5.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap 详细描述



| OID                                       | 节点名称                               | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 含义                                                                                                                 | 状态      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.8 | hwWlanStaW<br>epIdConflictTr<br>ap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanW<br/>epIdConfli<br/>ctTrapAPM<br/>AC: AP的<br/>MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanW<br/>epIdConfli<br/>ctTrapAPN<br/>ame: AP<br/>名称,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanW<br/>epIdConfli<br/>ctTrapRadi<br/>old: 发生<br/>冲突时配置<br/>的AP射频<br/>ID,<br/>Integer32</li><li>hwWlanW<br/>epIdConfli<br/>ctTrapPreS<br/>SID: 冲突<br/>之前配置的<br/>导致冲突的<br/>SSID,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanW<br/>epIdConfli<br/>ctTrapCurr<br/>SSID: 发生<br/>冲突时当前<br/>配置的<br/>SSID,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanW<br/>epIdConfli<br/>ctTrapCiph<br/>erIdx: 新<br/>配置的冲突<br/>的WEP密钥<br/>ID,<br/>Integer32</li></ul> | SSID密钥冲突<br>通告。<br><b>说明</b><br>如下款型不支<br>持该功能: <ul style="list-style-type: none"><li>AirEngine<br/>系列AP</li></ul> | current |

| OID | 节点名称 | 绑定变量                                                                          | 含义 | 状态 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> |    |    |

143.5.9 hwStationIPConflictTrap 详细描述

| OID                                | 节点名称                    | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                 | 含义              | 状态      |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.12 | hwStationIPConflictTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses</li><li>hwWlanStaMac: 终端的MAC地址, MacAddresses</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanConflictIPAddress: 冲突的IP地址, IPAddress</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li></ul> | 用户的IP地址与网关地址冲突。 | current |

143.5.10 hwStationIPAddressConflictTrap 详细描述

| OID                                        | 节点名称                                   | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 含义                | 状态      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.18.1.1.<br>1.13 | hwStationIPAd<br>dressConflict<br>Trap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanStaMac: 新<br/>上线STA的<br/>MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanAp<br/>Mac: AP的<br/>MAC地<br/>址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanAp<br/>Name: AP<br/>的名称,<br/>OCTET<br/>STRING</li><li>hwWlanAp<br/>Id: AP<br/>ID,<br/>Unsigned3<br/>2</li><li>hwWlanCo<br/>nflictStaM<br/>ac: 存在相<br/>同IP的已有<br/>STA的MAC<br/>地址,<br/>MacAddres<br/>s</li><li>hwWlanCo<br/>nflictIPAdd<br/>ress: 冲突<br/>的IP地址,<br/>IPAddress</li></ul> | STA的IP地址冲<br>突告警。 | current |

143.5.11 hwApSipfpmUserFlowFullTrap 详细描述

| OID                                | 节点名称                       | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                          | 含义                   | 状态      |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.14 | hwApSipfpmUserFlowFullTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanStaMac: 新上线STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li><li>hwMaxUserSipfpmFlowNum: 用户S-IPFPM流最大数量, OCTET STRING</li></ul> | AP上用户S-IPFPM流表满规格告警。 | current |

143.5.12 hwApSipfpmUserFlowFullRestoreTrap 详细描述

| OID                              | 节点名称                              | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                            | 含义                     | 状态      |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.15 | hwApSipfpmUserFlowFullRestoreTrap | <ul style="list-style-type: none"><li>hwWlanStaMac: 新上线STA的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress</li><li>hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING</li><li>hwWlanApId: AP ID, Unsigned32</li><li>hwCurUserSipfpmFlowNum: 用户S-IPFPM流当前使用数量, OCTET STRING</li></ul> | AP上用户S-IPFPM流表满规格告警恢复。 | current |

143.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 143-1 不支持节点列表

| 节点OID                              | 节点名              | 所属Table |
|------------------------------------|------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2.22 | hwCPEAlarmString | 单节点     |

| 节点OID                               | 节点名                                         | 所属Table                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.2   | hwWlanStaAssoFailTrap                       | 告警节点                             |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9   | hwStationOnlineTrap                         | 告警节点                             |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.10  | hwStationOfflineTrap                        | 告警节点                             |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.11  | hwStationSignalStrengthLowThanThresholdTrap | 告警节点                             |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.16  | hwCPEAlarmTrap                              | 告警节点                             |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.26  | hwWlanStaIPv6                               | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.41  | hwWlanStaPeriodReSendBytes                  | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.43  | hwWlanStaNoise                              | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.56  | hwWlanStaAssocStartTime                     | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.57  | hwWlanStaAssocSuccessTime                   | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.58  | hwWlanStaAuthStartTime                      | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.59  | hwWlanStaAuthSuccessTime                    | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.60  | hwWlanStaDhcpStartTime                      | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.61  | hwWlanStaDhcpSuccessTime                    | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.65  | hwWlanStaWpaStartTime                       | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.66  | hwWlanStaWpaSuccessTime                     | hwWlanStationTable               |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.1.1.5 | hwWlanStaRoamTraceAcIPv6                    | hwWlanStaRoamTraceTable          |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.1 | hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcIndex           | hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.2 | hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcIP              | hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable |

| 节点OID                               | 节点名                                     | 所属Table                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.3 | hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcIPv6        | hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.4 | hwWlanStaAcL3RoamStatisticRoamInCnt     | hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.5 | hwWlanStaAcL3RoamStatisticRoamOutCnt    | hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.6 | hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcDescription | hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.3.1.28  | hwWlanStaGetIPFailedCount               | hwWlanStationApStatTable         |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.3.1.29  | hwWlanStaGetIPSuccessCount              | hwWlanStationApStatTable         |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.10.1.1  | hwWlanCPEMac                            | hwWlanCPETable                   |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.10.1.2  | hwWlanCPEID                             | hwWlanCPETable                   |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.1  | hwWlanCPECommandStatusCpeID             | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.2  | hwWlanCPECommandStatusCmdID             | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.3  | hwWlanCPECommandStatusTime              | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.4  | hwWlanCPECommandStatusCommand           | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.5  | hwWlanCPECommandStatusStatus            | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.1  | hwWlanCPECmdCountCPEID                  | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.2  | hwWlanCPESucceedCmdCount                | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.3  | hwWlanCPEFailCmdCount                   | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.4  | hwWlanCPEWaitRespCmdCount               | hwWlanCPECommandStatusTable      |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.5  | hwWlanCPEDiscardCmdCount                | hwWlanCPECommandStatusTable      |