

26 HUAWEI-CLOCK-MIB

[26.1 功能简介](#)

[26.2 表间关系](#)

[26.3 单节点详细描述](#)

[26.4 MIB Table详细描述](#)

[26.5 告警节点详细描述](#)

26.1 功能简介

HUAWEI-CLOCK-MIB是华为私有MIB，主要用来实现对时钟管理进行配置和查询的功能。该MIB能够提供时钟源属性方面的配置和查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwClockMIB(186)

 说明

仅S6730-H-K、S6730S-H和S6730-H支持此MIB。

26.2 表间关系

无

26.3 单节点详细描述

26.3.1 hwClockAlarmThresholdFrequencyOffset 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.1.14	hwClockAlarmThresholdFrequencyOffset	Integer32 (SIZE (10..92))	read-write	频偏告警门限，单位：100ppb。默认值是 92。	实现与MIB文件定义一致。

26.3.2 hwClockSourceEthClkEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.1.1	hwClockSourceEthClkEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	全局使能以太时钟功能。	实现与MIB文件定义一致。

26.3.3 hwClockSourceSsmUnknown 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.1.2	hwClockSourceSsmUnknown	INTEGER	read-write	时钟质量等级 QL_UNKNOWN所映射成的其他时钟质量等级。取值为： • prc(2) • ssua(4) • ssub(8) • sec(11) • dnu(15) 缺省值为：dnu(15)	实现的数据类型为 Enumeration。

26.3.4 hwClockSourceSsmControl 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.186.1.1.5	hwClockSourceSsmControl	INTEGER	read-write	配置的选源模式，取值为： - on(1) - off(2) - extend(3)	实现的数据类型为 Enumeration。

26.3.5 hwClockSourceHoldMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.186.1.1.6	hwClockSourceHoldMode	INTEGER	read-write	时钟源的保持模式。取值如下： - hold24Hours(1) - holdForever(2)	实现与 MIB 文件定义一致。

26.3.6 hwClockSourceFreqCheckEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.186.1.1.7	hwClockSourceFreqCheckEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	频偏检测是否使能。	实现的数据类型为 Enumeration。

26.3.7 hwClockSourceRetrieveMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.186.1.1.10	hwClockSourceRetrieveMode	INTEGER	read-write	时钟源恢复模式，取值为： - retrieve(1) - noRetrieve(2)	实现的数据类型为 Enumeration。

26.4 MIB Table 详细描述

26.4.1 hwClockAttributeTable 详细描述

该表用于配置系统的时钟属性。

该表索引为hwClockAttributeChassisIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.2	hwClockAttributeSysClockRunMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	系统时钟的运行模式，取值为： { normal(0), freerun(1), hold(2) } 缺省为normal(0)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.3	hwClockAttributeSsmControl	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	SSM是否参与选源，缺省不参与选源。取值为： { on(0), off(1), } 缺省为on(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.4	hwClockAttributeFrequencyEnable	INTEGER {enabled(1),disabled(2)}	read-only	时钟的频偏检测使能或者去使能。 缺省为去使能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.5	hwClockAttributeRetrieveMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	时钟源的恢复模式。 { retrieve(0), noretrieve(1) } 缺省为retrieve(0)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.6	hwClockAttributeWtrTime	Integer32 min: 0 max: 12	read-only	时钟源时钟的等待恢复时间，缺省值是5，单位是分钟。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.7	hwClockAttributeHoldOffTime	Integer32 min: 300 max: 1800	read-only	时钟源的保持时间，单位是ms，缺省值是1000。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.9.1.12	hwClockAttributeSysClockLockMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	系统时钟的锁模式。取值为： { freeRun(0), fastLock(1), lock(2), hold(3), freeRunJudge(16), holdJudge(19) } 缺省为freeRun(0)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改，无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无读取约束。

26.4.2 hwClockSrcCfgTable 详细描述

该表用于配置时钟源的参数。

该表索引是hwClockSrcCfgChassisIndex、hwClockSrcCfgSourceTypeIndex和hwClockSrcCfgSourceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.4	hwClockSrcCfgSourceDescr	OCTET STRING	read-only	时钟源描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.5	hwClockSrcCfgClkEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	使能时钟同步功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.6	hwClockSrcCfgSystemPriority	Integer32 min: 0 max: 255	read-create	系统时钟的时钟源优先级，缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.9	hwClockSrcCfgSourceSsm	INTEGER{ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-create	时钟源的SSM等级，取值为： • unk(0) • prc(2) • ssua(4) • ssub(8) • sec(11) • dnu(15) • unknown(16) 缺省为unknown(16)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.10	hwClockSrcCfgSsmSetMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	时钟源的SSM等级的设置类型，取值为： • manual(1) • auto(2) 缺省为auto(2)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.11	hwClockSrcCfgSourceState	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	时钟源的状态，取值为： • initial(0) • normal(1) • abnormal(2) • waitwtr(3) • holdoff(4) 缺省为initial(0)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.20	hwClockSrcCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.11.1.21	hwClockSrcCfgFreqDeviation	OctetString	read-only	设备使能以太同步与频偏检测的时钟源的频偏值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

26.4.3 hwClockSrcSelTable 详细描述

该表用于配置时钟源。

该表索引是hwClockSrcSelChassisIndex, hwClockSrcSelType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.10.1.3	hwClockSrcSelMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	时钟源倒换模式： { auto(0), manual(1), force(2) } 缺省为auto(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.10.1.4	hwClockSrcSelSrcName	OctetString	read-write	时钟源名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.186.1.10.1.5	hwClockSrcTraceSrcName	OctetString	Read-only	时钟跟踪源名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无读取约束。

26.5 告警节点详细描述

26.5.1 hwClockSourceFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 11	hwClockSourceFailed	hwClockChassisId hwClockCurSourceName hwClockCfgSourceState	时钟源不可用	实现与MIB文件定义一致。

26.5.2 hwClockSourceValid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 12	hwClockSourceValid	hwClockChassisId hwClockCurSourceName hwClockCfgSourceState	时钟源可用	实现与MIB文件定义一致。

26.5.3 hwClockSourceFreqCheckResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 13	hwClockSourceFreqCheckResume	hwClockChassisId hwClockSrcCfgSourceDescr hwClockSrcCfgFreqCheckResult	频偏检测异常告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.4 hwClockSourceOutputBelowThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 14	hwClockSourceOutputBelowThresholdResume	hwClockChassisId hwClockPllId hwClockAttributeOutputThreshold hwClockAttributeOutputValue hwClockCurrentSourceName	外时钟输出的SSM质量等级低于下限值告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.5 hwClockSourceSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 1	hwClockSourceSwitch	hwClockPllId, hwClockChassisId, hwClockLastSourceName, hwClockCurrentSourceName, hwClockSrcSelectionMode	时钟源倒换通知	实现与MIB文件定义一致。

26.5.6 hwClockSourceInputBelowThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 24	hwClockSourceInputBelowThreshold	hwClockChassisId hwClockPllId hwClockAttributeInputThreshold hwClockSrcCfgSourceSsm	时钟的输入SSM级别低于门限值。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.7 hwClockSourceInputBelowThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 25	hwClockSourceInputBelowThresholdResume	hwClockChassisId hwClockPllId hwClockAttributeInputThreshold hwClockSrcCfgSourceSsm	时钟的输入SSM级别高于或等于门限值。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.8 hwClockSourceSysClkLockModeChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 2	hwClockSourceSysClkLockModeChange	hwClockChassisId, hwClockSourceOldLockMode, hwClockAttributeSysClkLockMode	系统时钟的工作模式改变通知	实现与MIB文件定义一致。

26.5.9 hwClockSourceStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 3	hwClockSourceStateChange	hwClockChassisId, hwClockCurSourceName, hwClockOldSourceState, hwClockSrcCfgSourceState	系统时钟的工作状态改变通知	实现与MIB文件定义一致。

26.5.10 hwClockSourceFreqCheck 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 5	hwClockSourceFreqCheck	hwClockChassisId, hwClockSrcCfgSourceDescr, hwClockSrcCfgFreqCheckResult	时钟源的频偏检测结果异常通知。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.11 hwClockSourceOutputBelowThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 6	hwClockSourceOutputBelowThreshold	hwClockChassisId, hwClockPllid, hwClockCurSourceName, hwClockAttributeOutThreshold, hwClockAttributeOutValue	时钟的输出SSM级别低于门限值。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.12 hwClockNotInLockedMode 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8. 7	hwClockNotInLockedMode	hwClockChassisId hwClockAttributeSysClkLockMode	系统时钟进入非锁定模式	实现与MIB文件定义一致。

26.5.13 hwClockInLockedMode 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8.8	hwClockInLockedMode	hwClockChassisId hwClockAttributeSysClkLockMode	系统时钟进入锁定模式	实现与MIB文件定义一致。

26.5.14 hwClockSsmPktLos 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8.26	hwClockSsmPktLos	hwClockCurSourceName	SSM报文丢失告警。	实现与MIB文件定义一致。

26.5.15 hwClockSsmPktLosResume 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.186.1.8.27	hwClockSsmPktLosResume	hwClockCurSourceName	SSM报文丢失告警恢复	实现与MIB文件定义一致。