

79 HUAWEI-MFLP-MIB

[79.1 功能简介](#)

[79.2 表间关系](#)

[79.3 单节点详细描述](#)

[79.4 MIB Table详细描述](#)

[79.5 告警节点详细描述](#)

[79.6 不支持节点](#)

79.1 功能简介

MAC地址振荡检测技术是一项通过监视MAC地址的振荡来检测二层以太网环路的技术， HUAWEI-MFLP-MIB，主要描述了在VLAN视图下对MFLP特性的配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25). hwMflpMIB (160)

79.2 表间关系

无

79.3 单节点详细描述

无

79.3.1 hwMflpBdId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.2.2	hwMflpBdl	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	发生MAC地址漂移的BD域信息。	实现与MIB文件定义一致。

79.3.2 hwMflpIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.2.3	hwMflpIfName	OctetString	accessible-for-notify	发生MAC地址漂移的端口信息。	实现与MIB文件定义一致。

79.3.3 hwMflpAlarmReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.2.4	hwMflpAlarmReason	OctetString	accessible-for-notify	上报MAC地址漂移告警的原因信息。	实现与MIB文件定义一致。

79.4 MIB Table 详细描述

79.4.1 hwMflpVlanCfgTable 详细描述

该表是在VLAN视图下配置的MFLP特性，用来检测此VLAN内是否存在以太环路，可以配置此VLAN上的检测动作。检测动作为告警，则检测到MAC震荡时只发告警；检测动作为阻塞，则阻塞端口的阻塞时间和惩罚次数。

该表的索引是hwMflpVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.1	hwMflpVlanId	INTEGER	not-accessible	该节点标识配置MAC Flapping的VLAN索引，取值范围是1～4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.2	hwMflpVlanCfgLoopTimes	INTEGER	read-create	MAC漂移次数，取值范围是3～1000。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.3	hwMflpVlanCfgDetectCycle	INTEGER	read-create	检测MAC漂移的时间间隔，取值范围是3～30。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.4	hwMflpVlanCfgCycles	INTEGER	read-create	间隔次数，取值范围是1～15。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.5	hwMflpVlanCfgAction	INTEGER	read-create	该节点标识检测动作： 1：阻塞 2：只发告警	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.6	hwMflpVlanCfgBlockTime	INTEGER	read-create	接口被阻塞的时间。阻塞动作为只发告警时，值为0。 取值范围：10～65535	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 60.1.1.1.7	hwMflpVlanCfgRetryTimes	INTEGER	read-create	设置永久阻断时的重试次数。只有在检测动作为阻塞时才可以设置。阻塞动作为只发告警时，值为0。 取值范围：1～5	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.8	hwMflpVlanCfglfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	被阻塞的接口，定义被trap使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.9	hwMflpVlanCfgAlarmReason	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	被阻塞的原因，定义被trap使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.10	hwMflpVlanCfgRowstatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.11	hwMflpVlanDetectMAC	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	漂移MAC表项的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.12	hwMflpVlanCfgMacAddr	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	阻塞的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.13	hwMflpVlanCfgPrelfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	漂移前的端口名。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

hwMflpVlanCfgAction配置为block(1)时，hwMflpVlanCfgBlockTime的取值范围为(10…65535)，hwMflpVlanCfgRetryTimes的取值范围是（1…5）。

hwMflpVlanCfgAction配置为alarmOnly(2)时，hwMflpVlanCfgBlockTime和hwMflpVlanCfgRetryTimes必须设置为0。

修改约束

该表支持修改。

hwMflpVlanCfgAction配置为alarmOnly(2)时，hwMflpVlanCfgBlockTime和hwMflpVlanCfgRetryTimes必须设置为0。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

79.5 告警节点详细描述

79.5.1 hwMflpVlanAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.160.3.7	hwMflpVlanAlarm	hwMflpVlanCfgAlarmReason	Vlan内存在环路只发送告警	current

79.5.2 hwMflpVsiAlarm 详细描述

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持该节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011 .5.25.160.3.8	hwMflpVsiAlarm	hwMflpVsiCfgAlarmReason	VSI存在环路发送告警	current

79.5.3 hwMflpQuitVlanAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011 .5.25.160.3.11	hwMflpQuitVlanAlarm	1: hwMflpVlanCfgIfName 2: hwMflpVlanCfgAlarmReason	MAC漂移导致端口从VLAN内退出	current

79.5.4 hwMflpQuitVlanResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.12	hwMflpQuitVlanResume	1: hwMflpVlanCfgIfName 2: hwMflpVlanCfgAlarmReason	从VLAN内退出的端口恢复	current

79.5.5 hwMflpBdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.17	hwMflpBdAlarm	- hwMflpBdId - hwMflpIfName - hwMflpIfName - hwMflpAlarmReason	BD域内MAC地址漂移触发告警信息。	实现与MIB文件定义一致。

79.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 79-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.2	hwMflpVsiCfgTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.2.1.1	hwMflpVsiName	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.2.1.2	hwMflpVsiCfgLoopTimes	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.2.1.3	hwMflpVsiCfgDetectCycle	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.2.1.4	hwMflpVsiCfgCycles	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.2.1.5	hwMflpVsiCfgAction	hwMflpVsiCfgTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.6	hwMflpVsiCfgBlockTime	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.7	hwMflpVsiCfgRetryTimes	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.8	hwMflpVsiCfgBlockPolicy	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.9	hwMflpVsiCfgAcName	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.11	hwMflpVsiCfgIpAddr	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.12	hwMflpVsiCfgPwld	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.1.2.1.13	hwMflpVsiCfgRowstatus	hwMflpVsiCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.3.1	hwMflpIfBlock	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.3.2	hwMflpIfResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.3.9	hwMflpMacAddrAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 0.3.10	hwMflpMacAddrResume	告警节点