

# 102 HUAWEI-PORT-MIB

---

[102.1 功能简介](#)

[102.2 表间关系](#)

[102.3 单节点详细描述](#)

[102.4 MIB Table详细描述](#)

[102.5 告警节点详细描述](#)

## 102.1 功能简介

HUAWEI-PORT-MIB，主要用来实现端口属性配置。该MIB能够提供Ethernet接口的连接速率、双工模式、自动协商模式等属性的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwPortMib(157)

## 102.2 表间关系

无

## 102.3 单节点详细描述

### 102.3.1 hwUUHashRiskReason 详细描述

| OID                              | 节点名称               | 数据类型                  | 最大访问权限                | 含义                                         | 实现规格          |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.28.1 | hwUUHashRiskReason | OctetString {(0,256)} | accessible-for-notify | 设备上某些 Eth-Trunk 接口转发未知单播报文存在丢包或者多包风险的具体原因。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 102.4 MIB Table 详细描述

### 102.4.1 hwEthernetTable 详细描述

该表包含了各种以太接口的相关物理属性的读取与配置。

该表的索引是hwEthernetIfIndex。

| OID                                | 节点名称               | 数据类型                                                                                                                                                                    | 最大访问权限         | 含义              | 实现规格          |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1  | hwEthernetIfIndex  | INTEGER                                                                                                                                                                 | not-accessible | 设备上当前在位接口的接口索引。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.13 | hwEthernetSpeedSet | INTEGER {<br>other(1),<br>speed10(2),<br>speed100(3),<br>speed1000(4),<br>speed10000(5),<br>speed40000(6),<br>speed20000(7),<br>speed100000(10),<br>speed25000(13)<br>} | read-write     | 以太网接口的连接速率设置。   | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                  | 节点名称             | 数据类型                     | 最大访问权限     | 含义                                            | 实现规格          |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.14 | hwEthernetDuplex | INTEGER{full(1),half(2)} | read-write | 以太网接口的双工模式。以太网电接口存在半双工和全双工两种模式，以太网光接口只有全双工模式。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                  | 节点名称                  | 数据类型                            | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实现规格          |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.15 | hwEthernetNegotiation | INTEGER{enabled(1),disabled(2)} | read-write | <p>以太网电接口的自动协商模式配置。默认值为 enable。</p> <p>hwEthernetSpeedSet、hwEthernetDuplex和hwEthernetNegotiation三个节点互相关联：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当 hwEthernetNegotiation 设置为 enable，则 hwEthernetSpeedSet 与 hwEthernetDuplex 值都为自动协商得到的结果。</li><li>• hwEthernetNegotiation 设置为 disable 时，hwEthernetSpeedSet 和 hwEthernetDuplex 才可以设置。</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                    | 节点名称                          | 数据类型                                                                | 最大访问权限     | 含义              | 实现规格                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.15.7.1.1.1.1.37 | hwEthernetJumboframeMaxLength | INTEGER32(1536..12288)                                              | read-write | 以太网接口允许通过的最大帧长。 | 各款型取值会有不同，具体请参见 <b>jumboframe enable</b> 命令行。 |
| 1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.15.7.1.1.1.1.38 | hwEthernetComboType           | INTEGER<br>1: auto(1)<br>2: copper(2)<br>3: fiber(3)<br>4: other(4) | read-write | 端口 Combo 模式。    | 实现与 MIB 文件定义一致。                               |
| 1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.15.7.1.1.1.1.39 | hwEthernetPortMode            | INTEGER<br>1: copper(1)<br>2: fiber(2)<br>3: other(3)               | read-only  | 端口模式。           | 实现与 MIB 文件定义一致。                               |

创建约束

本表不支持创建。

修改约束

本表支持修改。

删除约束

本表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

102.4.2 hwPhysicalPortTable 详细描述

该表包含了各种物理接口的相关属性的读取与配置。

该表的索引是hwPhysicalPortIfIndex。

| OID                                  | 节点名称                               | 数据类型                              | 最大访问权限                | 含义                 | 实现规格                |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.1  | hwPhysicalPortIfIndex              | INTEGER                           | accessible-for-notify | 设备上当前在位的物理接口的接口索引。 | 实现与MIB文件定义一致。       |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.4  | hwPhysicalPortName                 | OCTET STRING                      | read-only             | 接口名称。              | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.20 | hwInputRateChangeThresholdPercent  | Integer32                         | read-write            | 入方向带宽突变阈值。         | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读写。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.21 | hwOutputRateChangeThresholdPercent | Integer32                         | read-write            | 出方向带宽突变阈值。         | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读写。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.22 | hwCurrentStatisticalPeriodRate     | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only             | 当前周期内带宽统计值。        | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.23 | hwLastStatisticalPeriodRate        | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only             | 上个周期内带宽统计值。        | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.41 | hwInputDiscardEnable               | INTEGER{enabled(1),disabled(2)}   | read-write            | 入方向拥塞丢包告警使能。       | 实现与MIB文件定义一致。       |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.42 | hwInputDiscardThreshold            | Unsigned32 (100..4294967295)      | read-write            | 入方向拥塞丢包告警阈值。       | 实现与MIB文件定义一致。       |

| OID                                  | 节点名称                      | 数据类型                              | 最大访问权限     | 含义             | 实现规格          |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.43 | hwInputDiscardInterval    | Integer32                         | read-write | 入方向拥塞丢包告警时间间隔。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.44 | hwInputDiscardStatistics  | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only  | 入方向拥塞丢包统计值。    | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.45 | hwOutputDiscardEnable     | INTEGER{enabled(1),disabled(2)}   | read-write | 出方向拥塞丢包告警使能。   | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.46 | hwOutputDiscardThreshold  | Unsigned32 (100..4294967295)      | read-write | 出方向拥塞丢包告警阈值。   | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.47 | hwOutputDiscardInterval   | Integer32                         | read-write | 出方向拥塞丢包告警时间间隔。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.48 | hwOutputDiscardStatistics | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only  | 出方向拥塞丢包统计值。    | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

本表不支持创建。

修改约束

本表不支持修改。

删除约束

本表不支持删除。

读取约束

无

102.4.3 hwPortAlarmThresholdTable 详细描述

该表用于查询接口入方向广播流量突变的告警信息。

该表的索引是hwPhysicalPortThrIflIndex。

| OID                                   | 节点名称                               | 数据类型                              | 最大访问权限                | 含义               | 实现规格                |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.1  | hwPhysicalPortThrIflIndex          | Integer32                         | accessible-for-notify | 接口索引。            | 实现与MIB文件定义一致。       |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.2  | hwPhysicalPortThrName              | OCTET STRING                      | read-only             | 接口名称。            | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.60 | hwInputBroadcastChangeThreshold    | INTEGER (0..4294967295)           | read-only             | 接口入方向广播报文速率变化阈值。 | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.61 | hwCurrentStatisticalInputBroadcast | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only             | 当前周期接口入方向广播报文速率。 | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.62 | hwBasicStatisticalInputBroadcast   | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only             | 接口入方向基准广播报文速率。   | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.63 | hwPhysicalPortInputStatistics      | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only             | 接口入方向报文数。        | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |



| OID                                   | 节点名称                                | 数据类型                    | 最大访问权限     | 含义                                                  | 实现规格                |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.14.1.1.64 | hwPhysicalPortCrcErrorRatioInterval | INTEGER (0..4294967295) | read-write | 统计CRC报文数占接口入方向总报文数百分比的时间间隔。整数形式，取值范围是10～65535，单位是秒。 | 仅支持作为告警绑定的变量，不支持读取。 |

创建约束

本表不支持创建。

修改约束

本表不支持修改。

删除约束

本表不支持删除。

读取约束

无

102.4.4 hwPortProtectGroupCfgTable 详细描述

该表包含了端口保护组相关属性的读取与配置。

该表的索引是hwPortProtectGroupId。

| OID                                  | 节点名称                       | 数据类型                                     | 最大访问权限         | 含义           | 实现规格          |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.16.1.1.1 | hwPortProtectGroupId       | Integer32                                | not-accessible | 设备上端口保护组索引。  | 0～127。        |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.16.1.1.2 | hwPortProtectMasterIfIndex | Integer32                                | read-create    | 加入端口组的主端口索引。 | 1个。           |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.16.1.1.3 | hwPortProtectMasterStatus  | INTEGER { work(1), protect(2), down(3) } | read-only      | 主接口的状态。      | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                   | 节点名称                     | 数据类型                                                                                                | 最大访问权限      | 含义            | 实现规格          |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.16.1.1.4 | hwPortProtectSlaveIndex  | Integer32                                                                                           | read-create | 加入端口组的备用端口索引。 | 1个。           |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.16.1.1.5 | hwPortProtectSlaveStatus | INTEGER { work(1), roprotect(2), down(3) }                                                          | read-only   | 备用接口的状态。      | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.16.1.1.6 | hwPortProtectRowStatus   | RowStatus { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) } | read-create | 端口保护组行状态。     | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 创建约束

- 创建该表的表项时必须指定索引hwPortProtectGroupId。
- 对表项使用set操作时，需完全符合SNMPv2创建标准。
- 创建表项时，需先创建端口保护组，再加入相应的端口成员。

### 修改约束

用户如果要修改端口保护组中加入的端口，需先删除端口保护组中原来的端口成员，再加入其他的端口。

### 删除约束

- 需先将端口成员删除后，才能删除表项。
- 如果端口保护组中没有端口成员，则可以直接删除该表项。

### 读取约束

如果端口保护组中没有加入端口成员，则读取的端口索引数据为-1。

## 102.4.5 hwPortDescriptionTable 详细描述

该表包含了端口描述相关属性的读取与配置。

该表的索引是hwPortDescriptionIfIndex。

| OID                                  | 节点名称                               | 数据类型                                                            | 最大访问权限         | 含义           | 实现规格          |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.19.1.1.1 | hwPortDescriptionIfIndex           | Integer32                                                       | not-accessible | 接口索引。        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.19.1.1.2 | hwPortDescriptionIfPortDescription | INTEGER { router(1), switch(2), phone(3), desktop(4), null(5) } | read-write     | 接口连接对象的类型描述。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 创建约束

- 创建该表的表项时必须指定索引hwPortDescriptionIfIndex。
- 对表项使用set操作时，需完全符合SNMPv2创建标准。

### 修改约束

无

### 删除约束

- 该表不可以删除。

### 读取约束

如果端口没有配置则读取的值为NULL。

## 102.4.6 hwIPlfStatTable 详细描述

该表用于查询指定接口IP报文的统计信息。

该表的索引是hwIPlfStatsIfIndex和hwIPlfStatsIPVersion。

| OID                                  | 节点名称                 | 数据类型    | 最大访问权限         | 含义                                                                            | 实现规格          |
|--------------------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.1 | hwIPlfStatsIPVersion | INTEGER | not-accessible | 协议类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>1: IPv4</li><li>2: IPv6</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                  | 节点名称               | 数据类型                              | 最大访问权限         | 含义             | 实现规格          |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.2 | hwIplfStatsIndex   | Integer32                         | not-accessible | 接口索引。          | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.3 | hwIplfInOctetRate  | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only      | 接口的入方向的IP字节速率。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.4 | hwIplfInPktRate    | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only      | 接口的入方向的IP报文速率。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.5 | hwIplfOutOctetRate | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only      | 接口的出方向的IP字节速率。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.6 | hwIplfOutPktRate   | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only      | 接口的出方向的IP报文速率。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.7 | hwIplfInOctets     | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only      | 接口的入方向的IP字节个数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.8 | hwIplfInPkts       | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only      | 接口的入方向的IP报文个数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                                   | 节点名称            | 数据类型                              | 最大访问权限    | 含义             | 实现规格          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.9  | hwIplfOutOctets | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only | 接口的出方向的IP字节个数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.18.2.1.10 | hwIplfOutPkts   | INTEGER (0..18446744073709551615) | read-only | 接口的出方向的IP报文个数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

本表不支持创建。

修改约束

本表不支持修改。

删除约束

本表不支持删除。

读取约束

无

102.5 告警节点详细描述

102.5.1 hwBoardNotSupportAssignTrunk 详细描述

| OID                             | 节点名称                         | 绑定变量            | 含义                       | 实现规格        |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.247 | hwBoardNotSupportAssignTrunk | entPhysicalName | 设备上有不支持Eth-Trunk规格扩展的单板。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.2 hwInputDiscardNotice 详细描述

| OID                             | 节点名称                 | 绑定变量                                                                                                                                                               | 含义                        | 实现规格          |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.300 | hwInputDiscardNotice | <ul style="list-style-type: none"><li>hwInputDiscardStatistics</li><li>hwInputDiscardThreshold</li><li>hwInputDiscardInterval</li><li>hwPhysicalPortName</li></ul> | 接口入方向网络拥塞产生的丢包数超过阈值，产生告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.3 hwOutputDiscardNotice 详细描述

| OID                             | 节点名称                  | 绑定变量                                                                                                                                                                  | 含义                        | 实现规格          |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.301 | hwOutputDiscardNotice | <ul style="list-style-type: none"><li>hwOutputDiscardStatistics</li><li>hwOutputDiscardThreshold</li><li>hwOutputDiscardInterval</li><li>hwPhysicalPortName</li></ul> | 接口出方向网络拥塞产生的丢包数超过阈值，产生告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 102.5.4 hwInputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述

| OID                             | 节点名称                                 | 绑定变量                                                                                                                                                                                    | 含义                     | 实现规格          |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.219 | hwInputRateChangeOverThresholdNotice | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortName</li><li>hwInputRateChangeThresholdPercent</li><li>hwCurrentStatisticalPeriodRate</li><li>hwLastStatisticalPeriodRate</li></ul> | 接口入方向流量突变，超过端口阈值，产生告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 102.5.5 hwOutputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述

| OID                             | 节点名称                                  | 绑定变量                                                                                                                                                                                     | 含义                     | 实现规格          |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.220 | hwOutputRateChangeOverThresholdNotice | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortName</li><li>hwOutputRateChangeThresholdPercent</li><li>hwCurrentStatisticalPeriodRate</li><li>hwLastStatisticalPeriodRate</li></ul> | 接口出方向流量突变，超过端口阈值，产生告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.6 hwNotSameBoardInTrunk 详细描述

| OID                             | 节点名称                  | 绑定变量                                        | 含义                              | 实现规格        |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.211 | hwNotSameBoardInTrunk | hwPhysicalPortIfIndex<br>hwPhysicalPortName | 配置恢复阶段，不同类型单板的接口加入同一 Eth-Trunk。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.7 hwPortSfpNotSupportSingleFiber 详细描述

| OID                             | 节点名称                           | 绑定变量                                                                                             | 含义                    | 实现规格          |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.319 | hwPortSfpNotSupportSingleFiber | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortIfIndex</li><li>hwPhysicalPortName</li></ul> | 接口插入的光模块不支持单纤功能，产生告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.8 hwPhysicalPortCrcRatioExceed 详细描述

| OID                                | 节点名称                         | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                               | 含义                             | 实现规格          |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.157.21 | hwPhysicalPortCrcRatioExceed | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortThrIfIndex</li><li>hwPhysicalPortThrName</li><li>hwPhysicalPortCrcPerAlarmThresholdString</li><li>hwPhysicalPortCrcErrorRatioInterval</li><li>hwPhysicalPortCrcErrorStatistics</li><li>hwPhysicalPortInputStatistics</li></ul> | 接口接收的CRC报文数占入方向总报文数的百分比超过告警阈值。 | 实现与MIB文件定义一致。 |



### 102.5.9 hwPhysicalPortCrcRatioResume 详细描述

| OID                                | 节点名称                         | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                                                                               | 含义                             | 实现规格          |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.157.22 | hwPhysicalPortCrcRatioResume | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortThrIfIndex</li><li>hwPhysicalPortThrName</li><li>hwPhysicalPortCrcPerAlarmThresholdString</li><li>hwPhysicalPortCrcErrorRatioInterval</li><li>hwPhysicalPortCrcErrorStatistics</li><li>hwPhysicalPortInputStatistics</li></ul> | 接口接收的CRC报文数占入方向总报文数的百分比低于告警阈值。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.10 hwPhysicalPortInBroadcastRapidChange 详细描述

| OID                                | 节点名称                                 | 绑定变量                                                                                                                                                                                                                              | 含义           | 实现规格          |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.157.20 | hwPhysicalPortInBroadcastRapidChange | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortThrIfIndex</li><li>hwPhysicalPortThrName</li><li>hwInputBroadcastChangeThreshold</li><li>hwCurrentStatisticalInputBroadcast</li><li>hwBaseStatisticalInputBroadcast</li></ul> | 接口入方向广播流量突变。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 102.5.11 hwSubIfNumExceededSpecAlarm 详细描述

| OID                             | 节点名称                        | 绑定变量           | 含义            | 实现规格          |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.239 | hwSubIfNumExceededSpecAlarm | hwSubIfSpecNum | 设备上子接口数目超过规格。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

#### 说明

仅E系列、X系列、F系列和S系列中的SC单板支持配置以太网子接口。单板详情请参见《硬件描述》中的单板分类。

### 102.5.12 hwSubIfNumExceededSpecAlarmResume 详细描述

| OID                             | 节点名称                              | 绑定变量           | 含义                   | 实现规格          |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.240 | hwSubIfNumExceededSpecAlarmResume | hwSubIfSpecNum | 设备上子接口数目小于等于规格，恢复正常。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

#### 说明

仅E系列、X系列、F系列和S系列中的SC单板支持配置以太网子接口。单板详情请参见《硬件描述》中的单板分类。

### 102.5.13 hwTunnelIfNumExceededSpecAlarm 详细描述

#### 说明

仅S7703（主控板为MCUA）支持此告警。

| OID                             | 节点名称                           | 绑定变量                                                                                           | 含义                  | 实现规格          |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.305 | hwTunnelIfNumExceededSpecAlarm | <ul style="list-style-type: none"><li>hwTunnelIfSpecNum</li><li>hwTunnelIfCurrentNum</li></ul> | Tunnel接口数超出限制，产生告警。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 102.5.14 hwVxlanTrunkHashNotSupport 详细描述

| OID                             | 节点名称                       | 绑定变量                                                                                                   | 含义                                                      | 实现规格          |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.280 | hwVxlanTrunkHashNotSupport | <ul style="list-style-type: none"><li>hwPhysicalPortThrlfIndex</li><li>hwPhysicalPortThrName</li></ul> | 当Eth-Trunk接口作为VXLAN业务的出接口时，该接口配置的普通IP负载分担方式对VXLAN报文不生效。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 说明

仅主控为MCUD、SRUHX1、SRUHX1K、SRUE、SRUED、SRUE1、SRUH、SRUHD、SRUH1、SRUHA1或SRUK的设备支持该节点。

## 102.5.15 hwTrunkUUHashRisk 详细描述

| OID                             | 节点名称              | 绑定变量               | 含义                                   | 实现规格          |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.293 | hwTrunkUUHashRisk | hwUUHashRiskReason | 设备上某些Eth-Trunk接口转发未知单播报文存在丢包或者多包的风险。 | 实现与MIB文件定义一致。 |