

112 HUAWEI-SECURITY-MIB

- [112.1 功能简介](#)
- [112.2 表间关系](#)
- [112.3 单节点详细描述](#)
- [112.4 MIB Table详细描述](#)
- [112.5 告警节点详细描述](#)
- [112.6 不支持节点](#)

112.1 功能简介

HUAWEI-SECURITY-MIB，主要用来实现获取安全监控的一些数据，包括攻击报文信息，配置的ARP、ARP Miss和ICMP限速阈值，DAI和IPSG检测到的攻击报文丢弃数，配置的攻击报文告警丢弃阈值，CPU门限阈值和CPU占用率等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSecurityMIB(165)

112.2 表间关系

无

112.3 单节点详细描述

无

112.3.1 hwOlcSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.1	hwOlcSlotStr	OCTET	accessible-for-notify	启动OLC功能的单板所在槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

112.3.2 hwOlcThreshold1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.2	hwOlcThreshold1	Integer 32	accessible-for-notify	CPU一级门限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

112.3.3 hwOlcCurrentCpuUsage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.3	hwOlcCurrentCpuUsage	Integer 32	accessible-for-notify	当前CPU占用率。	实现与MIB文件定义一致。

112.3.4 hwOlcCpuSampleCycle 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.4	hwOlcCpuSampleCycle	Integer 32	accessible-for-notify	CPU占用率采样周期。	实现与MIB文件定义一致。

112.4 MIB Table 详细描述

无

112.5 告警节点详细描述

112.5.1 hwStrackUserInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.1	hwStrackUserI nfo	hwStrackPack etIfName hwStrackSour ceMac hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan hwStrackEndT ime hwStrackTotal Packet	攻击溯源检测 到来自用户的 攻击	-

112.5.2 hwStrackIfVlanInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.2	hwStrackIfVla nInfo	hwStrackPack etIfName hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan hwStrackEndT ime hwStrackTotal Packet	攻击溯源检测 到来自端口的 攻击	-

112.5.3 hwStrackDenyPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.3	hwStrackDeny Packet	hwStrackPack etIfName hwStrackSour ceMac hwStrackSour celP hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan	系统检测到某 个攻击源并且 将该攻击源的 报文丢弃	-

112.5.4 hwStrackErrorDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.4	hwStrackError Down	hwStrackPack etIfName	系统检测到某 个攻击源并且 把该攻击源来 源的端口设置 为error-down 状态	-

112.5.5 hwStrackIpInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.5	hwStrackIpInf o	hwStrackPack etIfName hwStrackSour celP hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan hwStrackEndT ime hwStrackTotal Packet	攻击溯源检测 到基于源IP的 攻击	实现与MIB文 件定义一致

112.5.6 hwArpsGatewayConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.1	hwArpsGatewayConflict	hwArpsSource Interface hwArpsSource Ip hwArpsSource Mac hwArpsPVlan hwArpsCVlan	设备收到了源IP与三层接口IP地址相同的ARP报文	-

112.5.7 hwArpsEntryCheck 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.2	hwArpsEntryCheck	hwArpsSource Interface hwArpsSource Ip hwArpsSource Mac hwArpsPVlan hwArpsCVlan	设备收到了企图修改已有arp表项的arp报文	-

112.5.8 hwArpsPacketCheck 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.3	hwArpsPacketCheck	hwArpsSource Interface hwArpsSource Ip hwArpsSource Mac hwArpsPVlan hwArpsCVlan	设备收到了内容非法的arp报文	-

112.5.9 hwArpsDaiDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.4	hwArpsDaiDropAlarm	hwArpsPacketDropNum hwArpsAlarmThreshold hwArpsSourceInterface	接口下被DAI检查丢弃的ARP报文达到了配置的告警阈值	-

112.5.10 hwArpGlobleSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.5	hwArpGlobleSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold	全局ARP报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.11 hwArpIfSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.6	hwArpIfSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsSourceInterface	接口下ARP报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.12 hwArpVlanSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.7	hwArpVlanSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsPVlan	VLAN下ARP报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.13 hwArpMissGlobleSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.8	hwArpMissGlobleSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold	全局下ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.14 hwArpMissIfSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.9	hwArpMissIfSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsSourceInterface	接口下ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.15 hwArpMissVlanSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.10	hwArpMissVlanSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsPVlan	VLAN下的ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.16 hwArpSourceIpSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.11	hwArpSourceIpSpeedLimitAlarm	hwArpsSourceIp hwArpsAlarmThreshold	IP地址为X.X.X.X的arp 报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.17 hwArpMissSourceIpSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.12	hwArpMissSourceIpSpeedLimitAlarm	hwArpsSourceIp hwArpsAlarmThreshold	IP地址为X.X.X.X的ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.18 hwArpIfRateLimitBlockAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.13	hwArpIfRateLimitBlockAlarm	hwArpsSourceInterface hwArpsBlockTime	配置ARP报文的速率抑制功能后，ARP报文超过了限速值，在阻断时间内，端口的ARP报文将会被丢弃。	支持32个端口 配置ARP阻断

112.5.19 hwArpSourceMacSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.15	hwArpSourceMacSpeedLimitAlarm	hwArpsSourceMac hwArpsAlarmThreshold	具有特定源MAC的ARP报文速率超过了配置的告警阈值	-

112.5.20 hwArpsDaiBDDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.16	hwARPSDaiB DDropALarm	hwArpsPacket DropNum hwArpsAlarm Threshold hwArpsBD hwArpsPktInf o	BD下被DAI检 查丢弃的ARP 报文达到了配 置的告警阈值	-

112.5.21 hwArpsDaiVlanDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.17	hwARPSDaiVl anDropALarm	hwArpsPacket DropNum hwArpsAlarm Threshold hwArpsPVlan hwArpsPktInf o	VLAN下被DAI 检查丢弃的 ARP报文达到 了配置的告警 阈值	-

112.5.22 hwIPSGDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.1	hwIPSGDropA Larm	hwIPSGPacket DropNum hwIPSGAlarm Threshold hwIPSGSource Interface	接口下被IPSG 检查丢弃的IP 报文达到了配 置的告警阈值	-

112.5.23 hwIPSGVlanDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.2	hwIPSGVlanDropALarm	hwIPSGVlan hwIPSGPacket DropNum hwIPSGAlarm Threshold hwIPSGPktInfo	VLAN下被IPSG丢弃的报文数超过告警阈值时，会发出告警	-

112.5.24 hwIPSGv4ResourceALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.3	hwIPSGv4ResourceALarm	hwIpsgPercent hwIpsgSlot	IPSGv4规则资源使用率达到100%。	-

112.5.25 hwIPSGv4ResourceResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.4	hwIPSGv4ResourceResume	hwIpsgPercent hwIpsgSlot	IPSGv4规则资源使用率恢复到100%以下。	-

112.5.26 hwIPSGv6ResourceALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.5	hwIPSGv6ResourceALarm	hwIpsgPercent hwIpsgSlot	IPSGv6规则资源使用率达到100%。	-

112.5.27 hwIPSGv6ResourceResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.6	hwIPSGv6ResourceResume	hwIpsgPercent hwIpsgSlot	IPSGv6规则资源使用率恢复到100%以下。	-

112.5.28 hwlcmpGlobalDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 4.1	hwlcmpGlobalDropAlarm	hwlcmpAlarmThreshold	全局下ICMP报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.29 hwlcmpIfDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 4.2	hwlcmpIfDropAlarm	hwlcmpAlarmThreshold hwlcmpSourceInterface	接口下ICMP报文速率达到了配置的告警阈值	-

112.5.30 hwCpcarDropPacketAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 7.1	hwCpcarDrop PacketAlarm	- hwCpcarDropPacketSlotStr - hwCpcarDropPacketProtocol - hwCpcarDropPacketCir - hwCpcarDropPacketCbs - hwCpcarDropPacketNum	设备每10min检测一次因CPCAR而导致的协议报文丢包情况，对于丢包计数有增加的协议类型，打印丢包告警。	实现与MIB文件定义一致

112.5.31 hwStrackPortAtk 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 9.1	hwStrackPort Atk	hwStrackPort PacketIfName hwStrackPort PacketType	端口防攻击启动	-

112.5.32 hwOlcStartAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 11.1	hwOlcStartAl arm	- hwOlcSlotStr - hwOlcThreshold1 - hwOlcCurrentCpuUsage - hwOlcCpuSampleCycle	当前CPU占用率达到OLC启动门限阈值，启动OLC功能。	实现与MIB文件定义一致。

112.5.33 hwOlcStopAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 11.2	hwOlcStopAlarm	- hwOlcSlotStr - hwOlcThreshold1 - hwOlcCurrentCpuUsage - hwOlcCpuSampleCycle	当前CPU占用率低于OLC恢复门限阈值，停止OLC功能。	实现与MIB文件定义一致。

112.5.34 hwWeakEAConfigAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 13.1	hwWeakEAConfigAlarm	无	设备上配置了安全性低的认证或加密算法。	实现与MIB文件定义一致。

112.5.35 hwSSHAttackAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 21.1	hwSSHAttackAlarm	无	该节点用来表示存在SSH攻击。	实现与MIB文件定义一致。

112.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 112-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 5.2.1.4.1	hwIcmpPacketDropNum	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 5.2.3.1.1.1	hwTrafficSuppressionIflnd ex	hwTrafficSuppressionTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 5.2.3.1.1.2	hwTrafficSuppressionBcast Ratio	hwTrafficSuppressionTable