

147 HUAWEI-WLAN-VAP-MIB

[147.1 功能简介](#)

[147.2 表间关系](#)

[147.3 单节点详细描述](#)

[147.4 MIBTable详细描述](#)

[147.5 告警节点详细描述](#)

[147.6 不支持节点](#)

147.1 功能简介

HUAWEI-WLAN-VAP-MIB主要用于VAP信息查询以及SSID空口数据统计查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanVap(17)。

147.2 表间关系

无

147.3 单节点详细描述

无

147.4 MIBTable 详细描述

147.4.1 hwWlanVapInfoTable 详细描述

该表主要用于VAP信息查询。

该表的索引是hwWlanVapApMac、hwWlanVapRadioIndex和hwWlanVapWlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.1	hwWlanVapApMac	MacAddress	accessible-for-notify	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.2	hwWlanVapRadioIndex	Integer32	accessible-for-notify	射频索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.3	hwWlanVapWlanId	Integer32	accessible-for-notify	WLAN ID索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.4	hwWlanVapProfileName	OCTET STRING	read-only	ESS名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.5	hwWlanVapBssid	MacAddress	read-only	BSSID，即802.11网络中VAP的物理地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.6	hwWlanVapSSID	OCTET STRING	read-only	AP当前的SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1.7	hwWlanVapApName	OCTET STRING(1-63)	read-only	AP的名称。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1. 1.8	hwWlanVapAuthType	INTEGER{unConfig(0),wepOpenSystem(1),wepOpenSystemMac(2),wepOpenSystem8021X(3),wepOpenSystemPortal(4),wepShareKey(5),wepShareKeyMac(6),wepShareKey8021X(7),wepShareKeyPortal(8),wpa8021X(9),wpaPreShareKey(10),wpaPskMac(11),wpaPskPortal(12),wpa2Dot1x(13),wpa2PreShareKey(14),wpa2PskMac(15),wpa2PskPortal(16),wapiCertification(17),wapiPreShareKey(18),wpaWpa2PreShareKey(19),wpaWpa2PskMac(20),wpaWpa2PskPortal(21),wpaWpa2Dot1x(22),wapiPskPortal(23),wepOpenSystem8021XMac(24),wepShareKey8021XMac(25),wpa8021XMac(26),wpa2Dot1xMac(27),wpaWpa2Dot1xMac(28),wepOpenSystemPortalMac(29),wepShareKeyPortalMac(30),wpaPskPortalMac(31),wpa2PskPortalMac(32),wpaWpa2PskPortalMac(33),wapiPskPortalMac(34),wep8021X(47),OWE(64),OWEMAC(65),OWEPortal(66),OWEPortalMAC(67),wpa2Rpsk(68),wpa2RpskMac(69),wpa2Wpa3Dot1x(70)}	read-only	用户的认证方法。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1. 1.9	hwWlanVapStaOnlineCnt	Integer32	read-only	在线用户数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1. 1.10	hwWlanVapStatus	INTEGER{up(1),down(2),invalid(255)}	read-only	VAP状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.1. 1.11	hwWlanVapApld	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

147.4.2 hwWlanSsidStatisticTable 详细描述

该表主要用于查询SSID空口各统计数据。

该表的索引是hwWlanSsid。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.1	hwWlanSsid	OCTET STRING	not-accessible	表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.2	hwWlanSsid2gStaCnt	Integer32	read-only	2.4G频段的用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.3	hwWlanSsid5gStaCnt	Integer32	read-only	5G频段的用户数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.4	hwWlanSsidApCnt	Integer32	read-only	AP数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.5	hwWlanSsidRecvBytes	Counter64	read-only	无线侧接收空口数据帧的字节总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.7	hwWlanSsidRecvFrames	Counter64	read-only	无线侧接收帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.9	hwWlanSsidSendBytes	Counter64	read-only	无线侧发送空口数据帧的字节总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.10	hwWlanSsidSendFrames	Counter64	read-only	无线侧发送帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.11	hwWlanSsidPeriodSendDropFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 无线侧发送丢帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.12	hwWlanSsidPeriodResendFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 无线侧下行重传帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.13	hwWlanSsidPeriodSendFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 无线侧发送帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.14	hwWlanSsidPeriodRecvFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 无线侧接收帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.15	hwWlanSsidSendRate	Counter64	read-only	无线侧发包速率。 单位: bps	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.2. 1.16	hwWlanSsidRecvRate	Counter64	read-only	无线侧收包速率。 单位：bps	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

147.4.3 hwWlanRfSsidStatisticTable 详细描述

该表主要用于基于AP ID查询射频的SSID统计信息。

该表的索引是hwWlanRfSsidStatisticApId、hwWlanRfSsidStatisticRadioId、hwWlanRfSsidStatisticEssSsid的组合。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.1	hwWlanRfSsidStatisticApId	Integer32	not-accessible	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.2	hwWlanRfSsidStatisticRadioId	Integer32	not-accessible	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.3	hwWlanRfSsidStatisticEssSsid	OCTET STRING	not-accessible	SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.4	hwWlanRfSsidStatisticCurrentStaNum	Unsigned32	read-only	当前连接的终端数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.5	hwWlanRf SsidRecvB ytes	Counter64	read-only	无线侧接 收字节 数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.6	hwWlanRf SsidRecvFr ames	Counter64	read-only	无线侧接 收帧数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.7	hwWlanRf SsidSendB ytes	Counter64	read-only	无线侧发 送字节 数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.8	hwWlanRf SsidSendFr ames	Counter64	read-only	无线侧发 送帧数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.9	hwWlanRf SsidSendD ropFrames	Counter64	read-only	无线侧发 送丢帧 数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.10	hwWlanRf SsidReSen dFrames	Counter64	read-only	无线侧重 传帧数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.11	hwWlanRf SsidPeriod SendFram es	Integer32	read-only	一个统计 周期内 (echo周 期)，无线 侧发送帧 数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.12	hwWlanRf SsidPeriod SendDrop Frames	Integer32	read-only	一个统计 周期内 (echo周 期)，无线 侧发送丢 帧数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.3. 1.13	hwWlanRf SsidPeriod ReSendFra mes	Integer32	read-only	一个统计 周期内 (echo周 期)，无线 侧重传帧 数。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

147.4.4 hwWlanMacRfSsidStatisticTable 详细描述

该表主要用于基于AP MAC地址查询射频的SSID统计信息。

该表的索引是hwWlanMacRfSsidStatisticApMac、hwWlanMacRfSsidStatisticRadiold、hwWlanMacRfSsidStatisticEssSsid的组合。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.1	hwWlanMacRfSsidStatisticApMac	Integer32	not-accessible	AP MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.2	hwWlanMacRfSsidStatisticRadiold	Integer32	not-accessible	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.3	hwWlanMacRfSsidStatisticEssSsid	OCTET STRING	not-accessible	SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.4	hwWlanMacRfSsidCurrentStationNum	Unsigned32	read-only	当前连接的终端数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.5	hwWlanMacRfSsidRecvBytes	Counter64	read-only	无线侧接收字节数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.6	hwWlanMacRfSsidRecvFrames	Counter64	read-only	无线侧接收帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.7	hwWlanMacRfSsidSendBytes	Counter64	read-only	无线侧发送字节数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.8	hwWlanMacRfSsidSendFrames	Counter64	read-only	无线侧发送帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.9	hwWlanMacRfSsidSendDropFrames	Counter64	read-only	无线侧发送丢帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.10	hwWlanMacRfSsidResendFrames	Counter64	read-only	无线侧重传帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.11	hwWlanMacRfSsidPeriodSendFrames	Integer32	read-only	一个统计周期内(echo周期), 无线侧发送帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.12	hwWlanMacRfSsidPeriodSendDropFrames	Integer32	read-only	一个统计周期内(echo周期), 无线侧发送丢帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.1.4. 1.13	hwWlanMacRfSsidPeriodResendFrames	Integer32	read-only	一个统计周期内(echo周期), 无线侧重传帧数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

147.4.5 hwWlanVapIGMPSnoopingCacInfoTable 详细描述

该表用于查询VAP组播CAC的配置和使用情况。

该表的索引是hwWlanVapIGMPSnoopingCacApId、
hwWlanVapIGMPSnoopingCacRadiold和hwWlanVapIGMPSnoopingCacWlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.1	hwWlanVapIGMPSnoopingCacApId	Unsigned32	not-accessible	AP ID，表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.2	hwWlanVapIGMPSnoopingCacRadiold	Unsigned32	not-accessible	射频ID，表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.3	hwWlanVapIGMPSnoopingCacWlanId	Unsigned32	not-accessible	WLAN ID，表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.4	hwWlanVapIGMPSnoopingCacApName	STRING	read-only	AP名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.5	hwWlanVapIGMPSnoopingCacCurBw	Unsigned32	read-only	当前VAP组播带宽。 单位：Kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.6	hwWlanVapIGMPSnoopingCacMaxBw	Unsigned32	read-only	最大VAP组播带宽。 单位：Kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.7	hwWlanVapIGMPSnoopingCacCurUser	Unsigned32	read-only	当前VAP组播组点播数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.1.5.1.8	hwWlanVapIGMPSnoopingCacMaxUser	Unsigned32	read-only	最大VAP组播组点播数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

147.4.6 hwVapCreateFailTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.2.1. 4	hwVapCreate FailTrap	hwVapCreate FailReason: VAP创建失败 原因。	VAP创建失败 告警。	current

147.4.7 hwVapCreateFailTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.17.2.1. 5	hwVapCreate FailTrapRestor e	hwVapCreate FailReason: VAP创建失败 原因。	VAP创建失败 告警恢复。	current

147.5 告警节点详细描述

147.5.1 hwVapIGMPSnoopingBandwidthExceedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.2.1.2	hwVapIGMPSnoopingBandwidthExceedTrap	- hwWlanVapApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanVapRadioIndex: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanVapWlanId: WLAN ID, MacAddresses - hwWlanVapApName: AP名称, OCTET STRING - hwVapMulticastCacMaxBw: VAP最大组播带宽, Unsigned32 - hwWlanVapApId: AP ID, Unsigned32	VAP组播带宽超过阈值告警。	current

147.5.2 hwVapIGMPSnoopingUserExceedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.2.1.3	hwVapIGMP SnoopingUserExceedTrap	- hwWlanVapApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanVapRadioIndex: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanVapWlanId: WLAN ID, MacAddresses - hwWlanVapApName: AP名称, OCTET STRING - hwVapMulticastCacMaxUser: VAP最大组播组点播数, Unsigned32 - hwWlanVapApId: AP ID, Unsigned32	VAP组播组点播数超过阈值告警。	current

147.5.3 hwVapNumExceedCardSpecTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.2.1.6	hwVapNumExceedCardSpecTrap	- hwVapSlot：单板槽位号，OCTET STRING - hwVapMaxNum：最多可创建的 VAP 数量。	VAP 数量已达单板的最大规格。	current

147.5.4 hwVapNumExceedCardSpecTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.17.2.1.7	hwVapNumExceedCardSpecTrapRestore	- hwVapSlot：单板槽位号，OCTET STRING - hwVapMaxNum：最多可创建的 VAP 数量。	VAP 数量低于单板的最大规格。	current

147.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 147-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.17	hwRadioNotSupportPowerLevelTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.28	hwRadioDownTrapFat	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.29	hwRadioDownRecovTrapFat	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.8	hwWlanRadioWorkingPowerLevel	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.9	hwWlanRadioWorkingPower	hwWlanRadioInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.12	hwWlanRadioMaxTxPwrLvl	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.13	hwWlanRadioPwrAttRange	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.14	hwWlanRadioPwrAttValue	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.3.1	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable