

148 HUAWEI-WLAN-STATION-MIB

[148.1 功能简介](#)

[148.2 表间关系](#)

[148.3 单节点详细描述](#)

[148.4 MIBTable详细描述](#)

[148.5 告警节点详细描述](#)

[148.6 不支持节点](#)

148.1 功能简介

WLAN终端管理主要是以终端为核心，统计其相关信息。包括基于终端的接入信息、上线失败信息、离线信息、漫游轨迹统计。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanStation(18)。

148.2 表间关系

无

148.3 单节点详细描述

148.3.1 hwWlanConflictStaMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 18.1.1.2.19	hwWlanCo nflictStaMa c	MacAddres s	read-only	IP地址冲突 的STA的 MAC地址。	与MIB文件 定义一致。

148.3.2 hwMaxUserSipfpmFlowNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 18.1.1.2.20	hwMaxUse rSipfpmFlo wNum	OCTET STRING	read-only	用户S- IPFPM流最 大数量。	与MIB文件 定义一致。

148.3.3 hwCurUserSipfpmFlowNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 18.1.1.2.21	hwCurUser SipfpmFlo wNum	OCTET STRING	read-only	用户S- IPFPM流当 前使用数 量。	与MIB文件 定义一致。

148.4 MIBTable 详细描述

148.4.1 hwWlanStationTable 详细描述

该表用来描述终端的接入信息。

该表的索引是hwWlanStaMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.1	hwWlanStaMac	MacAddress	accessible -for- notify	STA终端的MAC地址，用于标识STA，作为索引查询该STA关联信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.2	hwWlanStaUsername	OCTET STRING	read-only	用户名。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.3	hwWlanStaApMac	MacAddress	read-only	用户所在的AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.4	hwWlanStaApName	OCTET STRING	read-only	用户所在的AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.5	hwWlanStaApGroup	OCTET STRING	read-only	用户所在的AP组。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.6	hwWlanStaRadioId	Unsigned32	read-only	STA关联的AP上的射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.7	hwWlanStaAssocBand	Unsigned32{2. 4G(1),5G(2),6 G(3)}	read-only	用户所在频段。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.8	hwWlanStaSupportBand	Unsigned32	read-only	终端支持的频段，用bit位表示。 此节点为位图形式。对应bit位为1表示支持对应的频段。 • bit0为1：2.4G • bit1为1：5G • bit2为1：6G	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.9	hwWlanStaAccessChannel	Integer32	read-only	STA工作信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.10	hwWlanStaRfMode	INTEGER{unknown(0),dotb(1),dotg(2),dotn(3),dota(4),dotac(5),dotax(6),dotbe(7)}	read-only	用户射频模式。其中，unknown(0)表示无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.11	hwWlanStaHtMode	INTEGER{invalid(1),ht40(2),ht20(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6)}	read-only	STA的HT模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.12	hwWlanStaMcsVal	Unsigned32	read-only	Mcs值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.13	hwWlanStaShortGIStatus	INTEGER{nonsupport(1),support(2)}	read-only	STA的ShortGI的支持状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.14	hwWlanStaConnectRxRate	Unsigned32	read-only	AP接收用户发送报文的连接速率。 单位：Mbps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.15	hwWlanStaConnectTxRate	Unsigned32	read-only	AP向用户发送报文的连接速率。 单位：Mbps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.16	hwWlanStaEssName	OCTET STRING	read-only	STA关联的ESS。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.17	hwWlanStaBSSID	MacAddress	read-only	终端管理的空口地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.18	hwWlanStaSsid	OCTET STRING	read-only	STA关联的SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.19	hwWlanStaStatus	INTEGER{age(1),associatedNotAuthenticated(2),associatedAndAuthenticated(3),roam(4),backup(5)}	read-only	用户在线状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.20	hwWlanStaAuthenMethod	INTEGER{wepOpenSystem(1),wepOpenSystemMac(2),wepOpenSystem8021X(3),wepOpenSystemPortal(4),wepShareKey(5),wepShareKeyMac(6),wepShareKey8021X(7),wepShareKeyPortal(8),wpa8021X(9),wpaPreShareKey(10),wpaPskMac(11),wpaPskPortal(12),wpa2Dot1x(13),wpa2PreShareKey(14),wpa2PskMac(15),wpa2PskPortal(16),wapiCertification(17),wapiPreShareKey(18),wpaWpa2PreShareKey(19),wpaWpa2PskMac(20),wpaWpa2PskPortal(21),wpaWpa2Dot1x(22),wapiPskPortal(23),macDot1x(24),wepShareKey8021XMac(25),wpa8021XMac(26),wpa2Dot1xMac(27),wpaWpa2Dot1xMac(28),wepOpenSystemPortalMac(29),wepShareKeyPortalMac(30),wpaPskPortalMac(3	read-only	用户的认证方法。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		1),wpa2PskPortalMac(32),wpaWpa2PskPortalMac(33),wapiPskPortalMac(34),wpaPpsk(35),wpaPpskMac(36),wpaPpskPortal(37),wpaPpskPortalMac(38),wpa2Ppsk(39),wpa2PpskMac(40),wpa2PpskPortal(41),wpa2PpskPortalMac(42),wpaWpa2Ppsk(43),wpaWpa2PpskMac(44),wpaWpa2PpskPortal(45),wpaWpa2PpskPortalMac(46),wep8021X(47),wpa3Dot1x(48),wpa3Dot1xMac(49),wpa3Sae(50),wpa3SaePortal(51),wpa3SaeMac(52),wpa3SaePortalMac(53),wpa2PskWpa3Sae(54),wpa2PskWpa3SaePortal(55),wpa2PskWpa3SaePortalMac(56),wpa2PskWpa3SaeMac(57),wpaDpsk(58),wpaDpskMac(59),wpa2Dpsk(60),wpa2DpskMac(61),wpaWpa2Dpsk(62),wpaWpa2DpskMac(63),O			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		WE(64),OWE MAC(65),OW EPortal(66),O WEPortalMA C(67),wpa2Rp sk(68),wpa2R pskMac(69)}			
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.21	hwWlanStaEncryptMethod	INTEGER{wpiS ms4(1),wep4 0(2),wep104(3),tkip(4),aes(5),none(6)}	read-only	用户的加密方法。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.22	hwWlanStaQosMode	INTEGER{wm m(1),null(2)}	read-only	STA的Qos模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.23	hwWlanStaRoamStatus	INTEGER{no(1 ,yes(2)}	read-only	STA的漫游状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.24	hwWlanStaVlan	Unsigned32	read-only	连接用户VLAN。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.25	hwWlanStaIP	IpAddress	read-only	连接用户IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.27	hwWlanStaGateway	IpAddress	read-only	用户的网关。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.28	hwWlanStaAssocTime	Integer32	read-only	关联时间，用户初次关联的时间。 单位：秒（1970年以来的秒数）。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.29	hwWlanStaAccessTime	Integer32	read-only	用户开始认证的时间。 如果是不认证用户，该时间基本等于 hwWlanStaAssocTime，但对于用户认证，时间会晚于 hwWlanStaAssocTime，特别是 portal 认证。 单位：秒（1970 年以来的秒数）。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.30	hwWlanStaOnlineTime	Integer32	read-only	STA的关联时间（在线时间），从STA第一次关联开始计时。 说明 - STA漫游切换到另一个AP时，在线时间继续统计，不会清零。 - STA解除关联时，STA数据会清除，该STA下次上线时，统计重新开始。 单位：秒（1970年以来的秒数）。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.31	hwWlanStaAccessOnlineTime	Integer32	read-only	认证成功到当前的时间，主要针对portal认证的用户。 单位：秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.32	hwWlanStaStatOperMode	INTEGER{invalid(1),clearstatistic(2)}	read-write	清除终端统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.33	hwWlanStaWirelessStatRxFrames	Counter64	read-only	用户上行接收帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.34	hwWlanStaWirelessRxBytes	Counter64	read-only	用户上行接收字节。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.35	hwWlanStaWirelessRxRate	Unsigned32	read-only	用户上行速率。 单位：bps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.36	hwWlanStaWirelessStatTxFrames	Counter64	read-only	用户下行接收帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.37	hwWlanStaWirelessTxBytes	Counter64	read-only	用户下行接收字节。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.38	hwWlanStaWirelessTxRate	Unsigned32	read-only	用户下行速率。 单位：bps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.39	hwWlanStaPeriodSendDropFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期)，用户下行丢包（帧）数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.40	hwWlanStaPeriodResendFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 用户下行重传包(帧)数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.42	hwWlanStaRssi	Integer32	read-only	连接用户信号强度(RSSI)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.44	hwWlanStaSnrUs	Integer32	read-only	上行方向的STA信噪比(AP测量), 单位为0.01dB。其中, 特殊值“0x7FFFFF”表示测量的数据超出表示范围, “0x7FFFFFE”表示当前不能获取该测量值。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.45	hwWlanStaRxPowerUs	Integer32	read-only	上行方向的STA接收功率（AP测量），单位为0.01dB。其中，特殊值“0x7FFF FFFF”表示测量的数据超出表示范围，“0x7FFF FFFE”表示当前不能获取该测量值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.46	hwWlanStaChannelUtilRate	Unsigned32	read-only	STA工作信道的利用率。在相同时刻，与AP的信道利用率hwWlanRadioChannelUtilizationRate相同。 单位： %。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.47	hwWlanStaChannelBusyRate	Unsigned32	read-only	STA工作信道的繁忙率。与hwWlanStaChannelUtilRate取值相同。 单位： %。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.48	hwWlanStaChannelTxRatio	Unsigned32	read-only	STA工作信道的发包利用率。 单位： %。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.49	hwWlanStaChannelRxRatio	Unsigned32	read-only	STA工作信道的收包利用率。 单位： %。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.50	hwWlanStaChannelFreeRate	Unsigned32	read-only	STA工作信道的空闲率。空闲率=100%-繁忙率。 单位： %。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.51	hwWlanStaChannelInterfRate	Unsigned32	read-only	STA工作信道的干扰率。 单位： %。 说明 发包利用率和收包利用率均为有效的信道利用率，而干扰率是无效的信道利用率，来自其他AP或无线设备的同频干扰。 发包利用率+收包利用率+干扰率=信道利用率。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.52	hwWlanStaPeriodSendFrames	Unsigned32	read-only	统计周期内(echo周期), 用户下行帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.53	hwWlanStaApld	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.54	hwWlanStationUapsdCapacity	Integer32	read-only	UAPSD开关状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.55	hwWlanStationPowerSavePercent	Integer32	read-only	用户节电百分比。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.62	hwWlanStaVHTCapable	INTEGER{nonsupport(1),support(2)}	read-only	STA是否支持802.11ac。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.63	hwWlanStaVHTTxBCapable	INTEGER{nonsupport(1),support(2)}	read-only	STA是否支持802.11ac的显式Beamforming。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.64	hwWlanStaMUMIMOCapable	INTEGER{nonsupport(1),support(2)}	read-only	STA是否支持MU-MIMO。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.67	hwWlanStaWirelessPacketDelay	Unsigned32	read-only	目前在线的无线用户发送报文的平均延迟时间。 单位： ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.68	hwWlanStaAccessSuccessRate	Unsigned32	read-only	用户接入成功率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.69	hwWlanStaTotalAccessTime	Unsigned32	read-only	用户上线总时长。 单位： ms。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.70	hwWlanStaDelayStatus	INTEGER{delayoffline(1),normal(2)}	read-only	用户当前状态。 delayoffline表示该用户处于延迟下线状态， normal表示该用户处于正常状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.71	hwWlanStaAssocDuration	Unsigned32	read-only	用户关联过程耗时。 单位： ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.72	hwWlanStaWpaDuration	Unsigned32	read-only	WPA密钥协商过程耗时。 单位： ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.73	hwWlanStaAuthDuration	Unsigned32	read-only	用户认证过程耗时。 单位： ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.74	hwWlanStaDhcpDuration	Unsigned32	read-only	用户通过DHCP报文获取IP地址耗时。 单位： ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.77	hwWlanStaWirelessStatRxIPv6Frames	Counter64	read-only	IPv6下行流量速率统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.78	hwWlanStaWirelessRxIPv6Bytes	Counter64	read-only	IPv6下行流量字节数统计。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.79	hwWlanStaWirelessStatTxIPv6Frames	Counter64	read-only	IPv6上行流量速率统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.80	hwWlanStaWirelessTxIPv6Bytes	Counter64	read-only	IPv6上行流量字节数统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.81	hwWlanStaGatewayIPv6	OCTET STRING	read-only	用户IPv6网关地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.82	hwWlanStaCategoryName	OCTET STRING	read-only	终端大类信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.83	hwWlanStaVendorName	OCTET STRING	read-only	终端厂商信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.84	hwWlanStaModelName	OCTET STRING	read-only	终端型号信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.2.1.85	hwWlanStaOS	OCTET STRING	read-only	终端操作系统信息。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.86	hwWlanStaHeCapabilities	Integer32	read-only	终端HE能力信息。 • bit1: STA是否支持OFDMA。 • bit2: STA是否支持BSS Color。 • bit3: STA是否支持OFDMA RA。 • bit4: STA是否支持接收带TRIS字段的帧。 • bit5: STA是否支持接收带BSR字段的帧。 • bit6: STA是否支持下行子带MU-MIMO。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit7: STA是否支持上行全带 MU-MIMO。 • bit8: STA是否支持上行子带 MU-MIMO。 • bit9: STA是否支持空间复用省电模式。 • bit10: STA是否支持 HE txbf。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.2. 1.87	hwWlanStaApOruld	OCTET STRING	read-only	分布式AP场景中，STA关联的ORU ID。 特别地，如果STA关联到2.4GHz射频，此处会显示两个ORU ID，STA实际关联到的ORU是其中之一。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

148.4.2 hwWlanStationApStatTable 详细描述

该表用来描述基于AP的终端统计信息。

该表的索引是hwWlanApAssocStatApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.1	hwWlanApAssocStatApMac	MacAddress	not-accessible	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.2	hwWlanTotalOnlineTime	Unsigned32	read-only	所有曾关联到该AP的STA在线总累计时间，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.3	hwWlanTotalAssociatedStationCount	Unsigned32	read-only	所有曾关联到该AP的STA个数统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.4	hwWlanCurrAssociatedStationCount	Unsigned32	read-only	当前正在和该AP处于关联状态的STA个数统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.5	hwWlanAssociationRequestCount	Unsigned32	read-only	该AP上接收到的关联请求统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.6	hwWlanAssociationRejectCount	Unsigned32	read-only	该AP上拒绝的关联请求统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.7	hwWlanAssociationFailedCount	Unsigned32	read-only	该AP上关联失败的统计（不包括拒绝的统计）。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.8	hwWlanReAssociationRequestCount	Unsigned32	read-only	该AP上接收到的重关联请求统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.9	hwWlanReAssociationRejectCount	Unsigned32	read-only	该AP上拒绝的重关联请求统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.10	hwWlanReAssociationFailedCount	Unsigned32	read-only	该AP上重关联失败的统计（不包括拒绝的统计）。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.11	hwWlanDisAssocOfUserNotifiedCount	Unsigned32	read-only	STA主动下线次数的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.12	hwWlanDisAssocOfStaRoamCount	Unsigned32	read-only	STA漫游到其它AP而解除关联的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.13	hwWlanDisAssocOfStaAgeCount	Unsigned32	read-only	STA异常下线而解除关联的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.14	hwWlanDisAssocOfApUnableHandleCount	Unsigned32	read-only	AP能力不足而解除关联的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.15	hwWlanDisAssocOfOtherReasonsCount	Unsigned32	read-only	其它原因导致而解除关联的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.16	hwWlanAssocRequestCntByResource	Unsigned32	read-only	因资源不足导致的拒绝STA关联的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.17	hwWlanStaExceptionalOfflineCount	Unsigned32	read-only	STA异常下线次数的统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.18	hwWlanReAssociationSuccessCount	Unsigned32	read-only	重关联成功次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.3. 1.19	hwWlanBSNotSupportAssocFailCount	Unsigned32	read-only	因终端不支持基本速率集要求的速率而关联失败的总次数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.20	hwWlanStaAccessRequestCount	Unsigned32	read-only	接入总次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.21	hwWlanStaAccessRequestFailedCount	Unsigned32	read-only	接入失败总次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.22	hwWlanStaAuthenRequestCount	Unsigned32	read-only	认证总次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.23	hwWlanStaAuthenRequestFailedCount	Unsigned32	read-only	认证失败总次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.24	hwWlanRefusedStaNumByResource	Unsigned32	read-only	拒绝STA的计数统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.25	hwWlanStaAssocAndReAssocRequestCount	Unsigned32	read-only	用户请求接入次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.26	hwWlanStaAuthenRequestSuccessCount	Unsigned32	read-only	用户成功接入次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.3.1.27	hwWlanStationApStatApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

148.4.3 hwWlanStaOnlineFailTable 详细描述

该表用来描述终端上线失败信息。

该表的索引是hwWlanStaOnlineFailMacAddress和hwWlanStaOnlineFailReasonIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.1	hwWlanStaOnlineFailMacAddress	MacAddress	not-accessible	用户MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.2	hwWlanStaOnlineFailReasonIndex	Unsigned32	not-accessible	ReasonId。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.3	hwWlanStaOnlineFailApMac	MacAddress	read-only	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.4	hwWlanStaOnlineFailApName	OCTET STRING	read-only	AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.5	hwWlanStaOnlineFailRadioId	Unsigned32	read-only	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.6	hwWlanStaOnlineFailWlanId	Unsigned32	read-only	WLAN ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.7	hwWlanStaOnlineFailLastFailTime	OCTET STRING	read-only	用户上线失败记录时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.8	hwWlanStaOnlineFailReason	OCTET STRING	read-only	用户失败原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.9	hwWlanStaOnlineFailSsid	OCTET STRING	read-only	SSID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.10	hwWlanStaOnlineFailureReasons	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 1.1.11	hwWlanStaOnlineFailureReasonApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

148.4.4 hwWlanStaOnlineFailureReasonTable 详细描述

该表用来查看终端上线失败原因信息。

该表的索引是hwWlanStaOnlineFailureReasonCode。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 2.1.1	hwWlanStaOnlineFailureReasonCode	Unsigned32	not-accessible	终端上线失败原因索引。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 2.1.2	hwWlanStaOnlineFailureReasonDesc	OCTET STRING	read-only	终端上线失败原因描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.4. 2.1.3	hwWlanStaOnlineFailureReasonCount	Unsigned32	read-only	终端上线失败原因计数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

148.4.5 hwWlanStaOfflineTable 详细描述

该表用来描述终端离线信息。

该表的索引是hwWlanStaOfflineMacAddress和hwWlanStaOfflineReasonIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.5. 1.1.1	hwWlanStaOfflineMacAddress	MacAddress	not-accessible	用户MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.5. 1.1.2	hwWlanStaOfflineReasonIndex	Unsigned32	not-accessible	ReasonId。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.5. 1.1.3	hwWlanStaOfflineApMac	MacAddress	read-only	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.4	hwWlanStaOfflineApName	OCTET STRING	read-only	AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.5	hwWlanStaOfflineRadioId	Unsigned32	read-only	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.6	hwWlanStaOfflineWlanId	Unsigned32	read-only	WLAN ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.7	hwWlanStaOfflineLastFailTime	OCTET STRING	read-only	用户上线失败记录时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.8	hwWlanStaOfflineReason	OCTET STRING	read-only	用户失败原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.9	hwWlanStaOfflineSsid	OCTET STRING	read-only	SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.10	hwWlanStaOfflineFailRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态, 主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.18.1.5.1.1.11	hwWlanStaOfflineApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

148.4.6 hwWlanStaOfflineReasonTable 详细描述

该表用来查看终端离线原因信息。

该表的索引是hwWlanStaOfflineReasonCode。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.5. 2.1.1	hwWlanStaOfflineReasonCode	Unsigned32	not-accessible	终端离线原因索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.5. 2.1.2	hwWlanStaOfflineReasonDesc	OCTET STRING	read-only	终端离线原因描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.5. 1.1.3	hwWlanStaOfflineReasonCount	Unsigned32	read-only	终端离线原因计数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

148.4.7 hwWlanStaRoamTraceTable 详细描述

该表用来描述终端漫游轨迹。

该表的索引是hwWlanStaRoamTraceStaMac和hwWlanStaRoamTraceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.1	hwWlanStaRoamTraceStaMac	MacAddress	not-accessible	终端MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.2	hwWlanStaRoamTraceIndex	Integer32	not-accessible	内部ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.3	hwWlanStaRoamTraceTime	Unsigned32	read-only	漫游时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.4	hwWlanStaRoamTraceAcIp	IpAddress	read-only	终端接入的AP与AC建链的AC侧IPv4地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.6	hwWlanStaRoamTraceApName	OCTET STRING	read-only	当前终端关联的AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.7	hwWlanStaRoamTraceRadioid	Integer32	read-only	当前终端关联的射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.8	hwWlanStaRoamTraceBssid	MacAddress	read-only	当前终端所在的BSSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.9	hwWlanStaRoamTraceInRate	Integer32	read-only	漫游入时的速率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.10	hwWlanStaRoamTraceOutRate	Integer32	read-only	漫游出时的速率。 - 高16位：TX速率 - 低16位：RX速率	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.11	hwWlanStaRoamTraceInRssi	Integer32	read-only	漫游入时的接入RSSI。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.12	hwWlanStaRoamTraceOutRssi	Integer32	read-only	漫游出时的RSSI。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.13	hwWlanStaRoamTraceRoamType	INTEGER{1,2,3}	read-only	漫游类型： • 1: 二层漫游 • 2: 三层漫游 • 3: 不漫游	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.15	hwWlanStaRoamTraceInfo	INTEGER{0,1,2,3,4,5}	read-only	当前终端的漫游轨迹。 • 0: 普通漫游 • 1: 该值无意义 • 2: PMK快速漫游 • 3: 802.11r快速漫游 • 4: 802.11r over-the-ds漫游 • 5: 华为私有 802.11r漫游	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.6. 1.1.16	hwWlanStaRoamTraceMemberAcIP	IpAddress	read-only	终端漫游后的AC用于漫游组建链的IPv4地址。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

148.5 告警节点详细描述

148.5.1 hwWlanStaAuthErrorTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.1	hwWlanStaAuthErrorTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress - hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING - hwWlanStaAuthenticationMode: 干扰STA的认证模式, Integer32 - hwWlanStaFailCodeType: STA鉴权、关联失败的错误码类型,	终端鉴权失败通告。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		INTEGER{reasonCode(1),statusCode(2)} - hwWlanStaAuthenticationFailCause: STA 鉴权失败的原因, Integer32 - hwWlanStaAuthenticationFailCauseStr: 用户认证失败原因, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32		

148.5.2 hwWlanStaAssoFailTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.2	hwWlanStaAs soFailTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanRa dioID: 射 频ID, Unsigned3 2 - hwWlanSt aMac: STA 的MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanSt aAssocBssi d: STA关 联的 BSSID, MacAddres s - hwWlanSt aSsid: STA 关联的 SSID, OCTET STRING - hwWlanSt aFailCodeT ype: STA 鉴权、关联 失败的错误 码类型, INTEGER{r easonCod e(1),status Code(2)} - hwWlanSt aAuthentic ationFailCa	终端关联失败 通告。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		use: STA 鉴权失败的原因, Integer32 - hwWlanStaAuthenticationFailCauseStr: 用户认证失败原因, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32		

148.5.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.3	hwWlanUserInvalidCertificationTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress - hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	非法证书用户侵入网络通告。	current

148.5.4 hwWlanStaRepititiveAttackTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.4	hwWlanStaRe pitiveAttack Trap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanRa dioID: 射 频ID, Unsigned3 2 - hwWlanSt aMac: STA 的MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanSt aAssocBssi d: STA关 联的 BSSID, MacAddres s - hwWlanSt aSsid: STA 关联的 SSID, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	客户端重放攻 击通告。	current

148.5.5 hwWlanStaTamperAttackTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.5	hwWlanStaTamperAttackTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress - hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	篡改攻击通告。	current

148.5.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6	hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanStaMac: STA的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanStaAssocBssid: STA关联的BSSID, MacAddress - hwWlanStaSsid: STA关联的SSID, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	安全等级降低攻击通告。	current

148.5.7 hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.7	hwWlanStaAddressRedirecti onAttackTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanRa dioID: 射 频ID, Unsigned3 2 - hwWlanSt aMac: STA 的MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanSt aAssocBssi d: STA关 联的 BSSID, MacAddres s - hwWlanSt aSsid: STA 关联的 SSID, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	地址重定向攻 击通告。	current

148.5.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.8	hwWlanStaWepIdConflictTrap	- hwWlanWepIdConflictTrapAPMAC: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanWepIdConflictTrapAPName: AP名称, OCTET STRING - hwWlanWepIdConflictTrapRadioId: 发生冲突时配置的AP射频ID, Integer32 - hwWlanWepIdConflictTrapPreSSID: 冲突之前配置的导致冲突的SSID, OCTET STRING - hwWlanWepIdConflictTrapCurrSSID: 发生冲突时当前配置的SSID, OCTET STRING - hwWlanWepIdConflictTrapCipherIdx: 新配置的冲突的WEP密钥ID, Integer32	SSID密钥冲突通告。 说明 如下款型不支持该功能： AirEngine 系列AP	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		hwWlanApId: AP ID, Unsigned32		

148.5.9 hwStationIPConflictTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.12	hwStationIPConflictTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanStaMac: 终端的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanConflictIPAddress: 冲突的IP地址, IPAddress - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	用户的IP地址与网关地址冲突。	current

148.5.10 hwStationIPAddressConflictTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.18.1.1. 1.13	hwStationIPAd dressConflict Trap	• hwWlanStaMac: 新 上线STA的 MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING • hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2 • hwWlanCo nflictStaM ac: 存在相 同IP的已有 STA的MAC 地址, MacAddres s • hwWlanCo nflictIPAdd ress: 冲突 的IP地址, IPAddress	STA的IP地址冲 突告警。	current

148.5.11 hwApSipfpmUserFlowFullTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.14	hwApSipfpmUserFlowFullTrap	- hwWlanStaMac: 新上线STA的MAC地址, MacAddress - hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwMaxUserSipfpmFlowNum: 用户S-IPFPM流最大数量, OCTET STRING	AP上用户S-IPFPM流表满规格告警。	current

148.5.12 hwApSipfpmUserFlowFullRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.15	hwApSipfpmUserFlowFullRestoreTrap	- hwWlanStaMac: 新上线STA的MAC地址, MacAddress - hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwCurUserSipfpmFlowNum: 用户S-IPFPM流当前使用数量, OCTET STRING	AP上用户S-IPFPM流表满规格告警恢复。	current

148.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 148-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2.22	hwCPEAlarmString	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.2	hwWlanStaAssoFailTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9	hwStationOnlineTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.10	hwStationOfflineTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.11	hwStationSignalStrengthLowThanThresholdTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.16	hwCPEAlarmTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.26	hwWlanStaIPv6	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.41	hwWlanStaPeriodReSendBytes	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.43	hwWlanStaNoise	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.56	hwWlanStaAssocStartTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.57	hwWlanStaAssocSuccessTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.58	hwWlanStaAuthStartTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.59	hwWlanStaAuthSuccessTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.60	hwWlanStaDhcpStartTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.61	hwWlanStaDhcpSuccessTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.65	hwWlanStaWpaStartTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.2.1.66	hwWlanStaWpaSuccessTime	hwWlanStationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.1.1.5	hwWlanStaRoamTraceAcIPv6	hwWlanStaRoamTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.1	hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcIndex	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.2	hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcIP	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.3	hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcIPv6	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.4	hwWlanStaAcL3RoamStatisticRoamInCnt	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.5	hwWlanStaAcL3RoamStatisticRoamOutCnt	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.6	hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcDescription	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.3.1.28	hwWlanStaGetIPFailedCount	hwWlanStationApStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.3.1.29	hwWlanStaGetIPSuccessCount	hwWlanStationApStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.10.1.1	hwWlanCPEMac	hwWlanCPETable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.10.1.2	hwWlanCPEID	hwWlanCPETable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.1	hwWlanCPECommandStatusCpeID	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.2	hwWlanCPECommandStatusCmdID	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.3	hwWlanCPECommandStatusTime	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.4	hwWlanCPECommandStatusCommand	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.11.1.5	hwWlanCPECommandStatusStatus	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.1	hwWlanCPECmdCountCPEID	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.2	hwWlanCPESucceedCmdCount	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.3	hwWlanCPEFailCmdCount	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.4	hwWlanCPEWaitRespCmdCount	hwWlanCPECommandStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.12.1.5	hwWlanCPEDiscardCmdCount	hwWlanCPECommandStatusTable