

78 HUAWEI-LLDP-MIB

[78.1 功能简介](#)

[78.2 表间关系](#)

[78.3 单节点详细描述](#)

[78.4 MIB Table详细描述](#)

[78.5 告警节点详细描述](#)

78.1 功能简介

该MIB对公有LLDP-MIB进行了扩展，主要提供了配置全局使能/去使能LLDP协议、配置网管管理IP地址、清除LLDP收发包统计信息、全局告警开关的功能。利用该MIB，还能够实现全局使能/去使能LLDP协议，本地设备能力、网管IP地址改变向网管告警的功能。

根节点

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLldpMIB(134)

78.2 表间关系

hwLldpPortConfigTable表的索引用的是LLDP-MIB中表lldpPortConfigTable的索引lldpPortConfigPortNum。

78.3 单节点详细描述

78.3.1 hwLldpEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1	hwLldpEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	全局使能/去使能LLDP功能： 1：表示使能LLDP功能 2：表示去使能LLDP功能 缺省情况下，全局LLDP功能已使能。	实现与MIB文件定义一致。

78.3.2 hwLldpLocManIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.2	hwLldpLocManIPAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	本地设备的管理IP地址。管理IP地址携带在LLDP报文中的management address TLV中，供网管标识设备，并进行网络管理。 如果没有配置管理IP地址，或指定的IP地址不合法，系统将自动从IP地址列表中查找并指定一个IP地址作为LLDP的管理IP地址。查找的顺序为：设备连接iMaster NCE-Campus的IP地址、Loopback接口、管理网口、VLANIF接口、VBDIF接口、三层模式以太网接口、子接口。对于同一种类型接口的IP地址，取最小的一个IP地址。如果没有找到缺省的IP地址，则用系统的桥MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

78.3.3 hwLldpCounterReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.3	hwLldpCounterReset	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	清除所有端口的LLDP报文统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

78.3.4 hwLldpNotificationEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.4	hwLldpNotificationEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	全局告警开关，控制所有端口。值为1表示全局告警打开，值为2表示全局告警关闭。默认情况下，全局告警开关不开启。	实现与MIB文件定义一致。

78.3.5 hwLldpTrapIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.51.1	hwLldpTrapIfName	OCTET STRING (SIZE (0..64))	accessible-for-notify	接收LLDPDU报文速率超过告警阈值的接口名。	实现与MIB文件定义一致。

78.4 MIB Table 详细描述

78.4.1 hwLldpPortConfigTable 详细描述

端口配置表，主要用于支持清除端口的LLDP收发报文统计信息的功能。

该表的索引是lldpPortConfigPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.5.1.11	hwLldpPortConfigIndex	Integer32	read-only	端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.5.1.12	hwLldpPortConfigCounterReset	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	清除端口的LLDP报文统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwLldpPortConfigTable表的索引用的是LLDP-MIB中表lldpPortConfigTable的索引lldpPortConfigPortNum。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

78.4.2 hwLldpRemProtoTypeTable 详细描述

邻居协议类型表，主要用于查看与设备各端口相连邻居设备的协议类型。

该表的索引是lldpPortConfigPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.2.1.1.1	hwLldpRemProtoType	INTEGER { lldp(1), mdn(2), unknown(255) }	read-only	邻居协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwLldpRemProtoTypeTable表的索引用的是LLDP-MIB中表lldpPortConfigTable的索引lldpPortConfigPortNum。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

78.5 告警节点详细描述

78.5.1 hwLldpEnabled 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1	hwLldpEnabled	无	全局使能LLDP事件通知网管，该告警不受告警时延抑制。	实现与MIB文件定义一致。

78.5.2 hwLldpDisabled 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2	hwLldpDisabled	无	全局去使能LLDP协议事件通知网管，该告警不受告警时延抑制。	实现与MIB文件定义一致。

78.5.3 hwLldpLocSysCapSupportedChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.3	hwLldpLocSysCapSupportedChange	lldpLocSysCapSupported	本地设备支持能力改变告警。	实现与MIB文件定义一致。

78.5.4 hwLldpLocSysCapEnabledChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.4	hwLldpLocSysCapEnabledChange	lldpLocSysCapEnabled	本地设备的使能能力改变告警。	实现与MIB文件定义一致。

78.5.5 hwLldpLocManIPAddrChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5	hwLldpLocManIPAddrChange	hwLldpLocManIPAddr	本地设备的管理IP地址改变告警。	实现与MIB文件定义一致。

78.5.6 hwLldpMdnRemTablesChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.6	hwLldpMdnRemTablesChange	无	远端MDN邻居信息变化告警。	实现与MIB文件定义一致。

78.5.7 hwLldpRateExcessive 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.134.2. 7	hwLldpRate Excessive	hwLldpPortCo nfigIfIndex	接口接收LLDPDU 报文的速率超过告 警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。