

# Resolución del Trabajo Práctico N° 1

## Sistemas de Numeración

### Nota

El enunciado original de este trabajo práctico se encuentra en el archivo enunciado.pdf incluido en este repositorio.

A continuación, se desarrollan los ejercicios correspondientes.

### Ejercicio 1: Sistemas numéricos

Indicar a qué sistemas numéricos (binario, octal, decimal, hexadecimal) pueden pertenecer los siguientes números...

1011 7806 9B4 85A2 1230 567 FFF ABCDE 999

#### Resolución:

Número	Binario	Octal	Decimal	Hexadecimal	Siguiente(s)
1011	✓	✓	✓	✓	Bin: 1100, Oct: 1012, Dec: 1012, Hex: 1012
7806	✗	✗	✓	✓	Dec: 7807, Hex: 7807
9B4	✗	✗	✗	✓	Hex: 9B5
85A2	✗	✗	✗	✓	Hex: 85A3
1230	✗	✓	✓	✓	Oct: 1231, Dec: 1231, Hex: 1231
567	✗	✓	✓	✓	Oct: 570, Dec: 568, Hex: 568
FFF	✗	✗	✗	✓	Hex: 1000
ABCDE	✗	✗	✗	✓	Hex: ABDCF
999	✗	✗	✓	✓	Dec: 1000, Hex: 99A

Cuadro 1: Verificación de representación numérica en diferentes sistemas

## Ejercicio 2: Interpretación del número 10

Dado el número 10, convertirlo a base 10 suponiendo que el mismo está:

- a) En base 2
- b) En base 5
- c) En base 8
- d) En base 16

**Resolución:**

Interpretado como	Forma de resolución	Resultado en base 10
$10_2$	$1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 2 + 0$	2
$10_5$	$1 \times 5^1 + 0 \times 5^0 = 5 + 0$	5
$10_8$	$1 \times 8^1 + 0 \times 8^0 = 8 + 0$	8
$10_{16}$	$1 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 16 + 0$	16

Cuadro 2: Interpretación del número 10 en diferentes sistemas de numeración

## 3) Transformar los siguientes números decimales en:

- a) Números binarios
- b) Números octales
- c) Números hexadecimales

384      1259      111      0,175      1024      16      37,25

Realizarlo por el método de las divisiones.

**Resolución:**

a) Conversión de números decimales a binario

División	Coc.	Res.	División	Coc.	Res.	División	Coc.	Res.
$384 \div 2$	192	0	$1259 \div 2$	629	1	$111 \div 2$	55	1
$192 \div 2$	96	0	$629 \div 2$	314	1	$55 \div 2$	27	1
$96 \div 2$	48	0	$314 \div 2$	157	0	$27 \div 2$	13	1
$48 \div 2$	24	0	$157 \div 2$	78	1	$13 \div 2$	6	1
$24 \div 2$	12	0	$78 \div 2$	39	0	$6 \div 2$	3	0
$12 \div 2$	6	0	$39 \div 2$	19	1	$3 \div 2$	1	1
$6 \div 2$	3	0	$19 \div 2$	9	1	$1 \div 2$	0	1
$3 \div 2$	1	1	$9 \div 2$	4	1			
$1 \div 2$	0	1	$4 \div 2$	2	0			
			$2 \div 2$	1	0			
			$1 \div 2$	0	1			

  

División	Coc.	Res.	División	Coc.	Res.	División	Coc.	Res.
$1024 \div 2$	512	0	$16 \div 2$	8	0	$37 \div 2$	18	1
$512 \div 2$	256	0	$8 \div 2$	4	0	$18 \div 2$	9	0
$256 \div 2$	128	0	$4 \div 2$	2	0	$9 \div 2$	4	1
$128 \div 2$	64	0	$2 \div 2$	1	0	$4 \div 2$	2	0
$64 \div 2$	32	0	$1 \div 2$	0	1	$2 \div 2$	1	0
$32 \div 2$	16	0				$1 \div 2$	0	1
$16 \div 2$	8	0						
$8 \div 2$	4	0						
$4 \div 2$	2	0						
$2 \div 2$	1	0						
$1 \div 2$	0	1						

  

Número $\times 2$	Part E.	Nueva F.	Número $\times 2$	Part E.	Nueva F.
$0.175 \times 2 = 0.35$	0	0.35	$0.25 \times 2 = 0.50$	0	0.50
$0.35 \times 2 = 0.70$	0	0.70	$0.50 \times 2 = 1.00$	1	0.00
$0.70 \times 2 = 1.40$	1	0.40			
$0.40 \times 2 = 0.80$	0	0.80			
$0.80 \times 2 = 1.60$	1	0.60			
$0.60 \times 2 = 1.20$	1	0.20			
$0.20 \times 2 = 0.40$	0	0.40			
$0.40 \times 2 = 0.80$	0	0.80			

## b) Conversión de números decimales a octales

División	Coc.	Res.
$384 \div 8$	48	0
$48 \div 8$	6	0
$6 \div 8$	0	6

División	Coc.	Res.
$1259 \div 8$	157	3
$157 \div 8$	19	5
$19 \div 8$	2	3
$2 \div 8$	0	2

División	Coc.	Res.
$111 \div 8$	13	7
$13 \div 8$	1	5
$1 \div 8$	0	1

División	Coc.	Res.
$1024 \div 8$	128	0
$128 \div 8$	16	0
$16 \div 8$	2	0
$2 \div 8$	0	2

División	Coc.	Res.
$16 \div 8$	2	0
$2 \div 8$	0	2

División	Coc.	Res.
$37 \div 8$	4	5
$4 \div 8$	0	4

Número $\times 8$	Part E.	Nueva F.
$0.175 \times 8 = 1.4$	1	0.4
$0.4 \times 8 = 3.2$	3	0.2
$0.2 \times 8 = 1.6$	1	0.6
$0.6 \times 8 = 4.8$	4	0.8
$0.8 \times 8 = 6.4$	6	0.4
$0.4 \times 8 = 3.2$	3	0.2

Número $\times 8$	Part E.	Nueva F.
$0.25 \times 8 = 2.00$	2	0.00

## c) Conversión de números decimales a hexadecimales

División	Coc.	Res.
$384 \div 16$	24	0
$24 \div 16$	1	8
$1 \div 16$	0	1

División	Coc.	Res.
$1259 \div 16$	78	B
$78 \div 16$	4	E
$4 \div 16$	0	4

División	Coc.	Res.
$111 \div 16$	6	F
$6 \div 16$	0	6

División	Coc.	Res.
$1024 \div 16$	64	0
$64 \div 16$	4	0
$4 \div 16$	0	4

División	Coc.	Res.
$16 \div 16$	1	0
$1 \div 16$	0	1

División	Coc.	Res.
$37 \div 16$	2	5
$2 \div 16$	0	2

Número $\times 8$	Part E.	Nueva F.
$0.175 \times 16 = 2.8$	2	0.8
$0.8 \times 16 = 12.8$	C	0.8
$0.8 \times 16 = 12.8$	C	0.8

Número $\times 8$	Part E.	Nueva F.
$0.25 \times 16 = 4.00$	4	0.00

## Resultado final

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
384	110000000	600	180
1259	10011101011	2353	4EB
111	1101111	157	6F
1024	10000000000	2000	400
16	10000	20	10
37.25	100101.01	45.2	25.4
0.175	0,001011 $\overline{0011}$	0,1314 $\overline{6}$	0,2 $\overline{C}$

## 4) Pasar al sistema decimal los siguientes números:

$$\begin{array}{cccccc}
 110111_b & 3AF_h & 223,274_o & F0F0,EA_h & 2_o & \\
 & 2_h & 111101,101101_b & 101F,25_h & & 
 \end{array}$$

Realizarlo por descomposición en el polinomio equivalente.

### Resolución:

Interpretado como	Forma de resolución	Resultado en base 10
$110111_b$	$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$	55
$3AF_h$	$3 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0$	943
$223,274_o$	$2 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 + 2 \times 8^{-1} + 7 \times 8^{-2} + 4 \times 8^{-3}$	147.3671875
$F0F0.EA_h$	$61440 + 240 + 0,875 + 0,0390625$	61680.9140625
$2_o$	2	2
$2_h$	2	2
$111101,101101_b$	$61 + 0,703125$	61.703125
$101F,25_h$	$4127 + 0,14453125$	4127.14453125

Cuadro 3: Conversión de varios números en distintas bases a base decimal

## 5) Convertir a base 2 el número decimal 53,1 hasta seis bits fraccionarios y luego el número binario obtenido volverlo a base 10.

Primero, convertimos el número decimal 53,1 a binario hasta seis bits fraccionarios. ¿Qué conclusión extrae?

**Resolución:**

- Parte entera:  $53_{10} = 110101_2$
- Parte fraccionaria:  $0,1_{10} \approx 0,000110_2$

Por lo tanto, el número binario obtenido es  $110101,000110_2$ .  
Luego, convertimos este número binario nuevamente a decimal:

- Parte entera:  $110101_2 = 53_{10}$
- Parte fraccionaria:  $0,000110_2 = 0,1_{10}$

**Conclusión:** Al convertir el número de decimal a binario y luego volver a decimal, el valor se mantiene igual, siempre y cuando utilicemos una cantidad adecuada de bits para representar la parte fraccionaria. En este caso, al limitar la fracción a seis bits, logramos recuperar el mismo número decimal de manera precisa. Esto muestra que las conversiones entre bases son exactas cuando se consideran suficientes bits para representar el número en la nueva base.

## 6) Transformar a octal y a hexadecimal los siguientes números binarios:

1001000,0001	10000,0101	11111010
1110100110011111110	10101,11101	11001001

**Resolución:**

Binario	Agrupación (3 bits)	Conversión (pesos)	Octal
1001000,0001	001 001 000 , 000 100	$1 \times 2^0 = 1, 1 \times 2^0 = 1, 1 \times 2^2 = 4$	110.04
10000,0101	010 000 , 010 100	$1 \times 2^1 = 2, 1 \times 2^2 = 4$	20.24
11111010	011 111 010	3, 7, 2	372
1110100110011111110	001 110 100 110 011 111 110	1, 6, 4, 6, 3, 7, 6	1646376
10101,11101	010 101 , 111 010	2, 5 , 7, 2	25.72
11001001	011 001 001	3, 1, 1	311

Cuadro 4: Conversión de números binarios a su equivalente en base octal mediante agrupaciones de 3 bits

Binario	Agrupación (4 bits)	Conversión	Hexadecimal
1001000,0001	0100 1000 , 0001	0100=4, 1000=8, 0001=1	48.1
10000,0101	0001 0000 , 0101	0001=1, 0000=0, 0101=5	10.5
11111010	1111 1010	1111=15=F, 1010=10=A	FA
1110100110011111110	0001 1101 0011 0011 1111 1110	0001=1, 1101=D, 0011=3, 0011=3, 1111=F, 1110=E	1D33FE
10101,11101	0001 0101 , 1110 1000	0001=1, 0101=5, 1110=E, 1000=8	15.E8
11001001	1100 1001	1100=12=C, 1001=9	C9

Cuadro 5: Conversión de números binarios a su equivalente hexadecimal mediante agrupaciones de 4 bits

## 7) Transformar a binario los siguientes números octales y hexadecimales en forma directa:

FAF8,FFFF<sub>h</sub>      1765,37<sub>o</sub>      DEBA<sub>h</sub>      6415<sub>o</sub>      F856,4673<sub>h</sub>      4673,25<sub>o</sub>

**Resolución:**

Núm O.	P. Entera	Conversión (B.)	Parte D.	Conversión (B.)	Resultado(B.)
1765.37	1	001	3	011	001 111 110 101. 011 111
	7	111	7	111	
	6	110			
	5	101			
6415	6	110			110 100 001 101
	4	100			
	1	001			
	5	101			
4673.25	4	100	2	010	0100 110 111 011. 010 101
	6	110	5	101	
	7	111			
	3	011			

Cuadro 6: Conversión de números octales a binarios (parte entera y parte decimal)

Núm H.	Parte E.	Conversión (B.)	Parte D.	Conversión (B.)	Resultado (B.)
FAF8.FFFF	F	1111	F	1111	1111 1010 1111 1000. 1111 1111 1111 1111
	A	1010	F	1111	
	F	1111	F	1111	
	8	1000			
DEBA	D	1101			1101 1110 1011 1010
	E	1110			
	B	1011			
	A	1010			
F856.4673	F	1111	4	0100	1111 1000 0101 0110. 0100 0110 0111 0011
	8	1000	6	0110	
	5	0101	7	0111	
	6	0110	3	0011	

Cuadro 7: Conversión de números hexadecimales a binarios (parte entera y parte decimal)



8) Suponiendo que los siguientes números están representados en base 5, pasarlos a decimal:

1234      301,2      100

**Resolución:**

Número en Base 5	P. Entera	P. Decimal	Resultado en Decimal
1234	$1 \times 5^3 + 2 \times 5^2 + 3 \times 5^1 + 4 \times 5^0$		194
301.2	$3 \times 5^2 + 0 \times 5^1 + 1 \times 5^0$	$2 \times 5^{-1}$	76.4
100	$1 \times 5^2 + 0 \times 5^1 + 0 \times 5^0$		25

Cuadro 8: Conversión de números de base 5 a base decimal