DOSSIER TECHNIQUE GLOBAL D'EXPLOITATION

HOMELAB CYBERSÉCURITÉ & INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Proxmox VE 8 • EVE-NG • Fortinet FortiGate 7.4 • Cisco IOL L2/L3

Serveur Hôte : Proxmox VE 8.x (192.168.1.200)

Plateforme de Lab : EVE-NG Community (192.168.1.11)

Sécurité Périmétrique : Fortinet FortiOS 7.4 (192.168.1.13)

Commutation & Routage : Cisco IOL (L2 adventerprise & L3 15.5)

Date d'édition : 27 Octobre 2026

Statut de conformité : Conforme, Testé et Validé (100% connectivité)

CARTOGRAPHIE & SOMMAIRE GÉNÉRAL

Présentation de l'Infrastructure

Vue synthétique et accès aux services hébergés

Bienvenue dans la documentation complète de ton infrastructure **Homelab & Cybersécurité**.

Ce dossier regroupe l'intégralité des procédures, configurations techniques et architectures mises en place pas à pas sur ton serveur physique.

🏛️ Cartographie de l'Infrastructure

- **Serveur Hôte :** Proxmox Virtual Environment 8.x
- **Adresse IP Proxmox :** `https://192.168.1.200:8006`
- **Passerelle / Box Internet :** `192.168.1.1`
- **Réseau Local Principal :** `192.168.1.0/24` (pont `vmbr0`)

Machines Virtuelles Hébergées sur Proxmox :

1. **VM 100 - pfSense :** Pare-feu périmétrique
2. **VM 101 - Wazuh :** SIEM / Surveillance et détection d'intrusion
3. **VM 102 - Windows Server 2022 :** Contrôleur de domaine Active Directory (AD / DNS)
4. **VM 103 - Debian / Linux :** Serveur de services / Docker
5. **VM 200 - EVE-NG Community :** Émulateur réseau & cybersécurité (`http://192.168.1.11`)

📚 Sommaire des Guides Disponibles

Fichier	Description
01_MIGRATION_EVENG_PROXMOX.md	Procédure de transfert du disque VMDK depuis VMware, rattachement VirtIO SCSI et configuration CPU hôte avec virtualisation imbriquée.
02_INSTALLATION_FORTIGATE_7.4.md	Différence FGT vs FFW, téléchargement officiel de l'image KVM x86_64 et activation de la licence d'évaluation permanente gratuite.
03_ACTIVATION_CISCO_IOL_L2_L3.md	Intégration des images L2 et L3, résolution de la dépendance 32-bit `libcrypto.so.4` sous Ubuntu 22.04 Jammy et algorithme de calcul de la licence `iourc`.
04_TP_ENTREPRISE_DE_A_A_Z.md	Topologie complète multi-tiers : PC client (VPCS), VLAN 10, Trunk 802.1Q, routage inter-VLAN, interconnexion pare-feu, politique de sécurité et NAT Internet.
05_SUPERVISION_LOGS_ET_COMMANDES_UTILES.md	Activation des logs mémoires en temps réel dans FortiGate, analyse du trafic dans l'interface graphique et mémo des commandes CLI.

📑 Rapports PDF d'Audit & Guides Imprimables

L'ensemble des procédures et des configurations a été compilé en rapports PDF haute définition (avec charte graphique réseau, blocs de code formatés et **cadres d'indications spécifiques pour chaque capture d'écran**) situés dans le dossier `RAPPORTS_PDF/` :

- **RAPPORT_GLOBAL_HOMELAB_RESEAU.pdf :** Le dossier d'exploitation complet regroupant la cartographie et l'ensemble des 5 guides.
- **01_MIGRATION_EVENG_PROXMOX.pdf :** Guide 01 individuel.
- **02_INSTALLATION_FORTIGATE_7.4.pdf :** Guide 02 individuel.
- **03_ACTIVATION_CISCO_IOL_L2_L3.pdf :** Guide 03 individuel.
- **04_TP_ENTREPRISE_DE_A_A_Z.pdf :** Guide 04 individuel.
- **05_SUPERVISION_LOGS_ET_COMMANDES_UTILES.pdf :** Guide 05 individuel.

🔑 Identifiants & Accès Clés

```
======================================================================
SERVICE             URL / ACCÈS                    LOGIN / MOT DE PASSE
======================================================================
Proxmox VE          https://192.168.1.200:8006     root / Passer123
EVE-NG Web          http://192.168.1.3             admin / eve
EVE-NG SSH          ssh root@192.168.1.3           root / eve
FortiGate Web       https://192.168.1.4            admin / Fortinet2026!
Cisco Switch (L2)   Console EVE-NG                 (sans mot de passe)
Cisco Router (L3)   Console EVE-NG                 (sans mot de passe)
======================================================================
* Note : Les adresses IP de VM 200 (EVE-NG: 192.168.1.3) et du port WAN
  FortiGate (192.168.1.4) sont délivrées dynamiquement par la Box Internet.
```

MODULE 01 / 05

Guide 01 : Migration EVE-NG VMware vers Proxmox VE

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide décrit la procédure pas à pas ayant permis de migrer la machine virtuelle **EVE-NG** depuis VMware Workstation vers le serveur physique **Proxmox VE 8**.

---

1. Création de la machine virtuelle sur Proxmox

Dans le shell Proxmox (`>_ Shell`) ou via l'interface graphique :

```
# 1. Créer la VM sans disque avec CPU Host (virtualisation imbriquée KVM)
qm create 200 --name eve-ng-lab \
  --memory 8192 \
  --cores 4 \
  --cpu host \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0 \
  --ostype l26 \
  --scsihw virtio-scsi-pci
```

> **Point clé :** Le paramètre `--cpu host` est capital. Il transmet les instructions matérielles Intel VT-x / AMD-V du processeur physique à la VM EVE-NG, permettant d'accélérer les nœuds QEMU / KVM virtuels.

---

2. Transfert du disque dur virtuel (VMDK)

Depuis le PC portable (PowerShell), transfert du disque monolithique de 10,8 Go vers l'espace de stockage temporaire de Proxmox :

```
scp "C:\Users\DELL\Documents\Virtual Machines\EVE-NG\EVE-NG.vmdk" root@192.168.1.200:/var/lib/vz/dump/
```

---

3. Importation et rattachement du disque sous Proxmox

Dans le shell de Proxmox (`>_ Shell`) :

```
# 1. Importer le disque VMDK dans le volume de stockage local-lvm
qm importdisk 200 /var/lib/vz/dump/EVE-NG.vmdk local-lvm

# 2. Rattacher le disque importé en SCSI VirtIO rapide avec TRIM/Discard
qm set 200 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-200-disk-0,discard=on,ssd=1

# 3. Définir le disque scsi0 comme premier disque de démarrage
qm set 200 --boot order=scsi0

# 4. Supprimer le fichier VMDK temporaire pour libérer 11 Go d'espace
rm -f /var/lib/vz/dump/EVE-NG.vmdk


# 5. Démarrer la machine virtuelle EVE-NG
qm start 200
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Shell Proxmox VE 8 : Sortie de 'qm list' et configuration matérielle de la VM 200

4. Vérification et Connexion


1. Ouvre l'onglet `Console` de la VM 200 sur Proxmox.
2. Note l'adresse IP affichée en haut (dans notre cas : `http://192.168.1.3`).
3. Ouvre ton navigateur web sur ton PC portable et connecte-toi à :

- **URL :** `http://192.168.1.3`
- **Username :** `admin`
- **Password :** `eve`
- **Console mode :** `HTML5`

VALIDATION VISUELLE EN DIRECT Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 02

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Interface Web Proxmox VE : Tableau de bord et état de santé du serveur hôte (192.168.1.200)

MODULE 02 / 05

Guide 02 : Déploiement et Licence Fortinet FortiGate 7.4

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide explique l'installation du pare-feu **Fortinet FortiGate** sous EVE-NG, la gestion des licences d'évaluation officielles et la mise en service de l'interface graphique FortiOS.

---

1. Comprendre la différence : FFW vs FGT

Lors du premier déploiement, une image `FFW` (FortiFirewall) avait été installée :

- `FFW` **(FortiFirewall) :** Déclinaison opérateur télécoms/CGNAT. Elle n'inclut **aucun mode d'évaluation gratuit** et verrouille l'interface web tant qu'un fichier de licence payant (`.lic`) n'est pas fourni.
- `FGT` **(FortiGate) :** Le modèle standard d'entreprise utilisé pour les certifications (**NSE 4 / FCF**). Il intègre la **licence d'évaluation gratuite permanente** de Fortinet.

---

2. Téléchargement officiel de l'image KVM

1. Rendez-vous sur le portail officiel : https://support.fortinet.com (inscription gratuite).
2. Menu : `Support` ➔ `VM Images` .
3. Sélectionner :

- **Product :** `FortiGate`
- **Platform :** `KVM`
- **Version :** `7.4` (onglet *Earlier Versions*)

4. Télécharger le package de déploiement x86_64 :

`FGT_VM64_KVM-v7.4.13.M-build2933-FORTINET.out.kvm.zip`

5. Extraire le fichier zip pour obtenir `fortios.qcow2` .

---

3. Installation dans EVE-NG

Depuis PowerShell sur le PC portable :

```
scp "fortios.qcow2" root@192.168.1.11:/tmp/virtioa.qcow2
```

Dans le terminal EVE-NG (`root@192.168.1.11`) :

```
# 1. Créer le dossier conforme EVE-NG
mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13

# 2. Déplacer l'image
mv /tmp/virtioa.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13/

# 3. Supprimer les anciennes images obsolètes (optionnel)
find /opt/unetlab/addons/qemu/ -maxdepth 1 -type d -name "fortinet*" ! -name "fortinet-FGT-7.4.13" -exec rm -r

# 4. Réparer les permissions EVE-NG
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

---

4. Paramètres du Nœud dans EVE-NG

Lors de l'ajout du nœud **Fortinet FortiGate** sur le lab :

- **CPU :** `1` *(Impératif : la licence gratuite limite à 1 vCPU, 2 vCPUs bloqueraient la licence !)*
- **RAM :** `2048` Mo *(Minimum requis pour FortiOS pour éviter l'erreur de mémoire out-of-memory)*
- **Ethernet Interfaces :** `4` ou plus

---

5. Premier démarrage et Activation de la Licence Gratuite

1. Relier le `port1` au nuage `Management (Cloud0)` et démarrer le FortiGate.
2. Ouvrir la console CLI :

- **Login :** `admin`
- **Password :** (Appuyer sur Entrée car vide)
- **Nouveau mot de passe :** Respecter la politique de 12 caractères min avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole (ex: `Fortinet2026!`).

3. Activer le DHCP et l'accès web sur `port1` :

```
config system interface
    edit port1
        set mode dhcp
        set allowaccess ping https ssh http
    next
end
config system dns
    set primary 8.8.8.8
    set secondary 1.1.1.1
end
```

4. Obtenir l'IP : `diagnose ip address list` (ex: `192.168.1.4`).
5. Ouvrir dans le navigateur : `https://192.168.1.4`.
6. Sur la page d'activation de licence :


- Cliquer sur le bouton `Evaluation license`.

- Renseigner ses identifiants FortiCloud (`email` et `mot de passe`).
- Cliquer sur `OK` : le pare-feu contacte les serveurs Fortinet et redémarre automatiquement.

📸 **VALIDATION VISUELLE EN DIRECT** Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Portail Web d'administration FortiOS 7.4 (192.168.1.4)

Au redémarrage, l'interface graphique **FortiOS 7.4 complète est active et utilisable sans limite de temps** !

MODULE 03 / 05

Guide 03 : Activation des Commutateurs & Routeurs Cisco IOL

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide détaille la mise en place des images **Cisco IOL (IOS on Linux)** dans EVE-NG, la résolution des dépendances 32-bit sous Ubuntu 22.04 et la génération de la licence officielle `iourc`.

---

1. Pourquoi utiliser Cisco IOL ?

- **Consommation mémoire ultra-faible :** Seulement **128 Mo à 256 Mo de RAM** par commutateur/routeur (contre 1 à 2 Go pour une VM classique).
- **Démarrage instantané :** Démarrage complet en **3 secondes**.
- **Richesse fonctionnelle :** Tous les protocoles Cisco sont pris en charge (VLANs, Trunks 802.1Q, EtherChannel LACP, Spanning Tree RSTP/MSTP, OSPF, EIGRP, BGP, routage inter-VLAN).

---

2. Emplacement des fichiers dans EVE-NG

Les binaires Cisco IOL se placent obligatoirement dans :

📁 `/opt/unetlab/addons/iol/bin/`

Images installées :

1. **Switch L2 :** `i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin`
2. **Switch/Routeur L3 :** `i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.5.2T.bin`

---

3. Résolution de la dépendance 32-bit (Ubuntu 22.04 Jammy)

Cisco IOL est un binaire 32-bit (`i386`) qui nécessite la librairie `libcrypto.so.4`. Sur Ubuntu 22.04, cette version a été retirée des dépôts par défaut.

Dans le terminal EVE-NG (`root@eve-ng:~#`) :

```
# 1. Télécharger le paquet officiel Ubuntu 32-bit
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb

# 2. Installer le paquet et ses dépendances
dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
apt-get install -f -y

# 3. Créer les liens symboliques libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.4
ldconfig

# 4. Nettoyer
rm -f libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
```

---

4. Génération de la Licence Officielle Cisco IOU (`iourc`)

L'algorithme interne de validation Cisco utilise un calcul de hachage MD5 basé sur l'identifiant machine (`hostid = 7f0343`) et le nom d'hôte (`eve-ng`).

Dans le terminal EVE-NG :

```
python3 -c '
import struct, hashlib, socket

iouPad1 = b"\x4B\x58\x21\x81\x56\x7B\x0D\xF3\x21\x43\x9B\x7E\xAC\x1D\xE6\x8A"
iouPad2 = b"\x80" + 39 * b"\0"
hostname = socket.gethostname()
k = int("7f0343", 16)

# Formule officielle Cisco IOU
md5input = iouPad1 + iouPad2 + struct.pack("!L", k) + iouPad1
lic = hashlib.md5(md5input).hexdigest()[:16]

content = f"[license]\n{hostname} = {lic};\n"
for path in ["/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc", "/etc/iourc", "/root/.iourc"]:
    with open(path, "w") as f:
        f.write(content)

print(f"Licence Cisco validée pour {hostname} : {lic}")
'

# Appliquer les droits de lecture et fixer les permissions
chmod 644 /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc /etc/iourc /root/.iourc
export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
echo "export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc" >> /etc/environment
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

> **Résultat de la licence générée pour notre serveur :**


> `[license]`

> `eve-ng = 972f30267ef51616;`

📸 **VALIDATION VISUELLE EN DIRECT** — Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Commutateur Cisco SW1 : Validation du Trunk 802.1Q (Et0/0) et du VLAN 10 Utilisateurs

---

5. Astuce console Cisco sous EVE-NG

Lorsque tu ouvres la console HTML5 d'un switch ou routeur Cisco IOL pour la première fois, l'écran reste noir : **c'est normal !**


Il faut cliquer avec la souris dans le carré noir pour donner le focus, puis **appuyer 2 fois sur la touche Entrée** de ton clavier pour faire apparaître l'invite `Switch>` ou `Router>`.

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 02

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Portail Web EVE-NG Community : Vue d'ensemble de la topologie réseau active (192.168.1.3)


MODULE 04 / 05

Guide 04 : Le Grand TP d'Entreprise Réseau & Sécurité de A à Z

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'architecture réseau et sécurité complète réalisée en travaux pratiques : du poste client isolé dans son VLAN jusqu'à la sortie sur Internet à travers le pare-feu Fortinet.

1. Topologie du Laboratoire



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage IP

Équipement	Interface	Rôle	Adresse IP / Masque	Passerelle
PC1 (VPCS)	`eth0`	Client VLAN 10	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.1`
SW1 (Switch)	`e0/1`	Accès PC1	VLAN 10	-
SW1 (Switch)	`e0/0`	Trunk vers R1	802.1Q	-
R1 (Routeur)	`e0/0.10`	Passerelle VLAN 10	`10.10.10.1/24`	-
R1 (Routeur)	`e0/1`	Interco Fortinet	`172.16.1.2/30`	`172.16.1.1`
FortiGate	`port2`	Interco Routeur R1	`172.16.1.1/30`	-
FortiGate	`port1`	WAN (Box Internet)	`192.168.1.X/24`	`192.168.1.1`

3. Configuration du Switch Cisco L2 (`SW1`)

Console Switch SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname SW1

! Création du VLAN 10
vlan 10
 name UTILISATEURS
exit

! Port vers le PC en mode Access
interface ethernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

! Port vers le Routeur en mode Trunk 802.1Q
interface ethernet 0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

end
write memory
```

4. Configuration du Routeur Cisco L3 (`R1`)

Console Routeur R1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1

! Activation de l'interface physique
interface ethernet 0/0
 no shutdown
exit

! Sous-interface de passerelle (Router-on-a-stick)
interface ethernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

! Interface d'interconnexion vers Fortinet
interface ethernet 0/1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Route par défaut vers le FortiGate
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

end
write memory
```

5. Configuration du Pare-feu FortiGate 7.4

Console FortiGate :

```
! 1. Configuration de l'interface LAN port2
config system interface
    edit port2
        set mode static
        set ip 172.16.1.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
end

! 2. Route statique de retour vers le réseau utilisateurs 10.10.10.0/24
config router static
    edit 1
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0
        set gateway 172.16.1.2
        set device port2
    next
end

! 3. Règle de Firewall autorisant le LAN vers Internet avec NAT
config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN_TO_INTERNET"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
end
```

6. Configuration et Tests depuis le Client (`PC1`)

Dans la console du VPCS :

```
# 1. Définir l'adresse IP et la passerelle
ip 10.10.10.50/24 10.10.10.1

# 2. Sauvegarder
save

# 3. Test de niveau 1 : Passerelle Cisco locale
ping 10.10.10.1
# Résultat : 84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.2 ms (SUCCÈS)

# 4. Test de niveau 2 : Entrée du pare-feu Fortinet
ping 172.16.1.1
# Résultat : 84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=2.1 ms (SUCCÈS)


# 5. Test de niveau 3 : Sortie sur le vrai Internet mondial
ping 8.8.8.8
# Résultat : 84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=113 time=62.9 ms (SUCCÈS TOTAL)
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Routeur Cisco R1 : Sous-interface 802.1Q (Et0/0.10) et table de routage vers le pare-feu

MODULE 05 / 05

Guide 05 : Supervision, Analyse des Logs & Commandes Utiles

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide constitue la référence opérationnelle pour surveiller le trafic, diagnostiquer les incidents réseau en temps réel, activer les journaux d'événements et maîtriser les commandes d'administration clés de chaque composant du Homelab (**FortiGate 7.4**, **Cisco IOL L2/L3**, **EVE-NG** et **Proxmox VE**).

---

1. Activation des Logs en Mémoire sur FortiGate 7.4

Sur les machines virtuelles FortiGate (notamment en licence d'évaluation sans disque de log dédié), l'enregistrement des journaux sur disque est souvent inactif par défaut. Il est indispensable d'activer l'enregistrement en **mémoire vive (RAM)** pour visualiser le trafic en direct dans l'interface graphique.

A. Configuration via la CLI FortiGate

Connecte-toi en SSH ou via la console EVE-NG sur le FortiGate :

```
! 1. Activer l'enregistrement des logs en mémoire RAM
config log memory setting
    set status enable
    next
end

! 2. Définir le filtre global pour capturer le trafic accepté et refusé
config log memory filter
    set forward-traffic enable
    set local-traffic enable
    set multicast-traffic enable
    set sniffer-traffic enable
    set anomaly enable
    set severity information
end


! 3. Vérifier que la règle de sécurité enregistre bien les sessions
config firewall policy
    edit 1
        set logtraffic all
    next
end
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console FortiGate : Activation des logs en mémoire (RAM) et règle de sécurité LAN_TO_INTERNET avec NAT

2. Analyse du Trafic dans l'Interface Graphique FortiOS

Une fois les logs mémoire activés et le trafic généré (ex: depuis le PC1 vers `8.8.8.8`) :

1. Ouvre l'interface web : `https://192.168.1.4`
2. Rendez-vous dans `Log & Report` ➔ `Forward Traffic` :

- Chaque ligne représente une session traversant le pare-feu.
- Vérifie les colonnes : **Source** (`10.10.10.50`), **Destination** (`8.8.8.8`), **Service** (`PING / ICMP`), **Action** (`Accept`), **Sent/Received Bytes**, et **NAT IP** (`192.168.1.4`).

3. Menu `FortiView Sources` ou `FortiView Sessions` :

- Visualisation en temps réel de la bande passante consommée par adresse IP source.

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 02

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console FortiGate : Activation des logs en mémoire (RAM) et règle de sécurité LAN_TO_INTERNET avec NAT

---

3. Débogage et Analyse de Paquets en Direct (CLI FortiGate)

A. Sniffer de paquets (Équivalent tcpdump / Wireshark)

Pour vérifier si un paquet arrive bien sur une interface et ressort sur l'autre :

```
# Syntaxe : diagnose sniffer packet <interface> '<filtre>' <niveau_detail> <nombre_paquets> <horodatage>

# Exemple 1 : Écouter tout le trafic ICMP (ping) sur n'importe quelle interface
diagnose sniffer packet any 'icmp' 4 0 l

# Exemple 2 : Écouter les paquets venant du PC client 10.10.10.50
diagnose sniffer packet any 'host 10.10.10.50' 4 0 l

# Exemple 3 : Détail complet avec en-têtes Ethernet et IP sur port2
diagnose sniffer packet port2 'icmp' 6 10 l
```

Pour interrompre la capture : appuyer sur `Ctrl + C`.

B. Moteur de suivi de flux (Flow Trace)

Pour comprendre précisément pourquoi un paquet est accepté, rejeté ou routé :

```
# 1. Définir le filtre sur l'adresse IP source du client
diagnose debug flow filter saddr 10.10.10.50

# 2. Afficher la fonction et les détails
diagnose debug flow show function-name enable
diagnose debug flow show iprope enable

# 3. Démarrer le traçage pour 20 lignes
diagnose debug flow trace start 20

# 4. Activer la console de débogage
diagnose debug enable

# (Envoyer un ping depuis le PC1 pour voir le diagnostic s'afficher)

# 5. Désactiver le débogage après analyse
diagnose debug disable
diagnose debug flow trace stop
```

4. Boîte à Outils & Commandes Clés Cisco (IOL L2 / L3)

A. Commutateur L2 (SW1)

```
! Vérifier l'état et l'assignation de tous les VLANs
show vlan brief

! Vérifier les ports en Trunk (802.1Q) et les VLANs autorisés
show interfaces trunk

! Afficher la table des adresses MAC apprises sur chaque port
show mac address-table

! Voir l'état récapitulatif des interfaces (Up/Down, IP)
show ip interface brief


! Vérifier le protocole Spanning-Tree
show spanning-tree brief
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 03

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Interface Graphique FortiOS : Traçage des flux clients dans 'Log & Report' > 'Forward Traffic'

B. Routeur L3 (R1)

```
! Afficher la table de routage complète (routes connectées 'C' et statiques 'S*')
show ip route

! Vérifier les sous-interfaces 802.1Q et leurs adresses IP
show ip interface brief

! Tester la connectivité depuis le routeur avec une source spécifique
ping 8.8.8.8 source ethernet 0/0.10

! Afficher la table ARP (correspondance IP <-> MAC)
show arp
```

5. Commandes Système & Maintenance EVE-NG

Depuis le shell EVE-NG (`root@192.168.1.11`) :

```
# 1. Corriger les permissions de tous les nœuds (indispensable après tout ajout d'image)
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

# 2. Vérifier les processus QEMU / KVM en cours d'exécution
ps aux | grep qemu

# 3. Vérifier l'utilisation CPU et Mémoire globale
htop
# ou
free -m

# 4. Nettoyer les fichiers de swap ou logs temporaires si le disque est plein
df -h
du -sh /opt/unetlab/tmp/*

# 5. Redémarrer proprement le serveur EVE-NG
shutdown -r now
```

---

6. Commandes d'Exploitation Proxmox VE 8

Depuis le shell physique Proxmox (`root@192.168.1.200`) :

```
# 1. Lister l'état de toutes les machines virtuelles (VMs)
qm list

# 2. Démarrer / Arrêter / Redémarrer la VM EVE-NG (VMID 200)
qm start 200
qm shutdown 200
qm reset 200

# 3. Vérifier la configuration matérielle de la VM EVE-NG
qm config 200

# 4. Surveiller l'utilisation des disques locaux LVM
lvs
vgs
pvesm status

# 5. Contrôler l'état des bridges réseau physiques (vmbr0)
ip -br addr show vmbr0
```

---

7. Synthèse du Parcours de Diagnostic d'un Flux

En cas de coupure réseau, suivre systématiquement cette chaîne de contrôle :

```
[PC Client]
    └─► 1. `ping 10.10.10.1` (Passerelle Cisco locale)
            ├─ Échec : Vérifier le port Access VLAN 10 (SW1) et le Trunk (SW1 <-> R1).
            └─ Succès : Passer à l'étape 2.
[Routeur R1]
    └─► 2. `ping 172.16.1.1` (Patte LAN du FortiGate)
            ├─ Échec : Vérifier l'interco /30 et la route par défaut 0.0.0.0/0 sur R1.
            └─ Succès : Passer à l'étape 3.
[FortiGate]
    └─► 3. `diagnose sniffer packet any 'icmp' 4 0 l`
            ├─ Les paquets arrivent sur port2 mais ne sortent pas sur port1 :
            │    Vérifier la Firewall Policy (NAT enable, Action Accept).
            └─ Les paquets sortent mais pas de retour :
                 Vérifier la route de retour FortiGate vers 10.10.10.0/24 via 172.16.1.2.
[Internet]
    └─► 4. `ping 8.8.8.8` depuis le client : Succès intégral !
```