DOSSIER D'ARCHITECTURE, D'INGÉNIERIE & D'AUDIT OPÉRATIONNEL

# HOMELAB CYBERSÉCURITÉ & INFRASTRUCTURE RÉSEAU MULTI-CONSTRUCTEURS

Virtualisation Bare-Metal Proxmox VE 8.x • Émulation Réseau EVE-NG • Pare-feu NGFW Fortinet FortiGate 7.4.13 • Commutation & Routage Cisco IOL L2/L3 • Corrélation SOC Wazuh SIEM v4.14.10 • Automatisation NetDevOps Python

Proxmox VE 8.x (KVM) | EVE-NG Community | FortiGate 7.4.13 NGFW | Cisco IOL L2 / L3 | VPN IPsec IKEv2 | OSPFv2 & FHRP HSRP | IPS DPI & Anti-DDoS | Wazuh SIEM v4.14.10 | NetDevOps Python 3

| 8 Paliers | 5 Nœuds | 10 Règles | 40 / 40 |
|---|---|---|---|
| 13 MODULES COMPLETS | PARC MULTI-CONSTRUCTEURS | SOC MITRE ATT&CK | AUDIT CONFORME (100 %) |

### FICHE SIGNALÉTIQUE DU DOSSIER TECHNIQUE

**Auteur / Ingénieur :** Ababacar Ousmane Niang

**Établissement :** Groupe ISI — Master 2 RESI

**Date d'édition :** 11 Novembre 2026

**Statut de Conformité :** Opérationnel, Testé & Audité (100 %)

**Hyperviseur & SIEM :** Proxmox VE (.200) • Wazuh (.201)

**Passerelles & Lab :** EVE-NG (.202) • FortiGate (.203)

**Haute Disponibilité :** Cluster HSRP VLAN 10 (VIP 10.10.10.254)

**Preuves Intégrées :** 2 Schémas Vectoriels + 22 Captures Réelles

PRÉAMBULE & GOUVERNANCE TECHNIQUE

# Avant-Propos, Résumé Exécutif & Méthodologie

Synthèse managériale, portée des 8 paliers d'ingénierie et traçabilité chronologique du plan d'adressage

## 1. Résumé Exécutif

Ce dossier technique formalise l'architecture, le déploiement progressif et la validation opérationnelle d'un laboratoire d'entreprise multi-constructeurs hébergé sur serveur physique **Proxmox VE 8.x** ( `192.168.1.200` ). Conçu selon une approche incrémentale structurée en **8 paliers d'ingénierie** (répartis sur **13 modules techniques**), le laboratoire reproduit une infrastructure réseau d'entreprise complète intégrant la virtualisation imbriquée KVM (**EVE-NG**), la sécurité périmétrique de nouvelle génération (**Fortinet FortiGate 7.4.13**), la commutation et le routage **Cisco IOL L2/L3**, l'observabilité centralisée SOC (**Wazuh SIEM v4.14.10**) et l'automatisation logicielle **NetDevOps en Python**.

À l'issue du déploiement, chaque fonctionnalité critique a été validée par des tests en direct (captures d'écran système, journaux d'attaques réels et basculements à chaud) :

- **Segmentation & Zone DMZ (Palier 1) :** Cloisonnement multi-zones (LAN, WAN, DMZ) et publication externe d'un serveur Web Alpine Linux 3.20 ( `172.16.50.10:80` ) via Virtual IP FortiGate ( `:8080 -> :80` ) tout en respectant la limite de licence `vdom-max = 3` .
- **Interconnexion VPN IPsec IKEv2 (Palier 2) :** Tunnel chiffré site-à-site reliant le siège FortiGate HQ au routeur succursale Cisco `R2-BRANCH` ( `192.168.1.250` ) avec latence inter-sites de 2,2 à 2,8 ms.
- **Cybersécurité NGFW & DPI L7 (Palier 3) :** Blocage en ligne d'attaques d'injection SQL ( `Custom.SQLi.Attack` , ID `3900` ) et de traversée de répertoire ( `Custom.PathTraversal.Attack` , ID `2906` ) par signatures F-SBID, filtrage applicatif P2P/Proxy et coupure anti-DDoS ICMP Flood au seuil strict de 50 pps.
- **Automatisation NetDevOps (Paliers 4 & 8) :** Suite Python modulaire assurant la sauvegarde à chaud des 5 équipements et l'audit continu sur **40 points de contrôle** (score global certifié : **100,0 %**).
- **Routage Dynamique OSPFv2 (Palier 5) :** Convergence dynamique entre Cisco R1 et FortiGate sur l'Area 0 avec résolution du blocage MTU IOL ( `ip ospf mtu-ignore` ), interface utilisateur passive et éviction complète des routes statiques.
- **Durcissement Couche 2 & Haute Disponibilité FHRP (Paliers 6 & 7) :** Protection d'accès par *Port-Security* (Sticky/Restrict/Shutdown), *DHCP Snooping* et *BPDU Guard* sur `SW1` , couplée à un cluster HSRP Groupe 1 ( `R1` / `R_STANDBY` , VIP `10.10.10.254` ) garantissant un basculement en moins d'une seconde (1 seul paquet perdu sur 50).
- **SIEM Wazuh v4.14.10 & SOC (Palier 8) :** Collecte Syslog UDP/514 sur l'ensemble du parc (FortiGate et 4 nœuds Cisco via `origin-id hostname` ), indexation OpenSearch et déploiement de **10 règles de corrélation SOC sur mesure** ( `100101` – `100110` ) alignées sur le référentiel **MITRE ATT&CK**.

## 2. Note Méthodologique : Traçabilité et Évolution du Plan d'Adressage IP

Afin de garantir une traçabilité rigoureuse de l'ensemble des preuves expérimentales, les captures et extraits de configuration issus des phases initiales de construction (Guides 01 à 07) conservent leurs baux DHCP d'origine (ex. `192.168.1.3` ou `.11` pour EVE-NG, `192.168.1.4` ou `.13` pour FortiGate `port1`). À compter du **Palier 8 (Guide 13)**, l'architecture d'exploitation a été figée sur un plan d'adressage statique déterministe garantissant la pérennité du collecteur SIEM Wazuh, des tunnels IPsec et des sondes NetDevOps :

| Composant / Infrastructure | Phase Initiale (Baux DHCP — Guides 01 à 07) | Architecture Figée Définitive (Palier 8 & Audit 40/40) | Justification Technique |
|---|---|---|---|
| **Proxmox VE 8.x (Bare-Metal)** | `192.168.1.200/24` | `192.168.1.200/24` ( `vmbr0` ) | Hyperviseur stable de gestion et d'administration |
| **Wazuh SIEM v4.14.10 (VM 101)** | *Déployé au Palier 8* | `192.168.1.201/24` ( `UDP 514` / `HTTPS 443` ) | Cible Syslog statique unique pour les 5 équipements |
| **EVE-NG Community (VM 200)** | `192.168.1.3` / `192.168.1.11` | `192.168.1.202/24` ( `pnet0` ) | Passerelle d'accès Telnet/SSH stable pour NetDevOps |
| **FortiGate 7.4.13 (port1 WAN)** | `192.168.1.4` / `192.168.1.13` | `192.168.1.203/24` (Statique) | Stabilité DNAT VIP ( `:8080` ), pair IKEv2 & source NAT Syslog |
| **Cisco R2-BRANCH (e0/0 WAN)** | `192.168.1.250/24` | `192.168.1.250/24` | Pair VPN distant IKEv2 fixe pour la succursale |
| **Passerelle LAN VLAN 10** | `10.10.10.1` (Routeur `R1` seul) | `10.10.10.254` (VIP HSRP `R1 (.1)` / `R_STANDBY (.2)` ) | Élimination du SPOF de premier saut sans interruption |

NAVIGATION DU DOSSIER TECHNIQUE

# Table des Matières

Sommaire structuré par chapitres et modules avec indexation paginée exacte

**Avant-Propos, Résumé Exécutif & Traçabilité IP** ..... p. 2

**Liste des Figures & Schémas Vectoriels (24 Figures)** ..... p. 7

**Liste des Sigles et Abréviations** ..... p. 8

**Chapitre 0 : Architecture Générale, Topologie & Plan d'Adressage** ..... p. 10

1. Contexte et Objectifs de l'Infrastructure ..... p. 10
2. Topologie et Plan d'Adressage Réseau ..... p. 11
3. Guides Techniques Détaillés ..... p. 12
4. Résultats & Preuves de Validation Opérationnelle ..... p. 14
5. Dossier Technique & Rapport d'Audit Complet ..... p. 15

**Guide 01 : Migration d'EVE-NG de VMware vers Proxmox VE** ..... p. 16

1. Création de la machine virtuelle sur Proxmox ..... p. 16
2. Transfert du disque dur virtuel (VMDK) ..... p. 16
3. Importation et rattachement du disque sous Proxmox ..... p. 16
4. Vérification et Connexion ..... p. 17

**Guide 02 : Déploiement et Licence Fortinet FortiGate 7.4** ..... p. 18

1. Comprendre la différence : FFW vs FGT ..... p. 18
2. Téléchargement officiel de l'image KVM ..... p. 18
3. Installation dans EVE-NG ..... p. 18
4. Paramètres du Nœud dans EVE-NG ..... p. 19
5. Premier démarrage et Activation de la Licence Gratuite ..... p. 19

**Guide 03 : Activation des Commutateurs & Routeurs Cisco IOL (L2 & L3)** ..... p. 21

1. Pourquoi utiliser Cisco IOL ? ..... p. 21
2. Emplacement des fichiers dans EVE-NG ..... p. 21
3. Résolution de la dépendance 32-bit (Ubuntu 22.04 Jammy) ..... p. 21
4. Génération de la Licence Officielle Cisco IOU (iourc) ..... p. 22
5. Astuce console Cisco sous EVE-NG ..... p. 23

**Guide 04 : Le Grand TP d'Entreprise Réseau & Sécurité de A à Z** ..... p. 24

1. Topologie du Laboratoire ..... p. 24
2. Tableau Récapitulatif d'Adressage IP ..... p. 24
3. Configuration du Switch Cisco L2 (SW1) ..... p. 24
4. Configuration du Routeur Cisco L3 (R1) ..... p. 25
5. Configuration du Pare-feu FortiGate 7.4 ..... p. 26
6. Configuration et Tests depuis le Client (PC1) ..... p. 26

**Guide 05 : Supervision, Analyse des Logs & Mémo des Commandes Utiles** ..... p. 28

1. Activation des Logs en Mémoire sur FortiGate 7.4 p. 28
2. Analyse du Trafic dans l'Interface Graphique FortiOS p. 29
3. Débogage et Analyse de Paquets en Direct (CLI FortiGate) p. 29
4. Boîte à Outils & Commandes Clés Cisco (IOL L2 / L3) p. 30
5. Commandes Système & Maintenance EVE-NG p. 31
6. Commandes d'Exploitation Proxmox VE 8 p. 31
7. Synthèse du Parcours de Diagnostic d'un Flux p. 32

**Guide 06 : Palier 1 - Sécurité NGFW Avancée, Zone DMZ & Virtual IP (VIP)** p. 33
1. Topologie Globale Étendue (Zone DMZ Incluse) p. 33
2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Zones p. 33
3. Déploiement du Serveur Web DMZ (Alpine Linux QEMU) p. 34
4. Configuration de la Zone DMZ sur FortiGate 7.4 p. 34
5. Définition des Objets Réseau & Politiques de Sécurité p. 35
6. Publication Externe via Virtual IP (VIP / Port Forwarding) p. 36
7. Validation & Preuve de Fonctionnement en Production p. 37
8. Synthèse des Compétences Validées (Palier 1) p. 37

**Guide 07 : Palier 2 - VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 Multi-Constructeurs (Fortinet & Cisco)** p. 38
1. Topologie Globale Étendue (Interconnexion WAN & Succursale) p. 38
2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Sites p. 38
3. Analyse Cryptographique & Défis d'Ingénierie Réseau p. 39
4. Configurations Techniques Complètes p. 40
5. Preuves de Validation Opérationnelle & Cryptographique p. 42
6. Synthèse d'Ingénierie & Métriques de Performance p. 45

**Guide 08 : Palier 3 - Cybersécurité NGFW Avancée, Inspection UTM & Prévention d'Intrusion (IPS)** p. 46
1. Contexte Operationnel et Objectifs de Securite p. 46
2. Topologie de Securite NGFW / UTM p. 46
3. Configuration des Signatures IPS Personnalisees (Deep Packet Inspection) p. 47
4. Creation du Capteur IPS (IPS_SENSOR_DMZ) p. 47
5. Configuration du Controle Applicatif L7 (APP_CTRL_ENTERPRISE) p. 48
6. Politique de Protection Anti-DDoS (DoS-policy) p. 48
7. Application des Profils UTM aux Politiques de Pare-feu p. 49
8. Campagne de Tests et Preuves de Fonctionnement p. 50
9. Synthese des Commandes de Diagnostic et de Supervision p. 52

**Guide 09 : Palier 4 - NetDevOps, Automatisation Réseau et Audit de Conformité (Python)** p. 53
1. Contexte et Enjeux Industriels du NetDevOps p. 53
2. Architecture de la Solution NetDevOps p. 53
3. Conception des Modules Logiciels p. 54
4. Resultats Operationnels et Preuves d'Execution p. 54
5. Formats des Rapports Generes p. 55
6. Memento des Commandes de la Suite NetDevOps p. 56

**Guide 10 : Palier 5 - Routage Dynamique OSPFv2 Multi-Constructeurs (Cisco & Fortinet)** p. 57

1. Contexte et Enjeux Industriels du Routage Dynamique ..... p. 57
2. Architecture de Routage et Matrice d'Adressage ..... p. 58
3. Mecanismes Theoriques OSPFv2 en Contexte Heterogene ..... p. 58
4. Defis d'Interoperabilite Multi-Constructeurs et Solutions Appliquees ..... p. 59
5. Configurations Realisees Pas a Pas ..... p. 60
6. Preuves de Validation et Resultats en Production ..... p. 61
7. Audit Automatise et Integration dans la Suite NetDevOps ..... p. 62
8. Bilan Technique et Competences Validees ..... p. 62

**Guide 11 : Palier 6 - Cybersécurité Réseau L2 (Port-Security, DHCP Snooping & BPDU Guard)** ..... p. 63

1. Contexte et Enjeux Industriels de la Securite Couche 2 ..... p. 63
2. Architecture de Securite L2 et Topologie d'Acces ..... p. 64
3. Implementation de Port-Security ..... p. 64
4. Implementation du DHCP Snooping ..... p. 65
5. Durcissement Spanning-Tree : PortFast & BPDU Guard ..... p. 65
6. Preuves de Validation et Resultats Experimentaux en Production ..... p. 66
7. Bilan d'Ingenierie et Competences Acquises ..... p. 67

**Guide 12 : Palier 7 - Haute Disponibilité Réseau & Redondance FHRP / HSRP** ..... p. 68

1. Contexte et Enjeux Industriels de la Haute Disponibilite FHRP ..... p. 68
2. Architecture Technique et Topologie de Redondance ..... p. 69
3. Implementation Pas-a-Pas sur les Equipements ..... p. 69
4. Machine a Etats Finis (FSM) HSRP et Convergence ..... p. 70
5. Tests et Validation en Direct ..... p. 71
6. Synthese et Bilan de Conformite ..... p. 72

**Guide 13 : Palier 8 - Supervision Centralisée, Corrélation SOC & SIEM Wazuh** ..... p. 73

1. Contexte et Enjeux Industriels d'un SOC / SIEM Centralise ..... p. 73
2. Architecture du Plan d'Adressage Fixe & Pipeline SIEM ..... p. 73
3. Configuration du Serveur SIEM Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201) ..... p. 75
4. Configuration de l'Export Syslog Multi-Constructeurs ..... p. 75
5. Ingenierie des Regles de Correlation SOC & Mapping MITRE ATT&CK ..... p. 77
6. Campagne de Tests d'Incidents Reels & Preuves SIEM ..... p. 78
7. Extension NetDevOps : Audit Automatique a 40 Points (100.0 %) ..... p. 80
8. Bilan d'Ingenierie et Competences Validees ..... p. 81

**Annexe A : Résultats Exhaustifs de l'Audit Automatisé NetDevOps (40/40 Points)** ..... p. 82

**Conclusion Générale & Axes d'Évolution** ..... p. 85

INDEX ICONOGRAPHIQUE

# Liste des Figures & Schémas Vectoriels

Recensement des 2 schémas d'architecture SVG et des 22 captures d'écran de validation en laboratoire

**Figure 0.1** — Architecture globale en 5 couches du Homelab Proxmox VE, EVE-NG, Fortinet FortiGate 7.4, Cisco IOL et SIEM Wazuh (adressage définitif .200-.250 et VIP .254). ..... p. 10

**Figure 0.2** — Pipeline de supervision centralisée SIEM Wazuh (Syslog UDP/514, règles MITRE ATT&CK) et chaîne d'automatisation NetDevOps Python. ..... p. 10

**Figure 1.1** — Console Shell Proxmox VE 8 confirmant l'état running de la VM 200 (eve-ng-lab), ses 8192 Mo de RAM et son disque sur local-lvm. ..... p. 17

**Figure 1.2** — Tableau de bord Proxmox VE (https://192.168.1.200:8006) attestant de l'état de santé de l'hôte et de la VM 200 opérationnelle. ..... p. 17

**Figure 2.1** — Console CLI FortiGate 7.4 (get system status) confirmant le statut License Status: Valid, 1 vCPU alloué et la version v7.4.13. ..... p. 20

**Figure 3.1** — Console du commutateur Cisco IOL L2 SW1 (show interfaces trunk et show vlan brief) validant le trunk 802.1Q Et0/0 et le VLAN 10 Utilisateurs. ..... p. 22

**Figure 4.1** — Console du routeur Cisco IOL L3 R1 (show ip route) confirmant la sous-interface 802.1Q e0/0.10 et la route par défaut vers FortiGate. ..... p. 27

**Figure 4.2** — Console client VPCS (PC1) attestant de la connectivité de bout en bout vers 10.10.10.1, 172.16.1.1 et Internet (8.8.8.8). ..... p. 27

**Figure 5.1** — Console FortiGate confirmant l'activation des journaux en mémoire vive (get log memory setting) et le suivi sur LAN_TO_INTERNET. ..... p. 29

**Figure 6.1** — Console Alpine Linux validant la configuration IP et le démarrage du serveur HTTP. ..... p. 34

**Figure 6.2** — Liste des adresses IP actives montrant port1 (WAN), port2 (LAN) et port3 (DMZ). ..... p. 35

**Figure 6.3** — Définition de la Virtual IP et gestion du quota de politiques firewall (vdom-max = 3). ..... p. 37

**Figure 6.4** — Accès réussi au serveur Web de la DMZ via la Virtual IP FortiGate sur le port 8080. ..... p. 37

**Figure 7.1** — Test ICMP WAN R2-BRANCH vers FortiGate (192.168.1.4) avec 100 % de succès et latence moyenne de 1 ms. ..... p. 42

**Figure 7.2** — Validation de la connectivité locale entre le client PC2 (192.168.20.50) et sa passerelle R2 (192.168.20.1). ..... p. 43

**Figure 7.3** — Inspection de la passerelle IKEv2 FortiGate montrant l'état status: established, version: 2 et proposal: des-sha256. ..... p. 43

**Figure 7.4** — État opérationnel du tunnel sous FortiGate avec proxyid P2_VPN_BRANCH actif pour les deux sous-réseaux. ..... p. 44

**Figure 7.5** — Sortie Cisco montrant Status: READY pour la SA IKEv2 et les compteurs #pkts encaps / #pkts decaps actifs sous ESP. ..... p. 44

**Figure 7.6** — Succès total des pings traversant le tunnel chiffré depuis la succursale vers la DMZ et le Campus du Siège. ..... p. 45

**Figure 8.1** — Activation CLI de l'export Syslog UDP/514 vers 192.168.1.201 sur FortiGate 7.4 et generation des journaux de verification via diagnose log test. ..... p. 76

**Figure 8.2** — Tableau de bord Wazuh Threat Hunting filtre par DQL rule.groups: fortigate montrant les evenements pare-feu indexes en temps reel. ..... p. 78

**Figure 8.3** — Vue Document Details confirmant l'index _index: wazuh-alerts-4.x-2026.11.11, le decodeur fortigate-firewall-v5 et l'extraction normalisee des champs data.devname, data.logdesc et data.subtype. ..... p. 78

**Figure 8.4** — Preuve directe depuis le serveur wazuh-siem des services actifs, de la validation syntaxique wazuh-analysisd et des 7 alertes SOC reelles enregistrees dans /var/ossec/logs/alerts/alerts.json. ..... p. 79

**Figure 8.5** — Execution reelle de py -m automation.netdevops --all validant la sauvegarde a chaud des 5 equipements et le score global de conformite de 100.0 % (40/40 points). ..... p. 80

RÉFÉRENTIEL TERMINOLOGIQUE

# Liste des Sigles et Abréviations

Glossaire technique des protocoles réseaux, mécanismes cryptographiques et briques de supervision

| Sigle | Développement | Rôle dans l'Infrastructure Homelab |
|---|---|---|
| `AD` | **Administrative Distance** | Distance administrative déterminant la priorité d'une source de routage dans la RIB. |
| `ASBR` | **Autonomous System Boundary Router** | Routeur OSPF (FortiGate) injectant des routes externes (LSA Type 5) vers l'Area 0. |
| `BPDU` | **Bridge Protocol Data Unit** | Trame de contrôle échangée par Spanning-Tree (STP) pour éviter les boucles de niveau 2. |
| `DBD` | **Database Description** | Paquet OSPF décrivant la base LSDB lors de la synchronisation des routeurs voisins. |
| `DHCP` | **Dynamic Host Configuration Protocol** | Protocole d'attribution automatique des adresses IP et options réseau (protégé par Snooping). |
| `DMZ` | **Demilitarized Zone** | Zone réseau isolée hébergeant les serveurs exposés vers l'extérieur (port3 FortiGate). |
| `DNAT / VIP` | **Destination NAT / Virtual IP** | Translation d'adresse destination (ex. WAN :8080 redirigé vers serveur DMZ :80). |
| `DoS / DDoS` | **Denial of Service** | Attaque par saturation volumétrique filtrée sur port1 par seuils SYN/ICMP flood. |
| `DPD` | **Dead Peer Detection** | Mécanisme de détection rapide d'indisponibilité d'un pair VPN IKEv2. |
| `DPI` | **Deep Packet Inspection** | Analyse approfondie de la charge utile applicative L7 par le moteur IPS FortiOS. |
| `DR / BDR` | **Designated / Backup Designated Router** | Routeurs élus sur segment multi-accès OSPF pour centraliser les annonces LSA. |
| `ESP` | **Encapsulating Security Payload** | Protocole IPsec assurant le chiffrement et l'intégrité des paquets inter-sites. |
| `FHRP` | **First Hop Redundancy Protocol** | Famille de protocoles (HSRP, VRRP, GLBP) assurant la redondance de passerelle. |
| `F-SBID` | **Fortinet Signature-Based Intrusion Detection** | Syntaxe de création de signatures IPS personnalisées sous FortiGate. |
| `HSRP` | **Hot Standby Router Protocol** | Protocole Cisco FHRP assurant le basculement actif/veille via VIP 10.10.10.254. |
| `IaC` | **Infrastructure as Code** | Gestion déclarative et automatisée des configurations réseau via scripts Python. |
| `IKEv2` | **Internet Key Exchange Version 2** | Protocole d'établissement sécurisé des associations de sécurité (SA) VPN IPsec. |
| `IOL` | **IOS on Linux** | Binaire natif Cisco exécutant l'OS réseau L2/L3 directement sous noyau Linux EVE-NG. |
| `IPS` | **Intrusion Prevention System** | Moteur de prévention d'intrusion bloquant activement les paquets malveillants (SQLi/LFI). |

| Sigle | Développement | Rôle dans l'Infrastructure Homelab |
|---|---|---|
| `KVM` | **Kernel-based Virtual Machine** | Hyperviseur de type 1 intégré à Proxmox VE avec support imbriqué Intel VT-x/VMX. |
| `LSA` | **Link-State Advertisement** | Unité d'information topologique échangée entre routeurs OSPF (Types 1 et 5). |
| `MITRE ATT&CK` | **Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge** | Référentiel standardisé de qualification des techniques d'attaque (T1190, T1200, T1498, T1557). |
| `MTU` | **Maximum Transmission Unit** | Taille maximale d'une trame IP ; contournée entre IOL et KVM via ip ospf mtu-ignore. |
| `NGFW` | **Next-Generation Firewall** | Pare-feu de nouvelle génération intégrant filtrage d'état, IPS DPI et contrôle L7. |
| `OSPFv2` | **Open Shortest Path First v2** | Protocole de routage dynamique IGP à état de liens normalisé (RFC 2328). |
| `PFS` | **Perfect Forward Secrecy** | Renouvellement indépendant des clés de session IPsec via groupe Diffie-Hellman 14. |
| `RIB` | **Routing Information Base** | Table de routage logique maintenue en mémoire par un routeur ou pare-feu. |
| `SA` | **Security Association** | Contrat cryptographique unidirectionnel définissant algorithmes et clés IPsec/IKEv2. |
| `SIEM` | **Security Information & Event Management** | Plateforme (Wazuh v4.14.10) centralisant journaux, indexation OpenSearch et alertes SOC. |
| `SOC` | **Security Operations Center** | Dispositif de surveillance, de corrélation et de réponse aux incidents cyber. |
| `SPOF` | **Single Point of Failure** | Composant unique dont la défaillance entraîne l'arrêt complet du service réseau. |
| `SQLi` | **SQL Injection** | Vecteur d'attaque Web ciblant les requêtes de bases de données, bloqué en DPI L7. |
| `UTM` | **Unified Threat Management** | Consolidation des fonctions de sécurité (IPS, Application Control, DoS) sur le NGFW. |
| `VLAN / VMAC` | **Virtual LAN / Virtual MAC** | Segmentation logique L2 (VLAN 10) et adresse MAC virtuelle partagée HSRP (0000.0c07.ac01). |

CHAPITRE 0 — ARCHITECTURE & TOPOLOGIE

# Architecture Générale, Modèle en 5 Couches & Plan d'Adressage

Vue d'ensemble vectorielle des flux réseau, de l'observabilité SOC et matrice définitive des équipements





***Figure 0.1 :*** *Architecture globale en 5 couches du Homelab Proxmox VE, EVE-NG, Fortinet FortiGate 7.4, Cisco IOL et SIEM Wazuh (plan d'adressage statique définitif .200-.250 et VIP .254).*





***Figure 0.2 :*** *Pipeline de supervision centralisée SIEM Wazuh (Syslog UDP/514, règles MITRE ATT&CK) et chaîne d'automatisation NetDevOps Python.*


## 1. Contexte et Objectifs de l'Infrastructure

Ce projet d'infrastructure concrétise la conception, le déploiement et l'exploitation d'un laboratoire d'émulation réseau et de sécurité périmétrique déployé sur matériel physique (Bare-Metal) sous Proxmox Virtual Environment 8.x.

L'objectif principal consiste à interconnecter un environnement d'émulation réseau haute fidélité (EVE-NG Community) propulsé par des commutateurs et routeurs virtuels Cisco IOL (IOS on Linux L2 & L3) avec un pare-feu de nouvelle génération (Fortinet FortiGate 7.4.13), assurant :

1. La segmentation étanche par VLANs 802.1Q et routage inter-VLANs (Router-on-a-stick).
2. L'inspection des flux sortants et le masquage d'adresses réseau (NAT dynamique WAN).
3. L'isolation d'une zone DMZ et la publication de services via Virtual IP (DNAT / Port Forwarding).
4. L'interconnexion sécurisée de sites distants par tunnel VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 multi-constructeurs (Fortinet HQ vers Cisco Branch).
5. L'élévation de posture de sécurité NGFW (Palier 3) : inspection applicative L7 (Application Control), prévention d'intrusion sur mesure (Deep Packet Inspection / Custom IPS Sensor contre SQLi et Path Traversal) et atténuation d'attaques par déni de service (DoS Policy).
6. L'automatisation logicielle NetDevOps (Palier 4 étendu) : suite Python autonome pour la sauvegarde des configurations à chaud sur 5 équipements, la détection différentielle de dérive (*drift*) et l'audit continu de 40 points de contrôle.
7. La haute disponibilité de passerelle (Palier 7) : cluster FHRP/HSRP VLAN 10 ( `R1` / `R_STANDBY`, VIP `10.10.10.254` ).
8. La supervision centralisée et corrélation SOC (Palier 8) : collecte Syslog UDP/514 sur **Wazuh SIEM v4.14.10** ( `192.168.1.201` ), 10 règles analytiques sur mesure mappées **MITRE ATT&CK** et détection d'incidents en temps réel.

## 2. Topologie et Plan d'Adressage Réseau




### Table de Correspondance des Équipements (Adressage Fixe Actualisé)

| Nœud | Modèle / Image | Interface | Rôle & Adressage | Passerelle |
|---|---|---|---|---|
| **Proxmox VE** | PVE 8.x Bare-Metal | `vmbr0` | Hyperviseur hôte ( `192.168.1.200/24` ) | `192.168.1.1` |
| **Wazuh SIEM** | Wazuh v4.14.10 (VM 101) | `ens18` / `UDP 514` | Collecteur SOC, OpenSearch & Dashboard ( `192.168.1.201/24` ) | `192.168.1.1` |

| Nœud | Modèle / Image | Interface | Rôle & Adressage | Passerelle |
|---|---|---|---|---|
| **EVE-NG** | Community 5.0.1 (VM 200) | `pnet0` | Plateforme d'émulation réseau ( `192.168.1.202/24` ) | `192.168.1.1` |
| **FortiGate HQ** | FortiOS 7.4.13 | `port1` | WAN Uplink FAI (Statique `192.168.1.203/24` ) | `192.168.1.1` |
| **FortiGate HQ** | FortiOS 7.4.13 | `port2` | Interco LAN HQ OSPFv2 ( `172.16.1.1/30` ) | - |
| **FortiGate HQ** | FortiOS 7.4.13 | `port3` | Zone DMZ Serveur Web ( `172.16.50.254/24` ) | - |
| **Cisco R1** | Cisco IOL L3 (15.7M) | `e0/1` | Uplink OSPFv2 vers FortiGate ( `172.16.1.2/30` ) | `172.16.1.1` |
| **Cisco R1** | Cisco IOL L3 (15.7M) | `e0/0.10` | Passerelle HSRP Active VLAN 10 ( `10.10.10.1/24` , Prio 110) | `VIP 10.10.10.254` |
| **Cisco R_STANDBY** | Cisco IOL L3 (15.5T) | `e0/0.10` | Passerelle HSRP Standby VLAN 10 ( `10.10.10.2/24` , Prio 100) | `VIP 10.10.10.254` |
| **Cisco SW1** | Cisco IOL L2 (15.2d) | `e0/0` , `e0/2` , `Vlan10` | Trunks dot1q & Management ( `10.10.10.10/24` ) | `10.10.10.254` |
| **Cisco SW1** | Cisco IOL L2 (15.2d) | `e0/1` | Port d'accès durci VLAN 10 (Port-Security, BPDU Guard) | - |
| **VPCS Client (PC1)** | Virtual PC Simulator | `eth0` | Poste utilisateur VLAN 10 ( `10.10.10.50/24` ) | `10.10.10.254` |
| **SRV-WEB-DMZ** | Alpine Linux 3.20 | `eth0` | Serveur Web DMZ ( `172.16.50.10/24` ) | `172.16.50.254` |
| **Cisco R2-BRANCH** | Cisco IOL L3 (15.5T) | `e0/0` & `e0/1` | WAN ( `192.168.1.250/24` ) & LAN ( `192.168.20.1/24` ) | `192.168.1.1` |
| **PC2-BRANCH** | Virtual PC Simulator | `eth0` | Poste Succursale ( `192.168.20.50/24` ) | `192.168.20.1` |

## 3. Guides Techniques Détaillés

Le projet est documenté par 13 guides pas-à-pas disponibles dans le dossier `./guides/` :

1. `./guides/01_MIGRATION_EVENG_PROXMOX.md`

Exportation des disques VMDK, transfert SSH/SCP, importation `qm disk import` sous Proxmox VE et activation du flag processeur `host` (Nested KVM).

2. `./guides/02_INSTALLATION_FORTIGATE_7.4.md`

Importation de l'image KVM QCOW2 ( `fortios-7.4` ), initialisation CLI, politique de mot de passe forte et activation de la licence d'évaluation permanente via FortiCloud.

3. `./guides/03_ACTIVATION_CISCO_IOL_L2_L3.md`

Mise en place des binaires Cisco IOL, génération et validation de la licence Cisco `iourc` sous licence Linux, correction des droits d'exécution `eveng_fixpermissions` .

4. `./guides/04_TP_ENTREPRISE_DE_A_A_Z.md`

Configuration de la commutation Cisco L2 (Trunk 802.1Q), sous-interfaces de routage L3 Router-on-a-stick, routes statiques bidirectionnelles et politique de filtrage/NAT sur FortiOS.

5. `./guides/05_SUPERVISION_LOGS_ET_COMMANDES_UTILES.md`

Outils de métrologie, analyse de traces ICMP/TCP, consultation des tables de sessions NAT et inspection des journaux de trafic en mémoire vive sur le pare-feu.

6. `./guides/06_PALIER_1_DMZ_NGFW_ET_VIRTUAL_IP.md`

Création de la zone DMZ étanche sur `port3` (172.16.50.254/24), déploiement du serveur Web Linux QEMU durci, politiques inter-zones LAN vers DMZ et publication WAN par Virtual IP (VIP Port Forwarding 8080 vers 80).

7. `./guides/07_PALIER_2_VPN_IPSEC_SITE_A_SITE_MULTI_CONSTRUCTEURS.md`

Interconnexion chiffrée entre Siège FortiGate et Succursale Cisco IOL L3, négociation IKEv2 / IPsec ESP, PFS DH14, gestion des contraintes cryptographiques d'évaluation, consolidation multi-interfaces pare-feu et routage inter-sites avec 100% de succès.

8. `./guides/08_PALIER_3_CYBERSECURITE_NGFW_INSPECTION_UTM_ET_IPS.md`

Inspection DPI L7, compilation de signatures IPS F-SBID (blocage SQLi et Path Traversal), capteur IPS DMZ, filtrage applicatif (blocage P2P / Proxy) et atténuation d'attaques DoS/Flood sur l'interface WAN.

9. `./guides/09_PALIER_4_NETDEVOPS_AUTOMATISATION_ET_AUDIT_PYTHON.md`

Suite logicielle Python modulaire ( `automation/` ), extraction a chaud des running-configs (GitOps), detection differentielle de derive (*drift*), moteur d'audit de 22 points de controle et generation de rapports structures JSON/Markdown (score 100%).

10. `./guides/10_PALIER_5_ROUTAGE_DYNAMIQUE_OSPFV2_CISCO_FORTINET.md`

Mise en place d'un domaine OSPFv2 multi-constructeurs (Cisco IOL L3 R1 et FortiGate 7.4), elimination du routage statique, injection de route par defaut externe O*E2, annonce LAN LSA Type 1, securisation par passive-interface, contournement MTU IOL et audit automatise 25/25 points.

11. `./guides/11_PALIER_6_SECURITE_L2_PORT_SECURITY_DHCP_SNOOPING_BPDUGUARD.md`

Durcissement avance du commutateur d'acces Cisco IOL L2 SW1 : controle d'acces physique par adresse MAC Sticky, observation des modes restrict et shutdown (err-disabled), filtrage anti-serveur DHCP pirate (DHCP Snooping, ports Trusted/Untrusted, Option 82), et protection STP contre les boucles et commutateurs clandestins (PortFast & BPDU Guard).

12. `./guides/12_PALIER_7_HAUTE_DISPONIBILITE_FHRP_HSRP.md`

Mise en place de la haute disponibilité de premier saut (FHRP) via HSRP sur le VLAN 10, élimination du point unique de défaillance (SPOF) par le cluster R1 (Maître Actif, priorité 110) et R_STANDBY (Secours, priorité 100), passerelle virtuelle partagée (VIP 10.10.10.254, VMAC 0000.0c07.ac01), basculement à chaud instantané (< 1 seconde) et préemption automatique.

13. `./guides/13_PALIER_8_SUPERVISION_CENTRALISEE_ET_SIEM_WAZUH.md`

Déploiement du serveur SIEM **Wazuh v4.14.10** ( `192.168.1.201` ), collecte Syslog UDP/514 sur l'ensemble du parc (FortiGate + Cisco R1, R_STANDBY, SW1, R2-BRANCH), 10 règles SOC sur mesure ( `100101` - `100110` ) mappées MITRE ATT&CK, détection d'incidents en direct et extension de la suite NetDevOps à 5 équipements (40/40 contrôles conformes).

---

# 4. Résultats & Preuves de Validation Opérationnelle

## 1. Connectivité de bout en bout (Client VPCS vers Internet 8.8.8.8)

```
VPCS> ping 8.8.8.8
8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=115 time=64.218 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=115 time=62.845 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=115 time=61.802 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=115 time=63.114 ms

Résultats des tests de performance :
- Latence interne LAN (Client vers R1) : < 1 ms
- Latence interconnexion (R1 vers FortiGate) : < 1 ms
- RTT moyen vers WAN (Google DNS 8.8.8.8) : 62.9 ms
- Taux de livraison des paquets : 100% de réussite
```

## 2. Inspection des flux et NAT sur FortiGate

```
FortiGate-VM64-KVM # diagnose sys session filter proto 1
FortiGate-VM64-KVM # diagnose sys session list

session info: id=14 proto=1 type=00000000 flags=00000000 duration=2 expire=58
org: 10.10.10.50:1 -> 8.8.8.8:1
reply: 8.8.8.8:1 -> 192.168.1.4:1 [NAT dynamique port1]
state: dirty may_dirty
statistic(bytes/packets): org: 420/5 reply: 420/5
```

## 3. Palier 1 : Publication Web DMZ via Virtual IP (VIP Port Forwarding)

```
Accès externe validé sur http://192.168.1.4:8080 (VIP 8080 -> 172.16.50.10:80)
Service HTTP actif sous Alpine Linux 3.20
Trafic inspecté et consigné dans les logs FortiGate
```

## 4. Palier 2 : VPN IPsec IKEv2 Multi-Constructeurs (Fortinet HQ <-> Cisco R2 Branch)

```
Cisco R2-BRANCH# show crypto ikev2 sa
Tunnel-id Local                 Remote                Status
1         192.168.1.250/500     192.168.1.4/500       READY
      Encr: DES, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

FortiGate # diagnose vpn tunnel list
name=VPN_BRANCH ver=2 serial=1 192.168.1.4:0->192.168.1.250:0 status=up

VPCS PC2-BRANCH> ping 172.16.50.10 (DMZ) -> 5/5 packets received (2.2 ms)
VPCS PC2-BRANCH> ping 10.10.10.50 (Campus LAN) -> 5/5 packets received (2.8 ms)
```

## 5. Palier 3 : Cybersécurité NGFW Avancée (Inspection UTM & Filtrage Applicatif)

```
Requête normale VIP (HTTP 200 OK) : curl http://192.168.1.4:8080/ -> Succès nominal
Attaque SQLi interceptée (DPI) : curl "...?id=1%20UNION%20SELECT%20null" -> Dropped (0 bytes received)
Attaque Path Traversal bloquée : curl "...?file=/etc/passwd" -> Dropped (0 bytes received)
Attaque ICMP Flood atténuée : 80 paquets émis -> coupure stricte au seuil 50 pps (37.5% packet loss)
Journaux d'audit IPS (attackid 3900 & 2906) et DoS Anomaly (attackid 16777316) générés avec sévérité critique
```

### 6. Palier 4 (Étendu Palier 8) : NetDevOps & Audit de Conformité Continue (Python)

```
Suite logicielle : py -m automation.netdevops --all
Sauvegarde à chaud : R1_HQ (147 lignes), R_STANDBY_HQ (134 lignes), SW1_HQ (111 lignes), R2_BRANCH (3132 lignes),
FORTIGATE_HQ (11143 lignes)
Audit opérationnel : 40/40 points de contrôle validés sur 5 équipements (Score de conformité : 100.0 %)
Rapports structurés : automation/reports/audit_report_latest.json et audit_report_latest.md
```

### 7. Palier 7 : Haute Disponibilité Réseau FHRP / HSRP (Redondance de Passerelle)

```
Cluster HSRP Groupe 1 (VLAN 10) :
- Routeur Actif (Maître)    : R1 (IP 10.10.10.1, Priorité 110, Preempt P) -> State: Active (local)
- Routeur Secours (Standby) : R_STANDBY (IP 10.10.10.2, Priorité 100, Preempt P) -> State: Standby (local)
- Passerelle Virtuelle VIP   : 10.10.10.254
- Adresse MAC Virtuelle HSRP : 00:00:0c:07:ac:01 (Groupe 1 en hex)

Preuve du Basculement à Chaud (Live Failover) :
- Flux de test continu émis depuis VPC (50 pings vers la VIP 10.10.10.254)
- Coupure d'interface sur R1 (shutdown Ethernet0/0.10)
- Continuité de service : 1 seul paquet perdu (icmp_seq=25 timeout), reprise immédiate au paquet 26 via R_STANDBY
(< 1s)
- Rétablissement de R1 (no shutdown) : Préemption automatique validée (R1 redevient Active, R_STANDBY repasse en
Standby)
```

### 8. Palier 8 : Supervision Centralisée, Corrélation SOC & SIEM Wazuh

```
Serveur SIEM : Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201) -> wazuh-manager / indexer / filebeat / dashboard (active)
Collecte Syslog UDP/514 active sur FortiGate (192.168.1.203) et Cisco IOL (R1, R_STANDBY, SW1, R2-BRANCH)
Incidents réels corrélés dans /var/ossec/logs/alerts/alerts.json (11/11/2026) :
- Rule 100101 (x3, lvl 7)         : Bascule cluster HSRP Groupe 1 (R1 <-> R_STANDBY)
- Rule 100103 (x1, lvl 9, T1200)  : Violation Port-Security sur SW1 Ethernet0/1 (MAC 0050.7966.6804)
- Rule 100110 (x2, lvl 10, T1190) : Blocage IPS DMZ Custom.SQLi.Attack (ID 3900) & PathTraversal (ID 2906)
- Rule 100109 (x1, lvl 8, T1498)  : Atténuation DoS ICMP Flood FortiGate (51 > seuil 50, ID 16777316)
```

## 5. Dossier Technique & Rapport d'Audit Complet

L'ensemble des captures d'écran certifiées, configurations d'ingénierie et traces de diagnostic est compilé dans le document d'audit officiel :

- `docs/Rapport_Homelab_Proxmox_FortiGate.pdf`

MODULE 01 / 13 — SOCLE

# Guide 01 : Migration d'EVE-NG de VMware vers Proxmox VE

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide décrit la procédure pas à pas ayant permis de migrer la machine virtuelle **EVE-NG** depuis VMware Workstation vers le serveur physique **Proxmox VE 8**.

## 1. Création de la machine virtuelle sur Proxmox

Dans le shell Proxmox ( `>_ Shell` ) ou via l'interface graphique :

```
# 1. Créer la VM sans disque avec CPU Host (virtualisation imbriquée KVM)
qm create 200 --name eve-ng-lab \
  --memory 8192 \
  --cores 4 \
  --cpu host \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0 \
  --ostype l26 \
  --scsihw virtio-scsi-pci
```

> **Point clé :** Le paramètre `--cpu host` est capital. Il transmet les instructions matérielles Intel VT-x / AMD-V du processeur physique à la VM EVE-NG, permettant d'accélérer les nœuds QEMU / KVM virtuels.

## 2. Transfert du disque dur virtuel (VMDK)

Depuis le PC portable (PowerShell), transfert du disque monolithique de 10,8 Go vers l'espace de stockage temporaire de Proxmox :

```
scp "C:\Users\DELL\Documents\Virtual Machines\EVE-NG\EVE-NG.vmdk" root@192.168.1.200:/var/lib/vz/dump/
```

## 3. Importation et rattachement du disque sous Proxmox

Dans le shell de Proxmox ( `>_ Shell` ) :

```
# 1. Importer le disque VMDK dans le volume de stockage local-lvm
qm importdisk 200 /var/lib/vz/dump/EVE-NG.vmdk local-lvm

# 2. Rattacher le disque importé en SCSI VirtIO rapide avec TRIM/Discard
qm set 200 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-200-disk-0,discard=on,ssd=1

# 3. Définir le disque scsi0 comme premier disque de démarrage
qm set 200 --boot order=scsi0

# 4. Supprimer le fichier VMDK temporaire pour libérer 11 Go d'espace
rm -f /var/lib/vz/dump/EVE-NG.vmdk

# 5. Démarrer la machine virtuelle EVE-NG
qm start 200
```

```
root@pve:~ (Shell Proxmox VE 8.x - Validation Machine Virtuelle 200)

root@pve:~# pveversion -v | head -n 3
proxmox-ve: 9.2.0 (running kernel: 7.0.14-25-pve)
pve-manager: 9.2.21 (running version: 9.2.21/4f6e0ac86f9e8c7f)
proxmox-kernel-helper: 9.2.0

root@pve:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       200 eve-ng-lab           running    8192              60.00 1240

root@pve:~# qm config 200 | grep -E 'cpu|scsi|net'
cpu: host
net0: virtio=BC:24:11:C3:CF:75,bridge=vmbr0
scsi0: local-lvm:vm-200-disk-0,discard=on,size=60G,ssd=1
scsihw: virtio-scsi-pci

root@pve:~# lvs pve/data | grep vm-200
  vm-200-disk-0 pve Vwi-aotz-- 60.00g data 28.32%
```

***Figure 1.1 :*** *Console Shell Proxmox VE 8 confirmant l'état `running` de la VM 200 ( `eve-ng-Lab` ), ses 8192 Mo de RAM et son disque sur `local-lvm` .*

## 4. Vérification et Connexion

1. Ouvre l'onglet **`Console`** de la VM 200 sur Proxmox.
2. Note l'adresse IP affichée en haut (dans notre cas : `http://192.168.1.3` ).
3. Ouvre ton navigateur web sur ton PC portable et connecte-toi à :

- **URL :** `http://192.168.1.3`
- **Username :** `admin`
- **Password :** `eve`
- **Console mode :** `HTML5`





***Figure 1.2 :*** *Tableau de bord Proxmox VE ( `https://192.168.1.200:8006` ) attestant de l'état de santé de l'hôte et de la VM 200 opérationnelle.*

MODULE 02 / 13 — SOCLE

# Guide 02 : Déploiement et Licence Fortinet FortiGate 7.4

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide explique l'installation du pare-feu **Fortinet FortiGate** sous EVE-NG, la gestion des licences d'évaluation officielles et la mise en service de l'interface graphique FortiOS.

## 1. Comprendre la différence : FFW vs FGT

Lors du premier déploiement, une image `FFW` (FortiFirewall) avait été installée :

- `FFW` **(FortiFirewall) :** Déclinaison opérateur télécoms/CGNAT. Elle n'inclut **aucun mode d'évaluation gratuit** et verrouille l'interface web tant qu'un fichier de licence payant ( `.lic` ) n'est pas fourni.
- `FGT` **(FortiGate) :** Le modèle standard d'entreprise utilisé pour les certifications (**NSE 4 / FCF**). Il intègre la **licence d'évaluation gratuite permanente** de Fortinet.

## 2. Téléchargement officiel de l'image KVM

1. Rendez-vous sur le portail officiel : https://support.fortinet.com (inscription gratuite).
2. Menu : **`Support`** **`->`** **`VM Images`** .
3. Sélectionner :

- **Product :** `FortiGate`
- **Platform :** `KVM`
- **Version :** `7.4` (onglet *Earlier Versions*)

4. Télécharger le package de déploiement x86_64 :

`FGT_VM64_KVM-v7.4.13.M-build2933-FORTINET.out.kvm.zip`

5. Extraire le fichier zip pour obtenir **`fortios.qcow2`** .

## 3. Installation dans EVE-NG

Depuis PowerShell sur le PC portable :

```
scp "fortios.qcow2" root@192.168.1.11:/tmp/virtioa.qcow2
```

Dans le terminal EVE-NG ( `root@192.168.1.11` ) :

```
# 1. Créer le dossier conforme EVE-NG
mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13

# 2. Déplacer l'image
mv /tmp/virtioa.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13/

# 3. Supprimer les anciennes images obsolètes (optionnel)
find /opt/unetlab/addons/qemu/ -maxdepth 1 -type d -name "fortinet*" ! -name "fortinet-FGT-7.4.13" -exec rm -rf {}
+

# 4. Réparer les permissions EVE-NG
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

## 4. Paramètres du Nœud dans EVE-NG

Lors de l'ajout du nœud **Fortinet FortiGate** sur le lab :

- **CPU :** `1` *(Impératif : la licence gratuite limite à 1 vCPU, 2 vCPUs bloqueraient la licence !)*
- **RAM :** `2048` Mo *(Minimum requis pour FortiOS pour éviter l'erreur de mémoire out-of-memory)*
- **Ethernet Interfaces :** `4` ou plus

## 5. Premier démarrage et Activation de la Licence Gratuite

1. Relier le `port1` au nuage `Management (Cloud0)` et démarrer le FortiGate.
2. Ouvrir la console CLI :

- **Login :** `admin`
- **Password :** (Appuyer sur Entrée car vide)
- **Nouveau mot de passe :** Respecter la politique de 12 caractères min avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole (ex: `••••••••••••` / mot de passe robuste personnalisé).

3. Activer le DHCP et l'accès web sur `port1` :

```
config system interface
    edit port1
        set mode dhcp
        set allowaccess ping https ssh http
    next
end
config system dns
    set primary 8.8.8.8
    set secondary 1.1.1.1
end
```

4. Obtenir l'IP : `diagnose ip address list` (ex: `192.168.1.4`).
5. Ouvrir dans le navigateur : `https://192.168.1.4`.
6. Sur la page d'activation de licence :

- Cliquer sur le bouton `Evaluation license`.
- Renseigner ses identifiants FortiCloud (`email` et `mot de passe`).
- Cliquer sur `OK` : le pare-feu contacte les serveurs Fortinet et redémarre automatiquement.

> **Validation d'accès Web FortiOS :** Portail d'administration `https://192.168.1.4` activé via HTTPS sur `port1` après initialisation DHCP (fixé ultérieurement sur `192.168.1.203` dans le plan d'adressage définitif).




***Figure 2.1 :*** *Console CLI FortiGate 7.4 (`get system status`) confirmant le statut `License Status: Valid`, 1 vCPU alloué et la version `v7.4.13`.*

Au redémarrage, l'interface graphique **FortiOS 7.4 complète est active et utilisable sans limite de temps** !

MODULE 03 / 13 — SOCLE

# Guide 03 : Activation des Commutateurs & Routeurs Cisco IOL (L2 & L3)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide détaille la mise en place des images **Cisco IOL (IOS on Linux)** dans EVE-NG, la résolution des dépendances 32-bit sous Ubuntu 22.04 et la génération de la licence officielle `iourc`.

## 1. Pourquoi utiliser Cisco IOL ?

- **Consommation mémoire ultra-faible :** Seulement **128 Mo à 256 Mo de RAM** par commutateur/routeur (contre 1 à 2 Go pour une VM classique).
- **Démarrage instantané :** Démarrage complet en **3 secondes**.
- **Richesse fonctionnelle :** Tous les protocoles Cisco sont pris en charge (VLANs, Trunks 802.1Q, EtherChannel LACP, Spanning Tree RSTP/MSTP, OSPF, EIGRP, BGP, routage inter-VLAN).

## 2. Emplacement des fichiers dans EVE-NG

Les binaires Cisco IOL se placent obligatoirement dans :

`/opt/unetlab/addons/iol/bin/`

Images installées :

1. **Switch L2 :** `i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin`
2. **Switch/Routeur L3 :** `i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.5.2T.bin`

## 3. Résolution de la dépendance 32-bit (Ubuntu 22.04 Jammy)

Cisco IOL est un binaire 32-bit (`i386`) qui nécessite la librairie `libcrypto.so.4`. Sur Ubuntu 22.04, cette version a été retirée des dépôts par défaut.

Dans le terminal EVE-NG (`root@eve-ng:~#`) :

```
# 1. Télécharger le paquet officiel Ubuntu 32-bit
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb

# 2. Installer le paquet et ses dépendances
dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
apt-get install -f -y

# 3. Créer les liens symboliques libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.4
ldconfig

# 4. Nettoyer
rm -f libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
```

## 4. Génération de la Licence Officielle Cisco IOU ( `iourc` )

L'algorithme interne de validation Cisco utilise un calcul de hachage MD5 basé sur l'identifiant machine ( `hostid = 7f0343` ) et le nom d'hôte ( `eve-ng` ).

Dans le terminal EVE-NG :

```
python3 -c '
import struct, hashlib, socket

iouPad1 = b"\x4B\x58\x21\x81\x56\x7B\x0D\xF3\x21\x43\x9B\x7E\xAC\x1D\xE6\x8A"
iouPad2 = b"\x80" + 39 * b"\0"
hostname = socket.gethostname()
k = int("7f0343", 16)

# Formule officielle Cisco IOU
md5input = iouPad1 + iouPad2 + struct.pack("!L", k) + iouPad1
lic = hashlib.md5(md5input).hexdigest()[:16]

content = f"[license]\n{hostname} = {lic};\n"
for path in ["/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc", "/etc/iourc", "/root/.iourc"]:
    with open(path, "w") as f:
        f.write(content)

print(f"Licence Cisco validée pour {hostname} : {lic}")
'

# Appliquer les droits de lecture et fixer les permissions
chmod 644 /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc /etc/iourc /root/.iourc
export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
echo "export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc" >> /etc/environment
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

**Résultat de la licence générée pour notre serveur :**

`[license]`

`eve-ng = 972f30267ef51616;`





***Figure 3.1 :*** *Console du commutateur Cisco IOL L2* `SW1` *(* `show interfaces trunk` *et* `show vlan brief` *) validant le trunk 802.1Q* `Et0/0` *et le VLAN 10 Utilisateurs.*

## 5. Astuce console Cisco sous EVE-NG

Lorsque tu ouvres la console HTML5 d'un switch ou routeur Cisco IOL pour la première fois, l'écran reste noir : **c'est normal !**

Il faut cliquer avec la souris dans le carré noir pour donner le focus, puis **appuyer 2 fois sur la touche Entrée** de ton clavier pour faire apparaître l'invite `Switch>` ou `Router>`.

> **Validation du Laboratoire EVE-NG :** Portail Web EVE-NG ( `http://192.168.1.3` initialement, fixé à `192.168.1.202` ) opérationnel en mode console HTML5, confirmant le démarrage simultané des nœuds Cisco IOL L2/L3 avec la licence `iourc` active.


MODULE 04 / 13 — SOCLE

# Guide 04 : Le Grand TP d'Entreprise Réseau & Sécurité de A à Z

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'architecture réseau et sécurité complète réalisée en travaux pratiques : du poste client isolé dans son VLAN jusqu'à la sortie sur Internet à travers le pare-feu Fortinet.

## 1. Topologie du Laboratoire




## 2. Tableau Récapitulatif d'Adressage IP

| Équipement | Interface | Rôle | Adresse IP / Masque | Passerelle |
|---|---|---|---|---|
| **PC1 (VPCS)** | `eth0` | Client VLAN 10 | `10.10.10.50/24` | `10.10.10.1` |
| **SW1 (Switch)** | `e0/1` | Accès PC1 | VLAN 10 | - |
| **SW1 (Switch)** | `e0/0` | Trunk vers R1 | 802.1Q | - |
| **R1 (Routeur)** | `e0/0.10` | Passerelle VLAN 10 | `10.10.10.1/24` | - |
| **R1 (Routeur)** | `e0/1` | Interco Fortinet | `172.16.1.2/30` | `172.16.1.1` |
| **FortiGate** | `port2` | Interco Routeur R1 | `172.16.1.1/30` | - |
| **FortiGate** | `port1` | WAN (Box Internet) | `192.168.1.X/24` | `192.168.1.1` |

## 3. Configuration du Switch Cisco L2 ( `SW1` )

Console Switch SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname SW1

! Création du VLAN 10
vlan 10
 name UTILISATEURS
exit

! Port vers le PC en mode Access
interface ethernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

! Port vers le Routeur en mode Trunk 802.1Q
interface ethernet 0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

end
write memory
```

## 4. Configuration du Routeur Cisco L3 ( `R1` )

Console Routeur R1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1

! Activation de l'interface physique
interface ethernet 0/0
 no shutdown
exit

! Sous-interface de passerelle (Router-on-a-stick)
interface ethernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

! Interface d'interconnexion vers Fortinet
interface ethernet 0/1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Route par défaut vers le FortiGate
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

end
write memory
```

## 5. Configuration du Pare-feu FortiGate 7.4

Console FortiGate :

```
! 1. Configuration de l'interface LAN port2
config system interface
    edit port2
        set mode static
        set ip 172.16.1.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
end

! 2. Route statique de retour vers le réseau utilisateurs 10.10.10.0/24
config router static
    edit 1
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0
        set gateway 172.16.1.2
        set device port2
    next
end

! 3. Règle de Firewall autorisant le LAN vers Internet avec NAT
config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN_TO_INTERNET"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
end
```

## 6. Configuration et Tests depuis le Client ( `PC1` )

Dans la console du VPCS :

```
# 1. Définir l'adresse IP et la passerelle
ip 10.10.10.50/24 10.10.10.1

# 2. Sauvegarder
save

# 3. Test de niveau 1 : Passerelle Cisco locale
ping 10.10.10.1
# Résultat : 84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.2 ms (SUCCÈS)

# 4. Test de niveau 2 : Entrée du pare-feu Fortinet
ping 172.16.1.1
# Résultat : 84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=2.1 ms (SUCCÈS)

# 5. Test de niveau 3 : Sortie sur le vrai Internet mondial
ping 8.8.8.8
# Résultat : 84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=113 time=62.9 ms (SUCCÈS TOTAL)
```





***Figure 4.1 :*** *Console du routeur Cisco IOL L3* `R1` *(* `show ip route` *) confirmant la sous-interface 802.1Q* `e0/0.10` *et la route par défaut vers FortiGate.*





***Figure 4.2 :*** *Console client VPCS (* `PC1` *) attestant de la connectivité de bout en bout vers* `10.10.10.1` *,* `172.16.1.1` *et Internet (* `8.8.8.8` *).*

MODULE 05 / 13 — EXPLOITATION

# Guide 05 : Supervision, Analyse des Logs & Mémo des Commandes Utiles

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide constitue la référence opérationnelle pour surveiller le trafic, diagnostiquer les incidents réseau en temps réel, activer les journaux d'événements et maîtriser les commandes d'administration clés de chaque composant du Homelab (**FortiGate 7.4**, **Cisco IOL L2/L3**, **EVE-NG** et **Proxmox VE**).

## 1. Activation des Logs en Mémoire sur FortiGate 7.4

Sur les machines virtuelles FortiGate (notamment en licence d'évaluation sans disque de log dédié), l'enregistrement des journaux sur disque est souvent inactif par défaut. Il est indispensable d'activer l'enregistrement en **mémoire vive (RAM)** pour visualiser le trafic en direct dans l'interface graphique.

### A. Configuration via la CLI FortiGate

Connecte-toi en SSH ou via la console EVE-NG sur le FortiGate :

```
! 1. Activer l'enregistrement des logs en mémoire RAM
config log memory setting
    set status enable
    next
end

! 2. Définir le filtre global pour capturer le trafic accepté et refusé
config log memory filter
    set forward-traffic enable
    set local-traffic enable
    set multicast-traffic enable
    set sniffer-traffic enable
    set anomaly enable
    set severity information
end

! 3. Vérifier que la règle de sécurité enregistre bien les sessions
config firewall policy
    edit 1
        set logtraffic all
    next
end
```





***Figure 5.1 :*** *Console FortiGate confirmant l'activation des journaux en mémoire vive (`get log memory setting`) et le suivi sur `LAN_TO_INTERNET`.*

## 2. Analyse du Trafic dans l'Interface Graphique FortiOS

Une fois les logs mémoire activés et le trafic généré (ex: depuis le PC1 vers `8.8.8.8`) :

1. Ouvre l'interface web : `https://192.168.1.4`
2. Rendez-vous dans `Log & Report` -> `Forward Traffic` :

- Chaque ligne représente une session traversant le pare-feu.
- Vérifie les colonnes : **Source** (`10.10.10.50`), **Destination** (`8.8.8.8`), **Service** (`PING / ICMP`), **Action** (`Accept`), **Sent/Received Bytes**, et **NAT IP** (`192.168.1.4`).

3. Menu `FortiView Sources` ou `FortiView Sessions` :

- Visualisation en temps réel de la bande passante consommée par adresse IP source.

> **Validation FortiView / Forward Traffic :** Dans l'interface FortiOS (`Log & Report` -> `Forward Traffic`), les sessions ICMP du client `10.10.10.50` vers `8.8.8.8` apparaissent en statut `Accept` avec translation NAT active sur `port1`.

## 3. Débogage et Analyse de Paquets en Direct (CLI FortiGate)

### A. Sniffer de paquets (Équivalent tcpdump / Wireshark)

Pour vérifier si un paquet arrive bien sur une interface et ressort sur l'autre :

```
# Syntaxe : diagnose sniffer packet <interface> '<filtre>' <niveau_detail> <nombre_paquets> <horodatage>

# Exemple 1 : Écouter tout le trafic ICMP (ping) sur n'importe quelle interface
diagnose sniffer packet any 'icmp' 4 0 l

# Exemple 2 : Écouter les paquets venant du PC client 10.10.10.50
diagnose sniffer packet any 'host 10.10.10.50' 4 0 l

# Exemple 3 : Détail complet avec en-têtes Ethernet et IP sur port2
diagnose sniffer packet port2 'icmp' 6 10 l
```

*Pour interrompre la capture : appuyer sur* `Ctrl + C`.

### B. Moteur de suivi de flux (Flow Trace)

Pour comprendre précisément pourquoi un paquet est accepté, rejeté ou routé :

```
# 1. Définir le filtre sur l'adresse IP source du client
diagnose debug flow filter saddr 10.10.10.50

# 2. Afficher la fonction et les détails
diagnose debug flow show function-name enable
diagnose debug flow show iprope enable

# 3. Démarrer le traçage pour 20 lignes
diagnose debug flow trace start 20

# 4. Activer la console de débogage
diagnose debug enable

# (Envoyer un ping depuis le PC1 pour voir le diagnostic s'afficher)

# 5. Désactiver le débogage après analyse
diagnose debug disable
diagnose debug flow trace stop
```

## 4. Boîte à Outils & Commandes Clés Cisco (IOL L2 / L3)

### A. Commutateur L2 (SW1)

```
! Vérifier l'état et l'assignation de tous les VLANs
show vlan brief

! Vérifier les ports en Trunk (802.1Q) et les VLANs autorisés
show interfaces trunk

! Afficher la table des adresses MAC apprises sur chaque port
show mac address-table

! Voir l'état récapitulatif des interfaces (Up/Down, IP)
show ip interface brief

! Vérifier le protocole Spanning-Tree
show spanning-tree brief
```

> **Validation CLI Commutateur SW1 :** La vérification `show interfaces trunk` (illustrée en Figure 3.1) confirme le transit du VLAN 10 sur l'interface trunk `Et0/0` en encapsulation `802.1q`.

### B. Routeur L3 (R1)

```
! Afficher la table de routage complète (routes connectées 'C' et statiques 'S*')
show ip route

! Vérifier les sous-interfaces 802.1Q et leurs adresses IP
show ip interface brief

! Tester la connectivité depuis le routeur avec une source spécifique
ping 8.8.8.8 source ethernet 0/0.10

! Afficher la table ARP (correspondance IP <-> MAC)
show arp
```

## 5. Commandes Système & Maintenance EVE-NG

Depuis le shell EVE-NG ( `root@192.168.1.11` ) :

```
# 1. Corriger les permissions de tous les nœuds (indispensable après tout ajout d'image)
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

# 2. Vérifier les processus QEMU / KVM en cours d'exécution
ps aux | grep qemu

# 3. Vérifier l'utilisation CPU et Mémoire globale
htop
# ou
free -m

# 4. Nettoyer les fichiers de swap ou logs temporaires si le disque est plein
df -h
du -sh /opt/unetlab/tmp/*

# 5. Redémarrer proprement le serveur EVE-NG
shutdown -r now
```

## 6. Commandes d'Exploitation Proxmox VE 8

Depuis le shell physique Proxmox ( `root@192.168.1.200` ) :

```
# 1. Lister l'état de toutes les machines virtuelles (VMs)
qm list

# 2. Démarrer / Arrêter / Redémarrer la VM EVE-NG (VMID 200)
qm start 200
qm shutdown 200
qm reset 200

# 3. Vérifier la configuration matérielle de la VM EVE-NG
qm config 200

# 4. Surveiller l'utilisation des disques locaux LVM
lvs
vgs
pvesm status

# 5. Contrôler l'état des bridges réseau physiques (vmbr0)
ip -br addr show vmbr0
```

## 7. Synthèse du Parcours de Diagnostic d'un Flux

En cas de coupure réseau, suivre systématiquement cette chaîne de contrôle :

```
[PC Client]
    └─> 1. `ping 10.10.10.1` (Passerelle Cisco locale)
            ├─ Échec : Vérifier le port Access VLAN 10 (SW1) et le Trunk (SW1 <-> R1).
            └─ Succès : Passer à l'étape 2.
[Routeur R1]
    └─> 2. `ping 172.16.1.1` (Patte LAN du FortiGate)
            ├─ Échec : Vérifier l'interco /30 et la route par défaut 0.0.0.0/0 sur R1.
            └─ Succès : Passer à l'étape 3.
[FortiGate]
    └─> 3. `diagnose sniffer packet any 'icmp' 4 0 l`
            ├─ Les paquets arrivent sur port2 mais ne sortent pas sur port1 :
            │    Vérifier la Firewall Policy (NAT enable, Action Accept).
            └─ Les paquets sortent mais pas de retour :
                Vérifier la route de retour FortiGate vers 10.10.10.0/24 via 172.16.1.2.
[Internet]
    └─> 4. `ping 8.8.8.8` depuis le client : Succès intégral !
```


MODULE 06 / 13 — PALIER 1

# Guide 06 : Palier 1 - Sécurité NGFW Avancée, Zone DMZ & Virtual IP (VIP)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 1 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la création d'une zone démilitarisée (DMZ) étanche, le déploiement d'un serveur Web Linux QEMU durci, le filtrage granulaire inter-zones sur FortiGate 7.4 et la publication externe sécurisée via Virtual IP (VIP / Port Forwarding).

## 1. Topologie Globale Étendue (Zone DMZ Incluse)




## 2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Zones

| Équipement | Interface | Zone de Sécurité | Adresse IP / Masque | Rôle & Fonction |
|---|---|---|---|---|
| **FortiGate** | `port1` | **WAN** | `192.168.1.4/24` | Sortie Internet & Point d'entrée de la VIP |
| **FortiGate** | `port2` | **LAN (Interco)** | `172.16.1.1/30` | Passerelle vers le Routeur Cisco R1 |
| **FortiGate** | `port3` | **DMZ** | `172.16.50.254/24` | Passerelle par défaut des serveurs DMZ |
| **Routeur R1** | `e0/1` | Interconnexion | `172.16.1.2/30` | Lien d'interconnexion vers FortiGate |
| **Routeur R1** | `e0/0.10` | LAN | `10.10.10.1/24` | Passerelle par défaut du VLAN 10 Utilisateurs |
| **Switch SW1** | `e0/1` | LAN (Access) | VLAN 10 | Port d'accès pour le poste client |
| **Client LAN (PC1)** | `eth0` | LAN | `10.10.10.50/24` | Poste utilisateur de test (VPCS) |
| **Serveur Web (SRV-WEB)** | `eth0` | **DMZ** | `172.16.50.10/24` | Serveur Web Alpine Linux avec landing page |

## 3. Déploiement du Serveur Web DMZ (Alpine Linux QEMU)

Pour garantir une empreinte mémoire ultra-faible (inférieure à 80 Mo de RAM) et une sécurité maximale, une machine virtuelle **Alpine Linux 3.20 QEMU** a été déployée sur l'interface `port3` du FortiGate.

### 3.1. Configuration Réseau sur le Serveur Web ( `SRV-WEB-DMZ` )

```
# Attribution de l'adresse IP statique dans le sous-réseau DMZ
ip addr add 172.16.50.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up

# Configuration de la passerelle par défaut vers le FortiGate port3
ip route add default via 172.16.50.254

# Démarrage du service HTTP (port 80)
python3 -m http.server 80 &
```





***Figure 6.1 :*** *Console Alpine Linux validant la configuration IP et le démarrage du serveur HTTP.*

## 4. Configuration de la Zone DMZ sur FortiGate 7.4

### 4.1. Configuration de l'Interface `port3`

```
config system interface
    edit port3
        set alias "DMZ_SERVERS"
        set mode static
        set ip 172.16.50.254 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh
        set role dmz
    next
end
```

### 4.2. Diagnostic et Vérification des Adresses IP

```
diagnose ip address list
```





***Figure 6.2 :*** *Liste des adresses IP actives montrant* `port1` *(WAN),* `port2` *(LAN) et* `port3` *(DMZ).*

## 5. Définition des Objets Réseau & Politiques de Sécurité

### 5.1. Déclaration des Objets d'Adressage

Conformément aux meilleures pratiques Fortinet, toutes les règles de sécurité exploitent des objets formels :

```
config firewall address
    edit "SRV_WEB_DMZ"
        set subnet 172.16.50.10 255.255.255.255
        set comment "Serveur Web DMZ Alpine Linux"
    next
    edit "NET_DMZ"
        set subnet 172.16.50.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-réseau de la zone DMZ"
    next
    edit "NET_LAN_VLAN10"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
        set comment "VLAN 10 Utilisateurs Campus"
    next
end
```

### 5.2. Politique de Sécurité LAN -> DMZ (Règle 10)

Autorise les postes clients du réseau interne à joindre le serveur Web en HTTP et ICMP :

```
config firewall policy
    edit 10
        set name "LAN_TO_DMZ_WEB"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "SRV_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "HTTP" "PING"
        set logtraffic all
    next
end
```

## 6. Publication Externe via Virtual IP (VIP / Port Forwarding)

Le serveur Web de la DMZ doit être accessible publiquement depuis l'extérieur (WAN) sans exposer directement son IP privée.

### 6.1. Création de l'Objet Virtual IP

Translation de l'adresse externe WAN du FortiGate ( `192.168.1.4:8080` ) vers l'adresse interne ( `172.16.50.10:80` ) :

```
config firewall vip
    edit "VIP_WEB_DMZ"
        set extip 192.168.1.4
        set mappedip "172.16.50.10"
        set extintf "port1"
        set portforward enable
        set protocol tcp
        set extport 8080
        set mappedport 80
    next
end
```

### 6.2. Résolution de la Contrainte de Quota Licence Fortinet ( `vdom-max = 3` )

Lors de la création de la politique WAN -> DMZ, le message d'erreur suivant est apparu :

`Too many entries in all tables of 'firewall.policy' in vdom root: 3 / vdom-max = 3`

**Analyse technique :** La licence gratuite d'évaluation FortiGate-VM restreint le nombre maximal de politiques à 3 par VDOM.

**Résolution d'ingénieur :** La règle de blocage explicite `DENY_DMZ_TO_LAN` a été supprimée ( `delete 11` ) car la règle native de fin de table `implicit-deny` de FortiOS bloque déjà à 100% tout trafic non autorisé.

```
config firewall policy
    delete 11
    edit 20
        set name "WAN_TO_DMZ_VIP"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "VIP_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # config firewall vip

FGVMEVKZWIWB8SDE (vip) # edit "VIP_WEB_DMZ"
new entry 'VIP_WEB_DMZ' added

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extip 192.168.1.4

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set mappedip "172.16.50.10"

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extintf "port1"

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set portforward enable

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set protocol tcp

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extport 8080

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set mappedport 80

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # next
*
FGVMEVKZWIWB8SDE (vip) # end

FGVMEVKZWIWB8SDE # config firewall policy

FGVMEVKZWIWB8SDE (policy) # edit 20
<pid-1732 /bin/cmdbsvr> Too many entries in all tables of 'firewall.policy' in vdom root: 3 / vdom-max = 3
Command fail. Return code -4 (reached the maximum number of entries)

FGVMEVKZWIWB8SDE (policy) #
```

***Figure 6.3 :*** *Définition de la Virtual IP et gestion du quota de politiques firewall (`vdom-max = 3`).*

## 7. Validation & Preuve de Fonctionnement en Production

L'accès externe a été testé directement depuis le poste physique sur `http://192.168.1.4:8080`. Le portail d'ingénierie sécurisé personnalisé s'affiche instantanément :





***Figure 6.4 :*** *Accès réussi au serveur Web de la DMZ via la Virtual IP FortiGate sur le port 8080.*

## 8. Synthèse des Compétences Validées (Palier 1)

1. **Isolation Multi-Zones NGFW :** Cloisonnement strict entre LAN, WAN et DMZ.
2. **Translation d'Adresses Destination (DNAT/VIP) :** Exposition sécurisée d'un service DMZ avec changement de port.
3. **Architecture Zero-Trust :** Principe de moindre privilège et blocage par défaut inter-zones.
4. **Gestion Opérationnelle des Contraintes de Licence :** Optimisation des tables de flux face aux restrictions d'évaluation.


MODULE 07 / 13 — PALIER 2

# Guide 07 : Palier 2 - VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 Multi-Constructeurs (Fortinet & Cisco)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 2 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la mise en œuvre d'un tunnel VPN IPsec Site-à-Site chiffré et routé reliant le **Siège Central (HQ)** orchestré par un **Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate 7.4.13** à une **Succursale distante (*Branch Office*)** gérée par un routeur **Cisco IOL L3**.

## 1. Topologie Globale Étendue (Interconnexion WAN & Succursale)




## 2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Sites

| Site | Équipement | Interface | Rôle & Zone | Adresse IP / Masque | Passerelle Associée |
|---|---|---|---|---|---|
| **HQ (Siège)** | FortiGate 7.4 | `port1` | WAN (Entrée VPN) | `192.168.1.4/24` | `192.168.1.1` |
| **HQ (Siège)** | FortiGate 7.4 | `port2` | Interco LAN HQ | `172.16.1.1/30` | - |
| **HQ (Siège)** | FortiGate 7.4 | `port3` | Zone DMZ | `172.16.50.254/24` | - |
| **HQ (Siège)** | Routeur R1 | `e0/1` & `e0/0.10` | Passerelle Campus | `172.16.1.2/30` & `10.10.10.1/24` | `172.16.1.1` |
| **HQ (Siège)** | Client PC1 | `eth0` | LAN Campus Utilisateurs | `10.10.10.50/24` | `10.10.10.1` |
| **HQ (Siège)** | SRV-WEB-DMZ | `eth0` | Serveur Production DMZ | `172.16.50.10/24` | `172.16.50.254` |

| Site | Équipement | Interface | Rôle & Zone | Adresse IP / Masque | Passerelle Associée |
|---|---|---|---|---|---|
| **Branch** | Routeur Cisco R2 | `Ethernet0/0` | WAN Succursale | `192.168.1.250/24` | `192.168.1.1` |
| **Branch** | Routeur Cisco R2 | `Ethernet0/1` | Passerelle LAN Succursale | `192.168.20.1/24` | - |
| **Branch** | Client PC2 | `eth0` | Poste Succursale (VPCS) | `192.168.20.50/24` | `192.168.20.1` |

## 3. Analyse Cryptographique & Défis d'Ingénierie Réseau

### 3.1. Justification du Protocole IKEv2 (RFC 7296)

Par rapport à la norme historique IKEv1, le protocole **IKEv2** apporte des avantages majeurs retenus pour ce déploiement d'entreprise :

- **Réduction de la complexité des échanges :** Négociation de la SA en 4 messages (au lieu de 6 ou 9 en IKEv1), réduisant drastiquement le temps d'établissement du tunnel.
- **Résilience et Keepalive natif :** Intégration standardisée du mécanisme DPD (*Dead Peer Detection*) sans options propriétaires.
- **Protection Anti-DDoS :** Mécanisme de *Cookie Exchange* prévenant les attaques par inondation de requêtes d'initiation SA.

### 3.2. Résolution de la Contrainte FortiOS Evaluation (*Crypto Export Control*)

Lors de la configuration initiale de la Phase 1 sur le FortiGate via la commande `set proposal aes256-sha256`, le système a renvoyé l'erreur :

```
command parse error before 'aes256-sha256'
Command fail. Return code -61
```

**Explication technique :**

Sur une appliance virtuelle **FortiGate-VM en licence d'évaluation non enregistrée**, Fortinet applique strictement les réglementations internationales relatives au contrôle d'exportation de matériel et logiciel de chiffrement fort (*Strong Encryption*). Les algorithmes `aes128`, `aes256` et `chacha20poly1305` sont désactivés du catalogue CLI.

**Solution d'adaptation retenue :**

La suite cryptographique a été ajustée pour garantir une compatibilité symétrique parfaite entre Fortinet et Cisco :

- **Phase 1 (IKEv2) :** `proposal des-sha256` | **DH Group :** `14` (MODP 2048-bit assurant un échange de clés ultra-robuste) | Clé PSK : `FortiCisco2026!`.
- **Phase 2 (IPsec ESP) :** `proposal des-sha256` | **PFS (Perfect Forward Secrecy) :** Activé avec groupe Diffie-Hellman 14.

### 3.3. Optimisation du Quota Pare-feu FortiGate (`vdom-max = 3`)

La licence d'évaluation FortiOS limite le nombre de règles de sécurité firewall actives à **3 règles maximum par VDOM**. L'ajout d'une politique dédiée au VPN aurait déclenché un dépassement de quota.

**Méthode de consolidation appliquée :**

La règle de sécurité **ID 10** a été refactorisée en politique multi-interfaces bidirectionnelle (`CORP_INTERNAL_INTERZONE`) :

- Interfaces sources : `port2` (HQ LAN) et `VPN_BRANCH` (Succursale).
- Interfaces destinations : `port3` (DMZ), `VPN_BRANCH` et `port2`.
- Services autorisés : Tous les flux internes d'entreprise ( `ALL` ).

Cette approche permet à la Succursale d'accéder **simultanément au Serveur Web DMZ et au réseau Campus HQ** tout en respectant scrupuleusement la limite des 3 règles.

---

## 4. Configurations Techniques Complètes

### 4.1. Configuration du Siège Central - Fortinet FortiGate 7.4.13

```
# 1. Définition de l'objet réseau de la Succursale
config firewall address
    edit "NET_BRANCH"
        set subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-reseau LAN de la succursale Cisco"
    next
end

# 2. Phase 1 IKEv2
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_BRANCH"
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.1.250
        set psksecret FortiCisco2026!
    next
end

# 3. Phase 2 IPsec
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "P2_VPN_BRANCH"
        set phase1name "VPN_BRANCH"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set auto-negotiate enable
    next
end

# 4. Table de Routage Statique (Routage vers le tunnel)
config router static
    edit 2
        set dst 192.168.20.0 255.255.255.0
        set device "VPN_BRANCH"
    next
end

# 5. Politique de Sécurité Consolidée Multi-Interfaces (Quota 3 Règles)
config firewall policy
    edit 10
        set name "CORP_INTERNAL_INTERZONE"
        set srcintf "port2" "VPN_BRANCH"
        set dstintf "port3" "VPN_BRANCH" "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
```

```
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

### 4.2. Configuration de la Succursale - Routeur Cisco IOL L3 ( `R2-BRANCH` )

```
! 1. Adressage Réseau de Base
interface Ethernet0/0
 description WAN vers Interconnect
 ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/1
 description LAN Succursale Utilisateurs
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

! 2. Clé Pré-partagée IKEv2
crypto ikev2 keyring KR_FORTIGATE
 peer FORTIGATE_HQ
  address 192.168.1.4
  pre-shared-key FortiCisco2026!
 exit
exit

! 3. Proposition & Politique IKEv2
crypto ikev2 proposal PROP_FORTIGATE
 encryption des
 integrity sha256
 group 14
exit

crypto ikev2 policy POL_FORTIGATE
 proposal PROP_FORTIGATE
exit

! 4. Profil IKEv2
crypto ikev2 profile PROF_FORTIGATE
 match identity remote address 192.168.1.4 255.255.255.255
 identity local address 192.168.1.250
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR_FORTIGATE
 dpd 10 2 on-demand
exit

! 5. Jeu de Transformation IPsec (Transform-Set)
crypto ipsec transform-set TS_FORTIGATE esp-des esp-sha256-hmac
 mode tunnel
exit

! 6. Liste de Contrôle d'Accès pour le Trafic Intéressant (Crypto ACL)
ip access-list extended ACL_VPN_FORTIGATE
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
exit

! 7. Crypto Map & Application sur l'Interface WAN
crypto map CMAP_FORTIGATE 10 ipsec-isakmp
```

```
 set peer 192.168.1.4
 set transform-set TS_FORTIGATE
 set ikev2-profile PROF_FORTIGATE
 set pfs group14
 match address ACL_VPN_FORTIGATE
exit

interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP_FORTIGATE
exit

do write memory
```

### 4.3. Configuration du Poste Client Succursale ( `PC2-BRANCH` )

```
# Configuration IP statique sous VPCS
PC2> ip 192.168.20.50/24 192.168.20.1
PC2> save
```

## 5. Preuves de Validation Opérationnelle & Cryptographique

Toutes les étapes du déploiement ont été rigoureusement testées et validées par des captures réelles de production :

### 5.1. Validation de la Connectivité Sous-Jacente WAN & LAN

Le lien WAN direct entre le routeur de succursale Cisco R2 et le pare-feu FortiGate ( `192.168.1.4` ) ainsi que la passerelle locale du client `PC2-BRANCH` ont été validés à 100% de réussite :





***Figure 7.1 :*** *Test ICMP WAN R2-BRANCH vers FortiGate ( `192.168.1.4` ) avec 100 % de succès et latence moyenne de 1 ms.*





***Figure 7.2 :*** *Validation de la connectivité locale entre le client* `PC2` *(* `192.168.20.50` *) et sa passerelle* `R2` *(* `192.168.20.1` *).*

## 5.2. Validation des Associations de Sécurité IKEv2 sur FortiGate

La commande `diagnose vpn ike gateway list` sur le FortiGate démontre l'établissement sans faille de la Phase 1 IKEv2 avec la proposition `des-sha256` et le profil cryptographique DH14 :





***Figure 7.3 :*** *Inspection de la passerelle IKEv2 FortiGate montrant l'état* `status: established`*,* `version: 2` *et* `proposal: des-sha256`*.*

## 5.3. Validation des Tunnels IPsec & Compteurs de Trafic sur FortiGate

La commande `diagnose vpn tunnel list` atteste que le tunnel `VPN_BRANCH` est dans l'état opérationnel **`status=up`**, avec deux Child SAs actives (vers la DMZ `172.16.50.0/24` et vers le Campus `10.10.10.0/24`) et des compteurs de paquets chiffrés / déchiffrés qui s'incrémentent parfaitement :





***Figure 7.4 :*** *État opérationnel du tunnel sous FortiGate avec* `proxyid P2_VPN_BRANCH` *actif pour les deux sous-réseaux.*

## 5.4. Validation Cryptographique sur le Routeur Cisco R2

Les commandes `show crypto ikev2 sa` et `show crypto ipsec sa` sur Cisco confirment l'état **`READY`** de la Phase 1 et l'encapsulation/décapsulation symétrique sans aucune erreur ( `#send errors 0, #recv errors 0` ) :





***Figure 7.5 :*** *Sortie Cisco montrant* `Status: READY` *pour la SA IKEv2 et les compteurs* `#pkts encaps / #pkts decaps` *actifs sous ESP.*

## 5.5. Test de Connectivité de Bout-en-Bout Multi-Sites (End-to-End)

Depuis le poste de travail de la succursale `PC2-BRANCH` ( `192.168.20.50` ), des requêtes ICMP ont été envoyées simultanément vers le **Serveur Web DMZ du Siège** ( `172.16.50.10` ) et vers le **Client LAN Campus du Siège** ( `10.10.10.50` ). Les paquets traversent le tunnel IPsec avec un taux de réussite de **100% (5/5)** et une latence moyenne de 2.2 à 2.8 ms :





***Figure 7.6 :*** *Succès total des pings traversant le tunnel chiffré depuis la succursale vers la DMZ et le Campus du Siège.*

## 6. Synthèse d'Ingénierie & Métriques de Performance

| Métrique / Critère | Valeur Mesurée | Statut / Observation |
|---|---|---|
| **Statut Tunnel IKEv2 / IPsec** | `UP / READY` | SA IKEv2 établie en 3.03 secondes |
| **Algorithmes Cryptographiques** | DES / SHA-256 / DH14 / PFS14 | Intégrité et confidentialité garanties |
| **Débit / Paquets Encapsulés** | 100% sans perte (0 erreur) | Flux DMZ et Campus pleinement opérationnels |
| **Latence Inter-Sites Chiffrée** | **2.2 ms à 2.8 ms** | Performances optimales sous virtualisation KVM / IOL |
| **Consommation Mémoire Succursale** | **~256 Mo (Routeur R2 IOL)** | Empreinte ultra-légère compatible Homelab |
| **Respect des Quotas NGFW** | **3 règles sur 3** ( `vdom-max` ) | Aucune saturation des limites de licence Fortinet |

MODULE 08 / 13 — PALIER 3

# Guide 08 : Palier 3 - Cybersécurité NGFW Avancée, Inspection UTM & Prévention d'Intrusion (IPS)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale


Ce guide documente l'implementation complete du Palier 3 d'Ingenierie Reseau et Cybersecurite : le durcissement perimetrique et applicatif (L7) du pare-feu Fortinet FortiGate 7.4.13 dans un environnement virtuel hybride EVE-NG / Proxmox VE.

## 1. Contexte Operationnel et Objectifs de Securite

A la suite du deploiement de la zone DMZ (Palier 1) et de l'interconnexion VPN IPsec IKEv2 (Palier 2), l'infrastructure necessite une elevation de posture de securite pour contrer les menaces modernes :

1. **Inspection Applicative L7 (Application Control) :** Identifier les applications independamment des ports TCP/UDP utilises et bloquer les protocoles a haut risque (P2P, tunnels anonymisateurs, acces non securises).
2. **Prevention d'Intrusion Personnalisee (Custom IPS DPI) :** Inspecter en profondeur la charge utile (Deep Packet Inspection) du trafic HTTP a destination du serveur Web DMZ ( `172.16.50.10:80` ) publie via VIP, avec detection et blocage immediat d'injections SQL (SQLi) et de traversees de repertoire (Path Traversal).
3. **Protection contre les Denis de Service (Anti-DoS / DoS Policy) :** Attenuer les attaques d'inondation volumetrique (ICMP Flood, TCP SYN Flood) et les balayages de ports (Port Scanning) ciblant l'adresse IP publique/WAN du pare-feu ( `192.168.1.4` ).

## 2. Topologie de Securite NGFW / UTM



## 3. Configuration des Signatures IPS Personnalisees (Deep Packet Inspection)

Afin d'assurer une protection chirurgicale sur les requetes HTTP entrantes sans dependance exclusive a des abonnements externes, deux signatures d'inspection profonde ont ete compilees au format F-SBID dans le moteur IPS FortiOS.

### 3.1. Signature 1 : Detection d'Injection SQL (SQLi)

Cette regle inspecte les URIs HTTP a la recherche de motifs typiques d'injection SQL ( `UNION SELECT` ).

```
config ips custom
    edit "Custom.SQLi.Attack"
        set signature "F-SBID( --name \"Custom.SQLi.Attack\"; --protocol tcp; --service HTTP; --pattern \"UNION
SELECT\"; --context uri; --no_case; )"
        set severity high
        set action block
    next
end
```

### 3.2. Signature 2 : Detection de Traversee de Repertoire (Path Traversal)

Cette regle identifie les tentatives d'acces aux fichiers systemes critiques ( `/etc/passwd` ).

```
config ips custom
    edit "Custom.PathTraversal.Attack"
        set signature "F-SBID( --name \"Custom.PathTraversal.Attack\"; --protocol tcp; --service HTTP; --pattern
\"/etc/passwd\"; --context uri; --no_case; )"
        set severity high
        set action block
    next
end
```

## 4. Creation du Capteur IPS ( `IPS_SENSOR_DMZ` )

Les signatures compilees sont agregees dans un profil de capteur IPS dedie a la zone DMZ.

```
config ips sensor
    edit "IPS_SENSOR_DMZ"
        set comment "Capteur IPS durci pour protection de la zone DMZ"
        config entries
            edit 1
                set rule 3900
                set status enable
                set log-packet enable
                set action block
            next
            edit 2
                set rule 2906
                set status enable
                set log-packet enable
                set action block
            next
        end
    next
end
```

## 5. Configuration du Controle Applicatif L7 ( `APP_CTRL_ENTERPRISE` )

Le profil de filtrage applicatif analyse les flux L7 pour empecher l'usage abusif de bande passante et limiter les vecteurs d'exfiltration.

```
config application list
    edit "APP_CTRL_ENTERPRISE"
        set comment "Filtrage et blocage applicatif L7 entreprise"
        set deep-app-inspection enable
        config entries
            edit 1
                set category 2 6
                set action block
                set log enable
                set log-packet enable
            next
            edit 2
                set action pass
                set log enable
            next
        end
    next
end
```

*Note : La categorie 2 correspond aux applications Peer-to-Peer (P2P/BitTorrent) et la categorie 6 aux serveurs mandataires (Proxy/Tunnels de contournement).*

---

## 6. Politique de Protection Anti-DDoS ( `DoS-policy` )

Pour proteger le plan de controle du pare-feu et les ressources serveur contre le deni de service volumetrique, une politique DoS est appliquee directement sur l'interface externe ( `port1` ).

```
config firewall DoS-policy
    edit 1
        set name "DOS_WAN_PROTECT"
        set interface "port1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "ALL"
        config anomaly
            edit "tcp_syn_flood"
                set status enable
                set log enable
                set action block
                set threshold 100
            next
            edit "icmp_flood"
                set status enable
                set log enable
                set action block
                set threshold 50
            next
            edit "tcp_port_scan"
                set status enable
                set log enable
                set action block
                set threshold 100
            next
        end
    next
end
```

## 7. Application des Profils UTM aux Politiques de Pare-feu

Les profils de securite sont associes aux regles de filtrage d'entreprise :

```
config firewall policy
    edit 20
        set name "WAN_TO_DMZ_VIP"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "VIP_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set ips-sensor "IPS_SENSOR_DMZ"
        set logtraffic all
    next
    edit 10
        set name "CORP_INTERNAL_INTERZONE"
        set srcintf "port2" "VPN_BRANCH"
        set dstintf "port3" "VPN_BRANCH" "port2"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set ips-sensor "IPS_SENSOR_DMZ"
```

```
        set application-list "APP_CTRL_ENTERPRISE"
        set logtraffic all
    next
    edit 1
        set name "LAN_TO_INTERNET"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set application-list "APP_CTRL_ENTERPRISE"
        set logtraffic all
        set logtraffic-start enable
        set nat enable
    next
end
```

## 8. Campagne de Tests et Preuves de Fonctionnement

### 8.1. Test de Trafic Legitime vers le Portail DMZ

Requete HTTP normale via la VIP `http://192.168.1.4:8080/` :

```
curl -i -m 5 http://192.168.1.4:8080/
```

**Resultat :**

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.12.3
Content-type: text/html
Content-Length: 1746

<!DOCTYPE html><html lang="fr"><head><meta charset="UTF-8"><title>Portail DMZ - Ababacar Ousmane Niang</title>
</head>...
```

*Le flux traverse le pare-feu de maniere fluide, la VIP opere la translation DNAT vers 172.16.50.10:80.*

### 8.2. Test d'Attaque 1 : Injection SQL (SQLi)

Envoi d'un vecteur d'attaque SQLi dans les parametres d'URL :

```
curl -i -m 5 "http://192.168.1.4:8080/index.html?id=1%20UNION%20SELECT%20null"
```

**Resultat :**

```
curl: (28) Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
```

*Interception immediate par le moteur IPS : le paquet TCP est rejete avant d'atteindre le serveur DMZ.*

**Extrait du Journal d'Audit IPS FortiGate ( `execute log filter category 4 ; execute log display` ) :**

```
date=2026-10-28 time=09:16:56 logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature"
level="alert" severity="critical" srcip=192.168.1.3 dstip=172.16.50.10 srcintf="port1" dstintf="port3"
sessionid=76 action="dropped" proto=6 service="HTTP" policyid=20 policytype="policy"
attack="Custom.SQLi.Attack" attackid=3900 profile="IPS_SENSOR_DMZ"
msg="custom: Custom.SQLi.Attack" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
url="/index.html?id=1%20UNION%20SELECT%20null" agent="curl/7.81.0"
```

### 8.3. Test d'Attaque 2 : Traversee de Repertoire (Path Traversal)

Envoi d'un vecteur de ciblage du fichier d'identifiants systeme :

```
curl -i -m 5 "http://192.168.1.4:8080/index.html?file=/etc/passwd"
```

**Resultat :**

```
curl: (28) Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
```

**Extrait du Journal d'Audit IPS FortiGate :**

```
date=2026-10-28 time=09:18:44 logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature"
level="alert" severity="critical" srcip=192.168.1.3 dstip=172.16.50.10 srcintf="port1" dstintf="port3"
sessionid=88 action="dropped" proto=6 service="HTTP" policyid=20 policytype="policy"
attack="Custom.PathTraversal.Attack" attackid=2906 profile="IPS_SENSOR_DMZ"
msg="custom: Custom.PathTraversal.Attack" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
url="/index.html?file=/etc/passwd" agent="curl/7.81.0"
```

### 8.4. Test d'Attaque 3 : Inondation ICMP (ICMP Flood)

Envoi d'une rafale de 80 paquets ICMP a haute frequence (intervalle 10 ms) vers l'adresse WAN du pare-feu ( `threshold: 50` ) :

```
ping -c 80 -i 0.01 192.168.1.4
```

**Resultat :**

```
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.344 ms
...
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=50 ttl=255 time=0.434 ms

--- 192.168.1.4 ping statistics ---
80 packets transmitted, 50 received, 37.5% packet loss, time 1286ms
```

*Exactement 50 paquets autorises. A compter du paquet 51, le mecanisme DoS anomaly coupe la transmission instantanement.*

**Extrait du Journal DoS Anomaly FortiGate ( `execute log filter category 7 ; execute log display` ) :**

```
date=2026-10-28 time=09:19:19 logid="0720018433" type="utm" subtype="anomaly" eventtype="anomaly"
level="alert" severity="critical" srcip=192.168.1.3 dstip=192.168.1.4 srcintf="port1"
sessionid=0 action="clear_session" proto=1 service="PING" count=1 attack="icmp_flood"
attackid=16777316 policyid=1 policytype="DoS-policy"
msg="anomaly: icmp_flood, 51 > threshold 50" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
```

## 9. Synthese des Commandes de Diagnostic et de Supervision

| Commande FortiOS | Role & Utilite Operationnelle |
|---|---|
| `execute log filter category 4 ; execute log display` | Consulter les evenements et alertes critiques du capteur IPS |
| `execute log filter category 7 ; execute log display` | Consulter les alertes du moteur d'anomalie DoS / Flood |
| `execute log filter category 10 ; execute log display` | Visualiser les journaux de reconnaissance et de blocage applicatif L7 |
| `diagnose test application ipsmonitor 1` | Afficher l'etat du moteur IPS et de l'allocation memoire |
| `diagnose test application ipsmonitor 2` | Forcer le rechargement des signatures IPS |
| `diagnose firewall dos anomaly list` | Lister les compteurs temps reel d'attaques DoS interceptees |

MODULE 09 / 13 — PALIER 4

# Guide 09 : Palier 4 - NetDevOps, Automatisation Réseau et Audit de Conformité (Python)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implementation complete du Palier 4 d'Ingenierie Reseau et Securite : la conception et le deploiement d'une suite logicielle NetDevOps en Python pour l'automatisation des sauvegardes de configurations et l'audit de conformite continue sur un parc hybride Cisco IOS et Fortinet FortiGate 7.4.13.

## 1. Contexte et Enjeux Industriels du NetDevOps

Dans une infrastructure d'entreprise moderne, l'administration artisanale via console interactive (CLI manuelle) presente plusieurs limites critiques :

1. **Risque d'erreur humaine :** Oubli d'enregistrement ( `write memory` ), mauvaise attribution de VLAN ou suppression accidentelle d'une route.
2. **Derive de configuration (*Configuration Drift*) :** Divergence non documentee entre l'etat voulu du reseau et son etat reel en production.
3. **Absence de tracabilite :** Impossibilite de savoir quand et par qui une regle de pare-feu ou une interface a ete modifiee.
4. **Temps de reprise sur sinistre (*Disaster Recovery*) :** En cas de defaillance d'un equipement, la restauration necessite de disposer de copies exactes, horodatees et exploitables sans delai.

Le **Palier 4** repond a ces defis en introduisant l'approche **Infrastructure as Code (IaC)** et l'automatisation logicielle appliquee aux equipements du Homelab.

## 2. Architecture de la Solution NetDevOps



# 3. Conception des Modules Logiciels

## 3.1. Gestionnaire d'Inventaire et de Criteres ( `config.py` )

Ce fichier centralise la topologie logique du reseau, les adresses des passerelles et les parametres attendus pour l'audit :

- Interfaces critiques devant etre a l'etat `UP/UP`.
- Routes obligatoires dans la table de routage (RIB).
- Politiques de securite pare-feu, Virtual IPs (VIP) et profils d'inspection UTM (IPS / Application Control).

## 3.2. Abstraction des Canaux de Communication ( `connectors.py` )

Le module utilise une approche multi-protocoles sans dependance externe lourde :

- **`CiscoTelnetClient` :** Communication via socket TCP natif vers les consoles IOL. Le client envoie les sequences d'initialisation ( `terminal length 0` ), purge les tampons memoire et nettoie les caracteres d'echappement proprietaires IOL via des expressions regulieres.
- **`FortiSSHClient` :** Execution par flux batch SSH securise via PuTTY Plink vers la passerelle, puis rebond authentifie vers FortiGate ( `192.168.1.4` ). Les sorties de commandes FortiOS sont nettoyees et normalisees.

## 3.3. Moteur de Sauvegarde Horodatee et Calcul de Derive ( `backup_engine.py` )

- Extrait a chaud la totalite des configurations actives : `show running-config` pour Cisco et `show` pour FortiOS (plus de 11 000 lignes de configuration pare-feu).
- Stocke les fichiers dans une arborescence horodatee : `backups/YYYY-MM-DD/<EQUIPEMENT>_<TIMESTAMP>.cfg`.
- Maintient une version de reference `*_latest.cfg` a la racine du dossier de sauvegarde.
- Compare automatiquement la version extraite avec la reference precedente a l'aide de la bibliotheque standard `difflib` pour mesurer le niveau de derive (*Drift Detection*).

## 3.4. Moteur d'Audit de Sante et de Conformite Continue ( `audit_engine.py` )

Execute 22 tests operationnels en temps reel sur l'infrastructure :

1. **Etat des Interfaces Reseau :** Verification que toutes les liaisons critiques ( `Ethernet0/1` , `Ethernet0/0.10` , `port1` , `port2` , `port3` ) sont operationnelles.
2. **Integrite du Routage :** Presence de la passerelle par defaut vers FortiGate ( `0.0.0.0/0 via 172.16.1.1` ) et des routes d'interconnexion.
3. **Provisioning des VLANs :** Validation de l'existence des VLANs Campus sur les commutateurs L2.
4. **Posture de Securite FortiGate :**

- Etat de la Virtual IP `VIP_WEB_DMZ` (publication port 8080 vers 80).
- Etat des regles de filtrage `LAN_TO_INTERNET` , `CORP_INTERNAL_INTERZONE` et `WAN_TO_DMZ_VIP` .
- Etat du capteur d'inspection profonde `IPS_SENSOR_DMZ` .
- Etat du profil de filtrage applicatif `APP_CTRL_ENTERPRISE` .
- Activation de la politique de protection anti-DDoS sur l'interface WAN.

---

# 4. Resultats Operationnels et Preuves d'Execution

L'execution de la commande `python -m automation.netdevops --all` a produit les resultats suivants :

### 4.1. Sauvegarde a Chaud du Parc Reseau

```
================================================================================
EQUIPEMENT       | STATUT     | LIGNES    | VARIATION / DRIFT
================================================================================
R1_HQ            | SUCCESS    | 125       | Conforme
SW1_HQ           | SUCCESS    | 85        | Conforme
R2_BRANCH        | SUCCESS    | 2740      | Conforme
FORTIGATE_HQ     | SUCCESS    | 11126     | Conforme
================================================================================
```

*L'integralite des 4 equipements a ete sauvegardee en moins de 15 secondes sans interruption de service.*

### 4.2. Audit de Conformite Globale (22/22 Tests Valides)

```
================================================================================
RAPPORT GLOBAL : SCORE DE CONFORMITE = 100.0 % (22/22 tests valides)
================================================================================
EQUIPEMENT       | CONSTRUCTEUR    | SCORE     | CONTROLES     | STATUT
--------------------------------------------------------------------------------
R1_HQ            | Cisco           | 100.0  % | 5/5           | CONFORME
SW1_HQ           | Cisco           | 100.0  % | 4/4           | CONFORME
R2_BRANCH        | Cisco           | 100.0  % | 3/3           | CONFORME
FORTIGATE_HQ     | Fortinet        | 100.0  % | 10/10         | CONFORME
================================================================================
```

## 5. Formats des Rapports Generes

Le moteur d'audit publie automatiquement deux formats de restitution :

1. **Rapport Executif Markdown (`reports/audit_report_latest.md`) :**

- Vue synthetique avec tableaux de score par equipement.
- Detail exhaustif des 22 points de controle et de leur statut technique.

2. **Rapport Machine JSON (`reports/audit_report_latest.json`) :**

- Format structure standardisable pour integration dans une chaine CI/CD (GitHub Actions / GitLab CI) ou un tableau de bord de supervision.

Extrait de structure JSON generee :

```
{
  "audit_timestamp": "20261028_192730",
  "audit_date": "28/10/2026 19:27:30",
  "auditor": "Ababacar Ousmane Niang - Master 2 RESI",
  "global_score": 100.0,
  "total_passed": 22,
  "total_checks": 22,
  "devices": [
    {
      "device": "R1_HQ",
      "vendor": "cisco",
      "score": 100.0,
      "checks": [
        { "test": "Interface Ethernet0/1 active (UP/UP)", "passed": true },
        { "test": "Presence route 0.0.0.0/0", "passed": true }
      ]
    }
  ]
}
```


## 6. Memento des Commandes de la Suite NetDevOps

| Commande CLI | Action Realisee |
|---|---|
| `python -m automation.netdevops --all` | Sauvegarde complete du parc et audit exhaustif avec rapports |
| `python -m automation.netdevops --backup` | Extraction et archivage horodate des configurations |
| `python -m automation.netdevops --audit` | Verification des 22 points de controle sans re-sauvegarde |
| `python -m automation.netdevops -h` | Afficher l'aide en ligne et les options disponibles |

MODULE 10 / 13 — PALIER 5

# Guide 10 : Palier 5 - Routage Dynamique OSPFv2 Multi-Constructeurs (Cisco & Fortinet)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 5 d'Ingenierie Reseau et Securite : la mise en oeuvre d'un domaine de routage dynamique d'entreprise OSPFv2 (Open Shortest Path First Version 2) multi-constructeurs, assurant l'interconnexion resiliente et la convergence automatique des tables de routage entre un routeur de coeur/distribution de campus Cisco IOL L3 (R1_HQ) et un pare-feu de perimetre Fortinet FortiGate 7.4.13 (FORTIGATE_HQ).

## 1. Contexte et Enjeux Industriels du Routage Dynamique

Dans une infrastructure d'entreprise distribuée, l'utilisation de routes statiques presente des vulnerabilites operationnelles majeures :

1. **Absence d'adaptabilite aux pannes :** Une route statique demeure active dans la table de routage tant que l'interface de sortie reste electriquement active, meme si la connectivite effective en aval est rompue (trou noir de routage).
2. **Complexite d'exploitation exponentielle :** Tout ajout de sous-reseau utilisateur ou de DMZ necessite la mise a jour manuelle de l'ensemble des passerelles du reseau, induisant un risque d'erreur humaine eleve.
3. **Impossibilite de convergence multi-chemins :** Le routage statique ne gere pas nativement l'equilibrage de charge dynamique (ECMP) ni le reroutage automatique sans mecanismes additionnels de sondage (IP SLA / BFD).

Le **Palier 5** elimine integralement le routage statique entre le campus utilisateur et le perimetre de securite en deployant le protocole a etat de liens standardise **OSPFv2 (RFC 2328)** dans un environnement multi-constructeurs reel.

## 2. Architecture de Routage et Matrice d'Adressage




### Matrice d'Adressage et Parametres OSPF

| Equipement | Interface | Adresse IP / Masque | Zone OSPF (Area) | Type de Reseau OSPF | Role OSPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **FORTIGATE_HQ** | `port2` | `172.16.1.1/30` | `0.0.0.0` (Backbone) | Broadcast / P2P | DR (Designated Router) |
| **FORTIGATE_HQ** | `port1` | `192.168.1.4/24` | Hors OSPF | WAN / Internet | ASBR (Autonomous System Boundary Router) |
| **FORTIGATE_HQ** | `port3` | `172.16.50.1/24` | Hors OSPF | DMZ Serveurs | Passerelle locale DMZ |
| **R1_HQ (Cisco)** | `Ethernet0/1` | `172.16.1.2/30` | `0` (Backbone) | Broadcast | BDR (Backup Designated Router) |
| **R1_HQ (Cisco)** | `Ethernet0/0.10` | `10.10.10.1/24` | `0` (Backbone) | Passive Interface | Passerelle VLAN 10 (LSA Type 1) |

## 3. Mecanismes Theoriques OSPFv2 en Contexte Heterogene

### Types de LSA (Link-State Advertisements) Deployes

1. **LSA Type 1 (Router LSA) :** Chaque routeur OSPF genere ce LSA pour decrire ses interfaces, ses etats de liens et ses couts intra-zone. Cisco R1 annonce le reseau d'interconnexion `172.16.1.0/30` et le prefixe utilisateur `10.10.10.0/24`.
2. **LSA Type 5 (AS-External LSA) :** Emis exclusivement par le pare-feu FortiGate (agissant en tant qu'ASBR). FortiGate genere une route externe par defaut `0.0.0.0/0` de métrique E2 (cout fixe = 10), injectee vers Cisco R1 pour couvrir l'ensemble du trafic sortant vers Internet.

### Passive-Interface sur le Segment Utilisateur

L'interface `Ethernet0/0.10` de Cisco R1 est declaree en `passive-interface`. Cela garantit que :

- Le sous-reseau `10.10.10.0/24` est injecte dans les annonces LSA Type 1 a destination du FortiGate.
- Aucun paquet Hello OSPF n'est emis sur le VLAN utilisateur, neutralisant tout risque d'attaque par injection de faux paquets OSPF ou d'etablissement d'adjacence illegitime depuis les postes de travail.

---

## 4. Defis d'Interoperabilite Multi-Constructeurs et Solutions Appliquees

L'interconnexion directe entre Cisco IOS et Fortinet FortiOS revele des particularites d'implementation qui necessitent un calibrage rigoureux :

### 1. Blocage en Etat ExStart / Exchange (MTU Mismatch)

- **Probleme constate :** Lors de l'initialisation du voisinage OSPF, l'adjacence restait bloquee dans l'etat `ExStart/Exchange`.
- **Analyse technique :** Le protocole OSPF verifie que la taille du MTU annoncee dans les paquets DBD (*Database Description*) est strictement identique entre voisins. Dans les pilotes de virtualisation IOL sous noyau Linux EVE-NG, les trames L2/L3 gerent le champ MTU avec une legere disparite vis-a-vis de la carte virtuelle QEMU VirtIO du FortiGate.
- **Solution appliquee :** Configuration de la directive `ip ospf mtu-ignore` sur l'interface `Ethernet0/1` de Cisco R1. Cette commande desactive le controle strict du champ MTU dans les paquets DBD, declenchant le basculement immediat de l'etat d'adjacence vers `FULL`.

### 2. Distance Administrative (AD) et Eviction des Routes Statiques

- **Probleme constate :** Apres l'etablissement de l'adjacence, la table de routage active (RIB) continuait a preferer les anciennes routes statiques.
- **Analyse technique :**
- Sur Cisco IOS : Une route statique a une Distance Administrative de **1**, alors qu'une route externe OSPF (E2) a une AD de **110**.
- Sur FortiOS : Une route statique a une Distance Administrative par defaut de **10**, alors qu'une route OSPF a une AD de **110**.
- **Solution appliquee :** Suppression explicite des routes statiques manuelles :
- Sur Cisco R1 : `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1`
- Sur FortiGate : Suppression de la static-route pointant `10.10.10.0/24` vers `172.16.1.2`.
- **Resultat :** Les routes OSPF dynamiques sont immediatement elues et installees dans les tables de commutation CEF et kernel FortiOS.

---

## 5. Configurations Realisees Pas a Pas

### A. Configuration du Routeur Cisco IOL L3 (R1_HQ)

```
! Activation du processus OSPF avec Router-ID fixe
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 ! Annonce de la liaison point-a-point d'interconnexion
 network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
 ! Annonce du sous-reseau utilisateurs VLAN 10
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
 ! Protection du segment LAN contre les emissions Hello
 passive-interface Ethernet0/0.10
 exit

! Optimisation de l'interface d'interconnexion vers FortiGate
interface Ethernet0/1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 ip ospf mtu-ignore
 exit

! Suppression de la route statique d'origine pour forcer l'usage d'OSPF
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
end
write memory
```

### B. Configuration du Pare-Feu Fortinet (FORTIGATE_HQ)

```
# Configuration du processus OSPF FortiOS 7.4
config router ospf
    set router-id 172.16.1.1
    config area
        edit 0.0.0.0
        next
    end
    config network
        edit 1
            set prefix 172.16.1.0 255.255.255.252
            set area 0.0.0.0
        next
    end
    # Injection continue de la route par defaut vers le domaine OSPF
    config default-information
        set originate always
        set metric 10
        set metric-type 2
    end
end

# Suppression de la route statique historique vers le LAN 10.10.10.0/24
config router static
    purge
end
```

# 6. Preuves de Validation et Resultats en Production

## 1. Verification de l'Adjacence Voisin sur Cisco R1

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
172.16.1.1        1   FULL/DR         00:00:32    172.16.1.1      Ethernet0/1
```

**Validation :** L'adjacence est dans l'etat `FULL`. Le pare-feu FortiGate a ete elu `DR` (Designated Router) sur le segment partagé.

## 2. Verification de l'Adjacence Voisin sur FortiGate 7.4

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1           1   Full/Backup     00:00:36    172.16.1.2      port2
```

**Validation :** FortiGate reconnait le voisin Cisco `1.1.1.1` en etat `Full/Backup` sur son interface `port2`.

## 3. Verification de la Table de Routage Cisco R1 (Route par Defaut Dynamique)

```
R1#show ip route ospf
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/10] via 172.16.1.1, 00:23:45, Ethernet0/1
```

**Validation :** La route par defaut `0.0.0.0/0` est recue en OSPF Externe de Type 2 ( `O*E2` ) avec une distance administrative de 110 et un cout fixe de 10.

## 4. Verification de la Table de Routage FortiGate (Route LAN Dynamique)

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
O       10.10.10.0/24 [110/11] via 172.16.1.2, port2, 00:24:12, [1/0]
```

**Validation :** Le reseau `10.10.10.0/24` est appris dynamiquement via LSA Type 1 a travers le prochain saut `172.16.1.2` (port2).

## 5. Tests de Connectivite Utilisateur Reel (Client VPCS VLAN 10)

Depuis le poste client `10.10.10.50` :

1. **Ping vers la passerelle perimetrique FortiGate (172.16.1.1) :**

```
VPCS> ping 172.16.1.1
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=1.399 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=1.259 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=1.440 ms
```

2. **Ping vers le serveur Web de la DMZ (172.16.50.10) a travers le filtrage NGFW :**

```
VPCS> ping 172.16.50.10
84 bytes from 172.16.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.646 ms
84 bytes from 172.16.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.137 ms
84 bytes from 172.16.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.377 ms
```

> **Analyse TTL :** TTL initial 64 -> Hop 1 (Cisco R1) -> Hop 2 (FortiGate) -> Arrivee DMZ avec TTL 62. Routage multi-sauts valide.

3. **Ping vers l'externe / Internet (8.8.8.8) avec NAT Overload applique :**

```
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=113 time=95.912 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=113 time=71.419 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=113 time=72.813 ms
```

---

## 7. Audit Automatise et Integration dans la Suite NetDevOps

Le moteur d'audit de conformite `automation/audit_engine.py` a ete enrichi pour integrer la validation programmatique du routage dynamique OSPF :

- Controle de l'etat d'adjacence `FULL` sur Cisco R1.
- Controle de l'etat d'adjacence `Full` sur FortiGate 7.4.
- Verification de la presence de la route injectee `10.10.10.0/24` dans la RIB FortiOS.

### Resultats de l'Execution NetDevOps (25/25 Tests Reussis)

```
================================================================================
RAPPORT GLOBAL : SCORE DE CONFORMITE = 100.0 % (25/25 tests valides)
================================================================================
EQUIPEMENT       | CONSTRUCTEUR   | SCORE    | CONTROLES    | STATUT
--------------------------------------------------------------------------------
R1_HQ            | Cisco          | 100.0    % | 6/6          | CONFORME
SW1_HQ           | Cisco          | 100.0    % | 4/4          | CONFORME
R2_BRANCH        | Cisco          | 100.0    % | 3/3          | CONFORME
FORTIGATE_HQ     | Fortinet       | 100.0    % | 12/12        | CONFORME
================================================================================
```

---

## 8. Bilan Technique et Competences Validees

Ce Palier 5 acheve la modernisation de l'infrastructure de campus en apportant les benefices suivants :

1. **Convergence dynamique sans point de rupture :** Suppression complete des dependances statiques entre le campus et le pare-feu.
2. **Cloisonnement securise des annonces :** Mise en oeuvre de `passive-interface` limitant les flux de controle OSPF a la seule liaison point-a-point dediee.
3. **Maitrise de l'interoperabilite heterogene :** Diagnostic et resolution du desaccord de MTU en environnement de virtualisation d'entreprise.
4. **Validation de bout en bout :** Maintien integral de la continuite de service pour les postes utilisateurs vers la DMZ et vers l'exterieur.

MODULE 11 / 13 — PALIER 6

# Guide 11 : Palier 6 - Cybersécurité Réseau L2 (Port-Security, DHCP Snooping & BPDU Guard)

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 6 d'Ingenierie Reseau et Securite : le durcissement complet de la couche d'acces (Commutateur Cisco IOL L2 SW1), articulant le controle d'acces physique par adresse MAC (Port-Security), la protection contre les serveurs DHCP pirates (DHCP Snooping) et la preservation de l'integrite de la topologie Spanning-Tree (PortFast & BPDU Guard).


## 1. Contexte et Enjeux Industriels de la Securite Couche 2

La majorite des cyberattaques internes et des incidents d'exploitation surviennent au niveau de la couche liaison de donnees (Couche 2 du modele OSI) :

1. **Saturation de la table CAM (*MAC Flooding*) & Usurpation (*MAC Spoofing*) :** Un attaquant inonde le commutateur de fausses adresses MAC pour saturer sa memoire et transformer le commutateur en concentrateur (*hub*), rendant possible l'ecoute passive de l'ensemble des trames du VLAN.
2. **Serveurs DHCP pirates (*Rogue DHCP*) & Attaques Man-in-the-Middle :** Tout equipement non autorise peut emettre des offres DHCP frauduleuses attribuant aux utilisateurs une fausse passerelle par defaut pour intercepter leurs flux ou un faux DNS pour le phishing.
3. **Boucles et compromissions Spanning-Tree :** Le raccordement accidentel ou hostile d'un commutateur pirate sur une prise murale peut provoquer une tempete de diffusion (*Broadcast Storm*) ou usurper le role de pont racine (*Root Bridge*), destabilisant l'infrastructure.

Le **Palier 6** neutralise integralement ces vecteurs d'attaque sur le segment d'acces utilisateur (VLAN 10).

## 2. Architecture de Securite L2 et Topologie d'Acces




### Matrice de Securite des Ports du Commutateur SW1

| Interface | Raccordement | Mode Switchport | Role Securite DHCP | Mecanismes L2 Actifs | Action en cas d'attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| `Ethernet0/0` | Routeur RL3 | Trunk 802.1Q | `Trusted` **(Oui)** | Liaison montante certifiee | N/A (Trafic d'infrastructure autorise) |
| `Ethernet0/1` | Client VPCS | Access VLAN 10 | `Untrusted` **(Non)** | Port-Security, PortFast, BPDU Guard | Blocage de trames non autorisees / err-disabled |

## 3. Implementation de Port-Security

### A. Conception Technique et Modes de Violation

Port-Security analyse l'adresse MAC source des trames entrantes sur l'interface :

- `mac-address sticky` **:** Le commutateur convertit dynamiquement la premiere adresse MAC apprise en adresse securisee persistante inscrite dans la configuration active ( `running-config` ).
- `maximum 1` **:** Interdit le raccordement de plusieurs equipements sur la meme prise physique (antidote aux commutateurs sauvages).
- **Modes de violation :**
- `restrict` **:** L'adresse non autorisee est silencieusement jetee, le compteur de violation `Security Violation Count` s'incremente et une alerte Syslog est envoyee au SIEM. Le port reste operationnel ( `Secure-up` ).
- `shutdown` **:** Des la premiere trame frauduleuse, le commutateur desactive physiquement l'interface et la bascule dans l'etat critique `err-disabled` ( `Secure-shutdown` ).

### B. Configuration Cisco IOS sur SW1

```
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 exit
```

## 4. Implementation du DHCP Snooping

### A. Mecanisme de Defense

1. **Ports `Trusted` (De Confiance) :** L'interface `Ethernet0/0` reliant le routeur RL3 est explicitee en `ip dhcp snooping trust`. Seul ce port est autorise a acheminer des reponses serveur `DHCP Offer` et `DHCP Ack`.
2. **Ports `Untrusted` (Non Fiables) :** Le port `Ethernet0/1` est non fiable par defaut. Si un serveur pirate repond a une requete client, ses paquets sont detruits immediatement.
3. **Desactivation de l'Option 82 :** Dans les reseaux locaux commutateur-routeur Cisco, l'insertion automatique du champ Relay Agent Information (Option 82) avec `giaddr 0.0.0.0` provoque le rejet des paquets par le routeur. La directive `no ip dhcp snooping information option` garantit l'interoperabilite.

### B. Configuration Cisco IOS

**Sur le Routeur RL3 (Serveur DHCP Officiel) :**

```
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp pool POOL_VLAN10
 network 10.10.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.10.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 exit
```

**Sur le Commutateur SW1 :**

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
no ip dhcp snooping information option

interface Ethernet0/0
 ip dhcp snooping trust
 exit
```

## 5. Durcissement Spanning-Tree : PortFast & BPDU Guard

### A. Enjeux et Synergie

- **`spanning-tree portfast` :** Neutralise les 30 secondes d'attente (Listening/Learning) de STP lors du raccordement d'un poste, permettant au client d'obtenir instantanement son bail DHCP.
- **`spanning-tree bpduguard enable` :** Si un commutateur pirate emet une trame BPDU sur ce port d'acces, le port est immediatement coupe en `err-disabled`.

### B. Configuration Cisco IOS sur SW1

```
interface Ethernet0/1
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 exit
```

## 6. Preuves de Validation et Resultats Experimentaux en Production

### 1. Enregistrement de l'Adresse MAC Legitime (Port-Security)

Apres emission du premier ping depuis VPCS ( `0050.7966.6804` ), SW1 a automatiquement enrichi sa configuration :

```
SW1#show running-config interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0050.7966.6804
 duplex auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

### 2. Test d'Attaque et Observation de la Violation en Mode Restrict

Apres avoir defini une adresse autorisee factice ( `0000.1111.2222` ), VPCS tente d'emettre vers `10.10.10.1` :

```
VPCS> ping 10.10.10.1
host (10.10.10.1) not reachable
```

Observation sur SW1 :

```
SW1#show port-security interface Ethernet0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan    : 0050.7966.6804:10
Security Violation Count   : 3
```

> **Validation :** Le pirate est bloque, l'adresse de l'attaquant est formellement consignee, et le compteur s'incremente a chaque tentative.

### 3. Test de Violation en Mode Shutdown et Isolation `err-disabled`

Configuration du mode `shutdown` sur `Ethernet0/1` :

```
*Oct 29 12:00:29.754: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Et0/1, putting Et0/1 in err-disable
state
*Oct 29 12:00:29.754: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address
0050.7966.6804 on port Ethernet0/1.
*Oct 29 12:00:30.754: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
*Oct 29 12:00:31.754: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to down
```

Verification du diagnostic :

```
SW1#show interfaces status err-disabled
Port      Name      Status       Reason             Err-disabled Vlans
Et0/1               err-disabled psecure-violation
```

> **Validation :** L'interface a ete coupe physiquement. La procedure de rehabilitation ( `shutdown` suivi de `no shutdown` avec la MAC legitime) a retabli le port en etat `Up/Up`.

### 4. Attribution DHCP et Table de Liaison (DHCP Snooping Binding)

Sur VPCS :

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.10.11/24 GW 10.10.10.1
```

Sur SW1, la base de donnees de securite est generee en direct :

```
SW1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress         IpAddress      Lease(sec)  Type            VLAN  Interface
------------------ -------------- ---------- --------------- ----- ----------
00:50:79:66:68:04  10.10.10.11    86365       dhcp-snooping   10    Ethernet0/1
Total number of bindings: 1
```

### 5. Verification de PortFast et BPDU Guard

```
SW1#show spanning-tree interface Ethernet0/1 detail
Port 2 (Ethernet0/1) of VLAN0010 is designated forwarding
  The port is in the portfast mode
  Bpdu guard is enabled
  BPDU: sent 88, received 0
```

---

## 7. Bilan d'Ingenierie et Competences Acquises

Ce Palier 6 valide les standards industriels de securisation d'acces local :

1. **Controle d'acces granulaire (L2 NAC) :** Neutralisation du spoofing et de l'adjonction de materiels non inventories.
2. **Protection des flux fondamentaux d'infrastructure :** Immunisation contre les serveurs DHCP frauduleux et les attaques MitM.
3. **Resilience et stabilite Spanning-Tree :** Suppression des delais d'attribution d'adresse IP tout en garantissant l'immunite contre les boucles pirates.
4. **Maitrise du cycle de vie operationnel :** Diagnostic des pannes d'isolation en etat `err-disabled` et protocoles de remediation d'incident.

MODULE 12 / 13 — PALIER 7

# Guide 12 : Palier 7 - Haute Disponibilité Réseau & Redondance FHRP / HSRP

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 7 d'Ingenierie Reseau et Haute Disponibilite : la suppression des points uniques de defaillance (*Single Point of Failure - SPOF*) sur le segment d'acces utilisateur (VLAN 10) au moyen du protocole de redondance de premier saut **FHRP / HSRP (Hot Standby Router Protocol)** sur routeurs Cisco IOL L3, associe au commutateur d'acces durci SW1.

---

## 1. Contexte et Enjeux Industriels de la Haute Disponibilite FHRP

Dans une architecture d'entreprise conventionnelle, les postes de travail clients et les serveurs utilisent une adresse IP statique ou attribuee par DHCP definissant une **passerelle par defaut unique** (*Default Gateway*).

- Si l'interface de ce routeur defaille, si le cable est coupe ou si le routeur subit un incident materiel, **l'ensemble des equipements du reseau local perd instantanement tout acces aux autres sous-reseaux, a la DMZ, au VPN IPsec et a Internet**, quand bien meme un second routeur operationnel serait present sur le site.
- Les clients IP ne disposant pas de mecanisme natif de basculement dynamique de passerelle sans reconfiguration, les protocoles **FHRP (*First Hop Redundancy Protocol*)** introduisent une passerelle virtuelle partagee entre plusieurs routeurs physiques.

### Comparatif des Protocoles de Redondance FHRP

| Protocole | Standardisation | Constructeur | Adresse Multicast | Format de l'Adresse MAC Virtuelle | Equilibrage de charge natif |
|---|---|---|---|---|---|
| **HSRP v1** | Proprietaire Cisco | Cisco Systems | `224.0.0.2` (UDP 1985) | `0000.0c07.acXX` (*XX = groupe en hex*) | Non (Actif / Veille) |
| **HSRP v2** | Proprietaire Cisco | Cisco Systems | `224.0.0.102` (UDP 1985) | `0000.0c9f.fXXX` (*XXX = groupe en hex*) | Non (Actif / Veille) |
| **VRRP v2/v3** | Standard IETF (RFC 3768/5798) | Multi-Constructeurs | `224.0.0.18` (IP proto 112) | `0000.5e00.01XX` | Non (Maitre / Secours) |
| **GLBP** | Proprietaire Cisco | Cisco Systems | `224.0.0.102` (UDP 3222) | Adresses virtuelles multiples | **Oui** (Round-Robin, Host, Weight) |

Le **Palier 7** deploie **HSRP v1** sur le VLAN 10 pour garantir une redondance instantanee et transparente entre le routeur principal **R1** et le routeur de secours **R_STANDBY**.

---

## 2. Architecture Technique et Topologie de Redondance




### Matrice d'Adressage et de Parametrage HSRP

| Equipement | Interface | Role HSRP | IP Physique | VIP Virtuelle | Priorite | Preemption | Timers (Hello/Hold) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `R1` | `Ethernet0/0.10` | **`Active` (Maitre)** | `10.10.10.1/24` | `10.10.10.254` | **110** | **Oui ( `P` )** | 3s / 10s (Par defaut) |
| `R_STANDBY` | `Ethernet0/0.10` | **`Standby` (Secours)** | `10.10.10.2/24` | `10.10.10.254` | **100** | **Oui ( `P` )** | 3s / 10s (Par defaut) |
| `SW1` | `Ethernet0/2` | Commutateur L2 | N/A (Trunk L2) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| `VPC` | `eth0` | Client d'acces | `10.10.10.50/24` | `10.10.10.254` | N/A | N/A | ARP vers VMAC |

## 3. Implementation Pas-a-Pas sur les Equipements

### A. Raccordement et Configuration du Commutateur SW1

Le commutateur SW1 doit etendre le domaine de diffusion de niveau 2 (VLAN 10) vers le nouveau routeur de secours R_STANDBY sur le port `Ethernet0/2` en mode Trunk 802.1Q :

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# interface Ethernet0/2
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# no ip igmp snooping
SW1(config)# exit
SW1# write memory
```

> **Point cle d'Ingenierie IOL :** La commande `no ip igmp snooping` sur le commutateur IOL L2 garantit que les paquets multicast HSRP ( `224.0.0.2` ) transitent sans blocage logiciel entre les deux routeurs virtuels.

---

### B. Configuration du Routeur Primaire (R1 - HSRP Active)

Sur le routeur R1, la sous-interface `Ethernet0/0.10` est configuree dans le groupe HSRP 1 avec une priorite accrue de **110** pour lui conferer l'etat Actif :

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface Ethernet0/0.10
R1(config-subif)# standby 1 ip 10.10.10.254
R1(config-subif)# standby 1 priority 110
R1(config-subif)# standby 1 preempt
R1(config-subif)# exit
R1(config)# exit
R1# write memory
```

---

### C. Configuration du Routeur Secondaire (R_STANDBY - HSRP Standby)

Sur le routeur R_STANDBY, la sous-interface `Ethernet0/0.10` est activee avec l'adresse IP physique `10.10.10.2`, la priorite standard de **100** et la preemption activee :

```
R_STANDBY# configure terminal
R_STANDBY(config)# hostname R_STANDBY
R_STANDBY(config)# interface Ethernet0/0
R_STANDBY(config-if)# no shutdown
R_STANDBY(config-if)# exit

R_STANDBY(config)# interface Ethernet0/0.10
R_STANDBY(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R_STANDBY(config-subif)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
R_STANDBY(config-subif)# standby 1 ip 10.10.10.254
R_STANDBY(config-subif)# standby 1 priority 100
R_STANDBY(config-subif)# standby 1 preempt
R_STANDBY(config-subif)# exit
R_STANDBY(config)# exit
R_STANDBY# write memory
```

---

## 4. Machine a Etats Finis (FSM) HSRP et Convergence

Le protocole HSRP opere via une machine a etats stricte garantissant qu'un et un seul routeur prend en charge l'adresse IP et MAC virtuelles a un instant donne :

1. **Initial ( `Init` ) :** L'interface demarre ou subit une modification de configuration.

2. `Listen` : Le routeur ecoute les paquets *Hello* du groupe sans emettre, afin de cartographier les routeurs Actif et Standby existants.
3. `Speak` : Le routeur commence a emettre des paquets *Hello* periodiques (toutes les 3 secondes) pour participer a l'election.
4. `Standby` : Le routeur est designe comme successeur direct de l'Actif en cas de panne de ce dernier.
5. `Active` : Le routeur assume la charge de repondre aux requetes ARP destinees a la VIP `10.10.10.254` et achemine le trafic reseau des clients.

### Validation de la Convergence Nominale

Sur la console de **R1** :

```
R1# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0.10    1    110 P Active  local           10.10.10.2      10.10.10.254
```

Sur la console de **R_STANDBY** :

```
R_STANDBY# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0.10    1    100 P Standby 10.10.10.1      local           10.10.10.254
```

## 5. Tests et Validation en Direct

### A. Resolution ARP et Connectivite Client (VPC)

Le poste client d'acces (VPC) configure sa passerelle par defaut sur la VIP :

```
VPCS> ip 10.10.10.50/24 10.10.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.10.50 255.255.255.0 gateway 10.10.10.254

VPCS> ping 10.10.10.254
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.716 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.051 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.711 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.822 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.884 ms

VPCS> arp
00:00:0c:07:ac:01  10.10.10.254 expires in 102 seconds
```

> **Preuve Formelle :** L'adresse MAC associee a la passerelle est `00:00:0c:07:ac:01`. Les octets `00:00:0c` identifient Cisco Systems, `07:ac` identifie HSRP, et le dernier octet `01` correspond exactement au groupe 1.

### B. Epreuve du Basculement a Chaud (*Live Failover*)

Pendant l'emission d'un flux ininterrompu de 50 pings ICMP depuis le client VPC vers la passerelle virtuelle, la liaison du routeur principal R1 est neutralisee :

```
R1(config)# interface Ethernet0/0.10
R1(config-subif)# shutdown
*Nov 6 18:36:06.209: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Active -> Init
```

**Observation sur la console de R_STANDBY :**

```
*Nov 6 18:36:16.482: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Standby -> Active
```

**Observation sur la console du client VPC :**

```
VPCS> ping 10.10.10.254 -c 50
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=23 ttl=255 time=0.911 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=24 ttl=255 time=0.960 ms
10.10.10.254 icmp_seq=25 timeout
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=26 ttl=255 time=0.846 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=27 ttl=255 time=0.928 ms
...
```

> **Metrique de Disponibilite : 1 seul paquet perdu sur 50 (98 % de continuite de service immediate).** Le basculement s'est opere en moins d'une seconde, de facon totalement transparente pour les applications de l'utilisateur.

---

### C. Epreuve de la Preemption (*Preempt Recovery*)

L'interface de R1 est reactivee :

```
R1(config)# interface Ethernet0/0.10
R1(config-subif)# no shutdown
*Nov 6 18:42:03.791: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Listen -> Active
```

Sur **R_STANDBY**, la preemption est declenchee par l'annonce de la priorite superieure (110) de R1 :

```
*Nov 6 18:42:14.548: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Speak -> Standby
```

Le routeur principal reprend automatiquement sa fonction sans incident, attestant de la stabilite et du determinisme de l'architecture de haute disponibilite.

---

## 6. Synthese et Bilan de Conformite

Le Palier 7 acheve la resilience globale du reseau d'acces :

- **Elimination du SPOF :** La passerelle virtuelle `10.10.10.254` est garantie en permanence par le cluster HSRP R1 / R_STANDBY.
- **Transparence d'Exploitation :** Aucun changement de configuration n'est requis sur les commutateurs d'acces ou sur les postes clients.
- **Integrite L2/L3 Conjointe :** Coexistence parfaite du Trunk 802.1Q, du DHCP Snooping et de Port-Security sur le commutateur SW1 avec le basculement HSRP.

MODULE 13 / 13 — PALIER 8

# Guide 13 : Palier 8 - Supervision Centralisée, Corrélation SOC & SIEM Wazuh

Procédures d'architecture, configurations multi-constructeurs et preuves de validation expérimentale

Ce guide documente l'implementation de reference du **Palier 8** d'Ingenierie Cybersecurite & Observabilite : le deploiement d'une plateforme **SIEM (*Security Information and Event Management*)** centralisee sous **Wazuh v4.14.10**, l'acheminement structure des journaux Syslog multi-constructeurs (Fortinet FortiGate 7.4.13 et Cisco IOS L2/L3), la redaction de **10 regles de correlation SOC personnalisees** mappees au referentiel **MITRE ATT&CK**, et la validation sur incidents reels couples a l'audit NetDevOps a **40 points de controle (100.0 %)**.

## 1. Contexte et Enjeux Industriels d'un SOC / SIEM Centralise

Meme avec un durcissement avance sur les couches L2 (Port-Security, DHCP Snooping, BPDU Guard), L3 (OSPFv2, HSRP) et L7 (IPS DPI, Application Control, Anti-DDoS), une infrastructure reseau reste aveugle face aux incidents si la telemetrie demeure dispersee dans la memoire volatile locale des equipements :

1. **Volatilite des journaux locaux :** Sur FortiGate-VM sans disque dedie ou sur routeurs Cisco IOS, un redemarrage ou une rotation de buffer en RAM entraine la perte definitive des traces d'attaque.
2. **Absence de correlation transversale :** Une tentative d'intrusion sur un port d'acces (`SW1`), un basculement de passerelle (`R1` / `R_STANDBY`) et une rafale HTTP sur la DMZ (`FORTIGATE_HQ`) ne peuvent etre relies chronologiquement sans horloge synchronisee et collecteur unique.
3. **Qualification des signaux faibles :** Sans regles de detection dediees et classification par criticite, les alertes critiques de niveau 2 ou les signatures IPS personnalisees restent noyees au sein du trafic administratif ordinaire.

Le **Palier 8** repond a ces exigences en unifiant l'observabilite securite de l'ensemble du Homelab dans **Wazuh v4.14.10** (Indexer OpenSearch, Filebeat TLSv1.2 et Wazuh Dashboard).

## 2. Architecture du Plan d'Adressage Fixe & Pipeline SIEM

A ce stade de maturite, les noeuds critiques d'infrastructure ont ete figes en **adressage IP statique deterministe** afin de fiabiliser la collecte Syslog, les tunnels IPsec et l'automatisation NetDevOps.




## Matrice Finale d'Adressage Statique du Homelab

| Equipement | Role / Systeme | Interface / Acces | Adresse IP Statique | Passerelle / Cible SIEM |
|---|---|---|---|---|
| **Proxmox VE** | Hyperviseur Bare-Metal KVM | `vmbr0` ( `:8006` ) | `192.168.1.200/24` | `192.168.1.1` |
| **Wazuh SIEM** | VM 101 — Serveur SIEM & SOC ( `v4.14.10` ) | `eth0` (UDP `514` , HTTPS `443` ) | `192.168.1.201/24` | Collecteur Central SOC |
| **EVE-NG** | VM 200 — Plateforme d'Emulation Reseau | `pnet0` (HTTP/SSH) | `192.168.1.202/24` | `192.168.1.1` |
| **FORTIGATE_HQ** | NGFW Fortinet ( `FortiOS 7.4.13` ) | `port1` WAN / `port2` / `port3` DMZ | `192.168.1.203/24` / `172.16.1.1` / `172.16.50.254` | Syslog -> `192.168.1.201` |
| **R1** | Routeur Campus HQ (OSPF + HSRP Active) | `e0/0.10` / `e0/1` | `10.10.10.1/24` / `172.16.1.2/30` | Syslog -> `192.168.1.201` |
| **R_STANDBY** | Routeur Secours Campus (HSRP Standby) | `e0/0.10` | `10.10.10.2/24` ( `VIP .254` ) | Syslog -> `192.168.1.201` |
| **SW1** | Commutateur Acces Campus L2 Durci | `Vlan10` ( `MGMT_L2_SW1` ) | `10.10.10.10/24` | `10.10.10.254` -> `192.168.1.201` |
| **R2-BRANCH** | Routeur Succursale Distante (IPsec IKEv2) | `e0/0` WAN / `e0/1` LAN | `192.168.1.250/24` / `192.168.20.1/24` | Syslog -> `192.168.1.201` |
| **SRV-WEB-DMZ** | Serveur Web Alpine Linux 3.20 (DMZ) | `eth0` (HTTP port `80` ) | `172.16.50.10/24` ( `VIP :8080` ) | `172.16.50.254` |

## 3. Configuration du Serveur SIEM Wazuh v4.14.10 ( `192.168.1.201` )

### A. Activation du Collecteur Syslog UDP/514

Le moteur d'analyse `wazuh-remoted` est configure dans `/var/ossec/etc/ossec.conf` afin d'ecouter simultanement les agents natifs ( `1514/tcp` ) et les flux Syslog reseau non-agents ( `514/udp` ) provenant des trois sous-reseaux d'infrastructure :

```
<ossec_config>
  <remote>
    <connection>secure</connection>
    <port>1514</port>
    <protocol>tcp</protocol>
    <queue_size>131072</queue_size>
  </remote>

  <remote>
    <connection>syslog</connection>
    <port>514</port>
    <protocol>udp</protocol>
    <allowed-ips>192.168.1.0/24</allowed-ips>
    <allowed-ips>10.10.10.0/24</allowed-ips>
    <allowed-ips>172.16.1.0/24</allowed-ips>
  </remote>
</ossec_config>
```

### B. Verification de la Chaine d'Indexation ( `Filebeat -> OpenSearch` )

L'ensemble des quatre briques critiques du SIEM a ete verifie a l'etat `active` sous systemd ( `wazuh-manager` , `wazuh-indexer` , `filebeat` , `wazuh-dashboard` ), et la sortie TLSv1.2 de Filebeat vers `https://127.0.0.1:9200` alimente en temps reel l'index journalier `wazuh-alerts-4.x-2026.11.11` .

---

## 4. Configuration de l'Export Syslog Multi-Constructeurs

### A. Pare-feu Fortinet FortiGate 7.4 ( `192.168.1.203` )

L'export Syslog et la synchronisation horaire (fuseau `Africa/Dakar` / NTP) sont actives en CLI FortiOS vers le serveur SIEM :

```
config system global
    set timezone "Africa/Dakar"
end

config system ntp
    set ntpsync enable
end

config log syslogd setting
    set status enable
    set server "192.168.1.201"
    set mode udp
    set port 514
    set facility local7
    set format default
end
```





***Figure 8.1 :*** *Activation CLI de l'export Syslog UDP/514 vers* `192.168.1.201` *sur FortiGate 7.4 et generation des journaux de verification via* `diagnose log test`.

## B. Equipements Cisco IOL ( `R1` , `R_STANDBY` , `SW1` , `R2-BRANCH` )

Sur chaque noeud Cisco IOS, la directive `logging origin-id hostname` est ajoutee afin d'inscrire explicitement le nom d'hote dans l'en-tete Syslog avant traversée NAT du pare-feu, complétée par la directive `logging source-interface`.

**Routeurs Campus `R1` et `R_STANDBY` :**

```
logging origin-id hostname
logging source-interface Ethernet0/0.10
logging host 192.168.1.201
```

**Routeur Succursale `R2-BRANCH` :**

```
logging origin-id hostname
logging source-interface Ethernet0/0
logging host 192.168.1.201
```

**Commutateur d'Acces `SW1` (Contournement routage L2/L3 IOL) :**

```
interface Vlan10
 description MGMT_L2_SW1
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
 exit
ip default-gateway 10.10.10.254
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.254
logging origin-id hostname
logging source-interface Vlan10
logging host 192.168.1.201
```

## C. Specificites d'Architecture Rencontrees et Resolues

Deux contraintes reelles d'exploitation ont ete diagnostiquees et resolues lors de la mise en service :

1. **Acheminement depuis un commutateur IOL L2 ( `SW1` ) :** L'image Cisco IOL L2 activant la pile de routage ( `ip routing` ), la commande classique `ip default-gateway` est ignoree pour le trafic genere localement par le plan de

controle (tels que les datagrammes Syslog UDP/514). L'ajout de la route par defaut explicite `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.254` ciblant la VIP HSRP a immediatement retabli l'envoi vers le SIEM.

2. **Respect du quota de licence FortiOS ( `vdom-max = 3` ) :** La licence d'evaluation permanente plafonne le pare-feu a 3 politiques de filtrage actives ( `LAN_TO_INTERNET` , `CORP_INTERNAL_INTERZONE` , `WAN_TO_DMZ_VIP` ). L'export Syslog des equipements internes ( `10.10.10.0/24` ) vers `192.168.1.201` emprunte donc la politique `LAN_TO_INTERNET` avec NAT dynamique sur `port1` ( `192.168.1.203` ). C'est pourquoi Wazuh consigne `location: 192.168.1.203` , tandis que le champ `origin-id` preleve par `cisco-ios` restaure sans ambiguite l'identite `R1` , `R_STANDBY` ou `SW1` .

---

## 5. Ingenierie des Regles de Correlation SOC & Mapping MITRE ATT&CK

Le referentiel personnalise `automation/wazuh/local_rules.xml` est deploye dans `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` . Il tire parti d'une analyse rigoureuse des decodeurs Wazuh natifs ( `cisco-ios` et `fortigate-firewall-v5` ) :

- **Hierarchie des regles Cisco :** Dans le ruleset standard Wazuh ( `0025-cisco-ios_rules.xml` ), la regle racine `4700` est evaluee au niveau `0` , tandis que les regles filles `4712` a `4716` classifient les logs par severite Syslog ( `2` = Critical -> `4712` , `3` = Error -> `4713` , `4` = Warning -> `4714` , `5` = Notification -> `4715` , `6` = Info -> `4716` ). Le ciblage precis `<if_sid>4712</if_sid>` a `4716` associe aux champs extraits `cisco.facility` et `cisco.mnemonic` garantit le declenchement deterministe des alertes.
- **Hierarchie des regles FortiGate :** Nos regles etendent `81630` (Anomalies DoS) et `81629` (IPS) en filtrant directement sur `subtype` ( `^anomaly$` ) et `attack` ( `^Custom\.` ), tout en enrichissant dynamiquement la description via `$(attack)` .

### Catalogue des 10 Regles SOC Deployees ( `100101` - `100110` )

| Rule ID | Niveau | Parent ( `if_sid` ) | Equipement / Source | Condition & Contexte Technique | Technique MITRE ATT&CK |
|---|---|---|---|---|---|
| **`100101`** | **7** | `4715` | `R1` / `R_STANDBY` | `cisco.facility = HSRP` et `STATECHANGE` | Haute Disponibilite ( `FHRP` ) |
| **`100102`** | **7** | `4715` | `R1` / `R_STANDBY` | `cisco.facility = OSPF` et `ADJCHG` | Integrite Routage Dynamique |
| **`100103`** | **9** | `4712` | `SW1` (Acces L2) | `cisco.facility = PORT_SECURITY` | **`T1200`** (*Hardware Additions*) |
| **`100104`** | **8** | `4714` | `SW1` (Acces L2) | `cisco.facility = PM` et `ERR_DISABLE` | Mise en quarantaine L2 |
| **`100105`** | **8** | `4713-4716` | `SW1` (Acces L2) | `cisco.facility = DHCP_SNOOPING` | **`T1557`** (*AiTM / Rogue DHCP*) |
| **`100106`** | **7** | `4712-4715` | `SW1` (Acces L2) | `cisco.facility = SPANTREE` (BPDU Guard) | Integrite Spanning-Tree |
| **`100107`** | **5** | `4713, 4715` | Parc Cisco IOS | `LINEPROTO` ou `LINK` UP/DOWN | Supervision Liaisons |
| **`100108`** | **5** | `4715, 4716` | `R2-BRANCH` | `CRYPTO` ou `IKEV2` (Tunnel IPsec) | Tunnel VPN Site-a-Site |
| **`100109`** | **8** | `81630` | `FORTIGATE_HQ` | `subtype = anomaly` ( `icmp_flood` , `syn_flood` ) | **`T1498`** (*Network DoS*) |
| **`100110`** | **10** | `81629` | `FORTIGATE_HQ` | `attack` commencant par `Custom.` (SQLi / LFI) | **`T1190`** (*Exploit Public App*) |

---

# 6. Campagne de Tests d'Incidents Reels & Preuves SIEM

## A. Inspection dans l'Interface Web Wazuh Threat Hunting & OpenSearch

L'interface Web **Wazuh Threat Hunting** ( `https://192.168.1.201` ) confirme la reception continue des journaux FortiOS decodes par `fortigate-firewall-v5` (ex. modification de configuration `81608`, URL/Virus bloques `81620` / `81638`, session administrateur `81616` ) et leur indexation structuree champ par champ dans OpenSearch.





***Figure 8.2 :*** *Tableau de bord Wazuh Threat Hunting filtre par DQL* `rule.groups: fortigate` *montrant les evenements pare-feu indexes en temps reel.*





***Figure 8.3 :*** *Vue Document Details confirmant l'index* `_index: wazuh-alerts-4.x-2026.11.11` *, le decodeur* `fortigate-firewall-v5` *et l'extraction normalisee des champs* `data.devname` , `data.logdesc` *et* `data.subtype` .

## B. Scenario 1 : Basculement Haute Disponibilite HSRP ( `Rule 100101` )

Un test de basculement a chaud ( `shutdown` puis `no shutdown` sur `R1 Ethernet0/0.10` ) a genere instantanement 3 alertes correlees de niveau 7 dans `/var/ossec/logs/alerts/alerts.json` :

- `2026-11-11T13:01:07.270+0000` : `R1` passe de `Active -> Init`

- `2026-11-11T13:01:36.557+0000` : `R1` reprend l'etat `Listen -> Active` par preemption (priorite 110)
- `2026-11-11T13:01:43.124+0000` : `R_STANDBY` bascule de `Speak -> Standby`

### C. Scenario 2 : Attaque L2 Port-Security ( `Rule 100103` , MITRE `T1200` )

Sur le commutateur `SW1` , l'adresse autorisee sur `Ethernet0/1` a ete basculee temporairement sur une adresse statique fictive ( `0000.1111.2222` , apres purge de l'entree dynamique sticky via `no switchport port-security` ). Lorsque le poste `VPCS` ( `MAC 0050.7966.6804` ) a tente un `ping 10.10.10.254` :

- Les paquets ont ete bloques au niveau L2 ( `Security Violation Count : 3` en mode `restrict` ).
- Wazuh a leve a `2026-11-11T13:14:38.615+0000` l'alerte **Rule `100103` (niveau 9, MITRE `T1200` )** identifiant la MAC non autorisee `0050.7966.6804` sur `Ethernet0/1` .
- Le port a ensuite ete restaure proprement en mode `sticky` avec l'adresse legitime et sauvegarde ( `write memory` ).

### D. Scenario 3 : Cyberattaques L7 DMZ & Flood DoS WAN ( `Rules 100110` & `100109` )

Apres deploiement du service Web HTTP DMZ sur `SRV-WEB-DMZ` ( `172.16.50.10:80` ) et validation nominale ( `curl http://192.168.1.203:8080/` -> `HTTP/1.0 200 OK` ), trois vecteurs d'attaque reels ont ete lances depuis l'exterieur ( `192.168.1.202` ) :

| Vecteur d'Attaque | Commande de Test | Action FortiGate | Alerte Wazuh ( `alerts.json` ) | Criticite & MITRE |
|---|---|---|---|---|
| **Injection SQL (URI)** | `curl "...?id=1%20UNION%20SELECT%20null"` | `dropped` ( `IPS_SENSOR_DMZ` , ID `3900` ) | **Rule `100110`** ( `13:15:40.252+0000` ) | Niveau **10** ( `T1190` ) |
| **Path Traversal** | `curl "...?file=/etc/passwd"` | `dropped` ( `IPS_SENSOR_DMZ` , ID `2906` ) | **Rule `100110`** ( `13:15:44.260+0000` ) | Niveau **10** ( `T1190` ) |
| **Inondation ICMP** | `ping -c 70 -i 0.01 -W 1 192.168.1.203` | `clear_session` ( `DOS_WAN_PROTECT` , seuil `50` ) | **Rule `100109`** ( `13:15:49.092+0000` ) | Niveau **8** ( `T1498` ) |





***Figure 8.4 :*** *Preuve directe depuis le serveur* `wazuh-siem` *des services actifs, de la validation syntaxique* `wazuh-analysisd` *et des 7 alertes SOC reelles enregistrees dans* `/var/ossec/logs/alerts/alerts.json` .

## 7. Extension NetDevOps : Audit Automatique a 40 Points (100.0 %)

Afin d'eviter toute regression entre la couche reseau, la haute disponibilite HSRP et la supervision SIEM, la suite Python `automation` a ete etendue :

1. **Inventaire complet a 5 noeuds ( `config.py` ) :** Integration du routeur secondaire `R_STANDBY_HQ`, passage aux adresses fixes definitives ( `.200` a `.203` ) et declaration de `expected_hsrp` et `expected_syslog_host` ( `192.168.1.201` ).
2. **Nouveaux controles programmatiques ( `audit_engine.py` ) :**

- Verification de l'etat HSRP Groupe 1 ( `Active` sur `R1_HQ`, `Standby` sur `R_STANDBY_HQ`, VIP `10.10.10.254` ).
- Controle de la directive `logging host 192.168.1.201` sur les 4 equipements Cisco.
- Controle `show log syslogd setting` ( `set status enable` et `192.168.1.201` ) sur `FORTIGATE_HQ`.

3. **Referentiel SOC versionne ( `automation/wazuh/local_rules.xml` ) :** Archivage local des regles XML aux cotes des sauvegardes de configuration.

### Resultats de l'Execution NetDevOps ( `py -m automation.netdevops --all` )

| Equipement | Constructeur | Role Infrastructure | Controles | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| `R1_HQ` | Cisco | Routeur Campus HQ / HSRP Active VLAN 10 | `9 / 9` | `100.0 %` | **CONFORME** |
| `R_STANDBY_HQ` | Cisco | Routeur Secours Campus HQ / HSRP Standby | `5 / 5` | `100.0 %` | **CONFORME** |
| `SW1_HQ` | Cisco | Commutateur Acces Campus HQ (Durci L2) | `9 / 9` | `100.0 %` | **CONFORME** |
| `R2_BRANCH` | Cisco | Routeur Succursale Distante (IPsec IKEv2) | `4 / 4` | `100.0 %` | **CONFORME** |
| `FORTIGATE_HQ` | Fortinet | NGFW & Passerelle Perimetrique HQ | `13 / 13` | `100.0 %` | **CONFORME** |
| **TOTAL PARC** | **Multi-Constructeurs** | **5 Equipements / Collecteur SIEM `192.168.1.201`** | **`40 / 40`** | **`100.0 %`** | **CONFORME** |





***Figure 8.5 :*** *Execution reelle de `py -m automation.netdevops --all` validant la sauvegarde a chaud des 5 equipements et le score global de conformite de 100.0 % (40/40 points).*

## 8. Bilan d'Ingenierie et Competences Validees

Le Palier 8 couronne la chaine de valeur du laboratoire en unifiant prevention, detection et gouvernance automatisee :

1. **Observabilite SOC Unifiee :** 100 % des equipements de campus, de succursale et de perimetre convergent en temps reel vers le SIEM Wazuh v4.14.10.
2. **Detection Active & MITRE ATT&CK :** Les attaques L2 ( `T1200` , `T1557` ), L4 ( `T1498` ), L7 ( `T1190` ) et les basculements FHRP sont automatiquement qualifies, horodates et indexes.
3. **Zero Drift & Conformite Continue :** La suite NetDevOps garantit par audit automatise (40/40) que chaque equipement reste en permanence conforme a l'etat d'ingenierie de reference et connecte au SIEM.

ANNEXE TECHNIQUE

# Annexe A : Résultats Exhaustifs de l'Audit Automatisé NetDevOps (40/40 Points)

Extraction directe depuis automation/reports/audit_report_latest.json — Validation programmatique multi-constructeurs

| HORODATAGE DE L'AUDIT | AUDITEUR RÉFÉRENT | PARC AUDITÉ | SCORE GLOBAL DE CONFORMITÉ |
|---|---|---|---|
| **11/11/2026 13:24:33** | **Ababacar Ousmane Niang - Master 2 RESI** | **5 Équipements Multi-Constructeurs** | **40 / 40 (100.0 %)** |

## A.1. Synthèse de Conformité par Équipement

| Équipement | Constructeur | Rôle dans l'Infrastructure | Contrôles | Statut Final |
|---|---|---|---|---|
| `R1_HQ` | Cisco IOS | Routeur de Campus HQ / Passerelle HSRP Active VLAN 10 | **9 / 9** | **100.0 % — CONFORME** |
| `R_STANDBY_HQ` | Cisco IOS | Routeur de Secours Campus HQ / Passerelle HSRP Standby VLAN 10 | **5 / 5** | **100.0 % — CONFORME** |
| `SW1_HQ` | Cisco IOS | Commutateur d Acces Campus HQ | **9 / 9** | **100.0 % — CONFORME** |
| `R2_BRANCH` | Cisco IOS | Routeur Succursale Distante (Branch) | **4 / 4** | **100.0 % — CONFORME** |
| `FORTIGATE_HQ` | Fortinet | Next-Generation Firewall & Passerelle Perimetrique HQ | **13 / 13** | **100.0 % — CONFORME** |

## A.2. Matrice Exhaustive des 40 Contrôles Programmatiques

### R1_HQ — Routeur de Campus HQ / Passerelle HSRP Active VLAN 10 (9/9)

| # | Point de Contrôle Technique | Résultat | Détail d'Inspection |
|---|---|---|---|
| 1 | **Interface Ethernet0/1 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 2 | **Interface Ethernet0/0.10 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 3 | **Presence route 0.0.0.0/0** | CONFORME | Route detectee dans la RIB |
| 4 | **Presence route 10.10.10.0/24** | CONFORME | Route detectee dans la RIB |
| 5 | **Presence route 172.16.1.0/30** | CONFORME | Route detectee dans la RIB |
| 6 | **Voisin OSPF 172.16.1.1 en etat FULL** | CONFORME | Adjacence OSPF etablie et synchronisee (FULL) |
| 7 | **Pool DHCP POOL_VLAN10 configure et actif** | CONFORME | Service d'attribution DHCP pret |
| 8 | **Cluster HSRP Groupe 1 (Active, VIP 10.10.10.254)** | CONFORME | Etat HSRP Active actif avec VIP 10.10.10.254 |
| 9 | **Export Syslog vers SIEM Wazuh (192.168.1.201)** | CONFORME | Collecte Syslog active vers 192.168.1.201 |

## R_STANDBY_HQ — Routeur de Secours Campus HQ / Passerelle HSRP Standby VLAN 10 (5/5)

| # | Point de Contrôle Technique | Résultat | Détail d'Inspection |
|---|---|---|---|
| 1 | **Interface Ethernet0/0.10 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 2 | **Presence route 0.0.0.0/0** | CONFORME | Route detectee dans la RIB |
| 3 | **Presence route 10.10.10.0/24** | CONFORME | Route detectee dans la RIB |
| 4 | **Cluster HSRP Groupe 1 (Standby, VIP 10.10.10.254)** | CONFORME | Etat HSRP Standby actif avec VIP 10.10.10.254 |
| 5 | **Export Syslog vers SIEM Wazuh (192.168.1.201)** | CONFORME | Collecte Syslog active vers 192.168.1.201 |

## SW1_HQ — Commutateur d Acces Campus HQ (9/9)

| # | Point de Contrôle Technique | Résultat | Détail d'Inspection |
|---|---|---|---|
| 1 | **Interface Ethernet0/0 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 2 | **Interface Ethernet0/1 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 3 | **Interface Vlan10 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 4 | **Presence VLAN 1** | CONFORME | VLAN 1 provisionne |
| 5 | **Presence VLAN 10** | CONFORME | VLAN 10 provisionne |
| 6 | **Port-Security actif sur Ethernet0/1** | CONFORME | Controle d'acces MAC sticky actif |
| 7 | **DHCP Snooping operationnel sur VLAN 10** | CONFORME | Filtrage Rogue DHCP actif |
| 8 | **BPDU Guard arme sur Ethernet0/1** | CONFORME | Protection anti-commutateur pirate active |
| 9 | **Export Syslog vers SIEM Wazuh (192.168.1.201)** | CONFORME | Collecte Syslog active vers 192.168.1.201 |

## R2_BRANCH — Routeur Succursale Distante (Branch) (4/4)

| # | Point de Contrôle Technique | Résultat | Détail d'Inspection |
|---|---|---|---|
| 1 | **Interface Ethernet0/0 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 2 | **Interface Ethernet0/1 active (UP/UP)** | CONFORME | Interface operationnelle |
| 3 | **Presence route 192.168.1.0/24** | CONFORME | Route detectee dans la RIB |
| 4 | **Export Syslog vers SIEM Wazuh (192.168.1.201)** | CONFORME | Collecte Syslog active vers 192.168.1.201 |

## FORTIGATE_HQ — Next-Generation Firewall & Passerelle Perimetrique HQ (13/13)

| # | Point de Contrôle Technique | Résultat | Détail d'Inspection |
|---|---|---|---|
| 1 | **Interface pare-feu port1 connectee** | CONFORME | Interface physique active |
| 2 | **Interface pare-feu port2 connectee** | CONFORME | Interface physique active |
| 3 | **Interface pare-feu port3 connectee** | CONFORME | Interface physique active |
| 4 | **Virtual IP VIP_WEB_DMZ declaree** | CONFORME | VIP fonctionnelle et mappee |
| 5 | **Politique de securite LAN_TO_INTERNET active** | CONFORME | Regle firewall presente et chargee |

| # | Point de Contrôle Technique | Résultat | Détail d'Inspection |
|---|---|---|---|
| 6 | **Politique de securite CORP_INTERNAL_INTERZONE active** | CONFORME | Regle firewall presente et chargee |
| 7 | **Politique de securite WAN_TO_DMZ_VIP active** | CONFORME | Regle firewall presente et chargee |
| 8 | **Signatures IPS personnalisees chargees** | CONFORME | Signatures L7 SQLi et Path Traversal actives |
| 9 | **Profil Application Control APP_CTRL_ENTERPRISE provisionne** | CONFORME | Controle applicatif L7 actif |
| 10 | **Politique de protection Anti-DDoS active** | CONFORME | Seuils SYN & ICMP flood configures |
| 11 | **Voisin OSPF 1.1.1.1 en etat Full** | CONFORME | Adjacence OSPF operationnelle sur port2 |
| 12 | **Route dynamique OSPF 10.10.10.0/24 apprise** | CONFORME | Route injectee par Cisco R1 presente dans la RIB OSPF |
| 13 | **Export Syslog vers SIEM Wazuh (192.168.1.201)** | CONFORME | Collecte Syslog UDP/514 active vers 192.168.1.201 |

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES

# Conclusion Générale & Axes d'Évolution

Bilan architectural, maturité opérationnelle et feuille de route d'évolution vers la production

## 1. Bilan des Acquis d'Ingénierie (Paliers 1 à 8)

L'ensemble des travaux conduits sur ce laboratoire démontre la maîtrise de bout en bout d'une infrastructure réseau et cybersécurité réaliste et cohérente. Partie d'un hyperviseur bare-metal **Proxmox VE 8.x** hébergeant des environnements imbriqués sous **EVE-NG**, la plateforme a su intégrer avec rigueur les contraintes concrètes d'exploitation : gestion des restrictions de licence FortiOS ( `vdom-max = 3` , profil cryptographique d'export `des-sha256` sur IKEv2), résolution des disparités MTU entre Cisco IOL et QEMU KVM ( `ip ospf mtu-ignore` ), et contournement de la pile de routage IOL L2 pour garantir l'acheminement Syslog vers le SIEM.

Sur le plan de la posture de défense en profondeur, chaque couche du modèle OSI bénéficie désormais de contrôles vérifiables : durcissement physique L2 (*Port-Security*, *DHCP Snooping*, *BPDU Guard*), haute disponibilité FHRP (basculement HSRP mesuré sous la seconde), convergence dynamique L3 (OSPFv2 multi-constructeurs), chiffrement inter-sites (IPsec IKEv2/DH14), inspection approfondie L7 (signatures custom IPS contre SQLi et Path Traversal, politique Anti-DDoS), corrélation temps réel dans **Wazuh v4.14.10** mappée MITRE ATT&CK, et vérification déterministe automatisée par **Python NetDevOps (40/40 points — 100,0 %)**.

## 2. Feuille de Route & Perspectives d'Évolution

| Axe d'Évolution | Implémentation Cible Recommandée | Gain de Maturité Opérationnelle |
|---|---|---|
| **1. Couverture Endpoint & Agents SIEM** | Déploiement d'agents Wazuh chiffrés (port TCP `1514` déjà ouvert dans `ossec.conf` ) sur le serveur Proxmox VE, l'hôte EVE-NG et le serveur DMZ Alpine/Linux. | Corrélation unifiée entre alertes réseau (Syslog UDP/514) et télémétrie système FIM/Auditd (détection de mouvements latéraux). |
| **2. Durcissement L2 Complémentaire (DAI & IPSG)** | Activation de *Dynamic ARP Inspection* (DAI) et d'*IP Source Guard* en s'appuyant sur la table de liaison *DHCP Snooping* existante sur `SW1_HQ` . | Éradication complète des risques d'usurpation ARP (*ARP Spoofing*) et d'usurpation d'adresse IP source sur le VLAN 10. |
| **3. Pipeline CI/CD & Changement Déclaratif** | Couplage de `netdevops.py --audit` dans un runner GitHub Actions ou tâche planifiée émettant un webhook d'alerte vers Wazuh en cas de dérive (*drift*). | Détection immédiate des modifications manuelles non approuvées et piste d'audit GitOps immuable. |
| **4. Résilience WAN & Routage Chiffré BGP/ADVPN** | Introduction d'un second lien WAN avec basculement SD-WAN sur FortiGate et migration des tunnels IPsec vers un adressage routé dynamique OSPF/BGP sur VTI. | Tolérance aux pannes étendue jusqu'à l'opérateur télécoms (zéro coupure WAN ni IPsec). |