

Código	Bloque	No Singular	Instantáneo	U D
a	Si	Si	Si	Si
b	No	Si	NO	Si
c	No	Si	Si	Si
d	No	Si	NO	NO
e	No	Si	Si	Si
f	No	Si	NO	NO

⑥ - Long. de los UD

$$L = \sum p_i \cdot l_i$$

a: $l_i = 3$

$$L = 3 \cdot (1/2 + 1/4 + 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16) = 3 \cdot 1 = 3$$

b: $s_1 \rightarrow l_1 = 1$ $s_5 \rightarrow l_5 = 5$

$s_2 \rightarrow l_2 = 2$ $s_6 \rightarrow l_6 = 6$

$s_3 \rightarrow l_3 = 3$

$s_4 \rightarrow l_4 = 4$

$$L = (1/2) \cdot 1 + (1/4) \cdot 2 + (1/16) \cdot 3 + (1/16) \cdot 4 + (1/16) \cdot 5 + (1/16) \cdot 6 = 2,125$$

c: $l_1 = 1$; $l_2 = 2$; $l_3 = 3$; $l_4 = 4$; $l_5 = 5$; $l_6 = 6$

$L = 2,125$

e: $L = 2$

⑦ - Códigos con problemas y modificación mínima

* Código d (no instantáneo, no UD, Kraft > 1)

Solución: Hay que acortar la suma de Kraft y eliminar los prefijos. Se

Cambia solo s_5 y s_6 : 0, 10, 110, 1110, 11110, 11111

Código f (no instantáneo, no UD, Kraft > 1) : El problema es que 0 es prefijo de 001 y que 100, 101, 110 y 111 ya ocupan todo el espacio restante (Kraft = 1,125). Cambio 500 58 y 56
0, 100, 101, 110, 1110, 1111

Código b (UD pero no instantáneo): si se quisiera hacerlo instantáneo, bastaría pasar a una versión como el código c (invertir 0 $\rightarrow$ 1 y usar 0 como separador)